



Guia do usuário

MediaConvert



MediaConvert: Guia do usuário

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens comerciais da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestige a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

O que é AWS Elemental MediaConvert?	1
Configuração	3
Configurar permissões do IAM	3
Usar a visualização padrão	4
Criar o perfil do IAM em MediaConvert	4
Criar um perfil no IAM	5
Concedendo permissões para acessar buckets criptografados do Amazon S3	7
Conceitos básicos	9
Pré-requisitos	9
Criar um trabalho	10
Entradas e saídas compatíveis	11
Formatos de entrada compatíveis	11
Requisitos de entrada HLS	18
Requisitos de entrada HTTP	21
Formatos de entrada compatíveis para fluxos de trabalho somente de áudio	22
Formatos de saída compatíveis	23
Resoluções máximas de saída compatível.	26
Criação de saídas MXF	27
Passagem de vídeo	37
Tabelas de referência de saída AAC	41
Criação de áudio - Somente saídas	47
Tabelas de referência de contêineres e codecs	51
Contêineres compatíveis	52
Codecs suportados	69
Tabelas de legendas comparativas	92
Legendas de entrada compatíveis em contêineres de vídeo	92
Legendas de entrada suportadas, dentro de arquivos sidecar.	127
Requisitos da IMSC	141
Tarefas	142
Criar um trabalho	142
Duplicar uma tarefa	143
Exportar e importar tarefas	144
Visualizar o histórico de tarefas	144
Pesquisar trabalhos do	145

Cancelar uma tarefa	147
Tutorial: Definindo as configurações do trabalho	147
Etapa opcional: pausar filas	148
Etapa 1: especificar os arquivos de entrada	148
Etapa 2: criar seletores de entrada	149
Etapa 3: criar grupos de saídas	151
Etapa 4: criar saídas	153
Etapa 5: especificar configurações de trabalho globais	160
Exemplo de configurações de trabalho JSONs	161
Exemplo: MP4 saída	162
Exemplo: saída ABR	165
Exemplo: ABR automatizado	174
Configurações de entrada	179
Como MediaConvert usa cronogramas para montar trabalhos	180
Configurar um trabalho de fluxo de trabalho de montagem	182
Trilhas e seletores de áudio	185
Legendas e seletores de legendas	186
Configurações da saída	202
Legendas	203
Escolha de um pacote de streaming ou de um arquivo autônomo	214
Escolher os grupos de saída do streaming	217
Configurações de codificação recomendadas para qualidade de vídeo	225
Variáveis	228
Predefinições	241
Modificando uma predefinição	241
Criando uma predefinição	242
Criando uma predefinição personalizada com base em uma predefinição do sistema	243
Modificando uma predefinição	244
Predefinição de listagem	245
Exclusão de uma predefinição	245
Modelos	246
Criar um trabalho de um modelo	246
Criar modelos	247
Modificar um modelo	248
Listar modelos	249
Excluir um modelo	249

Filas	250
Filas sob demanda	252
Processando vários trabalhos em paralelo	252
Criação de uma fila	254
Atualizando filas	255
Visualizando detalhes da fila	256
Excluir uma fila	257
Filas reservadas	258
Preços para filas reservadas	259
Simulando uma fila reservada	260
Criação de uma fila reservada	261
Edição de filas reservadas	262
Comprar RTS adicional	263
Adquirindo RTS adicionais para uma fila reservada expirada	264
Listando filas reservadas	266
Exclusão de uma fila reservada	266
Limitações	267
Definir prioridade aos trabalhos	267
Mover um trabalho para uma fila diferente	269
Configurar o salto da fila	270
Definindo a prioridade do trabalho para trabalhos transferidos	271
Usando transcodificação acelerada com trabalhos em cadeia	272
Visualizar o histórico de trabalhos	273
Compreendendo a mudança de fila com filas pausadas	275
Atributos	277
3D LUTs	278
Configurando o 3D LUTs	278
Requisitos	281
Solução de problemas	282
Transcodificação acelerada	282
Configurar a transcodificação acelerada	283
Exemplo em JSON	284
Requisitos	288
Descrições de áudio	291
Configurando mixagens de descrição de áudio	292
Configurando descrições de áudio pré-mixadas	295

ABR automatizada	297
Compreendendo a ABR automatizada	297
Criação de um trabalho com ABR automatizada	302
Aplicação de regras	306
Limitações	308
Conversão do espaço de cores	309
Conversões de espaços de cores compatíveis	309
Configurar a conversão do espaço da cor	310
Manifestos C2PA	310
Configurando manifestos C2PA	311
Requisitos	312
Estrutura do manifesto	314
Verificação	315
Dolby Atmos	319
Configuração do Dolby Atmos	319
Requisitos de codificação	324
Configuração da passagem Dolby Atmos	324
Requisitos de passagem	325
Dolby Vision	326
Configuração do Dolby Vision	326
Requisitos	327
Criptografia e DRM	329
Implementação da criptografia no lado do servidor	329
gerenciamento de direitos digitais (DRM)	331
Conversão de taxa de quadros	343
Configurações para conversão de taxa de quadros	343
Configuração de conversão de taxa de quadros	345
Uso de entradas de taxa de quadros variável	349
Tipos de varredura progressiva e entrelaçada	350
Telecine	364
HDR	366
Transmissão de conteúdo de HDR	368
Configurando o HLS com HDR	369
Substituição de metadados de HDR imprecisos ou ausentes	369
HDR1Mais de 0 requisitos	371
Inserção de imagen	371

Escolhendo entre sobreposições de entrada e saída	372
Configurar sobreposições de entrada	373
Configurar sobreposições de saída	374
Colocar sobreposições	375
Sobreposições de dimensionamento	377
Sobreposições de sobreposição de camadas	377
Requisitos	378
Marca d'água Kantar	379
Obter uma licença de marca d'água da Kantar	380
Armazenando suas credenciais da Kantar em AWS Secrets Manager	380
Concedendo permissões do IAM às suas credenciais da Kantar	382
Configurando da marca d'água Kantar	383
Requisitos	384
Inserção de imagem em movimento	385
Configurando Sobreposições	385
Colocação de sobreposições	386
Requisitos	387
Marcas d'água Nielsen	389
Configurando o PCM para metadados ID3	390
Configurando a marca d'água Nielsen	392
Requisitos do servidor SID/TIC	394
Relatórios métricos por quadro	396
Gerar relatórios	397
Técnicas de análise	400
Requisitos e impacto no processamento	402
Solução de problemas	403
Quality-defined variable bitrate (Taxa de bits variável definida pela qualidade, QVBR)	404
Comparação do QVBR com o CBR e o VBR	404
Configurando QBR	406
SCTE-35	409
Configurar a passagem SCTE-35	410
Inserir SCTE-35 com ESAM	411
Configurar SCTE-35 em HLS	419
Configurar a anulação de disponibilidade de anúncio	424
Limitações	425
Timecode	425

Configurar timecodes de entrada	426
Configurar timecodes de entrada	428
Inserir metadados de timecode	432
Gravar em timecode	432
Gerador de vídeo	433
Configurar a geração de vídeo em preto	434
Limitações	436
Sobreposições de vídeo	436
Configurando sobreposições de tela cheia	437
Configurando sobreposições de PIP	438
Configuração de sobreposições de merge squeeze	440
Limitações	443
Preenchimento de vídeo	444
Perguntas frequentes sobre o preencher vídeo	445
Limitações	446
Rotação de vídeo	446
Configurando a rotação manual	446
Configurar a rotação automática	447
Requisitos	448
Escalabilidade do vídeo	449
Padrão (ajuste com preenchimento)	449
Alongar até a saída	451
Fit	453
Ajuste sem aumento de escala	455
Fill	458
Solução de problemas	460
Códigos de erro	460
Códigos de aviso	488
Monitoramento	496
Usando a Amazon EventBridge com MediaConvert	497
Configurar EventBridge regras	499
Como é o andamento das MediaConvert tarefas	502
Lista de MediaConvert EventBridge eventos	504
Usando CloudWatch com MediaConvert	536
Lista de MediaConvert CloudWatch métricas	537
Usando CloudTrail com MediaConvert	540

Encontrando informações sobre MediaConvert em CloudTrail	541
Entendendo os eventos de CloudTrail gerenciamento para MediaConvert	542
Tags	549
Configurando os recursos para alocação de custo por meio de tags	549
Adicionando tags ao criar um recurso	551
Adicionando tags ao criar um recurso	551
Adicionar tags ao criar um recurso (API e AWS CLI)	552
Adicionar tags a um recurso existente	552
Visualizando tags em um recurso	553
Editando tags em um recurso	553
Removendo tags de um recurso	554
Restrições de tags	555
Usar tags de metadados	555
Restrições de tags em trabalhos	556
Segurança	557
Proteção geral AWS de dados	558
Gerenciamento de Identidade e Acesso	559
Público	559
Autenticação com identidades	560
Gerenciar o acesso usando políticas	564
Como AWS Elemental MediaConvert funciona com o IAM	566
Exemplos de políticas baseadas em identidade	573
Prevenção contra o ataque do “substituto confuso” em todos os serviços	581
Solução de problemas	583
Configurando o acesso para outras AWS contas	585
Concedendo acesso ao seu bucket de saída do Amazon S3	586
Gravar suas saídas em um bucket em outra conta	586
Não permitindo tipos de local de entrada	588
Não permitir tipos de local de entrada usando uma política de entrada	589
Como usar as chaves de condição do IAM com políticas de entrada	590
Validação de conformidade	591
Resiliência	593
Segurança da infraestrutura	593
Faturamento	594
Relatórios de faturamento	594
Baixando o MediaConvert relatório de cobrança	595

Relatórios de uso 596

 Baixando o relatório MediaConvert de uso 596

 Entender os relatórios de uso e faturamento 597

Informações relacionadas 602

Histórico de documento 604

..... dcxxvii

O que é AWS Elemental MediaConvert?

AWS Elemental MediaConvert é um serviço de processamento de vídeo baseado em arquivos que fornece processamento de vídeo escalável para proprietários e distribuidores de conteúdo com bibliotecas de mídia de qualquer tamanho. MediaConvert oferece recursos avançados que permitem experiências de conteúdo premium, incluindo:

- Codecs de transmissão profissional que oferecem compatibilidade com profundidade de bits aumentada e criação de conteúdo HDR
- Sobreposições gráficas fixas
- Áudio avançado
- Gerenciamento de direitos digitais (DRM)
- Compatibilidade com legendas fechadas

MediaConvert oferece suporte para vários formatos de entrada e formatos de saída de empacotamento com taxa de bits adaptável (ABR) para fornecer conteúdo de alta qualidade de uma variedade de fontes em dispositivos primários e de várias telas.

Para casos de uso simples, você pode configurar um trabalho de MediaConvert transcodificação em algumas etapas. Para obter instruções, consulte [Começando com MediaConvert](#).

MediaConvert tem os seguintes componentes:

Tarefas

Um trabalho se encarrega da transcodificação. Cada trabalho converte um arquivo de entrada em um ou mais arquivos de saída. Entradas e saídas podem conter um ou mais vídeos, áudios e legendas, seja em conjunto ou em arquivos separados. Antes de começar a criar trabalhos, certifique-se de saber quais são seus arquivos de entrada e o que eles contêm. Certifique-se também de que você saiba quais arquivos gostaria de criar como saídas e em que formato.

Ao criar um trabalho, você especifica o nome do arquivo que deseja transcodificar, os nomes que deseja dar MediaConvert aos arquivos de saída finalizados e várias outras configurações. Para obter mais informações, consulte [Executar tarefas](#).

Predefinições

Uma predefinição é um grupo salvo de configurações de codificação para uma única saída. Você pode criar muitas saídas comuns, simplesmente selecionando uma predefinição do sistema. Você também pode criar suas próprias predefinições personalizadas, seja duplicando e modificando uma predefinição existente ou criando uma a partir do zero.

Quando você cria um trabalho, pode especificar uma predefinição que deseja usar ou pode especificar individualmente suas configurações de codificação. Para obter mais informações, consulte [Trabalhar com predefinições de saída](#).

Templates de trabalho

Um modelo de trabalho especifica todas as configurações para um trabalho completo, exceto para função do IAM e as configurações que provavelmente mudarão para cada trabalho, como a localização e o nome do arquivo de entrada, bem como os metadados do usuário com os quais você pode marcar o trabalho. Você cria um modelo de trabalho especificando todas as configurações de entrada que não sejam a localização da entrada e o nome do arquivo e, em seguida, especificando todas as saídas que o trabalho gerará. É possível especificar as configurações para cada saída, escolhendo uma predefinição para a saída ou especificando cada configuração de saída individualmente. Para obter mais informações, consulte [Lidar com modelos de trabalho](#).

Filas

Use filas para gerenciar os recursos que estão disponíveis para sua conta para o processamento paralelo de tarefas. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com filas em AWS Elemental MediaConvert](#).

Pré-requisitos para começar a usar MediaConvert

Antes de começar a usar MediaConvert, você precisa de um Conta da AWS, pelo menos um arquivo de entrada armazenado no Amazon S3 ou em um servidor HTTP/HTTPS, um bucket do Amazon S3 para seus arquivos de saída e um perfil do IAM com as permissões corretas.

Para obter informações sobre como fazer upload de arquivos para o Amazon S3, consulte [Carregamento de objetos no Guia do usuário do Amazon S3](#).

Para obter informações sobre a criação de um bucket do Amazon S3 para o destino de saída, consulte [Criação de um bucket no Guia do usuário do Amazon S3](#).

Os tópicos a seguir descrevem como se inscrever em uma Conta da AWS e, em seguida, como configurar seu perfil do IAM.

Tópicos

- [Configurar permissões do IAM](#)

Configurar permissões do IAM

Para executar tarefas de transcodificação com o AWS Elemental MediaConvert, você precisa de um perfil de serviço IAM para permitir o MediaConvert acesso aos seus recursos. Os recursos incluem itens como os arquivos de entrada e os locais onde os arquivos de saída são armazenados.

Independentemente de como você criou inicialmente o perfil de serviço do IAM, é possível refinar essa função a qualquer momento usando o IAM. Para obter mais informações, consulte [Adicionar e remover permissões de identidade do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Você pode criar seu perfil de serviço IAM de uma das seguintes maneiras:

- No MediaConvert console, com algumas restrições sobre as permissões concedidas. Para instruções, consulte [Criar o perfil do IAM em MediaConvert](#).

No MediaConvert console, configure sua função para permitir o MediaConvert acesso somente a alguns dos seus buckets do Amazon S3. Você também pode escolher se deseja conceder acesso de invocar aos seus endpoints do API Gateway.

- No console do IAM. Para instruções, consulte [Criar um perfil no IAM](#).

Você pode exercer um controle preciso sobre o acesso que concede MediaConvert ao configurar seu perfil do IAM no console IAM. Você também pode usar o IAM por meio do AWS Command Line Interface (AWS CLI), de uma API ou de um SDK.

 Note

Se você habilitar a criptografia padrão do Amazon S3 nos seus buckets do Amazon S3 e especificar sua própria chave gerenciada AWS Key Management Service por, deverá conceder permissões adicionais. Para obter mais informações, consulte [Concedendo permissões MediaConvert para acessar buckets criptografados do Amazon S3](#).

Usando a MediaConvert função padrão

Se você usar o nome `MediaConvert_Default_Role`, o MediaConvert console o usará por padrão quando você criar tarefas no futuro. Isso acontece independentemente de como você cria o perfil de serviço IAM MediaConvert para usar.

Criar o perfil do IAM em MediaConvert

Ao criar um perfil do AWS Identity and Access Management (IAM) MediaConvert com as permissões configuradas, você pode restringir o MediaConvert acesso somente a determinados buckets do Amazon S3. Você também pode especificar se deseja conceder acesso de invocar os seus endpoints do Amazon API Gateway.

Criação do perfil do IAM em MediaConvert com permissões configuradas

1. Abra a página [Trabalhos](#) no MediaConvert console.
2. Escolha Criar trabalho.
3. Em Configurações do trabalho, escolha AWS Integração.
4. Na seção Acesso ao serviço, em Controle do perfil de serviço, escolha Criar nova função de serviço, configurar permissões.
5. Para Nome da nova função, sugerimos que você mantenha o valor padrão **MediaConvert_Default_Role**. Quando você faz isso, MediaConvert usa essa função por padrão para suas tarefas futuras.

6. Para Locais de entrada S3 e Locais de saída S3, selecione Adicionar local. Selecione os buckets do Amazon S3 que você usará para localização de entrada ou saída.
7. (Opcional) Para a Invocação do endpoint do API Gateway, se você usar recursos que exijam isso, escolha permitir.

MediaConvert requer esse acesso para os seguintes recursos:

- Gerenciamento de direitos digitais SPEKE
- Marca d'água não linear da Nielsen

Para permitir o acesso de MediaConvert invocar somente a um endpoint específico, modifique essas permissões na política de função depois de criá-la usando o serviço AWS Identity and Access Management (IAM). Para obter mais informações, consulte [Edição de políticas do IAM](#) no Guia do usuário do AWS Identity and Access Management .

Criar um perfil com o console IAM

Trabalhando diretamente com o AWS Identity and Access Management (IAM), você pode realizar ações que não estão disponíveis no MediaConvert console. Você pode fazer isso ao criar seu perfil no IAM ou pode criar sua função no IAM ou pode criar sua função no MediaConvert IAM para refiná-la posteriormente.

O procedimento a seguir explica como criar um perfil usando o console do IAM. Para obter informações sobre como acessar o IAM de forma programática, consulte o documento apropriado no [IAM documentation set](#) (Conjunto de documentação do IAM).

Para criar o perfil de serviço para um produto da MediaConvert (console do IAM)

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação do console do IAM, escolha Perfis e, em seguida, Criar perfil.
3. Em Tipo de Entidade Confiável, escolha AWS service (Serviço da AWS).
4. Para Serviço ou caso de uso, escolha e MediaConvert, em seguida, escolha o caso de MediaConvertuso.
5. Escolha Próximo.
6. Selecione a caixa ao lado da MediaConvert política que você criou no procedimento anterior.

7. (Opcional) Defina um [limite de permissões](#). Esse é um atributo avançado que está disponível para perfis de serviço, mas não para perfis vinculados ao serviço.

- a. Abra a seção Definir limite de permissões e escolha Usar um limite de permissões para controlar o número máximo de permissões do perfil.

O IAM inclui uma lista das políticas AWS gerenciadas pela e pelo cliente em sua conta.

- b. Selecione a política a ser usada para o limite de permissões.

8. Escolha Próximo.

9. Insira um nome de perfil ou um sufixo de nome de perfil para ajudar a identificar a finalidade do perfil.

 Important

Quando nomear um perfil, observe o seguinte:

- Os nomes do perfil devem ser exclusivos em sua Conta da AWS e não podem ser diferenciados caso a caso.

Por exemplo, não crie dois perfis denominados **PRODROLE** e **prodrole**. Quando usado em uma política ou como parte de um ARN, o nome de perfil diferencia maiúsculas de minúsculas. No entanto, quando exibido para os clientes no console, como durante o processo de login, o nome de perfil diferencia maiúsculas de minúsculas.

- Não é possível editar o nome do perfil depois de criá-lo porque outras entidades podem referenciar o perfil.

10. (Opcional) Em Descrição, insira uma descrição para o perfil.

11. (Opcional) Para editar os casos de uso e as permissões do perfil, escolha Editar nas seções Etapa 1: selecionar entidades confiáveis ou Etapa 2: adicionar permissões.

12. (Opcional) Para ajudar a identificar, organizar ou pesquisar o perfil, adicione tags como pares de chave-valor. Para obter mais informações sobre o uso de tags no IAM, consulte [Tags para AWS Identity and Access Management recursos](#) no Guia do usuário do IAM.

13. Reveja a função e escolha Criar função.

 Note

Em Novo nome de perfil, sugerimos que você insira **MediaConvert_Default_Role**. Quando você faz isso, MediaConvert usa essa função por padrão para suas tarefas futuras.

Concedendo permissões MediaConvert para acessar buckets criptografados do Amazon S3

Quando você [habilita a criptografia padrão do Amazon S3](#), o Amazon S3 automaticamente criptografa seus objetos ao carregá-los. Opcionalmente, você pode optar por usar o AWS Key Management Service (AWS KMS) para gerenciar a chave. Chamamos isso de criptografia SSE-KMS.

Se você habilitar a criptografia padrão do SSE-KMS nos buckets que contêm seus arquivos de entrada e saída, você deve adicionar políticas em linha para o seu perfil de serviço do IAM nos buckets que contêm seus arquivos de AWS Elemental MediaConvert entrada e saída, você deve [adicionar políticas em linha](#) para o seu perfil de serviço do IAM. Se você não adicionar políticas em linha, não MediaConvert poderá ler seus arquivos de entrada nem gravar seus arquivos de saída.

Conceda essas permissões nos seguintes casos de uso:

- Se o bucket de entrada tem criptografia padrão SSE-KMS, conceda `kms:Decrypt`
- Se o bucket de saída tem criptografia padrão SSE-KMS, conceda `kms:GenerateDataKey`.

No exemplo a seguir a política em linha concede ambas as permissões.

Exemplo de política em linha com `kms:Decrypt` e `kms:GenerateDataKey`

Essa política concede permissões para `kms:Decrypt` e `kms:GenerateDataKey`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ]
    }
  ],
```

```
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike":
{
      "kms:ViaService": "s3.*.amazonaws.com"
    }
  }
]
```

Começando com MediaConvert

MediaConvert recebe um arquivo de entrada e o transforma em um ou mais arquivos de saída, com base nas instruções e nas configurações de transcodificação fornecidas por você.

Para começar a usar o MediaConvert console, este tutorial mostra como criar um trabalho para transcodificar arquivos de mídia. Para acessar MediaConvert programaticamente, consulte os seguintes tópicos na Referência da API:

- Se você estiver usando um dos AWS SDKs, consulte [Introdução ao SDKs](#).
- Se você estiver usando a MediaConvert API diretamente, consulte [Introdução à API](#).

Note

Se você não estiver familiarizado com o MediaConvert básico, como trabalhos, filas, predefinições e modelos de trabalho, leia. [O que é AWS Elemental MediaConvert?](#)

Tópicos

- [Pré-requisitos](#)
- [Criar um trabalho](#)

Pré-requisitos

Siga as etapas do [Pré-requisitos para começar a usar MediaConvert](#) capítulo para que seus arquivos de entrada estejam acessíveis e MediaConvert tenham permissões para executar seu trabalho.

Comece anotando a localização dos seus arquivos de entrada. Esse será um URI como `s3://amzn-s3-demo-bucket/input.mp4` ou um URL como `https://example.amazon.com/input.mp4`. Em seguida, anote a localização do destino do Amazon S3 para seus arquivos de saída. Você usará essas informações de entrada e saída ao criar seu trabalho.

Para obter mais informações sobre quais formatos de entrada e saída são MediaConvert compatíveis, consulte [Entradas e saídas compatíveis](#).

Criar um trabalho

Um trabalho faz a tarefa de transcodificar um ou mais arquivos de mídia. Ao criar um trabalho, você especifica os arquivos e as configurações de entrada, os arquivos e as configurações de saída e quaisquer outras configurações de trabalho relacionadas.

MediaConvert obtém a entrada da localização do Amazon S3, HTTP ou HTTPS que você especificar. Em seguida, MediaConvert transcodifica e grava no local de saída especificado nas configurações do grupo de saída do trabalho.

Como criar um trabalho

1. Acesse a página [Trabalhos](#) no MediaConvert console.
2. Escolha Create job (Criar trabalho).
3. Na página Criar trabalho, especifique suas configurações de tarefa. Inclua pelo menos um arquivo de entrada e pelo menos um grupo de saída. Para obter informações detalhadas, consulte [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#).

Nota: Certifique-se de selecionar o mesmo Região da AWS para seu trabalho e seu armazenamento de arquivos.

4. Especifique o perfil do IAM que você criou como parte do processo de [Configurar permissões do IAM](#) anterior em Configurações do trabalho, integração da AWS .
5. Escolha Criar.

Para obter informações sobre o acompanhamento do status de seu trabalho, consulte [Usando EventBridge com AWS Elemental MediaConvert](#).

Para obter informações sobre os nomes e caminhos de arquivos para suas saídas de trabalho, consulte [Nomes de arquivo de saída e caminhos](#).

6. Opcionalmente, se não quiser manter os arquivos transcodificados que você gerou durante este tutorial, exclua-os do Amazon S3 para evitar a cobrança de taxas de armazenamento. Para obter mais informações, consulte [Exclusão de objetos no Guia do Usuário do Amazon S3](#).

Entradas e saídas compatíveis

Este capítulo fornece tabelas de referência e informações detalhadas para formatos de entrada e saída AWS Elemental MediaConvert compatíveis. Aborda contêineres de entrada e saída, codecs e legendas compatíveis.

Para encontrar informações sobre um contêiner ou codec específico, pesquise [Tabelas de referência de contêineres e codecs compatíveis](#).

Tópicos

- [Formatos de entrada compatíveis](#)
- [Formatos de saída compatíveis](#)
- [Tabelas de referência de contêineres e codecs compatíveis](#)
- [Tabelas de legendas comparativas](#)

Formatos de entrada compatíveis

Esta página contém uma tabela de referência detalhada listando todos os contêineres de entrada e seus codecs de vídeo e áudio correspondentes que AWS Elemental MediaConvert são compatíveis.

Alguns contêineres e codecs têm restrições adicionais. Para obter mais informações sobre o contêiner de vídeo, o codec de vídeo ou o codec de áudio, escolha o respectivo link na tabela de referência a seguir ou consulte [Tabelas de referência de contêineres e codecs compatíveis](#).

Contêiner	Codecs de vídeo compatíveis	Codecs de áudio compatíveis
3G2 , 3GP	AVC (H.264)	AAC
	H.263	AMR-NB
	MPEG-4 Parte 2	AMR-WB
ASF , WMV (Formato de sistemas avançados)	VC-1	WMA
		WMA2
		WMA Pro

Contêiner	Codecs de vídeo compatíveis	Codecs de áudio compatíveis
AVI (audio video intercalados)	Canopus HQ DivX/XviD DV/DVCPRO MJPEG Sem compressão	Dolby Digital () AC3 Dolby Digital () () EAC3 Dolby E MP3 MPEG Audio PCM
F4V , FLV (Flash MPEG-4)	AVC (H.264) H.263	AAC
GIF	GIF	Não aplicável
HLS (streams ao vivo Apple HTTP) Com segmentos MPEG-TS	AVC (H.264) HEVC (H.265) MPEG-2	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital () () EAC3
IMF (Formato mestre interoperável)	Apple ProRes JPEG 2000 (J2K)	PCM

Contêiner	Codecs de vídeo compatíveis	Codecs de áudio compatíveis
Matroska	AVC (H.264) MPEG-2 MPEG-4 Parte 2 VC-1	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital () () EAC3 Opus WMA WMA2 PCM FLAC

Contêiner	Codecs de vídeo compatíveis	Codecs de áudio compatíveis
MOV (Apple QuickTime)	Apple ProRes	AAC
	AVC (H.264)	MP3
	AVC-Intra	PCM
	DivX/XviD	
	DV/DVCPRO	
	H.261	
	H.262	
	H.263	
	HEVC (H.265)	
	JPEG 2000 (J2K)	
	MJPEG	
	MPEG-2	
	MPEG-4 Parte 2	
	QuickTime Animação (RLE)	
	Sem compressão	

Contêiner	Codecs de vídeo compatíveis	Codecs de áudio compatíveis
MP4 (MPEG-4)	AV1 AVC (H.264) AVC-Intra DivX/XviD H.261 H.262 H.263 HEVC (H.265) JPEG 2000 (J2K) MPEG-2 MPEG-4 Parte 2 VC-1 VP9 Sem compressão	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital () () EAC3 FLAC PCM WMA WMA2
MPEG-1 (Fluxo de sistema MPEG-1)	MPEG-1 MPEG-2	AAC AIFF Dolby Digital () AC3 Dolby Digital () () EAC3 MPEG Audio PCM

Contêiner	Codecs de vídeo compatíveis	Codecs de áudio compatíveis
MPEG-PS (Fluxo de programa MPEG)	MPEG-2	MPEG Audio
MPEG-TS (Fluxo de transport e MPEG-2)	AVC (H.264) HEVC (H.265) MPEG-2 VC-1	AAC AIFF Dolby Digital () AC3 Dolby Digital () () EAC3 Dolby E MPEG Audio PCM WMA WMA2

Contêiner	Codecs de vídeo compatíveis	Codecs de áudio compatíveis
MXF (Formato de troca de material)	Apple ProRes AVC (H.264) AVC-Intra DV/DVCPRO DV25 DV50 DVCPRO HD JPEG 2000 (J2K) MPEG-2 Panasonic P2 Sony XDCAM Sony XDCam MPEG-4 Proxy VC-3 Descompactado	AAC AIFF Dolby E MPEG Audio PCM
WebM	VP8 VP9	Opus Vorbis
Nenhum contêiner	AVC (H.264) DV/DVCPRO HEVC (H.265) MPEG-1 MPEG-2	FLAC GSM PCM

Requisitos de entrada HLS

Ao especificar um HLS pacote como entrada para sua MediaConvert tarefa, é preciso especificar a URL correta do arquivo de entrada e garantir que o pacote de entrada HLS esteja em conformidade com os requisitos listados nesta página.

É possível especificar uma playlist multivariante ou variante. Se o manifesto é um pai que lista vários manifestos secundários, MediaConvert usa a playlist variante com a largura de banda mais alta como fonte de entrada.

Requisitos de entrada HLS

Sua entrada HLS deve estar de acordo com os seguintes requisitos:

Requisito de entrada	Detalhes
Contêiner de vídeo	MediaConvert oferece compatibilidade com arquivos MPEG-TS (MPEG-TS) para segmentos de mídia HLS de entrada.
Manifesto HLS EXT-X-VERSION	MediaConvert suporta EXT-X-VERSION valores de 4 ou menos nos manifestos HLS de entrada.
Manifesto HLS EXT-X-ENDLIST	Inclua EXT-X-ENDLIST ou EXT-X-PLAYLIST-TYPE: VOD em seu manifesto de entrada. Os arquivos de manifesto não devem ser alterados após você enviar o trabalho.
Manifesto HLS EXT-X-PLAYLIST-TYPE: VOD	Inclua EXT-X-ENDLIST ou EXT-X-PLAYLIST-TYPE: VOD em seu manifesto de entrada. Os arquivos de manifesto não devem ser alterados após você enviar o trabalho.
Manifesto HLS EXT-X-BYTERANGE	Se estiver presente, o início do primeiro subintervalo deve ser zero e os segmentos

	do subintervalo seguinte devem continuar o anterior.
Manifesto HLS EXT-X-KEY	Se presente, EXT-X-KEY: METHOD deve ser definido como NONE. MediaConvert não é compatível com entradas criptografadas HLS.
Manifesto HLS ignorou tags	MediaConvert ignora as seguintes tags: • EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME • EXT-X-DATERANGE • EXT-X-I-FRAMES-ONLY • EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF • EXT-X-SESSION-DATA • EXT-X-SESSION-KEY • EXT-X-INDEPENDENT-SEGMENTS • EXT-X-START
Descontinuidades	Se houver, quaisquer descontinuidades devem começar no início de um segmento. MediaConvert não oferece suporte a descontinuidades de entrada no subintervalo de um segmento.
Requisitos de transcodificação acelerados	A duração de EXTINF deve ser especificada usando um ponto flutuante decimal, com precisão suficiente para evitar erros perceptíveis quando as durações dos segmentos forem acumuladas.

MediaConvert Atributos compatíveis com entradas HLS

Com a entrada HLS você pode usar os seguintes atributos de entrada:

- Recorte de entrada
- Emenda de entrada
- Inserção de imagem
- Seletores de legendas de entrada incorporados

Restrições do atributo de entrada HLS

Quando sua entrada é um pacote,HLS seu trabalho é restrito das seguintes maneiras:

- Seu pacote de entrada deve estar em conformidade com os requisitos listados em [Requisitos de entrada HLS](#).
- Seus segmentos de entrada não podem ser criptografados com DRM. Por exemplo, suas entradas não podem ser criptografadas com o Apple FairPlay DRM.
- Você pode usar apenas legendas de entrada incorporadas.

Requisitos alternativos de execução de áudio no formato HLS

Com os grupos de versões HLS, você pode usar as configurações do seletor de áudio para indicar qual reprodução de áudio alternativa você deseja usar. MediaConvert Para se qualificar para a seleção, suas reproduções alternativas de áudio devem estar em conformidade com os seguintes requisitos:

- As reproduções devem ser incluídas em EXT-X-MEDIA tags na lista de entrada.
- As EXT-X-MEDIA tags devem conter uma combinação exclusiva dos valores ID DO GRUPO, NOME e IDIOMA.
- O áudio deve estar em um dos seguintes codecs de áudio compatíveis: AAC, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus (EAC3), ou MP3.
- A playlist variante da sua reprodução de áudio alternativa deve ser incluída na playlist multivariante que você usou para a URL () FileInput

Ao especificar as configurações do seletor de áudio para identificar uma reprodução de áudio alternativa, o seletor de áudio procura uma EXT-X-MEDIA tag correspondente na lista de músicas multivariante.

Você pode usar uma ou mais configurações do seletor por vez. Por exemplo, com as EXT-X-MEDIA tags a seguir, você pode identificar a reprodução de áudio pelo nome (RenditionName) ou pelo idioma (RenditionLanguageCode), pois ambos são valores exclusivos nas tags.

```
#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO, GROUP-
```

```
ID="audio", CHANNELS="2", NAME="English", LANGUAGE="eng", DEFAULT=YES, AUTOSELECT=YES
```

```
#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO, GROUP-
```

```
ID="audio", CHANNELS="2", NAME="Japanese", LANGUAGE="jpn", DEFAULT=NO, AUTOSELECT=NO,
```

No entanto, como o ID (RenditionGroupID) é o mesmo para ambas as tags, você não pode usá-lo sozinho para identificar uma reprodução de áudio. É preciso usar o ID do grupo em combinação com outro valor da EXT-X-MEDIA tag para identificar a reprodução de áudio que você deseja MediaConvert usar.

Se você não especificar as configurações do seletor de áudio, o seletor de áudio buscará áudio mixado nos segmentos de vídeo. Se os segmentos de vídeo não contiverem áudio, o seletor de áudio usará a primeira reprodução alternativa de áudio do manifesto principal de entrada.

Requisitos de entrada HTTP

Quando o arquivo de entrada de origem é HTTP(S), você especifica o URL em vez de um caminho do Amazon S3. Os requisitos para usar HTTP(S) para entrada são os seguintes:

- Todos os arquivos de entrada devem ser publicamente legíveis.
- O servidor HTTP(S) não pode exigir autenticação.
- O servidor HTTP(S) deve aceitar as solicitações HEAD e range GET.
- O URL especificado não pode incluir parâmetros.

Se sua entrada HTTP(S) usar redirecionamento, ela deverá seguir essas restrições:

- Você pode redirecionar apenas uma vez a partir do URL fornecido como entrada. Você não pode redirecionar para um URL que, por sua vez, contém um redirecionamento.
- O código de resposta de status HTTP(S) do servidor inicial deve ser 301 ou 302.
- A resposta HTTP (S) do servidor inicial deve usar seus Location cabeçalhos para fornecer a URL para a qual está redirecionando MediaConvert .

Formatos de entrada compatíveis para fluxos de trabalho somente de áudio

Ao criar saídas somente de áudio, MediaConvert oferece compatibilidade com entradas somente de áudio com os seguintes contêineres e codecs.

Alguns contêineres e codecs têm restrições adicionais. Para mais informações sobre o contêiner de áudio ou o codec de áudio, escolha o link correspondente na tabela de referência a seguir. Ou veja [Tabelas de referência de contêineres e codecs compatíveis](#).

Contêiner	Codecs de áudio compatíveis
ASF , WMA , WMV (Formato de sistemas avançados)	WMA WMA2 WMA Pro
FLAC (Codec de áudio sem perdas)	FLAC
Matroska	FLAC Opus
MOV (Apple QuickTime)	PCM
MP3 (MPEG-1 Layer 3)	MP3
MP4 (MPEG-4)	AAC FLAC
MPEG-TS (Fluxo de transporte de MPEG-2)	MPEG-2 PCM
OGG , OGA	FLAC Opus Vorbis
WAV	GSM

Contêiner	Codecs de áudio compatíveis
	PCM
Nenhum contêiner	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital () () EAC3 FLAC GSM PCM

Formatos de saída compatíveis

MediaConvert suporta as seguintes combinações de contêineres de saída e codecs a seguir.

Para as saídas que contêm somente áudio dentro do contêiner de saída, MediaConvert oferece compatibilidade com um conjunto diferente de contêineres e codecs. Para obter mais informações, consulte [Formatos de saída suportados para fluxos de trabalho apenas de áudio](#).

Alguns contêineres e codecs têm restrições adicionais. Para obter mais informações sobre o contêiner de vídeo, o codec de vídeo ou o codec de áudio, escolha o respectivo link na tabela de referência. Ou veja [Tabelas de referência de contêineres e codecs compatíveis](#).

Contêiner	Codecs de vídeo compatíveis	Codecs de áudio compatíveis
Common Media Application Format (CMAF)	AV1 AVC (H.264) HEVC (H.265) VP9	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
CMAF HLS (Common Media Application)	AV1 AVC (H.264)	AAC Dolby Digital () AC3

Contêiner	Codecs de vídeo compatíveis	Codecs de áudio compatíveis
DASH (Streaming dinâmico adaptativo por HTTP)	HEVC (H.265)	Dolby Digital Plus () EAC3
	VP9	
	AV1	AAC
	AVC (H.264)	Dolby Digital () AC3
	HEVC (H.265)	Dolby Digital Plus () EAC3
F4V (MPEG-4 Flash)	VP8	
	VP9	
HLS (Apple HTTP Live Streaming)	AVC (H.264)	AAC
	MPEG-2	Dolby Digital () AC3
MOV (Apple QuickTime)	HEVC (H.265)	Dolby Digital Plus () EAC3
MP4 (MPEG-4)	AVC (H.264)	AAC
	MPEG-2	Dolby Digital () AC3
MP4 (MPEG-4)	MPEG-2	Dolby Digital Plus () EAC3
	WAV	
MP4 (MPEG-4)	Apple ProRes	AIFF
MP4 (MPEG-4)	AV1	AAC
	AVC (H.264)	Dolby Digital () AC3
	HEVC (H.265)	Dolby Digital Plus () EAC3

Contêiner	Codecs de vídeo compatíveis	Codecs de áudio compatíveis
MPEG-TS (MPEG-2 Transport Stream)	AVC (H.264) HEVC (H.265) MPEG-2	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 MPEG-2 PCM/WAV
MSS (Microsoft Smooth Streaming)	AVC (H.264)	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
MXF (Formato de troca de material)	AVC (H.264) AVC-Intra MPEG-2 VC-3 XAVC	PCM/WAV
WebM	VP8 VP9	Opus Vorbis
Y4M	Sem compressão	Sem compatibilidade

Contêiner	Codecs de vídeo compatíveis	Codecs de áudio compatíveis
Nenhum contêiner	AVC-Intra AVC (H.264) GIF HEVC (H.265) MPEG-2 VC-3 XAVC	AAC AIFF Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 PCM/WAV

Resoluções máximas de saída compatível.

A tabela a seguir mostra a resolução de saída máxima AWS Elemental MediaConvert compatível com cada codec de saída.

Codec	Resolução máxima (pixels)
AV1	4096x2160
AVC-Intra	1920x1080 ou 1080x1920
AVC (H.264)	4096 x 2160 ou 2160 x 4096
GIF	3840x3840
HEVC (H.265)	8192 x 4320 ou 4320 x 8192
MPEG-2	1920 x 1152
Maçã ProRes	4096 x 4096
VC-3	1920x1080 ou 1080x1920
VP8, VP9	4096 x 2160 ou 2160 x 4096

Codec	Resolução máxima (pixels)
XAVC	4096x2160

Requisitos de saída de 8K

Quando a MediaConvert tarefa tem saídas com resoluções de 8k (8192 x 4320), ela apresenta as seguintes restrições:

- Não é possível criar saídas Dolby Vision.
- É necessário enviar a tarefa para uma fila sob demanda. Filas reservadas não podem executar tarefas 8k.

Criação de saídas MXF

MXF é um formato de contêiner de saída que transporta conteúdo de vídeo para edição, arquivamento e troca. O formato MXF é regido por um conjunto de especificações, algumas das quais definem perfis MXF, também chamados de shims. Esses perfis MXF estabelecem restrições nas configurações de codificação, incluindo codec de vídeo, resolução e taxa de bits.

Para garantir que suas saídas estejam em conformidade com essas especificações, você pode usar a seleção MediaConvert automática de perfil. Ao fazer isso, codifica MediaConvert automaticamente o perfil correto, com base nos valores escolhidos para seu codec, resolução e taxa de bits. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com perfis MXF padrão](#).

Você também pode escolher explicitamente seu perfil MXF. Ao fazer isso no MediaConvert console, preenche MediaConvert automaticamente a lista suspensa do codec de vídeo somente com codecs válidos. Quando não estiver usando a seleção automática de perfil, consulte as especificações relevantes para saber quais são as restrições da resolução e da taxa de bits.

Note

Ao especificar manualmente o perfil MXF, você deve configurar a saída de forma compatível com essa especificação. Você pode enviar trabalhos com perfis MXF e configurações de codificação incompatíveis, mas esses trabalhos falharão.

Tópicos

- [Lista de codecs compatíveis com cada perfil MXF](#)
- [Configurações de trabalho para criar uma saída MXF](#)
- [Trabalhando com perfis MXF padrão](#)
- [Requisitos de saída MXF](#)
- [Requisitos de saída XDCAM RDD9](#)
- [Requisitos de configurações de áudio para diferentes perfis MXF](#)

Lista de codecs compatíveis com cada perfil MXF

Esta tabela mostra os codecs AWS Elemental MediaConvert compatíveis com cada perfil MXF.

Perfil MXF	Codecs de vídeo compatíveis
Genérico OP1a	VC-3 (SD, HD) AVC Intra (SD, HD) AVC (H.264) (SD, HD, 4K) MPEG-2 (todas as resoluções)
D10 (SMPTE-386)	MPEG-2 (SD)
Sony XDCAM	MPEG-2 (HD)
Sony XAVC () RDD32	XAVC (HD, 4K)
XDCAM RDD9	MPEG-2 (HD)

Configurações de trabalho para criar uma saída MXF

Para configurar um trabalho com uma saída MXF, crie a saída no Grupo de arquivo do grupo de saídas. Em seguida, especifique MXF como o contêiner da saída.

Para configurar a tarefa de transcodificação com a saída MXF (console)

1. Configure as entradas e saídas do seu trabalho conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#). Coloque sua saída MXF no Grupo de arquivos do grupo de saída.

2. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, escolha sua saída.
3. Na seção Configurações de saída, para Contêiner, escolha Contêiner MXF.
4. Opcionalmente, especifique valores para as configurações em Configurações de contêiner MXF:
 - Perfil MXF: para especificar manualmente seu perfil MXF, escolha-o na lista. Se você mantiver o valor padrão, Auto, MediaConvert escolherá seu perfil MXF com base no codec e na resolução do vídeo. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com perfis MXF padrão](#).
 - Copiar AFD para MXF: ignore essa configuração, a menos que você tenha a sinalização AFD configurada em seu stream de vídeo de saída. Se quiser essas informações tanto no streaming de vídeo quanto no invólucro MXF, escolha Copiar do streaming de vídeo. Se quiser que a sinalização AFD seja feita apenas no streaming de vídeo, mantenha o valor padrão Não copiar.
5. Na seção Configurações de codificação, escolha um codec de vídeo.

As opções disponíveis nessa lista dependem do que você escolheu para o Perfil MXF na etapa anterior deste procedimento:

- Ao manter o valor padrão, Auto, para o Perfil MXF, você pode escolher qualquer codec de vídeo compatível com seu contêiner de saída.
 - Quando você escolhe um perfil específico para o Perfil MXF, suas opções de Codec de vídeo incluem apenas os codecs válidos com esse perfil.
6. Opcionalmente, especifique a resolução do vídeo de saída para Resolução (l x a). Essa é a outra configuração MediaConvert usada para determinar automaticamente seu perfil MXF.

Quando você não especifica valores para Resolução (l x a), sua resolução de saída é igual à resolução de entrada.
 7. Especifique suas outras configurações de codificação, como de costume. Para obter informações sobre cada configuração, selecione o link Informações ao lado do rótulo da configuração.

Para configurar seu trabalho de transcodificação com uma saída MXF (API, CLI ou SDK)

Se você usar a API, a CLI ou um SDK, especifique as configurações relevantes em sua especificação de trabalho JSON e, em seguida, envie-a programaticamente com seu trabalho. Para

obter mais informações sobre como enviar seu trabalho de forma programática, consulte um dos tópicos introdutórios da Referência da API:AWS Elemental MediaConvert

- [Começando a AWS Elemental MediaConvert usar o AWS SDKs ou a AWS CLI](#)
- [Começando a AWS Elemental MediaConvert usar a API](#)
- Use o MediaConvert console para gerar sua especificação de trabalho JSON. Recomendamos essa abordagem, pois o console funciona como um validador interativo em relação ao esquema de MediaConvert trabalho. Siga estas etapas para gerar sua especificação de trabalho JSON usando o console:
 - a. Siga o procedimento anterior para o console.
 - b. No painel Tarefa à esquerda, em Configurações de tarefas, escolha Mostrar tarefa JSON.

Encontre informações adicionais, incluindo onde cada configuração pertence na estrutura de configurações do trabalho, na Referência da AWS Elemental MediaConvert API. Os links nessa lista levam a informações sobre a configuração no documento em questão:

Configurações da saída

- Contêiner ([container](#))
- Perfil MXF (mxfSettings, [profile](#))

Para a seleção automática de perfil, omita essa configuração na especificação de trabalho JSON.

- Copiar AFD para MXF (mxfSettings, [afdSignaling](#))

Configurações da codificação

- Codecs de vídeo ([codec](#))

Essa configuração é filha da outputs, videoDescription, codecSettings.

- Resolução, l ([width](#))

Essa configuração é filha da outputs, videoDescription.

- Resolução, a ([height](#))

Essa configuração é filha da outputs, videoDescription.

No MediaConvert console, Auto é o valor padrão para o perfil MXF. Quando você configurar seu trabalho editando diretamente sua especificação de trabalho JSON, para a seleção automática de perfil, não inclua `profile` embaixo de `MxfSettings`.

Trabalhando com perfis MXF padrão

Quando você escolhe o MXF como contêiner de saída de vídeo e mantém o perfil MXF fora das configurações de trabalho, escolhe MediaConvert automaticamente o perfil MXF para você e cria a saída de acordo. A forma como MediaConvert faz a seleção do perfil MXF depende do codec de saída de vídeo.

Note

MediaConvert suporta mais perfis MXF por meio da seleção automática do perfil do que com a seleção manual.

AVC (H.264), AVC Intra e VC-3

Para AVC (H.264), AVC Intra e VC-3, MediaConvert seleciona o OP1a perfil genérico, independentemente das configurações de codificação de saída.

XAVC

Para XAVC, MediaConvert seleciona o perfil XAVC, independentemente das configurações de codificação de saída.

MPEG-2

Para MPEG-2, MediaConvert escolha SMPTE-386 D10 quando suas características de codificação de saída estão em conformidade com a especificação D10. Caso contrário, MediaConvert seleciona o perfil XDCAM RDD9 . A tabela a seguir detalha as configurações de codificação relevantes e os valores que você deve definir para selecionar MediaConvert automaticamente o perfil D10.

Note

Para a resolução de saída e a taxa de quadros, você pode especificar um valor permitido explicitamente com as configurações Resolução e Taxa de quadros, ou pode escolher o valor Seguir fonte e usar uma entrada que tenha um valor permitido.

Configuração	Valores permitidos para o perfil D10
Combinação de: Resolução (l x a), Taxa de quadros, Modo de entrelaçamento	Combinações permitidas: • 720x512, 29,97, entrelaçado • 720x486, 29,97, entrelaçado • 720x486, 29,97, entrelaçado • 720x608, 25, entrelaçado • 720x576, 25, entrelaçado
Tamanho do GOP	1 quadro
Perfil, para seu codec de vídeo	4:2:2
Sintaxe Essa configuração fica visível no MediaConvert console quando você escolhe MXF para seu contêiner, MPEG-2 para seu codec de vídeo e 4:2:2 para seu perfil de codec.	D10
Número de trilhas de áudio Cada faixa de saída é representada no MediaConvert console como uma guia Áudio e na especificação do seu trabalho JSON como filha direta de <code>AudioDescriptions</code>.	• 0 (sem áudio) • 1
Tipo de legendas Você especifica isso no MediaConvert console com a configuração Tipo de destino.	• Burn in • Incorporado

Este trecho de uma especificação de trabalho JSON mostra as mesmas configurações que você enviaria programaticamente:

```
{
  "height": 512,
```

```
"width": 720,
"codecSettings": {
  "codec": "MPEG2",
  "mpeg2Settings": {
    "bitrate": 30000000,
    "syntax": "D_10",
    "framerateDenominator": 1001,
    "framerateControl": "SPECIFIED",
    "framerateNumerator": 30000,
    "numberBFramesBetweenReferenceFrames": 0,
    "gopSize": 1.0,
    "gopSizeUnits": "FRAMES",
    "codecLevel": "MAIN",
    "codecProfile": "PROFILE_422",
    "rateControlMode": "CBR",
    "interlaceMode": "TOP_FIELD"
  }
}
```

Requisitos de saída MXF

MediaConvert restringe os trabalhos do MXF das seguintes maneiras:

- Você pode colocar as saídas MXF somente em um Grupo de arquivos de grupo de saída.
- Você deve escolher um codec de vídeo compatível com o seu perfil MXF. A tabela a seguir detalha quais codecs são compatíveis com cada perfil. Para obter mais informações, consulte [Lista de codecs compatíveis com cada perfil MXF](#).
- Você deve configurar suas faixas de áudio de saída de acordo com os requisitos do perfil MXF. Isso se aplica se você especificou o perfil ou o selecionou MediaConvert automaticamente para você. Para obter mais informações, consulte [Requisitos de configurações de áudio para diferentes perfis MXF](#).

Requisitos de saída XDCAM RDD9

MediaConvert suporta as seguintes combinações de configurações de codificação quando seu perfil MXF de saída é XDCAM. RDD9

Nessa tabela, leia as linhas para encontrar a Resolução que você deseja. Em seguida, leia para encontrar uma combinação válida de Taxa de bits, Taxa de quadros, Modo de entrelaçamento, Tamanho do GOP e Perfil do codec.

Resolução	Taxa(s) de bits	Taxa(s) de quadros	Modo de entrelaçamento	Tamanho do GOP	Perfil codec
1280x720	25M	23.976	Progressivo	12	Principal (HD420)
	35M	50			
	50M	59,94			
1280x720	50M	23.976	Progressivo	12	HD422
		25			
		50			
		59,94			
1280x720	50M	29,97	Progressivo	15	HD422
1440x1080	17,5M	23.976	Progressivo	12	Principal (HD420)
	25M	25			
	35M				
1440x1080	17,5M	29,97	Progressivo	15	Principal (HD420)
	25M				
	35M				
1440x1080	17,5M	25	Entrelaçado	12	Principal (HD420)
	25M				
	35M				

Resolução	Taxa(s) de bits	Taxa(s) de quadros	Modo de entrelaçamento	Tamanho do GOP	Perfil codec
1440x1080	17,5M 25M 35M	29,97	Entrelaçado	15	Principal (HD420)
1920x1080	50M	23.976 25	Progressivo	12	HD422
1920x1080	50M	29,97	Progressivo	15	HD422
1920x1080	50M	25	Entrelaçado	12	HD422
1920x1080	50M	29,97	Entrelaçado	15	HD422

Para obter informações adicionais sobre RDD9 os requisitos do MXF, consulte a especificação de interoperabilidade do SMPTE RDD 9:2013 MXF.

Requisitos de configurações de áudio para diferentes perfis MXF

Esta tabela mostra os requisitos de como você configura as faixas de saída de áudio em seu AWS Elemental MediaConvert trabalho. Os requisitos são diferentes para cada perfil MXF que você escolher.

Note

Se você não incluir nenhuma faixa de áudio na saída, deverá garantir que não haja nenhum áudio nas configurações de trabalho.

- Em sua especificação de trabalho JSON, isso significa remover o objeto `AudioDescriptions` completamente.
- No MediaConvert console, isso significa que você deve excluir a guia Áudio 1 que é MediaConvert inserida para você por padrão. Exclua-a selecionando-a e, em seguida,

escolhendo Remover áudio no canto superior direito da seção Configurações de codificação.

Perfil MXF	Requisitos de saída de áudio
Genérico OP1a	Codec de áudio: WAV não compactado
Sony XAVC () RDD32	Codec de áudio: WAV não compactado Número de canais por trilha 1 Número de trilhas por saída: qualquer número par de 2 a 16 Profundidade de bits: 24 bits Taxa de amostragem: 48 kHz
Sony XDCAM	Codec de áudio: WAV não compactado Número de canais por trilha: 1 Número de trilhas por saída: qualquer número par de 2 a 16, ou nenhum áudio Profundidade de bits: 16 bits ou 24 bits; você deve escolher o mesmo valor para todas as faixas de áudio na saída Taxa de amostragem: 48 kHz
XDCAM RDD9	Codec de áudio: WAV não compactado Número de canais por trilha: 1 Número de trilhas por saída: 2, 4 ou 8 Profundidade de bits: 16 bits ou 24 bits; você deve escolher o mesmo valor para todas as faixas de áudio na saída

Perfil MXF	Requisitos de saída de áudio
	Taxa de amostragem: 48 kHz
D10 (SMPTE-386)	Codec de áudio: WAV não compactado Número de canais por trilha: 4 ou 8 Número de trilhas por saída: 1 ou nenhum áudio Profundidade de bits: 16 bits ou 24 bits; você deve escolher o mesmo valor para todas as faixas de áudio na saída Taxa de amostragem: 48 kHz

Passagem de vídeo

MediaConvert suporta passagem de vídeo somente para entradas AVC e i-Frame. Para entradas AVC, você pode criar uma saída com qualquer tipo de contêiner não fragmentado. Para entradas somente i-Frame, você pode criar MXF ou saídas. QuickTime Use a passagem de vídeo para reempacotar uma ou mais entradas sem nenhuma codificação de vídeo.

Ao usar a passagem de vídeo, você pode reempacotar o vídeo de entrada, mas não pode recodificar ou modificar a essência do vídeo.

Usando a passagem de vídeo

As seções a seguir descrevem como definir as configurações de trabalho com a passagem de Vídeo.

MediaConvert console

Para especificar a passagem de vídeo usando o MediaConvert console:

1. Abra a página [Criar tarefa](#) no MediaConvert console.
2. Na página Criar trabalho, forneça instruções de transcodificação e configurações de tarefa. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#).

3. Especifique uma ou mais entradas compatíveis. Se você especificar várias entradas, cada um dos atributos de codificação da sua entrada deverá corresponder exatamente, incluindo codec de vídeo, tamanho do quadro, perfil, taxa de quadros e espaço de cor.
4. Ao lado de Grupos de saída, selecione Adicionar.
5. Mantenha o grupo de arquivos selecionado e escolha Selecionar.
6. Nas configurações de saída, escolha um contêiner. Nota: Se sua entrada tiver um codec de vídeo somente i-Frame, você deverá escolher QuickTime ou MXF.
7. Em Configurações de codificação, em Codec de vídeo, escolha Passthrough.

API, SDK ou AWS Command Line Interface (AWS CLI)

A seguir está um trecho de uma configuração de trabalho JSON que especifica a passagem de vídeo para um fluxo de trabalho da Apple ProRes com duas entradas:

```
{
  "Settings": {
    "Inputs": [
      {
        "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prores.mov"
      },
      {
        "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prores-2.mov"
      }
    ],
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "File Group",
        "OutputGroupSettings": {
          "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
          "FileGroupSettings": {
            "Destination": "s3://amzn-s3-demo-bucket/passthrough-output.mov"
          }
        },
        "Outputs": [
          {
            "VideoDescription": {
              "CodecSettings": {
                "Codec": "PASSTHROUGH"
              }
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```



```

        "ContainerSettings": {
          "Container": "MOV",
          "MovSettings": {}
        }
      ]
    }
  ]
}

```

Suporte ao codec de passagem de vídeo e requisitos de configurações de trabalho

A tabela a seguir mostra quais combinações de codec de vídeo de entrada e contêiner de saída suportam a passagem de vídeo.

Codec de vídeo de entrada compatível	Contêiner de saída compatível
Não há codecs de entrada de vídeo compatíveis	Common Media Application Format (CMAF)
Não há codecs de entrada de vídeo compatíveis	CMAF HLS (Common Media Application)
Não há codecs de entrada de vídeo compatíveis	DASH (Streaming dinâmico adaptativo por HTTP)
Não há codecs de entrada de vídeo compatíveis	F4V (MPEG-4 Flash)
AVC (H.264)	HLS (Apple HTTP Live Streaming)
Maçã ProRes AVC (H.264) AVC-Intra DV/DVCPRO JPEG 2000 (J2K)	MOV (Apple QuickTime)

Codec de vídeo de entrada compatível	Contêiner de saída compatível
VC-3	
Não há codecs de entrada de vídeo compatíveis	MP4 (MPEG-4)
AVC (H.264)	MPEG-TS (MPEG-2 Transport Stream)
Não há codecs de entrada de vídeo compatíveis	MSS (Microsoft Smooth Streaming)
Maçã ProRes AVC-Intra DV/DVCPRO JPEG 2000 (J2K) VC-3	MXF (Formato de troca de material)
Não há codecs de entrada de vídeo compatíveis	WebM
Não há codecs de entrada de vídeo compatíveis	Y4M
AVC (H.264)	Nenhum contêiner

Além disso, as tarefas que você cria com a passagem de vídeo têm os seguintes requisitos.

Entradas

Se você especificar várias entradas, cada um dos atributos de codificação da sua entrada deverá corresponder exatamente, incluindo codec de vídeo, tamanho do quadro, perfil, taxa de quadros e espaço de cor.

Clipes de entrada

(Opcional) MediaConvert oferece compatibilidade com recorte de entrada somente para codecs de vídeo. Entre elas estão Apple ProRes, AVC-Intra, DV/DVCPRO, JPEG 2000 (J2K) e VC-3.

Contêiner de saída

Quando você cria saídas MXF somente a partir de entradas de quadros de entrada: 23,976, MediaConvert 24, 25, 29,97, 50, 59,94, 60

Taxa de quadros

Você deve manter a configuração padrão, Seguir fonte. Você não pode especificar uma taxa de quadros de saída diferente da sua entrada.

Codecs de áudio

(Opcional) MediaConvert oferece suporte à codificação de áudio quando você usa a passagem de vídeo.

Passagem Dolby Digital

(Opcional) MediaConvert oferece suporte à Dolby Digital passagem quando você usa a passagem de vídeo.

Se você especificar várias entradas, cada um dos Dolby Digital fluxos de entrada deverá ter atributos de codificação idênticos.

Legendas

(Opcional) MediaConvert oferece compatibilidade com formatos secundários quando você usa a passagem de vídeo.

Tabelas de referência de saída AAC

Este tópico aborda a compatibilidade com o codec de áudio AAC e lista as combinações compatíveis do modo de codificação, perfil, taxa de amostragem e taxa de bits.

Esta seção explica como definir as quatro propriedades a seguir do codec de áudio AAC:

- Perfil
- Modo de codificação
- Taxa de amostra
- Taxa de bits

As configurações que você escolhe para Perfil, Modo de codificação, Taxa de amostra e Taxa de bits são limitadas pelo codec AAC. O procedimento a seguir mostra como configurar uma combinação compatível de configurações.

Escolhendo as configurações de codec de áudio do AAC

1. Escolha Perfil.
2. Escolha um Modo de codificação que seja válido com esse perfil. O Modo de codificação determina o número de canais de áudio e os metadados do layout do canal de áudio.
3. Escolha uma Taxa de amostra que seja válida para essa combinação de perfil e modo de codificação.
4. Escolha uma Taxa de bits que esteja dentro do intervalo compatível com essa taxa de amostragem.

Modo de controle de taxa de bits do CBR

AWS Elemental MediaConvert suporta as seguintes combinações de configurações de AAC quando o Modo de controle da taxa de bits de saída é CBR.

Para usar essa tabela, escolha um perfil na coluna Perfil. Em seguida, continue lendo para encontrar uma combinação válida de Modo de codificação, Taxa de amostra e Taxa de bits:

Perfil	Modo(s) de codificação	Taxa(s) de amostra em Hz	Taxa(s) de bits (bit/s)
LC	1,0	8000, 12000	8000, 10000, 12000, 14000
LC	1,0	16000	8000, 10000, 12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000
LC	1,0	22050, 24000	24000, 28000
LC	1,0	32000	32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000

Perfil	Modo(s) de codificação	Taxa(s) de amostra em Hz	Taxa(s) de bits (bit/s)
LC	1,0	44100	56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000
LC	1,0	48000	56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000
LC	1,0	88200	288000
LC	1,0	96000	128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000
LC	2,0	8000, 12000	16000, 20000
LC	2,0	16000	16000, 20000, 24000, 28000, 32000
LC	2,0	22050, 24000	32000
LC	2,0	32000	40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 384000

Perfil	Modo(s) de codificação	Taxa(s) de amostra em Hz	Taxa(s) de bits (bit/s)
LC	2,0	44100	64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000
LC	2,0	48000	64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000
LC	2,0	88200	576000
LC	2,0	96000	256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000
LC	5.1	32000	160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000, 640000, 768000
LC	5.1	44100	256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000, 640000

Perfil	Modo(s) de codificação	Taxa(s) de amostra em Hz	Taxa(s) de bits (bit/s)
LC	5.1	48000	256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000, 640000, 768000
LC	5.1	96000	640000, 768000
HEV1	1,0	22050, 24000	8000, 10000
HEV1	1,0	32000	12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000
HEV1	1,0	44100, 48000	20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000
HEV1	2,0	32000	16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000
HEV1	2,0	44100	16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000
HEV1	2,0	48000	16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000

Perfil	Modo(s) de codificação	Taxa(s) de amostra em Hz	Taxa(s) de bits (bit/s)
HEV1	2,0	96000	96000, 112000, 128000
HEV1	5.1	32000	64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000
HEV1	5.1	44100	64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000
HEV1	5.1	48000	64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000
HEV1	5.1	96000	256000, 288000, 320000
HEV2	2,0	22050, 24000	8000, 10000
HEV2	2,0	32000	12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000
HEV2	2,0	44100, 48000	20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000

Modo de controle de taxa de bits do VBR

Quando o Modo de controle da taxa de bits de saída é VBR, AWS Elemental MediaConvert cria saídas AAC com as seguintes taxas de bits aproximadas:

Perfil	Modo(s) de codificação	Qualidade da taxa de bits	Taxa de bits aproximada por canal (bits/s)
LC	1,0	Baixo	52000
LC	2.0, 5.1	Baixo	48000
LC	1,0	Médio baixo	68000
LC	2.0, 5.1	Médio baixo	64000
LC	1,0	Médio alto	100000
LC	2.0, 5.1	Médio alto	96000
LC	1,0	Alto	132000
LC	2.0, 5.1	Alto	128.000

Criação de áudio - Somente saídas

Você pode usar AWS Elemental MediaConvert para criar saídas que contenham somente áudio, sem vídeo. Com saídas somente de áudio, MediaConvert suporta um número mais limitado de combinações de codecs e contêineres para arquivos de entrada e saída.

As restrições e os procedimentos deste capítulo se aplicam a saídas que não têm vídeo no contêiner. Essa transmissão inclui o seguinte:

- Saídas em grupos de saída em Arquivo que não incluem vídeo
- Streaming em grupos de saída em HLS que contêm apenas saídas de áudio
- Streaming em grupos de saída em DASH que contêm apenas saídas de áudio

Quando você configura pacotes de saída de streaming que contêm áudio, vídeo e legendas, são criadas saídas separadas para cada elemento dentro do pacote de saída. Essas são saídas

não apenas de áudio conforme descrito neste capítulo. Para obter mais informações sobre a configuração de saídas de streaming, consulte [Criar saídas em grupos de saída de streaming ABR](#).

Você pode configurar uma saída apenas de áudio da mesma maneira que configura uma saída que contém vídeo, exceto pelo fato de que não inclui vídeo ou legendas.

MediaConvert gera os seguintes arquivos para saídas somente de áudio:

- Grupos de saída de arquivos: um arquivo separado somente de áudio para cada saída.
- Grupos de saída de HLS: uma única interpretação na pilha ABR para cada saída.
- Grupos de saída DASH ISO: uma única renderização na pilha ABR para cada saída.

 Note

Para saídas de streaming de AAC, o segmento inicial tem maior duração em comparação aos demais. Isso ocorre porque, com o AAC, o segmento inicial deve conter amostras silenciosas de pré-rol de AAC antes da parte audível do segmento. MediaConvert contabiliza essas amostras extras nos registros de data e hora, para que o áudio seja reproduzido corretamente.

Para criar uma saída apenas de áudio (console)

1. Para confirmar se é MediaConvert compatível com seus arquivos de entrada, consulte a tabela de entrada em [Formatos de saída suportados para fluxos de trabalho apenas de áudio](#).
2. Configure a tarefa conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#), mas com as seguintes diferenças:
 - Remova a guia Vídeo na seção Configurações de codificação da sua saída.
 - Escolha um codec de áudio e um contêiner de saída compatíveis na tabela de saídas em [Formatos de saída suportados para fluxos de trabalho apenas de áudio](#).
 - Inclua apenas um grupo de parâmetros de áudio por saída. Ou seja, não escolha Adicionar áudio para criar uma guia Áudio 2 em Configurações de codificação.
3. Se suas saídas estão em um grupo de saída HLS, escolha um contêiner para a saída apenas de áudio.

Em Configurações de saída, na seção Áudio, para Contêiner para saída somente de áudio, escolha MPEG-2 Transport Stream para criar um arquivo em um contêiner -TS. MPEG2 Mantenha o valor padrão Automático para criar um arquivo somente de áudio bruto, sem contêiner.

Para criar uma saída somente de áudio (API, SDK e CLI) AWS

1. Para confirmar se é MediaConvert compatível com seus arquivos de entrada, consulte a tabela de entrada em [Formatos de saída suportados para fluxos de trabalho apenas de áudio](#).
2. Configure sua especificação de tarefa JSON Edite o arquivo JSON manualmente ou use o console para gerá-lo da seguinte forma:
 - a. Siga o procedimento anterior para o console.
 - b. No painel Tarefa à esquerda, em Configurações de tarefas, escolha Mostrar tarefa JSON.

A especificação de tarefa JSON para tarefas apenas de áudio difere das tarefas padrão da seguinte forma:

- Exclua cada instância do VideoDescription e seus filhos na parte do Outputs da sua tarefa JSON.
- Para cada saída, inclua apenas um grupo de filhos das configurações de áudio no AudioDescriptions.
- Para saídas somente de áudio em um grupo de saída HLS, especifique um contêiner para a saída somente de áudio. Em Outputs, OutputSettings, HlsSettings, inclua a propriedade HlsAudioOnlyContainer. Defina-o M2TS para criar um arquivo em um contêiner MPEG2 -TS. Defina-a comoAUTOMATIC, para criar um arquivo bruto somente de áudio, sem contêiner. AUTOMATIC é o comportamento padrão.

Tópicos

- [Formatos de saída suportados para fluxos de trabalho apenas de áudio](#)
- [Limitações de configurações de trabalho somente de áudio](#)

Formatos de saída suportados para fluxos de trabalho apenas de áudio

MediaConvert suporta as seguintes combinações de contêiner de saída e codec para criar saídas somente de áudio.

Alguns contêineres e codecs têm restrições adicionais. Para mais informações sobre o contêiner de áudio ou o codec de áudio, escolha o link correspondente na tabela de referência a seguir. Ou veja [Tabelas de referência de contêineres e codecs compatíveis](#).

Contêiner	Codecs de áudio
DASH (Streaming dinâmico adaptativo por HTTP)	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 Dolby Digital Plus JOC (Atmos)
HLS (Apple HTTP Live Streaming)	AAC Dolby Digital () AC3
MP4 (MPEG-4)	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
MPEG-TS (MPEG-2 Transport Stream)	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 MPEG-2
OGG	FLAC Vorbis
Nenhum contêiner	AAC

Contêiner	Codecs de áudio
	AIFF
	Dolby Digital () AC3
	Dolby Digital Plus () EAC3
	FLAC
	MPEG-2
	MP3
	WAV

Limitações de configurações de trabalho somente de áudio

Em qualquer tarefa que contenha saídas somente áudio, não é possível usar estes recursos:

- Atualização do status de progresso da tarefa

Em qualquer saída somente de áudio, não é possível usar estes recursos:

- Legendas
- Sobreposição de gráfico em movimento ou estático (insertador de imagem, insertador de imagem em movimento)

Tabelas de referência de contêineres e codecs compatíveis

As seções a seguir fornecem tabelas de referência para contêineres e codecs compatíveis MediaConvert .

Para usar essas tabelas, primeiro localize o contêiner ou o codec usando os links após esta introdução. Para contêineres, as tabelas fornecem detalhes sobre quais codecs de vídeo ou áudio são compatíveis e se eles são compatíveis com as entradas ou saídas. Para codecs, as tabelas fornecem detalhes sobre quais contêineres são compatíveis, bem como para entradas e saídas. Observe que as entradas ou saídas rotuladas como Entrada somente de áudio ou Saída somente

de áudio se referem à compatibilidade com fluxos de trabalho somente de áudio. Para obter mais informações, consulte [Criação de áudio - Somente saídas](#).

Para obter tabelas de referência rápida que mostram quais formatos de entrada são MediaConvert compatíveis, consulte [Formatos de entrada compatíveis](#).

Para obter tabelas de referência rápida que mostram quais formatos de saída são MediaConvert compatíveis, consulte [Formatos de saída compatíveis](#).

Contêineres

[3G2](#) | [3GP](#) | [ASF](#) | [AVI](#) | [CMAF](#) | [DASH](#) | [F4V](#) | [FLV](#) | [GIF](#) | [HLS](#) | [FMI](#) | [Matroska](#) | [MOV](#) | [MP4](#) | [MPEG-1](#) | [MPEG-PS](#) | [MPEG-TS](#) | [MSS](#) | [MXF](#) | [OGG](#) | [WAV](#) | [WebM](#) | [MP3](#) | [WMA](#) | [WMV](#) | [Y4](#) | [M](#) | [Sem contêiner](#)

Codecs

[AAC](#) | [AIFF](#) | [AMR-NB](#) | [AMR-WB](#) | [Apple ProRes](#) | [AVC \(H.264\)](#) | [AVC-Intra](#) | [AV1](#) | [Canopus HQ](#) | [Dolby Atmos](#) | [Dolby Digital](#) | [Dolby Digital Plus \(AC3\)](#) | [Dolby E](#) | [DVCPro](#) | [H.261](#) | [H.262](#) | [H.263](#) | [HEVC \(H.265\)](#) | [J2K](#) | [MJPEG](#) | [MPEG-1](#) | [MPEG-2](#) | [MPEG-4 Parte 2](#) | [ÁudioMPEG](#) | [Opus](#) | [Panasonic P2](#) | [PCM](#) | [MP3](#) | [RLE](#) | [Sony XDCAM](#) | [Sony XDCAM MPEG-4Proxy](#) | [VC-1](#) | [VC-3](#) | [Vorbis](#) | [QuickTime](#) | [VP8](#) | [VP9](#) | [WMA](#) | [WMA Pro](#) | [WMA2](#) | [XAVC](#)

Tópicos

- [Contêineres compatíveis](#)
- [Codecs suportados](#)

Contêineres compatíveis

Esta seção contém tabelas de referência para contêineres de entrada e saída que MediaConvert suportam. As tabelas mostram o contêiner, compatibilidade no lado de entrada ou saída e o compatibilidade com o codec de vídeo ou áudio no contêiner. Para obter mais informações sobre o codec ou para ver o compatibilidade com o codec em outros contêineres, selecione o link do codec.

3G2, 3GP

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
3G2	Entrada	AVC (H.264)	AAC
3GP		H.263	AMR-NB
		MPEG-4 parte 2	AMR-WB
	Saída	Sem compatibilidade	Sem compatibilidade

ASF, WMV, WMA (Formato de sistemas avançados)

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
ASF	Entrada	VC-1	WMA
WMV			WMA2
			WMA Pro
	Saída	Sem compatibilidade	Sem compatibilidade
WMA	Entrada somente de áudio	Não aplicável	WMA
			WMA2
			WMA Pro
	Saída somente de áudio	Não aplicável	Sem compatibilidade

AVI (audio video intercalados)

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
AVI	Entrada	Canopus HQ DivX/XviD DV/DVCPRO MJPEG Sem compressão	Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 Dolby E MP3 MPEG Audio PCM
	Saída	Sem compatibilidade	Sem compatibilidade

Common Media Application Format (CMAF, Formato do aplicativo de mídia comum)

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
CMAF DASH	Entrada	Sem compatibilidade	Sem compatibilidade
	Saída	AV1 AVC (H.264) HEVC (H.265) VP9	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
CMAF HLS	Entrada	Sem compatibilidade	Sem compatibilidade
	Saída	AV1 AVC (H.264)	AAC Dolby Digital () AC3

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
		HEVC (H.265) VP9	Dolby Digital Plus () EAC3

 Note

Para recomendações de codecs de saída HLS da Apple, consulte: <https://developer.apple.com/documentation/http-live-streaming/hls-authoring-specification-for-apple-devices>.

DASH (Streaming dinâmico adaptativo por HTTP)

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
DASH	Entrada	Sem compatibilidade	Sem compatibilidade
	Saída	AV1 AVC (H.264) HEVC (H.265) VP8 VP9	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
	Entrada somente de áudio	Sem compatibilidade	Sem compatibilidade
	Saída somente de áudio	Não aplicável	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
			Dolby Digital Plus JOC (Atmos)

Para obter informações sobre o CMAF DASH, consulte [Contêineres do CMAF](#).

FLV, F4V (MPEG-4 Flash)

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
FLV	Entrada	AVC (H.264)	AAC
F4V		H.263	
F4V	Saída	AVC (H.264) MPEG-2	AAC

GIF

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível
GIF	Entrada	GIF
	Saída	GIF

HLS (Streaming ao vivo Apple HTTP)

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
HLS	Entrada	AVC (H.264) HEVC (H.265)	AAC Dolby Digital () AC3

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
		MPEG-2	Dolby Digital Plus () EAC3
	Saída	AVC (H.264) HEVC (H.265)	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
	Entrada somente de áudio	Não aplicável	Sem compatibilidade
	Saída somente de áudio	Não aplicável	AAC Dolby Digital () AC3

Para obter mais informações sobre os inputs e requisitos de input do HLS, consulte [Requisitos de entrada HLS](#).

Para obter informações sobre o CMAF HLS, consulte [Contêineres do CMAF](#).

 Note

Ao gerar HEVC em um contêiner HLS, recomendamos o uso de um grupo de saída CMAF para obter a mais ampla compatibilidade com o player. Para obter mais detalhes, consulte <https://developer.apple.com/documentation/http-live-streaming/hls-authoring-specification-for-apple-devices>.

IMF (Formato mestre interoperável)

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
IMF	Entrada	Maçã ProRes	PCM

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
		JPEG 2000 (J2K)	
	Saída	Sem compatibilidade	Sem compatibilidade

Especifique seu IMF de entrada fornecendo o caminho para sua lista de reprodução de composição (CPL). Se a CPL estiver em um IMP incompleto, especifique também qualquer suplemento. IMPs

Para obter informações sobre o uso de entradas MXF para criar saídas Dolby Vision, consulte [Dolby Vision suporte ao formato de entrada e requisitos de configuração de tarefas](#).

Matroska

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
Matroska	Entrada	AVC (H.264)	AAC
		MPEG-2	Dolby Digital () AC3
		MPEG-4 parte 2	Dolby Digital Plus ()
		VC-1	EAC3
			FLAC
			Opus
			PCM
			WMA
			WMA2
	Saída	Sem compatibilidade	Sem compatibilidade
	Entrada somente de áudio	Não aplicável	FLAC
			OPUS

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
	Saída somente de áudio	Não aplicável	Sem compatibilidade

MOV (Apple QuickTime)

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
MOV	Entrada	Maçã ProRes	AAC
		AVC (H.264)	MP3
		AVC-Intra	PCM
		DivX/XviD	
		DV/DVCPRO	
		H.261	
		H.262	
		H.263	
		HEVC (H.265)	
		JPEG 2000 (J2K)	
		MJPEG	
		MPEG-2	
		MPEG-4 parte 2	
		QuickTimeREGRA	
		Sem compressão	

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
	Saída	AVC (H.264)	AAC
		MPEG-2	Dolby Digital () AC3
			Dolby Digital Plus () EAC3
		Maçã ProRes	WAV
	Entrada somente de áudio	Não aplicável	AIFF
	Saída somente de áudio	Não aplicável	PCM
			Sem compatibilidade

As entradas MOV devem ser autônomas. Não há compatibilidade com referências a arquivos externos.

Para obter informações sobre o uso de entradas MOV para criar saídas Dolby Vision, consulte. [Dolby Vision suporte ao formato de entrada e requisitos de configuração de tarefas.](#)

MP3 (MPEG-1 Camada 3)

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de áudio compatível
MP3	Entrada somente de áudio	MP3
	Saída somente de áudio	MP3

MediaConvert não lê ID3 metadados ou tags das MP3 entradas.

MP4 (MPEG-4)

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
MP4	Entrada	AV1	AAC
		AVC (H.264)	Dolby Digital () AC3
		AVC-Intra	Dolby Digital Plus () EAC3
		DivX/XviD	FLAC
		H.261	PCM
		H.262	WMA
		H.263	WMA2
		HEVC (H.265)	
		JPEG 2000 (J2K)	
		MPEG-2	
		MPEG-4 parte 2	
		VC-1	
		VP9	
		Sem compressão	
	Saída	AV1	AAC
		AVC (H.264)	Dolby Digital () AC3
		HEVC (H.265)	Dolby Digital Plus () EAC3
	Entrada somente de áudio	Não aplicável	AAC

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
			FLAC
	Saída somente de áudio	Não aplicável	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3

MediaConvert não oferece suporte a segmentos de MP4 inicialização fragmentados. Sua MP4 opinião deve ser independente.

MPEG-1 (Fluxo de sistema MPEG-1)

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
MPEG-1	Entrada	MPEG-1 MPEG-2	AAC AIFF Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 MPEG Audio PCM
	Saída	Sem compatibilidade	Sem compatibilidade

MPEG-PS (Fluxo de programa MPEG)

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
MPEG-PS	Entrada	MPEG-2	MPEG Audio
	Saída	Sem compatibilidade	Sem compatibilidade

MPEG-TS (Fluxo de transporte MPEG-2)

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
MPEG-TS	Entrada	AVC (H.264) HEVC (H.265) MPEG-2 VC-1	AAC AIFF Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 Dolby E MPEG Audio PCM WMA WMA2
	Saída	AVC (H.264) HEVC (H.265) MPEG-2	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
			MPEG-2 PCM/WAV
	Entrada somente de áudio	Não aplicável	MPEG-2 PCM
	Saída somente de áudio	Não aplicável	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 MPEG-2

MSS (Microsoft Smooth Streaming)

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
MSS	Entrada	Sem compatibilidade	Sem compatibilidade
	Saída	AVC (H.264)	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3

MXF (Formato de troca de material)

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Perfil do MXF	Codec de áudio compatível
MXF	Entrada	Maçã ProRes AVC (H.264) AVC-Intra DV/DVCPRO DV25 DV50 DVCProHD JPEG 2000 (J2K) MPEG-2 Panasonic P2 Sony XDCam Proxy Sony XDCam MPEG-4 Sem compressão	Não aplicável	AAC AIFF Dolby E MPEG Audio PCM
	Saída	AVC (H.264) AVC-Intra MPEG-2 VC-3	Genérico OP1a	PCM/WAV

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Perfil do MXF	Codec de áudio compatível
		MPEG-2	XDCAM RDD9	
		MPEG-2	D10 (SMPTE-386)	
		XAVC	Sony XAVC () RDD32	

Para obter mais informações sobre como criar saídas do MXF, consulte o [Criação de saídas MXF](#).

Para obter informações sobre o uso de entradas MXF para criar saídas Dolby Vision, consulte [Dolby Vision suporte ao formato de entrada e requisitos de configuração de tarefas](#).

OGG (áudio Ogg Vorbis)

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de áudio compatível
OGG	Entrada somente de áudio	FLAC
		Opus
		Vorbis
	Saída somente de áudio	FLAC Vorbis

WAV (Formato de arquivo de áudio em forma de onda)

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de áudio compatível
WAV	Entrada somente de áudio	GSM
		PCM

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de áudio compatível
	Saída somente de áudio	PCM

WebM

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
WebM	Entrada	VP8	Opus
		VP9	Vorbis
	Saída	VP8	Opus
		VP9	Vorbis

Y4M

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
Y4M	Entrada	Sem compatibilidade	Sem compatibilidade
	Saída	Sem compressão	Sem compatibilidade

MediaConvert suporta saídas Y4M não compactadas com códigos de quatro caracteres I420, I422 ou I444 (). FOURCCs

Nenhum contêiner

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
Nenhum contêiner	Entrada somente de vídeo	DV/DVCPRO AVC (H.264)	Não aplicável

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
		HEVC (H.265)	
		MPEG-1	
		MPEG-2	
	Saída somente de vídeo	AVC-Intra AVC (H.264) GIF HEVC (H.265) MPEG-2 VC-3 XAVC	Não aplicável
	Entrada somente de áudio	Não aplicável	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 FLAC GSM PCM

Contêiner	Entrada / Saída	Codec de vídeo compatível	Codec de áudio compatível
	Saída somente de áudio	Não aplicável	AAC AIFF Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 FLAC MPEG-2 MP3 PCM

Codecs suportados

Esta seção contém tabelas de referência para codecs de entrada e saída que MediaConvert suportam. As tabelas mostram o codec, compatibilidade no lado de entrada ou saída e a compatibilidade do contêiner para o codec. Para obter mais informações sobre o contêiner ou para ver a compatibilidade com contêineres para outros codecs, selecione o link do contêiner.

AAC (Codec de áudio avançado)

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
AAC	Entrada	3G2 3GP HLS MPEG-4 Flash Matroska

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
		MOV
		MP4
		MPEG-1
		MPEG-TS
		MXF
	Saída	CMAF DASH
		CMAF HLS
		DASH
		HLS
		MOV
	Entrada somente de áudio	MP4
		MPEG-4 Flash
		MPEG-TS
		MSS
		Nenhum contêiner
		Nenhum contêiner

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
	Saída somente de áudio	DASH HLS MPEG-TS MP4 Nenhum contêiner

Para obter informações sobre quais perfis AAC de saída, modos de codificação, taxas de amostragem e taxas de bits MediaConvert suportam, consulte. [Tabelas de referência de saída AAC](#)

AIFF

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
AIFF	Entrada	MPEG-TS MPEG-1 MXF
	Saída	MOV Nenhum contêiner
	Entrada somente de áudio	Sem compatibilidade
	Saída somente de áudio	Nenhum contêiner

AMR-NB, AMR-WB

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
AMR-NB	Entrada	3G2

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
AMR-WB		3GP
	Saída	Sem compatibilidade

Apple ProRes

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível	Formatos com compatibilidade
Apple ProRes	Entrada	IMF	Apple ProRes 4444 XQ
		MOV	Apple ProRes 4444
		MXF	Apple ProRes 422 HQ
	Saída	MOV	Apple ProRes 422
			Apple ProRes LT
			ProRes Proxy da Apple

Para obter mais informações sobre ProRes os formatos da Apple, consulte <https://support.apple.com/en-us/HT202410>.

Você também pode passar as ProRes entradas da Apple para os contêineres de saída MXF e MOV. Para obter mais informações, consulte: [Suporte ao codec de passagem de vídeo e requisitos de configurações de trabalho](#)

Note

Para preservar a subamostragem de croma 4:4:4 em suas saídas Apple: ProRes

- Você não pode incluir nenhum dos seguintes pré-processadores: Dolby Vision, HDR10+ ou redutor de ruído.

- Você deve usar o Eliminar duplicata como o algoritmo de conversão de taxa de quadros (ao usar a conversão de taxa de quadros).
- Não é possível misturar entradas RGB e não RGB.
- Não é possível misturar entradas 4:4:4 com outras entradas que não sejam 4:4:4.
- Você só pode usar o pré-processador do NexGuard File Maker.

AV1

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
AV1	Entrada	MP4
	Saída	CMAF DASH CMAF HLS DASH MP4

Note

Para recomendações de codecs de saída HLS da Apple, consulte <https://developer.apple.com/documentation/http-live-streaming/hls-authoring-specification-for-apple-devices>.

AVC (H.264)

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
AVC (H.264)	Entrada	3G2
		3GP
		MPEG-4 Flash

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
		HLS
		Matroska
		MOV
		MP4
		MPEG-TS
		MXF
		Nenhum contêiner
	Saída	CMAF DASH
		CMAF HLS
		DASH
		F4V
		HLS
		MOV
		MP4
		MPEG-TS
		MSS
		MXF
		Nenhum contêiner

Você também pode passar as entradas AVC para a maioria dos contêineres de saída. Para obter mais informações, consulte: [Suporte ao codec de passagem de vídeo e requisitos de configurações de trabalho](#)

AVC-Intra

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível	Formatos com compatibilidade
AVC-Intra	Entrada	MOV	AVC-Intra 50
		MP4	AVC-Intra 100
		MXF	AVC-Intra 200
			AVC-Intra 2K4:2:2
			AVC-Intra 4K4:2:2
	Saída	MXF	AVC-Intra 50
		Nenhum contêiner	AVC-Intra 100
			AVC-Intra 200
			AVC-Intra 2K4:2:2
			AVC-Intra 4K4:2:2

MediaConvert suporta apenas entradas YUV AVC-Intra, não suporta entradas RGB AVC-Intra.

Você também pode passar entradas AVC-Intra para contêineres de saída MXF e MOV. Para obter mais informações, consulte: [Suporte ao codec de passagem de vídeo e requisitos de configurações de trabalho](#)

Canopus HQ

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
Canopus HQ	Entrada	AVI
	Saída	Sem compatibilidade

Dolby Digital () AC3

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
Dolby Digital () AC3	Entrada	AVI HLS Matroska MP4 MPEG-1 MPEG-TS
	Saída	CMAF DASH CMAF HLS DASH HLS MOV MP4 MPEG-TS MSS Nenhum contêiner
	Entrada somente de áudio	Nenhum contêiner
	Saída somente de áudio	DASH HLS MP4 MPEG-TS

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
		Nenhum contêiner

Dolby Digital Plus () EAC3

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
Dolby Digital Plus () EAC3	Entrada	AVI
		HLS
		Matroska
		MP4
		MPEG-1
		MPEG-TS
	Saída	CMAF DASH CMAF HLS HLS MOV MP4 MPEG-TS MSS Nenhum contêiner
	Entrada somente de áudio	Nenhum contêiner
	Saída somente de áudio	DASH
		MP4

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
		MPEG-TS
		Nenhum contêiner

Dolby Digital Plus JOC (Atmos)

Para obter mais informações, consulte [Dolby Atmos](#).

Dolby E

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
Dolby E	Entrada	AVI
		MPEG-TS
		MXF
		Nenhum contêiner
	Saída	Sem compatibilidade

DV/DVCPRO

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
DV/DVCPRO	Entrada	AVI
		MOV
		MXF
		Nenhum contêiner
	Saída	Sem compatibilidade

Você também pode passar entradas DV/DVCPRO para contêineres de saída MXF e MOV. Para obter mais informações, consulte: [Suporte ao codec de passagem de vídeo e requisitos de configurações de trabalho](#)

DV25, DV5 0

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
DV25	Entrada	MXF
DV50	Saída	Sem compatibilidade

DVCPPro HD

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
DVCPPro HD	Entrada	MXF
	Saída	Sem compatibilidade

DivX/Xvid

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
DivX/XviD	Entrada	AVI MOV MP4
	Saída	Sem compatibilidade

FLAC

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
FLAC	Entrada	Matroska

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
		MP4
	Saída	Sem compatibilidade
	Entrada somente de áudio	Matroska
		MP4
		OGA
		OGG
		Nenhum contêiner
	Saída somente de áudio	OGG
		Nenhum contêiner

GSM

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
GSM	Entrada	WAV
		Nenhum contêiner
	Saída	Sem compatibilidade
	Entrada somente de áudio	WAV
		Nenhum contêiner
	Saída somente de áudio	Sem compatibilidade

GIF

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
GIF	Entrada	GIF
	Saída	Nenhum contêiner

H.261

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
H.261	Entrada	MOV MP4
	Saída	Sem compatibilidade

H.262

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
H.262	Entrada	MOV MP4
	Saída	Sem compatibilidade

H.263

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
H.263	Entrada	3G2
		3GP
		MPEG-4 Flash

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
		MOV
		MP4
	Saída	Sem compatibilidade

HEVC (H.265)

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
HEVC (H.265)	Entrada	HLS MOV MP4 MPEG-TS Nenhum contêiner
	Saída	CMAF HLS CMAF DASH DASH HLS MP4 MPEG-TS Nenhum contêiner

Note

Ao gerar HEVC em um contêiner HLS, recomendamos o uso de um grupo de saída CMAF para obter a mais ampla compatibilidade com o player. Para obter mais detalhes,

consulte <https://developer.apple.com/documentation/http-live-streaming/hls-authoring-specification-for-apple-devices>.

JPEG 2000 (J2K)

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
JPEG 2000 (J2K)	Entrada	IMF
		MOV
		MP4
		MXF
	Saída	Sem compatibilidade

Você também pode passar entradas J2K para contêineres de saída MXF e MOV. Para obter mais informações, consulte: [Suporte ao codec de passagem de vídeo e requisitos de configurações de trabalho](#)

MJPEG (Motion JPEG)

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
MJPEG	Entrada	AVI
		MOV
	Saída	Sem compatibilidade

MP3 (MPEG-1 Camada 3)

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
MP3	Entrada	AVI

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
		MOV
	Saída	MOV
	Entrada somente de áudio	MP3
	Saída somente de áudio	Nenhum contêiner

MPEG-1

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
MPEG-1	Entrada	MPEG-1 Nenhum contêiner
	Saída	Sem compatibilidade

MPEG-2 (MPEG-1 camada II)

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
Vídeo MPEG-2	Entrada	HLS
		Matroska
		MOV
		MP4
		MPEG-1
		MPEG-PS
		MPEG-TS MXF

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
		Nenhum contêiner
	Saída	MOV
		MPEG-4 Flash
		MPEG-TS
		MXF
		Nenhum contêiner

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
MPEG-2 Audio	Entrada somente de áudio	MPEG-TS
	Saída somente de áudio	MPEG-TS
		Nenhum contêiner

MPEG-4 Parte 2

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
MPEG-4 Parte 2	Entrada	3G2
		3GP
		Matroska
		MOV
		MP4
	Saída	Sem compatibilidade

MPEG Audio

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
MPEG Audio	Entrada	AVI MPEG-1 MPEG-PS MPEG-TS MXF
	Saída	Sem compatibilidade

Opus, Vorbis

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
Opus	Entrada	Matroska
Vorbis		OGA OGG WebM
	Saída	WebM
	Entrada somente de áudio	Matroska OGA OGG
	Saída somente de áudio	OGG

Panasonic P2

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
Panasonic P2	Entrada	MXF
	Saída	Sem compatibilidade

PCM

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
PCM	Entrada	AVI
		IMF
		Matroska
		MOV
		MP4
		MPEG-1
		MPEG-TS
		MXF
		Nenhum contêiner
	Saída	MOV
		MPEG-TS
		MXF
		Nenhum contêiner
	Entrada somente de áudio	MOV
		MPEG-TS

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
		WAV
	Saída somente de áudio	WAV
		Nenhum contêiner

Quicktime RLE (animação Quicktime)

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
Quicktime RLE	Entrada	MOV
	Saída	Sem compatibilidade

Sony XDCAM

Formato de video	Entrada / Saída	Contêiner compatível
Sony XDCAM	Entrada	MXF
	Saída	MXF

Sony XDCam MPEG-4 Proxy

Formato de video	Entrada / Saída	Contêiner compatível
Sony XDCAM	Entrada	MXF
	Saída	Sem compatibilidade

VC-1

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
VC-1	Entrada	ASF Matroska MP4 MPEG-TS WMV
	Saída	Sem compatibilidade

VC-3

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
VC-3	Entrada	MXF
	Saída	MXF Nenhum contêiner

Você também pode passar entradas VC-3 para contêineres de saída MXF e MOV. Para obter mais informações, consulte: [Suporte ao codec de passagem de vídeo e requisitos de configurações de trabalho](#)

VP8

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
VP8	Entrada	WebM
	Saída	DASH WebM

VP9

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
VP9	Entrada	MP4 WebM
	Saída	CMAF DASH CMAF HLS DASH WebM

WMA, WMA2

Codecs de áudio	Entrada / Saída	Contêiner compatível
WMA	Entrada	ASF
WMA2		Matroska MP4 MPEG-TS WMV
	Saída	Sem compatibilidade
	Entrada somente de áudio	ASF WMA WMV
	Saída somente de áudio	Sem compatibilidade

WMA Pro

Codec de vídeo	Entrada / Saída	Contêiner compatível
WMA Pro	Entrada	ASF WMV
	Saída	Sem compatibilidade
	Entrada somente de áudio	ASF WMA WMV
	Saída somente de áudio	Sem compatibilidade

XAVC

Formato	Entrada / Saída	Contêiner compatível	Perfis XAVC compatíveis
XAVC	Saída	MXF	XAVC HD
		Nenhum contêiner	XAVC HD Intra CBG
			XAVC 4K
			XAVC 4K Intra CBG
			XAVC 4K Intra VBR

Para obter mais informações sobre o XAVC formato, consulte: https://pro.sony/ue_US/technology/xavc.

XAVC as entradas são suportadas, pois são um subconjunto de contêineres [MXF](#) com codecs de vídeo [AVC \(H.264\)](#).

Tabelas de legendas comparativas

MediaConvert suporta uma ampla variedade de fluxos de trabalho de conversão de legendas. Mas não é possível converter todos os formatos de legendas de entrada compatíveis para todos os formatos de legendas de saída compatíveis. Cada contêiner de vídeo oferece compatibilidade com um subconjunto de todos os tipos de legendas possíveis. Além disso, MediaConvert suporta um subconjunto de todas as transformações teoricamente permitidas no tipo de contêiner de vídeo de entrada e saída.

Para obter mais informações sobre como configurar legendas para o trabalho, consulte [Criação de legendas de entrada](#).

Para obter informações sobre como configurar legendas em sua saída, consulte [Configurar legendas em saídas](#).

Para verificar se é MediaConvert compatível com seu fluxo de trabalho de legendas, escolha o tópico na lista a seguir que corresponde às suas legendas de entrada. Encontre a tabela que corresponde ao seu contêiner de vídeo de saída. Em seguida, encontre a linha para suas legendas de entrada. Verifique a coluna de formato de legendas de saída compatíveis para ver os formatos de legendas de saída disponíveis.

- Se sua MediaConvert entrada principal contiver suas legendas, consulte [Legendas de entrada compatíveis em contêineres de vídeo](#).
- Se suas legendas estiverem em um arquivo separado, que você especifica no seletor de legendas de entrada, consulte [Legendas de entrada suportadas, dentro de arquivos sidecar](#).

Legendas de entrada compatíveis em contêineres de vídeo

Para verificar se é MediaConvert compatível com seu fluxo de trabalho de legendas, escolha o tópico na lista a seguir que corresponde ao seu contêiner de saída de vídeo. Em seguida, encontre a linha que corresponde ao contêiner e formato das legendas de entrada. Verifique a coluna de formato de legendas de saída compatíveis para ver os formatos de legendas de saída disponíveis.

Tópicos

- [Legendas compatíveis no contêiner de saída CMAF](#)
- [Legendas compatíveis no contêiner de saída DASH](#)
- [Legendas compatíveis no contêiner de saída HLS](#)

- [Legendas compatíveis no contêiner de saída Microsoft Smooth Streaming \(MSS\)](#)
- [Legendas suportadas no contêiner MP4 de saída](#)
- [Legendas suportadas no contêiner MPEG2 de saída -TS](#)
- [Legendas compatíveis no contêiner de saída MXF](#)
- [Legendas suportadas no contêiner QuickTime de saída](#)
- [Legendas associadas compatíveis com grupos de saída Arquivo](#)

Legendas compatíveis no contêiner de saída CMAF

A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com este contêiner de saída. Use quando as legendas de entrada estão no mesmo contêiner ou stream do vídeo. Essa tabela é classificada pelo contêiner de legendas de entrada e pelo formato das legendas de entrada.

Se as legendas de entrada estiverem em um formato associado, consulte [Legendas associadas compatíveis no contêiner de saída CMAF](#). As legendas associadas são legendas fornecidas por você como arquivos de entrada separados do vídeo.

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
Contêiner HLS	Incorporado	IMSC (como .fmp4 associado) WebVTT
	WebVTT	IMSC (como .fmp4 associado) WebVTT
MP4 Contêiner	Incorporado	IMSC (como .fmp4 associado) WebVTT
	SCTE-20	IMSC (como .fmp4 associado) WebVTT
MPEG2-Contêiner TS	Incorporado	IMSC (como .fmp4 associado) WebVTT

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
	SCTE-20	IMSC (como .fmp4 associado) WebVTT
	Teletexto	IMSC (como .fmp4 associado) WebVTT
Contêiner MXF	Incorporado	IMSC (como .fmp4 associado) WebVTT
	Auxiliar	IMSC (como .fmp4 associado) WebVTT
QuickTime Contêiner	Incorporado	IMSC (como .fmp4 associado) WebVTT
	Auxiliar	IMSC (como .fmp4 associado) WebVTT

Na tabela anterior, Incorporado e Auxiliar se referem a grupos de formatos de legendas semelhantes.

As legendas incorporadas incluem os seguintes formatos:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

As legendas auxiliares incluem os seguintes formatos:

- Legendas na faixa de QuickTime legendas

- Legendas nos dados VANC do contêiner MXF

Legendas compatíveis no contêiner de saída DASH

A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com este contêiner de saída. Use quando as legendas de entrada estão no mesmo contêiner ou stream do vídeo. Essa tabela é classificada pelo contêiner de legendas de entrada e pelo formato das legendas de entrada.

Se as legendas de entrada estiverem em um formato associado, consulte [Legendas associadas compatíveis no contêiner de saída DASH](#). As legendas associadas são legendas fornecidas por você como arquivos de entrada separados do vídeo.

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
Contêiner HLS	Incorporado	Burn in IMSC (como .fmp4 associado) IMSC (como .xml associado) TTML (como .fmp4 associado) TTML (como .ttml associado) WebVTT
	WebVTT	Burn in IMSC (como .fmp4 associado) IMSC (como .xml associado) TTML (como .fmp4 associado) TTML (como .ttml associado) WebVTT
Contêiner IMF	IMSC1 perfil de texto	Burn in

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
 Note Especifique a CPL para definir sua entrada.		IMSC (como .fmp4 associado)
		IMSC (como .xml associado)
		TTML (como .fmp4 associado)
		TTML (como .ttml associado)
MP4 Contêiner	Incorporado	Burn in
		IMSC (como .fmp4 associado)
		IMSC (como .xml associado)
		TTML (como .fmp4 associado)
		TTML (como .ttml associado)
		WebVTT
	SCTE-20	Burn in
		IMSC (como .fmp4 associado)
		IMSC (como .xml associado)
		TTML (como .fmp4 associado)
		TTML (como .ttml associado)
MPEG2-Contêiner TS	DVB-Sub	Burn in

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
	Incorporado	Burn in IMSC (como .fmp4 associado) IMSC (como .xml associado) TTML (como .fmp4 associado) TTML (como .ttml associado) WebVTT
	SCTE-20	Burn in IMSC (como .fmp4 associado) IMSC (como .xml associado) TTML (como .fmp4 associado) TTML (como .ttml associado) WebVTT
	Teletexto	Burn in IMSC (como .fmp4 associado) IMSC (como .xml associado) TTML (como .fmp4 associado) TTML (como .ttml associado)

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
Contêiner MXF	Incorporado	Burn in IMSC (como .fmp4 associado) IMSC (como .xml associado) TTML (como .fmp4 associado) TTML (como .ttml associado)
	SCTE-20	Burn in IMSC (como .fmp4 associado) IMSC (como .xml associado) TTML (como .fmp4 associado) TTML (como .ttml associado)
	Auxiliar	Burn in IMSC (como .fmp4 associado) IMSC (como .xml associado) TTML (como .fmp4 associado) TTML (como .ttml associado)
	Teletexto	Burn in IMSC (como .fmp4 associado) IMSC (como .xml associado) TTML (como .fmp4 associado) TTML (como .ttml associado)

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
QuickTime Contêiner	Incorporado	Burn in IMSC (como .fmp4 associado) IMSC (como .xml associado) TTML (como .fmp4 associado) TTML (como .ttml associado)
	SCTE-20	Burn in IMSC (como .fmp4 associado) IMSC (como .xml associado) TTML (como .fmp4 associado) TTML (como .ttml associado)
	Auxiliar	Burn in IMSC (como .fmp4 associado) IMSC (como .xml associado) TTML (como .fmp4 associado) TTML (como .ttml associado)

Na tabela anterior, Incorporado e Auxiliar se referem a grupos de formatos de legendas semelhantes.

As legendas incorporadas incluem os seguintes formatos:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

As legendas auxiliares incluem os seguintes formatos:

- Legendas na faixa de QuickTime legendas
- Legendas nos dados VANC do contêiner MXF

Legendas compatíveis no contêiner de saída HLS

A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com este contêiner de saída. Use quando as legendas de entrada estão no mesmo contêiner ou stream do vídeo. Essa tabela é classificada pelo contêiner de legendas de entrada e pelo formato das legendas de entrada.

Se as legendas de entrada estiverem em um formato associado, consulte [Legendas associadas compatíveis no contêiner de saída HLS](#). As legendas associadas são legendas fornecidas por você como arquivos de entrada separados do vídeo.

Note

AWS Elemental MediaConvert tem as seguintes limitações com o teletexto nas saídas:

- O serviço não é compatível com a formatação e o posicionamento de legendas
- Você só pode usar as linguagens de [teletexto de nível 1.5](#)

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
Contêiner HLS	Incorporado	Burn in
		Incorporado
		Incorporado mais SCTE-20
		SCTE-20 mais incorporado
		WebVTT
	WebVTT	Burn in
		WebVTT

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
Contêiner IMF  Note Especifique a CPL para definir sua entrada.	IMSC1 perfil de texto	WebVTT
MP4 Contêiner	Incorporado	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado WebVTT
	SCTE-20	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado WebVTT
MPEG2-Contêiner TS	Incorporado	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado WebVTT

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
	SCTE-20	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado WebVTT
	Teletexto	Burn in WebVTT
	DVB-Sub	Burn in
Contêiner MXF	Incorporado	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado WebVTT
	SCTE-20	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado WebVTT

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
	Auxiliar	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado WebVTT
	Teletexto	Burn in
QuickTime Contêiner	Incorporado	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado WebVTT
	SCTE-20	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado WebVTT

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
	Auxiliar	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado WebVTT

Na tabela anterior, Incorporado e Auxiliar se referem a grupos de formatos de legendas semelhantes.

As legendas incorporadas incluem os seguintes formatos:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

As legendas auxiliares incluem os seguintes formatos:

- Legendas na faixa de QuickTime legendas
- Legendas nos dados VANC do contêiner MXF

Legendas compatíveis no contêiner de saída Microsoft Smooth Streaming (MSS)

A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com este contêiner de saída. Use quando as legendas de entrada estão no mesmo contêiner ou stream do vídeo. Essa tabela é classificada pelo contêiner de legendas de entrada e pelo formato das legendas de entrada.

Se as legendas de entrada estiverem em um formato associado, consulte [Legendas associadas compatíveis no contêiner de saída Microsoft Smooth Streaming \(MSS\)](#). As legendas associadas são legendas fornecidas por você como arquivos de entrada separados do vídeo.

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
Contêiner HLS	Incorporado	Burn in
		TTML
	WebVTT	Burn in
		TTML (como .ttml associado)
MP4 Contêiner	Incorporado	Burn in
		TTML
	SCTE-20	Burn in
		TTML
MPEG2-Contêiner TS	Incorporado	Burn in
		TTML
	SCTE-20	Burn in
		TTML
	Teletexto	Burn in
		TTML
	DVB-Sub	Burn in
Contêiner MXF	Incorporado	Burn in
		TTML
	SCTE-20	Burn in
		TTML
	Auxiliar	Burn in

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
		TTML
	Teletexto	Burn in TTML
QuickTime Contêiner	Incorporado	Burn in TTML
	SCTE-20	Burn in TTML
	Auxiliar	Burn in TTML

Na tabela anterior, Incorporado e Auxiliar se referem a grupos de formatos de legendas semelhantes.

As legendas incorporadas incluem os seguintes formatos:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

As legendas auxiliares incluem os seguintes formatos:

- Legendas na faixa de QuickTime legendas
- Legendas nos dados VANC do contêiner MXF

Legendas suportadas no contêiner MP4 de saída

A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com este contêiner de saída. Use quando as legendas de entrada estão no mesmo contêiner ou stream do vídeo. Essa tabela é classificada pelo contêiner de legendas de entrada e pelo formato das legendas de entrada.

Se as legendas de entrada estiverem em um formato associado, consulte [Legendas secundárias suportadas no contêiner de saída MP4](#). As legendas associadas são legendas fornecidas por você como arquivos de entrada separados do vídeo.

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
Contêiner HLS	Incorporado	Burn in
		Incorporado
		Incorporado mais SCTE-20
		SCTE-20 mais incorporado
	WebVTT	Burn in
MP4 Contêiner	Incorporado	Burn in
		Incorporado
		Incorporado mais SCTE-20
		SCTE-20 mais incorporado
	SCTE-20	Burn in
		Incorporado
		Incorporado mais SCTE-20
		SCTE-20 mais incorporado
MPEG2-Contêiner TS	Incorporado	Burn in
		Incorporado

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
		Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
	SCTE-20	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
	Teletexto	Burn in
	DVB-Sub	Burn in
Contêiner MXF	Incorporado	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
	SCTE-20	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
	Auxiliar	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
	Teletexto	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
QuickTime Contêiner	Incorporado	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
	SCTE-20	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
	Auxiliar	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado

Na tabela anterior, Incorporado e Auxiliar se referem a grupos de formatos de legendas semelhantes.

As legendas incorporadas incluem os seguintes formatos:

- CEA-608
- EIA-608

- CEA-708
- EIA-708

As legendas auxiliares incluem os seguintes formatos:

- Legendas na faixa de QuickTime legendas
- Legendas nos dados VANC do contêiner MXF

Legendas suportadas no contêiner MPEG2 de saída -TS

A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com este contêiner de saída. Use quando as legendas de entrada estão no mesmo contêiner ou stream do vídeo. Essa tabela é classificada pelo contêiner de legendas de entrada e pelo formato das legendas de entrada.

Se as legendas de entrada estiverem em um formato associado, consulte [Legendas secundárias suportadas no contêiner de saída de arquivo MPEG2 -TS](#). As legendas associadas são legendas fornecidas por você como arquivos de entrada separados do vídeo.

Note

AWS Elemental MediaConvert tem as seguintes limitações com o teletexto nas saídas:

- O serviço não é compatível com a formatação e o posicionamento de legendas
- Você só pode usar as linguagens de [teletexto de nível 1.5](#)

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
Contêiner HLS	Incorporado	Burn in DVB-Sub Incorporado Incorporado mais SCTE-20

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
		SCTE-20 mais incorporado
	WebVTT	Burn in Teletexto DVB-Sub
Contêiner IMF	IMSC1 perfil de texto	Burn in DVB-Sub Teletexto
 Note Especifique a CPL para definir sua entrada.		
MPEG2-Contêiner TS	Incorporado	Burn in DVB-Sub Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado Teletexto
	SCTE-20	Burn in DVB-Sub Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
	Teletexto	Burn in DVB-Sub Teletexto
	DVB-Sub	Burn in DVB-Sub
MP4 Contêiner	Incorporado	Burn in DVB-Sub Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado Teletexto
	SCTE-20	Burn in DVB-Sub Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
Contêiner MXF	Incorporado	Burn in DVB-Sub Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado Teletexto
	SCTE-20	Burn in DVB-Sub Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
	Auxiliar	Burn in DVB-Sub Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
	Teletexto	Burn in DVB-Sub Teletexto

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
QuickTime Contêiner	Incorporado	Burn in DVB-Sub Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
	SCTE-20	Burn in DVB-Sub Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
	Auxiliar	Burn in DVB-Sub Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado

Na tabela anterior, Incorporado e Auxiliar se referem a grupos de formatos de legendas semelhantes.

As legendas incorporadas incluem os seguintes formatos:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

As legendas auxiliares incluem os seguintes formatos:

- Legendas na faixa de QuickTime legendas
- Legendas nos dados VANC do contêiner MXF

Legendas compatíveis no contêiner de saída MXF

A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com este contêiner de saída. Use quando as legendas de entrada estão no mesmo contêiner ou stream do vídeo. Essa tabela é classificada pelo contêiner de legendas de entrada e pelo formato das legendas de entrada.

Se as legendas de entrada estiverem em um formato associado, consulte [Legendas associadas compatíveis no contêiner de saída MXF](#). As legendas associadas são legendas fornecidas por você como arquivos de entrada separados do vídeo.

Note

AWS Elemental MediaConvert tem as seguintes limitações com o teletexto nas saídas:

- O serviço não é compatível com a formatação e o posicionamento de legendas
- Você só pode usar as linguagens de [teletexto de nível 1.5](#)

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
Contêiner HLS	Incorporado	Burn in
		Incorporado
		Incorporado mais SCTE-20
		SCTE-20 mais incorporado
	WebVTT	Burn in
		Teletexto
Contêiner IMF	IMSC1 perfil de texto	Burn in

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
 Note Especifique a CPL para definir sua entrada.		
MP4 Contêiner	Incorporado	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado Teletexto
	SCTE-20	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
MPEG2-Contêiner TS	DVB-Sub	Burn in
	Incorporado	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado Teletexto

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
	SCTE-20	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
	Teletexto	Burn in Teletexto
Contêiner MXF	Auxiliar	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
	Incorporado	Incorporado Teletexto
QuickTime Contêiner	Incorporado	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
	SCTE-20	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
	Auxiliar	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado

Na tabela anterior, Incorporado e Auxiliar se referem a grupos de formatos de legendas semelhantes.

As legendas incorporadas incluem os seguintes formatos:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

As legendas auxiliares incluem os seguintes formatos:

- Legendas na faixa de QuickTime legendas
- Legendas nos dados VANC do contêiner MXF

Legendas suportadas no contêiner QuickTime de saída

A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com este contêiner de saída. Use quando as legendas de entrada estão no mesmo contêiner ou stream do vídeo. Essa tabela é classificada pelo contêiner de legendas de entrada e pelo formato das legendas de entrada.

Se as legendas de entrada estiverem em um formato associado, consulte [Legendas secundárias suportadas no contêiner de saída QuickTime](#). As legendas associadas são legendas fornecidas por você como arquivos de entrada separados do vídeo.

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
Contêiner HLS	Incorporado	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
	WebVTT	Burn in
Contêiner IMF	IMSC1 perfil de texto	Burn in
 Note Especifique a CPL para definir sua entrada.		
MP4 Contêiner	Incorporado	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
	SCTE-20	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
MPEG2-Contêiner TS	Incorporado	Burn in

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
		Incorporado
		Incorporado mais SCTE-20
		SCTE-20 mais incorporado
	SCTE-20	Burn in
		Incorporado
		Incorporado mais SCTE-20
		SCTE-20 mais incorporado
	Teletexto	Burn in
	DVB-Sub	Burn in
Contêiner MXF	Incorporado	Burn in
		Incorporado
		Incorporado mais SCTE-20
		SCTE-20 mais incorporado
	SCTE-20	Burn in
		Incorporado
		Incorporado mais SCTE-20
		SCTE-20 mais incorporado

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
	Auxiliar	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
	Teletexto	Burn in
QuickTime Contêiner	Incorporado	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
	SCTE-20	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
	Auxiliar	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado

Na tabela anterior, Incorporado e Auxiliar se referem a grupos de formatos de legendas semelhantes.

As legendas incorporadas incluem os seguintes formatos:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

As legendas auxiliares incluem os seguintes formatos:

- Legendas na faixa de QuickTime legendas
- Legendas nos dados VANC do contêiner MXF

Legendas associadas compatíveis com grupos de saída Arquivo

A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída de sidecar autônomos MediaConvert compatíveis com saídas no grupo Saída de arquivo. As legendas associadas são legendas que estão em um arquivo separado do vídeo.

Se as legendas de entrada estiverem em um formato associado, consulte [Legendas associadas compatíveis com grupos de saída Arquivo](#). As legendas associadas são legendas fornecidas por você como arquivos de entrada separados do vídeo.

Ao configurar essas legendas de saída em seu trabalho, selecione Nenhum contêiner (RAW) para Contêiner, em Configurações de saída. Nas especificações JSON do trabalho, especifique-a desta forma:

```
{
    "ContainerSettings": {
        "Container": "RAW"
    },

```

Note

É possível criar saídas de legendas associadas apenas como parte de um trabalho que também gere uma saída de vídeo.

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
Contêiner HLS	Incorporado	IMSC (como .xml associado) SCC SRT SMI TTML WebVTT
MP4 Contêiner	Incorporado	IMSC (como .xml associado) SCC SRT SMI TTML WebVTT
	SCTE-20	IMSC (como .xml associado) SCC SRT SMI TTML WebVTT
MPEG2-Contêiner TS	Incorporado	IMSC (como .xml associado) SCC

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
		SRT SMI TTML WebVTT
	SCTE-20	IMSC (como .xml associado) SCC SRT SMI TTML WebVTT
	Teletexto	IMSC (como .xml associado) SCC SRT SMI TTML WebVTT

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
Contêiner MXF	Incorporado	IMSC (como .xml associado) SCC SRT SMI TTML WebVTT
	SCTE-20	IMSC (como .xml associado) SCC SRT SMI TTML WebVTT
	Auxiliar	IMSC (como .xml associado) SCC SRT SMI TTML WebVTT

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
	Teletexto	IMSC (como .xml associado) SCC SRT SMI TTML WebVTT
QuickTime Contêiner	Incorporado	IMSC (como .xml associado) SCC SRT SMI TTML WebVTT
	SCTE-20	IMSC (como .xml associado) SCC SRT SMI TTML WebVTT

Contêiner de legendas de entrada	Formato das legendas de entrada	Formatos de legendas de saída compatíveis
	Auxiliar	IMSC (como .xml associado) SCC SRT SMI TTML WebVTT

Na tabela anterior, Incorporado e Auxiliar se referem a grupos de formatos de legendas semelhantes.

As legendas incorporadas incluem os seguintes formatos:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

As legendas auxiliares incluem os seguintes formatos:

- Legendas na faixa de QuickTime legendas
- Legendas nos dados VANC do contêiner MXF

Legendas de entrada suportadas, dentro de arquivos sidecar.

As tabelas a seguir mostram os formatos de legendas que você pode criar em suas saídas quando as legendas de entrada estão em formato associado. As legendas associadas são legendas fornecidas por você como arquivos de entrada separados do vídeo.

Para ver se é MediaConvert compatível com seu fluxo de trabalho de legendas, acesse a tabela do contêiner de saída de vídeo. MediaConvert não suporta todas as extensões de arquivo possíveis para cada formato de sidecar.

Tópicos

- [Legendas associadas compatíveis no contêiner de saída CMAF](#)
- [Legendas associadas compatíveis no contêiner de saída DASH](#)
- [Legendas associadas compatíveis no contêiner de saída HLS](#)
- [Legendas associadas compatíveis no contêiner de saída Microsoft Smooth Streaming \(MSS\)](#)
- [Legendas secundárias suportadas no contêiner de saída MP4](#)
- [Legendas secundárias suportadas no contêiner de saída de arquivo MPEG2 -TS](#)
- [Legendas associadas compatíveis no contêiner de saída MXF](#)
- [Legendas secundárias suportadas no contêiner de saída QuickTime](#)
- [Legendas associadas compatíveis com grupos de saída Arquivo](#)

Legendas associadas compatíveis no contêiner de saída CMAF

A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando suas legendas de entrada estão em formato associado. As legendas associadas são legendas que estão em um arquivo separado do vídeo.

Formato das legendas de entrada	Extensões de arquivo compatíveis	Formatos de legendas de saída compatíveis
IMSC1 perfil de texto	.xml	IMSC (como .fmp4 associado) WebVTT
SCC	.scc	IMSC (como .fmp4 associado) WebVTT
SMI	.smi	IMSC (como .fmp4 associado) WebVTT
SMPTE-TT	.ttml, .xml, .dfxp	IMSC (como .fmp4 associado) WebVTT
SRT	.srt	IMSC (como .fmp4 associado)

Formato das legendas de entrada	Extensões de arquivo compatíveis	Formatos de legendas de saída compatíveis
		WebVTT
EBU STL	.stl	IMSC (como .fmp4 associado) WebVTT
TTML	.ttml, .xml, .dfxp	IMSC (como .fmp4 associado) WebVTT
WebVTT	.vtt	IMSC (como .fmp4 associado) WebVTT

Legendas associadas compatíveis no contêiner de saída DASH

A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando suas legendas de entrada estão em formato associado. As legendas associadas são legendas que estão em um arquivo separado do vídeo.

Formato das legendas de entrada	Extensões de arquivo compatíveis	Formatos de legendas de saída compatíveis
IMSC1 perfil de texto	.xml	Burn in IMSC (como .fmp4 associado) IMSC (como .xml associado) TTML (como .fmp4 associado) TTML (como .ttml associado)
SCC	.scc	Burn in IMSC (como .fmp4 associado) IMSC (como .xml associado)

Formato das legendas de entrada	Extensões de arquivo compatíveis	Formatos de legendas de saída compatíveis
		TTML (como .fmp4 associado) TTML (como .ttml associado)
SMI	.smi	Burn in IMSC (como .fmp4 associado) IMSC (como .xml associado) TTML (como .fmp4 associado) TTML (como .ttml associado)
SMPTE-TT	.ttml, .xml, .dfxp	Burn in IMSC (como .fmp4 associado) IMSC (como .xml associado) TTML (como .fmp4 associado) TTML (como .ttml associado)
SRT	.srt	Burn in IMSC (como .fmp4 associado) IMSC (como .xml associado) TTML (como .fmp4 associado) TTML (como .ttml associado)

Formato das legendas de entrada	Extensões de arquivo compatíveis	Formatos de legendas de saída compatíveis
EBU STL	.stl	Burn in IMSC (como .fmp4 associado) IMSC (como .xml associado) TTML (como .fmp4 associado) TTML (como .ttml associado)
TTML	.ttml, .xml, .dfxp	Burn in IMSC (como .fmp4 associado) IMSC (como .xml associado) TTML (como .fmp4 associado) TTML (como .ttml associado)
WebVTT	.vtt	Burn in IMSC (como .fmp4 associado) IMSC (como .xml associado) TTML (como .fmp4 associado) TTML (como .ttml associado)

Legendas associadas compatíveis no contêiner de saída HLS

A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando suas legendas de entrada estão em formato associado. As legendas associadas são legendas que estão em um arquivo separado do vídeo.

Formato das legendas de entrada	Extensões de arquivo compatíveis	Formatos de legendas de saída compatíveis
IMSC1 perfil de texto	.xml	Burn in WebVTT
SCC	.scc	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado WebVTT
SMI	.smi	Burn in WebVTT
SMPTE-TT	.ttml, .xml, .dfxp	Burn in WebVTT
SRT	.srt	Burn in WebVTT
EBU STL	.stl	Burn in WebVTT
TTML	.ttml, .xml, .dfxp	Burn in WebVTT
WebVTT	.vtt	Burn in WebVTT

Legendas associadas compatíveis no contêiner de saída Microsoft Smooth Streaming (MSS)

A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando suas legendas de entrada estão em formato associado. As legendas associadas são legendas que estão em um arquivo separado do vídeo.

Formato das legendas de entrada	Extensões de arquivo compatíveis	Formatos de legendas de saída compatíveis
IMSC1 perfil de texto	.xml	Burn in TTML
SCC	.scc	Burn in TTML
SMI	.smi	Burn in TTML
SMPTE-TT	.ttml, .xml, .dfxp	Burn in TTML
SRT	.srt	Burn in TTML
EBU STL	.stl	Burn in TTML
TTML	.ttml, .xml, .dfxp	Burn in TTML
WebVTT	.vtt	Burn in TTML

Legendas secundárias suportadas no contêiner de saída MP4

A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando suas legendas de entrada estão em formato associado. As legendas associadas são legendas que estão em um arquivo separado do vídeo.

Formato das legendas de entrada	Extensões de arquivo compatíveis	Formatos de legendas de saída compatíveis
IMSC1 perfil de texto	.xml	Burn in
SCC	.scc	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
SMI	.smi	Burn in
SMPTE-TT	.ttml, .xml, .dfxp	Burn in TTML
SRT	.srt	Burn in
EBU STL	.stl	Burn in
TTML	.ttml, .xml, .dfxp	Burn in
WebVTT	.vtt	Burn in

Legendas secundárias suportadas no contêiner de saída de arquivo MPEG2 -TS

A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando suas legendas de entrada estão em formato associado. As legendas associadas são legendas que estão em um arquivo separado do vídeo.

Formato das legendas de entrada	Extensões de arquivo compatíveis	Formatos de legendas de saída compatíveis
IMSC1 perfil de texto	.xml	Burn in Teletexto DVB-Sub
SCC	.scc	Burn in DVB-Sub Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado Teletexto
SMI	.smi	Burn in DVB-Sub
SMPTE-TT	.ttml, .xml, .dfxp	Burn in Teletexto DVB-Sub
SRT	.srt	Burn in Teletexto
EBU STL	.stl	Burn in Teletexto DVB-Sub
TTML	.ttml, .xml, .dfxp	Burn in

Formato das legendas de entrada	Extensões de arquivo compatíveis	Formatos de legendas de saída compatíveis
		Teletexto
		DVB-Sub
WebVTT	.vtt	Burn in Teletexto DVB-Sub

Legendas associadas compatíveis no contêiner de saída MXF

A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando suas legendas de entrada estão em formato associado. As legendas associadas são legendas que estão em um arquivo separado do vídeo.

Formato das legendas de entrada	Extensões de arquivo compatíveis	Formatos de legendas de saída compatíveis
IMSC1 perfil de texto	.xml	Burn in Teletexto
SCC	.scc	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado Teletexto
SMI	.smi	Burn in
SMPTE-TT	.ttml, .xml, .dfxp	Burn in
SRT	.srt	Burn in

Formato das legendas de entrada	Extensões de arquivo compatíveis	Formatos de legendas de saída compatíveis
		Teletexto
EBU STL	.stl	Burn in Teletexto
TTML	.ttml, .xml, .dfxp	Burn in Teletexto
WebVTT	.vtt	Burn in Teletexto

Legendas secundárias suportadas no contêiner de saída QuickTime

A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída compatíveis com esse contêiner de saída, quando suas legendas de entrada estão em formato associado. As legendas associadas são legendas que estão em um arquivo separado do vídeo.

Formato das legendas de entrada	Extensões de arquivo compatíveis	Formatos de legendas de saída compatíveis
IMSC1 perfil de texto	.xml	Burn in
SCC	.scc	Burn in Incorporado Incorporado mais SCTE-20 SCTE-20 mais incorporado
SMI	.smi	Burn in
SMPTE-TT	.ttml, .xml, .dfxp	Burn in

Formato das legendas de entrada	Extensões de arquivo compatíveis	Formatos de legendas de saída compatíveis
SRT	.srt	Burn in
EBU STL	.stl	Burn in
TTML	.ttml, .xml, .dfxp	Burn in
WebVTT	.vtt	Burn in

Legendas associadas compatíveis com grupos de saída Arquivo

A tabela a seguir lista os formatos de legendas de saída de sidecar autônomos MediaConvert compatíveis com saídas no grupo Saída de arquivo. As legendas associadas são legendas que estão em um arquivo separado do vídeo.

Ao configurar essas legendas de saída em seu trabalho, selecione Nenhum contêiner (RAW) para Contêiner, em Configurações de saída. Nas especificações JSON do trabalho, especifique-a desta forma:

```
{
  "ContainerSettings": {
    "Container": "RAW"
  },

```

Note

É possível criar saídas de legendas associadas apenas como parte de um trabalho que também gere uma saída de vídeo.

Formato das legendas de entrada	Extensões de arquivo compatíveis	Formatos de legendas de saída compatíveis
IMSC1 perfil de texto	.xml	IMSC (como .xml associado) IMSC

Formato das legendas de entrada	Extensões de arquivo compatíveis	Formatos de legendas de saída compatíveis
		SRT SMI TTML WebVTT
SCC	.scc	IMSC (como .xml associado) SCC SRT SMI TTML WebVTT
SMI	.smi	IMSC (como .xml associado) SRT SMI TTML WebVTT
SMPTE-TT	.ttml, .xml, .dfxp	IMSC (como .xml associado) SRT SMI TTML WebVTT

Formato das legendas de entrada	Extensões de arquivo compatíveis	Formatos de legendas de saída compatíveis
SRT	.srt	IMSC (como .xml associado) IMSC SRT SMI TTML WebVTT
EBU STL	.stl	IMSC (como .xml associado) SRT SMI TTML WebVTT
TTML	.ttml, .xml, .dfxp	IMSC (como .xml associado) SRT SMI TTML WebVTT

Formato das legendas de entrada	Extensões de arquivo compatíveis	Formatos de legendas de saída compatíveis
WebVTT	.vtt	IMSC (como .xml associado) SRT SMI TTML WebVTT

Requisitos da IMSC

A compatibilidade atual com fluxos de trabalho de legendas IMSC é restrito da seguinte forma:

- Perfil de texto é o único perfil IMSC compatível
- Todos os arquivos IMSC de saída são IMSC 1.1

Executar tarefas

Um trabalho faz a tarefa de transcodificar um ou mais arquivos de mídia. Além de criar trabalhos, você pode duplicar, exportar, importar e cancelar trabalhos. Você também pode ver o histórico de trabalhos e pesquisar trabalhos.

Este capítulo fornece step-by-step instruções sobre como trabalhar com MediaConvert empregos. Ele também fornece uma introdução aos principais conceitos dos trabalhos, exemplos básicos de configurações de trabalho e detalhes sobre configurações importantes de entrada e saída que se aplicam a configurações de trabalho comuns.

Tópicos

- [Criar um trabalho](#)
- [Duplicar uma tarefa](#)
- [Exportar e importar tarefas](#)
- [Visualizar o histórico de tarefas](#)
- [Pesquisar trabalhos](#)
- [Cancelar uma tarefa](#)
- [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#)
- [Exemplo de configurações de trabalho JSONs](#)
- [Especificação de arquivos de entrada e clipes de entrada](#)
- [Criação de saídas](#)

Criar um trabalho

Para criar uma tarefa, você especifica as configurações de entrada, as configurações de saída e quaisquer configurações de toda a tarefa. Para obter um step-by-step procedimento detalhado, consulte [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#). O procedimento a seguir é uma visão geral de alto nível de como criar uma tarefa usando o AWS Management Console.

Ao criar uma tarefa, você a envia a uma fila para processamento. O processamento começa automaticamente pelas filas, na medida em que os recursos permitirem. Para obter informações sobre alocação de recursos, consulte [Processando vários trabalhos em paralelo](#).

Para criar um trabalho usando o MediaConvert console

1. Abra a página [Trabalhos](#) no MediaConvert console.
2. Escolha Create job (Criar tarefa).
3. Na página Criar trabalho, forneça instruções de transcodificação e configurações de tarefa. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#).

Certifique-se de selecionar o mesmo Região da AWS para seu trabalho e seu armazenamento de arquivos.

4. Escolha Criar.

Você também pode criar uma tarefa usando um [Modelo](#), [Predefinição](#), [Tarefa duplicada](#) ou [JSON de configurações de tarefa](#).

Duplicar uma tarefa

Para criar uma tarefa semelhante a uma que você executou anteriormente, você pode duplicar uma tarefa do seu histórico de tarefas. Você também pode modificar qualquer configuração se quiser alterá-la.

Para criar um trabalho com base em um trabalho recente usando o MediaConvert console

1. Abra a página [Trabalhos](#) no MediaConvert console.
2. Escolha o ID do trabalho da tarefa que você deseja duplicar.
3. Escolha Duplicate (Duplicar).
4. Opcionalmente, modifique qualquer configuração da tarefa.

Entre as configurações que possivelmente mudam de tarefa para tarefa estão as seguintes: o local do arquivo de entrada, os locais de destino da saída e os modificadores de nome da saída. Se você executa trabalhos de transcodificação para seus clientes que têm uma conta diferente Contas da AWS da sua, você também deve alterar a função do IAM em Configurações de trabalho.

5. Escolha Criar na parte inferior da página.

Exportar e importar tarefas

Os MediaConvert trabalhos concluídos permanecem na página Trabalhos por três meses. Se você quiser executar um novo trabalho com base em um trabalho concluído mais de três meses depois de executá-lo, exporte o trabalho depois de concluído e salve-o. Dependendo de quantos trabalhos você executa, exportar e depois importar um trabalho pode ser mais simples do que encontrar um trabalho específico na sua lista e duplicá-lo.

Para exportar um trabalho usando o MediaConvert console

1. Abra a página [Trabalhos](#) no MediaConvert console.
2. Selecione o ID do trabalho que você deseja exportar.
3. Na página Resumo do trabalho, escolha o botão Visualizar JSON.
4. Escolha Copia para copiar o JSON para a área de transferência.
5. Cole em seu editor JSON e salve.

Para importar uma tarefa usando o MediaConvert console

1. Abra a página [Trabalhos](#) no MediaConvert console.
2. Escolha Importar arquivo.

Visualizar o histórico de tarefas

Você pode ver o histórico recente de MediaConvert empregos que você criou com o seu Conta da AWS em um determinado Região da AWS. Depois de três meses, o serviço excluirá automaticamente o registro de uma tarefa.

A lista Trabalhos mostra as tarefas que foram concluídos com êxito, cancelados, que estão sendo processados, que estão aguardando na fila e que terminaram com erro. Você pode filtrar a lista do histórico de tarefas pelo status e pela fila para a qual as tarefas foram enviadas. Você também pode escolher uma tarefa específica na lista para visualizar as configurações dele.

Console

Para ver seus trabalhos usando o MediaConvert console

1. Abra a página [Trabalhos](#) no MediaConvert console.

2. Como opção, filtre a lista por status e fila escolhendo nas listas suspensas.
3. Para ver os detalhes de uma tarefa, escolha um ID do trabalho para ver sua página de Resumo do trabalho.

CLI

O exemplo `list-jobs` a seguir lista até vinte dos empregos criados mais recentemente.

```
aws mediaconvert list-jobs
```

Para obter mais informações sobre como cancelar um trabalho usando a AWS CLI, consulte a referência de comandos da [AWS CLI](#).

Pesquisar trabalhos

Você pode pesquisar trabalhos recentes que você criou em disponíveis de Regiões da AWS acordo com o nome do arquivo de entrada. Depois de três meses, o serviço excluirá automaticamente o registro de uma tarefa.

Console

Para pesquisar suas vagas usando o MediaConvert console:

1. Abra a página [Pesquisar](#) no MediaConvert console.
2. Opcionalmente, filtre a lista por fila, status do trabalho ou nome do arquivo de entrada.
3. Para ver os detalhes de uma tarefa, escolha um ID do trabalho para ver sua página de Resumo do trabalho.

CLI

O exemplo `search-jobs` a seguir procura um trabalho com um nome de arquivo de entrada `my-video.mp4` na fila `Default` com um status de `COMPLETE`. Observe que status pode ser `SUBMITTED`, `PROGRESSING`, `COMPLETE`, `CANCELED`, ou `ERROR`. Não inclua status ou queue para pesquisar todos status ou filas dos trabalhos:

```
aws mediaconvert search-jobs \
```

```
--input-file my-video.mp4 \  
--status COMPLETE \  
--queue Default
```

Opcionalmente, você também pode pesquisar qualquer parte da string do nome do arquivo de entrada:

```
aws mediaconvert search-jobs --input-file s3://amzn-s3-demo-bucket/my-video.mp4  
aws mediaconvert search-jobs --input-file my-video
```

A AWS CLI retornará um JSON semelhante ao exemplo a seguir:

```
{  
  "jobs": [  
    {  
      "arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1671543211799-abchg1",  
      "id": "1671543211799-abchg1",  
      "createdAt": 1715666761,  
      "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",  
      "status": "COMPLETE",  
      "timing": {  
        "submitTime": 1715666861,  
        "startTime": 1715666863,  
        "finishTime": 1715666900  
      },  
      "accelerationSettings": {  
        "mode": "DISABLED"  
      },  
      "accelerationStatus": "NOT_APPLICABLE",  
      "messages": {  
        "info": [],  
        "warning": []  
      },  
      "warnings": []  
    }  
  ]  
}
```

Para obter mais informações sobre como pesquisar trabalhos usando a AWS CLI, consulte a referência de comandos da [AWS CLI](#).

Note

Você pode pesquisar vagas somente no seguinte Regiões da AWS: Leste dos EUA (Ohio), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Ásia-Pacífico (Tóquio), Europa (Frankfurt) e Europa (Irlanda).

Cancelar uma tarefa

O procedimento a seguir explica como cancelar um trabalho usando o AWS Elemental MediaConvert console.

Console

Para cancelar um trabalho usando o MediaConvert console

1. Abra a página [Trabalhos](#) no MediaConvert console.
2. Selecione ID do trabalho, escolha a tarefa que você deseja cancelar marcando a opção ☐ ao lado dela.
3. Escolha Cancelar trabalho.

CLI

O exemplo a seguir `cancel-job` cancela uma tarefa.

```
aws mediaconvert cancel-job \  
--id 1234567890123-efg456
```

Para obter mais informações sobre como cancelar um trabalho usando a AWS CLI, consulte a referência de comandos da [AWS CLI](#).

Tutorial: Definindo as configurações do trabalho

Esta página fornece step-by-step orientação sobre como configurar um trabalho no MediaConvert.

Para configurar um trabalho, você define arquivos de entrada para o serviço a ser transcodificado e especifica a origem de cada elemento de mídia de vídeo, áudio e legenda. Essa origem pode ser

uma parte específica do arquivo de entrada principal, ou pode ser um arquivo separado. Em seguida, você especifica os tipos de arquivos de saída e os pacotes que AWS Elemental MediaConvert deseja gerar com base na entrada. Você também pode especificar as configurações de codificação detalhadas para produzir a qualidade e o tipo de saída desejados.

Este tutorial mostra como configurar trabalhos para transcodificar arquivos de mídia em diferentes formatos. MediaConvert

Tópicos

- [Etapa opcional: pausar filas](#)
- [Etapa 1: especificar os arquivos de entrada](#)
- [Etapa 2: criar seletores de entrada para vídeo, áudio e legenda](#)
- [Etapa 3: criar grupos de saídas](#)
- [Etapa 4: criar saídas](#)
- [Etapa 5: especificar configurações de trabalho globais](#)

Etapa opcional: pausar filas

Se você for um novo cliente ou estiver fazendo experiências com o MediaConvert console, poderá pausar suas filas para evitar iniciar acidentalmente um trabalho antes de estar pronto. Para obter mais informações sobre filas, consulte [Filas](#).

Para pausar ou reativar uma fila sob demanda usando o AWS Management Console

1. Abra a página [Filas](#) no MediaConvert console.
2. Na página Filas, escolha o nome da fila que você deseja pausar ou reativar.
3. Na página da fila, escolha o botão Editar fila.
4. Na página Editar fila, em Status, selecione Pausado ou Ativo.
5. Escolha Salvar fila.

Etapa 1: especificar os arquivos de entrada

A primeira parte da configuração de uma MediaConvert tarefa é especificar o local do arquivo ou arquivos de entrada.

Para especificar a localização da sua entrada

1. Abra o MediaConvert console em <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, escolha Entrada 1.
3. No painel Entrada 1, forneça o URI do arquivo de vídeo de entrada armazenado no Amazon S3 ou em um servidor HTTP(S). Nas entradas do Amazon S3, você pode especificar o URI diretamente ou selecionar Procurar para escolher dentre seus buckets do Amazon S3. Nas entradas HTTP(S), forneça o URL para o arquivo de vídeo de entrada. Para obter mais informações, consulte [Requisitos de entrada HTTP](#).

Note

Se o áudio ou a legenda de entrada estiver em um arquivo separado, não crie entradas separadas para eles. Você especificará esses arquivos posteriormente neste procedimento, dentro dos seletores de áudio e legenda.

4. Para juntar mais de um arquivo de entrada em um único ativo (emenda de entrada), adicione outra entrada ao trabalho. Para isso, no painel Job (Trabalho), na seção Inputs (Entradas), escolha Add (Adicionar).

Para trabalhos que tenham vários arquivos de entrada, MediaConvert cria saídas concatenando as entradas na ordem em que você as especificou no trabalho. Você pode incluir até 150 entradas na tarefa.

Tip

Você pode transcodificar partes das entradas. Para obter mais informações, consulte [Configurações de entrada](#).

Etapa 2: criar seletores de entrada para vídeo, áudio e legenda

Em seguida, crie seletores de entrada para sinalizar os elementos de vídeo, áudio e legenda da entrada que você usará nas saídas. Isso identifica todos os elementos de entrada, de maneira que você possa apontar para eles ao configurar as saídas. Ao configurar seletores de entrada, você também fornece ao serviço informações sobre onde encontrar os dados e como interpretá-los.

Para configurar os seletores de entrada

1. Na seção Video selector (Seletor de vídeo), especifique valores para os campos aplicáveis ao trabalho.

Você não precisa criar um seletor de vídeo porque o MediaConvert automaticamente cria um seletor de vídeo quando você começa a configurar um trabalho. No entanto, o serviço não detecta automaticamente informações sobre a origem do vídeo. Você pode fornecer essas informações nos campos Video selector (Seletor de vídeos). Se você mantiver essas configurações no estado padrão, criará uma tarefa válida. Para obter mais informações sobre configurações individuais, selecione o link Informações ao lado de cada configuração.

Note

MediaConvert não oferece compatibilidade com entradas com vários streams de vídeo, como Quad 4k. Cada entrada pode ter apenas um seletor de vídeo. Portanto, não há botão Adicionar seletor de vídeos no console.

2. Na seção Audio selectors (Seletores de áudios), em Audio selector 1 (Seletor de áudios 1), especifique as informações sobre o ativo de áudio principal. Você não precisa criar um seletor de áudio 1 porque o serviço cria automaticamente o primeiro seletor de áudio quando você configura um trabalho.

Note

Um ativo de áudio costuma ser um diálogo, um som de fundo e uma música em uma única trilha. As trilhas normalmente consistem em vários canais. Por exemplo, o som Dolby 5.1 tem seis canais por trilha.

- a. Para Selector type (Tipo de seletor), escolha a maneira como os ativos de áudio são identificados. Isso costuma ser por trilha. Se estiver usando uma entrada HLS e quiser selecionar uma interpretação de áudio alternativa, consulte [Requisitos alternativos de execução de áudio no formato HLS](#).
- b. Forneça o identificador (ou seja, número da trilha, PID ou código do idioma) do ativo de áudio principal. O ativo de áudio principal costuma ser a trilha 1.

 Note

Para a maioria dos casos de uso, você associa uma trilha de entrada por seletor de entrada. Se o caso de uso exigir combinar várias trilhas em uma única, ou várias trilhas em uma única versão de um pacote de streaming, combine várias trilhas de entrada em um único seletor de áudio digitando uma lista separada por vírgulas. Para obter mais informações sobre como combinar trilhas, consulte [Configuração de faixas de áudio e seletores de áudio](#).

- c. Se o áudio estiver em um arquivo separado do vídeo, escolha o elemento de controle deslizante Arquivo externo e forneça o URI do arquivo de entrada de áudio armazenado no Amazon S3 ou em um servidor HTTP(S). Nas entradas do Amazon S3, você pode especificar o URI diretamente ou selecionar Procurar para escolher dentre seus buckets do Amazon S3. Nas entradas HTTP(S), forneça o URL para o arquivo de vídeo de entrada. Para obter mais informações, consulte [Requisitos de entrada HTTP](#).
3. Se você tiver ativos de áudio adicionais, como faixas de vários idiomas, escolha Adicionar seletor de áudios. Em seguida, forneça informações sobre o próximo ativo descrito na etapa anterior deste procedimento.
4. Na seção Seletor de legendas, escolha Adicionar seletor de legendas. Isso cria seletores de legendas de entrada para quaisquer conjuntos de legendas que você planeja usar em uma saída. Para obter mais informações sobre como configurar legendas para o trabalho, consulte [Criação de legendas de entrada](#).

Etapa 3: criar grupos de saídas

Depois de especificar a entrada, você cria grupos de saída. As opções feitas por você ao configurar grupos de saída afetam os tipos de ativos que o trabalho produz e quais dispositivos podem executá-los.

Você pode usar MediaConvert para criar ativos de mídia que se enquadram amplamente em duas categorias:

- Pacotes de streaming ABR. Você pode criar pacotes Adaptive Bitrate (ABR – Taxa de bits adaptável) para que os espectadores finais possam fazer o download do ativo gradualmente enquanto assistem. Dependendo de como você configurou as saídas, o dispositivo do visualizador final pode se adaptar às alterações na largura de banda disponível fazendo download de

segmentos de qualidade superior ou inferior. Os pacotes ABR também são chamados de pilhas ABR, porque eles são feitos de uma pilha de componentes de vídeo, áudio e legenda. Cada componente na pilha ou no pacote é chamado de versão.

- Arquivos autônomos. Convém criar esses arquivos e hospedá-los em um local onde visualizadores finais fazem download de todo o arquivo de uma só vez e, em seguida, visualizá-lo. Também convém criar arquivos autônomos e enviá-los para sistemas downstream para empacotamento e distribuição.

Para criar um grupo de saída

1. No painel Job (Trabalho), na seção Output groups (Grupos de saída), escolha Add (Adicionar).
2. Escolha um tipo de grupo de saída e depois Select.

Crie um grupo de saída do arquivo para todos os arquivos autônomos que você pretende criar. Crie um grupo de saída de streaming ABR para cada pacote de streaming ABR que você pretende criar. Para obter orientação sobre quais grupos de saída de streaming ABR a serem incluídos no trabalho, consulte [Escolher os grupos de saída do streaming ABR](#).

3. Como opção, para Custom group name (Nome do grupo personalizado), insira um nome para o grupo. Todo nome informado aqui é exibido na seção Output groups (Grupos de saída) do console, mas não afeta suas saídas.
4. Para Destino, especifique o URI do local do Amazon S3 onde o serviço de transcodificação armazenará os arquivos de saída. Você pode especificar o URI diretamente ou escolha Procurar para selecionar um dos buckets do Amazon S3.

Note

Você pode anexar opcionalmente um nome de base ao seu URI de destino. Para criar o nome do arquivo do ativo final, o serviço de transcodificação usa esse nome de base e qualquer modificador de nome fornecido por você nas configurações de saída individuais.

Se você não fornecer um nome de base com o URI, o serviço de transcodificação gerará um nome de base a partir do nome do arquivo de entrada 1, menos a extensão.

5. Especifique os valores de todas as configurações adicionais que se aplicam a todo o grupo de saída. Essas configurações variam de acordo com o tipo do grupo de saída selecionado

por você. Para obter mais informações sobre configurações individuais, selecione o link Info (Informações) ao lado de cada configuração.

Etapa 4: criar saídas

Depois de criar grupos de saída, configure as saídas em cada grupo. O número de saídas para cada grupo de saída depende do tipo de grupo de saída, assim:

- Para grupos de saída File (Arquivo), inclua todos os elementos do ativo de mídia em uma saída. Isso inclui todos os áudios ou legendas fornecidos por você em um arquivo separado.
- Para grupos de saída de streaming ABR, CMAF, Apple HLS, DASH ISO e Microsoft Smooth Streaming, crie uma saída separada para cada elemento de mídia. Ou seja, uma saída por resolução de vídeo, uma saída por faixa de áudio e uma saída por idioma de legendas.

Escolha um dos seguintes procedimentos correspondentes aos tipos do grupo de saída criados em [Etapa 3: criar grupos de saídas](#).

Criar saídas em grupos de saída de streaming ABR

Para cada grupo de saída de streaming ABR configurado em [Etapa 3: criar grupos de saídas](#), crie e configure uma saída para cada elemento de mídia desejado no pacote de streaming ABR.

Criar saídas de streaming ABR de vídeo

Para cada saída de vídeo incluída por você no grupo de saída, MediaConvert cria uma versão do vídeo ou um conjunto de arquivos de vídeo segmentados. Várias versões de vídeo em um pacote de streaming, de resoluções e qualidades de vídeo variadas, permitem que o dispositivo do visualizador adapte a qualidade do vídeo à largura de banda disponível.

Note

Embora o trabalho tenha apenas um seletor de entrada de vídeo, os grupos de saída de streaming ABR normalmente têm diversas saídas de vídeo por grupo de saída.

Para criar e configurar saídas de streaming ABR de vídeo

1. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, nos Grupos de saída embaixo de CMAF, Apple HLS, DASH ISO ou Microsoft Smooth Streaming, o grupo de saída ao qual você deseja adicionar saídas, selecione Saída 1.

Quando você cria um grupo de saída, preenche MediaConvert automaticamente o grupo de saída com a saída 1. Não é necessário criar explicitamente a primeira saída.

2. No painel Output settings (Configurações de saída), em Name modifier (Modificador de nome), insira um valor.

MediaConvert acrescenta o modificador de nome aos nomes de arquivo que cria para essa saída. Digite um modificador de nome que facilitará a identificação de quais arquivos vêm de quais saídas, como `-video-hi-res`.

3. Se um dos grupos predefinidos de configurações listados em Preset for adequado para o seu fluxo de trabalho, escolha-o na lista. Se você usar uma predefinição, ignore a próxima etapa desse procedimento.
4. Especifique as configurações de vídeo da seguinte maneira:
 - a. Na seção Output settings (Configurações de saída), especifique valores de todas as configurações gerais restantes. Dependendo do tipo de grupo de saída, essas configurações podem incluir configurações de stream de transporte ou outras configurações de contêiner. Para obter mais informações sobre configurações individuais, selecione o link Info (Informações) ao lado de cada configuração.
 - b. Na seção Stream settings (Configurações de streaming), especifique valores de codificação de vídeo. As configurações de vídeo são selecionadas por padrão e, portanto, você não precisa escolher explicitamente esse grupo de configurações.

Como só existe um seletor de vídeo de entrada por trabalho, você não precisa escolhê-lo explicitamente ao configurar as saídas de vídeo.

Para obter mais informações sobre configurações individuais, escolha os links Info (Informações) no console.

5. Se a saída incluir um grupo de configurações de áudio por padrão, exclua-a da seguinte maneira:
 - a. Na seção Stream settings (Configurações de streaming), escolha Audio 1 (Áudio 1).

- b. Escolha Remove audio (Remover áudio).
6. Se você quiser várias versões de vídeo no pacote de streaming ABR, repita as etapas anteriores deste procedimento. Isso criará uma saída de vídeo adicional para cada um.

Criar saídas de streaming ABR de áudio

Para cada saída de áudio incluída por você no grupo de saída, MediaConvert cria uma versão do áudio ou um conjunto de arquivos de vídeo segmentados. O motivo mais comum para incluir várias versões do áudio é fornecer várias opções de idioma. Se você fornecer apenas um idioma, provavelmente precisará de uma saída de áudio.

Note

Para saídas de streaming de AAC, o segmento inicial tem maior duração em comparação aos demais. Isso ocorre porque, com o AAC, o segmento inicial deve conter amostras silenciosas de pré-rol de AAC antes da parte audível do segmento. MediaConvert contabiliza essas amostras extras nos registros de data e hora, para que o áudio seja reproduzido corretamente.

Para criar e configurar saídas de streaming ABR de áudio

1. Se você estiver trabalhando em um grupo de saída CMAF, ignore esta etapa. A primeira saída de áudio é criada para você.

Crie uma saída para a primeira trilha de áudio. Normalmente, uma trilha de áudio corresponde a um idioma.

- a. No painel Job (Trabalho), escolha o grupo de saída no qual você está trabalhando.
 - b. No painel Outputs (Saídas), escolha Add output (Adicionar saída).
 - c. Escolha a saída que você acabou de criar.
 - d. Se a saída incluir um grupo de configurações de vídeo por padrão, escolha Remove video (Remover vídeo) para excluí-lo. Isso faz com que o grupo de configurações de Áudio 1 seja exibido.
2. No painel Output settings (Configurações de saída), em Name modifier (Modificador de nome), insira um valor.

MediaConvert acrescenta o modificador de nome aos nomes de arquivo que cria para essa saída. Digite um modificador de nome que facilitará a identificação de quais arquivos vêm de quais saídas, como -audio-english.

3. Se um dos grupos predefinidos de configurações listados em Preset for adequado para o seu fluxo de trabalho, escolha-o na lista. Se você usar uma predefinição, ignore a próxima etapa desse procedimento.
4. Especifique as configurações de áudio da seguinte maneira:
 - a. Na seção Output settings (Configurações de saída), especifique valores de todas as configurações gerais restantes. Para obter mais informações sobre configurações individuais, selecione o link Info (Informações) ao lado de cada configuração.
 - b. Em Stream settings (Configurações de streaming), para Audio source (Origem de áudio), escolha um dos seletores de áudio criados em [Etapa 2: criar seletores de entrada para vídeo, áudio e legenda](#).
 - c. Na seção Configurações de stream, especifique valores de codificação de áudio. Para obter mais informações sobre configurações individuais, selecione o link Info (Informações) ao lado de cada configuração.
5. Se você tiver ativos de áudio adicionais a serem incluídos no pacote de streaming ABR, crie uma saída para cada um, da seguinte maneira:
 - a. No painel Job (Trabalho), escolha o grupo de saída no qual você está trabalhando.
 - b. No painel Outputs (Saídas), escolha Add output (Adicionar saída).
 - c. Escolha a saída que você acabou de criar.
 - d. Se a saída incluir um grupo de configurações de vídeo por padrão, escolha Remove video (Remover vídeo) para excluí-lo. Isso mantém o grupo de configurações Áudio 1 em exibição.
 - e. Configure a saída conforme descrito nas etapas de 2 a 4 deste procedimento.

Criar saídas de streaming ABR de legenda

Configurar legendas pode ser complexo. Para obter informações detalhadas, consulte [Criação de legendas de entrada](#). Para obter instruções básicas, conclua o procedimento a seguir.

Para criar e configurar legendas para saídas de streaming ABR

1. Crie uma saída para o primeiro conjunto de legendas. Normalmente, um conjunto de legendas corresponde a um idioma.
 - a. No painel Job (Trabalho), escolha o grupo de saída no qual você está trabalhando.
 - b. No painel Outputs (Saídas), escolha Add output (Adicionar saída).
 - c. Escolha a saída que você acabou de criar.
 - d. Se a saída incluir grupos de configurações de vídeo e áudio por padrão, escolha Remove video (Remover vídeo) e Remove audio (Remover áudio) para excluí-los.
 - e. Escolha Add captions (Adicionar legendas) para exibir um conjunto de configurações de legendas.
2. No painel Output settings (Configurações de saída), em Name modifier (Modificador de nome), insira um valor.

MediaConvert acrescenta o modificador de nome aos nomes de arquivo que cria para essa saída. Digite um modificador de nome que facilitará a identificação de quais arquivos vêm de quais saídas, como `-captions-english`.

3. Especifique as configurações de legenda da seguinte maneira:
 - a. Na seção Output settings (Configurações de saída), especifique valores de todas as configurações gerais restantes. Para obter mais informações sobre configurações individuais, selecione o link Info (Informações) ao lado de cada configuração.
 - b. Em Stream settings (Configurações de streaming), para Captions source (Origem de legenda), escolha um dos seletores de legenda criados em [Etapa 2: criar seletores de entrada para vídeo, áudio e legenda](#).
 - c. Na seção Stream settings (Configurações de streaming), especifique valores das configurações de legenda restantes.

Criar manifestos adicionais

Por padrão, MediaConvert gera uma única playlist multivariante para cada um dos seus grupos CMAF, DASH ISO Apple HLS, e Microsoft Smooth Streaming de saída. Esse manifesto padrão faz referência a todas as saídas no grupo de saída.

Opcionalmente, você pode criar playlists multivariantes adicionais que façam referência somente a um subconjunto das saídas em seu grupo de saída. Por exemplo, talvez você queira criar um

manifesto que não inclua saídas HDR, para visualizadores que não tenham uma assinatura que inclua HDR.

 Note

Para grupos de saída CMAF, se o valor habilitado padrão for mantido para Gravar manifesto HLS e Gravar manifesto DASH, MediaConvert criará manifestos adicionais nos dois formatos. Se você desativar qualquer uma dessas configurações, o MediaConvert não criará manifestos adicionais nesse formato.

Para criar um manifesto adicional

1. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, escolha o grupo de saída para o qual você deseja criar o manifesto adicional.
2. Na seção Additional manifests (Manifestos adicionais) à direita, escolha Add manifest (Adicionar manifesto).
3. Em Modificador do nome do manifesto, digite o texto que você deseja que fique no final do nome do arquivo de manifesto, antes da extensão. Essa configuração é necessária, pois dá a cada manifesto um nome de arquivo diferente.
4. Em Select outputs (Selecionar saídas), escolha as saídas às quais o manifesto deverá fazer referência.
5. Repita estas etapas para criar até 10 manifestos adicionais. Cada manifesto adicional deve ter um valor diferente para Manifest name modifier (Modificador de nome de manifesto).

Criar e configurar saídas nos grupos de saída do arquivo

Com grupos de saída do arquivo, cada ativo criado pelo serviço corresponde a uma saída, e não um grupo de saída. Cada ativo contém todos os elementos de vídeo, áudio e legenda. Por isso, é mais simples configurar criando primeiro a saída e, em seguida, configurando todos os seletores de saída.

Criar saídas de arquivo

Se você tiver criado um grupo de saída do arquivo em [Etapa 3: criar grupos de saídas](#), crie e configure um grupo de saída no grupo de saída do arquivo para cada arquivo autônomo que deseja criar.

Para criar uma saída em um grupo de saída do arquivo

1. Quando você cria um grupo de saída, o preenche MediaConvert automaticamente com a saída 1 e, portanto, você não precisa criá-lo explicitamente. Se você estiver criando apenas um arquivo autônomo, ignore o restante deste procedimento.
2. Se você quiser criar mais de um arquivo autônomo, crie saídas adicionais da seguinte forma:
 - a. No página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, em Grupos de saídas, escolha Grupo de arquivos.
 - b. No painel Outputs (Saídas), escolha Add output (Adicionar saída).

Configurar seletores de saída nas saídas de arquivo

Em seguida, para cada saída de arquivo que você recém criou, configure seletores de saída.

Para configurar seletores de saída em uma saída de arquivo

1. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, em Grupos de saídas, embaixo de Grupo de arquivos, escolha Saída 1.
2. No painel Output settings (Configurações de saída), em Name modifier (Modificador de nome), insira um valor.

MediaConvert acrescenta o modificador de nome aos nomes de arquivo que cria para essa saída. Digite um modificador que identifique de quais arquivos vêm de quais saídas, como `-standalone-hi-res`.

3. Se um dos grupos predefinidos de configurações listados em Preset for adequado para o seu fluxo de trabalho, escolha-o na lista. Se você usar uma predefinição, ignore a próxima etapa quatro desse procedimento.

As predefinições de saída podem conter até um conjunto de configurações de vídeo, áudio e legenda. Por isso, se o arquivo de saída autônomo contiver mais de um ativo de áudio ou legenda, você não poderá usar uma predefinição. Se você não puder usar predefinições na saída, mas quiser usar as configurações de predefinição como um ponto de partida, escolha a predefinição e escolha No preset (Sem predefinição) na lista suspensa Preset (Predefinição). Isso preenche previamente a saída com as mesmas configurações que estão na predefinição.

4. Especifique as configurações de saída da seguinte maneira:

- a. Na seção Output settings (Configurações de saída), especifique valores de todas as configurações gerais restantes. Essas configurações variam de acordo com o contêiner escolhido. Para obter mais informações sobre configurações individuais, selecione o link Info (Informações) ao lado de cada configuração.
- b. Na seção Stream settings (Configurações de streaming), especifique valores de codificação de vídeo. Para obter mais informações sobre configurações individuais, selecione o link Info (Informações) ao lado de cada configuração.

 Note

A guia de configurações de vídeo é selecionada por padrão e, portanto, você não precisa escolher explicitamente esse grupo de configurações. Como só existe um seletor de vídeo de entrada por trabalho, você não precisa escolhê-lo explicitamente ao configurar as saídas de vídeo.

- c. Escolha Audio 1 (Áudio 1) para exibir o grupo de configurações de codificação do primeiro ativo de áudio. Audio 1 (Áudio 1) está localizado no lado esquerdo do painel Stream settings (Configurações de streaming), abaixo de Video (Vídeo).
- d. Em Stream settings (Configurações de streaming), para Audio source (Origem de áudio), escolha um dos seletores de áudio criados em [Etapa 2: criar seletores de entrada para vídeo, áudio e legenda](#).
- e. Na seção Configurações de stream, especifique valores de codificação de áudio. Para obter mais informações sobre configurações individuais, selecione o link Info (Informações) ao lado de cada configuração.
- f. Para incluir legendas na saída, escolha Adicionar legendas. Isso exibe um grupo de configurações de legendas. Para obter mais informações sobre como configurar legendas, consulte [Criação de legendas de entrada](#).

Etapa 5: especificar configurações de trabalho globais

As configurações globais do trabalho se aplicam a todas as saídas criadas pelo trabalho.

Se o trabalho incorporar áudios ou legendas fornecidos em um arquivo separado da entrada, ou se você usar o recurso de sobreposição gráfica (inserir imagens), será especialmente importante obter essas configurações.

Há três grupos distintos de configurações de timecode. A configuração de timecode de trabalho global é um desses três. Para obter mais informações sobre os conjuntos de configurações de timecode diferentes e como MediaConvert gerencia timecodes, consulte [Configurar timecodes](#)

Para especificar configurações de trabalho globais

1. No painel Trabalho, na seção Configurações de trabalho, escolha Integração com a AWS .
2. Em Perfil do IAM, escolha um perfil do IAM que tenha permissões de acesso aos buckets do Amazon S3 que mantêm os arquivos de entrada e saída. O perfil do IAM deve ter uma relação de confiança com MediaConvert. Para obter informações sobre como criar essa função, consulte [Configurar permissões do IAM](#) .
3. Como opção, especifique as configurações de timecode de todo o trabalho no painel Timecode configuration (Configuração de timecode).
4. Especifique valores para as outras configurações de trabalho e habilite processadores globais. Para obter mais informações sobre configurações individuais, selecione o link Info (Informações) ao lado de cada configuração.

Exemplo de configurações de trabalho JSONs

As configurações de trabalho nesses exemplos representam as tarefas válidas mais simples que você pode executar. Elas funcionam bem para experimentar o serviço. Quando quiser realizar transcódificações mais complexas ou criar saídas diferentes, use o console para configurar o trabalho e gerar a especificação de trabalho JSON. Para fazer isso, no painel Trabalho à esquerda, em Configurações de trabalho, escolha Mostrar JSON de trabalho.

Para obter mais informações sobre como enviar seu trabalho de forma programática, consulte um dos tópicos introdutórios da Referência da API:AWS Elemental MediaConvert

- [Começando a AWS Elemental MediaConvert usar o AWS SDKs ou o AWS CLI](#)
- [Começando a AWS Elemental MediaConvert usar a API](#)

Important

Recomendamos que você use o MediaConvert console para gerar sua especificação de trabalho JSON de produção.

Sua especificação de trabalho deve estar em conformidade com a validação do mecanismo de transcodificação. As validações do mecanismo de transcodificação representam dependências complexas entre grupos de configurações e dependências entre as configurações de transcodificação e as propriedades dos arquivos de entrada. O MediaConvert console funciona como um criador de tarefas interativo para facilitar a criação de especificações JSON de tarefas válidas. Você pode usar [modelos de trabalho](#) e [predefinições de saída](#) para começar a trabalhar rapidamente.

Para usar esses exemplos, substitua os seguintes valores de espaço reservado por valores reais:

- ROLE HERE
- s3://amzn-s3-demo-bucket
- s3://amzn-s3-demo-bucket1

Exemplos

- [Exemplo: MP4 saída](#)
- [Exemplo: saída ABR](#)
- [Exemplo: ABR automatizado](#)

Exemplo: MP4 saída

```
{
  "UserMetadata": {},
  "Role": "ROLE ARN",
  "Settings": {
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "File Group",
        "OutputGroupSettings": {
          "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
          "FileGroupSettings": {
            "Destination": "s3://amzn-s3-demo-bucket1/out"
          }
        },
        "Outputs": [
          {
            "VideoDescription": {
```

```
"ScalingBehavior": "DEFAULT",
"TimecodeInsertion": "DISABLED",
"AntiAlias": "ENABLED",
"Sharpness": 50,
"CodecSettings": {
  "Codec": "H_264",
  "H264Settings": {
    "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
    "NumberReferenceFrames": 3,
    "Syntax": "DEFAULT",
    "Softness": 0,
    "GopClosedCadence": 1,
    "GopSize": 48,
    "Slices": 1,
    "GopBReference": "DISABLED",
    "SlowPal": "DISABLED",
    "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
    "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
    "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
    "EntropyEncoding": "CABAC",
    "Bitrate": 4500000,
    "FramerateControl": "SPECIFIED",
    "RateControlMode": "CBR",
    "CodecProfile": "HIGH",
    "Telecine": "NONE",
    "MinIInterval": 0,
    "AdaptiveQuantization": "HIGH",
    "CodecLevel": "LEVEL_4_1",
    "FieldEncoding": "PAFF",
    "SceneChangeDetect": "ENABLED",
    "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",
    "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
    "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
    "GopSizeUnits": "FRAMES",
    "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
    "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 3,
    "RepeatPps": "DISABLED",
    "HrdBufferSize": 9000000,
    "HrdBufferInitialFillPercentage": 90,
    "FramerateNumerator": 24000,
    "FramerateDenominator": 1001
  }
},
"AfdSignaling": "NONE",
```

```
    "DropFrameTimecode": "ENABLED",
    "RespondToAfd": "NONE",
    "ColorMetadata": "INSERT",
    "Width": 1920,
    "Height": 1080
  },
  "AudioDescriptions": [
    {
      "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
      "CodecSettings": {
        "Codec": "AAC",
        "AacSettings": {
          "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
          "Bitrate": 96000,
          "RateControlMode": "CBR",
          "CodecProfile": "LC",
          "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
          "RawFormat": "NONE",
          "SampleRate": 48000,
          "Specification": "MPEG4"
        }
      },
      "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"
    }
  ],
  "ContainerSettings": {
    "Container": "MP4",
    "Mp4Settings": {
      "CslgAtom": "INCLUDE",
      "FreeSpaceBox": "EXCLUDE",
      "MoovPlacement": "PROGRESSIVE_DOWNLOAD"
    }
  }
],
"AdAvailOffset": 0,
"Inputs": [
  {
    "AudioSelectors": {
      "Audio Selector 1": {
        "Tracks": [
          1
        ]
      }
    }
  }
]
```

```

    ],
    "Offset": 0,
    "DefaultSelection": "DEFAULT",
    "SelectorType": "TRACK",
    "ProgramSelection": 1
  },
  "Audio Selector 2": {
    "Tracks": [
      2
    ],
    "Offset": 0,
    "DefaultSelection": "NOT_DEFAULT",
    "SelectorType": "TRACK",
    "ProgramSelection": 1
  }
},
"VideoSelector": {
  "ColorSpace": "FOLLOW"
},
"FilterEnable": "AUTO",
"PsiControl": "USE_PSI",
"FilterStrength": 0,
"DeblockFilter": "DISABLED",
"DenoiseFilter": "DISABLED",
"TimecodeSource": "EMBEDDED",
"FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket"
}
]
}
}

```

Exemplo: saída ABR

```

{
  "UserMetadata": {},
  "Role": "ROLE ARN",
  "Settings": {
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "Apple HLS",
        "Outputs": [
          {

```

```
"ContainerSettings": {
  "Container": "M3U8",
  "M3u8Settings": {
    "AudioFramesPerPes": 2,
    "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
    "PmtPid": 480,
    "PrivateMetadataPid": 503,
    "ProgramNumber": 1,
    "PatInterval": 100,
    "PmtInterval": 100,
    "VideoPid": 481,
    "AudioPids": [
      482,
      483,
      484,
      485,
      486,
      487,
      488,
      489,
      490,
      491,
      492
    ]
  }
},
"VideoDescription": {
  "Width": 1920,
  "Height": 1080,
  "VideoPreprocessors": {
    "Deinterlacer": {
      "Algorithm": "INTERPOLATE",
      "Mode": "DEINTERLACE"
    }
  }
},
"AntiAlias": "ENABLED",
"Sharpness": 100,
"CodecSettings": {
  "Codec": "H_264",
  "H264Settings": {
    "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
    "ParNumerator": 1,
    "NumberReferenceFrames": 3,
    "Softness": 0,
```



```
    "FramerateDenominator": 1001,
    "GopClosedCadence": 1,
    "GopSize": 90,
    "Slices": 1,
    "HrdBufferSize": 12500000,
    "ParDenominator": 1,
    "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
    "TemporalAdaptiveQuantization": "DISABLED",
    "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
    "EntropyEncoding": "CABAC",
    "Bitrate": 8500000,
    "FramerateControl": "SPECIFIED",
    "RateControlMode": "CBR",
    "CodecProfile": "HIGH",
    "Telecine": "NONE",
    "FramerateNumerator": 30000,
    "MinIInterval": 0,
    "AdaptiveQuantization": "MEDIUM",
    "CodecLevel": "LEVEL_4",
    "SceneChangeDetect": "ENABLED",
    "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",
    "GopSizeUnits": "FRAMES",
    "ParControl": "SPECIFIED",
    "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 3,
    "HrdBufferInitialFillPercentage": 90,
    "Syntax": "DEFAULT"
  }
},
"AfdSignaling": "NONE",
"DropFrameTimecode": "ENABLED",
"RespondToAfd": "NONE",
"ColorMetadata": "INSERT"
},
"AudioDescriptions": [
  {
    "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
    "AudioSourceName": "Audio Selector 1",
    "CodecSettings": {
      "Codec": "AAC",
      "AacSettings": {
        "Bitrate": 128000,
        "RateControlMode": "CBR",
        "CodecProfile": "LC",
        "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
```

```
        "SampleRate": 48000
      }
    },
    "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"
  }
],
"NameModifier": "_high"
},
{
  "VideoDescription": {
    "ScalingBehavior": "DEFAULT",
    "TimecodeInsertion": "DISABLED",
    "AntiAlias": "ENABLED",
    "Sharpness": 50,
    "CodecSettings": {
      "Codec": "H_264",
      "H264Settings": {
        "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
        "NumberReferenceFrames": 3,
        "Syntax": "DEFAULT",
        "Softness": 0,
        "GopClosedCadence": 1,
        "GopSize": 90,
        "Slices": 1,
        "GopBReference": "DISABLED",
        "SlowPal": "DISABLED",
        "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
        "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
        "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
        "EntropyEncoding": "CABAC",
        "Bitrate": 7500000,
        "FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
        "RateControlMode": "CBR",
        "CodecProfile": "MAIN",
        "Telecine": "NONE",
        "MinIInterval": 0,
        "AdaptiveQuantization": "HIGH",
        "CodecLevel": "AUTO",
        "FieldEncoding": "PAFF",
        "SceneChangeDetect": "ENABLED",
        "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS",
        "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
        "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
        "GopSizeUnits": "FRAMES",
```

```
        "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
        "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2,
        "RepeatPps": "DISABLED"
    }
},
"AfdSignaling": "NONE",
"DropFrameTimecode": "ENABLED",
"RespondToAfd": "NONE",
"ColorMetadata": "INSERT",
"Width": 1280,
"Height": 720
},
"AudioDescriptions": [
{
    "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
    "CodecSettings": {
        "Codec": "AAC",
        "AacSettings": {
            "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
            "Bitrate": 96000,
            "RateControlMode": "CBR",
            "CodecProfile": "LC",
            "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
            "RawFormat": "NONE",
            "SampleRate": 48000,
            "Specification": "MPEG4"
        }
    },
    "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"
}
],
"OutputSettings": {
    "HlsSettings": {
        "AudioGroupId": "program_audio",
        "AudioRenditionSets": "program_audio",
        "IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE"
    }
},
"ContainerSettings": {
    "Container": "M3U8",
    "M3u8Settings": {
        "AudioFramesPerPes": 4,
        "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
        "PmtPid": 480,
```

```
    "PrivateMetadataPid": 503,  
    "ProgramNumber": 1,  
    "PatInterval": 0,  
    "PmtInterval": 0,  
    "Scte35Source": "NONE",  
    "Scte35Pid": 500,  
    "TimedMetadata": "NONE",  
    "TimedMetadataPid": 502,  
    "VideoPid": 481,  
    "AudioPids": [  
        482,  
        483,  
        484,  
        485,  
        486,  
        487,  
        488,  
        489,  
        490,  
        491,  
        492  
    ]  
  }  
},  
  "NameModifier": "_med"  
},  
{  
  "VideoDescription": {  
    "ScalingBehavior": "DEFAULT",  
    "TimecodeInsertion": "DISABLED",  
    "AntiAlias": "ENABLED",  
    "Sharpness": 100,  
    "CodecSettings": {  
      "Codec": "H_264",  
      "H264Settings": {  
        "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",  
        "NumberReferenceFrames": 3,  
        "Syntax": "DEFAULT",  
        "Softness": 0,  
        "GopClosedCadence": 1,  
        "GopSize": 90,  
        "Slices": 1,  
        "GopBReference": "DISABLED",  
        "SlowPal": "DISABLED",
```

```
    "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
    "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
    "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
    "EntropyEncoding": "CABAC",
    "Bitrate": 3500000,
    "FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
    "RateControlMode": "CBR",
    "CodecProfile": "MAIN",
    "Telecine": "NONE",
    "MinIInterval": 0,
    "AdaptiveQuantization": "HIGH",
    "CodecLevel": "LEVEL_3_1",
    "FieldEncoding": "PAFF",
    "SceneChangeDetect": "ENABLED",
    "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",
    "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
    "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
    "GopSizeUnits": "FRAMES",
    "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
    "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2,
    "RepeatPps": "DISABLED"
  }
},
"AfdSignaling": "NONE",
"DropFrameTimecode": "ENABLED",
"RespondToAfd": "NONE",
"ColorMetadata": "INSERT",
"Width": 960,
"Height": 540
},
"AudioDescriptions": [
  {
    "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
    "CodecSettings": {
      "Codec": "AAC",
      "AacSettings": {
        "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
        "Bitrate": 96000,
        "RateControlMode": "CBR",
        "CodecProfile": "LC",
        "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
        "RawFormat": "NONE",
        "SampleRate": 48000,
        "Specification": "MPEG4"
      }
    }
  }
]
```

```
    }
  },
  "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"
}
],
"OutputSettings": {
  "HlsSettings": {
    "AudioGroupId": "program_audio",
    "AudioRenditionSets": "program_audio",
    "IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE"
  }
},
"ContainerSettings": {
  "Container": "M3U8",
  "M3u8Settings": {
    "AudioFramesPerPes": 4,
    "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
    "PmtPid": 480,
    "PrivateMetadataPid": 503,
    "ProgramNumber": 1,
    "PatInterval": 0,
    "PmtInterval": 0,
    "Scte35Source": "NONE",
    "Scte35Pid": 500,
    "TimedMetadata": "NONE",
    "TimedMetadataPid": 502,
    "VideoPid": 481,
    "AudioPids": [
      482,
      483,
      484,
      485,
      486,
      487,
      488,
      489,
      490,
      491,
      492
    ]
  }
},
"NameModifier": "_low"
}
```

```
    ],
    "OutputGroupSettings": {
      "Type": "HLS_GROUP_SETTINGS",
      "HlsGroupSettings": {
        "ManifestDurationFormat": "INTEGER",
        "SegmentLength": 10,
        "TimedMetadataId3Period": 10,
        "CaptionLanguageSetting": "OMIT",
        "Destination": "s3://bucket/hls1/master",
        "TimedMetadataId3Frame": "PRIV",
        "CodecSpecification": "RFC_4281",
        "OutputSelection": "MANIFESTS_AND_SEGMENTS",
        "ProgramDateTimePeriod": 600,
        "MinSegmentLength": 0,
        "DirectoryStructure": "SINGLE_DIRECTORY",
        "ProgramDateTime": "EXCLUDE",
        "SegmentControl": "SEGMENTED_FILES",
        "ManifestCompression": "NONE",
        "ClientCache": "ENABLED",
        "StreamInfResolution": "INCLUDE"
      }
    }
  ],
  "AdAvailOffset": 0,
  "Inputs": [
    {
      "AudioSelectors": {
        "Audio Selector 1": {
          "Tracks": [
            1
          ],
          "Offset": 0,
          "DefaultSelection": "DEFAULT",
          "SelectorType": "TRACK",
          "ProgramSelection": 1
        },
        "Audio Selector 2": {
          "Tracks": [
            2
          ],
          "Offset": 0,
          "DefaultSelection": "NOT_DEFAULT",
          "SelectorType": "TRACK",
```

```
        "ProgramSelection": 1
      },
    },
    "VideoSelector": {
      "ColorSpace": "FOLLOW"
    },
    "FilterEnable": "AUTO",
    "PsiControl": "USE_PSI",
    "FilterStrength": 0,
    "DeblockFilter": "DISABLED",
    "DenoiseFilter": "DISABLED",
    "TimecodeSource": "EMBEDDED",
    "FileInput": "s3://INPUT"
  }
]
}
```

Exemplo: ABR automatizado

Este exemplo de especificação de trabalho JSON especifica uma pilha ABR automatizada no Apple HLS. Além de especificar as configurações automatizadas de ABR, ele define explicitamente esses valores:

- Transcodificação acelerada de Mode para PREFERRED
- rateControlMode para QVBR
- qualityTuningLevel para MULTI_PASS_HQ

Para obter mais informações sobre as configurações do ABR automatizado, consulte [ABR automatizada](#).

```
{
  "UserMetadata": {},
  "Role": "ROLE ARN",
  "Settings": {
    "TimecodeConfig": {
      "Source": "ZEROBASED"
    },
    "OutputGroups": [
      {
```



```
"Name": "Apple HLS",
"Outputs": [
  {
    "ContainerSettings": {
      "Container": "M3U8",
      "M3u8Settings": {
        "AudioFramesPerPes": 4,
        "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
        "PmtPid": 480,
        "PrivateMetadataPid": 503,
        "ProgramNumber": 1,
        "PatInterval": 0,
        "PmtInterval": 0,
        "Scte35Source": "NONE",
        "NielsenId3": "NONE",
        "TimedMetadata": "NONE",
        "VideoPid": 481,
        "AudioPids": [
          482,
          483,
          484,
          485,
          486,
          487,
          488,
          489,
          490,
          491,
          492
        ]
      }
    },
    "VideoDescription": {
      "ScalingBehavior": "DEFAULT",
      "TimecodeInsertion": "DISABLED",
      "AntiAlias": "ENABLED",
      "Sharpness": 50,
      "CodecSettings": {
        "Codec": "H_264",
        "H264Settings": {
          "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
          "NumberReferenceFrames": 3,
          "Syntax": "DEFAULT",
          "Softness": 0,
```

```
        "FramerateDenominator": 1,
        "GopClosedCadence": 1,
        "GopSize": 60,
        "Slices": 2,
        "GopBReference": "DISABLED",
        "EntropyEncoding": "CABAC",
        "FramerateControl": "SPECIFIED",
        "RateControlMode": "QVBR",
        "CodecProfile": "MAIN",
        "Telecine": "NONE",
        "FramerateNumerator": 30,
        "MinIInterval": 0,
        "AdaptiveQuantization": "AUTO",
        "CodecLevel": "AUTO",
        "FieldEncoding": "PAFF",
        "SceneChangeDetect": "ENABLED",
        "QualityTuningLevel": "MULTI_PASS_HQ",
        "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
        "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
        "GopSizeUnits": "FRAMES",
        "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
        "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2,
        "RepeatPps": "DISABLED",
        "DynamicSubGop": "STATIC"
    },
    "AfdSignaling": "NONE",
    "DropFrameTimecode": "ENABLED",
    "RespondToAfd": "NONE",
    "ColorMetadata": "INSERT"
},
"OutputSettings": {
    "HlsSettings": {
        "AudioGroupId": "program_audio",
        "AudioRenditionSets": "program_audio",
        "AudioOnlyContainer": "AUTOMATIC",
        "IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE"
    }
},
"NameModifier": "video"
},
{
    "ContainerSettings": {
        "Container": "M3U8",
```

```
"M3u8Settings": {
  "AudioFramesPerPes": 4,
  "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
  "PmtPid": 480,
  "PrivateMetadataPid": 503,
  "ProgramNumber": 1,
  "PatInterval": 0,
  "PmtInterval": 0,
  "Scte35Source": "NONE",
  "NielsenId3": "NONE",
  "TimedMetadata": "NONE",
  "TimedMetadataPid": 502,
  "VideoPid": 481,
  "AudioPids": [
    482,
    483,
    484,
    485,
    486,
    487,
    488,
    489,
    490,
    491,
    492
  ]
},
"AudioDescriptions": [
  {
    "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
    "AudioSourceName": "Audio Selector 1",
    "CodecSettings": {
      "Codec": "AAC",
      "AacSettings": {
        "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
        "Bitrate": 96000,
        "RateControlMode": "CBR",
        "CodecProfile": "LC",
        "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
        "RawFormat": "NONE",
        "SampleRate": 48000,
        "Specification": "MPEG4"
      }
    }
  }
]
```

```
    },
    "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"
  }
],
"OutputSettings": {
  "HlsSettings": {
    "AudioGroupId": "program_audio",
    "AudioTrackType": "ALTERNATE_AUDIO_AUTO_SELECT_DEFAULT",
    "AudioOnlyContainer": "AUTOMATIC",
    "IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE"
  }
},
"NameModifier": "audio"
}
],
"OutputGroupSettings": {
  "Type": "HLS_GROUP_SETTINGS",
  "HlsGroupSettings": {
    "ManifestDurationFormat": "FLOATING_POINT",
    "SegmentLength": 10,
    "TimedMetadataId3Period": 10,
    "CaptionLanguageSetting": "OMIT",
    "Destination": "s3://amzn-s3-demo-bucket1/main",
    "TimedMetadataId3Frame": "PRIV",
    "CodecSpecification": "RFC_4281",
    "OutputSelection": "MANIFESTS_AND_SEGMENTS",
    "ProgramDateTimePeriod": 600,
    "MinSegmentLength": 0,
    "MinFinalSegmentLength": 0,
    "DirectoryStructure": "SINGLE_DIRECTORY",
    "ProgramDateTime": "EXCLUDE",
    "SegmentControl": "SEGMENTED_FILES",
    "ManifestCompression": "NONE",
    "ClientCache": "ENABLED",
    "AudioOnlyHeader": "INCLUDE",
    "StreamInfResolution": "INCLUDE"
  }
},
"AutomatedEncodingSettings": {
  "AbrSettings": {
    "MaxRenditions": 6,
    "MaxAbrBitrate": 5000000,
    "MinAbrBitrate": 300000
  }
}
```

```

    }
  }
],
"AdAvailOffset": 0,
"Inputs": [
  {
    "AudioSelectors": {
      "Audio Selector 1": {
        "Offset": 0,
        "DefaultSelection": "DEFAULT",
        "ProgramSelection": 1
      }
    },
    "VideoSelector": {
      "ColorSpace": "FOLLOW",
      "Rotate": "DEGREE_0",
      "AlphaBehavior": "DISCARD"
    },
    "FilterEnable": "AUTO",
    "PsiControl": "USE_PSI",
    "FilterStrength": 0,
    "DeblockFilter": "DISABLED",
    "DenoiseFilter": "DISABLED",
    "InputScanType": "AUTO",
    "TimecodeSource": "ZEROBASED",
    "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/test.mov"
  }
]
},
"AccelerationSettings": {
  "Mode": "PREFERRED"
},
"StatusUpdateInterval": "SECONDS_60",
"Priority": 0
}

```

Especificação de arquivos de entrada e clipes de entrada

Você pode usar MediaConvert para fluxos de trabalho de montagem. Um fluxo de trabalho de montagem é um MediaConvert trabalho que executa cortes e costuras básicos de entrada para montar ativos de saída de diferentes fontes sem precisar de um software de edição separado.

Por exemplo, um fluxo de trabalho de montagem cria um bumper seguido de conteúdo de atributo intercalado com anúncios. O conteúdo de recurso pode ter uma sobreposição gráfica de logotipo no início de cada segmento de recurso.


Com esses tipos de trabalhos, você monta suas saídas a partir de várias entradas usando costura de entrada, ou partes de entradas usando recorte de entrada. MediaConvert cria todas as saídas de uma tarefa a partir dessa montagem. Se você quiser saídas com diferentes clipes dos arquivos de entrada ou com diferentes disposições de entradas, será necessário criar um trabalho separado para cada montagem.

Tópicos

- [Como MediaConvert usa cronogramas para montar trabalhos](#)
- [Configurar um trabalho de fluxo de trabalho de montagem](#)
- [Configuração de faixas de áudio e seletores de áudio](#)
- [Criação de legendas de entrada](#)

Como MediaConvert usa cronogramas para montar trabalhos

MediaConvert monta entradas e clipes de entrada de acordo com os cronogramas de entrada e o cronograma de saída. O serviço constrói essas linhas do tempo com base nas suas configurações e transforma as entradas em saídas com base nelas. A ilustração a seguir mostra três linhas do tempo de entrada independentes e uma linha do tempo de saída.



Linhas do tempo de entrada

Cada entrada tem a sua própria linha do tempo de entrada. Uma linha do tempo de entrada é uma série de códigos de tempo MediaConvert gerados para representar cada quadro do arquivo de entrada.

Por padrão, a linha do tempo de entrada é o mesmo que os timecodes incorporados no vídeo de entrada. Você pode especificar um timecode inicial diferente na configuração de entrada Fonte de timecode. Se você usar a API ou um SDK, poderá encontrar essa configuração no arquivo JSON do seu trabalho. O nome da configuração é TimecodeSource e está localizado em Settings, Inputs. Para obter mais informações, consulte [the section called “Configurar timecodes de entrada”](#).

MediaConvert usa o cronograma de entrada para o seguinte:

- Determinar quando as sobreposições gráficas de entrada (imagens inseridas) aparecem no vídeo. Para obter mais informações sobre a diferença entre sobreposições de entrada e saída, consulte [Escolhendo entre sobreposições de entrada e saída](#).
- Determinar quando as sobreposições gráficas em movimento (imagens inseridas) aparecem no vídeo. Para obter mais informações sobre os diferentes tipos de sobreposições gráficas, consulte [Inserção de imagen](#).
- Sincronizar o vídeo com legendas associadas (sidecar) que estejam em um formato baseado em timecode. As legendas associadas são legendas fornecidas por você como arquivos de entrada separados do vídeo.
- Interpretar os timecodes fornecidos por você ao especificar os clipes de entrada.

Linha do tempo de saída

A linha do tempo de saída é a série de códigos de tempo MediaConvert gerados para serem incorporados às saídas. MediaConvert também usa os timecodes da linha de tempo de saída para recursos que se aplicam a todas as saídas do trabalho.

Por padrão, a linha do tempo de saída é o mesmo que os timecodes incorporados no vídeo do seu primeiro arquivo de entrada. Você pode especificar um timecode inicial diferente nas configurações de todo o trabalho Configuração do timecode em Configurações do trabalho. Se você usar a API ou um SDK, poderá encontrar essas configurações no arquivo JSON do seu trabalho. Essas configurações estão em Settings, TimecodeConfig. Para obter mais informações, consulte [Ajustar a linha do tempo de saída com a configuração de timecode de todo o trabalho](#).

MediaConvert usa a linha do tempo de saída para o seguinte:

- Determinar quais timecodes incorporar ao vídeo de saída quando você habilitar a Inserção de timecode nas configurações de timecode de saída.
- Determinar quando as sobreposições de saída (imagens inseridas) aparecem no vídeo. Para obter mais informações sobre os diferentes tipos de sobreposições gráficas, consulte [Inserção de imagen](#).
- Determinar como as listas de reprodução de variantes HLS mostram o tempo.
- Interpretar o timecode fornecido por você ao especificar um valor para Timecode de âncora.

Configurar um trabalho de fluxo de trabalho de montagem

Siga estas etapas para configurar um trabalho que combina os recursos de fluxo de trabalho de montagem, como recorte de entrada, emenda de entrada, sobreposição gráfica e sincronização de legendas associadas. A execução das tarefas nesta ordem pode facilitar a configuração. Em particular, recomendamos especificar os clipes de entrada por último. Isso ocorre porque cada linha do tempo de entrada conta quadros de toda a entrada e não de cada clipe individualmente.

Esse procedimento depende do conceito de linhas do tempo de entrada e saída. Para obter mais informações, consulte [Como MediaConvert usa cronogramas para montar trabalhos](#).

Para configurar um trabalho de fluxo de trabalho de montagem (console)

1. Especifique os arquivos de entrada de vídeo.

Você pode ter até 150 entradas em um trabalho. MediaConvert une as entradas na ordem em que você as adiciona. Para usar vários clipes do mesmo arquivo de entrada em ordem cronológica sem outras entradas entre eles, especifique o arquivo de entrada apenas uma vez.

Para obter as instruções completas, consulte [the section called “Etapa 1: especificar os arquivos de entrada”](#).

2. Configure os seletores de áudio.

Em cada entrada, crie seletores de áudio para mapear o áudio de entrada para as saídas. Para instruções, consulte [Etapa 2: criar seletores de entrada para vídeo, áudio e legenda](#).

Com arquivos de áudio secundários, MediaConvert sincroniza áudio e vídeo sem levar em conta os códigos de tempo. MediaConvert alinha o início do arquivo de áudio com o início do arquivo de vídeo.

Independentemente de o áudio estar em um arquivo associado ou incorporado ao vídeo, você pode ajustar a sincronização usando a configuração Deslocamento no seletor de áudio de entrada. Use um número positivo para Deslocamento para avançar o áudio na linha do tempo de entrada; use um número negativo para retrocedê-lo.

3. Sincronize quaisquer legendas associadas.

A configuração da sincronização de legendas associadas depende do formato de legendas de entrada:

- Se o formato de legendas de entrada for baseado em timecode (por exemplo, SCC ou STL), o serviço sincronizará o timecode no arquivo de legendas com a linha do tempo de entrada.
- Se o formato das legendas de entrada for baseado em timestamp (por exemplo, SRT, SMI ou TTML), o serviço sincronizará as legendas com o vídeo sem considerar os timecodes.

Informações relacionadas

- [Sobre a origem do timecode de entrada e o alinhamento de legendas](#)
- [the section called “Configurar timecodes de entrada”](#)
- [Legendas e seletores de legendas](#)

4. Configure quando você deseja que as sobreposições gráficas ou sobreposições gráficas em movimento apareçam.

A especificação da hora em que a sobreposição é exibida depende do tipo de sobreposição especificado:

- Para sobreposições gráficas estáticas, especifique a sobreposição na entrada em que deseja que a sobreposição apareça. Especifique os horários de início e término com timecodes que correspondam à linha do tempo da entrada.
- Para sobreposições gráficas estáticas de entrada, especifique quando deseja que a sobreposição apareça com base na linha do tempo de saída.
- Para as sobreposições gráficas em movimento, especifique quando você deseja que a sobreposição apareça com base nas linhas de tempo das entradas.

Informações relacionadas

- [the section called “Configurar timecodes de entrada”](#)
- [the section called “Configurar timecodes de entrada”](#)
- [Inserção de imagen](#)

5. Especifique os clipes de entrada.

A menos que você MediaConvert queira incluir a duração total da entrada, especifique clipes de entrada para cada entrada. Especifique os horários de início e término com timecodes que correspondam à linha do tempo da entrada.

Configure os clipes de entrada da seguinte forma:

- a. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, escolha uma entrada.
- b. Na seção Input clips, escolha Add input clip.
- c. Insira os timecodes inicial e final para o primeiro clipe que você deseja incluir. Use o seguinte formato de 24 horas com um número de quadro: HH:MM:SS:FF.

Quando você especifica um clipe de entrada para uma entrada somente de áudio, os últimos números no timecode que você insere correspondem a centésimos de segundo. Por exemplo, 00:00:30:75 é o mesmo que 30,75 segundos.

Certifique-se de fornecer os timecodes alinhados à linha do tempo de entrada. Por padrão, MediaConvert baseia o recorte de entrada em códigos de tempo incorporados ao seu vídeo de entrada. A forma como você alinha os códigos de tempo depende se o vídeo de entrada tem códigos de tempo incorporados:

- Se a entrada não tiver códigos de tempo incorporados, defina a Fonte do código de hora como Começar em 0 ou como Início especificado.
- Se sua entrada tiver timecodes incorporados e você quiser usá-los, MediaConvert para a fonte Timecode, mantenha o valor padrão, Embedded. Especifique as horas de início e de término do clipe de acordo.

Por exemplo, se a Fonte do código de hora da entrada estiver definida como Incorporado com timecodes de vídeo incorporados que começam em 01:00:00:00, defina o código de tempo de início de um clipe trinta segundos, como 01:00:30:00, não 00:00:30:00. Por padrão, a linha do tempo de entrada é a mesma dos códigos de tempo incorporados

no vídeo. É possível alterar o que determina a linha do tempo de entrada ajustando a configuração de Fonte do código de hora da entrada.

- Especifique a duração de um clipe de entrada com menos de 12 horas.

Para obter mais informações, consulte [Ajustar a linha do tempo de entrada com a origem do timecode de entrada](#).

- d. Especifique os cliques adicionais. Os vários cliques devem estar em ordem cronológica e não podem se sobrepor; cada Timecode inicial deve vir após o Timecode final do clipe anterior.

Se você especificar mais de um clipe de entrada, todos eles aparecerão na saída, um após o outro, na ordem em que forem especificados.


Configuração de faixas de áudio e seletores de áudio

Você usa seletores de áudio para associar o áudio de entrada com o áudio de saída. É possível configurar um único seletor de áudio para representar uma ou mais faixas da entrada. Depois disso, você criará faixas de áudio na saída e associará um único seletor de áudio com cada faixa de saída.

Associações entre faixas de áudio de entrada, seletores de áudio e faixas de áudio de saída seguem estas regras:

- Cada faixa de entrada pode ser associada a um ou mais seletores de áudio
- Cada seletor de áudio possui uma ou mais faixas de entrada
- Cada faixa de saída possui um seletor de áudio

A ilustração a seguir mostra essas relações. Na ilustração, o arquivo de entrada contém três trilhas de áudio. O seletor de áudio 1 seleciona a faixa de entrada 1. O seletor de áudio 1 está associado à faixa de áudio de saída 1 e, portanto, a faixa 1 da saída tem o mesmo conteúdo que a faixa 1 da entrada. A segunda faixa de áudio de entrada não é selecionada por um seletor de áudio e, portanto, não é usada na saída. O seletor de áudio 2 seleciona as faixas de entrada 1 e 3. O seletor de áudio 2 está associado à faixa de áudio de saída 2 e, portanto, a faixa de saída 2 contém os canais das faixas de entrada 1 e 3.



Para fluxos de trabalho que exigem controle em nível de canal, use o recurso de remix de canal de áudio, que oferece compatibilidade com os seguintes fluxos de trabalho:

- Alterar a ordem dos canais em uma faixa de áudio
- Mover canais de áudio de uma ou mais faixas de entrada para diferentes faixas de saída
- Combinar o áudio de vários canais em um único canal
- Dividir o áudio de um único canal em vários canais
- Ajustar o nível de volume dos canais de áudio

Criação de legendas de entrada

Para incluir legendas no seu tarefa, siga estas etapas na ordem indicada:

1. Se as legendas de entrada tiverem um formato associado baseado em timecode, como SCC ou STL, [defina as configurações de origem do timecode](#).
2. [Reúna as informações de legendas necessárias](#).
3. [Crie seletores de legendas de entrada](#).
4. [Configure legendas em saídas](#).

Para obter uma lista completa das legendas de entrada e saída compatíveis, consulte [Tabelas de legendas comparativas](#).

Para obter informações sobre como configurar legendas em sua saída, consulte [Configurar legendas em saídas](#).

 Tip

Você pode usar Amazon Transcribe with MediaConvert para gerar legendas e incluí-las em sua saída. Para obter mais informações, consulte a [legendagem de AWS VOD usando o Amazon Transcribe](#) em Samples on AWS GitHub

Especificar a fonte do código de hora

Para que suas legendas sejam sincronizadas corretamente com seu vídeo, você deve configurar a linha do tempo de entrada para corresponder aos timecodes incorporados no seu arquivo de legendas. MediaConvert estabelece a linha do tempo de entrada com base no valor escolhido para a configuração da fonte do Timecode de entrada. Para obter mais informações, consulte [Origem do timecode de entrada e alinhamento de legendas](#).

Para obter instruções sobre como ajustar a configuração Origem do timecode, consulte [Ajustar a linha do tempo de entrada com a origem do timecode de entrada](#).

Coletar as informações de legendas necessárias

Antes de configurar legendas na sua tarefa, observe as seguintes informações:

- O formato das legendas de entrada. Você deve ter essas informações com antecedência; MediaConvert não as lê nos seus arquivos de entrada.
- As faixas das legendas de entrada que você pretende usar em qualquer uma das suas saídas.
- Os pacotes e arquivos de saída que você pretende criar com a tarefa. Para obter informações sobre como especificar o pacote de saída ou o tipo de arquivo, consulte [Criação de saídas](#).
- O formato de legendas de saída que você pretende usar em cada saída.

Para legendas de saída com compatibilidade que se baseiam no contêiner de entrada, formato de legendas de entrada e contêiner de saída, consulte [Legendas de entrada compatíveis em contêineres de vídeo](#).

- As faixas de legendas de saída que você pretende incluir para cada saída. Se você passar teletext-to-teletext, todas as faixas na entrada estarão disponíveis na saída. Caso contrário, as faixas que você incluir em uma saída poderão ser um subconjunto das faixas que estão disponíveis na entrada.

Criação de seletores de legendas de entrada

Ao configurar as legendas, você começa criando seletores de legendas. Seletores de legendas identificam um ativo de legendas específico na entrada e associam um rótulo a ele. O ativo de legendas é uma única faixa ou o conjunto de todas as faixas contidas no arquivo de entrada, dependendo do formato das suas legendas de entrada. Por exemplo, você pode adicionar Seletor de legendas 1 e associar legendas em francês a ele. Quando você [configura uma saída para incluir legendas](#), isso é feito especificando seletores de legendas.

Para criar seletores de legendas de entrada

1. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, escolha uma entrada.

Note

Em trabalhos com várias entradas, cada entrada deve ter o mesmo número de seletores de legendas. Para entradas que não têm legendas, crie seletores de legendas vazios. Para esses seletores, em Fonte, escolha Fonte nula. Remova todos os seletores de legendas se nenhuma entrada tiver legendas.

2. Na seção Captions selectors, perto da parte inferior da página, escolha Add captions selector.
3. Em Source, escolha o formato de legendas de entrada.
4. Para a maioria dos formatos, mais campos são exibidos. Especifique os valores para esses campos conforme descrito no tópico relacionado ao seu formato de legendas de entrada. Escolha o tópico apropriado da lista a seguir após este procedimento.
5. Crie mais seletores de legendas se necessário. O número de seletores de legendas de que você precisa depende do formato de legendas de entrada. Escolha o tópico apropriado da lista a seguir após este procedimento.

QuickTime faixa de legendas ou legendas em legendas de entrada de dados MXF VANC (auxiliares)

Se as suas legendas de entrada estiverem em qualquer um dos seguintes formatos, o serviço as manipulará como dados "auxiliares":

- QuickTime faixa de legendas (formato QTCC)
- Dados MXF VANC

MediaConvert não cria legendas de saída nesses formatos, mas você pode convertê-las em um [formato de saída compatível](#).

Para legendas auxiliares

- Crie um seletor de legendas por faixa que você usará nas suas saídas.
- Em cada seletor de legendas, para Source, escolha Ancillary.
- Em cada seletor de legendas, para Canal de CC, escolha o número do canal para a faixa que está associada ao seletor.

Por exemplo, as legendas de entrada têm inglês no canal CC 1 e espanhol no canal CC 2. Para usar essas legendas, crie o Seletor de legendas 1 e, em seguida, escolha 1 na lista suspensa CC channel. Em seguida, crie o Seletor de legendas 2 e escolha 2 na lista suspensa CC channel.

Legendas de entrada incorporadas (CEA/EIA-608, CEA/EIA-708), incorporadas +SCTE-20 e SCTE-20+incorporadas

Se as suas legendas de entrada estiverem em qualquer um dos seguintes formatos, o serviço as manipulará como dados "incorporados":

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

Se suas legendas de entrada tiverem legendas incorporadas e SCTE-20, e você desejar que os dois tipos estejam em suas saídas, configure seletores de legendas de entrada separados para as faixas de legenda SCTE-20 e incorporadas. Configure os seletores de legendas SCTE-20 da mesma forma que você configura os seletores incorporados.

Note

Para entradas MXF, as legendas provavelmente estão na faixa auxiliar. Algumas ferramentas de análise de mídia de terceiros relatam incorretamente essas legendas como legendas incorporadas 608/708. Para obter informações sobre como configurar legendas auxiliares,

consulte [QuickTime faixa de legendas ou legendas de entrada de dados MXF VANC \(auxiliares\)](#).

Número de selecionadores de legendas para legendas incorporadas

- Se todas as suas legendas de saída também estiverem em um formato incorporado, crie apenas um seletor de legendas, mesmo que você inclua várias faixas na saída. Com essa configuração, o MediaConvert extrai automaticamente todas as faixas e as inclui na saída.
- Se todas as suas saídas estiverem em um formato não incorporado, crie um seletor de legendas para cada faixa que você deseja incluir na saída.
- Se algumas das suas saídas tiverem legendas em um formato incorporado e outras tiverem legendas em um formato diferente, crie um seletor de legendas para as saídas com legendas incorporadas. Crie também seletores individuais para as saídas com outras legendas que não estão incorporadas, uma para cada faixa que você deseja nas suas saídas.

Campos de seletores de legendas para legendas incorporadas

Source: escolha Embedded

Número de canal CC: esse campo especifica a faixa a ser extraída. Conclua da seguinte maneira:

- Se você estiver fazendo embedded-to-embedded legendas (ou seja, você cria somente um seletor de legendas para as legendas incorporadas de entrada), MediaConvert ignora esse campo, portanto, mantenha o valor padrão para o número do canal CC.
- Se você estiver convertendo legendas incorporadas em outro formato (ou seja, criando vários seletores de legendas, um para cada faixa), especifique o número de canal de legendas a partir da entrada que contém a faixa desejada. Para fazer isso, selecione o número do canal na lista suspensa. Por exemplo, selecione 1 para escolher CC1.

Note

MediaConvert não detecta automaticamente qual idioma está em cada canal. Você pode especificar isso ao configurar as legendas de saída, de forma que os metadados do código de idioma do canal de legendas MediaConvert passem para a saída para uso posterior.

Legendas de entrada DVB-Sub

MediaConvert suporta DVB-sub somente em entradas TS.

Na maioria dos casos, crie um seletor de legendas por faixa. Em cada seletor, especifique a faixa desejada, fornecendo o PID ou o código do idioma.

Note

Não especifique as legendas no campo PID e na lista suspensa Language ao mesmo tempo. Especifique um ou o outro.

Se você estiver DVB-sub-to-DVB usando -sub e quiser passar por todas as faixas de legendas da entrada para a saída, crie um seletor de legendas para todas as faixas. Nesse caso, mantenha o campo PID em branco e não escolha nenhum idioma na lista suspensa Idioma.

Legendas de entrada de teletexto

A configuração dos seletores de legendas de entrada de teletexto depende de como você planeja usar as legendas na saída. Você pode usar as legendas de teletexto de uma das seguintes maneiras:

- [Passagem de teletexto para teletexto](#)

Com a passagem de teletexto, MediaConvert passa pelas legendas de entrada inalteradas da entrada para a saída. O estilo das legendas, os números de página do teletexto e os dados do teletexto sem legendas aparecem em seus resultados exatamente da mesma forma que na entrada.

A passagem do Teletext é a única maneira de incluir dados do Teletext que não sejam legendas em sua saída.

- [Teletexto para teletexto, remapeamento de página](#)

Se quiser que os números de página do teletexto na saída sejam diferentes dos números de página na entrada, você poderá remapear o conteúdo. Quando você faz isso, as legendas de saída têm um estilo simples e você perde todos os dados de teletexto que não sejam legendas.

- [Teletexto para outros formatos de legendas](#)

Você pode usar as legendas de entrada do teletexto para gerar legendas de saída em alguns outros formatos. Para saber quais legendas você pode gerar a partir de entradas de teletexto, consulte [Tabelas de legendas comparativas](#).

Para obter informações sobre a configuração de legendas para cada um desses fluxos de trabalho, consulte os tópicos a seguir.

Passagem de teletexto para teletexto

Quando estiver fazendo a passagem de teletexto para teletexto, crie um seletor de legendas de entrada para todo o conjunto de legendas de entrada. Não especifique um valor para o Número da página.

Para obter informações sobre como configurar a saída desse fluxo de trabalho de legendas, consulte [Passagem de teletexto para teletexto](#).

Teletexto para teletexto, remapeamento de página

Quando o formato das legendas de entrada e saída for Teletexto e você quiser que os números das páginas do Teletexto de saída sejam diferentes dos números das páginas de entrada, crie um seletor de legendas de entrada separado para cada página de Teletexto da entrada. Especifique o número da página de teletexto de entrada para Número da página.

Para obter informações sobre como configurar a saída desse fluxo de trabalho de legendas, consulte [Teletexto para teletexto, remapeamento de página](#).

Teletexto para outros formatos de legendas

Quando as legendas de entrada forem de teletexto e as legendas de saída forem de outro formato, configure um seletor de legendas de entrada para cada página de teletexto de entrada. Especifique o número da página de teletexto de entrada para Número da página.

Para obter informações sobre como configurar a saída desse fluxo de trabalho de legendas, consulte a seção sobre o formato de saída em [Configurar legendas em saídas](#).

Legendas de entrada IMSC, SCC, SMPTE-TT, SRT, STL, TTML (associadas)

IMSC, SCC, SRT, STL e TTML são formatos de legendas associadas. Com esses formatos, você fornece legendas de entrada como um arquivo separado. Dependendo das configurações de

legendas de saída, AWS Elemental MediaConvert elas são transmitidas para a saída no mesmo formato ou convertidas em outro formato associado pelo serviço.

Legendas Sidecar

Em todos os casos, crie um seletor de legendas para cada arquivo de legendas de entrada.

Em Arquivo de origem, digite o URI do arquivo de entrada de legendas que está armazenado no Amazon S3 ou em um servidor HTTP(S). Nas entradas do Amazon S3, você pode especificar o URI diretamente ou selecionar Procurar para escolher dentre seus buckets do Amazon S3. Nas entradas HTTP(S), forneça o URL para o arquivo de vídeo de entrada. Para obter mais informações, consulte [Requisitos de entrada HTTP](#).

Legendas do IMSC

MediaConvert suporta o IMSC como formato de legendas de entrada como arquivo auxiliar ou como parte de uma fonte do FMI. Se as legendas IMSC de entrada fizerem parte de um pacote IMF, consulte [Legendas de entrada IMSC \(como parte de uma fonte IMF\)](#). Para ver as restrições de suporte ao IMSC, consulte [Requisitos da IMSC](#).

Legendas do SMPTE-TT

Você pode usar legendas de entrada SMPTE-TT que sejam somente de texto, que tenham imagens de legendas incluídas no arquivo de legendas com codificação base64 (`smpte:image encoding="Base64"`) e que usem referências externas a imagens de legendas (`smpte:backgroundImage`).

Quando suas legendas usam referências externas a imagens, essas imagens devem estar localizadas no mesmo bucket e pasta do Amazon S3 que o arquivo de legendas. Por exemplo, digamos que este seja o caminho Amazon S3 para seu arquivo SMPTE_TT: `amzn-s3-demo-bucket/mediaconvert-input/captions/my-captions-spanish.ttml`. Em seguida, você deve armazenar os arquivos de imagem aos quais o arquivo de legendas faz referência aqui: `s3://amzn-s3-demo-bucket/mediaconvert-input/captions/`.

Legendas SRT

MediaConvert suporta legendas de entrada SRT com codificação de caracteres UTF-8.

Sincronização de legendas e vídeo associados

Para se certificar de que suas legendas estão corretamente sincronizadas com o seu vídeo, verifique se o valor de Fonte de timecode na seção Seletor de vídeo corresponde aos timecodes no seu

arquivo de legendas. Por exemplo, se os timecodes no seu arquivo de legendas começarem em zero, mas o seu vídeo tiver timecodes incorporados começando em 01:00:00:00, altere o valor padrão para Fonte de timecode de Integrado para Iniciar em 0. Se outros aspectos da tarefa impedirem isso, use a configuração Delta de tempo para ajustar a legenda, conforme descrito em [Casos de uso para Delta de tempo](#).

 Note

MediaConvert manipula o alinhamento das legendas com o vídeo de forma diferente, dependendo se o formato da legenda é baseado em código de tempo ou em carimbo de data/hora. Para obter mais informações, consulte [Origem do timecode de entrada e alinhamento de legendas](#).

Insira um número positivo ou negativo no Delta de tempo para modificar os tempos no arquivo de legendas. Por padrão, o delta de tempo é medido em segundos. Por exemplo, digite **15** para adicionar 15 segundos a todos os tempos no arquivo de legendas. Digite **-5** para subtrair 5 segundos dos tempos no arquivo de legendas. Para especificar em milissegundos, defina Unidades de delta de tempo como Milissegundos.

Se o valor inserido para Delta de tempo resultar em legendas antes ou depois do vídeo, essas legendas não estarão presentes na saída.

 Note

Ao converter de SCC para SRT, MediaConvert primeiro arredonda o valor definido para o delta de tempo para o quadro de entrada mais próximo. MediaConvert usa esse valor arredondado ao calcular os tempos de SRT de saída.

Tópicos

- [Origem do timecode de entrada e alinhamento de legendas](#)
- [Casos de uso para Delta de tempo](#)
- [Converter arquivos de entrada SCC duplo em legendas incorporadas](#)
- [Formatação de estilo TTML](#)

Origem do timecode de entrada e alinhamento de legendas

Ao ajustar a linha de tempo de entrada definindo a entrada Timecode source (Origem do timecode) como Start at 0 (Iniciar em 0) ou Specified start (Início especificado), o MediaConvert se comporta como se a entrada tivesse timecodes incorporados que começam no momento especificado.

Mas MediaConvert não altera os códigos de tempo ou os carimbos de data/hora nos arquivos de legendas do sidecar. Portanto, a maneira como você alinha suas legendas depende do formato das legendas.

Formatos associados baseados em timecode (SCC, STL)

Alguns formatos de legendas, incluindo SCC e STL, definem onde as legendas são colocadas no vídeo por timecode. Com esses formatos, MediaConvert coloca cada legenda nos quadros especificados no arquivo de legendas, de acordo com o timecode de cada quadro na linha do tempo de entrada. Para ajustar suas legendas para iniciar em um horário diferente desse, use a configuração Delta de tempo. Para obter mais informações, consulte [Casos de uso para Delta de tempo](#).

MediaConvert estabelece a linha do tempo de entrada com base no valor escolhido para a configuração da fonte do Timecode de entrada.

Por exemplo, se o arquivo SCC especificar que a primeira legenda deve ser exibida em 00:05:23:00 e você definir Fonte do timecode como Início especificado e Timecode inicial como 00:04:00:00, a primeira legenda será exibida em sua saída em um minuto e vinte e três segundos no vídeo. Ao definir Fonte do timecode como Início especificado e Timecode inicial como 01:00:00:00, as legendas não serão exibidas no momento esperado porque 00:05:23:00 ocorre antes do início do vídeo, de acordo com a linha de tempo de entrada.

Formatos associados baseados em timestamp (SRT, SMI, TTML)

Alguns formatos de legenda, incluindo SRT, SMI e TTML, permitem definir onde as legendas são colocadas no vídeo por timestamp. Com elas, MediaConvert mede o posicionamento das legendas pela distância, no tempo, do início do vídeo. Isso é verdadeiro, independentemente de o arquivo de legendas especificar o posicionamento com timecode ou timestamp.

Portanto, suas legendas serão exibidas no momento especificado no arquivo de legendas, sem levar em consideração os timecodes do vídeo. Por exemplo, se o arquivo SRT especificar que a primeira legenda deve ser exibida em 00:05:23:00 ou em 00:05:23,000 e você definir Fonte do timecode como Início especificado e Timecode inicial como 00:04:00:00, a primeira legenda ainda será exibida em sua saída em cinco minutos e vinte e três segundos no vídeo.

Para ajustar suas legendas para iniciar em um horário diferente desse, use a configuração Delta de tempo. Para obter mais informações, consulte [Casos de uso para Delta de tempo](#).

Formatos que incorporam legendas no stream de vídeo (CEA/EIA-608, CEA/EIA-708)

Alguns formatos de legendas incorporam as legendas diretamente no quadro de vídeo ou nos metadados do quadro de vídeo. Com eles, MediaConvert mantém as legendas com os quadros nos quais elas estão incorporadas, independentemente das configurações do timecode.

Casos de uso para Delta de tempo

A forma como você usa Time delta (TimeDelta) depende do problema que você está tentando resolver e do formato das legendas com o qual você está trabalhando.

Por padrão, você especifica o delta de tempo em segundos. Se você quiser especificá-lo em milissegundos, defina Unidades delta de tempo (TimeDeltaUnits) como Milissegundos (MILISSEGUNDOS).

Ajuste para diferentes timecodes entre arquivos de vídeo e de legendas

Com formatos de legendas baseadas em timecode, como SCC e STL, os timecodes nas legendas podem ser relativos a um timecode inicial diferente do timecode inicial incorporado no vídeo. O Delta de tempo é usado para ajustar a diferença.

Exemplo de problema: o arquivo de vídeo pode ter códigos de tempo incorporados que começam em 00:05:00:00. A primeira instância de diálogo que exige legendas pode ser um minuto após o início do vídeo, no timecode 00:06:00:00. Seu arquivo de legendas pode ser gravado na suposição de que o vídeo comece em 00:00:00:00, e a primeira legenda em 00:01:00:00. Se você não usar o Time delta (Delta de tempo), o MediaConvert não incluirá essa primeira legenda porque ela ocorre antes do início do vídeo.

Solução: Adicione cinco minutos para as legendas. Insira **300** para Delta de tempo.

Ajustar legendas após a sincronização de vídeo e áudio

Suas legendas baseadas em timecode (SCC ou STL) podem estar alinhadas com os timecodes incorporados em seu vídeo, mas pode ser necessário usar a configuração de entrada Fonte do timecode para alinhar o áudio. Isso cria uma diferença entre o vídeo e as legendas, que é necessário ajustar. Não é necessário fazer esse ajuste com formatos de legendas baseados em timestamp, como SRT, SMI e TTML.

Para obter mais informações sobre como alinhar legendas ao usar a Fonte do timecode de entrada, consulte [Origem do timecode de entrada e alinhamento de legendas](#).

Exemplo de problema: seu arquivo de vídeo pode ter timecodes incorporados que começam em 00:05:00:00, e a primeira instância do diálogo que requer legendas pode ser em um minuto do vídeo, no timecode 00:06:00:00. Seu arquivo de legendas é gravado para sincronizar corretamente, de forma que a primeira legenda começa em 00:06:00:00. Mas é necessário alterar suas legendas incorporadas na entrada, para que sincronizem corretamente com o arquivo de áudio. Neste caso, você define a entrada Fonte do timecode como Start at Zero (Começar em zero). Se você não usar Time delta, MediaConvert colocaria a primeira legenda em sua saída aos seis minutos do vídeo.

Solução: Subtraia cinco minutos das legendas. Insira **-300** para Delta de tempo.

Correção de pequenos erros na sincronização de legendas

Com qualquer tipo de formato de sidecar, pode haver um pequeno erro em seu arquivo de legendas de entrada, de forma que as legendas estão sempre um pouco atrasadas ou um pouco adiantadas.

Exemplo de problema: seu vídeo tem legendas incorporadas que começam em zero. A primeira instância do diálogo que requer legendas está em 00:06:15:00, mas as legendas aparecem na tela com três segundos de atraso, em 00:06:18:00.

Solução: subtrair três segundos das legendas. Insira **-3** para Delta de tempo.

Converter arquivos de entrada SCC duplo em legendas incorporadas

Se você quiser usar dois arquivos SCC como entrada de legendas e incorporar as legendas como dois canais de legendas de saída incorporados no fluxo de vídeo de saída, configure suas legendas de acordo com este procedimento.

Para converter SCC duplos em legendas incorporadas

1. Configure dois seletores de legendas de entrada. Siga o procedimento em [Criação de seletores de legendas de entrada](#). Especifique valores da seguinte forma:
 - Em cada seletor de legendas, escolha SCC como Source (Fonte).
 - Para o Arquivo de origem, escolha um dos seus arquivos SCC de entrada em cada seletor.
 - Se quiser que as legendas 608 e 708 sejam incorporada em suas saídas, escolha Upconvert para Force 608 to 708 upconvert nos dois seletores de legendas.
2. Configure legendas em suas saídas. Siga o procedimento em [Configurar legendas em saídas](#). Siga estas opções específicas:

- Especifique as legendas na mesma saída que o vídeo no qual você deseja incorporar as legendas.
- Escolha Adicionar legendas duas vezes, para criar as guias Legendas 1 e Legendas 2 na seção Configurações de codificação.
- Para Origem das legendas, em cada guia de legendas, escolha um dos seletores de legendas que você criou na etapa anterior deste procedimento.
- Para Número do canal de CC, escolha um número para cada guia de legendas que não compartilhar um campo. Por exemplo, em Legenda 1, escolha 1 para Número do canal de CC e, em Legenda 2, escolha 3 para Número do canal de CC.

Não escolha as combinações 1 e 2 ou 3 e 4, pois esses pares de canais compartilham o mesmo campo.

- Se você escolheu Upconvert na etapa anterior deste procedimento, opcionalmente, você pode especificar um número de serviço para serviço 708 service number. Dentro de uma saída, cada guia de legendas deve especificar um número de serviço diferente.

Se você fizer upconvert e não especificar um valor para 708 service number, o serviço usa o valor que você especificar para o Número do canal de CC como seu número de serviço 708.

Formatação de estilo TTML

AWS Elemental MediaConvert lê a formatação de estilo das legendas de entrada quando seu trabalho é executado. Se você notar problemas com a formatação de estilo da saída, recomendamos verificar a formatação das legendas de entrada ou definir a Passagem de estilo como Habilitado. Os tópicos a seguir fornecem orientações sobre o uso de fontes, atributos hereditários e não hereditários e idiomas da direita para a esquerda em suas legendas de entrada TTML.

Especificando fontes

MediaConvert suporta as seguintes famílias de fontes genéricas listadas na recomendação do [TTML2 W3C](#):

- padrão
- monoespaçada
- sem serifa
- serifa

- monospaceSansSerif
- monoespaçada com serifa
- proportionalSansSerif
- proporcional com serifa

Para obter os melhores resultados, especifique uma família de fontes genérica em suas legendas de entrada TTML. Se você especificar uma fonte individual em vez disso, MediaConvert mapeará a fonte para uma das famílias de fontes genéricas listadas acima.

Atributos hereditários e não hereditários

Os atributos de estilo são hereditários ou não hereditários. A [Recomendação TTML 2 do W3C](#) lista esses atributos em Herdado para cada atributo de estilo.

Inclua atributos de estilo não hereditários em todos os elementos aos quais você deseja que eles se apliquem.

Por exemplo, `tts:backgroundColor` é um atributo de estilo não hereditário. Os resultados a seguir são Olá com uma cor de fundo vermelha e Mundo sem cor de fundo:

```
<span tts:backgroundColor="red">hello<br/>world</span>
```

Você pode corrigir a formatação acima de modo que Olá mundo tenham uma cor de fundo vermelha usando spans individuais, cada um com seus próprios atributos de estilo, como neste exemplo:

```
<span><span tts:backgroundColor="red">hello</span> <br/> <span  
tts:backgroundColor="red">world</span></span>
```

Idiomas da direita para a esquerda

MediaConvert suporta direções de texto da esquerda para a direita e da direita para a esquerda em TTML.

Quando você não especifica a direção do texto, MediaConvert usa da esquerda para a direita.

Para especificar da direita para a esquerda, inclua um atributo `tts:direction="rtl"`.

Se seu texto tiver uma mistura de caracteres bidirecionais, inclua também um

`tts:unicodeBidi="embed"` atributo conforme descrito na recomendação do [TTML2 W3C](#).

Observe que esse `tts:unicodeBidi` é um atributo não hereditário.

Legendas de entrada IMSC (como parte de uma fonte IMF)

AWS Elemental MediaConvert suporta o IMSC como formato de legendas de entrada como arquivo auxiliar ou como parte de uma fonte do FMI. Se as legendas IMSC de entrada estiverem em um arquivo associado, consulte [Legendas de entrada IMSC, SCC, SMPTE-TT, SRT, STL, TTML \(associadas\)](#).

Quando suas legendas IMSC de entrada fizerem parte de uma origem IMF, não especifique o arquivo de origem para as legendas IMSC. Essas informações estão no arquivo CPL que você especifica para a tarefa de entrada. Para ver as restrições de compatibilidade com o IMSC, consulte [Requisitos da IMSC](#).

Número de seletores de legendas para IMSC

Crie um seletor de legendas por faixa.

Número de faixa

Especifique as legendas que deseja, fornecendo um número de faixa. Os números de faixa correspondem a ordem em que as faixas são exibidas no arquivo CPL. Por exemplo, se seu arquivo CPL relaciona as legendas em francês primeiro, defina Número de faixa como 1 para especificar as legendas em Francês.

Na sua especificação de Tarefa JSON

Se você usar a API ou um SDK, poderá encontrar essas configurações no arquivo JSON do seu trabalho. Essas configurações estão abaixo de `Inputs`, como no exemplo a seguir:

```
"Inputs": [  
  
  {  
    ...  
  
    "CaptionSelectors": {  
      "Captions Selector 1": {  
        "SourceSettings": {  
          "SourceType": "IMSC",  
          "TrackSourceSettings": {  
            "TrackNumber": 1  
          }  
        }  
      }  
    }  
  }  
]
```

```
    },  
  
    "Captions Selector 2": {  
      "SourceSettings": {  
        "SourceType": "IMSC",  
        "TrackSourceSettings": {  
          "TrackNumber": 4  
        }  
      }  
    },  
    ...  
  }
```

Legendas de entrada WebVTT (como parte de uma fonte HLS)

AWS Elemental MediaConvert suporta WebVTT como formato de legendas de entrada como arquivo auxiliar ou como parte de uma fonte HLS. Se as legendas WebVTT de entrada estiverem em um arquivo associado, consulte [Legendas de entrada IMSC, SCC, SMPTE-TT, SRT, STL, TTML \(associadas\)](#).

Quando suas legendas WebVTT de entrada fizerem parte de uma origem HLS, não especifique o WebVTT de origem manifesto para as legendas WebVTT. Essas informações estão no arquivo HLS que você especifica para a tarefa de entrada. Você precisará habilitar Usar grupo de renderização HLS e usar as configurações a seguir.

Número de seletores de legendas para WebVTT

Crie um seletor de legendas por fonte WebVTT.

Id de grupos de versões

Especifique qual grupo de legendas você deseja, fornecendo id de grupo. O ID do grupo corresponde à EXT-X-MEDIA tag GROUP-ID em seu manifesto HLS. Por exemplo, se o seu arquivo de manifesto HLS listar suas legendas em francês em um grupo específico "subs", defina o ID do grupo de renderização como legendas para especificar o ID do grupo de legendas em francês.

Nome da condição

Especifique o grupo de legendas que você deseja, fornecendo um nome de representação. O nome da representação corresponde à EXT-X-MEDIA tag NAME em seu manifesto HLS. Por exemplo, se o arquivo de manifesto HLS listar as legendas em francês em um nome de renderização chamado

“French”, defina Nome da condição) como Francês para especificar o nome de renderização das legendas em francês.

Código do idioma da representação

Especifique o grupo de legendas que você deseja, fornecendo um código de idioma ISO 639-3. O idioma corresponde à EXT-X-MEDIA tag LANGUAGE em seu manifesto HLS. Por exemplo, se o arquivo de manifesto HLS listar as legendas em francês em um código de idioma "FRA", defina Código de linguagem da representação como FRA para especificar o código de idioma de renderização das legendas em francês.

Na sua especificação de Tarefa JSON

Se você usar a API ou um SDK, poderá encontrar essas configurações no arquivo JSON do seu trabalho. Essas configurações estão abaixo de Inputs, como no exemplo a seguir:

```
"Inputs": [  
  
    {  
        ...  
  
        "CaptionSelectors": {  
            "Caption Selector 1": {  
                "SourceSettings": {  
                    "SourceType": "WebVTT",  
                    "WebvttHlsSourceSettings": {  
                        "RenditionGroupId": "subs",  
                        "RenditionName": "French",  
                        "RenditionLanguageCode": "FRA"  
                    }  
                }  
            }  
        }  
    }  
    ...  
]
```

Criação de saídas

Uma única MediaConvert tarefa pode criar saídas como um arquivo independente (por exemplo, um arquivo.mp4), um conjunto de arquivos para streaming de taxa de bits adaptável (ABR) (por exemplo,

um Apple HLS pacote) ou combinações de ambos. Ao criar os grupos de saída e suas respectivas saídas, você especifica o número e os tipos de arquivos que seu trabalho gera.

Quando seu MediaConvert trabalho estiver concluído, você poderá usar a Amazon CloudFront ou outra rede de distribuição de conteúdo (CDN) para entregar seu pacote de streaming. A CDN leva seu vídeo para as pessoas que desejam assisti-lo. Para obter mais informações, consulte [Entregando vídeo sob demanda \(VOD\) com CloudFront](#).

Os tópicos desta seção explicam a relação entre grupos MediaConvert de saída, MediaConvert saídas e os arquivos de saída reais que são entregues MediaConvert a você.

Tópicos

- [Configurar legendas em saídas](#)
- [Usando grupos de saída para especificar um tipo de pacote de streaming ou arquivo autônomo](#)
- [Escolher os grupos de saída do streaming ABR](#)
- [Configurações de codificação recomendadas para qualidade de vídeo](#)
- [Uso de variáveis em configurações de tarefa](#)

Configurar legendas em saídas

A localização das legendas em uma tarefa depende do seu formato de legendas de saída: suas legendas podem estar na mesma saída que o seu vídeo, em uma saída separada no mesmo grupo de saída que o seu vídeo ou em um grupo de saída completamente separado. A forma como você configura várias faixas de legendas também depende do formato das legendas de saída.

Para obter uma lista completa das legendas de entrada e saída compatíveis, consulte [Tabelas de legendas comparativas](#).

Para mais informações sobre como configurar legendas para o trabalho, consulte [Criação de legendas de entrada](#).

O procedimento a seguir mostra como configurar legendas para diferentes saídas.

Para configurar legendas para diferentes saídas

1. Abra o MediaConvert console em <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Escolha Create job (Criar trabalho).

3. Configure sua entrada, grupos de saída e saídas para vídeo e áudio, conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#) e [Criação de saídas](#).
4. Crie seletores de legendas de entrada, conforme descrito em [the section called “Criação de seletores de legendas de entrada”](#).
5. Determine onde na sua tarefa você deseja especificar as legendas. Essa escolha depende do formato das legendas de saída. Consulte o tópico relevante abaixo para procurar isso.
6. No painel esquerdo da página Create job (Criar tarefa), escolha a saída apropriada na lista de saídas.
7. Em Encoding settings (Configurações de codificação), escolha Add caption (Adicionar legenda). Isso exibe uma área de configurações de legendas em Encoding settings (Configurações de codificação).
8. Se o seu formato de legendas de saída exigir um grupo separado de configurações de legendas para cada faixa na saída, escolha Add captions (Adicionar legendas) novamente até ter um único grupo de legendas para cada faixa. Para determinar se você precisa de um grupo de configurações de legendas para todas as faixas ou um para cada faixa, consulte o tópico relevante abaixo.
9. Em Encoding settings, escolha Captions 1 na lista.
10. Em Captions source, escolha um seletor de legendas. Isso seleciona a faixa ou faixas que você associou ao seletor ao configurar sua entrada, de forma que AWS Elemental MediaConvert inclua essas legendas nessa saída.
11. Em Destination type, escolha um formato de legendas de saída. Verifique [the section called “Legendas de entrada compatíveis em contêineres de vídeo”](#) para garantir que você esteja escolhendo um formato com compatibilidade.
12. Forneça valores para quaisquer campos adicionais, conforme descrito no tópico relevante abaixo.

Detalhes por formato de legendas de saída

- [CEA/EIA-608 and CEA/EIA-708 legendas de saída \(incorporadas\)](#)
- [Legendas de saída DVB-Sub](#)
- [Legendas de saída IMSC, TTML e WebVTT \(associadas\)](#)
- [Legendas de saída SCC, SRT e SMI \(associadas\)](#)
- [Legendas de saída teletexto](#)

- [Legendas de saída Burn-in](#)
- [Configurações para legendas de acessibilidade](#)

CEA/EIA-608 and CEA/EIA-708 legendas de saída (incorporadas)

Esta seção aborda como configurar legendas de saída incorporadas em AWS Elemental MediaConvert. Os principais tópicos incluem:

- Onde especificar as legendas.
- Como especificar várias faixas de legendas.
- Legendas incorporadas e auxiliares em saídas MXF.

Onde especificar as legendas

Coloque suas legendas no mesmo grupo de saída e na mesma saída do seu vídeo.

Como especificar várias faixas de legendas

- Se o formato das legendas de entrada estiver incorporado (ou seja, você estiver passando por ele embedded-to-embedded), você precisará criar somente um grupo de configurações de legendas. O seletor de legendas que você escolher em Captions source (Origem das legendas) incluirá todas as faixas da entrada.
- Se as legendas de entrada forem dois arquivos SCC, você poderá criar legendas de saída como dois canais de legendas de saída incorporados no streaming de vídeo de saída. Para obter mais informações, consulte [Converter arquivos de entrada SCC duplo em legendas incorporadas](#).
- Se as legendas de entrada não forem incorporadas ou do arquivo SCC, você poderá incluir somente uma faixa de legendas por saída. Em cada saída, inclua um grupo de configurações de legendas. Em Captions source (Origem da legenda), escolha o seletor configurado para a faixa que você deseja incluir.

Legendas incorporadas e auxiliares em saídas MXF

Depende do perfil MXF se a saída MXF pode conter legendas auxiliares:

- MXF XDCAM HD: esse perfil MXF especifica dados auxiliares na faixa smpte 436. Com essas saídas, MediaConvert copia suas legendas incorporadas para a faixa auxiliar smpte 436, além de incluí-la no stream de vídeo.

- MXF D-10: essa especificação de perfil MXF não permite dados auxiliares. Portanto, as saídas MXF D-10 têm apenas legendas incorporadas no streaming de vídeo.

MediaConvert determina o perfil MXF de uma saída com base nos valores das seguintes configurações de codificação:

- Resolução
- Taxa de quadros
- Perfil de codec de vídeo
- Modo de entrelaçamento

Para obter informações sobre quais valores dessas configurações são válidos para cada perfil MXF, consulte as especificações relevantes. Para XDCAM HD, consulte [RDD 9:2009 - SMPTE Standard Doc - MXF Interoperability Specification of Sony MPEG Long GOP Products](#) na biblioteca digital IEEE Xplore. Para MXF D-10, consulte [ST 356:2001 - SMPTE Standard - For Television — Type D-10 Stream Specifications — MPEG-2 4:2:2P @ ML for 525/60 and 625/50](#).

Legendas de saída DVB-Sub

Esta seção aborda como configurar as legendas de saída DVB-Sub em. AWS Elemental MediaConvert Os principais tópicos incluem:

- Onde especificar as legendas.
- Como especificar várias faixas de legendas.
- Como especificar o script da fonte.

Onde especificar as legendas

Coloque suas legendas no mesmo grupo de saída e na mesma saída do seu vídeo.

Como especificar várias faixas de legendas

- Se as suas legendas de entrada tiverem o mesmo formato que as legendas de saída (passagem direta), você precisará criar apenas um grupo de configurações de legendas. O seletor de legendas que você escolher em Captions source (Origem das legendas) incluirá todas as faixas da entrada.

- Se as suas legendas de entrada estiverem em um formato diferente, crie um grupo de configurações de legendas para cada faixa. Coloque cada grupo de configurações de legendas na mesma saída. Eles aparecerão na lista de grupos de configurações como Captions 1, Captions 2 e assim por diante. Em cada grupo de configurações, escolha o seletor de legendas em Captions source (Origem das legendas) que está configurado para a faixa que você deseja incluir.

Como especificar o script da fonte

AWS Elemental MediaConvert seleciona automaticamente o script apropriado para suas legendas, com base no idioma especificado nas configurações das legendas de saída. Se o idioma que você escolher tiver mais de um script possível, especifique o script desejado.

Para garantir que o serviço use o script da fonte correta

1. Na seção Legendas, em Configurações de codificação, para Idioma, escolha o idioma do texto das legendas.
2. Se o idioma que você especificar tiver mais de um script possível, use Script da fonte para especificar o script.

Por exemplo, se você escolher Chinês (ZH) como Idioma, use o Script da fonte para escolher entre Chinês simplificado ou Chinês tradicional. Nesse caso, se você não especificar um valor para Script da fonte, o padrão do serviço será chinês simplificado.

Tip

Na maioria dos casos, para o Script da fonte, você pode manter o valor padrão de Automático. Quando você faz isso, o serviço escolhe o script com base no idioma do texto das legendas.

Legendas de saída IMSC, TTML e WebVTT (associadas)

Esta seção aborda como configurar as legendas de saída IMSC, TTML e WebVTT (sidecar) em. AWS Elemental MediaConvert Os principais tópicos incluem:

- Onde especificar as legendas.
- Como especificar várias faixas de legendas.
- Opções de contêiner de legendas associadas.

Se as suas legendas de saída estiverem no formato TTML ou WebVTT, configure-as nas suas saídas de acordo com as informações a seguir. Para ver as restrições de suporte ao IMSC, consulte [Requisitos da IMSC](#).

Onde especificar as legendas

Coloque as legendas no mesmo grupo de saída, mas em uma saída diferente da do vídeo.

Depois de adicionar legendas a uma saída, exclua os grupos de configurações de Vídeo e Áudio 1 que o serviço criou automaticamente com a saída.

Para excluir os grupos de configurações de Vídeo e Áudio 1

1. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, em Grupos de saída, selecione a saída que contém os grupos de configurações que você deseja excluir.
2. O grupo de configurações Vídeo é exibido automaticamente na seção Configurações de stream. Escolha o botão Remover seletor de vídeos.
3. O grupo de configurações Áudio 1 é exibido automaticamente na seção Configurações de stream. Selecione o botão Remover.

Como especificar várias faixas de legendas

Coloque cada faixa de legendas em sua própria saída.

 Note

A primeira faixa de legendas que você especificar em sua tarefa é sinalizada como faixa padrão no manifesto HLS.

Opções de contêiner de legendas associadas

Dependendo do seu grupo de saída, é possível escolher o contêiner de legendas para saídas de legendas IMSC e TTML.

Para grupos de saída DASH ISO, é possível escolher entre estes:

- Fragmentado MP4 () . fmp4
- Bruto (.xml para IMSC, .ttml para TTML)

Para todos os outros grupos de saída, os arquivos IMSC e TTML são brutos.

Para especificar o contêiner para legendas IMSC e TTML em grupos de saída DASH ISO

1. Configure as saídas no grupo de saída DASH ISO conforme descrito em [Criar saídas em grupos de saída de streaming ABR](#). Coloque as legendas em uma saída separada.
2. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, escolha a saída de legendas.
3. Na seção Output settings (Configurações de saída) à direita, escolha Container settings (Configurações do contêiner) e habilite DASH container settings (Configurações do contêiner DASH).
4. Em Captions container (Legendas do contêiner), mantenha Raw (Bruto) padrão ou escolha Fragmented MPEG-4 (MPEG-4 fragmentado).

Legendas de saída SCC, SRT e SMI (associadas)

Esta seção aborda como configurar as legendas de saída SCC, SRT e SMI (sidecar) em. AWS Elemental MediaConvert Os principais tópicos incluem:

- Onde especificar as legendas.
- Como especificar várias faixas de legendas.

Onde especificar as legendas

Coloque as legendas no mesmo grupo de saída, mas em uma saída diferente da do vídeo.

Depois de adicionar legendas a uma saída, exclua os grupos de configurações de Vídeo e Áudio 1 que o serviço criou automaticamente com a saída.

Para excluir os grupos de configurações de Vídeo e Áudio 1

1. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, em Grupos de saída, selecione a saída que contém os grupos de configurações que você deseja excluir.
2. O grupo de configurações Vídeo é exibido automaticamente na seção Configurações de stream. Escolha o botão Remover seletor de vídeos.
3. O grupo de configurações Áudio 1 é exibido automaticamente na seção Configurações de stream. Selecione o botão Remover.

Como especificar várias faixas de legendas

Para cada saída SRT, SCC ou SMI, você deve ter uma saída por seletor de legenda. Na saída da legenda, escolha o seletor de legendas em Fonte de legendas que está configurado para a faixa que você deseja incluir. Eles aparecerão na lista de grupos de configurações como Seletor de legendas 1, Seletor de legendas 2 e assim por diante.

Legendas de saída teletexto

Esta seção aborda como configurar legendas de saída de teletexto em AWS Elemental MediaConvert. Os principais tópicos incluem:

- Passagem de teletexto para teletexto.
- Teletexto para teletexto, remapeamento de página.
- Teletexto de outros formatos de legendas.

A configuração das legendas de teletexto de saída depende do fato de você querer mover as legendas para diferentes páginas de teletexto ou apenas passar as legendas exatamente da entrada para a saída.

Passagem de teletexto para teletexto

Quando o formato das legendas de entrada for teletexto e você quiser que as legendas de saída estejam nas mesmas páginas, com o mesmo estilo da entrada, você poderá passar as legendas de entrada para a saída. Para isso, defina suas legendas da seguinte forma:

- Certifique-se de que as legendas de entrada estejam configuradas com um seletor de legendas. Para obter mais informações, consulte [Legendas de entrada de teletexto](#).
- No mesmo grupo de saída e na mesma saída do seu vídeo, crie uma guia de legendas. Essa única guia de legendas representa todas as legendas de saída, independentemente do número de páginas de teletexto de saída que você tenha.
- Na guia de legendas de saída, escolha o seletor de legendas de entrada para Fonte de legendas.
- Não especifique valores para nenhuma outra configuração na guia de legendas de saída.

Quando você trabalha diretamente em sua especificação de trabalho JSON, uma guia de legendas corresponde a um filho de `CaptionDescriptions`.

Teletexto para teletexto, remapeamento de página

Quando o formato das legendas de entrada for teletexto e, na saída, você quiser alterar as páginas de teletexto em que as legendas estão, especifique as páginas na entrada e na saída. Para isso, defina suas legendas da seguinte forma:

- Certifique-se de que as legendas de entrada estejam configuradas com um seletor de legendas para cada página de teletexto e que você especificou o número da página nas configurações de cada seletor de legendas de entrada. Para obter mais informações, consulte [Legendas de entrada de teletexto](#).
- No mesmo grupo de saída e na mesma saída do vídeo, crie uma guia de legendas para cada página de teletexto de saída.
- Em cada guia de legendas de saída, escolha um de seus seletores de legendas de entrada para Fonte de legendas.
- Em cada guia de legendas de saída, para Número da página, especifique o número da página do teletexto que você deseja para essas legendas na saída. Opcionalmente, forneça valores para os Idiomas, Descrição, e Tipos de página.

Teletexto de outros formatos de legendas

Quando suas legendas de entrada estão em um formato diferente de teletexto, você deve especificar as páginas de teletexto para suas legendas de saída. MediaConvert suporta esses fluxos de trabalho de legendas:

- Uma única trilha de legendas de entrada para uma única página de teletexto de saída.
- Uma única trilha de legendas de entrada para várias páginas de teletexto de saída. Cada página de saída duplica o conteúdo das outras.
- Várias trilhas de legendas de entrada para várias páginas de teletexto de saída. Você usa seletores de legendas para especificar quais legendas devem ser incluídas em cada página de teletexto de saída.

Configure suas legendas assim:

- Certifique-se de que as legendas de entrada estejam configuradas com um seletor de legendas para cada faixa de legendas que você pretende mapear para uma página de teletexto. Para obter mais informações, consulte [Criação de seletores de legendas de entrada](#).

- No mesmo grupo de saída e na mesma saída do vídeo, crie uma guia de legendas para cada página de teletexto de saída.
- Em cada guia de legendas de saída, escolha um de seus seletores de legendas de entrada para Fonte de legendas.
- Em cada guia de legendas de saída, para Número da página, especifique o número da página do teletexto que você deseja para essas legendas na saída. Opcionalmente, forneça valores para Idioma e Descrição.

Legendas de saída Burn-in

Esta seção aborda como configurar legendas de saída de gravação em. AWS Elemental MediaConvert Os principais tópicos incluem:

- Onde especificar as legendas.
- Como especificar várias faixas de legendas.
- Como usar a passagem de estilo.
- Fontes que não estão em inglês e caracteres não suportados.

Gravar é uma maneira de entregar legendas, em vez de um formato de legendas. O Burn-in grava as legendas diretamente nos seus quadros de vídeo, substituindo pixels de conteúdo de vídeo pelas legendas. Se quiser fazer o burn-in de legendas em uma saída, configure-as de acordo com as informações a seguir.

Onde especificar as legendas

Coloque suas legendas no mesmo grupo de saída e na mesma saída do seu vídeo.

Como especificar várias faixas de legendas

Você pode gravar em apenas uma faixa de legendas em cada saída.

Como usar a passagem de estilo

Você pode escolher como estilizar o texto da legenda de burn-in que aparece no vídeo de saída. Há algumas opções, incluindo passagem de estilo, configurações padrão ou substituições manuais.

Quando você define a passagem de estilo como Ativada, MediaConvert usa as informações de estilo e posição disponíveis nas legendas de entrada. Observe que MediaConvert usa configurações padrão para qualquer informação de estilo ausente.

MediaConvert suporta passagem de estilo para os seguintes formatos de legenda de entrada:

- Auxiliar
- Incorporado
- SCTE-20
- SCC
- TTML
- STL (EBU STL)
- SMPTE-TT (baseado em texto)
- Teletexto
- IMSC
- WebVTT

Quando você define a passagem de estilo como Desativada, MediaConvert ignora as informações de estilo da entrada e usa as configurações padrão: texto branco com contorno preto, posicionamento na parte inferior central e dimensionamento automático.

Independentemente de você definir a passagem de estilo como ativada ou não, você também pode optar por substituir manualmente qualquer uma das opções de estilo individuais.

 Note

As entradas TTML e do tipo TTML (IMSC, SMPTE-TT) têm requisitos especiais de formatação de estilo. Para obter mais informações, consulte [Formatação de estilo TTML](#).

Como especificar o script da fonte

AWS Elemental MediaConvert seleciona automaticamente o script apropriado para suas legendas, com base no idioma especificado nas configurações das legendas de saída. Se o idioma que você escolher tiver mais de um script possível, especifique o script desejado.

Para garantir que o serviço use o script da fonte correta

1. Na seção Legendas, em Configurações de codificação, para Idioma, escolha o idioma do texto das legendas.

2. Se o idioma que você especificar tiver mais de um script possível, use Script da fonte para especificar o script.

Por exemplo, se você escolher Chinês (ZH) como Idioma, use o Script da fonte para escolher entre Chinês simplificado ou Chinês tradicional. Nesse caso, se você não especificar um valor para Script da fonte, o padrão do serviço será chinês simplificado.

 Tip

Na maioria dos casos, para o Script da fonte, você pode manter o valor padrão de Automático. Quando você faz isso, o serviço escolhe o script com base no idioma do texto das legendas.

Fontes que não estão em inglês e caracteres não suportados

Quando a fonte de entrada usa um script de fonte que não está em inglês, as legendas de gravação de saída podem conter caracteres Unicode não suportados #. Para resolver, defina a Passagem de estilo como Ativado.

Configurações para legendas de acessibilidade

Ao criar uma saída HLS ou CMAF HLS e incluir uma faixa de legendas ISMC ou WebVTT, você pode adicionar atributos de acessibilidade para legendas ao seu manifesto de saída. MediaConvert adiciona esses atributos de acordo com as seções 4.5 e 4.6 da [especificação de criação HLS para dispositivos Apple](#).

Quando você define legendas de acessibilidade (accessibility) como Ativado (ENABLED), MediaConvert adiciona os seguintes atributos à faixa de legendas no manifesto emEXT-X-MEDIA: e. CHARACTERISTICS="public.accessibility.describes-spoken-dialog,public.accessibility.describes-music-and-sound" AUTOSELECT="YES"

Mantenha o valor padrão, Disabled (DISABLED), se a faixa de legendas não tiver a intenção de fornecer essa acessibilidade. MediaConvert não adicionará os atributos do parágrafo anterior.

Usando grupos de saída para especificar um tipo de pacote de streaming ou arquivo autônomo

AWS Elemental MediaConvert as funções de saída diferem com base no tipo de grupo de saída do qual elas fazem parte.

Arquivo

Em um grupo de saída de Arquivo, cada saída configurada resulta em um arquivo de saída autônomo.


Por exemplo, você pode configurar uma saída que contenha todo o vídeo, o áudio e as legendas juntos. Você também pode configurar uma saída separada para legendas secundárias, como TTML.

Pacotes de saída de streaming

Nos grupos de saída a seguir, as saídas que você configura são partes separadas de um único pacote de streaming de taxa de bits adaptável (ABR): CMAF, Apple HLS, DASH ISO e Microsoft Smooth Streaming.

Em um grupo de saída ABR, cada saída é geralmente um elemento da mídia. Ou seja, cada saída é uma fatia na pilha ABR. Por exemplo, você pode ter uma saída para cada uma das três resoluções de vídeo, uma saída para cada uma das duas faixas de idioma de áudio e uma saída para cada um dos dois idiomas de legenda.

A ilustração a seguir mostra a relação entre as saídas em um grupo de saída ABR e os MediaConvert arquivos criados. Cada caixa laranja corresponde a uma saída dentro do grupo de saída. Neste exemplo, há três resoluções de vídeo, áudio em dois idiomas e legendas em dois idiomas. O pacote contém arquivos de áudio, vídeo e legenda segmentados, e arquivos manifesto que informam ao player de quais arquivos fazer download e quando executá-los.



Um único trabalho pode gerar de zero a vários arquivos autônomos e zero para muitos pacotes de streaming. Para criar mais do que um arquivo autônomo, adicione um único grupo de saída de arquivos ao seu trabalho e adicione várias saídas a esse grupo de saída. Para criar mais de um pacote de streaming, adicione vários grupos de saída CMAF, AppleHLS, DASH ISO ou Microsoft Smooth Streaming ao trabalho.

A ilustração a seguir mostra uma MediaConvert tarefa que gera dois arquivos.mp4 autônomos, dois Apple HLS pacotes e um CMAF pacote. Um grupo de saída de arquivo único com duas saídas resulta em dois arquivos autônomos. Um único grupo de saída Apple HLS com sete saídas resulta em um único pacote visualizável com sete fatias ABR.



Para obter informações sobre como configurar grupos de saída e saídas no seu trabalho, consulte [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#).

Escolher os grupos de saída do streaming ABR

Para criar ativos de mídia para as pessoas transmitirem para seus dispositivos, escolha um ou mais dos grupos de saída de taxa de bits adaptável (ABR): Apple HLS, DASH ISO, Microsoft Smooth Streaming, ou CMAF. O tipo de grupo de saída determina quais reprodutores de mídia podem reproduzir os arquivos MediaConvert criados a partir desse grupo de saída.

Note

Quando você configura o CMAF, DASH ISO ou Microsoft Smooth Streaming grupos de saída, certifique-se de definir o comprimento do fragmento corretamente. Para obter mais informações sobre a configuração do tamanho do fragmento, consulte [Definir o tamanho do fragmento para saídas de streaming](#).

A tabela a seguir resume as relações entre grupos de saída e players de mídia.

Reprodutores de mídia	Use este grupo de saída
Dispositivos Apple, anteriores a aproximadamente 2013	Apple HLS
Dispositivos Apple, mais novos	CMAF
Dispositivos Android, os mais inteligentes TVs	CMAF ou DASH ISO
Dispositivos Microsoft	Microsoft Smooth Streaming

Note

MediaConvert faturas por cada minuto de tempo de saída transcodificado, não por trabalho. Por isso, quando você adiciona grupos de saída a um trabalho, ele fica mais caro. Por exemplo, um trabalho com um Apple HLS pacote e um DASH ISO um pacote custa duas vezes mais do que um trabalho com apenas um desses pacotes. Isso pressupõe que as configurações de transcodificação sejam as mesmas.

Para determinar de quais grupos de saída você precisa

1. Decida em quais dispositivos você deseja que os visualizadores finais possam executar o ativo de mídia transcodificado. Se você quiser que o ativo seja executado em todos os dispositivos possíveis, inclua estes grupos de saída:
 - Apple HLS
 - DASH ISO ou CMAF

- Microsoft Smooth Streaming
2. Considere se é necessário usar recursos de codificação avançados. Para entregar um dos seguintes para dispositivos Apple, você também deve incluir um grupo de saída CMAF:
 - High-dynamic-range Vídeo (HDR)
 - Vídeo codificado em H.265 (HEVC)

Se incluir uma saída CMAF, você não precisará criar uma saída DASH ISO porque todos os players compatíveis com DASH também são compatíveis com CMAF.

 Note

Existem alguns incomuns DASH reprodutores que exigem explicitamente o tipo de extensão de segmentação de vídeo .mp4. MediaConvert produz segmentos de vídeo CMAF no formato.cmfv. Para criar uma saída compatível com esses players, inclua um DASH ISO grupo de saída em seu trabalho.

3. Considere a compensação do custo.

Se você não precisar apoiar jogadores produzidos antes de aproximadamente 2013 e se não precisar apoiar os raros DASH reprodutores que exigem segmentos de vídeo.mp4, você pode incluir um único grupo de saída CMAF em vez de ambos DASH ISO and Apple HLS. Criando um único pacote CMAF em vez de um pacote separado DASH ISO and Apple HLS os pacotes também podem oferecer economia de custos em seu armazenamento e distribuição de vídeo. Isso ocorre porque você deve armazenar e distribuir apenas um conjunto de arquivos de vídeo e áudio.

Definir o tamanho do fragmento para saídas de streaming

Para todos os grupos de saída de streaming ABR que não forem HLS (CMAF, DASH e Microsoft Smooth Streaming), o valor que você especificar para `Fragment length` (Tamanho do fragmento) (`FragmentLength`) deverá funcionar com as outras configurações de saída que você especificar. Se você definir o `Fragment length` (Tamanho do fragmento) incorretamente, quando os espectadores assistirem ao vídeo de saída, o player poderá travar. Isso pode acontecer porque o player espera segmentos adicionais no final do vídeo e solicita segmentos que não existem.

O Fragment length (Tamanho do fragmento) é restrito por seus valores para Closed GOP cadence (Cadência GOP fechada) (GopClosedCadence), GOP size (Tamanho de GOP) (GopSize) e Framerate (FramerateNumerator, FramerateDenominator). Para obter informações sobre como encontrar essas configurações no console e na especificação do trabalho JSON, consulte [Localizar as configurações relacionadas ao tamanho do fragmento](#).

 Note

Quando você definir sua saída Taxa de quadros como Seguir fonte, certifique-se de que a taxa de quadros do vídeo de entrada funcione com o valor que você especificou para o Tamanho do fragmento de saída. A taxa de quadros do arquivo de vídeo de entrada funciona como a taxa de quadros de saída.

Tópicos

- [Regra para tamanho do fragmento](#)
- [Exemplos de tamanho de fragmento](#)
- [Localizar as configurações relacionadas ao tamanho do fragmento](#)

Regra para tamanho do fragmento

O tamanho do fragmento deve ser um número inteiro e deve ser um múltiplo do valor: Tamanho do GOP x Cadência GOP fechada ÷ Taxa de quadros

Exemplos de tamanho de fragmento

Exemplo: configurações corretas

Cadência GOP fechada = 1

Taxa de quadros = 30

Tamanho de GOP = 60 quadros

Tamanho do fragmento = 2

Exemplo: configurações incorretas

Cadência GOP fechada = 1

Taxa de quadros = 50

Tamanho de GOP = 90 quadros

Tamanho do fragmento = 2

Localizar as configurações relacionadas ao tamanho do fragmento

Quando você define Fragment length (Tamanho do fragmento), verifique seus valores para Closed GOP cadence (Cadência GOP fechada), GOP size (Tamanho de GOP), e Framerate.

Tamanho do fragmento

Você pode definir o tamanho do fragmento usando o console ou a especificação do trabalho JSON. A configuração do tamanho do fragmento se aplica a um grupo de saída e afeta cada saída no grupo.

Para encontrar a configuração do tamanho do fragmento (console)

1. Na página Criar trabalho no painel Trabalho à esquerda, em Grupos de saída, escolha o nome do seu grupo de saída CMAF, DASH ISO ou Microsoft Smooth Streaming.
2. Na seção de configurações de grupo à direita, localize tamanho do fragmento.

A seção de configurações do grupo é intitulada CMAF group settings (Configurações do grupo CMAF), DASH ISO group settings (Configurações de grupo DASH ISO), ou MS Smooth group settings (Configurações de grupo MS Smooth).

Para encontrar a configuração do tamanho do fragmento (especificação do trabalho JSON)

- Encontre FragmentLength como um filho de OutputGroupSettings, como no exemplo a seguir.

```
{
  "Settings": {
    ...
    "Inputs": [
      ...
    ],
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "DASH ISO",
        "OutputGroupSettings": {
          "Type": "DASH_ISO_GROUP_SETTINGS",
          "DashIsoGroupSettings": {
```

```
        "SegmentLength": 30,  
        "FragmentLength": 2,  
        "SegmentControl": "SINGLE_FILE",  
        "HbbtvCompliance": "NONE"  
    }  
},  
...
```

Cadência do GOP fechada, tamanho do GOP e Taxa de quadros

Você pode definir Closed GOP cadence (Cadência de GOP fechada), GOP size (Tamanho de GOP), e Framerate (Taxa de quadros) usando o console ou a especificação de trabalho JSON. Essas configurações aplicam-se a cada saída individualmente. Certifique-se de que os valores definidos para cada saída no grupo de saída funcionem com o valor que você especificou para o Tamanho do fragmento do grupo de saída.

Note

Sua pilha ABR tem várias saídas. Certifique-se de definir esses valores em cada saída.

Para encontrar as configurações de codificação para uma saída (console)

1. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, em Grupos de saída, escolha o nome da saída, como Saída 1, Saída 2 e assim por diante.
2. Na seção Encoding settings (Configurações de codificação), a guia Video (vídeo) é selecionada automaticamente. Encontre Closed GOP cadence (Cadência de GOP fechada), GOP size (Tamanho de GOP), e Framerate nessa guia.

Para encontrar as configurações de codificação para uma saída (especificação de trabalho JSON)

- Encontre GopClosedCadence, GopSize, FramerateNumerator, e FramerateDenominator como filhos das configurações de codec, como no exemplo a seguir. Neste exemplo, o codec é H_264, portanto, o pai das configurações do codec é H264Settings.

```
{  
  "Settings": {
```



```

...
"Inputs": [
  ...
],
"OutputGroups": [
  {
    "Name": "DASH ISO",
    ...
  },
  "Outputs": [
    {
      "VideoDescription": {
        ...
        "CodecSettings": {
          "Codec": "H_264",
          "H264Settings": {
            "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
            "NumberReferenceFrames": 3,
            "Syntax": "DEFAULT",
            "Softness": 0,
            "GopClosedCadence": 1,
            "GopSize": 60,
            ...
            "FramerateNumerator": 60,
            "FramerateDenominator": 1
          }
        },
        ...
      },
    },
    ...
  ],
},

```

Compatibilidade com versão do player HLS

AWS Elemental MediaConvert define automaticamente os metadados da versão do player com base nos recursos que você habilita. A maioria dos ativos do HLS com os quais você cria MediaConvert é compatível com os players do HLS versão 2 e posteriores.

Esta lista mostra os recursos que podem exigir compatibilidade atualizada com player:

Add I-frame only manifest: HLS Output group > Output > Advanced > Add I-frame only manifest

Quando você escolhe Include, os visualizadores poderão reproduzir o ativo com players HLS versão 4 e posteriores.

Quando você escolhe Excluído, os visualizadores poderão reproduzir o ativo com players HLS versão 2 e posteriores.

Tipo de faixa de áudio: grupo de saída HLS > Saída > Configurações de saída > Avançado > Tipo de faixa de áudio

Quando você escolhe uma das opções de Áudio alternativo para qualquer uma das suas variantes de áudio, os visualizadores podem reproduzir o ativo com players HLS versão 4 e posteriores.

Quando você escolhe Fluxo variante somente de áudio para Tipo da trilha de áudio ou deixa o Tipo da trilha de áudio desmarcado para todas as suas variantes de áudio, os visualizadores podem reproduzir o ativo com players HLS versão 2 e posteriores.

DRM encryption method: HLS output group > DRM encryption > Encryption method

Quando você escolhe SAMPLE-AES para DRM encryption, Encryption method, os visualizadores podem reproduzir o ativo com players HLS versão 5 e posteriores.

Quando você escolhe outro valor para DRM encryption, Encryption method, os visualizadores podem reproduzir o ativo com players HLS versão 2 e posteriores.

Sinalizador de serviço de vídeo descritivo: Grupo de saída HLS > Saída (deve ser somente áudio) > Configurações de saída > Sinalizador de serviço de vídeo descritivo

Essa configuração também está disponível nos grupos de saída do CMAF: Grupo de saída do CMAF > Saída > Configurações do contêiner do CMAF > Avançado > Sinalizador de serviço de vídeo descritivo

Para encontrar essa configuração, sua saída HLS ou CMAF deve ter apenas configurações de áudio. Nas saídas HLS, você deve remover a guia Vídeo padrão.

Quando você escolhe Sinalizar para Sinalizador descritivo do serviço de vídeo, os espectadores podem reproduzir o ativo com players HLS versão 5 e posteriores.

Para criar um compatível Apple HLS saída: Ao definir o sinalizador de serviço de vídeo descritivo como Sinalizar, você também deve definir o tipo de faixa de áudio como Áudio alternativo, seleção automática, padrão ou Áudio alternativo, seleção automática, não padrão.

Manifest duration format: HLS output group > Apple HLS group settings > Advanced > Manifest duration format

Quando você define o formato de duração do manifesto como Integer, os visualizadores podem reproduzir o ativo com players HLS versão 2 e posteriores.

Quando você define o formato de duração do manifesto como Floating point, os visualizadores podem reproduzir o ativo com players HLS versão 3 e posteriores.

Segment control: HLS output group > Apple HLS group settings > Segment control

Quando você define o controle de segmento como Single file, os visualizadores podem reproduzir o ativo com players HLS versão 4 e posteriores.

Quando você define o controle de segmento como Segmented files, os visualizadores podem reproduzir o ativo com players HLS versão 2 e posteriores.

Configurações de codificação recomendadas para qualidade de vídeo

Quando você cria uma tarefa com AWS Elemental MediaConvert, as configurações de codificação escolhidas afetam a qualidade do vídeo, o tamanho do arquivo e a compatibilidade do player.

Você pode configurar seu trabalho MediaConvert para permitir selecionar automaticamente as melhores configurações de codificação para qualidade de vídeo, com um tamanho de arquivo de saída balanceado. Outra opção é especificar manualmente as configurações de codificação para atender aos seus requisitos de saída ou entrega.

Esta seção apresenta conceitos básicos, descreve configurações típicas e fornece orientação para a escolha de configurações otimizadas para a qualidade de vídeo.

Tópicos

- [Referência para tipos de estrutura e estrutura do GOP](#)
- [Configuração do tamanho do GOP recomendada](#)
- [B-frames entre quadros de referência. Configuração recomendada](#)
- [Configuração recomendada de cadência GOP fechada](#)
- [Configuração Sub-GOP dinâmica recomendada](#)
- [Configuração recomendada de B-frames entre quadros de referência](#)
- [Configuração recomendada de intervalo mínimo](#)
- [Configuração recomendada de quantização adaptativa](#)

Referência para tipos de estrutura e estrutura do GOP

Quando você cria uma tarefa, as configurações do group of pictures (GOP, grupo de imagens) escolhidas para a saída afetam a qualidade do vídeo e a compatibilidade do player. Esta seção

apresenta os conceitos básicos de GOP, descreve as configurações típicas de GOP e fornece orientação para a escolha de configurações otimizadas para a qualidade do vídeo.

Um GOP é um arranjo específico de tipos de quadros de vídeo compactados. Esses tipos de quadros incluem o seguinte:

I-Frames

Quadros intracodificados. Contém todas as informações que um decodificador usa para decodificar o quadro. Normalmente, os i-frames usam o maior número de bits em um stream de vídeo.

IDR-Frames

Quadros de atualização instantânea do decodificador. Semelhante aos I-frames, eles contêm todas as informações que um decodificador usa para decodificar o quadro. No entanto, os quadros não podem fazer referência a nenhum quadro que venha antes de um quadro IDR.

P-Frames

Quadros previstos. Contém as diferenças entre o quadro atual e um ou mais quadros anteriores a ele. Os P-frames oferecem uma compactação muito melhor do que os I-frames e usam menos bits em um stream de vídeo.

B-Frames

Quadros previstos bidirecionais. Contém as diferenças entre o quadro atual e um ou mais quadros antes ou depois dele. Os B-frames oferecem a maior compactação e ocupam o menor número de bits em um stream de vídeo.

Um GOP típico começa com um quadro IDR e segue com um padrão repetitivo de B-frames e P-frames. Por exemplo: IDRBBPBBPBBPBB

Os tópicos a seguir fornecem mais informações sobre as configurações individuais de GOP e recomendam configurações otimizadas para a qualidade do vídeo.

Configuração do tamanho do GOP recomendada

O tamanho do GOP é o número de quadros em um GOP e define o intervalo entre os quadros IDR. Por exemplo, se um GOP começar com um quadro IDR e tiver uma combinação de 29 B-frames e P-frames, o tamanho do GOP será de 30 quadros.

Um tamanho típico do GOP é de 1 a 2 segundos e corresponde à taxa de quadros do vídeo. Por exemplo, se a taxa de quadros de saída for de 30 quadros por segundo, um tamanho típico do GOP será de 30 ou 60 quadros.

Ao definir o codec de vídeo de saída como AVC (H.264) ou HEVC (H.265), defina o Controle do modo GOP como Auto. Isso permite MediaConvert selecionar um tamanho ideal de GOP.

Note

Formatos de streaming de vídeo, incluindo HLS, DASH, CMAF e MSS exigem que o comprimento do fragmento ou segmento seja um múltiplo do tamanho do GOP. Para obter mais informações, consulte [Definir o tamanho do fragmento para saídas de streaming](#). Quando você define o controle do modo GOP como Automático para esses formatos de vídeo, seleciona MediaConvert automaticamente um tamanho GOP compatível e otimizado em relação ao comprimento do fragmento ou segmento.

B-frames entre quadros de referência. Configuração recomendada

Define o número máximo de quadros B que MediaConvert podem ser usados entre os quadros de referência.

Um valor típico é 1 ou 2 se o B-frame de referência GOP estiver definido como Disabled, e 3-5 se o B-frame de referência GOP estiver definido como Enabled.

Quando você definir o codec de vídeo de saída como AVC (H.264) ou HEVC (H.265), mantenha os B-frames entre os quadros de referência em branco. Isso permite MediaConvert selecionar um número ideal de quadros B entre os quadros de referência.

Configuração recomendada de cadência GOP fechada

A cadência fechada do GOP define o número de GOPs um quadro P ou B que pode ser referenciado. Um GOP pode ser Aberto ou Fechado. Os abertos GOPs podem ter quadros que fazem referência a um quadro de um GOP diferente, enquanto os fechados GOPs têm quadros que fazem referência apenas ao próprio GOP.

Ao definir o codec de saída de vídeo como AVC (H.264) ou HEVC (H.265), mantenha a cadência GOP fechada em branco MediaConvert para permitir a seleção de uma cadência GOP fechada ideal.

Configuração Sub-GOP dinâmica recomendada

Um sub-GOP dinâmico pode melhorar a qualidade subjetiva do vídeo de conteúdo de alta movimentação. Ele faz isso permitindo que o número de B-frames varie.

Ao definir o codec de vídeo de saída como AVC (H.264) ou HEVC (H.265), defina o Sub-GOP dinâmico como Adaptive. Isso permite MediaConvert determinar um sub-GOP ideal.

Configuração recomendada de B-frames entre quadros de referência

Ao definir o codec de vídeo de saída como AVC (H.264) ou HEVC (H.265), defina os B-frames de referência GOP como Enabled para permitir que os B-frames sejam referenciados por outros tipos de quadros. Isso melhora a qualidade de vídeo de sua saída em relação à taxa de bits.

Configuração recomendada de intervalo mínimo

O intervalo mínimo I impõe um número mínimo de quadros entre os quadros IDR. Isso inclui quadros criados no início de um GOP ou pela detecção de mudanças de cena. Use o intervalo mínimo I para melhorar a compactação de vídeo variando o tamanho do GOP quando dois quadros IDR seriam criados próximos um do outro.

Quando você definir o codec de vídeo de saída como AVC (H.264) ou HEVC (H.265), mantenha Min I-Interval em branco. Isso permite MediaConvert selecionar um intervalo I mínimo ideal.

Configuração recomendada de quantização adaptativa

A quantização adaptativa seleciona a força aplicada aos diferentes modos de quantização que MediaConvert usa, incluindo cintilação, quantização espacial e temporal. MediaConvert usa quantização adaptativa para atribuir bits de acordo com a complexidade do seu vídeo.

Quando você configura seu codec de vídeo de saída como AVC (H.264), HEVC (H.265), ou XAVC, define a quantização adaptativa **Auto** para permitir MediaConvert a seleção de uma quantização adaptativa ideal.

Uso de variáveis em configurações de tarefa

Você pode usar variáveis, também chamadas de identificadores de formato, nas configurações de tarefa. Os identificadores de formato são valores que você pode colocar nas configurações de tarefa que são resolvidos de forma diferente nas saídas de acordo com as características dos arquivos de entrada ou da tarefa. Eles são particularmente úteis em predefinições de saída, modelos de tarefa e tarefas que você pretende duplicar e reutilizar.

Por exemplo, você pode usar o identificador de formato de data `$d$` para a configuração Destination (Destino). Se você quiser que as saídas sejam organizadas por data e hora de início da tarefa, em Destination (Destino), insira `s3://amzn-s3-demo-bucket1/$d$/`. Para um trabalho que começa em 4 de junho de 2020, o serviço criará as saídas em `s3://amzn-s3-demo-bucket1/20200604/`.

Para obter uma lista dos identificadores de formato disponíveis e exemplos de como usá-los, consulte [the section called “Lista de variáveis de configurações com exemplos”](#).

Para obter informações sobre identificadores de formato que funcionam de forma diferente em saídas de streaming, consulte [the section called “Usar variáveis de configurações com saídas de streaming”](#).

Tópicos

- [Lista de variáveis de configurações com exemplos](#)
- [Usar variáveis de configurações com saídas de streaming](#)
- [Especificar um número mínimo de dígitos](#)

Lista de variáveis de configurações com exemplos

A tabela a seguir fornece informações sobre cada um dos identificadores de formato que você pode usar em seu AWS Elemental MediaConvert trabalho. Para obter informações sobre identificadores de formato que funcionam de forma diferente em saídas de streaming, consulte [the section called “Usar variáveis de configurações com saídas de streaming”](#).

Identificador de formato	Valor a ser colocado na configuração da tarefa	Configurações de tarefa compatíveis	Descrição e exemplo
Data e hora	<code>\$dt\$</code>	Destino Modificador de nome Modificador de segmento	Data e hora UTC de início da tarefa. Formato: AAAAMMDDT HHMMSS Exemplo: para uma tarefa que começa às

Identificador de formato	Valor a ser colocado na configuração da tarefa	Configurações de tarefa compatíveis	Descrição e exemplo
			3:05:28 PM em 4 de junho de 2020, o \$dt\$ é resolvido como 20200604T150528 .
Data	\$d\$	Destino Modificador de nome Modificador de segmento	Data UTC do horário de início da tarefa. Formato: AAAAMMDD Exemplo: para uma tarefa que começa em 4 de junho de 2020, o \$d\$ é resolvido como 20200604.
Tempo	\$t\$	Destino Modificador de nome Modificador de segmento	Horário de início UTC da tarefa. Formato: HHMMSS Exemplo: para uma tarefa que começa às 3:05:28 PM, o \$t\$ é resolvido como 150528.

Identificador de formato	Valor a ser colocado na configuração da tarefa	Configurações de tarefa compatíveis	Descrição e exemplo
Taxa de bits de vídeo	\$rv\$	Modificador de nome Modificador de segmento	A taxa de bits do vídeo de saída, em kilobits. Para saídas QVBR, o serviço usa a taxa de bits de vídeo máxima em kilobits. Exemplo: se você definir Encoding settings (Configurações de codificação), Video (Vídeo), Bitrate (Taxa de bits) (bits/s) como 50000000, \$rv\$ será resolvido como 50000.

Identificador de formato	Valor a ser colocado na configuração da tarefa	Configurações de tarefa compatíveis	Descrição e exemplo
Taxa de bits de áudio	\$ra\$	Modificador de nome Modificador de segmento	Total de todas as taxas de bits de áudio na saída, em kilobits. Exemplo: se você tiver uma saída com uma única guia de áudio e definir Encoding settings (Configurações de codificação), Audio 1 (Áudio 1), Bitrate (Taxa de bits) (kbit/s) como 256000 , \$ra\$ será resolvido como 256000.

Identificador de formato	Valor a ser colocado na configuração da tarefa	Configurações de tarefa compatíveis	Descrição e exemplo
Taxa de bits de contêiner	\$rc\$	Modificador de nome Modificador de segmento	Taxa de bits de áudio e vídeo combinada para a saída, em kilobits. Exemplo: você tem uma saída com uma guia de configurações de Vídeo (Vídeo) e uma guia de configurações de Audio 1 (Áudio 1). Se você definir Encoding settings (Configurações de codificação), Vídeo (Vídeo), Bitrate (Taxa de bits) (bits/s) como 5000000 e definir Encoding settings (Configurações de codificação), Audio (Áudio), Bitrate (Taxa de bits) (bits/s) como 96000 (96 kilobits), \$rc\$ será resolvido como 5096.

Identificador de formato	Valor a ser colocado na configuração da tarefa	Configurações de tarefa compatíveis	Descrição e exemplo
Largura de quadros de vídeo	\$w\$	Modificador de nome Modificador de segmento	A largura do quadro, ou resolução horizontal, em pixels. Exemplo: se você definir Encoding settings (Configurações de codificação), Video (Vídeo), Resolution (w x h) (Resolução (l x a) como 1280 x 720 , \$w\$ será resolvido como 1280.
Altura de quadros de vídeo	\$h\$	Modificador de nome Modificador de segmento	A altura do quadro, ou resolução vertical, em pixels. Exemplo: se você definir Encoding settings (Configurações de codificação), Video (Vídeo), Resolution (w x h) (Resolução (l x a) como 1280 x 720 , \$h\$ será resolvido como 720.

Identificador de formato	Valor a ser colocado na configuração da tarefa	Configurações de tarefa compatíveis	Descrição e exemplo
Framerate	\$f\$	Modificador de nome Modificador de segmento	Taxa de quadros, em quadros por segundo, truncados para o número inteiro mais próximo. Exemplo: se a taxa de quadros for 59.940 , \$f\$ será resolvido como 59.
Nome do arquivo de entrada	\$fn\$	Destino Modificador de nome Modificador de segmento	Nome do arquivo de entrada, sem a extensão do arquivo. Para tarefas que têm várias entradas, este é o primeiro arquivo especificado na tarefa. Exemplo: se Input 1 (Entrada 1) para a tarefa for s3://amzn-s3-demo-bucket/my-video.mov , \$fn\$ será resolvido como my-video.

Identificador de formato	Valor a ser colocado na configuração da tarefa	Configurações de tarefa compatíveis	Descrição e exemplo
Extensão de arquivo de contêiner de saída	\$ex\$	Modificador de nome Modificador de segmento	Varia, dependendo do grupo de saída. Para saídas File group (Grupo de arquivos), esta é a extensão do arquivo de contêiner de saída. Para outros grupos de saída, esta é a extensão do manifesto. Exemplo de grupo de arquivos: se você escolher MPEG2-TS para as configurações de saída, Container, \$ex\$ resolverá para. m2ts Exemplo de grupo de HLS: se seu grupo de saída for HLS, \$ex\$ será resolvido como m3u8.

Identificador de formato	Valor a ser colocado na configuração da tarefa	Configurações de tarefa compatíveis	Descrição e exemplo
\$	\$\$	Modificador de nome Modificador de segmento	\$ com escape. Exemplo: Suponha que você forneça os seguintes valores: - Nome do arquivo de entrada: file1.mp4 - Destino: s3://amzn-s3-demo-bucket/ - Nome do modificador: my-video\$hi-res- O nome e o caminho do arquivo de saída são resolvidos como s3://amzn-s3-demo-bucket/my-video\$hi-res-file1.mp4.

Usar variáveis de configurações com saídas de streaming

As variáveis nas configurações da tarefa, também chamadas de identificadores de formato, funcionam de forma diferente para saídas em grupos de saída Apple HLS e DASH ISO. Veja as diferenças:

Para saídas Apple HLS

Quando você usa os identificadores de formato de data e hora (`$dt$`, `$t$`, `$d$`) na configuração Segment modifier (Modificador de segmento), esses identificadores são resolvidos como a hora de conclusão de cada segmento, em vez de como a hora de início da tarefa.

Note

Para tarefas que usam transcodificação acelerada, os segmentos podem ser concluídos ao mesmo tempo. Isso significa que os identificadores de formato de data e hora nem sempre são resolvidos como valores exclusivos.

Para saídas DASH ISO

Você pode usar dois identificadores de formato adicionais na configuração Name modifier (Modificador de nome). Eles afetam o manifesto DASH, além do nome de arquivo de saída. Aqui estão os identificadores:

`$Number$`

Nos nomes de arquivo de saída, `$Number$` é resolvido como uma série de números que aumentam a partir de 1. Isso substitui a numeração de segmentos padrão de nove dígitos nos nomes de arquivo de segmento. Por exemplo:

- Se você especificar **video_**`$Number$` para Name modifier (Modificador de nome), o serviço criará arquivos de segmento chamados `video_1.mp4`, `video_2.mp4`, e assim por diante.
- Se você especificar apenas **video_** para Name modifier (Modificador de nome), o serviço criará arquivos de segmento chamados `video_000000001.mp4`, `video_000000002.mp4`, e assim por diante.

Em seu manifesto DASH, AWS Elemental MediaConvert inclui `duration` e `startNumber` dentro do SegmentTemplate elemento, assim: `<SegmentTemplate timescale="90000"`


```
media="main_video_${Number}.mp4" initialization="main_video_${Number}
$init.mp4" duration="3375000"/>
```

Note

Se você usar o identificador de formato `${Number}` em uma saída, também deverá usá-lo em todas as outras saídas do grupo de saídas.

`$Bandwidth$`

Nos nomes de arquivo de saída, `$Bandwidth$` é resolvido como o valor de Vídeo (Vídeo), Bitrate (Taxa de bits) mais o valor de Audio (Áudio), Bitrate (Taxa de bits) na saída. Independentemente de você incluir esse identificador de formato, o serviço usa a numeração de segmentos de nove dígitos nos nomes de arquivo de segmento.

Por exemplo, suponha que você especifique esses valores:

- Vídeo (Vídeo), Bitrate (Taxa de bits) (bits/s): **50000000**
- Audio (Áudio), Bitrate (Taxa de bits) (kbits/s): **96.0** (96.000 bits/s)
- Name modifier (Modificador de nome): **video_**`$Bandwidth$`

O valor de `$Bandwidth$` é resolvido para 50.096.000. O serviço cria arquivos de segmento chamados `video_50096000_000000001.mp4`, `video_50096000_000000002.mp4`, e assim por diante.

No manifesto, AWS Elemental MediaConvert inclui `duration` e `startNumber` dentro do `SegmentTemplate` elemento, assim: `<SegmentTemplate timescale="90000" media="main_video_${Bandwidth}.mp4" initialization="main_video_${Bandwidth}$init.mp4" duration="3375000"/>`.

`$Time$`

Nos nomes de arquivo de saída, `$Time$` é resolvido como a duração, em milissegundos, do segmento. Quando você inclui esse identificador de formato, o serviço não usa a numeração de segmentos de nove dígitos padrão nos nomes de arquivo de segmento.

Por exemplo, se você especificar **video180_**`$Time$` para Name modifier (Modificador de nome), o serviço criará arquivos de segmento chamados `video180__345600.mp4`, `video180__331680.mp4`, e assim por diante. Nesses exemplos, as durações de segmento são 345.600 ms e 331.680 ms.

No manifesto, AWS Elemental MediaConvert inclui SegmentTimeline dentro do SegmentTemplate elemento, assim:

```
<Representation id="5" width="320" height="180" bandwidth="200000"
  codecs="avc1.4d400c">
  <SegmentTemplate media="video180_{$Time$.mp4"
    initialization="videovideo180_init.mp4">
    <SegmentTimeline>
      <S t="0" d="345600" r="2"/>
      <S t="1036800" d="316800"/>
    </SegmentTimeline>
  </SegmentTemplate>
</Representation>
```

Note

Se você usar o identificador de formato `$Time$` em uma saída, também deverá usá-lo em todas as outras saídas do grupo de saídas.

Especificar um número mínimo de dígitos

Para identificadores de formato que retornam um número, você pode especificar um número mínimo de dígitos em que o identificador de formato será resolvido. Quando você faz isso, o serviço adiciona zeros à esquerda antes de qualquer valor que deve retornar um número menor de dígitos.

Use a sintaxe a seguir para especificar o número de dígitos: **%0[number of digits]**. Coloque esse valor apenas antes do `$` final do identificador de formato.

Por exemplo, suponha que a altura do quadro de vídeo seja 720 e você deseja especificar um mínimo de quatro dígitos, para que ele apareça no nome de arquivo como 0720. Para fazer isso, use o seguinte identificador de formato: **\$h%04\$**.

Note

Os valores que são muito grandes para serem expressos no número de dígitos especificado são resolvidos com mais dígitos.

Trabalhar com predefinições de saída

As predefinições de saída reduzem o tempo necessário para configurar uma tarefa fornecendo configurações de saída pré-definidas. Você também pode usar predefinições como referência para as configurações recomendadas.

Este capítulo fornece step-by-step instruções sobre como trabalhar com MediaConvert predefinições. Além de aplicar predefinições a trabalhos ou modelos, você também pode criar, modificar, excluir e listar predefinições.

As predefinições se aplicam a uma única saída de um trabalho de transcodificação. Se você quiser aplicar configurações para um trabalho inteiro, consulte [Lidar com modelos de trabalho](#).

Você pode usar um preset do sistema com configurações já definidas para você, ou pode criar um preset personalizado com suas próprias configurações. Você pode criar uma predefinição personalizada do zero, começando apenas com as configurações padrão, ou pode duplicar uma predefinição do sistema, ajustá-la de acordo com o fluxo de trabalho e salvá-la como uma predefinição personalizada.

Tópicos

- [Modificando uma predefinição](#)
- [Criando uma predefinição](#)
- [Criando uma predefinição personalizada com base em uma predefinição do sistema](#)
- [Modificando uma predefinição](#)
- [Predefinição de listagem](#)
- [Excluir uma predefinição personalizada](#)

Modificando uma predefinição

Ao especificar as saídas do seu MediaConvert trabalho, você pode usar uma predefinição de saída em vez de escolher cada configuração de saída separadamente.

Para especificar uma predefinição para uma saída usando o MediaConvert console:

1. Crie um trabalho normalmente, conforme descrito em [Criar um trabalho](#).
2. Crie grupos de saída, conforme descrito em [Etapa 3: criar grupos de saídas](#).

 Tip

Muitos trabalhos têm uma saída para cada tipo de dispositivo que reproduzirá o vídeo criado pelo trabalho.

3. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, escolha uma saída. As saídas estão listadas na seção Output groups (Grupos de saída), no grupo de saída.
4. No painel Output settings (Configurações de saída), escolha uma predefinição de saída na lista suspensa Preset (Predefinição). Para obter mais informações sobre configurações individuais, selecione o link Info (Informações) ao lado de cada configuração.

 Note

A lista suspensa Preset (Predefinição) mostra apenas as predefinições que funcionam com o tipo de grupo em que a saída está.

5. Em Name modifier (Modificador do nome), digite um conjunto de caracteres que vai diferenciar os arquivos criados dessa saída. Por exemplo, convém usar **-DASH-10-res** para a saída no grupo DASH com a resolução mais baixa.
6. Repita essas etapas para cada saída no trabalho que você deseja especificar com uma predefinição.
7. Conclua a criação do trabalho, conforme descrito em [Criar um trabalho](#).

Criando uma predefinição

As predefinições de saída especificam as configurações que se aplicam a uma única saída de um trabalho de transcodificação. As predefinições do sistema têm as configurações de saída especificadas para você; as predefinições personalizadas têm configurações especificadas por você ou por outro usuário da sua AWS conta.

Você pode criar uma predefinição personalizada especificando individualmente as configurações, conforme descrito neste tópico. Ou você pode criar uma predefinição personalizada duplicando e modificando uma predefinição existente, conforme descrito em [Criando uma predefinição personalizada com base em uma predefinição do sistema](#).

Para criar uma predefinição de saída personalizada

1. Abra a página [Predefinições de saída](#) no MediaConvert console.
2. No painel Output presets (Predefinições de saída), escolha o botão Create preset (Criar predefinição).
3. No painel Preset settings (Configurações de predefinição), especifique pelo menos o nome da nova predefinição. Como opção, forneça uma descrição e uma categoria.

Esses valores ajudarão você a encontrar a predefinição personalizada posteriormente. Para obter mais informações, consulte [Predefinição de listagem](#).

4. No painel Preset settings (Configurações de predefinição), escolha o contêiner da saída.

 Tip

É importante especificar um contêiner que seja apropriado ao tipo de saída que você pretende criar com a predefinição. Quando você escolhe uma predefinição do sistema ou personalizada como parte da criação de um trabalho, o console só exibe as predefinições que especificam um contêiner válido para o grupo de saída.

5. Escolha as configurações de saída.

Para obter mais informações sobre cada configuração, escolha o link Info (Informações) próximo da configuração ou do título do grupo de configurações.

6. Escolha o botão Create (Criar) na parte inferior da página.

Criando uma predefinição personalizada com base em uma predefinição do sistema

MediaConvert não permite que você modifique as predefinições do sistema. Se quiser uma predefinição semelhante a uma predefinição do sistema, mas um pouco modificada, você poderá duplicar a predefinição do sistema, personalizar as configurações e salvá-la como uma predefinição personalizada.

Para criar uma predefinição de saída personalizada com base em uma predefinição do sistema

1. Abra a página [Predefinições de saída](#) no MediaConvert console.

2. No painel Output presets (Predefinições de saída), na lista suspensa Presets (Predefinições), escolha System presets (Predefinições do sistema).
3. Escolha o nome da predefinição do sistema mais parecida com a predefinição personalizada que você deseja criar.
4. Na página Preset details (Detalhes da predefinição), e escolha Duplicate (Duplicar).
5. Na página Create preset (Criar predefinição), especifique um nome para a nova predefinição. Como opção, modifique a descrição e a categoria.

Esses valores ajudarão você a encontrar a predefinição personalizada posteriormente. Para obter mais informações, consulte [Predefinição de listagem](#).

6. Modifique as configurações de saída.

Para obter mais informações sobre cada configuração, escolha o link Info (Informações) próximo da configuração ou do título do grupo de configurações.

7. Escolha o botão Criar na parte inferior da página.

Note

Esse botão se parece com o botão Create (Criar) para criar um trabalho, mas, neste contexto, escolhê-lo cria a predefinição personalizada.

Modificando uma predefinição

Você pode ajustar as configurações e os valores de campo nas predefinições personalizadas. Você não pode alterar predefinições do sistema, mas pode duplicá-las e modificar a cópia, conforme descrito em [Criando uma predefinição personalizada com base em uma predefinição do sistema](#).

Depois que você modificar uma predefinição, os trabalhos que usam a predefinição serão executados com as novas configurações, inclusive as seguintes:

- Os trabalhos que especificam diretamente a predefinição personalizada.
- Os trabalhos que você cria com base em um modelo que usa a predefinição personalizada.
- Os trabalhos que você duplica do histórico que usam a predefinição personalizada. O trabalho original usava as configurações na predefinição como elas estavam no momento; o novo trabalho usa as configurações atuais.

Para modificar uma predefinição de saída personalizada

1. Abra a página [Predefinições de saída](#) no MediaConvert console.
2. Escolha o nome da predefinição personalizada que você deseja modificar.
3. Ajuste as configurações.
4. Escolha Salvar.

Predefinição de listagem

Você pode listar as predefinições do sistema que estão incluídas MediaConvert e as predefinições personalizadas que você adicionou em uma AWS região. Você também pode visualizar as configurações de uma predefinição individual.

Para listar predefinições de saída

1. Abra a página [Predefinições de saída](#) no MediaConvert console.
2. No painel Output presets (Predefinições de saída), na lista suspensa Presets (Predefinições), escolha Custom presets (Predefinições personalizadas) ou System presets (Predefinições do sistema).
3. Se estiver visualizando predefinições do sistema, você poderá filtrar a lista de predefinições por categoria. Faça isso escolhendo uma na lista suspensa Category (Categoria).
4. Para exibir configurações de uma predefinição individual, escolha o nome da predefinição na lista de predefinições.

Excluir uma predefinição personalizada

Você pode excluir as predefinições personalizadas que você adicionou em uma AWS região. Você não pode excluir as predefinições do sistema.

Para excluir uma predefinição personalizada

1. Abra a página [Predefinições de saída](#) no MediaConvert console.
2. Escolha o nome da predefinição personalizada que você deseja excluir.
3. Na página Preset details (Detalhes da predefinição), escolha Delete preset (Excluir predefinição).

Lidar com modelos de trabalho

Os modelos de trabalho reduzem o tempo necessário para configurar um trabalho, fornecendo configurações de trabalho pré-definidas.

Este capítulo fornece step-by-step instruções sobre como trabalhar com MediaConvert modelos. Além de criar um trabalho a partir de um modelo, você pode criar, modificar, listar e excluir modelos.

Os modelos de trabalho se aplicam a todo o trabalho de transcodificação; as predefinições de saída se aplicam a uma única saída de um trabalho de transcodificação. Para obter mais informações sobre predefinições de saída, consulte [Trabalhar com predefinições de saída](#).

Você pode usar um modelo de trabalho de sistema com configurações especificadas para você, ou pode criar um modelo de trabalho personalizado com as próprias configurações. Você pode criar um modelo de trabalho personalizado do zero, começando apenas com as configurações padrão. Ou você pode duplicar um modelo de trabalho do sistema, ajustá-lo de acordo com o fluxo de trabalho e salvá-lo como um modelo de trabalho personalizado.

Tópicos

- [Criar um trabalho de um modelo](#)
- [Criar modelos](#)
- [Modificar um modelo](#)
- [Listar modelos](#)
- [Excluir um modelo](#)

Criar um trabalho de um modelo

Os modelos de trabalho se aplicam a um trabalho de transcodificação inteiro e fornecem valores de configurações que permanecem os mesmos em vários trabalhos. Você especifica as configurações de entrada e a função de serviço AWS Identity and Access Management (IAM) no próprio trabalho. Esses valores não são salvos no modelo, porque podem variar de trabalho para trabalho.

Para criar um trabalho usando um modelo de trabalho

1. Abra a página [Job templates](#) no MediaConvert console.
2. No painel Modelos de trabalho, na lista suspensa Modelos, escolha Modelos de trabalho personalizados ou Modelos de trabalho do sistema.

 Note

Os modelos de trabalho personalizados aparecem somente na AWS região em que foram criados. Ao escolher Modelos de trabalho personalizados, você vê somente os modelos de trabalho criados na AWS região que você escolheu no início deste procedimento.

3. Escolha o nome do modelo de trabalho que você deseja usar.
4. Na página Detalhes do modelo de trabalho, escolha Criar trabalho.
5. Na seção Entradas do painel Trabalho, escolha Adicionar.
6. Especifique as configurações de vídeo, áudio, legenda de entrada.

 Note

Verifique se você especificou os seletores de áudio e legenda de maneira correspondente às saídas especificadas no modelo de trabalho.

7. Na seção Configurações do trabalho do painel Trabalho, escolha Configurações.
8. No painel Job settings, na lista suspensa Função do IAM, escolha a função de serviço que você criou para conceder permissões MediaConvert para acessar seus recursos em seu nome. Para obter instruções sobre como criar essa função, consulte [Configurar permissões do IAM](#).

Criar modelos

Os modelos de trabalho especificam as configurações que se aplicam a todas as saídas de um trabalho de transcodificação. Os modelos de trabalho do sistema têm configurações que são especificadas para você; os modelos de trabalho personalizados têm configurações que são especificadas por você ou por outro usuário da sua AWS conta.

Você pode criar um modelo de trabalho individualmente especificando as configurações de cada saída. Ou você pode criar uma predefinição personalizada especificando uma predefinição para as configurações de cada saída, conforme descrito em [Modificando uma predefinição](#).

Para criar um modelo de trabalho personalizado

1. Abra a página [Job templates](#) no MediaConvert console.

2. No painel Modelos de trabalho, escolha o botão Criar modelo.
3. No painel Informações gerais, especifique pelo menos o nome do novo modelo de trabalho. Como opção, forneça uma descrição e uma categoria.

Esses valores o ajudarão a encontrar o modelo personalizado posteriormente. Para obter mais informações, consulte [Listar modelos](#).

4. No painel Modelo de trabalho, adicione entradas, grupos de saída, saídas e configurações de todo o trabalho.

O procedimento para isso é o mesmo descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#), exceto pelo fato de que você não especifica o local e o nome do arquivo da entrada nem a perfil do IAM;, que o serviço pressupõe para que possa acessar os recursos.

Note

Se você configurar saídas consultando predefinições de saída, não se esqueça de especificar seletores de áudio e legenda de entrada para corresponder a quaisquer áudios e legendas de saída especificadas na predefinição. Por exemplo, se você usar uma predefinição de saída com três trilhas de áudio que usam seletores de áudio 1, 2 e 3, verifique se a entrada especificada tem seletores de áudio 1, 2 e 3.

5. Escolha o botão Criar na parte inferior da página.

Modificar um modelo

Você pode alterar as configurações e os valores de campo nos modelos de trabalho personalizados. Você não pode alterar modelos de trabalho de sistema, mas pode modificar as configurações em trabalhos iniciados com base em um modelo de trabalho de sistema, antes de criar o trabalho.

Para modificar um modelo de trabalho personalizado

1. Abra a página [Job templates](#) no MediaConvert console.
2. Escolha o nome do modelo de trabalho personalizado que você deseja modificar.

Por padrão, a página Modelos de trabalho é filtrada para mostrar apenas modelos personalizados.

3. Na página Detalhes do modelo de trabalho, escolha o botão Atualizar.

4. Na página Atualizar modelo de trabalho, ajuste as configurações no modelo, da mesma forma que faria ao [configurar um trabalho](#).
5. Escolha o botão Atualizar na parte inferior da página Atualizar modelo de trabalho.

Listar modelos

Você pode listar os modelos de trabalho do sistema que estão incluídos MediaConvert e os modelos de trabalho personalizados que você adicionou em uma AWS região. Você também pode visualizar as configurações de um modelo de trabalho individual.

Para listar modelos de trabalho

1. Abra a página [Job templates](#) no MediaConvert console.
2. No painel Modelos de trabalho, na lista suspensa Modelos, escolha Modelos de trabalho personalizados ou Modelos de trabalho do sistema.
3. Se estiver visualizando modelos de trabalho do sistema, você poderá filtrar a lista de modelos de trabalho por categoria. Faça isso escolhendo uma na lista suspensa Category.
4. Para exibir configurações de um modelo de trabalho individual, escolha o nome do modelo de trabalho na lista de modelos de trabalho.

Excluir um modelo

Você pode excluir qualquer modelo de trabalho personalizado. Você não pode excluir modelos de trabalho de sistema.

Para excluir um modelo de trabalho

1. Abra a página [Job templates](#) no MediaConvert console.
2. Escolha o nome do modelo de trabalho personalizado que você deseja modificar.

Por padrão, a página Modelos de trabalho é filtrada para mostrar apenas modelos personalizados.

3. Na página Detalhes do modelo de trabalho, escolha o botão Delete (Excluir).

Trabalhando com filas em AWS Elemental MediaConvert

Uma fila é um conjunto de recursos que processa trabalhos. Todos os trabalhos são executados em uma fila.

Para iniciar um trabalho, você o envia para uma fila. AWS Elemental MediaConvert processa trabalhos que você envia para uma fila em paralelo. Quando todos os recursos da fila são usados, trabalhos adicionais permanecem em um estado SUBMITTED até que os recursos da fila estejam disponíveis novamente. Use filas para gerenciar os recursos que estão disponíveis em sua conta, para processar vários trabalhos simultaneamente e para priorizar alguns trabalhos quando necessário.

MediaConvert oferece os dois tipos de fila a seguir:

Filas sob demanda

Com as filas sob demanda, você não precisa configurar nada com antecedência. Sua fila padrão é uma fila sob demanda. Você paga taxas que dependem dos atributos do que você usar. Para obter mais informações, consulte [MediaConvert Preço](#).

Filas reservadas

Com as filas reservadas, você paga pela capacidade de transcodificação da fila toda, independentemente do quanto você usá-la. Para obter mais informações, consulte [Preços do MediaConvert](#).

Se você não especificar uma fila ao criar seu trabalho, a MediaConvert enviará para a fila sob demanda padrão.

Para obter informações sobre quantas filas você pode criar e quantos trabalhos essas filas podem executar, consulte [Service quotas](#) no Guia de referência geral do AWS .

Você pode configurar seu trabalho para passar de uma fila para outra automaticamente se ele permanecer em um estado SUBMITTED por muito tempo. Para obter mais informações, consulte [Mover um trabalho para uma fila diferente](#).

O tempo para se concluir um trabalho varia significativamente de acordo com os arquivos de entrada e as configurações do trabalho. Portanto, MediaConvert nem sempre conclui os trabalhos na mesma ordem em que você os envia.

Como especificar uma fila para seu trabalho

Você especifica a fila de trabalhos ao enviar seu trabalho. As guias a seguir mostram opções diferentes para especificar uma fila para seu trabalho.

Console

Para especificar uma fila para seu trabalho usando o MediaConvert console, conclua estas etapas:

1. Abra a página [Criar tarefa](#) no MediaConvert console.
2. Escolha Gerenciamento de trabalhos no menu Configurações do trabalho.
3. Em Fila, escolha uma fila.

API, SDK, or the AWS CLI

Para especificar a fila de um trabalho usando a API, o SDK ou o AWS Command Line Interface (AWS CLI), especifique a Queue propriedade. Essa propriedade é um filho direto de Jobs, que está no nível superior da especificação de tarefa JSON. Defina Queue como o ARN da sua fila.

A seguir está um trecho de uma configuração de trabalho JSON com um exemplo de fila especificado.

```
{
  "Settings": {
    "OutputGroups": [...],
    "Inputs": [...]
  },
  "Queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/example"
}
```

Para obter mais informações, consulte a [Referência MediaConvert da API](#).

Os tópicos a seguir fornecem informações sobre como as filas funcionam em geral e sobre cada tipo de fila especificamente.

Tópicos

- [Trabalhando com filas sob demanda](#)
- [Trabalhando com filas reservadas em AWS Elemental MediaConvert](#)

- [Definir prioridade aos trabalhos](#)
- [Mover um trabalho para uma fila diferente](#)

Trabalhando com filas sob demanda

Sua conta começa com uma fila sob demanda, que é a fila padrão quando você cria trabalhos. Com as filas sob demanda, você pagará conforme o uso. Para obter detalhes de preço, consulte [Definição de preço do AWS Elemental MediaConvert](#).

Esta seção descreve o processamento de vários trabalhos em paralelo, a criação de filas adicionais, a visualização de filas, a atualização de filas, a pausa ou a ativação de filas e a exclusão de filas.

Tópicos

- [Processando vários trabalhos em paralelo](#)
- [Criação de uma fila](#)
- [Atualizando filas](#)
- [Visualizando detalhes da fila sob demanda](#)
- [Excluir uma fila](#)

Processando vários trabalhos em paralelo

O número total de trabalhos que você pode processar simultaneamente depende do seguinte:

Cota de serviço para trabalhos simultâneos por conta

Sua conta tem uma cota de serviço para o número máximo de trabalhos que MediaConvert podem ser processados ao mesmo tempo, em todas as suas filas sob demanda no momento.

Região da AWS Você pode solicitar um aumento dessa cota usando o console [Service Quotas](#).

Cota de serviço para trabalhos simultâneos por fila sob demanda

Sua conta tem uma cota de serviço para o número máximo de trabalhos simultâneos que estão disponíveis para qualquer fila individual sob demanda na atual. Região da AWS Você pode solicitar um aumento dessa cota usando o console [Service Quotas](#).

Configuração de fila para trabalhos simultâneos

Cada uma de suas filas sob demanda tem uma configuração para trabalhos simultâneos, que é o número máximo de trabalhos que ela pode processar ao mesmo tempo. Essa configuração

é restringida pelas duas cotas de serviço acima. Com qualquer fila individual, você pode definir trabalhos simultâneos até sua cota de serviço para trabalhos simultâneos por fila sob demanda. Com várias filas sob demanda, o número total de trabalhos simultâneos combinados também deve ser menor ou igual à sua cota de serviço para trabalhos simultâneos por conta.

Quando sua fila sob demanda está sendo executada em sua contagem máxima de trabalhos simultâneos e um trabalho é concluído, MediaConvert seleciona o próximo trabalho a ser processado com base na prioridade do trabalho. Para obter mais informações, consulte [Definir prioridade aos trabalhos](#).

Se um trabalho permanecer em um SUBMITTED estado por muito tempo em vez de ser transferido para PROGRESSING, é provável que sua fila sob demanda já esteja processando o número máximo possível de trabalhos simultâneos. Para resolver isso, primeiro [verifique quantos trabalhos não alocados você tem disponíveis](#). Se você tiver trabalhos não alocados disponíveis, poderá [aumentar a contagem de trabalhos simultâneos da sua fila](#) ou [criar uma](#) nova fila. [Se você não tiver trabalhos não alocados disponíveis, poderá solicitar um aumento em suas cotas usando o console Service Quotas](#).

Se você ocasionalmente precisar processar trabalhos imediatamente:

1. Use a prioridade do trabalho. Envie a maioria dos seus trabalhos com uma configuração de baixa prioridade e envie trabalhos de alta prioridade com uma prioridade mais alta. Ao escolher essa opção, você deve aguardar a conclusão dos trabalhos que já estão sendo processados antes que os trabalhos de maior prioridade comecem. Para obter mais informações, consulte [Definir prioridade aos trabalhos](#).
2. Use várias filas. Envie a maioria dos seus trabalhos para uma fila com uma alta contagem de trabalhos simultâneos e envie trabalhos de alta prioridade para uma fila diferente com uma baixa contagem de trabalhos simultâneos. Ao escolher essa opção, você mantém alguns recursos de transcodificação ociosos, mas disponíveis, até precisar deles.

Você também pode organizar os trabalhos com filas múltiplas sob demanda. Por exemplo, você pode executar trabalhos para fluxos de trabalho diferentes em filas separadas. MediaConvert processa esses trabalhos em várias filas em paralelo. Você também pode usar [Tags](#) para acompanhar trabalhos com diferentes fluxos de trabalho.

Testes de desempenho

Recomendamos que você teste qualquer fluxo de trabalho com requisitos de desempenho específicos. Por padrão, MediaConvert otimiza o desempenho da sua fila para os tipos de trabalho mais comuns. Se a maior parte do seu fluxo de trabalho incluir um grande número de trabalhos concluídos rapidamente ou se você tiver alguma dúvida sobre o desempenho da fila, entre em contato com o [suporte da AWS](#).

Criação de uma fila

AWS Elemental MediaConvert fornece uma fila sob demanda padrão. Uma fila padrão está disponível em todas as Regiões da AWS. Outras filas aparecem somente no Região da AWS local em que foram criadas. Para adicionar mais recursos à sua conta, você pode criar suas próprias filas sob demanda.

Para saber como as filas afetam a forma como MediaConvert aloca o processamento de recursos, consulte [Processando vários trabalhos em paralelo](#). As guias a seguir mostram diferentes opções para criar uma fila sob demanda.

Console

Para criar uma fila sob demanda usando o MediaConvert console:

1. Abra a página [Filas](#) no MediaConvert console.
2. Selecione Criar fila.
3. Insira um Name (Nome). Em seguida, insira, opcionalmente, uma Descrição e quaisquer Tags.
4. Opcionalmente, insira um valor para trabalhos simultâneos.
5. Selecione Criar fila.

AWS CLI

O create-queue exemplo a seguir cria uma nova fila sob demanda com 100 trabalhos simultâneos.

```
aws mediaconvert create-queue \  
--region region-name-1 \  

```



```
--name Queue1 \  
--description "Example queue description." \  
--concurrentJobs "100" \  
--tags "KeyName1=string1,KeyName2=string2"
```

Para obter mais informações sobre como criar uma fila sob demanda usando o AWS CLI, consulte a Referência de [AWS CLI Comandos](#).

Atualizando filas

Você pode atualizar uma fila existente para alterar seu nome, trabalhos simultâneos ou status.

Use a Descrição para ajudar a manter detalhes sobre suas filas.

Use trabalhos simultâneos para especificar o número máximo de trabalhos que sua fila pode processar simultaneamente.

Use Status para gerenciar se uma fila está ativa ou pausada. As novas filas assumem o status Ativo como padrão e estão disponíveis para processar trabalhos imediatamente. Opcionalmente, você pode pausar uma fila para interromper o processamento de quaisquer trabalhos adicionais. Quando você pausa trabalhos, MediaConvert conclui o processamento dos trabalhos que já estão em execução. Se enviar um trabalho para uma fila pausada, seu status permanecerá em SUBMITTED até que você altere o status da fila de volta para Ativo ou cancele o trabalho.

As guias a seguir mostram como alterar o status de uma fila sob demanda.

Console

Para atualizar uma fila sob demanda usando o MediaConvert console:

1. Abra a página [Filas](#) no MediaConvert console.
2. Na seção Filas sob demanda, selecione a fila.
3. Escolha Edit queue (Editar fila).
4. Altere a descrição, os trabalhos simultâneos ou o status da sua fila.
5. Escolha Salvar fila.

AWS CLI

O exemplo update-queue a seguir pausa uma fila sob demanda ativa.

```
aws mediaconvert update-queue \  
--name Queue1 \  
--status PAUSED
```

O exemplo update-queue a seguir ativa uma fila sob demanda pausada.

```
aws mediaconvert update-queue \  
--name Queue1 \  
--status ACTIVE
```

O update-queue exemplo a seguir altera o número de trabalhos simultâneos para uma fila sob demanda.

```
aws mediaconvert update-queue \  
--name Queue1 \  
--concurrentJobs 250
```

Para obter mais informações sobre como alterar o status de uma fila sob demanda usando o AWS CLI, consulte a [Referência de comando AWS CLI](#).

Visualizando detalhes da fila sob demanda

Você pode listar as filas associadas à sua Conta da AWS e obter detalhes sobre essas filas.

Esses detalhes incluem ARN, nome, status, descrição, informações de contagem de cargos e muito mais. As guias a seguir mostram opções diferentes para visualizar detalhes da fila.

Console

Para ver detalhes sobre suas filas sob demanda usando o MediaConvert console, abra a página [Filas](#). Selecione uma fila para ver seu ARN.

AWS CLI

O exemplo list-queues a seguir lista todas as suas filas.

```
aws mediaconvert list-queues
```

O JSON a seguir é um exemplo de resposta de lista de filas.

```
{
  "Queues": [
    {
      "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Example",
      "CreatedAt": "2023-06-19T09:34:25-07:00",
      "LastUpdated": "2023-06-19T09:34:25-07:00",
      "Name": "Example",
      "PricingPlan": "ON_DEMAND",
      "ProgressingJobsCount": 0,
      "Status": "ACTIVE",
      "SubmittedJobsCount": 0,
      "ConcurrentJobs": 700,
      "TotalConcurrentJobs": 1000,
      "unallocatedConcurrentJobs": 100,
      "Type": "CUSTOM"
    },
    {
      "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
      "CreatedAt": "2018-05-16T09:13:08-07:00",
      "LastUpdated": "2021-05-14T15:39:23-07:00",
      "Name": "Default",
      "PricingPlan": "ON_DEMAND",
      "ProgressingJobsCount": 0,
      "Status": "ACTIVE",
      "SubmittedJobsCount": 0,
      "ConcurrentJobs": 200,
      "TotalConcurrentJobs": 1000,
      "unallocatedConcurrentJobs": 100,
      "Type": "SYSTEM"
    }
  ]
}
```

Para obter mais informações sobre como listar filas usando o AWS CLI, consulte a [Referência de AWS CLI Comandos](#).

Excluir uma fila

Você pode excluir qualquer fila que não seja a fila padrão. Não é possível excluir uma fila que contenha tarefas não processadas. As guias a seguir mostram como excluir uma fila sob demanda.

Console

Para excluir uma fila sob demanda usando o MediaConvert console:

1. Abra a página [Filas](#) no MediaConvert console.
2. Selecione a fila.
3. Selecione Excluir fila.

AWS CLI

O exemplo delete-queue a seguir exclui a fila sob demanda.

```
aws mediaconvert delete-queue \  
--name Queue1
```

Para obter mais informações sobre como excluir uma fila sob demanda usando o AWS CLI, consulte a Referência de [AWS CLI Comandos](#).

Trabalhando com filas reservadas em AWS Elemental MediaConvert

Com as filas reservadas, você pode comprar capacidade de transcodificação por um período de 12 meses. Os tópicos a seguir fornecem informações sobre como trabalhar com as filas reservadas, como criar e excluir filas e alocar recursos.

As filas reservadas diferem das filas sob demanda na forma como AWS Elemental MediaConvert aloca recursos de transcodificação para trabalhos e na forma como você paga pela transcodificação.

Note

Há alguns recursos que não é possível usar com trabalhos enviados para uma fila reservada. Para obter mais informações, consulte [Limitações](#).

Ao configurar a fila reservada, você escolhe quantas tarefas pode executar de uma só vez, especificando o número de slots de transcodificação reservados (RTS) na fila. Por exemplo, se

you send five jobs to a reserved queue with two RTS, MediaConvert will immediately start processing the two first jobs sent and the other three will remain in the queue. When one of the tasks in processing MediaConvert is completed, the service starts processing the next task.

Each RTS has its own dedicated computing resources. Therefore, when MediaConvert processes a job that you send to a reserved queue, it takes the same time to process whether the queue has one RTS or several RTS.

When a job in a reserved queue finishes, MediaConvert selects the next job to be processed based on the priority of the job. You define the priority of a task when you create it. If more than one job has a higher priority, MediaConvert starts the one that you sent first. For more information, consult [Definir prioridade aos trabalhos](#).

Tópicos

- [Preços para filas reservadas](#)
- [Simulando uma fila reservada](#)
- [Criação de uma fila reservada](#)
- [Edição de uma fila servada](#)
- [Comprar RTS adicional](#)
- [Adquirindo RTS adicionais para uma fila reservada expirada](#)
- [Listando filas reservadas](#)
- [Exclusão de uma fila reservada](#)
- [Limitações das configurações de tarefas de fila reservadas](#)

Preços para filas reservadas

With reserved queues, you pay for capacity in the queue, independently of using it. When you configure a reserved queue, you make a commitment of 12 months for a pricing plan. The pricing plan specifies a fixed number of slots of transcoding reserved (RTS). For more information, consult [Preços do MediaConvert](#).

Important

After the purchase of the RTS, you cannot cancel your 12-month commitment.

Você pode comprar capacidade adicional para uma fila reservada que já tenha o RTS. Para comprar capacidade adicional, você deverá estender o seu compromisso existente com um novo compromisso de 12 meses para um número maior de RTS. O novo compromisso começa quando você compra a capacidade adicional. O número de RTS em sua fila reservada não pode ser diminuído.

Quando o período de vigência dos planos de preços expira, a fila reservada persistirá. Você ainda pode enviar trabalhos para ele, mas AWS Elemental MediaConvert não os executa.

Sobre a renovação automática

Você pode definir os planos de preços para renovação automática. Quando a vigência do seu plano de preços termina, AWS Elemental MediaConvert verifica o status da renovação automática. Se a renovação automática estiver habilitada nesse momento, você automaticamente confirma outro período de vigência de 12 meses para o mesmo número de RTS pelo mesmo preço. Você pode alterar o status de renovação automática a qualquer momento.

Ao configurar sua fila, você pode selecionar renovação automática. A qualquer momento depois disso, o status de renovação automática pode ser alterado na página Edit (Editar) da fila. Para obter mais informações, consulte [Criação de uma fila reservada](#) e [Edição de uma fila servada](#).

Sobre o faturamento quando os trabalhos saem das filas

Quando você configura o [salto de fila](#) entre uma fila reservada e uma fila sob demanda, você MediaConvert cobra de acordo com a fila na qual ele executa seu trabalho. Ou seja, se o trabalho for executado na sua fila reservada, você MediaConvert não será cobrado pelo trabalho. Se o trabalho for executado em sua fila sob demanda, MediaConvert você será cobrado pelo trabalho de acordo com a taxa sob demanda.

Simulando uma fila reservada

Você pode executar um trabalho em uma fila reservada simulada para testar seu desempenho. Ao fazer isso, MediaConvert executa seu trabalho em uma fila sob demanda com desempenho semelhante ao que você verá com um RTS em uma fila reservada. Anote quanto tempo seu trabalho leva para ser concluído e use esse tempo de conclusão do trabalho ao calcular quantos RTSs você precisa.

Console

Para simular o desempenho da fila reservada de um trabalho usando o MediaConvert console:

1. Abra a página [Criar tarefa](#) no MediaConvert console.
2. Escolha Gerenciamento de trabalhos no menu à esquerda, em Configurações do trabalho.
3. Defina Simular fila reservada como Habilitado.

API, SDK, or the AWS CLI

Para simular o desempenho da fila reservada de um trabalho usando a API, o SDK ou a AWS interface de linha de comando (AWS CLI), defina como `SimulateReservedQueue` para `ENABLED`. Essa propriedade é um filho direto de `Jobs`, que está no nível superior da especificação de tarefa JSON. O valor padrão é `DISABLED`.

A seguir está um trecho de uma configuração de trabalho JSON com `SimulateReservedQueue` definido como `ENABLED`.

```
{
  "Settings": {
    "OutputGroups": [...],
    "Inputs": [...]
  },
  "SimulateReservedQueue": "ENABLED"
}
```

Para obter mais informações, consulte a [Referência MediaConvert da API](#).

Criação de uma fila reservada

Se você decidir adquirir capacidade adicional para sua fila reservada, você pode fazer isso. Para obter mais informações, consulte [Comprar RTS adicional](#). As guias a seguir mostram diferentes opções para criar uma fila reservada.

Console

Para criar uma fila reservada usando o MediaConvert console:

1. Abra a página [Filas](#) no MediaConvert console.
2. Selecione Create reserved queue (Criar fila reservada).
3. Insira um Nome da fila reservada. Opcionalmente, insira uma Descrição.

4. Opcionalmente, use a Calculadora de slots de transcodificação reservados (RTS) para ajudar a determinar quantos RTSs você necessita.
5. Na seção Compromisso para comprar RTS para fila reservada, insira o número de slots de transcodificação reservados (RTS) que você deseja comprar.
6. Analise e concorde com o compromisso de preço e tempo. Após se comprometer com seu plano de preços, não será possível cancelá-lo. Opcionalmente, selecione Renovação anual automática.
7. Selecione Create reserved queue (Criar fila reservada). Em seguida, revise os detalhes da fila reservada e selecione Comprar.

AWS CLI

O exemplo `create-queue` a seguir cria uma fila reservada com um RTS e um compromisso de 12 meses.

```
aws mediaconvert create-queue \  
  --region region-name-1 \  
  --pricing-plan RESERVED \  
  --reservation-plan-  
settings "Commitment=ONE_YEAR, RenewalType=EXPIRE, ReservedSlots=1" \  
  --name ReservedQueue1 \  
  --description "Example reserved queue description." \  
  --tags "KeyName1=string1, KeyName2=string2"
```

Para obter mais informações sobre como criar uma fila reservada usando o AWS CLI, consulte o [Referência de comando AWS CLI](#).

Edição de uma fila servada

Quando você edita uma fila, poderá alterar o seguinte:

- A descrição, que ajuda você a identificá-la no painel da fila.
- O status de renovação automática do plano de preços da fila para slots de transcodificação reservados (RTS). Para obter mais informações, consulte [Preços para filas reservadas](#).
- O status pausado ou ativo da fila. Pausar a fila impede que o serviço inicie qualquer tarefa até que você reative a fila.

As guias a seguir mostram duas opções para editar uma fila reservada.

Console

Para editar uma fila reservada usando o MediaConvert console:

1. Abra a página [Filas](#) no MediaConvert console.
2. Na seção Filas reservadas, selecione a fila reservada para a qual você deseja editar.
3. Na página da fila, selecione Editar fila.
4. Na página Editar fila, faça as alterações desejadas na fila.
5. Escolha Salvar fila.

AWS CLI

O exemplo `update-queue` a seguir atualiza a descrição e o status de uma fila reservada existente.

```
aws mediaconvert update-queue \  
  --region region-name-1 \  
  --description "Updated description." \  
  --status "PAUSED" \  
  --name ReservedQueue1
```

Para obter mais informações sobre como atualizar filas usando o AWS CLI, consulte a [Referência de AWS CLI Comandos](#).

Comprar RTS adicional

Para aumentar o número de trabalhos que uma fila reservada pode processar de uma só vez, você pode comprar capacidade adicional para ela. Para comprar capacidade adicional, você deverá estender o seu compromisso existente com um novo compromisso de 12 meses para um número maior de slots de transcodificação reservados (RTS). O novo compromisso começa quando você compra a capacidade adicional. O número de RTS em sua fila reservada não pode ser diminuído. Você não pode cancelar seu compromisso ou reverter o compromisso original depois de aumentar a capacidade.

As guias a seguir mostram como comprar capacidade adicional para uma fila reservada.

Console

Para comprar capacidade adicional para uma fila reservada usando o MediaConvert console:

1. Abra a página [Filas](#) no MediaConvert console.
2. Na seção Filas reservadas, selecione a fila reservada para a qual você deseja comprar capacidade adicional.
3. Escolha Purchase additional capacity (Comprar capacidade adicional).
4. Na seção Compromisso para comprar RTS para fila reservada, insira o número de slots de transcodificação reservados (RTS) que você deseja comprar. Esse número inclui tanto a quantidade original de RTSs e a nova capacidade adicional.
5. Analise e concorde com o compromisso de preço e tempo. Depois de se comprometer com seu plano de preços, você não poderá cancelá-lo nem revertê-lo. Opcionalmente, selecione Renovação anual automática.
6. Escolha Purchase additional capacity (Comprar capacidade adicional). Em seguida, revise os detalhes da fila reservada e selecione Comprar.

AWS CLI

O exemplo update-queue a seguir inclui um RTS adicional a uma fila reservada existente e inicia um novo compromisso de 12 meses.

```
aws mediaconvert update-queue \  
  --region region-name-1 \  
  --reservation-plan-  
settings "Commitment=ONE_YEAR, RenewalType=EXPIRE, ReservedSlots=2" \  
  --name ReservedQueue1
```

Para obter mais informações sobre como atualizar filas usando o AWS CLI, consulte a [Referência de AWS CLI Comandos](#).

Adquirindo RTS adicionais para uma fila reservada expirada

Após o período de vigência do plano de definição de preços inicial para slots de transcodificação reservados (RTS) expirar, a fila reservada persistirá sem a capacidade de executar tarefas de transcodificação. Você pode enviar trabalhos para a fila, mas MediaConvert não os processa. Para

começar a processar tarefas pela fila novamente, pode configurar um novo plano de definição de preços, que requer um novo compromisso de 12 meses.

As guias a seguir mostram duas opções de compra de capacidade de transcodificação para uma fila reservada expirada.

Console

Para comprar capacidade de transcodificação para uma fila reservada expirada usando o console: MediaConvert

1. Abra a página [Filas](#) no MediaConvert console.
2. Escolha a fila reservada que deseja editar.
3. Na página da fila, selecione Editar fila.
4. Na página Editar fila, selecione Renovar.
5. Na seção Commitment to purchase RTS for reserved queue (Compromisso para comprar RTS para fila reservada), especifique o número de slots de transcodificação reservados (RTS) que você deseja comprar.
6. Analise e concorde com o compromisso de preço e tempo. Depois de se comprometer com seu plano de preços, você não poderá cancelá-lo nem revertê-lo. Opcionalmente, selecione Renovação anual automática.
7. Escolha Purchase additional capacity (Comprar capacidade adicional). Em seguida, revise os detalhes da fila reservada e selecione Comprar.
8. Escolha Salvar fila.

AWS CLI

O exemplo `update-queue` a seguir adiciona um RTS a uma fila reservada expirada existente e inicia um novo compromisso de 12 meses.

```
aws mediaconvert update-queue \  
  --region region-name-1 \  
  --reservation-plan-  
settings "Commitment=ONE_YEAR, RenewalType=EXPIRE, ReservedSlots=1" \  
  --name ReservedQueue1
```

Para obter mais informações sobre como atualizar filas usando o AWS CLI, consulte a [Referência de AWS CLI Comandos](#).

Listando filas reservadas

Você pode listar as AWS Elemental MediaConvert filas associadas à sua Conta da AWS e obter detalhes sobre essas filas. As guias a seguir mostram duas diferentes opções para listar suas filas.

Console

Para listar suas filas reservadas usando o MediaConvert console, abra a página [Filas](#).

AWS CLI

O exemplo `list-queues` a seguir lista todas as suas filas.

```
aws mediaconvert list-queues
```

Para obter mais informações sobre como listar filas usando o AWS CLI, consulte a [Referência de AWS CLI Comandos](#).

Exclusão de uma fila reservada

Você pode excluir qualquer fila que não seja a fila padrão. Não é possível excluir uma fila reservada que tenha um plano de preços ativo ou que contenha tarefas não processadas. As guias a seguir mostram duas opções para excluir uma fila reservada.

Console

Para excluir uma fila reservada usando o MediaConvert console:

1. Abra a página [Filas](#) no MediaConvert console.
2. Escolha a fila reservada que deseja editar.
3. Na página da fila, selecione Excluir fila.

AWS CLI

O seguinte `delete-queue` exclui uma fila reservada expirada.

```
aws mediaconvert delete-queue \  
  --region region-name-1 \  
  --name ReservedQueue1
```

Para obter mais informações sobre como atualizar filas usando o AWS CLI, consulte a [Referência de AWS CLI Comandos](#).

Limitações das configurações de tarefas de fila reservadas

Os recursos a seguir estão disponíveis somente em trabalhos enviados para uma fila sob demanda. Para trabalhos enviados para uma fila reservada, é necessário desabilitar os seguintes atributos:

- [Resolução de saída em 8k](#)
- [ABR automatizada](#)
- [AV1 codificação](#)
- [Dolby Vision codificação](#)
- [FrameFormer algoritmo de conversão de taxa de quadros](#)
- [Transcodificação acelerada](#)

Note

As filas reservadas não podem executar trabalhos acelerados. No entanto, você pode enviar um trabalho para uma fila reservada com a Transcodificação acelerada definida como Preferencial. Quando você fizer isso, se o trabalho saltar para uma fila sob demanda, ele será executado com aceleração. Para obter mais informações, consulte [Usando transcodificação acelerada com trabalhos em cadeia](#).

Definir prioridade aos trabalhos

Dentro de uma fila, AWS Elemental MediaConvert processa trabalhos paralelamente até que todos os recursos disponíveis na fila sejam usados. Depois que um trabalho é concluído e os recursos estão novamente disponíveis na fila, MediaConvert seleciona o próximo trabalho a ser processado com base na prioridade do trabalho.

Você especifica a prioridade ao criar um trabalho. MediaConvert processa trabalhos em cada fila de acordo com a prioridade de cada trabalho, começando com o número mais alto. Se mais de um trabalho tiver o maior valor de prioridade, MediaConvert escolhe entre eles selecionando aquele que você enviou primeiro.

MediaConvert não interrompe o trabalho atual quando você envia um trabalho com maior prioridade. Quando o trabalho em execução é concluído, MediaConvert inicia o próximo trabalho com base em sua prioridade relativa na fila.

Após criar um trabalho, você não poderá mais alterar ou atualizar sua prioridade. No entanto, você pode especificar uma nova prioridade para trabalhos que saltam entre filas. Para obter informações adicionais, consulte [Definindo a prioridade do trabalho para trabalhos transferidos](#). As guias a seguir mostram diferentes opções para definir a prioridade de um trabalho.

Console

Para definir a prioridade de um trabalho no MediaConvert console:

1. Na página Criar trabalho, selecione Gerenciamento de trabalho.
2. Em Prioridade, insira um número de -50 a 50. MediaConvert processa trabalhos com o valor mais alto de Priority first. Se você não especificar um valor, MediaConvert atribui o valor padrão de 0.

API, SDK, or the AWS CLI

Para definir a prioridade de um trabalho na API, no SDK ou no AWS CLI, especifique a `priority` propriedade. Essa propriedade é um filho direto de `Jobs`, que está no nível superior da especificação de tarefa JSON. Defina o valor `Priority` para um número inteiro no intervalo de -50 a 50, inclusive. O valor padrão é 0.

A seguir está um trecho de uma configuração de trabalho JSON com `Priority` definido como 10.

```
{
  "Settings": {
    "OutputGroups": [...],
    "Inputs": [...],
  },
  "Priority": 10
}
```

Para obter mais informações, consulte a [Referência MediaConvert da API](#).

Mover um trabalho para uma fila diferente

Um trabalho permanece em um estado SUBMITTED, esperando para ser processado, até que a fila para a qual você o envia tenha recursos disponíveis. Para evitar tempos longos de espera, você pode configurar seu trabalho para ser transferido automaticamente para outra fila após um determinado período de tempo. Isso é chamado de salto de fila.

O caso de uso mais comum para pular filas é mover trabalhos de uma fila reservada para uma fila sob demanda durante um pico no uso. Por exemplo, você pode transferir trabalhos que permanecem em um estado SUBMITTED por mais de 10 minutos automaticamente.

Lembre-se das seguintes definições do salto de filas.

Fila de envio

A fila para a qual um trabalho é originalmente enviado é a fila de envio .

Fila de destino

A fila para a qual o trabalho é transferido ao pular filas é a fila de destino.

Tempo de Wait (Espera)

A quantidade de tempo que seu trabalho espera na fila de envio até poder ir para a fila de destino.

Salto

Um trabalho salta quando passa da fila de envio para a fila de destino após o término do tempo de espera. Um trabalho que é transferido entre filas também é chamado de trabalho transferido.

Note

Quando você configura o salto de uma fila reservada para uma fila sob demanda, você MediaConvert cobra de acordo com o tipo de fila em que seu trabalho é executado. Se seu trabalho for executado em uma fila reservada, MediaConvert não cobrará você separadamente pelo trabalho porque o custo já está coberto pelo que você paga pela fila reservada. Se seu trabalho for executado em uma fila sob demanda, MediaConvert você será cobrado pelo trabalho de acordo com a taxa sob demanda.

Tópicos

- [Configurar o salto da fila](#)
- [Definindo a prioridade do trabalho para trabalhos transferidos](#)
- [Usando transcodificação acelerada com trabalhos em cadeia](#)
- [Visualizar o histórico de trabalhos](#)
- [Compreendendo a mudança de fila com filas pausadas](#)

Configurar o salto da fila

Ao configurar o salto de fila, especifique a fila de envio, o tempo de espera e a fila de destino. Tipicamente, a fila de envio é uma fila reservada e a fila de destino é uma fila sob demanda. As guias a seguir mostram diferentes opções para configurar o salto de fila.

Console

Para configurar o salto na fila no MediaConvert console:

1. Na página Criar trabalho, selecione Gerenciamento de trabalho.
2. Habilite Salto de fila.
3. Insira o tempo até que seu trabalho possa ser transferido com Minutos de espera.
4. Em Fila de destino, escolha a fila para a qual você deseja que o trabalho salte caso ele permaneça na fila de envio por mais tempo do que o especificado em Minutos de espera.
5. Opcionalmente, especifique uma nova Prioridade de trabalho se seu trabalho for para a fila de destino. Para obter mais informações, consulte [Definindo a prioridade do trabalho para trabalhos transferidos](#).

API, SDK, or the AWS CLI

Para configurar o salto na fila na API, no SDK ou no, defina as AWS CLI configurações para o salto na fila abaixo. `HopDestinations` Essa propriedade é um filho direto de `Jobs`, que está no nível superior da especificação de tarefa JSON.

A seguir está um trecho de uma configuração de trabalho JSON que é transferido para uma fila sob demanda após 10 minutos.

```
{
```



```
"Settings": {
  "OutputGroups": [...],
  "Inputs": [...],
},
"HopDestinations": [
  {
    "WaitMinutes": 10,
    "Queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/ondemandqueue",
    "Priority": 0
  }
]
```

Para obter mais informações, consulte a [Referência MediaConvert da API](#).

Definindo a prioridade do trabalho para trabalhos transferidos

Ao configurar um trabalho para salto de fila, você pode especificar a prioridade para o trabalho na nova fila. Caso não seja especificado, o trabalho manterá o número de prioridade da fila de envio.

Se você usar diretrizes diferentes para escolher os valores de `priority` entre as duas filas, certifique-se de especificar um novo valor de prioridade para o trabalho na fila de destino.

Para obter informações sobre como definir a prioridade do trabalho na fila de envio, consulte [Definir prioridade aos trabalhos](#).

As guias a seguir fornecem opções diferentes para definir a prioridade de um trabalho transferido.

Console

Para definir a prioridade de um trabalho com salto no MediaConvert console:

1. Abra a página [Criar tarefa](#) no MediaConvert console.
2. Escolha Gerenciamento de trabalhos no menu Configurações do trabalho.
3. Habilite Salto de fila.
4. Insira a Prioridade do trabalho para quando seu trabalho for para a fila de destino.
5. Insira os Minutos de espera e a Fila de destino. Para obter mais informações, consulte [Mover um trabalho para uma fila diferente](#).

API, SDK, or the AWS CLI

Você pode configurar uma nova prioridade de trabalhos transferidos usando a API, o SDK ou o AWS CLI. Para configurá-la, configure `Priority` em `HopDestinations`. Essa propriedade é um filho direto de `Jobs`, que está no nível superior da especificação de tarefa JSON.

A seguir está um trecho de uma configuração de trabalho JSON que define a prioridade de um trabalho transferido como 25.

```
{
  "Settings": {
    "OutputGroups": [...],
    "Inputs": [...]
  },
  "HopDestinations": [
    {
      "WaitMinutes": 10,
      "Queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/ondemandqueue",
      "Priority": 25
    }
  ]
}
```

Para obter mais informações, consulte a [Referência MediaConvert da API](#).

Usando transcodificação acelerada com trabalhos em cadeia

Para reduzir o tempo de transcodificação de determinados trabalhos, use a transcodificação acelerada. Na maioria dos casos, você envia trabalhos acelerados para filas sob demanda, porque as filas reservadas não podem executar trabalhos acelerados. No entanto, você pode enviar um trabalho com Transcodificação acelerada definida como Preferencial para uma fila reservada. Quando você fizer isso, se o trabalho for transferido para uma fila sob demanda, ele será executado com a aceleração habilitada. Para obter mais informações sobre transcodificação acelerada, consulte Transcodificação [acelerada no Guia do usuário](#). MediaConvert

As guias a seguir fornecem opções diferentes para configurar a transcodificação acelerada.

Console

Para definir a Aceleração como Preferencial no MediaConvert console:

1. Abra a página [Criar tarefa](#) no MediaConvert console.
2. Escolha Gerenciamento de trabalhos no menu Configurações do trabalho.
3. Em Aceleração, escolha Preferencial usando a lista suspensa.

API, SDK, or the AWS CLI

Para especificar a aceleração preferida usando a API, o SDK ou o AWS CLI, configure `Mode` em `AccelerationSettings`. Essa propriedade é um filho direto de `Jobs`, que está no nível superior da especificação de tarefa JSON.

A seguir está um trecho de uma configuração de trabalho JSON que especifica o salto de fila para uma fila sob demanda com transcodificação acelerada.

```
{
  "Settings": {
    "OutputGroups": [...],
    "Inputs": [...]
  },
  "AccelerationSettings": {
    "Mode": "PREFERRED"
  },
  "HopDestinations": [
    {
      "WaitMinutes": 10,
      "Queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/ondemandqueue",
      "Priority": 25
    }
  ]
}
```

Para obter mais informações, consulte a [Referência MediaConvert da API](#).

Visualizar o histórico de trabalhos

Quando um trabalho faz saltos em filas, os valores para as configurações `queue` e `priority` permanecem conforme definidos durante a criação do trabalho. Você pode visualizar os valores de prioridade e fila de destino pós-salto do trabalho. As guias a seguir fornecem duas opções para visualizar o histórico de um trabalho e a prioridade da fila.

Console

Para ver se seu trabalho saltou de filas usando o MediaConvert console:

1. Abra a página [Trabalhos](#) no MediaConvert console.
2. Selecione um ID do trabalho.
3. Encontre a seção de Transição de fila que mostra a prioridade do trabalho antes e depois da transferência. Essa seção também mostra o Carimbo de data e hora de quando o trabalho foi transferido, a Fila de origem e a Fila de destino.

AWS CLI

O exemplo `get-job` a seguir retorna uma resposta JSON com informações sobre seu trabalho.

```
aws mediaconvert get-job \  
--id 1234567890123-efg456
```

O seguinte exemplo é um trecho exibindo `QueueTransitions` na resposta JSON quando esse comando é executado. A resposta mostra a fila de envio do seu trabalho e a fila de destino.

```
"QueueTransitions": [  
  {  
    "Timestamp": 1672662636,  
    "SourceQueue": arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/submissionqueue,  
    "DestinationQueue": arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/  
destinationqueue  
  }  
]
```

Para obter mais informações sobre como usar o comando `get-job`, consulte [Referência de comando AWS CLI](#).

Tags de faturamento para trabalhos saltados

Se você usar tags de cobrança em seus trabalhos e definir a origem das tags de cobrança como Fila, as cobranças de seus trabalhos serão sempre listadas abaixo das tags da fila de envio. Para monitorar quanto você foi cobrado por um trabalho que foi transferido de filas, é possível definir a origem das tags de cobrança como Trabalho. Para obter mais informações sobre como usar tags

para classificar sua fatura da AWS , consulte [Configurando AWS Elemental MediaConvert recursos para alocação de custos por meio de marcação](#).

Note

A alocação de custos baseada na fila se aplica somente a trabalhos que são executados em filas sob demanda. Quando a fila de envio é uma fila reservada e o trabalho passa para uma fila sob demanda, as cobranças desse trabalho sob demanda aparecem no relatório de alocação de custos. Se você não colocar tags na fila reservada, essas cobranças aparecerão no relatório não classificado.

Listar trabalhos saltados

Quando você visualiza seu trabalho, MediaConvert exibe a fila em que você enviou seu trabalho. Por exemplo, se você enviar um trabalho para Queue1 e ele for transferido para Queue2, esse trabalho aparecerá em listas filtradas para Queue1. Ele não aparecerá nas listas filtradas para Queue2.

Compreendendo a mudança de fila com filas pausadas

Pausar uma fila afeta o comportamento de pular filas de um trabalho. Os trabalhos não saltam de filas pausadas, mas saltam livremente para elas. Esta seção descreve o que acontece quando você configura o salto de uma fila pausada ou para uma fila pausada.

Saltando de uma fila pausada

Os trabalhos não saltam de filas pausadas. O comportamento de salto de fila depende do tempo em que a fila permanece pausada. Considere as duas situações a seguir:

Você envia um trabalho para uma fila, pausa essa fila por mais tempo do que o tempo de espera do salto de fila e, em seguida, a reativa.

Nessa situação, os saltos do trabalho dependem da localização do trabalho na fila. Se houver trabalhos à frente dele na fila, o trabalho será direcionado para a fila de destino. Se não houver trabalhos pela frente na fila, MediaConvert processe-os sem pular.

Por exemplo, imagine que você envia um trabalho para Queue1 com tempo de espera de 15 minutos e destino Queue2. Cinco minutos depois de enviar o trabalho, você pausa a Queue1. Dez minutos depois, o trabalho permanece na Queue1. Meia hora depois, você ativa a Queue1. Nesse momento, não haverá trabalhos à frente dele em Queue1, por isso o trabalho será executado da Queue1.

Você envia um trabalho para uma fila. Você pausa a fila e a reativa antes de ultrapassar o tempo de espera.

Nessa situação, o tempo de pausa da fila não afeta de forma alguma o salto da fila.

Por exemplo, imagine que você envia um trabalho para Queue1 com tempo de espera de 15 minutos e destino Queue2. Cinco minutos depois de enviar o trabalho, você pausa a Queue1. Um minuto depois, você reativa a Queue1. Nove minutos depois (15 minutos depois de o trabalho ter sido enviado), ainda haverá trabalhos à frente dele na fila. Portanto, o trabalho é transferido para Queue2, como se você não tivesse pausado a fila.

Saltando para uma fila pausada

Os trabalhos saltam livremente de filas ativas para filas pausadas. Por exemplo, imagine que você envia um trabalho para Queue1 com tempo de espera de 15 minutos e destino Queue2. Então, cinco minutos depois de enviar o trabalho, você pausa a Queue2. Dez minutos depois (15 minutos depois de enviar o trabalho), o trabalho saltará para Queue2 e permanecerá ali, aguardando até que a fila seja ativada.

MediaConvert features

Este capítulo contém informações detalhadas para a implementação de AWS Elemental MediaConvert recursos. Você configura esses atributos ao criar trabalhos.

Tópicos

- [Conversão de cores com 3D LUTs](#)
- [Transcodificação acelerada](#)
- [Descrições de áudio](#)
- [ABR automatizada](#)
- [Conversão do espaço de cores](#)
- [Autenticidade do conteúdo com manifestos C2PA](#)
- [Dolby Atmos](#)
- [Criando saídas Dolby Vision com AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Proteção de seus ativos de mídia com criptografia e DRM usando AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Trabalho com conversão de taxa de quadros](#)
- [Criação de saídas HDR](#)
- [Trabalhando com inserção de imagens \(sobreposições\)](#)
- [Uso do Kantar para criação de marcas d'água de áudio](#)
- [Inserção de imagem em movimento \(sobreposições\)](#)
- [Trabalhando com marcas d'água Nielsen](#)
- [Relatórios de métricas por quadro em AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Usando o modo de controle de taxa for QVBR](#)
- [Incluindo marcadores SCTE-35](#)
- [Configurar timecodes](#)
- [Gerar vídeo em preto](#)
- [Usando sobreposições de vídeo](#)
- [Preenchimento de vídeo com quadros de vídeo em preto](#)
- [Usando a rotação de vídeo em AWS Elemental MediaConvert](#)

- [Comportamento de escalabilidade do vídeo e proporções de aspecto](#)

Conversão de cores com 3D LUTs

Quando você converte um vídeo de um espaço de cores para outro, mapeia AWS Elemental MediaConvert automaticamente as cores do seu espaço de cores de entrada para o espaço de cores de saída. Para especificar opcionalmente seu próprio mapeamento de cores personalizado, use 3D LUTs (tabelas de pesquisa 3D).

O 3D LUTs contém informações de mapeamento de cores para uma entrada específica ou um conjunto de entradas. Você recebe arquivos 3D LUTs como arquivos.cube do seu gradador de cores como parte do seu fluxo de trabalho de produção de vídeo.

3D LUTs são ferramentas para transformação de cores em fluxos de trabalho de processamento de vídeo. Eles permitem que você aplique ajustes de cores precisos ao conteúdo do vídeo, garantindo uma aparência consistente das cores em diferentes telas e ambientes de visualização. Alguns motivos para incluir 3D LUTs em seu fluxo de trabalho podem incluir qualquer um dos seguintes:

- Aplique gradação de cores cinematográfica ou de transmissão ao seu conteúdo
- Controle o mapeamento de cores ao converter entre diferentes espaços de cores
- Garanta cores consistentes em diferentes conteúdos
- Corrija o desequilíbrio de cores ou as mudanças de exposição na filmagem de origem
- Aplique tratamentos de cores criativos ou estilizados

Tópicos

- [Configurando um trabalho com 3D LUTs](#)
- [Requisitos de configurações de LUTs trabalho em 3D](#)
- [Solução de problemas](#)

Configurando um trabalho com 3D LUTs

MediaConvert aplica somente conversões de espaço de cores com seu 3D LUTs a conjuntos de entradas e saídas que correspondam às configurações especificadas. Você pode aplicar mapeamento de cores personalizado a algumas de suas saídas e aplicar mapeamento de cores padrão a outras.

Por exemplo, você pode incluir uma LUT 3D que especifica um espaço de cores de entrada Rec. 601 e um espaço de cores de saída Rec. 709. Quando suas configurações de trabalho atendem aos requisitos listados na seção anterior, MediaConvert aplica seu mapeamento de cores personalizado para todas as entradas Rec. 601 que resultam em saídas Rec. 709.

Especifique uma LUT 3D separada para cada combinação de conversão de espaço de cores de entrada e saída necessária. Em um único trabalho, você pode incluir até 8 configurações diferentes de LUT 3D. MediaConvert usa mapeamento de cores padrão para entradas ou saídas com espaços de cores não incluídos em sua LUT 3D ou nas configurações de trabalho.

MediaConvert console

Para especificar uma LUT 3D usando o MediaConvert console:

1. Abra a página [Criar tarefa](#) no MediaConvert console.
2. Na página Criar trabalho, forneça instruções de transcodificação e configurações de tarefa. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#).
3. Ligue o pré-processador corretor de cores nas configurações de codificação da saída de vídeo.
4. Especifique um espaço de cores de saída em Conversão de espaço de cores.
5. Escolha Processamento global em Configurações de trabalho.
6. Ative o 3D LUTs.
7. Em Espaço de cores de entrada, insira o espaço de cores para sua entrada ou entradas às quais você deseja aplicar essa LUT 3D.
8. (Opcional) Se você inseriu HDR10 ou P3D65 (HDR) para o espaço de cores de entrada, opcionalmente, insira um valor para a luminância de masterização da entrada. Use para selecionar entradas com uma luminância específica. Insira o mesmo valor inserido para Luminância máxima, que está abaixo do seletor de vídeo, correção de vídeo e configurações da entrada.

Se você inserir a luminância 0 de masterização da entrada ou deixar em branco, sua LUT 3D será aplicada a todas as suas entradas HDR10 ou P3D65 (HDR).

9. Em Espaço de cores de saída, insira o espaço de cores para sua saída ou saídas às quais você deseja aplicar essa LUT 3D.
10. (Opcional) Se você inseriu HDR10 ou P3D65 (HDR) para o espaço de cores de saída, opcionalmente, insira um valor para a luminância de masterização da saída. Use para selecionar saídas com uma luminância específica. Insira o mesmo valor inserido para Luminância máxima, que está nas configurações de vídeo da saída.

Se você inserir a luminância 0 de masterização de saída ou deixar em branco, sua LUT 3D será aplicada a todas as suas saídas HDR10 ou P3D65 (HDR).

11 Em Entrada do arquivo 3D LUT, insira a URL do seu arquivo.cube 3D LUT.

API, SDK ou AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Para especificar uma LUT 3D usando a API, o SDK ou AWS Command Line Interface (AWS CLI), inclua `JSON ColorConversion3DLUTSettings` nas configurações do trabalho.

A seguir está um trecho de um JSON de configurações de trabalho que especifica uma LUT 3D para um fluxo de trabalho de HDR 10 a P3D65 (HDR):

```
{
  "Settings": {
    "Inputs": [...],
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "File Group",
        "OutputGroupSettings": {...},
        "Outputs": [
          {
            "VideoDescription": {
              "CodecSettings": {... },
              "VideoPreprocessors": {
                "ColorCorrector": {
                  "ColorSpaceConversion": "FORCE_P3D65_HDR",
                  "MaxLuminance": 3000
                }
              }
            },
            "AudioDescriptions": [...],
            "ContainerSettings": {...}
          }
        ]
      }
    ],
    "ColorConversion3DLUTSettings": [
      {
        "InputColorSpace": "HDR10",
        "InputMasteringLuminance": 0,
        "OutputColorSpace": "P3D65HDR",
```

```
    "OutputMasteringLuminance": 3000,  
    "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/HDR10_to_P3D65HDR.cube"  
  }  
]  
}  
}
```

Requisitos de configurações de LUTs trabalho em 3D

Ao incluir 3D LUTs como parte do seu MediaConvert trabalho, você também deve incluir as seguintes configurações:

Espaço da cor de entrada

Especifique quais entradas usam essa LUT 3D, de acordo com o espaço de cores da entrada.

Luminância de masterização de entrada

(Opcional) Inclua a luminância de masterização da entrada somente quando sua entrada tiver um espaço de cores HDR10 ou P3D65 (HDR). Caso contrário, mantenha-a em branco. Use para selecionar entre entradas com diferentes luminâncias de masterização.

Espaço da cor da saída

Especifique quais saídas usam essa LUT 3D, de acordo com o espaço de cores da saída.

Luminância de masterização de saída

(Opcional) Inclua a luminância de masterização de saída somente quando sua saída tiver um espaço de cores HDR10 ou P3D65 (HDR). Caso contrário, mantenha em branco. Use para selecionar entre saídas com diferentes luminâncias de masterização.

arquivo .cube

Especifique uma URL do Amazon S3, HTTP ou HTTPS para seu arquivo.cube. MediaConvert aceita arquivos.cube de até 8 MB de tamanho.

Corretor de cores

Especifique um espaço de cor de saída no pré-processador do Corretor de cores para sua saída de vídeo.

Solução de problemas

Veja a seguir uma lista de problemas que você pode encontrar ao trabalhar com arquivos 3D LUT e dicas de solução de problemas:

Erros de acesso ao arquivo

Certifique-se de que seu arquivo 3D LUT esteja acessível MediaConvert e verifique suas permissões.

Erros de validação de formato

Verifique se o arquivo 3D LUT está em um formato compatível.

Erros de tamanho de arquivo

Confirme se seu arquivo 3D LUT está abaixo do limite de 8 MB.

Problemas de aparência de cores

Verifique se você especificou as configurações corretas de espaço de cores de entrada e saída para seu conteúdo.

Transcodificação acelerada

AWS Elemental MediaConvert trabalhos que criam conteúdo premium podem ter altos requisitos computacionais e levar mais tempo para serem concluídos. Esses trabalhos podem incluir conteúdo em Ultra High Definition (UHD) ou High Dynamic Range (HDR). Para reduzir o tempo de transcodificação necessário para executar essas tarefas, você pode usar a transcodificação acelerada.. Considere o uso de transcodificação acelerada para tarefas que poderiam demorar 10 minutos ou mais para serem executadas.

Por exemplo, as tarefas que geram os seguintes ativos pode se beneficiar da transcodificação acelerada:

- Conteúdo em Ultra High Definition
- Conteúdo em High Dynamic Range em HEVC
- Qualquer vídeo visualmente complexo de longa duração

 Note

A transcodificação acelerada é um atributo de nível Profissional. Você paga mais por minuto de saída transcodificada para saídas que usam recursos de nível Profissional. Para obter mais informações sobre níveis de MediaConvert preços, consulte [MediaConvertpreços](#).

Tópicos

- [Configurar um trabalho com transcodificação acelerada](#)
- [Configurações do trabalho de transcodificação acelerada em formato JSON de exemplo](#)
- [Requisitos de configurações de tarefas de transcodificação acelerada](#)

Configurar um trabalho com transcodificação acelerada

Você configura a transcodificação acelerada para seus AWS Elemental MediaConvert trabalhos da mesma forma que configura trabalhos não acelerados, exceto que você ativa a aceleração.

 Note

Recomendamos que você use uma fila de transcodificação dedicada para seus trabalhos de transcodificação acelerada. Isso fornecerá isolamento entre os recursos que você usa para seus trabalhos acelerados e seus outros trabalhos.

Para configurar seu trabalho de transcodificação com transcodificação acelerada (console)

1. Configure a tarefa de transcodificação como de costume. Para obter mais informações, consulte [the section called “Tutorial: Definindo as configurações do trabalho”](#).

Certifique-se de que os arquivos de entrada e as configurações de saída da tarefa estejam em conformidade com as limitações e os requisitos listados em [Requisitos de configurações de tarefas de transcodificação acelerada](#).

2. Altere as configurações do código de tempo do valor padrão Embedded (Incorporado) para Start at zero (Iniciar em zero).
 - a. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, em Configurações de trabalho, escolha Configurações.

- b. No painel Configuração do código de tempo, para Origem, selecione Iniciar em 0.
 - c. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, em Entrada, escolha a entrada.
 - d. No painel Seletor do vídeo, em Fonte do código de hora, escolha Iniciar em 0.
3. Se você ainda não tiver uma fila dedicada para trabalhos de transcodificação acelerada, crie uma. Para obter mais informações, consulte [Criação de uma fila](#).
 4. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, na seção Configurações de trabalho, escolha Settings Configurações.
 5. Em Aceleração, escolha Habilitado ou Preferencial.

Com Habilitado e Preferencial, se seus arquivos de entrada e configurações de transcodificação forem compatíveis com a transcodificação acelerada, MediaConvert executará o trabalho com a transcodificação acelerada.

Se seus arquivos de entrada ou configurações de transcodificação não forem compatíveis com a transcodificação acelerada, MediaConvert processará o trabalho de forma diferente, dependendo do valor definido para Aceleração:

- Ativado – O serviço reprova o trabalho incompatível.
- Preferencial – o serviço executa o trabalho sem transcodificação acelerada.

A configuração da Aceleração como Preferencial gera preços de nível Profissional somente quando MediaConvert executa o trabalho com transcodificação acelerada.

Para obter mais informações sobre quais arquivos e configurações são compatíveis com a transcodificação acelerada, consulte [Requisitos de configurações de tarefas de transcodificação acelerada](#).

Se você usar a API ou um SDK, poderá encontrar essa configuração no arquivo JSON do seu trabalho. O nome da configuração está AccelerationMode abaixo [AccelerationSettings](#).

Configurações do trabalho de transcodificação acelerada em formato JSON de exemplo

O exemplo de tarefa JSON a seguir converte um MP4 arquivo em outro MP4 arquivo codificado em 720p com H.265. Para usar esse exemplo, substitua as configurações por seus valores. No mínimo, você deve fornecer valores para as seguintes configurações:

- **Role:** Essa é a função AWS Identity and Access Management (IAM) que você configura para dar AWS Elemental MediaConvert permissão para acessar seus buckets de entrada e saída do Amazon S3 e para acessar o Amazon API Gateway em seu nome. Para obter informações sobre como configurar essa função, consulte [Configurar permissões de IAM](#) no AWS Elemental MediaConvert Guia do Usuário.
- **Destination:** o bucket do Amazon S3 em que você MediaConvert deseja armazenar seu arquivo de saída. Certifique-se de incluir barras invertidas no final, como no exemplo.
- **InputClippings:** defina os clipes que você deseja que sejam transcodificados especificando conjuntos de valores para StartTimecode e EndTimecode. Como alternativa, você pode remover InputClippings completamente para transcodificar todo o ativo.
- **FileInput:** especifique o local e o nome do arquivo de entrada. Seu arquivo de entrada pode ser um objeto do Amazon S3 ou um URL HTTP.

A transcodificação acelerada é compatível com tarefas que têm apenas uma única entrada; você não pode fazer emenda de entrada.

```
{
  "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/MediaConvert_Role",
  "AccelerationSettings" : {
    "Mode" : "ENABLED"
  },
  "UserMetadata": {
    "job" : "Acceleration"
  },
  "Settings": {
    "TimecodeConfig": {
      "Source": "ZEROBASED"
    },
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "File Group",
        "Outputs": [
          {
            "ContainerSettings": {
              "Container": "MP4",
              "Mp4Settings": {
                "CslgAtom": "EXCLUDE",
                "FreeSpaceBox": "EXCLUDE",
                "MoovPlacement": "NORMAL "
              }
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  },
  "VideoDescription": {
    "Width": 1280,
    "ScalingBehavior": "DEFAULT",
    "Height": 720,
    "VideoPreprocessors": {
      "TimecodeBurnin": {
        "FontSize": 32,
        "Position": "TOP_CENTER"
      }
    }
  },
  "TimecodeInsertion": "DISABLED",
  "AntiAlias": "ENABLED",
  "Sharpness": 50,
  "CodecSettings": {
    "Codec": "H_265",
    "H265Settings": {
      "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
      "ParNumerator": 1,
      "NumberReferenceFrames": 3,
      "FramerateDenominator": 1001,
      "GopClosedCadence": 1,
      "AlternateTransferFunctionSei": "DISABLED",
      "HrdBufferInitialFillPercentage": 90,
      "GopSize": 48,
      "Slices": 4,
      "GopBReference": "ENABLED",
      "HrdBufferSize": 20000000,
      "SlowPal": "DISABLED",
      "ParDenominator": 1,
      "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
      "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
      "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
      "Bitrate": 10000000,
      "FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
      "RateControlMode": "CBR",
      "CodecProfile": "MAIN_MAIN",
      "Tiles": "ENABLED",
      "Telecine": "NONE",
      "FramerateNumerator": 24000,
      "MinIInterval": 0,
      "AdaptiveQuantization": "HIGH",
      "CodecLevel": "LEVEL_5",
```



```

        "SceneChangeDetect": "ENABLED",
        "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",
        "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
        "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
        "GopSizeUnits": "FRAMES",
        "ParControl": "SPECIFIED",
        "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 3,
        "TemporalIds": "DISABLED",
        "SampleAdaptiveOffsetFilterMode": "ADAPTIVE"
    }
},
"AfdSignaling": "NONE",
"DropFrameTimecode": "ENABLED",
"RespondToAfd": "NONE",
"ColorMetadata": "INSERT"
},
"AudioDescriptions": [
{
    "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
    "CodecSettings": {
        "Codec": "AAC",
        "AacSettings": {
            "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
            "Bitrate": 160000,
            "RateControlMode": "CBR",
            "CodecProfile": "LC",
            "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
            "RawFormat": "NONE",
            "SampleRate": 48000,
            "Specification": "MPEG4"
        }
    },
    "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT",
    "AudioType": 0
}
],
"Extension": "mp4",
"NameModifier": "1280x720"
}
],
"OutputGroupSettings": {
    "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
    "FileGroupSettings": {
        "Destination": "s3://amzn-s3-demo-bucket1/accelerated/"
    }
}

```

```

    }
  }
},
"AdAvailOffset": 0,
"Inputs": [
  {
    "InputClippings": [
      {
        "EndTimecode": "01:00:00:00",
        "StartTimecode": "00:00:00:00"
      }
    ],
    "AudioSelectors": {
      "Audio Selector 1": {
        "Offset": 0,
        "DefaultSelection": "DEFAULT",
        "ProgramSelection": 1
      }
    },
    "VideoSelector": {
      "ColorSpace": "FOLLOW"
    },
    "FilterEnable": "AUTO",
    "PsiControl": "USE_PSI",
    "FilterStrength": 0,
    "DeblockFilter": "DISABLED",
    "DenoiseFilter": "DISABLED",
    "TimecodeSource": "ZEROBASED",
    "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/SampleVideo_h264_StereoAudio.mp4"
  }
]
}
}

```

Requisitos de configurações de tarefas de transcodificação acelerada

Antes de habilitar a transcodificação acelerada, certifique-se de que a tarefa esteja em conformidade com os requisitos e as limitações a seguir.

Entradas de vídeo compatíveis com transcodificação acelerada

A tabela a seguir mostra os codecs e contêineres de entrada de vídeo MediaConvert compatíveis com a transcodificação acelerada.

Contêiner	Codecs de vídeo com compatibilidade com contêiner
HLS (segmentos MPEG-2 TS)	AVC (H.264), HEVC (H.265)
IMF	JPEG 2000 (J2K)
Matroska	AVC (H.264), MPEG-2, MPEG-4 part 2, VC-1
Streams de transporte de MPEG	AVC (H.264), HEVC (H.265), MPEG-2, VC-1
MPEG-4	AVC Intra 50/100, AVC (H.264), HEVC (H.265), MPEG-2
MXF	Apple ProRes, AVC Intra 50/100, AVC (H.264), DVCPRO HD, JPEG 2000 (J2K), MPEG-2, Sony, Sony (somente como uma variante MPEG-2), VC-3 XDCam XDCam
QuickTime	Apple ProRes, AVC Intra 50/100, AVC (H.264), JPEG 2000 (J2K), MPEG-2

Note

Para entradas HLS, seu pacote deve estar em conformidade com os requisitos listados em [Requisitos de entrada HLS](#).

Saídas de vídeo compatíveis com transcodificação acelerada

A tabela a seguir mostra os codecs e contêineres de saída de vídeo MediaConvert compatíveis com a transcodificação acelerada.

Contêiner	Codecs compatíveis com contêiner
CMAF	AV1, AVC (H.264), HEVC (H.265)
DASH	AV1, AVC (H.264), HEVC (H.265)
HLS	AVC (H.264), HEVC (H.265)
MPEG-2 TS	AVC (H.264), HEVC (H.265)
MPEG-4 (.mp4)	AV1, AVC (H.264), HEVC (H.265)
MPEG-4 Flash (.f4v)	AVC (H.264)
MXF	AVC (H.264)
QuickTime	AVC (H.264)
Smooth (ISMV)	AVC (H.264)
WebM	VP8, VP9
Raw (nenhum contêiner)	AVC (H.264), HEVC (H.265)

 Note

Para saídas MPEG-2 TS, para usar a transcodificação acelerada, você deve alterar o valor padrão de CBR para Transport stream settings (Configurações do fluxo de transporte) > Rate mode (Modo de taxas) para VBR.

Restrições de saída:

- Sua saída deve ter um componente de vídeo. MediaConvert não suporta transcodificação acelerada com saídas somente de áudio.
- Use apenas combinações de contêiner e codec compatíveis. A tabela a seguir mostra os codecs e contêineres de saída de vídeo compatíveis.
- Use qualquer codec de saída de áudio que não seja Dolby Atmos. MediaConvert não suporta transcodificação acelerada com Dolby Atmos.

- Use apenas formatos de legendas de saída compatíveis. Para transcodificação acelerada, MediaConvert não é compatível com os seguintes formatos de legendas de saída:
 - Não compatível: burn-in
 - Não compatível: SCTE-20

Para obter uma lista de formatos de legendas compatíveis, consulte [Legendas de entrada compatíveis em contêineres de vídeo](#).

Recursos de transcodificação não compatíveis com a transcodificação acelerada:

- Anulação da disponibilidade
- Inserir da imagem de movimento
- Conversão da taxa de quadros interpolados
- Passagem de VBI
- Passagem do código de tempo
- Código de tempo SEI
- Âncora do código de tempo
- Saída telecine
- Saída telecine inversa
- Origem do código de tempo incorporado
 - Observação: você pode definir a configuração de entrada Timecode source como Embedded, mas não a configuração de todo o trabalho Source na configuração do Timecode.
- Gerador de vídeo em preto
- Preencher vídeo
- Entradas com taxas de quadros variáveis (exceto MP4 entradas MOV/, que são suportadas)
- Entradas com descontinuidades

Descrições de áudio

AWS Elemental MediaConvert suporta dois fluxos de trabalho diferentes para incluir descrições de áudio de transmissão em sua saída.

Você pode misturar uma descrição de áudio com outro conteúdo de áudio se sua entrada contiver um sinal de áudio de descrição de áudio e um fluxo de dados de descrição de áudio. Um sinal de áudio

de descrição de áudio é uma descrição falada de um vídeo, feita para pessoas que não conseguem ver o conteúdo visual. Um fluxo de dados de descrição de áudio contém dados de fade e pan usados por um codificador. MediaConvert usa esse fluxo de dados para diminuir temporariamente o volume de outros canais de áudio enquanto uma descrição de áudio está ativa.

Se sua entrada já tiver descrições de áudio pré-mixadas em vez de um sinal de áudio e um canal de fluxo de dados, você pode sinalizá-la para sistemas downstream gravando metadados de descrição de áudio em sua saída.

Para obter mais informações sobre descrições de áudio, consulte [BBC WHP 198](#) e [BBC WHP 051](#).

Tópicos

- [Configurando um trabalho que mixa descrições de áudio](#)
- [Configurando um trabalho para descrições de áudio pré-mixadas](#)

Configurando um trabalho que mixa descrições de áudio

Quando você mixa descrições de áudio, os trabalhos têm os seguintes requisitos:

Entrada

Você precisa de uma entrada com um sinal de áudio de descrição de áudio em um canal de áudio e um fluxo de dados de descrição de áudio em outro.

Remixagem de áudio

Para mixar as descrições de áudio em vários seletores de áudio, por exemplo, se você tiver um arquivo de áudio auxiliar, ative a remixagem manual de áudio na saída.

Caso contrário, para aplicar a mixagem de descrição de áudio a um único seletor de áudio de entrada, você pode ativar os controles de remix de entrada em sua entrada. Lembre-se de que essa mixagem não se aplicará a vários seletores de áudio ou a grupos de seletores de áudio.

A seguir, descrevemos como definir as configurações de trabalho para mixar descrições de áudio.

MediaConvert console

Para misturar descrições de áudio em sua saída usando o MediaConvert console:

1. Abra a página [Criar tarefa](#) no MediaConvert console.

2. Adicione uma entrada que tenha um sinal de áudio de descrição de áudio e um fluxo de dados de descrição de áudio.
3. Adicione uma saída com pelo menos uma faixa de áudio.
4. Na faixa de áudio de saída, expanda Avançado e ative a Remixagem manual de áudio.
5. Insira o canal que tem o sinal de áudio de descrição de áudio em Canal de áudio de descrição de áudio.
6. Insira o canal que tem seu fluxo de dados de descrição de áudio em Canal de dados de descrição de áudio.
7. Especifique o número total de canais de entrada. Por exemplo, se sua entrada tiver quatro canais de entrada, incluindo esquerdo, direito, sinal de áudio de descrição de áudio e fluxo de dados de descrição de áudio, selecione 4.
8. Especifique o número total de canais de saída. Por exemplo, para uma saída estéreo, selecione 2.
9. Especifique os níveis de mixagem em Mapeamento de canais. Por exemplo, para mixar um sinal de áudio de descrição de áudio do canal 3 nos canais esquerdo e direito em uma saída estéreo e para silenciar o fluxo de dados, digite o seguinte:

Mapeamento Canal

Entradas	Saídas	
	L (0)	R (1)
1	0	-60
2	-60	0
3	0	0
4	-60	-60

Note

Quando reproduzidos nos alto-falantes, os fluxos de dados de descrição de áudio soam como ruído. Silencie o fluxo de dados em sua saída definindo o mapeamento de canais como -60, conforme mostrado na tabela de exemplo de mapeamento de canais anterior.

API, SDK ou AWS Command Line Interface (AWS CLI)

O seguinte é um trecho de uma configuração de trabalho JSON que especifica a mixagem de descrição de áudio para uma saída estéreo. Observe que o sinal de áudio de descrição de áudio está no canal de entrada 3 e o fluxo de dados de descrição de áudio está no canal de entrada 4:

```
{
  "Settings": {
    "Inputs": [],
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "File Group",
        "OutputGroupSettings": {
          "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
          "FileGroupSettings": {}
        },
        "Outputs": [
          {
            "VideoDescription": {},
            "AudioDescriptions": [
              {
                "CodecSettings": {
                  "Codec": "AAC",
                  "AacSettings": {
                    "Bitrate": 96000,
                    "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
                    "SampleRate": 48000
                  }
                },
                "AudioSourceName": "Audio Selector 1",
                "RemixSettings": {
                  "ChannelMapping": {
                    "OutputChannels": [
                      {
                        "InputChannelsFineTune": [
                          0,
                          -60,
                          0,
                          -60
                        ]
                      }
                    ]
                  }
                }
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```



```
-60,  
0,  
0,  
-60  
]  
}  
]  
,  
"ChannelsIn": 4,  
"ChannelsOut": 2,  
"AudioDescriptionAudioChannel": 3,  
"AudioDescriptionDataChannel": 4  
}  
}  
],  
"ContainerSettings": {  
    "Container": "MP4",  
    "Mp4Settings": {}  
}  
}  
]  
}  
]  
}
```

Configurando um trabalho para descrições de áudio pré-mixadas

Se você tiver uma entrada que já tenha descrições de áudio pré-mixadas e não contenha um sinal de áudio de descrição de áudio ou um fluxo de dados de descrição de áudio, defina Mixagem da emissora de audiodescrição como Transmissora mixada AD.

Ao fazer isso, MediaConvert grava metadados em sua saída que sinalizam aos sistemas downstream que ela contém descrições de áudio mistas da emissora.

A seguir, descrevemos como definir as configurações de trabalho para gravar metadados em sua saída, sinalizando que ela contém descrições de áudio pré-mixadas.

MediaConvert console

Para escrever metadados de descrição de áudio mistos da emissora em sua saída usando o console: MediaConvert

1. Abra a página [Criar tarefa](#) no MediaConvert console.
2. Adicione uma entrada que tenha uma descrição de áudio pré-mixada.
3. Adicione uma saída com pelo menos uma faixa de áudio.
4. Na faixa de áudio de saída, defina Mixagem da emissora de descrição de áudio para Transmissora mixada AD.
5. (Opcional) Se você ativar a remixagem manual de áudio, mantenha o Canal de áudio de descrição de áudio e o Canal de dados de descrição de áudio em branco, pois esses canais não estarão presentes em sua entrada.

API, SDK ou AWS Command Line Interface (AWS CLI)

O seguinte é um trecho de uma configuração de trabalho JSON que especifica descrições de áudio pré-mixadas para uma saída estéreo:

```
{
  "Settings": {
    "Inputs": [],
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "File Group",
        "OutputGroupSettings": {
          "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
          "FileGroupSettings": {}
        },
        "Outputs": [
          {
            "VideoDescription": {},
            "AudioDescriptions": [
              {
                "CodecSettings": {
                  "Codec": "AAC",
                  "AacSettings": {
                    "Bitrate": 96000,
                    "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
                    "SampleRate": 48000,
                    "AudioDescriptionBroadcasterMix": "BROADCASTER_MIXED_AD"
                  }
                }
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
        "ContainerSettings": {  
            "Container": "MP4",  
            "Mp4Settings": {}  
        }  
    }  
]  
}  
]  
}  
}
```

ABR automatizada

Com o ABR automatizado, AWS Elemental MediaConvert configura sua pilha de taxa de bits adaptável (ABR) para você. MediaConvert escolhe o número certo de reproduções e a resolução de cada uma, com base no vídeo de entrada. MediaConvert minimiza o total de minutos de saída transcodificada, eliminando reproduções que aumentam a taxa de bits sem fornecer maior qualidade de vídeo. A ABR automatizada também maximiza a qualidade do vídeo em várias taxas de bits empregando o modo de controle de taxa de bits variável definida pela qualidade (QVBR).

Tópicos

- [Entendendo como funciona a ABR automatizada](#)
- [Criação de um trabalho com ABR automatizada](#)
- [Aplicação de regras da ABR automatizada](#)
- [Limitações das configurações de trabalho para ABR automatizada](#)

Entendendo como funciona a ABR automatizada

Com todo o streaming de taxa de bits adaptável (ABR), o dispositivo de versão do espectador final ajusta a versão do pacote que ele baixa com base na largura de banda disponível. Por exemplo, um espectador com acesso a Wi-Fi de alta qualidade veria automaticamente uma versão com alta taxa de bits. Quando eles vão para um local com largura de banda limitada, o dispositivo de reprodução muda automaticamente para uma versão com taxa de bits mais baixa. O funcionamento do streaming adaptativo depende da construção da pilha da ABR e de quão bem essa construção se adequa ao conteúdo do vídeo específico. Por exemplo, com um ativo rápido e visualmente complexo, sua pilha da ABR pode incluir duas saídas de 720p com taxas de bits diferentes. Se você usasse a mesma configuração de pilha com um desenho animado simples, essas duas saídas provavelmente

teriam a mesma aparência. A codificação, o armazenamento e a distribuição extras custariam dinheiro sem conferir nenhum benefício ao espectador final.

Quando você executa uma tarefa ABR automatizada, MediaConvert maximiza a qualidade do vídeo que o espectador final vê com base na largura de banda disponível. Ele faz isso analisando um amplo conjunto de possíveis versões e eliminando qualquer uma que aumente a largura de banda necessária sem aumentar a qualidade do vídeo. Ao executar seu trabalho, MediaConvert analisa o conteúdo do vídeo de entrada e escolhe o número de representações e as características de cada representação para você.

Você pode usar o MediaConvert console para executar seu trabalho sem definir nada. Há três categorias de configurações opcionais que você pode especificar, se quiser:

- Limites em sua pilha de taxa de bits adaptável (ABR).
- Limites que se aplicam às versões na pilha de ABRs. Esses limites de nível de saída se aplicam a todas as versões da pilha.
- Todas as outras configurações de codificação.

Para essas configurações, MediaConvert usa valores padrão, a menos que você especifique algo diferente. Isso funciona da mesma forma que com saídas que não usam ABRs automatizadas, exceto que quaisquer valores definidos se aplicam a todas as versões na pilha. Por exemplo, se você definir o Perfil como High 10-bit, cada versão terá esse perfil de codec.

Configurações que se aplicam à pilha de ABRs

Você pode definir os seguintes limites relacionados à pilha toda de ABRs:

- Máximo de versões: esse é o limite superior para o número de versões em sua pilha de ABRs. O número de versões em sua pilha pode ser menor do que isso, mas não será maior.

Você pode especificar um número entre 3 e 15. Se isso não for especificado, o valor padrão máximo será 15.

- Taxa de bits ABR máxima: a da taxa de bits média máxima para a versão com maior taxa de bits em sua pilha.

Essa é a versão que é entregue aos espectadores com as conexões de internet mais rápidas. Use para limitar o total de bytes que são enviados para os espectadores que recebem a versão com a taxa de bits mais alta.

Se você não especificar esse valor, o padrão máximo será 8 mb/s.

A taxa de bits média da sua versão de maior qualidade será igual ou inferior a esse valor, dependendo da qualidade, complexidade e resolução do seu conteúdo. A taxa de bits máxima instantânea pode variar acima do valor que você especificou.

- Taxa de bits ABR mínima: a da taxa de bits média mínima para a versão com menor qualidade em sua pilha.

Essa é a versão que é entregue aos espectadores com as conexões de internet mais lentas.

Se você não especificar esse valor, o padrão mínimo será 600 kb/s.

A taxa de bits mínima instantânea pode variar abaixo do valor que você especificou.

Configurações que se aplicam às versões na pilha

Você pode definir os seguintes limites relacionados às propriedades das versões na pilha:

- Resolução máxima: essa é a resolução máxima da sua versão com maior taxa de bits. Ao definir esse valor, escolha a resolução do dispositivo da mais alta qualidade que você espera que os espectadores finais usem. MediaConvert não criará uma representação com uma resolução maior do que essa.

Se você não especificar esse valor, o padrão máximo será a resolução do vídeo de entrada.

Se você especificar um valor maior do que a resolução do vídeo de entrada, MediaConvert usará sua resolução de entrada como máxima. MediaConvert não usará uma resolução maior do que a entrada para nenhuma representação porque aumentar a resolução de entrada aumentaria a largura de banda sem adicionar qualidade de vídeo.

- Taxa máxima de quadros: MediaConvert usa esse valor como a taxa de quadros para a representação de maior largura de banda em sua pilha. Dependendo da entrada, essa pode ser a taxa de quadros para todas as versões. Quando a taxa de quadros de entrada é alta, MediaConvert pode reduzir pela metade a taxa de quadros para renderizações de menor largura de banda. Por exemplo, se sua taxa de quadros de entrada for de 60 fps, MediaConvert pode usar 30 fps para algumas das representações de menor largura de banda e talvez 15 fps para as mais baixas.

Se você não especificar esse valor, o padrão máximo será a sua taxa de quadros de entrada.

Para essas configurações, MediaConvert determina esses valores para cada representação automaticamente:

- Nível de ajuste de qualidade: MediaConvert codifica todas as rendições com Multi pass HQ.

Esse comportamento é automático no MediaConvert console, mas não quando você envia seu trabalho programaticamente. Ao configurar sua especificação de trabalho JSON sem usar o MediaConvert console, você deve definir explicitamente como `qualityTuningLevel.MULTI_PASS_HQ`.

- Modo de controle de taxa: MediaConvert codifica todas as rendições com o modo de controle de taxa [QVBR](#).

Esse comportamento é automático no MediaConvert console, mas não quando você envia seu trabalho programaticamente. Ao configurar sua especificação de trabalho JSON sem usar o MediaConvert console, você deve definir explicitamente como `rateControlMode.QVBR`.

- Essas são as configurações necessárias do QVBR:

- Nível de qualidade QVBR:
- Taxa de bits máxima
- Taxa de bits média máxima
- Tamanho do buffer HDR
- Preenchimento inicial do buffer HDR

Perguntas frequentes sobre ABRs automatizadas

Como posso ver quais rendições AWS Elemental MediaConvert foram criadas para mim?

Você pode ver as propriedades das saídas em sua pilha de ABRs nos seguintes locais:

- O evento de conclusão do trabalho da Amazon EventBridge. Para obter mais informações, consulte [Usando EventBridge com AWS Elemental MediaConvert](#).
- A página de resumo do Job no MediaConvert console. Para obter mais informações, consulte [Visualizar o histórico de tarefas](#).

Meu trabalho de ABR automatizada demorará muito para ser executado?

Recomendamos que você use a [transcodificação acelerada](#) com as ABRs automatizadas. Ao fazer isso, seu trabalho deve levar apenas um pouco mais de tempo do que um trabalho de

transcodificação acelerada para uma pilha de ABRs especificada manualmente com saídas semelhantes. Você não paga mais por ativar a transcodificação acelerada porque a ABR automatizada já é cobrada de acordo com a tarifa de nível profissional 2 Pass (com qualidade otimizada).

Quando você executa um trabalho com ABRs automatizadas sem transcodificação acelerada, ele demora muito mais tempo para ser executado do que um trabalho com uma pilha de ABRs especificada manualmente com saídas semelhantes.

Por que algumas das minhas reproduções de saída têm a mesma resolução?

Quando os dispositivos de exibição transmitem um ativo de ABR, eles solicitam segmentos com base na taxa de bits da versão, não com base na resolução da versão. Portanto, uma pilha de ABRs pode ter versões para diferentes larguras de banda com a mesma resolução. A versão de maior largura de banda terá melhor qualidade na mesma resolução.

Se o aumento da resolução vai melhorar a qualidade do vídeo quando você passa para a próxima versão da pilha depende da complexidade do vídeo. A capacidade de ajustar, automaticamente, essas opções por trabalho é uma das maneiras pelas quais esse atributo oferece melhores resultados com menos esforço.

Posso saber com antecedência quantas reproduções estarão na minha pilha?

Não. MediaConvert determina quais representações usar durante o processo de transcodificação. Como as decisões de codificação dependem das qualidades do vídeo de entrada, não há como saber antes de executar o trabalho quais serão essas decisões.

Você pode usar as configurações de limites opcionais para garantir que o número de reproduções e o tamanho dessas versões não excedam o desejado.

Como serei cobrado por uma pilha de ABRs automatizadas?

MediaConvert cobra somente as rendições que ele grava no seu local de saída. Por exemplo, você pode definir o máximo de representações como 12, mas MediaConvert pode determinar que não há vantagem em criar mais de oito representações. Nesse caso, MediaConvert cobraria apenas oito rendições.

A ABR automatizada é um atributo de nível profissional e também requer codificação em 2 pass. Cada versão é cobrada por minuto de acordo com a tarifa 2 Pass (com qualidade otimizada). Por exemplo, digamos que sua pilha de ABRs automatizadas termine com 10 versões, cada uma com

60 minutos de duração. Você seria, então, cobrado por 600 minutos. Para ver as tarifas, consulte [Preços do AWS Elemental MediaConvert](#) no site do AWS Cloud Products.

E quanto ao áudio?

A ABR automatizada só faz a configuração para suas versões de vídeo. Você adiciona versões de áudio como saídas de áudio somente dentro do seu grupo de saída de ABRs automatizadas. Para instruções, consulte [Criação de um trabalho com ABR automatizada](#).

E quanto às legendas?

Adicione legendas ao seu pacote de ABRs automatizadas como saída de legendas somente. Para instruções, consulte [Criação de um trabalho com ABR automatizada](#).

Criação de um trabalho com ABR automatizada

Quando você souber se deseja especificar valores para os limites opcionais, use um dos procedimentos a seguir para configurar a ABR automatizada em seu trabalho. Para obter mais informações sobre essas configurações opcionais, consulte [Entendendo como funciona a ABR automatizada](#).

Console

Para configurar uma tarefa ABR automatizada usando o MediaConvert console:

1. Comece a configurar seu trabalho normalmente. Para obter mais informações, consulte [Começando com MediaConvert](#).

Em vez de seguir as instruções gerais para configurar grupos de saídas e saídas, siga este procedimento.

2. Habilite a transcodificação acelerada. Isso é opcional, mas é altamente recomendável. Para obter mais informações, consulte [Transcodificação acelerada](#).
3. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, próximo de Grupos de saída, selecione Adicionar.
4. Escolha um tipo de grupo de saída de streaming: Apple HLS, DASH ISO, Microsoft Smooth Streaming ou CMAF.
5. Abaixo da seção Configurações de grupo, habilite ABR automatizada.
6. Opcionalmente, especifique qualquer [Aplicação de regras](#).

7. Para as configurações na seção ABR automatizada, opcionalmente, especifique valores. Essas são as configurações que especificam limites relacionados à pilha toda de ABRs. Se você optar por manter os valores padrão, deverá obter bons resultados.

Para obter mais informações, consulte [Entendendo como funciona a ABR automatizada](#).

8. No painel Trabalho à esquerda, logo abaixo do grupo de saída, selecione Saída base da ABR automatizada.
9. À direita, na seção Configurações de codificação básicas para versões de ABR geradas automaticamente, especifique, opcionalmente, valores para os limites relacionados às propriedades das versões na pilha. Se você optar por manter os valores padrão, deverá obter bons resultados.

Para obter mais informações, consulte [Entendendo como funciona a ABR automatizada](#).

10. Opcionalmente, especifique valores para configurações de codificação que não estejam diretamente relacionadas à ABR automatizada, como perfil e nível do codec. Os valores que você especificar se aplicam a todas as versões na pilha. Se você optar por manter os valores padrão, deverá obter bons resultados.

Para obter informações sobre cada configuração individual, escolha o link Informações ao lado da configuração no MediaConvert console para ver a descrição da configuração.

11. Se seu fluxo de trabalho exigir vídeo e áudio em saídas separadas não mixadas, remova o Áudio 1 de Configurações de codificação básicas para reproduções de ABR geradas automaticamente. Se você precisar que o vídeo e o áudio estejam na mesma saída não mixada, pule esta etapa.
 - a. Escolha a guia Áudio 1.
 - b. Escolha Remover áudio no canto superior direito da seção Configurações de codificação básicas para reproduções de ABR geradas automaticamente.
12. Opcionalmente, adicione reproduções de áudio. Siga essas etapas para cada versão de áudio que você deseja em sua pilha ABR.
 - a. No painel Trabalho à esquerda, escolha o grupo de saída.
 - b. Na seção Saídas, selecione Adicionar saída com legendas ou áudio para adicionar uma nova saída.

A Saída 1 contém suas configurações de vídeo com ABR automatizada e representa cada versão de vídeo em sua pilha.

- c. Escolha a nova saída na lista de saídas.
 - d. Na seção Configurações de codificação, configure sua versão de áudio como faria para um trabalho que não usa ABRs automatizadas. Para obter mais informações, consulte [Criar saídas de streaming ABR de áudio](#).
13. Opcionalmente, adicione legendas. Faça isso da mesma forma que faria com uma pilha de ABRs especificada manualmente. Para obter mais informações, consulte [Criação de legendas de entrada](#).
 14. Opcionalmente, repita esse procedimento para criar pacotes de ABR adicionais em formatos diferentes. Em um trabalho que inclui um grupo de saída com ABR automatizada, todos os grupos de saída com ABRs devem usar ABRs automatizadas.

API, SDK, or CLI

Para configurar uma tarefa ABR automatizada usando a API, o SDK ou (AWS Command Line Interface CLI):

Se você usar a API, a CLI ou um SDK, especifique as configurações relevantes em sua especificação de trabalho JSON e, em seguida, envie-a programaticamente com seu trabalho. Para obter mais informações sobre como enviar seu trabalho de forma programática, consulte um dos tópicos introdutórios da Referência da API:AWS Elemental MediaConvert

- [Começando a AWS Elemental MediaConvert usar o AWS SDKs ou a AWS CLI](#)
 - [Começando a AWS Elemental MediaConvert usar a API](#)
1. Determine os valores que você deseja definir para a ABR automatizada. Se você mantiver todos os padrões, deverá obter bons resultados. Para obter mais informações, consulte [Entendendo como funciona a ABR automatizada](#).
 2. Use o MediaConvert console para gerar sua especificação de trabalho JSON. Recomendamos essa abordagem, pois o console funciona como um validador interativo em relação ao esquema de MediaConvert trabalho. Siga estas etapas para gerar sua especificação de trabalho JSON usando o console:
 - a. Siga o procedimento anterior para o console.
 - b. No painel Tarefa à esquerda, em Configurações de tarefas, escolha Mostrar tarefa JSON.

Informações para editar manualmente sua especificação de trabalho JSON

Encontre informações adicionais, incluindo onde cada configuração pertence na estrutura de configurações do trabalho, na Referência da AWS Elemental MediaConvert API. Os links nessa lista levam a informações sobre a configuração no documento em questão:

Important

Se você configurar o ABR automatizado editando manualmente sua especificação de trabalho JSON, em vez de exportá-la do MediaConvert console, deverá definir explicitamente como `qualityTuningLevel` e como `MULTI_PASS_HQ` `rateControlMode` QVBR

- Defina explicitamente essas configurações necessárias:
 - Defina `qualityTuningLevel` como `MULTI_PASS_HQ`.
 - AVC (H.264): [qualityTuningLevel](#) in the H264Settings properties table
 - HEVC (H.265): [qualityTuningLevel](#) in the H265Settings properties table
 - Defina `rateControlMode` como QVBR.

Quando você ativa a ABR automatizada, as configurações rotineiras necessárias para o QVBR, como `qvbrSettings` e `qvbrQualityLevel`, não são necessárias. Em vez disso, especifique as configurações necessárias da ABR automatizada.

- AVC (H.264): [rateControlMode](#) in the H264Settings properties table
- HEVC (H.265): [rateControlMode](#) in the H265Settings properties table
- Defina o [modo](#) de transcodificação acelerada como `PREFERRED` ou `ENABLED`. Isso é opcional, mas é altamente recomendável.
- Opcionalmente, especifique esses limites relacionados à pilha toda de ABRs:
 - ABR automatizada : [abrSettings](#)
 - Máximo de rendições: [maxRenditions](#) na tabela de propriedades `AutomatedAbrSettings`
 - Taxa de bits ABR máxima: [maxAbrBitrate](#) na tabela de propriedades `AutomatedAbrSettings`
 - Taxa de bits ABR mínima: [minAbrBitrate](#) na tabela de propriedades `AutomatedAbrSettings`

- Opcionalmente, especifique estes limites relacionados às propriedades das reproduções na pilha:

 Note

As propriedades da API que correspondem a essas configurações MediaConvert do console funcionam de forma diferente, dependendo se elas estão em saídas que fazem parte de uma pilha ABR automatizada.

- Resolução máxima: [width](#) e [height](#)
 - Na ABR automatizada: use essas configurações em conjunto para representar a resolução máxima possível na pilha de ABRs.
 - Em outras saídas: use essas configurações em conjunto para representar a resolução da saída.
- Taxa máxima de quadros: `frameratecontrol`, `numerator` e `denominator`

Para obter informações sobre como essas propriedades funcionam e links para elas na Referência da API, consulte [Conversão da taxa de quadros do seu vídeo](#).

- Na ABR automatizada: use essas configurações para especificar a taxa de quadros da reprodução com maior largura de banda em sua pilha. Se você não especificar essas configurações, MediaConvert usa a taxa de quadros do vídeo de entrada.
- Em outras saídas: use essas configurações para especificar a taxa de quadros de saída.

Aplicação de regras da ABR automatizada

Use regras ABR automatizadas para especificar restrições para os tamanhos de representação que são MediaConvert criadas em sua pilha ABR automatizada. Recomendamos usar essas regras se o fluxo de trabalho do ABR tiver requisitos específicos de tamanho de representação, mas você ainda quiser otimizar MediaConvert a qualidade do vídeo e o tamanho geral do arquivo.

Você pode definir as seguintes regras:

- Maior tamanho mínimo de versão
- Menor tamanho mínimo de versão
- Forçar inclusão de versões

- Versões permitidas

Maior tamanho mínimo de versão

Especifique um tamanho mínimo para a maior resolução de vídeo em sua pilha de ABRs. A maior resolução é maior ou igual ao valor que você inserir.

Por exemplo: se você especificar 1920×1080, a resolução mais alta em sua pilha de ABRs será maior ou igual a 1920×1080.

Menor tamanho mínimo de versão

Especifique um tamanho mínimo para a menor versão de vídeo em sua pilha de ABRs. A menor resolução na sua pilha de ABRs é maior ou igual ao valor que você inserir.

Por exemplo: se você especificar 512×288, a versão mais baixa em sua pilha de ABRs será maior ou igual a 512×288.

Forçar inclusão de versões

Especifique uma ou mais versões de vídeo para incluir em sua pilha de ABR. Para otimizar a ABR automatizada, recomendamos que você especifique o menor número de versões possível.

A pilha de ABRs pode incluir outras resoluções que você não deve especificar aqui, dependendo da configuração em Máximo de versões. Por exemplo: se você especificar duas resoluções em Forçar inclusão de versões) e especificar sete Máximo de versões, então cinco resoluções serão determinadas automaticamente.

Forçar inclusão de versões tem as seguintes restrições em relação a outras regras ou configurações das ABRs automatizadas:

- Pelo menos uma resolução deve ser maior ou igual ao Maior tamanho mínimo de versão.
- Todas as resoluções devem ser maiores ou iguais ao Menor tamanho mínimo de reprodução.
- As Versões permitidas não podem ser especificadas.
- O número de resoluções deve ser menor ou igual ao Máximo de versões.
- As resoluções duplicadas são ignoradas.

Versões permitidas

Especifique uma lista de possíveis resoluções de vídeo em sua pilha ABR. MediaConvert cria uma pilha ABR exclusivamente a partir da lista de resoluções que você especifica.

Algumas resoluções na lista de Versões permitidas talvez não estejam incluídas. No entanto, você pode forçar a inclusão de uma resolução definindo Obrigatório como HABILITADO.

As Versões permitidas têm as seguintes restrições com outras regras das ABRs automatizadas:

- Pelo menos uma resolução deve ser maior ou igual ao Maior tamanho mínimo de versão.
- Pelo menos uma resolução deve ser maior ou igual ao Menor tamanho mínimo de reprodução.
- Forçar inclusão de versões não pode ser especificado.
- O número de resoluções deve ser menor ou igual ao Máximo de versões.
- As resoluções duplicadas são ignoradas.

Limitações das configurações de trabalho para ABR automatizada

Os trabalhos que incluem grupos de saída de ABRs automatizadas são restritos das seguintes formas:

- Você deve usar uma fila sob demanda. Você não pode usar uma fila reservada.
- Você só pode ativar a ABR automatizada em trabalhos e modelos de trabalho. Você não pode usar a ABR automatizada nas predefinições de saída.
- Em um trabalho que inclui um grupo de saída com ABR automatizada, todos os grupos de saída com ABRs devem usar ABRs automatizadas.
- Seu codec de saída de vídeo deve ser AVC (H.264) ou HEVC (H.265).
- O comportamento de dimensionamento do vídeo de saída deve ser Padrão, Alongar até a saída, Ajustar ou Preencher. Você não pode usar o Fit sem aumentar a escala.
- Você deve especificar essas configurações necessárias ao criar sua especificação de trabalho JSON manualmente. O MediaConvert console os configura para você quando você ativa o ABR automatizado.
 - Defina `qualityTuningLevel` como `MULTI_PASS_HQ`.
 - Defina `rateControlMode` como `QVBR`.

Conversão do espaço de cores

Se você quiser que o vídeo de saída use um espaço de cores diferente do que o vídeo de entrada, use a conversão do espaço de cores. Configure o espaço da cor nas configurações do Corretor da cor da saída.

MediaConvert suporta os seguintes espaços de cores de entrada: Rec. 601, Rec. 709, HDR10, HLG 2020, P3DCI e P3D65.

Conversões de espaços de cores compatíveis

Seu espaço de cores de entrada é definido pelo seu vídeo de entrada ou pelos valores que você define para Color space (Espaço de cores) e para a Color space usage (Utilização de espaço de cores) nas configurações de entrada. Para obter mais informações sobre as configurações de espaços de cores de entrada, consulte [Substituição de metadados de HDR imprecisos ou ausentes](#).

Para obter informações sobre como converter o espaço de cores, consulte [Conversão do espaço de cores](#).

MediaConvert suporta as seguintes conversões de espaço de cores:

- De qualquer formato HDR compatível para qualquer outro formato HDR compatível
- De qualquer espaço de cores SDR compatível para qualquer outro espaço de cores SDR compatível
- De qualquer espaço de cores SDR compatível para qualquer formato HDR compatível

Note

A conversão de SDR para HDR não atualiza o intervalo dinâmico do conteúdo do vídeo em si. Portanto, o resultado é formatado como HDR, mas parece como se tivesse sido criado como uma saída SDR.

- De qualquer formato HDR compatível para qualquer espaço de cores SDR compatível

Note

Quando avaliadores de cores profissionais convertem um ativo de HDR para SDR, eles tomam decisões artísticas sobre onde mapear cores do espaço maior que não existem

no espaço menor. Não existe nenhuma fórmula padrão para mapear esses valores automaticamente. A tecnologia de mapeamento de tons que o MediaConvert usa para fazer a conversão automática de HDR para SDR aproxima o resultado da reavaliação manual de HDR para SDR. Essa conversão automática funciona bem com a maior parte do conteúdo, mas recomendamos que você revise suas saídas para confirmar os resultados do mapeamento de tons.

Configurar a conversão do espaço da cor

O procedimento a seguir detalha como configurar uma tarefa para conversão de um espaço da cor para outro.

1. Confirme se é MediaConvert compatível com a conversão que você deseja fazer.
2. Configure a tarefa de transcodificação como de costume. Para obter mais informações, consulte [the section called “Tutorial: Definindo as configurações do trabalho”](#).
3. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, escolha sua saída HDR.
4. Na parte inferior da seção Encoding settings (configurações de codificação) no lado direito, escolha Preprocessors (Pré-processadores).
5. Escolha Color corrector (Corretor de cores) para exibir as configurações de correção de cores.
6. Para Color space conversion (Conversão de espaço de cores), escolha o espaço de cores que você deseja para a saída.
7. Se estiver convertendo para HDR 10, especifique valores para as configurações do Informações de exibição mestre HDR.

Esses valores não afetam os valores de pixels que são codificados no streaming de vídeo. Eles são previstos para ajudar a fazer o downstream do conteúdo de exibição do reproduutor de vídeo de tal forma que espelhe as intenções do criador do conteúdo.

Autenticidade do conteúdo com manifestos C2PA

Ao criar MP4 saídas com AWS Elemental MediaConvert, você pode, opcionalmente, incorporar um manifesto C2PA para fornecer proveniência e autenticidade do conteúdo para sua mídia. O C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) é um método padronizado para fornecer informações verificáveis sobre a origem e o histórico do conteúdo digital.

Os manifestos C2PA ajudam a resolver o crescente problema de desinformação e deepfakes, incorporando informações verificáveis em arquivos de mídia. Essas informações criam um registro rastreável da origem e das modificações do conteúdo.

Alguns motivos para incluir manifestos C2PA em seu fluxo de trabalho podem incluir:

- Forneça informações verificáveis sobre o histórico de transcodificação de um arquivo de mídia.
- Permita que os sistemas posteriores verifiquem a autenticidade do seu conteúdo.
- Support iniciativas de transparência para mídia digital.

[Para obter mais informações sobre autenticidade de conteúdo e C2PA, consulte: Iniciativa de autenticidade de conteúdo e especificação C2PA](#)

Tópicos

- [Configurando um trabalho com um manifesto C2PA](#)
- [Requisitos para manifestos C2PA](#)
- [Estrutura do manifesto C2PA](#)
- [Verificando manifestos C2PA](#)

Configurando um trabalho com um manifesto C2PA

Para incluir um manifesto C2PA em sua MP4 saída, você precisa definir suas configurações de trabalho com os parâmetros necessários para assinar e incorporar o manifesto.

MediaConvert console

Para incluir um manifesto C2PA em uma MP4 saída usando o MediaConvert console:

1. Na seção Grupos de saída, adicione um grupo de saída de arquivo.
2. Em Configurações de saída, defina Container como contêiner MPEG-4.
3. Expanda as configurações do contêiner MPEG-4.
4. Para o manifesto C2PA, escolha Incluir.
5. Em Segredo do certificado, insira o nome ou ARN do segredo do Secrets Manager que contém sua cadeia de certificados públicos C2PA no formato PEM.
6. Em Assinatura da chave KMS, insira o ID ou ARN da chave usada para assinar AWS KMS o manifesto C2PA.

API, SDK ou AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Para incluir um manifesto C2PA usando a API, o SDK ou AWS Command Line Interface (AWS CLI), inclua o seguinte nas configurações MP4 do contêiner. Substitua o exemplo ARNs do segredo do certificado e da chave KMS de assinatura pelo seu ARNs:

```
...
  "OutputGroups": [{
    "Name": "File Group",
    "OutputGroupSettings": {
      "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
      "FileGroupSettings": {}
    },
    "Outputs": [{
      "VideoDescription": {...},
      "AudioDescriptions": [...],
      "ContainerSettings": {
        "Container": "MP4",
        "Mp4Settings": {
          "C2paManifest": "INCLUDE",
          "CertificateSecret": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122223333:secret:c2pa-certificate-abc123",
          "SigningKmsKey": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Requisitos para manifestos C2PA

Para incluir manifestos C2PA em suas MediaConvert saídas, você precisa do seguinte:

MP4 contêiner

Os manifestos C2PA são suportados apenas para saídas. MP4

Certificado C2PA

Uma cadeia pública de certificados no formato PEM armazenada no Secrets Manager. A cadeia de certificados deve incluir o certificado do signatário e todos os certificados intermediários, mas não o certificado raiz.

[Para obter informações sobre como obter certificados compatíveis com C2PA, consulte https://opensource.contentauthenticity.org/docs/signing/get-certificado](https://opensource.contentauthenticity.org/docs/signing/get-certificado)

Para obter informações sobre o Secrets Manager, consulte o [guia do usuário do Secrets Manager](#).

AWS KMS chave

Uma AWS KMS chave com capacidade de assinatura ECDSA_SHA_256. Essa chave é usada para assinar o manifesto C2PA. Atualmente, MediaConvert só suporta o algoritmo de ES256 assinatura (ECDSA com SHA-256).

Para obter informações sobre AWS KMS, consulte o [guia AWS KMS do usuário](#).

permissões do IAM

Sua função MediaConvert de serviço deve ter permissões para acessar o segredo e a AWS KMS chave especificados do Secrets Manager. Adicione as seguintes permissões à sua função de serviço:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kms:Sign",
      "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:111122223333:secret:c2pa-certificate-abc123"
    }
  ]
}
```

Limitações de tamanho

O manifesto C2PA tem um limite de tamanho de 32 KB. Se sua cadeia de certificados ou outros componentes do manifesto excederem esse limite, o trabalho falhará com um erro.

Estrutura do manifesto C2PA

Quando você incorpora um manifesto C2PA em sua MP4 saída, MediaConvert gera um manifesto com os seguintes componentes:

Informações do gerador de reclamações

Identifica-se MediaConvert como o serviço que gerou o manifesto.

Formato

Especifica o formato da mídia (vídeo/mp4).

Asserções

Inclui declarações sobre ações realizadas no conteúdo, como:

- `c2pa.opened`: indica que o conteúdo foi aberto para processamento
- `c2pa.transcoded`: indica que o conteúdo foi transcodificado

Hash de ativos

Um hash criptográfico do conteúdo da mídia para verificar sua integridade. MediaConvert usa o algoritmo de hash SHA-256 para validação de ativos.

Assinatura digital

Uma assinatura criada com sua chave KMS que verifica a autenticidade do manifesto. A assinatura inclui um token de carimbo de data/hora da autoridade de carimbo DigiCert de data/hora (<http://timestamp.digicert.com>) para garantir a validação da assinatura a longo prazo.

O manifesto é incorporado ao MP4 arquivo usando uma caixa UUID C2PA padrão, colocada após a caixa FTYP e antes da caixa MOOV.

Note

Se seu arquivo de entrada já contiver manifestos C2PA, MediaConvert não os preservará na saída. Em vez disso, ele gera um novo manifesto.

Verificando manifestos C2PA

Depois de criar MP4 saídas com manifestos C2PA, você pode verificar os manifestos usando ferramentas compatíveis com C2PA. Essas ferramentas podem extrair e validar o manifesto, incluindo a verificação da assinatura digital e do hash do ativo.

Um manifesto C2PA devidamente validado confirma que:

- O manifesto foi assinado pelo certificado especificado
- O conteúdo não foi modificado desde a criação do manifesto
- As ações e afirmações no manifesto estão intactas

Para obter mais informações sobre o C2PA e as ferramentas de verificação disponíveis, consulte o site do [C2PA](#). Você pode usar o [c2patool de código aberto para verificar os manifestos do C2PA](#) em seus arquivos de mídia. Por exemplo:

```
c2patool example.mp4 --info
```

Uma validação bem-sucedida mostrará um resultado semelhante a:

```
$ c2patool example.mp4 --info
Information for example.mp4
Manifest store size = 32000 (0.56% of file size 5705967)
Validated
One manifest
```

Para obter informações mais detalhadas sobre o conteúdo do manifesto, use o `--detailed` sinalizador:

```
c2patool example.mp4 --detailed
```

A seguir está um exemplo de saída do c2patool:

```
$ c2patool example.mp4 --detailed
{
  "active_manifest": "urn:uuid:0b3bd0b6-9783-4adc-9609-fb29fff858da",
  "manifests": {
    "urn:uuid:0b3bd0b6-9783-4adc-9609-fb29fff858da": {
```

```
"claim": {
  "dc:title": "example.mp4",
  "dc:format": "video/mp4",
  "instanceID": "xmp:iid:190fb451-7dc4-4878-b0d2-512d9b1c5dab",
  "claim_generator": "mediaconvert/1.0",
  "claim_generator_info": [
    {
      "name": "MediaConvert",
      "version": "1.0",
      "org.cai.c2pa_rs": "0.39.0"
    }
  ],
  "signature": "self#jumbf=/c2pa/urn:uuid:0b3bd0b6-9783-4adc-9609-fb29fff858da/
c2pa.signature",
  "assertions": [
    {
      "url": "self#jumbf=c2pa.assertions/c2pa.actions",
      "hash": "P2+zrSTu2U5aGo4mNC35EWEM7vjfLho/2tTKmZ+ls+k="
    },
    {
      "url": "self#jumbf=c2pa.assertions/c2pa.hash.bmff",
      "hash": "majeRA6voTIMvHShWBR5Vqg7e4c7dVFsfTbezIzn63o="
    }
  ],
  "alg": "sha256"
},
"assertion_store": {
  "c2pa.actions": {
    "actions": [
      {
        "action": "c2pa.opened"
      },
      {
        "action": "c2pa.transcoded"
      }
    ]
  },
  "c2pa.hash.bmff": {
    "alg": "sha256",
    "hash": "BHZI6ml1LqBf2xLaKAzYS8u0YwWo5/Wsc30wRYmnr4M=",
    "name": "jumbf manifest",
    "exclusions": [
      {
        "data": null,
```

```
"exact": null,
"flags": null,
"xpath": "/ftyp",
"length": null,
"subset": null,
"version": null
},
{
  "data": null,
  "exact": null,
  "flags": null,
  "xpath": "/uuid",
  "length": null,
  "subset": null,
  "version": null
},
{
  "data": null,
  "exact": null,
  "flags": null,
  "xpath": "/free",
  "length": null,
  "subset": null,
  "version": null
},
{
  "data": null,
  "exact": null,
  "flags": null,
  "xpath": "/mdat",
  "length": null,
  "subset": [
    {
      "length": 8,
      "offset": 0
    }
  ],
  "version": null
},
{
  "data": null,
  "exact": null,
  "flags": null,
  "xpath": "/moov",
```

```
    "length": null,
    "subset": null,
    "version": null
  },
  {
    "data": null,
    "exact": null,
    "flags": null,
    "xpath": "/mfra",
    "length": null,
    "subset": null,
    "version": null
  }
]
},
"signature": {
  "alg": "es256",
  "issuer": "Test Organization",
  "time": "2025-04-11T23:17:33+00:00"
}
},
"validation_status": [
  {
    "code": "claimSignature.validated",
    "url": "self#jumbf=/c2pa/urn:uuid:0b3bd0b6-9783-4adc-9609-fb29fff858da/c2pa.signature",
    "explanation": "claim signature valid"
  },
  {
    "code": "assertion.hashedURI.match",
    "url": "self#jumbf=/c2pa/urn:uuid:0b3bd0b6-9783-4adc-9609-fb29fff858da/c2pa.assertions/c2pa.actions",
    "explanation": "hashed uri matched: self#jumbf=c2pa.assertions/c2pa.actions"
  },
  {
    "code": "assertion.hashedURI.match",
    "url": "self#jumbf=/c2pa/urn:uuid:0b3bd0b6-9783-4adc-9609-fb29fff858da/c2pa.assertions/c2pa.hash.bmff",
    "explanation": "hashed uri matched: self#jumbf=c2pa.assertions/c2pa.hash.bmff"
  },
  {
    "code": "assertion.bmffHash.match",
```



```
"url": "self#jumbf=/c2pa/urn:uuid:0b3bd0b6-9783-4adc-9609-fb29fff858da/c2pa.assertions/c2pa.hash.bmff",  
  "explanation": "data hash valid"  
}  
]  
}
```

Dolby Atmos

O Dolby Atmos oferece uma experiência de áudio imersiva em cinemas e home theaters. Com os arquivos de entrada de áudio corretos, você pode usar AWS Elemental MediaConvert para criar saídas Dolby Atmos. É possível criar saídas de streaming que os espectadores possam experimentar em home theaters ou arquivos de saída que você pode usar em seus fluxos de trabalho profissionais.

AWS Elemental MediaConvert pode criar saídas Dolby Digital Plus com Atmos codificando conteúdo de áudio imersivo baseado em canais que você fornece como canais mono PCM 9.1.6, 7.1.4 ou 5.1.4, ou passando por Dolby Digital Plus já codificado com conteúdo Atmos.

Tópicos

- [Configutando a codificação Dolby Atmos](#)
- [Requisitos para codificação Dolby Atmos](#)
- [Configuração da passagem Dolby Atmos](#)
- [Restrições de atributo para a passagem do Dolby Atmos](#)

Configutando a codificação Dolby Atmos

AWS Elemental MediaConvert pode codificar o Dolby Digital Plus com áudio imersivo baseado em canais Atmos, arquivos WAV de transmissão do modelo de definição de áudio ou arquivo mestre Dolby Atmos.

Note

Compreender o Dolby Atmos é um pré-requisito necessário para usar esse atributo. Seus canais de entrada de áudio já devem estar configurados de acordo com o padrão Dolby Atmos que você está usando como entrada. Para obter mais informações sobre o Dolby Atmos, consulte a documentação online da Dolby.

Configuração de um trabalho para codificação Dolby Atmos

AWS Elemental MediaConvert pode codificar o Dolby Digital Plus com áudio imersivo baseado em canais Atmos, arquivos WAV de transmissão de modelo descritivo de áudio ou arquivo mestre Dolby Atmos.

Note

Compreender o Dolby Atmos é um pré-requisito necessário para usar esse atributo. Seus canais de entrada de áudio já devem estar configurados de acordo com o padrão Dolby Atmos que você está usando como entrada. Para obter mais informações sobre o Dolby Atmos, consulte a documentação online da Dolby.

Para obter mais detalhes sobre como configurar seu trabalho para codificação Dolby Atmos, consulte um dos seguintes procedimentos:

[Procedure with separate audio input files](#)

[Procedure with a single audio input file](#)

Como configurar um trabalho para Dolby Atmos, com entradas de áudio como 16 arquivos.wav individuais

1. Abra o MediaConvert console em <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Escolha Criar trabalho.
3. Configure seu vídeo de entrada conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#).
4. Configure os seletores de áudio de entrada da seguinte forma:
 - a. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, escolha Entrada.
 - b. À direita, na seção Audio selectors (Seletores de áudio), em Audio selector 1 (Seletor de áudio 1), escolha External file (Arquivo externo).
 - c. Em External file (Arquivo externo), forneça o caminho e o nome do arquivo .wav do seu primeiro canal. Para o Audio selector 1 (Seletor de áudio 1), esse canal deve ser L.

 Important

Você deve configurar os canais na seguinte ordem: L, R, C, LFE, Ls, Rs, Lrs, Rrs, Lw, Rw, Ltf, Rtf, Ltm, Rtm, Ltr, Rtr.

Ou seja, se o áudio de entrada estiver em arquivos.wav separados, o Audio selector 1 (Seletor de áudio 1) deverá apontar para o canal L, o Audio selector 2 (Seletor de áudio 2) deverá apontar para o canal R e assim por diante.

- d. Na parte superior da seção Audio selectors (Seletores de áudio), escolha Add audio selector (Adicionar seletor de áudio) para criar o Audio selector 2 (Seletor de áudio 2).
 - e. Em Audio selector 2 (Seletor de áudio 2), escolha External file (Arquivo externo).
 - f. Especifique o caminho e o nome do arquivo .wav do segundo canal. Para o Audio selector 2 (Seletor de áudio 2), esse canal deve ser R.
 - g. Repita as etapas para criar um seletor de áudio para o restante dos 16 canais. Escolha os seguintes canais para cada seletor:
 - Audio selector 3 (Seletor de áudio 3): C
 - Audio selector 4 (Seletor de áudio 4): LFE
 - Audio selector 5 (Seletor de áudio 5): Ls
 - Audio selector 6 (Seletor de áudio 6): Rs
 - Audio selector 7 (Seletor de áudio 7): Lrs
 - Audio selector 8 (Seletor de áudio 8): Rrs
 - Audio selector 9 (Seletor de áudio 9): Lw
 - Audio selector 10 (Seletor de áudio 10): Rw
 - Audio selector 11 (Seletor de áudio 11): Ltf
 - Audio selector 12 (Seletor de áudio 12): Rtf
 - Audio selector 13 (Seletor de áudio 13): Ltm
 - Audio selector 14 (Seletor de áudio 14): Rtm
 - Audio selector 15 (Seletor de áudio 15): Ltr
 - Audio selector 16 (Seletor de áudio 16): Rtr
5. Crie um Audio selector group (Grupo de seletores de áudio de entrada da seguinte forma:

- a. Na seção Audio selector groups (Grupos de seletores de áudio) escolha Add audio selector group (Adicionar grupo de seletores de áudio).
 - b. Em Group name (Nome do grupo), insira um nome descritivo, como **Dolby Atmos Audio Group**.
 - c. Em Select audio selectors (Selecionar seletores de áudio), escolha cada seletor de áudio criado anteriormente neste procedimento. Escolha-os pela ordem, começando com Audio selector 1 (Seletor de áudio 1).
6. Configure seus grupos de saída, saídas e seletores de saída de vídeo conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#) e [Criação de saídas](#). Escolha contêineres compatíveis, conforme listado em [Requisitos para codificação Dolby Atmos](#).
 7. Crie seletores de saída de áudio conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#) e [Criação de saídas](#).

Configure-os da seguinte forma:

- a. No painel Job (Trabalho) à esquerda, escolha uma saída que inclua áudio.
- b. Na seção Encoding settings (Configurações de codificação), escolha Audio 1 (Áudio 1).
- c. Para Codec de áudio, selecione Dolby Digital Plus JOC (Atmos).

Em Fonte de áudio, escolha o grupo de seletores de áudio que você criou anteriormente neste procedimento, como Grupo de áudio com Dolby Atmos.

- d. Para as configurações de codificação de áudio, escolha valores adequados para seu fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte a documentação do Dolby para a biblioteca de codificação Dolby Digital Plus Atmos.

 Note

AWS Elemental MediaConvert executa automaticamente a normalização de áudio nas saídas Dolby Digital Plus Atmos. Portanto, não há nenhuma configuração Dialnorm nas configurações de codificação de áudio.

Como configurar um trabalho para Dolby Atmos, com entrada de áudio como um único arquivo com 16 faixas

1. Abra o MediaConvert console em <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.

2. Escolha Criar trabalho.
3. Configure seu vídeo de entrada conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#).
4. Configure os seletores de áudio de entrada da seguinte forma:
 - a. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, escolha Entrada.
 - b. À direita, na seção Audio selectors (Seletores de áudio), em Audio selector 1 (Seletor de áudio 1), escolha External file (Arquivo externo).
 - c. Em External file (Arquivo externo), forneça o caminho e o nome do arquivo .wav.
 - d. Em Selector type (Tipo de seletor), escolha Track (Faixa).
 - e. Em Tracks (Faixas), liste suas 16 faixas mono PCM em uma lista separada por vírgulas. Especifique-as na seguinte ordem: L, R, C, LFE, Ls, Rs, Lrs, Rrs, Lw, Rw, Ltf, Rtf, Ltm, Rtm, Ltr, Rtr.
 - Se as faixas do arquivo de áudio de entrada já estiverem nessa ordem, liste-as dessa forma: **1, 2, 3, ... 16**.
 - Se as faixas do arquivo de áudio de entrada estiverem em uma ordem diferente, liste-as de acordo com a ordem especificada. Por exemplo, se o canal L estiver na faixa 3, liste **3** primeiro.
5. Configure seus grupos de saída, saídas e seletores de saída de vídeo conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#) e [Criação de saídas](#). Escolha contêineres compatíveis, conforme listado em [Requisitos para codificação Dolby Atmos](#).
6. Crie seletores de saída de áudio conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#) e [Criação de saídas](#).

Configure-os da seguinte forma:

- a. No painel Job (Trabalho) à esquerda, escolha uma saída que inclua áudio.
- b. Na seção Encoding settings (Configurações de codificação), escolha Audio 1 (Áudio 1).
- c. Para Codec de áudio, selecione Dolby Digital Plus JOC (Atmos).

Em Fonte de áudio, mantenha o Seletor de áudio 1 padrão.

- d. Para as configurações de codificação de áudio, escolha valores adequados para seu fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte a documentação do Dolby para a biblioteca de codificação Dolby Digital Plus Atmos.

 Note

AWS Elemental MediaConvert executa automaticamente a normalização de áudio nas saídas Dolby Digital Plus Atmos. Portanto, não há nenhuma configuração Dialnorm nas configurações de codificação de áudio.

Requisitos para codificação Dolby Atmos

Observe as seguintes restrições na MediaConvert implementação da codificação Dolby Atmos:

- Imersivo baseado em canais de entrada (CBI): MediaConvert suporta conteúdo imersivo baseado em canais (CBI).
- Arquivo mestre Dolby Atmos de entrada (DAMF): MediaConvert suporta arquivo mestre Dolby Atmos (DAMF). Esta é uma coleção de três arquivos com as extensões .atmos, .atmos.metadata e .atmos.audio
- Fluxo de bits de áudio imersivo de entrada (IAB): MediaConvert suporta bistream de áudio imersivo (IAB).
- Modelo de definição de áudio de entrada Formato WAV de transmissão (ADM BWF): MediaConvert suporta ADM BWF. É um único arquivo WAV de transmissão que contém dados de cabeçalho com as informações .atmos e .atmos.metadata.
- Codec de saída: você pode criar saídas de áudio Dolby Atmos codificadas somente com o codec Dolby Digital Plus (). EAC3
- Contêineres de saída: Para saídas de arquivos, você pode criar áudio Dolby Atmos somente em um dos contêineres de vídeo compatíveis com Dolby Digital Plus: MPEG-4, MPEG-2 Transport Stream ou. QuickTime
- Pacotes de saída: para saídas de taxa de bits adaptável (ABR), você pode criar áudio Dolby Atmos em qualquer um dos tipos de grupos de MediaConvert saída: CMAF, Apple HLS, DASH ISO ou Microsoft Smooth Streaming.

Configuração da passagem Dolby Atmos

AWS Elemental MediaConvert pode criar saídas Dolby Digital Plus com Atmos codificando áudio em canais mono PCM 9.1.6, 7.1.4 ou 5.1.4, ou passando por Dolby Digital Plus já codificado com conteúdo Atmos.

Seu trabalho pode ser configurado para passar conteúdo Dolby Digital Plus com o Atmos da mesma forma que passa os conteúdos Dolby Digital e Dolby Digital Plus.

Como configurar um trabalho para Dolby Atmos, passando pelo conteúdo de áudio concluído

1. Abra o MediaConvert console em <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Escolha Criar trabalho.
3. Configure o áudio e o vídeo de entrada, conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#).
4. Configure seus grupos de saída, saídas e seletores de saída de vídeo conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#) e [Criação de saídas](#). Escolha contêineres compatíveis, conforme listado em [Formatos de saída compatíveis](#).
5. Crie seletores de saída de áudio conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#) e [Criação de saídas](#).

Configure-os da seguinte forma:

- a. No painel Job (Trabalho) à esquerda, escolha uma saída que inclua áudio.
- b. Na seção Encoding settings (Configurações de codificação), escolha Audio 1 (Áudio 1).
- c. Para Codec de áudio, escolha Passagem.

Restrições de atributo para a passagem do Dolby Atmos

Observe as seguintes restrições na AWS Elemental MediaConvert implementação do Dolby Atmos passthrough:

- Codec de saída: você pode criar saídas de áudio Dolby Atmos codificadas somente com o codec Dolby Digital Plus (). EAC3
- Contêineres de saída: Para saídas de arquivos, você pode criar áudio Dolby Atmos em apenas um dos contêineres de vídeo compatíveis com Dolby Digital Plus: MPEG-4, MPEG-2 Transport Stream ou. QuickTime

Criando saídas Dolby Vision com AWS Elemental MediaConvert

Dolby Vision o vídeo usa uma paleta de cores estendida e uma faixa de contraste com metadados dinâmicos por quadro. Com AWS Elemental MediaConvert, você pode criar o Perfil 5 ou o Perfil 8.1 Dolby Vision saídas de fontes suportadas.

Tópicos

- [Configuração do Dolby Vision](#)
- [Dolby Vision suporte ao formato de entrada e requisitos de configuração de tarefas](#)

Configuração do Dolby Vision

Use as etapas a seguir para configurar um Dolby Vision emprego. Para mais informações sobre trabalhos, consulte [the section called “Tutorial: Definindo as configurações do trabalho”](#).

1. Para seu arquivo ou arquivos de entrada, escolha entre os seguintes:
 - MXF arquivo, com quadros intercalados Dolby Vision metadados ou um arquivo XML.
 - IMF pacote (IMP) com moldura intercalada Dolby Vision metadados ou um arquivo XML. Além disso, especifique um composition playlist (CPL) arquivo para sua entrada. Se suas receitas CPL é de um incompleto IMP, escolha Suplementar IMPs para especificar a localização do suplemento IMPs.
 - Apple ProRes QuickTime MOV, com um Dolby Vision arquivo XML de metadados do estúdio.
 - Qualquer entrada com um HDR10 espaço de cores.
 - Qualquer entrada com um SDR espaço de cores.
2. Para cada saída que você deseja processar com Dolby Vision, faça o seguinte:
 1. Certifique-se de que suas configurações de saída estejam em conformidade com as limitações listadas em [Requisitos](#).
 2. Habilite o pré-processador Dolby Vision.
 3. Especifique um Perfil Dolby Vision a partir de uma das seguintes opções:
 - Perfil 5: Inclui molduras intercaladas Dolby Vision metadados em sua saída.
 - Perfil 8.1: Inclui dois quadros intercalados Dolby Vision metadados e HDR10 metadados em sua saída.
3. Escolha uma fila sob demanda. Sua fila padrão é sob demanda.

Dolby Vision suporte ao formato de entrada e requisitos de configuração de tarefas

As tabelas desta seção descrevem Dolby Vision suporte ao formato de entrada e requisitos de configuração de tarefas para implementação com AWS Elemental MediaConvert.

A tabela a seguir descreve os requisitos de formato de entrada para Dolby Vision Saídas do perfil 5 ou do perfil 8.1.

Entradas suportadas com Dolby Vision metadados	Entradas suportadas sem Dolby Vision metadados	Saída suportada Dolby Vision profile
IMF, MXF	HDR10	Perfil 5
- Codec de vídeo: JPEG 2000 - Entrada Dolby Vision metadados : arquivo XML ou intercalado com quadros	Codec de vídeo: qualquer capaz de transportar HDR10	Perfil 8.1
QuickTime (.mov)	SDR	
- Codec de vídeo: Apple ProRes - Entrada Dolby Vision metadados: arquivo XML	Codec de vídeo: qualquer capaz de transportar SDR	

A tabela a seguir descreve as limitações dos recursos e os requisitos de trabalho para Dolby Vision saídas.

Recurso	Requisito de configuração de trabalho
Número máximo de vídeos de entrada ou clipes de entrada	Um por trabalho

Recurso	Requisito de configuração de trabalho
(Para as saídas de perfil 8.1)	
Taxa de quadros de entrada	Todas as entradas devem ter a mesma taxa de quadros. A conversão da taxa de quadros não é suportada.
Entrada do Insensor da imagem	Compatível (Observe que o brilho da imagem varia de acordo com o conteúdo do vídeo.)
Taxa de quadros de saída	Siga a fonte
Saída do Insensor da imagem	Disabled (Desativado)
Saída do Codec de vídeo	HEVC (H.265)
Saída do Metadados da cor	Insert
Saída de vídeo Resolução (w x h)	Largura máxima: 4096 Altura máxima: 4096
Saída de codec de vídeo Perfil	Principal10/Principal ou Principal10/Alto
Legendas do Tipo de destino	Não há compatibilidade com legendas Gravadas.
Resposta à AFD	Nenhum
Pré-processador Corretor da cor	Disabled (Desativado)
Pré-processador de Gravação do código de hora	Disabled (Desativado)
Pré-processador Redutor de ruídos	Disabled (Desativado)
Insensor da imagem de movimento	Disabled (Desativado)
Tipo de fila	Filas sob demanda

Proteção de seus ativos de mídia com criptografia e DRM usando AWS Elemental MediaConvert

Use a criptografia para proteger seu conteúdo contra acesso não autorizado. É possível usar qualquer combinação dessas opções de criptografia com AWS Elemental MediaConvert:

- Criptografia no lado do servidor: mantenha seus arquivos de saída seguros nos buckets do Amazon S3 em que AWS Elemental MediaConvert lê e grava.
- Gerenciamento de direitos digitais (DRM): certifique-se de que, assim que você distribuir o conteúdo, apenas os visualizadores autorizados possam visualizá-lo.

Tópicos

- [Implementação da criptografia no lado do servidor](#)
- [Criptografia de conteúdo e DRM no AWS Elemental MediaConvert](#)

Implementação da criptografia no lado do servidor

A criptografia do lado do servidor com o Amazon S3 é uma das opções de criptografia com as quais você pode usar. AWS Elemental MediaConvert

Você pode proteger seus arquivos de entrada e saída em repouso usando criptografia no lado do servidor com o Amazon S3:

- Para proteger seus arquivos de entrada, configure a criptografia no lado do servidor como faria para qualquer objeto em um bucket do Amazon S3. Para ter mais informações, consulte [Como proteger dados usando criptografia do lado do servidor](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.
- Para proteger os arquivos de saída, especifique no seu AWS Elemental MediaConvert trabalho que o Amazon S3 criptografe seus arquivos de saída à medida MediaConvert que os carrega. Por padrão, os arquivos de saída não são criptografados. O restante deste tópico oferece mais informações sobre a configuração da sua tarefa para criptografar seus arquivos de saída.

Quando você configurar uma saída de AWS Elemental MediaConvert tarefa para a criptografia no lado do servidor, o Amazon S3 a criptografa com uma chave de dados. Como uma medida de segurança adicional, a chave de dados é criptografada com uma chave mestra.

Você escolhe se o Amazon S3 criptografa a chave de dados usando a chave mestra do S3 padrão ou uma chave KMS gerenciada por (). AWS Key Management Service AWS KMS Usando a chave mestra padrão do Amazon S3 é mais simples de configurar. Se você preferir mais controle sobre sua chave mestra, use uma AWS KMS chave. Para obter mais informações sobre os diferentes tipos de chaves gerenciadas com AWS KMS, consulte [O que é AWS Key Management Service?](#) no Guia do AWS Key Management Service desenvolvedor.

Se você optar por usar uma AWS KMS chave, você pode especificar uma chave gerenciada pelo cliente na sua AWS conta do. Caso contrário, o AWS KMS usa a AWS gerenciada para o Amazon S3, que tem o alias. `aws/s3`

Para configurar suas saídas de tarefa para criptografia do lado do servidor

1. Abra o MediaConvert console em <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Escolha Create job (Criar trabalho).
3. Configure sua entrada, grupos de saída e saídas para vídeo e áudio, conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#) e [Criação de saídas](#).
4. Para cada grupo de saída que tem as saídas que você quer criptografadas, configure a criptografia no lado do servidor:
 - a. No painel Job (Trabalho) à esquerda, escolha o grupo de saída.
 - b. Na seção de configurações de grupo no lado direito, escolha Criptografia no lado do servidor. Se você usar a API ou um SDK, poderá encontrar essa configuração no arquivo JSON do seu trabalho. O nome da configuração é `S3EncryptionSettings`.
 - c. Para Gerenciamento de chave de criptografia, escolha o AWS serviço que protege sua chave de dados. Se você usar a API ou um SDK, poderá encontrar essa configuração no arquivo JSON do seu trabalho. O nome da configuração é `S3ServerSideEncryptionType`.

Se você escolher Amazon S3, o Amazon S3 criptografa sua chave de dados com uma chave gerenciada pelo cliente que o Amazon S3 armazena com segurança. Se você escolher AWS KMS, o Amazon S3 criptografa sua chave de dados com uma KMS que o AWS Key Management Service (AWS KMS) armazena e gerencia.

- d. Se você escolheu AWS KMS na etapa anterior, opcionalmente, especifique o ARN de uma de suas [O que é AWS Key Management Service?](#). Se você fizer isso, o AWS KMS usará essa chave do KMS para criptografar a chave de dados que o Amazon S3 usa para criptografar seus arquivos de mídia.

Se você não especificar uma CMK para AWS KMS, o Amazon S3 usa a [chave gerenciada AWS](#) em sua conta AWS que é usada exclusivamente para o Amazon S3.

- e. Se você optar AWS KMS pelo gerenciamento de chaves de criptografia, `kms:Encrypt` concessões e `kms:GenerateDataKey` permissões para sua função AWS Elemental MediaConvert AWS Identity and Access Management (IAM). Isso permite MediaConvert criptografar seus arquivos de saída. Se você também quiser ser capaz de usar essas saídas como entradas para outra MediaConvert tarefa, também `kms:Decrypt` conceda permissões. Para saber mais, consulte estes tópicos:
 - Para obter mais informações sobre como configurar um perfil do IAM AWS Elemental MediaConvert para assumir, consulte [Configurar permissões do IAM](#) no capítulo Conceitos básicos deste guia.
 - Para obter mais informações sobre a concessão de permissões do IAM usando uma política em linha, consulte o procedimento Para incorporar uma política em linha para um usuário ou uma função em [Adicionar permissões de identidade do IAM \(Console\)](#) no Guia de usuário do IAM.
 - Para obter exemplos de políticas do IAM que concedam AWS KMS permissões, incluindo descriptografar conteúdo criptografado, consulte [Exemplos de políticas gerenciadas pelo cliente no Guia](#) do AWS Key Management Service desenvolvedor.
5. Execute seu AWS Elemental MediaConvert trabalho normalmente. Se você escolheu AWS KMS para Gerenciamento de chave de criptografia, lembre-se de conceder permissões `kms:Decrypt` a qualquer usuário ou função que você deseja ser capaz de acessar suas saídas.

Criptografia de conteúdo e DRM no AWS Elemental MediaConvert

Use a criptografia para proteger seu conteúdo contra o uso não autorizado. Os sistemas de gerenciamento de direitos digitais (DRM) fornecem chaves AWS Elemental MediaConvert para a criptografia de conteúdo e licenças para players com compatibilidade e outros consumidores para descriptografia.

As seções a seguir fornecem orientação sobre como escolher e implementar a criptografia de conteúdo usando o SPEKE para MediaConvert.

Tópicos

- [Suporte a contêineres e sistemas DRM com SPEKE](#)

- [Como implantar o SPEKE](#)
- [Parâmetros de criptografia SPEKE](#)
- [Predefinições do SPEKE v2.0](#)
- [Uso de chaves de conteúdo criptografado com DRM](#)
- [Solução de problemas de criptografia do DRM](#)
- [Requisitos](#)

Suporte a contêineres e sistemas DRM com SPEKE

MediaConvert compatível com o [SPEKE versão 1.0](#) e o [SPEKE versão 2.0](#). Para obter mais informações, consulte o [guia do parceiro e do cliente do SPEKE](#).

Contêineres e sistemas DRM compatíveis com SPEKE v1.0

A tabela a seguir lista os diferentes contêineres e sistemas de gerenciamento de direitos digitais (DRM) compatíveis com o SPEKE versão 1.0.

Compatibilidade para DRM do SPEKE v1.0

Tipo de grupo de saída	Apple FairPlay	Google Widevine	Microsoft PlayReady
DASH	Sem compatibilidade	Compatível	Compatível
Apple HLS	Compatível	Sem compatibilidade	Sem compatibilidade
Microsoft Smooth	Sem compatibilidade	Sem compatibilidade	Compatível
CMAF DASH e CMAF HLS	Compatível	Compatível	Compatível

Contêineres e sistemas DRM compatíveis com SPEKE v2.0

A tabela a seguir lista os diferentes contêineres e sistemas de gerenciamento de direitos digitais (DRM) compatíveis com o SPEKE versão 2.0.

Suporte para DRM do SPEKE v2.0

Tipo de grupo de saída	Apple FairPlay	Google Widevine	Microsoft PlayReady
DASH	Sem compatibilidade	Compatível	Compatível
Apple HLS	Sample-AES compatíveis:	Compatível	Compatível
Microsoft Smooth	Sem compatibilidade	Sem compatibilidade	Sem compatibilidade
CMAF DASH e CMAF HLS	CBCS compatíveis:	Suportado (CBCS e CENC)	Suportado (CBCS e CENC)

Sistema DRM compatível IDs

A tabela a seguir lista os diferentes [sistemas](#) DRM IDs MediaConvert compatíveis.

Sistema IDs — Matriz de suporte para sistema DRM	Maçã FairPlay	Google Widevine	Microsoft PlayReady
ID do sistema	94ce86fb-07ff-4f43-adb8-93d2fa968ca2	edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dcd51d21ed	9a04f079-9840-4286-ab92-e65be0885f95

Como implantar o SPEKE

Seu provedor de solução de gerenciamento de direitos digitais (DRM) poderá ajudar você a configurar e usar a criptografia DRM no MediaConvert. Em geral, o provedor fornece um gateway SPEKE para implantar em sua Conta da AWS na mesma Região da AWS qual MediaConvert está sendo executado.

Se você precisar criar seu próprio API Gateway para se conectar MediaConvert ao seu serviço de chaves, poderá usar o [SPEKE Reference Server](#), disponível no GitHub como um ponto de partida.

Parâmetros de criptografia SPEKE

Ao solicitar a criptografia, você fornece parâmetros de entrada que permitem ao serviço localizar o servidor de chaves do seu provedor de soluções de DRM, para autenticá-lo como um usuário e para solicitar as chaves de codificação adequadas. Algumas opções estão disponíveis apenas para grupos de saída específicos.

Insira os parâmetros de criptografia SPEKE da seguinte maneira:

- Em ID de recurso, digite um identificador para o conteúdo. O serviço envia isso ao servidor de chaves para identificar o endpoint atual. O grau de exclusividade depende de quão detalhados são os controles de acesso que você deseja. O serviço não permite que você use o mesmo ID para dois processos de criptografia simultâneos. O ID de recurso também é conhecido como o ID de conteúdo.

O exemplo a seguir mostra um ID de recurso.

```
MovieNight20171126093045
```

- Para System ID (ID do sistema), insira identificadores exclusivos para o protocolo de streaming e o sistema de DRM. O número de sistemas IDs que você pode especificar varia de acordo com o tipo de grupo de saída:
 - CMAF — Para Sistema IDs sinalizado no DASH, especifique pelo menos de um a até três. IDs Para System ID signaled in HLS (ID de sistema sinalizado no HLS, especifique um só ID.
 - DASH — Para ID do sistema, especifique pelo menos de um a dois IDs.
 - Apple HLS – Para ID do sistema, especifique um só ID.

Se você fornecer mais de um ID de sistema em um único campo, insira-os em linhas separadas e não os separe com vírgulas nem com outras pontuações.

Para obter uma lista de sistemas comuns IDs, consulte Sistema [DASH-IF](#). IDs Se não souber os seus IDs, consulte seu provedor de soluções de DRM.

- Em URL, insira o URL do proxy do API Gateway que você configura para se comunicar com o servidor de chaves. O proxy do API Gateway deve residir no Região da AWS mesmo que MediaConvert.

O exemplo a seguir mostra uma URL.


```
https://1wm2dx1f33.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/SpekeSample/copyProtection
```

- (Opcional) Para ARN de certificado, insira um ARN de certificado da RSA 2048 para usar com criptografia de chave de conteúdo. Use essa opção somente se seu fornecedor de chave DRM for compatível com criptografia de chave de conteúdo. Se você usar esse e seu fornecedor de chave não oferecer compatibilidade, a solicitação falha.

Para inserir um ARN de certificado aqui, é necessário importar o certificado correspondente no AWS Certificate Manager, inserir o ARN do certificado do ACM no painel MediaConvert Certificados e o associá-lo. MediaConvert Para obter mais informações, consulte [the section called “Uso de chaves de conteúdo criptografado com DRM”](#).

O exemplo a seguir mostra um ARN de certificado.

```
arn:aws:acm:region:123456789012:certificate/97b4deb6-8983-4e39-918e-ef1378924e1e
```

Para criptografar o conteúdo usando o SPEKE v1.0 usando o console: MediaConvert

1. Configure a tarefa de transcodificação como de costume. Para obter mais informações, consulte [the section called “Tutorial: Definindo as configurações do trabalho”](#).
2. Na página Criar trabalho no painel Trabalho à esquerda, em Grupos de saída, escolha um grupo de saída para o qual você deseja habilitar a criptografia.
3. Ative DRM encryption (Criptografia de DRM).
4. Para os grupos de saída CMAF e Apple HLS escolha o método de criptografia. Certifique-se de escolher um método de criptografia que funcione com o sistema DRM utilizado.

Para os grupos de saída DASH ISO e MS Smooth não especifique o método de criptografia. MediaConvert sempre usa a criptografia AES-CTR (AES-128) com esses grupos de saída.

5. Para os grupos de saída CMAF e Apple HLS escolha a origem para a chave de criptografia de conteúdo. Para Key provider type (Tipo de fornecedor de chave), escolha SPEKE, para criptografar usando uma chave fornecida pelo seu provedor de soluções de DRM, ou escolha Static Key (Chave estática), para inserir sua própria chave.

Para os grupos de saída DASH ISO e MS Smooth não especifique a origem para a chave de criptografia de conteúdo. Com esses grupos de saída, MediaConvert o faz o DRM somente com um provedor de chaves compatível com SPEKE.

- Para SPEKE, preencha os campos de parâmetros de criptografia.

- Para Static Key, consulte [the section called “Parâmetros de criptografia de chave estática”](#).

Opções de configuração adicionais para Apple HLS e CMAF

- (Opcional) para Vetor de inicialização constante insira um valor hexadecimal de 128 bits e 16 bytes representado por uma string de 32 caracteres para usar com a chave para criptografar conteúdo.

Parâmetros de criptografia de chave estática

As seguintes opções são para a criptografia de chave estática:

- Valor de chave estática – Uma string válida para criptografar conteúdo.
- URL – O URL a ser incluído no manifesto, de forma que os dispositivos do jogador possam descriptografar o conteúdo.

Predefinições do SPEKE v2.0

O SPEKE versão 2.0 é compatível com o uso de várias chaves de criptografia distintas para faixas de áudio e vídeo. MediaConvert usa predefinições para configurar a criptografia. A MediaConvert API define essas predefinições. As predefinições mapeiam as chaves de criptografia para faixas de áudio ou vídeo específicas, com base no número de canais para faixas de áudio e com base na resolução de vídeo para faixas de vídeo. MediaConvert usa combinações específicas de predefinições de criptografia de áudio e vídeo para viabilizar três cenários distintos de criptografia:

- [Cenário 1: faixas não criptografadas e faixas criptografadas](#)
- [Cenário 2: chave única de criptografia para todas as faixas de áudio e vídeo](#)
- [Cenário 3: várias chaves de criptografia para faixas de áudio e vídeo](#)

Cenário 1: faixas não criptografadas e faixas criptografadas

Você pode optar por não criptografar as faixas de áudio ou vídeo selecionando a predefinição UNENCRYPTED nos menus Predefinição de criptografia de vídeo ou Predefinição de criptografia de áudio. Você não pode selecionar UNENCRYPTED para predefinições de áudio e vídeo, pois isso significaria que você não pretende criptografar nenhuma das faixas. Além disso, você não pode combinar as predefinições UNENCRYPTED e SHARED para áudio e vídeo, porque SHARED é uma predefinição especial. Para obter mais informações, consulte [Cenário 2: chave única de criptografia para todas as faixas de áudio e vídeo](#).

A seguinte lista descreve combinações válidas de predefinições UNENCRYPTED:

- UNENCRYPTED para faixas de áudio e qualquer predefinição de vídeo com um nome que comece com PRESET_VIDEO_
- UNENCRYPTED para faixas de vídeo e qualquer predefinição de áudio com um nome que comece com PRESET_AUDIO_

Cenário 2: chave única de criptografia para todas as faixas de áudio e vídeo

A predefinição SHARED do SPEKE versão 2.0 usa uma única chave de criptografia para todas as faixas de áudio e vídeo, como no SPEKE versão 1.0. Ao selecionar a predefinição SHARED, selecione-a para criptografia de áudio e vídeo.

Cenário 3: várias chaves de criptografia para faixas de áudio e vídeo

Quando você usar uma predefinição com um nome que começa com PRESET_VIDEO_ ou PRESET_AUDIO_, MediaConvert criptografará as faixas de áudio e vídeo com o número de chaves de criptografia que a predefinição específica definir. As tabelas a seguir mostram quantas chaves serão solicitadas do servidor de chaves e como essas chaves serão mapeadas em faixas. Se nenhuma faixa corresponder aos critérios de uma chave específica, MediaConvert não usará essa chave para criptografar nenhuma faixa.

MediaConvert criptografa faixas de trickplay somente I-Frame com a chave correspondente à sua resolução.

Na tabela a seguir, o valor do Nome da chave é o valor do ContentKeyUsageRule@IntendedTrackType atributo que é usado no documento CPIX. Isso é enviado ao servidor SPEKE para a obtenção de uma chave de conteúdo específica.

Predefinições de criptografia de vídeo

Nome da predefinição	Número de chaves	Nome da chave	Resolução mínima	Resolução máxima
PRESET_VIDEO_1	1	VIDEO	Sem resolução mínima ou máxima. MediaConvert criptografa todas as faixas com a mesma chave.	
PRESET_VIDEO_2	2	SD	Sem mínimo	<= 1024x576

Nome da predefinição	Número de chaves	Nome da chave	Resolução mínima	Resolução máxima
		HD	> 1024x576	Sem máximo
PRESET_VI DEO_3	3	SD	Sem mínimo	<= 1024x576
		HD	> 1024x576	<= 1920x1080
		UHD	> 1920x1080	Sem máximo
PRESET_VI DEO_4	4	SD	Sem mínimo	<= 1024x576
		HD	> 1024x576	<= 1920x1080
		UHD1	> 1920x1080	<= 4096x2160
		UHD2	> 4096x2160	Sem máximo
PRESET_VI DEO_5	5	SD	Sem mínimo	<= 1024x576
		HD1	> 1024x576	<= 1280x720
		HD2	> 1280x720	<= 1920x1080
		UHD1	> 1920x1080	<= 4096x2160
		UHD2	> 4096x2160	Sem máximo
PRESET_VI DEO_6	4	SD	Sem mínimo	<= 1024x576
		HD1	> 1024x576	<= 1280x720
		HD2	> 1280x720	<= 1920x1080
		UHD	> 1920x1080	Sem máximo
PRESET_VI DEO_7	3	SD+ HD1	Sem mínimo	<= 1280x720
		HD2	> 1280x720	<= 1920x1080
		UHD	> 1920x1080	Sem máximo

Nome da predefinição	Número de chaves	Nome da chave	Resolução mínima	Resolução máxima
PRESET_VIDEO_8	4	SD+ HD1	Sem mínimo	<= 1280x720
		HD2	> 1280x720	<= 1920x1080
		UHD1	> 1920x1080	<= 4096x2160
		UHD2	> 4096x2160	Sem máximo
SHARED	1	ALL	Sem resolução mínima ou máxima. MediaConvert criptografa todas as faixas de vídeo e áudio com a mesma chave.	
UNENCRYPTED	0	N/D	MediaConvert não criptografa nenhuma faixa de vídeo.	

Na tabela a seguir, o valor do Nome da chave é o valor do ContentKeyUsageRule@IntendedTrackType atributo que é MediaConvert usado no documento CPIX. Isso é enviado ao servidor SPEKE para a obtenção de uma chave de conteúdo específica.

Predefinições de criptografia de áudio

Nome da predefinição	Número de chaves	Nome da chave	Número mínimo de canais	Número máximo de canais
PRESET_AUDIO_1	1	AUDIO	Sem número mínimo ou máximo de canais. MediaConvert criptografa todas as faixas de áudio e vídeo com a mesma chave.	
PRESET_AUDIO_2	2	STEREO_AUDIO	Sem mínimo	2
		MULTICHANNEL_AUDIO	> 2	Sem máximo

Nome da predefinição	Número de chaves	Nome da chave	Número mínimo de canais	Número máximo de canais
PRESET_AUDIO_3	3	STEREO_AUDIO	Sem mínimo	2
		MULTICHANNEL_AUDIO_3_6	> 2	<= 6
		MULTICHANNEL_AUDIO_7	> 6	Sem máximo
SHARED	1	ALL	Sem número mínimo ou máximo de canais. MediaConvert criptografa todas as faixas de áudio e vídeo com a mesma chave.	
UNENCRYPTED	0	N/D	MediaConvert não criptografa nenhuma faixa de vídeo.	

Agora, você sabe sobre a compatibilidade do MediaConvert SPEKE com predefinições do SPEKE versão 2.0 para faixas não criptografadas e faixas criptografadas. Com essas predefinições, você pode usar uma única chave de criptografia para todas as faixas de áudio e vídeo ou várias chaves de criptografia para faixas de áudio e vídeo.

Uso de chaves de conteúdo criptografado com DRM

Para a solução de criptografia DRM mais segura, use chaves de conteúdo criptografado além do conteúdo criptografado. Para usar chaves de conteúdo criptografada, você deve importar certificados adequados no AWS Certificate Manager (ACM) e prepará-los para uso com AWS Elemental MediaConvert. Para obter informações sobre o ACM, consulte o [Guia do usuário do AWS Certificate Manager](#).

Corra AWS Certificate Manager na mesma região em que você corre AWS Elemental MediaConvert.

Para preparar um certificado para criptografia de chave de conteúdo DRM

1. Obtenha um certificado 2048 RSA, assinado por SHA-512.

2. Abra o console do ACM em <https://console.aws.amazon.com/acm/>
3. Importe o certificado para o ACM de acordo com as instruções em [Importar certificados para o AWS Certificate Manager](#). Anote o certificado ARN resultante porque você precisará dele mais tarde.

Para usar a criptografia DRM, seu certificado deve ter o status de Emitido no ACM.

4. Abra o MediaConvert console em <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert/>.
5. No painel de navegação, em Certificates (Certificados), insira o ARN do certificado e escolha Associate certificate (Associar certificado).

Para localizar certificados associados ao AWS Elemental MediaConvert

No console do ACM, liste e exiba os certificados para encontrar os certificados com os quais você se MediaConvert associou. Na seção Detalhes da descrição do certificado, você pode ver a MediaConvert associação e recuperar o certificado do ARN. Para obter mais informações, consulte [Lista de certificados gerenciados pelo ACM](#) e [Descrever certificados do ACM](#).

Para usar um certificado em AWS Elemental MediaConvert

Ao usar a criptografia DRM, forneça um dos certificados associados ARNs nos parâmetros de criptografia SPEKE. Isso permite a criptografia da chave de conteúdo. Você pode usar o mesmo certificado ARN para várias tarefas. Para mais informações, consulte [the section called “Suporte a contêineres e sistemas DRM com SPEKE”](#).

Para renovar um certificado

Para renovar um certificado com o qual você tiver associado AWS Elemental MediaConvert, reimporte-o em AWS Certificate Manager. O certificado renova sem qualquer interrupção de seu uso em MediaConvert.

Para excluir um certificado

Para excluir um certificado do AWS Certificate Manager, você deve primeiro dissociá-lo de qualquer outro serviço. Para dissociar um certificado de AWS Elemental MediaConvert, copie o ARN do certificado do ACM, navegue até o painel MediaConvert Certificados, insira o ARN do certificado e selecione Dissociar certificado.

Solução de problemas de criptografia do DRM

Se o servidor de chaves do sistema DRM não estiver disponível ao AWS Elemental MediaConvert solicitar as chaves, o console exibirá a seguinte mensagem: Servidor de chaves indisponível.

A criptografia de chave de conteúdo adiciona outra camada de complexidade para as tarefas. Se você encontrar problemas em uma tarefa com criptografia de chave de conteúdo habilitado, remova o ARN do certificado de suas configurações de tarefa e solucione o problema da tarefa usando entrega de chave clara. Quando isso estiver funcionando, digite o ARN do certificado e tente a tarefa novamente.

Se você entrar em contato com a [Central AWS Support](#) para fins de solução de problemas, disponibilize as seguintes informações:

- A Região em que a tarefa foi executada
- ID do trabalho
- ID da conta
- O nome do seu provedor de soluções DRM
- Quaisquer outros detalhes sobre o problema que você está tendo e que podem ajudar na solução do problema

Requisitos

Ao implementar a criptografia de conteúdo para o MediaConvert, consulte as seguintes limitações e requisitos:

- Use a API do AWS Secure Packager and Encoder Key Exchange (SPEKE) para facilitar a integração com um provedor de gerenciamento de direitos digitais (DRM). Para obter informações sobre o SPEKE, consulte [O que é o Secure Packager and Encoder Key Exchange?](#)
- Seu provedor de DRM deverá ser compatível com o SPEKE. Para obter uma lista de provedores de DRM compatíveis com o SPEKE, consulte o tópico [Comece a trabalhar com um provedor de plataforma DRM](#) no Guia do usuário do MediaPackage. Seu provedor de solução de DRM poderá ajudar você a configurar e usar a criptografia DRM no MediaConvert

Trabalho com conversão de taxa de quadros

A taxa de quadros de um ativo de vídeo representa a velocidade com que os dispositivos de reprodução de vídeo reproduzem os quadros de um vídeo, em quadros por segundo (fps). Por exemplo, os filmes têm uma taxa de quadros de 24 fps, as transmissões de televisão NTSC são de 29,97/59,94 fps e as transmissões de televisão PAL são de 50/25 fps. Se você mantiver as configurações MediaConvert padrão em seu trabalho, o vídeo de saída terá a mesma taxa de quadros do vídeo de entrada.

Alguns vídeos têm uma taxa de quadros que varia ao longo da duração do vídeo. Por exemplo, algumas câmeras geram automaticamente vídeos que usam mais quadros para sequências de alta ação e menos quadros para sequências com menos movimento. MediaConvert suporta entradas de taxa de quadros variável (VFR), mas cria somente saídas de taxa de quadros constante (CFR). Para obter mais informações, consulte [Uso de entradas de taxa de quadros variável](#).

Tópicos

- [Configurações para conversão de taxa de quadros](#)
- [Conversão da taxa de quadros do seu vídeo](#)
- [Usando entradas de taxa de quadros variável em AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Trabalhando com tipos de escaneamento progressivo e entrelaçado em AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Trabalhando com telecine em AWS Elemental MediaConvert](#)

Configurações para conversão de taxa de quadros

Para criar saídas que tenham uma taxa de quadros diferente da sua entrada, use estas MediaConvert configurações:

Taxa de quadros (`framerateControl`, `framerateNumerator` `framerateDenominator`)

Para a conversão da taxa de quadros, especifique uma taxa de quadros nas configurações de codificação de saída que seja diferente da taxa de quadros do vídeo de entrada. MediaConvert em seguida, criará uma saída com a taxa de quadros especificada, em vez da taxa de quadros do vídeo de entrada.

Especificar sua taxa de quadros de saída diretamente na especificação do trabalho JSON pode ser mais complexo do que fazer isso no MediaConvert console. Para obter detalhes, consulte o

procedimento para usar a API, a CLI e o SDK no tópico [Configuração de conversão de taxa de quadros](#).

Algoritmo de conversão de taxa de quadros (frameRateConversionAlgorithm)

Escolha como você deseja MediaConvert aumentar ou diminuir a taxa de quadros. A melhor opção para essa configuração depende do conteúdo do seu vídeo.

Quando você usa o Drop duplicate, MediaConvert copia ou exclui quadros, mas não os altera. Isso preserva a qualidade da imagem de cada quadro individual, mas pode causar cortes em algumas conversões. Para conversões numericamente simples, como 60 fps para 30 fps, o Descartar duplicata costuma ser a melhor opção.

Ao usar a Interpolação, MediaConvert mescla quadros para evitar a necessidade de repetir ou remover quadros. Isso resulta em um movimento suave, mas pode introduzir artefatos de vídeo indesejáveis. Para conversões numericamente complexas, é provável que o Interpolador forneça melhores resultados do que o Descartar duplicata.

Quando você usa FrameFormer, MediaConvert usa a InSync FrameFormer biblioteca. A conversão usa interpolação com compensação de movimento com base no conteúdo do vídeo de entrada. FrameFormer executa várias técnicas de conversão de taxa de quadros em uma scene-by-scene base e pode usar técnicas diferentes em diferentes regiões de cada quadro. FrameFormer faz a conversão com base na detecção automática da cadência subjacente do vídeo de origem, em vez de depender da taxa de quadros informada nos metadados do arquivo.

Limitações de atributos:

- Você pode usar FrameFormer somente com entradas com resoluções de até 4K. MediaConvert não suporta FrameFormer conversão com entradas de 8K.
- Você pode usar FrameFormer somente com trabalhos executados em uma fila sob demanda. Você não pode usar filas reservadas com FrameFormer.

O uso FrameFormer aumenta o tempo de transcodificação e gera um custo adicional significativo. Para obter mais informações, consulte a [página de definição de preços do MediaConvert](#).

Dependendo da conversão, você também pode usar essas configurações:

PAL lento (slowPal)

Ao converter a taxa de quadros de 23,976 ou 24 quadros por segundo (fps) para 25 fps, você pode ativar opcionalmente o PAL lento (linha alternada de fase lenta). Quando você ativa o PAL

lento, em vez de duplicar quadros para aumentar a taxa de quadros, MediaConvert renomeia os quadros do vídeo como 25 fps e repõe a amostra do áudio para mantê-lo sincronizado com o vídeo. A conversão da taxa de quadros PAL lento reduz ligeiramente a duração do vídeo. Em geral, você usa o PAL lento para converter um formato de cinema para reprodução baseada em arquivo ou streaming na Internet.

Telecine (telecine)

Quando você converte a taxa de quadros de 23,976 quadros por segundo (fps) para 29,97 fps e o tipo de varredura de saída é entrelaçado, é possível definir opcionalmente o Telecine como Hard ou Soft para criar uma imagem mais suave. Geralmente, você usa o telecine ao preparar um recurso de vídeo para transmissão em decodificadores.

Para obter mais informações, consulte [Telecine](#).

Tipos de varredura (inputScanType)

Use essa configuração somente com entradas de quadro segmentado progressivo (PsF). MediaConvert detecta automaticamente entradas progressivas e entrelaçadas. Mas ele não detecta PsF. Quando a entrada for PsF, defina o Tipo de varredura como PsF para preservar melhor a qualidade ao desentrelaçar e converter a taxa de quadros.

Conversão da taxa de quadros do seu vídeo

Depois de saber como deseja especificar as configurações relevantes, use um dos procedimentos a seguir para configurar seu trabalho. Para obter informações conceituais e orientações sobre como escolher os valores corretos para essas configurações, consulte [Configurações para conversão de taxa de quadros](#).

Console

Para configurar seu trabalho de transcodificação com conversão de taxa de quadros usando o MediaConvert console:

1. Determine os valores que você deseja definir para conversão de taxa de quadros. Para obter mais informações, consulte [Configurações para conversão de taxa de quadros](#).
2. Configure as entradas e saídas do seu trabalho conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#).
3. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, escolha a saída com a qual você deseja usar a conversão de taxa de quadros.

 Tip

Para encontrar uma configuração de codificação específica no MediaConvert console, use a função de pesquisa do seu navegador.

4. Na seção Configurações de codificação, para Taxa de quadros, escolha a taxa de quadros desejada para a saída. Se a taxa de quadros que você deseja não estiver listada, escolha Personalizado. Em seguida, especifique sua taxa de quadros como uma fração nos campos à direita de Taxa de quadros.
5. Para o Algoritmo de conversão de taxa de quadros, escolha o algoritmo mais adequado ao seu conteúdo.

O algoritmo de conversão de taxa de quadros não está disponível no MediaConvert console até que você escolha sua taxa de quadros de saída.

6. Opcional. Se sua saída for de 25 fps e você quiser usar o PAL lento, ative-o.
7. Opcional. Se estiver convertendo de 23,976 fps para 29,97 fps e quiser fazer uma conversão de telecine, defina Telecine como Hard ou Soft.

O Telecine não está disponível no MediaConvert console até que você defina a taxa de quadros de saída para 29,97.

API, SDK, or CLI

Se você usar a API, a CLI ou um SDK, especifique as configurações relevantes em sua especificação de trabalho JSON e, em seguida, envie-a programaticamente com seu trabalho. Para obter mais informações sobre como enviar seu trabalho de forma programática, consulte um dos tópicos introdutórios da Referência da API:AWS Elemental MediaConvert

- [Começando a AWS Elemental MediaConvert usar o AWS SDKs ou a AWS CLI](#)
- [Começando a AWS Elemental MediaConvert usar a API](#)

Para configurar seu trabalho de transcodificação com conversão de taxa de quadros usando a API, SDK ou (AWS Command Line Interface CLI):

1. Determine os valores que você deseja definir para a conversão da taxa de quadros. Para obter mais informações, consulte [Configurações para conversão de taxa de quadros](#).

2. Use o MediaConvert console para gerar sua especificação de trabalho JSON. Recomendamos essa abordagem, pois o console funciona como um validador interativo em relação ao esquema de MediaConvert trabalho. Siga estas etapas para gerar sua especificação de trabalho JSON usando o console:
 - a. Siga o procedimento anterior para o console.
 - b. No painel Tarefa à esquerda, em Configurações de tarefas, escolha Mostrar tarefa JSON.

Encontre informações adicionais, incluindo onde cada configuração pertence na estrutura de configurações do trabalho, na Referência da AWS Elemental MediaConvert API. Os links nessa lista levam a informações sobre a configuração no documento em questão:

- Controle de taxa de quadros (`framerateControl`)

Use a configuração de controle de taxa de quadros para especificar se MediaConvert usa a taxa de quadros de suas fontes de entrada ou a taxa de quadros que você especifica com as `framerateDenominator` configurações `framerateNumerator` e.

 Note

O comportamento padrão para esta configuração é seguir a fonte. Portanto, se você mantiver essa configuração fora da especificação de trabalho JSON, MediaConvert ignorará todos os valores fornecidos para `e. framerateNumerator` `framerateDenominator`

- AV1: [framerateControl](#)
- AVC (H.264): [framerateControl](#)
- HEVC (H.265): [framerateControl](#)
- MPEG-2: [framerateControl](#)
- Maçã ProRes: [framerateControl](#)
- VP8: [framerateControl](#)
- VP9: [framerateControl](#)
- Taxa de quadros (`framerateNumerator` e `framerateDenominator`)

No esquema de configurações do MediaConvert trabalho, a taxa de quadros é representada como uma fração, para manter a precisão com números irracionais. Portanto, especifique o valor da taxa de quadros como `framerateNumerator` dividido por `framerateDenominator`. Para obter valores para taxas de quadros comuns, consulte a tabela a seguir desta lista de configurações.

Links para `framerateNumerator`

- AV1: [framerateNumerator](#)
- AVC (H.264): [framerateNumerator](#)
- HEVC (H.265): [framerateNumerator](#)
- MPEG-2: [framerateNumerator](#)
- Maçã ProRes: [framerateNumerator](#)
- VP8: [framerateNumerator](#)
- VP9: [framerateNumerator](#)

Links para `framerateDenominator`

- AV1: [framerateDenominator](#)
- AVC (H.264): [framerateDenominator](#)
- HEVC (H.265): [framerateDenominator](#)
- MPEG-2: [framerateDenominator](#)
- Maçã ProRes: [framerateDenominator](#)
- VP8: [framerateDenominator](#)
- VP9: [framerateDenominator](#)
- Algoritmo de conversão de taxa de quadros (`framerateConversionAlgorithm`)
 - AV1: [framerateConversionAlgorithm](#)
 - AVC (H.264): [framerateConversionAlgorithm](#)
 - HEVC (H.265): [framerateConversionAlgorithm](#)
 - MPEG-2: [framerateConversionAlgorithm](#)
 - Maçã ProRes: [framerateConversionAlgorithm](#)
 - VP8: [framerateConversionAlgorithm](#)
 - VP9: [framerateConversionAlgorithm](#)
- PAL lento (`slowPal`)

- AVC (H.264): [slowPal](#)
- HEVC (H.265): [slowPal](#)
- MPEG-2: [slowPal](#)
- Maçã ProRes: [slowPal](#)
- Telecine (telecine)
 - AVC (H.264): [telecine](#)
 - HEVC (H.265): [telecine](#)
 - MPEG-2: [telecine](#)
 - Maçã ProRes: [telecine](#)
 - Tipos de varredura ([InputScanType](#))

Proporções comuns de taxa de quadros

Nome comum da taxa de quadros	Valor para framerate Numerator	Valor para framerate Denominator
23.976	24.000	1.001
29,97	30.000	1.001
59,94	60.000	1.001

Usando entradas de taxa de quadros variável em AWS Elemental MediaConvert

Alguns vídeos têm uma taxa de quadros que varia ao longo da duração do vídeo. Algumas câmeras, por exemplo, as câmeras de muitos smartphones, geram automaticamente vídeos que usam mais quadros para sequências de alta ação e menos quadros para sequências com menos movimento. MediaConvert suporta entradas de taxa de quadros variável (VFR), mas cria somente saídas de taxa de quadros constante (CFR).

A configuração padrão da taxa de quadros de saída é Seguir fonte. O Seguir fonte causa um comportamento diferente, dependendo de o vídeo de entrada ter uma taxa de quadros constante ou variável.

- Para entradas com taxa de quadros constante, Seguir fonte resulta em saídas que têm a mesma taxa de quadros do vídeo de entrada.
- Para entradas de taxa de quadros variável, Seguir fonte resulta em saídas que têm uma taxa de quadros constante, com uma taxa de quadros que é a média das taxas de quadros de entrada, arredondada para o número inteiro mais próximo da taxa de quadros padrão: 1, 5, 10, 15, 24, 30, 50 ou 60 fps.

Limitações de atributos

MediaConvert o suporte para vídeo com taxa de quadros variável é limitado das seguintes maneiras:

- As taxas de quadros variáveis são suportadas somente como entrada. As saídas são apenas de taxa de quadros constante.
- As entradas de taxa de quadros variável são suportadas somente nesses contêineres: MP4, MOV, WEBM e MKV.

Trabalhando com tipos de escaneamento progressivo e entrelaçado em AWS Elemental MediaConvert

Progressivo e Entrelaçado são dois métodos de exibição de vídeo. Dispositivos de exibição modernos detectam se um vídeo é entrelaçado ou progressivo e reproduzem corretamente o vídeo de forma automática. Porém, o vídeo progressivo fica muito melhor nas telas modernas.

Para obter os melhores resultados com o uso de entrelaçamento/desentrelaçamento e conversão de e para telecine, você deve considerar como seu vídeo de entrada foi gravado e quais transformações foram feitas nele. Por exemplo, quando você aplica o desentrelaçamento a uma entrada que não está entrelaçada, a qualidade do vídeo de saída é prejudicada.

Tópicos

- [Vocabulário básico do tipo de varredura](#)
- [Configurações para conversão de tipo de digitalização](#)
- [Convertendo o tipo de varredura do seu vídeo](#)
- [Combinações de configurações e requisitos válidos](#)

Vocabulário básico do tipo de varredura

Vídeo progressivo


O vídeo progressivo inclui todas as linhas em todos os quadros. Ele fica melhor em telas modernas porque reduz drasticamente a quantidade de tremulação da imagem que o espectador vê na tela. Os dispositivos que exibem vídeo progressivo redesenharão todas as linhas horizontais em um quadro. Por exemplo, um dispositivo rodando a 50 Hertz reproduzindo um vídeo progressivo de 1080 redesenha 1080 linhas (cada linha no quadro) 50 vezes por segundo.

Vídeo entrelaçado

O vídeo entrelaçado usa uma técnica que dobra a taxa de quadros percebida de uma exibição de vídeo sem consumir largura de banda extra. Em telas mais antigas, a maioria das pessoas não notará a diminuição da qualidade do vídeo com o vídeo entrelaçado. Dispositivos que suportam vídeo entrelaçado redesenham linhas horizontais alternadas em um quadro. Por exemplo, um dispositivo rodando a 50 Hertz reproduzindo um vídeo entrelaçado de 1080 redesenha 540 linhas (metade das linhas no quadro) 50 vezes por segundo.

Polaridade de campo para quadros entrelaçados

O vídeo entrelaçado contém dois campos de um quadro de vídeo, cada um composto por linhas horizontais alternadas da imagem. A polaridade do campo no vídeo distingue entre esses dois conjuntos de linhas. A polaridade de um conjunto indica se o campo superior ou inferior vem primeiro. Na ilustração a seguir, o conjunto com polaridade de campo superior é mostrado em azul e contém a linha superior. O conjunto com polaridade de campo inferior é mostrado em vermelho e contém a segunda linha horizontal a partir do topo. O quadro completo contém ambos, com cada conjunto sendo atualizado alternadamente.



Ao criar saídas entrelaçadas com MediaConvert, você pode especificar qual polaridade de campo vem primeiro com a configuração Modo entrelaçado.

Configurações para conversão de tipo de digitalização

Para converter entre vídeo entrelaçado em vídeo progressivo, especifique as MediaConvert configurações abordadas neste tópico. Este tópico oferece informações conceituais e orientação para escolher valores para MediaConvert as configurações relacionadas ao entrelaçamento e ao desentrelaçamento. Para obter instruções sobre como especificá-los, consulte os procedimentos no tópico [Configurar conversão de tipo de digitalização](#).

Os valores válidos para algumas dessas configurações dependem do que você escolher para as outras configurações. Para obter uma tabela que mostra como especificá-los juntos corretamente, consulte [Requisitos](#).

Pré-processador de desentrelaçador (Deinterlacer)

Use essa configuração principal para habilitar e desabilitar o desentrelaçamento. Se você simplesmente ativar o desentrelaçador sem especificar outras configurações de desentrelaçamento, seu trabalho converterá o conteúdo entrelaçado em progressivo. Para que o desentrelaçamento padrão funcione corretamente, seu vídeo de entrada deve ser entrelaçado e os quadros do seu vídeo de entrada não devem ter metadados que os marquem como progressivos.

Controle de desentrelaçamento (DeinterlacerControl)

Essa configuração é filha da configuração do desentrelaçador. Opcionalmente, você pode usar o controle Desentrelaçamento para MediaConvert desentrelaçar todos os quadros do seu vídeo de entrada, incluindo aqueles marcados como progressivos. Só use esta configuração quando você souber que os metadados no seu vídeo de entrada estão errados.

Algoritmo de desentrelaçamento (DeinterlaceAlgorithm)

Essa configuração é filha da configuração do desentrelaçador. Opcionalmente, você pode usar o algoritmo Deinterlace para especificar a forma como o desentrelaçamento MediaConvert é feito para obter a melhor qualidade para seu conteúdo. Para imagens mais nítidas, escolha uma das opções de interpolação adaptável ao movimento (Interpolar ou Ticker de interpolação). Para um movimento mais suave, escolha uma das opções de mistura (Misturar ou Ticker de mistura). Quando o arquivo de origem incluir um texto em movimento, como um título de rolagem na parte inferior do quadro, escolha a versão do ticker do algoritmo.

Modo de desentrelaçamento (DeinterlacerMode)

Essa configuração é filha da configuração do desentrelaçador. Opcionalmente, você pode usar o modo Desentrelaçamento para modificar a forma como aplica o desentrelaçamento. MediaConvert

Mantenha o valor padrão, Desentrelaçar, para fazer o desentrelaçamento regular.

Escolha Telecine inversa para converter o telecine rígido (29,97 fps, entrelaçado) em vídeo progressivo a 23,976 fps. Ao usar o telecine inverso, você ainda deve especificar sua taxa de quadros de saída como 23,97. MediaConvert não define isso automaticamente.

Escolha Adaptável para detectar MediaConvert automaticamente entradas entrelaçadas e aplicar desentrelaçamento e telecine inverso a elas. O modo de desentrelaçamento adaptável é útil quando você usa predefinições de saída, modelos de trabalho ou programação personalizada para aplicar as mesmas configurações de trabalho à transcodificação de toda uma biblioteca de ativos.

Note

Quando você escolhe Adaptável para essa configuração, também usa MediaConvert automaticamente o telecino inverso.

Modo de entrelaçamento (interlaceMode)

Ao criar vídeo entrelaçado, a partir de entradas progressivas ou entrelaçadas, use essa configuração. MediaConvert O valor padrão desta configuração é Progressivo, portanto, você pode ignorar, a menos que queira uma saída entrelaçada.

Note

Quando você usa uma entrada entrelaçada e mantém a configuração padrão, Progressivo, para o Modo de entrelaçamento, você também deve ativar o Desentrelaçamento. Caso contrário, sua saída progressiva terá uma qualidade de vídeo muito baixa.

Ao criar saídas entrelaçadas, use o Modo de entrelaçamento para especificar a [polaridade do campo](#) de suas saídas. Você pode especificar diretamente o campo que vem primeiro ou

pode configurá-lo para seguir a polaridade da entrada da fonte. Para trabalhos que têm várias entradas, a saída pode ter uma mistura de campo superior e inferior primeiro, dependendo da polaridade das entradas.

Quando você configura o Modo de entrelaçamento para seguir a fonte e sua entrada é progressiva, a polaridade do campo de saída depende de qual das seguintes opções você definiu. Seguir o campo superior resulta em uma saída que é o campo superior primeiro. Seguir o campo inferior resulta em uma saída que é o campo inferior primeiro.

Tipo de varredura (inputScanType)

Use essa configuração somente quando sua entrada for quadro segmentado progressivo (PsF). MediaConvert detecta automaticamente entradas progressivas e entrelaçadas. Mas ele não detecta PsF. Quando a entrada for PsF, defina o Tipo de varredura como PsF para preservar melhor a qualidade ao desentrelaçar e converter a taxa de quadros.

Convertendo o tipo de varredura do seu vídeo

Depois de saber como deseja especificar as configurações relevantes, use um dos procedimentos a seguir para configurar seu trabalho. Para obter informações conceituais e orientações sobre como escolher os valores corretos para essas configurações, consulte [Configurações para conversão de tipo de digitalização](#).

Para configurar o trabalho de transcodificação para converter o tipo de varredura e a telecine (console)

1. Consulte o tópico [Configurações para conversão de tipo de digitalização](#) para determinar os valores que você deseja definir para entrelaçamento ou desentrelaçamento.
2. Configure as entradas e saídas do seu trabalho conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#).
3. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, escolha a saída com a qual você deseja trabalhar.
4. Encontre as configurações de que você precisa na seção Configurações de codificação da seguinte forma:
 - Pré-processador de desentrelaçador: escolha Desentrelaçador na lista de pré-processadores na parte inferior da seção Configurações de codificação.

- Controle de desentrelaçamento: encontre essa configuração na seção Desentrelaçador depois de ativar o desentrelaçador.
- Algoritmo de desentrelaçamento: encontre essa configuração na seção Desentrelaçador depois de ativar o desentrelaçador.
- Modo de desentrelaçamento: encontre essa configuração na seção Desentrelaçador depois de ativar o desentrelaçador.
- Modo de entrelaçamento: encontre essa configuração diretamente em Configurações de codificação. Talvez você queira usar a função de pesquisa do seu navegador para encontrar essa configuração.
- Telecine: Essa configuração só é visível no MediaConvert console quando você define a taxa de quadros como 29,970. Encontre a Taxa de quadros diretamente em Configurações de codificação. Talvez você queira usar a função de pesquisa do seu navegador para encontrar essa configuração.

O valor padrão para Telecine é Nenhuma. Portanto, você só precisa tornar essa configuração visível no MediaConvert console ao criar uma saída de telecine.

Para configurar seu trabalho de transcodificação para converter tipo de varredura e telecine (API, CLI ou SDK)

Se você usar a API, a CLI ou um SDK, especifique as configurações relevantes em sua especificação de trabalho JSON e, em seguida, envie-a programaticamente com seu trabalho. Para obter mais informações sobre como enviar seu trabalho de forma programática, consulte um dos tópicos introdutórios da Referência da API:AWS Elemental MediaConvert

- [Começando a AWS Elemental MediaConvert usar o AWS SDKs ou a AWS CLI](#)
 - [Começando a AWS Elemental MediaConvert usar a API](#)
1. Consulte o tópico [Configurações para conversão de tipo de digitalização](#) para determinar os valores que você deseja definir para entrelaçamento ou desentrelaçamento.
 2. Use o MediaConvert console para gerar sua especificação de trabalho JSON. Recomendamos essa abordagem, pois o console funciona como um validador interativo em relação ao esquema de MediaConvert trabalho. Siga estas etapas para gerar sua especificação de trabalho JSON usando o console:
 - a. Siga o procedimento anterior para o console.

- b. No painel Tarefa à esquerda, em Configurações de tarefas, escolha Mostrar tarefa JSON.

Encontre informações adicionais, incluindo onde cada configuração pertence na estrutura de configurações do trabalho, na Referência da AWS Elemental MediaConvert API. Os links nessa lista levam a informações sobre a configuração no documento em questão:

- Pré-processador de desentrelaçador: [Deinterlacer](#)
- Controle de desentrelaçamento: [DeinterlacerControl](#)
- Algoritmo de desentrelaçamento: [DeinterlaceAlgorithm](#)
- Modo de desentrelaçamento: [DeinterlacerMode](#)
- Modo de entrelaçamento (interlaceMode)
 - AVC (H.264): [interlaceMode](#)
 - HEVC (H.265): [interlaceMode](#)
 - MPEG-2: [interlaceMode](#)
 - Maçã ProRes: [interlaceMode](#)
- Telecine (telecine)
 - AVC (H.264): [telecine](#)
 - HEVC (H.265): [telecine](#)
 - MPEG-2: [telecine](#)
 - Maçã ProRes: [telecine](#)
- Tipos de varredura ([InputScanType](#))

Combinações de configurações e requisitos válidos

Use essa tabela para confirmar se as configurações do tipo de varredura que você pretende usar são válidas em conjunto e se funcionam com o tipo de varredura da entrada de origem.

Note

O Algoritmo de desentrelaçamento não aparece nessa tabela, pois sempre que fizer sentido ativar o Desentrelaçador, você poderá escolher qualquer valor, independentemente de suas outras configurações.

Para converter esta entrada	Para esta saída	Use esses valores de configuração
Progressivo	Progressivo	Desentrelaçador: desabilitado Controle de desentrelaçamento: N/A Modo de desentrelaçamento: N/A Modo de entrelaçamento: progressivo (padrão) Telecine: nenhum (padrão)
Entrelaçado	Progressivo	Desentrelaçador: habilitado Controle de desentrelaçamento: qualquer valor Modo de desentrelaçamento: desentrelaçar (padrão) Modo de entrelaçamento: progressivo (padrão) Telecine: nenhum (padrão)
Telecine rígido	Progressivo	Desentrelaçador: habilitado Controle de desentrelaçamento: qualquer valor Modo de desentrelaçamento: telecine inversa

Para converter esta entrada	Para esta saída	Use esses valores de configuração
		Modo de entrelaçamento: progressivo (padrão) Telecine: nenhum (padrão) Taxa de quadros: 23.976
Telecine rígido	Progressivo Quando você quiser usar o modo Adaptável para Modo de desentrelaçamento	Desentrelaçador: habilitado Controle de desentrelaçamento: normal Modo de desentrelaçamento: adaptável Modo de entrelaçamento: progressivo (padrão) Telecine: nenhum (padrão) Taxa de quadros: 23.976
Telecine suave	Progressivo	Desentrelaçador: desabilitado Controle de desentrelaçamento: N/A Modo de desentrelaçamento: N/A Modo de entrelaçamento: progressivo (padrão) Telecine: nenhum (padrão) Taxa de quadros: 23.976

Para converter esta entrada	Para esta saída	Use esses valores de configuração
Várias entradas, algumas entrelaçadas e outras progressivas	Progressivo	Desentrelaçador: habilitado Controle de desentrelaçamento: normal Modo de desentrelaçamento: adaptável Modo de entrelaçamento: progressivo (padrão) Telecine: nenhum (padrão)
Progressivo	Telecine rígido	Desentrelaçador: desabilitado Controle de desentrelaçamento: N/A Modo de desentrelaçamento: N/A Modo de entrelaçamento: qualquer valor, exceto progressivo Telecine: rígida Taxa de quadros: 29,97

Para converter esta entrada	Para esta saída	Use esses valores de configuração
Telecine rígido	Telecine rígido	Desentrelaçador: desabilitado Controle de desentrelaçamento: N/A Modo de desentrelaçamento: N/A Modo de entrelaçamento: qualquer valor, exceto progressivo Telecine: nenhuma Taxa de quadros: seguir fonte
Telecine suave	Telecine rígido	Desentrelaçador: desabilitado Modo de entrelaçamento: qualquer valor, exceto progressivo Telecine: rígida Taxa de quadros: 29.97

Para converter esta entrada	Para esta saída	Use esses valores de configuração
Várias entradas, algumas entrelaçadas e outras progressivas	Telecine rígido	Desentrelaçador: desabilitado Controle de desentrelaçamento: N/A Modo de desentrelaçamento: N/A Modo de entrelaçamento: qualquer valor, exceto progressivo Telecine: rígida Taxa de quadros: 29.97
Entrelaçado	Entrelaçado	Desentrelaçador: desabilitado Controle de desentrelaçamento: N/A Modo de desentrelaçamento: N/A Modo de entrelaçamento: qualquer valor, exceto progressivo Telecine: nenhuma

Para converter esta entrada	Para esta saída	Use esses valores de configuração
Várias entradas, algumas entrelaçadas e outras progressivas	Entrelaçado	Desentrelaçador: desabilitado Controle de desentrelaçamento: N/A Modo de desentrelaçamento: N/A Modo de entrelaçamento: qualquer valor, exceto progressivo Telecine: nenhuma
Progressivo	Telecine suave	Desentrelaçador: desabilitado Controle de desentrelaçamento: N/A Modo de desentrelaçamento: N/A Modo de entrelaçamento: qualquer valor, exceto progressivo Telecine: suave

Para converter esta entrada	Para esta saída	Use esses valores de configuração
Telecine rígido	Telecine suave	Desentrelaçador: habilitado Controle de desentrelaçamento: qualquer valor Modo de desentrelaçamento: telecine inversa Modo de entrelaçamento: qualquer valor, exceto progressivo Telecine: suave Taxa de quadros: 23.967
Telecine rígido	Telecine suave Quando você quiser usar o modo Adaptável para Modo de desentrelaçamento	Desentrelaçador: habilitado Controle de desentrelaçamento: normal Modo de desentrelaçamento: adaptável Modo de entrelaçamento: qualquer valor, exceto progressivo Telecine: suave Taxa de quadros: 23.967

Para converter esta entrada	Para esta saída	Use esses valores de configuração
Telecine suave	Telecine suave	Desentrelaçador: desabilitado Controle de desentrelaçamento: N/A Modo de desentrelaçamento: N/A Modo de entrelaçamento: qualquer valor, exceto progressivo Telecine: suave
Várias entradas, algumas entrelaçadas e outras progressivas	Telecine suave	Desentrelaçador: habilitado Controle de desentrelaçamento: normal Modo de desentrelaçamento: adaptável Modo de entrelaçamento: qualquer valor, exceto progressivo Telecine: suave Taxa de quadros: 23.967

Trabalhando com telecine em AWS Elemental MediaConvert

Ao converter a taxa de quadros de 23,976 quadros por segundo (fps) para 29,97 fps e o tipo de varredura de saída for entrelaçado, você poderá usar opcionalmente a configuração Telecine para ativar o telecine hard ou soft. O telecine rígido produz uma saída de 29,97i duplicando campos de

quadros de vídeo entrelaçados em vários quadros. O telecine suave produz uma saída de 23,976 fps que sinaliza ao dispositivo de reprodução de vídeo para fazer a conversão durante a reprodução. Geralmente, as emissoras usam o telecine ao preparar recursos de filmes para transmissão em decodificadores NTSC.

A forma como você define algumas das MediaConvert configurações relacionadas depende do tipo de digitalização e da taxa de quadros de sua entrada, e se sua entrada já tem quadros de telecine. Os detalhes sobre as configurações relacionadas estão na lista a seguir. Para obter uma tabela resumida, consulte [Requisitos](#).

Configurações relacionadas

Taxa de quadros (`framerateControl`, `framerateNumerator` `framerateDenominator`)

Ao habilitar a configuração do telecine, você ainda deve especificar sua taxa de quadros de saída como 29,97. MediaConvert não define isso automaticamente.

Algoritmo de conversão de taxa de quadros (`framerateConversionAlgorithm`)

Quando sua taxa de quadros de entrada não é 23,976 e você ativa o Telecine, MediaConvert usa o algoritmo de conversão de taxa de quadros que você especifica para converter sua taxa de quadros em 23,976 antes de aplicar o telecine. Quando sua taxa de quadros de entrada é 23,976, MediaConvert ignora qualquer valor definido para o algoritmo de conversão de taxa de quadros.

Pré-processador de desentrelaçador (`Deinterlacer`)

Ative o desenlaçador quando quiser remover o entrelaçamento para criar uma saída progressiva. Quando você remover o entrelaçamento de uma entrada de telecine, certifique-se de definir também o Modo desenlaçador como Telecine inverso.

Para obter mais informações sobre desenlaçador consulte [Tipos de varredura progressiva e entrelaçada](#).

Modo de entrelaçamento (`interlaceMode`)

Quando sua entrada for progressiva e você configurar uma saída de telecine, aplique o entrelaçamento usando o modo de entrelaçamento.

Para obter mais informações sobre entrelaçamento, consulte [Tipos de varredura progressiva e entrelaçada](#).

Tipos de varredura (inputScanType)

Use essa configuração somente quando sua entrada for quadro segmentado progressivo (PsF). MediaConvert detecta automaticamente entradas progressivas e entrelaçadas. Mas ele não detecta PsF. Quando a entrada for PsF, defina o Tipo de varredura como PsF para preservar melhor a qualidade ao desentrelaçar e converter a taxa de quadros.

Para obter os procedimentos de MediaConvert console e API para configurar um trabalho para converter um vídeo de ou para o telecine, consulte [Configurar conversão de tipo de digitalização](#)

Tip

Se o seu fluxo de trabalho de processamento de vídeo não exigir telecine, escolha uma saída progressiva padrão.

Criação de saídas HDR

AWS Elemental MediaConvert suporta HDR com ativos de vídeo HEVC nas seguintes saídas: MPEG2 -TS MP4, DASH e CMAF.

Você pode configurar suas saídas no âmbito das CMAF sejam compatíveis com Apple HLS dispositivos de jogador. Para obter mais informações, consulte [the section called “Configurando o HLS com HDR”](#).

Você pode criar conteúdo HDR AWS Elemental MediaConvert das seguintes formas:

Transmissão de conteúdo de HDR

Você pode transmitir conteúdo de HDR usando uma entrada HDR, e criar saídas no mesmo formato com os mesmos metadados. Para fazer isso, mantenha as configurações padrão do espaço de cores, escolha HEVC para o codec e um perfil de 10 bits. O MediaConvert lê automaticamente o espaço de metadados do HDR, incluindo o espaço de cores, da fonte de vídeo. Para obter instruções detalhadas, consulte [the section called “Transmissão de conteúdo de HDR”](#).

Correção de metadados HDR ausentes ou inexatos

Para fornecer metadados de HDR 10 que não estiverem presente em sua entrada ou para corrigir metadados que estejam errados, adicione-os ou substitua-os nas configurações de vídeo da entrada.

Isto não altera o conteúdo do vídeo e é diferente da conversão de espaço de cores que você pode fazer em suas configurações de vídeo de saída. Para obter instruções detalhadas, consulte [the section called “Substituição de metadados de HDR imprecisos ou ausentes”](#).

Conversão de um formato HDR para outro formato HDR diferente

Você pode converter o espaço de cores de entrada para um espaço de cores de saída diferente. Para fazer isso, escolha o espaço de cores de saída nas configurações do Color corrector (Corretor de cor) da saída. Para obter instruções detalhadas, consulte [the section called “Conversão do espaço de cores”](#).

Alteração da entrada SDR para o formato HDR

Se sua entrada for SDR, você pode converter o espaço de cores para um formato HDR. Este processo cria uma saída formatada como HDR e converte automaticamente os metadados para que coincidam. Para fazer isso, escolha o espaço de cores de saída nas configurações do Color corrector (Corretor de cor) da saída. Para obter instruções detalhadas, consulte [the section called “Conversão do espaço de cores”](#).

Note

Esse processo não atualiza o intervalo dinâmico do conteúdo de vídeo. Essas saídas HDR serão reproduzidas em dispositivos reprodutores de HDL e geralmente aparecerão mais brilhantes do que o conteúdo SDR original. No entanto, os resultados não são iguais ao conteúdo que foi remasterizado do SDR para HDR por um graduador de cores.

Alteração da entrada HDR para o formato SDR

Se sua entrada for HDR, você poderá converter o formato para qualquer espaço de cor SDR compatível.

Note

Quando avaliadores de cores profissionais convertem um ativo de HDR para SDR, eles tomam decisões artísticas sobre onde mapear cores do espaço maior que não existem no espaço menor. Não existe nenhuma fórmula padrão para mapear esses valores automaticamente. A tecnologia de mapeamento de tons MediaConvert usada para fazer a conversão automática de HDR para SDR aproxima o resultado da reclassificação manual

de HDR para SDR. Essa conversão automática funciona bem com a maior parte do conteúdo, mas recomendamos que você revise suas saídas para confirmar os resultados do mapeamento de tons.

Tópicos

- [Transmissão de conteúdo de HDR](#)
- [Criação de saídas de HLS HDR que atendem à especificação da Apple](#)
- [Substituição de metadados de HDR imprecisos ou ausentes](#)
- [Requisitos para criar HDR1 mais de 0 saídas](#)

Transmissão de conteúdo de HDR

Por padrão, AWS Elemental MediaConvert define seu espaço de cores como Seguir, o que significa que o espaço de cores de saída é igual ao espaço de cores de entrada, mesmo que o espaço de cores mude ao longo do vídeo. Além disso, por padrão, o MediaConvert define a saída configurando Color metadata (Metadados de cores) como Insert (Inserir), de modo que todos os metadados de cores são incluídos na saída. Se você deseja que sua saída HDR seja a mesma que o vídeo de entrada, mantenha essa configuração e certifique-se de escolher HEVC para seu codec e um perfil de 10 bits.

Para transmitir conteúdo HDR

1. Configure a tarefa de transcodificação como de costume. Para obter mais informações, consulte [the section called “Tutorial: Definindo as configurações do trabalho”](#).
2. Certifique-se de que a entrada Color space (Espaço de cores) é definido como o valor padrão Follow (Seguir).
 - a. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, escolha Entrada 1.
 - b. Na seção Video selector (Seletor de vídeo), à direita, para Color space (Espaço de cores), escolha Follow (Seguir).
3. Para cada saída HDR, escolha o codec e perfil adequados, e certifique-se de que os Color metadata (Metadados de cores) sejam definidos como o valor padrão Insert (Inserir).
 - a. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, escolha a saída, como Saída 1.
 - b. Especifique as seguintes configurações de vídeo:

- Codec de vídeo – escolha HEVC (H.265).
- Perfil – Escolha um dos perfis de 10 bits: Principal10/principal, Principal10/alto, Main 4:2:2 10-bit/Main ou Main 4:2:2 10-bit/High.
- Metadados da cor – Escolha Inserir.

Criação de saídas de HLS HDR que atendem à especificação da Apple

Para obter informações sobre quais dispositivos Apple reproduzem conteúdo HDR, consulte [Encontrar e assistir a filmes em 4K, HDR, Dolby Vision ou Dolby Atmos](#) na documentação de compatibilidade da Apple.

Para criar saídas HDR que estejam em conformidade com a especificação da Apple, é necessário fazer escolhas específicas para suas configurações de codificação. Especifique as seguintes configurações:

- Grupo de saída — Escolha CMAF
- Configurações de codificação, codec de vídeo — Escolha HEVC (H.265).
- Configurações de codificação, detalhes do codec, tipo de MP4 embalagem —. HVC1
- Configurações de codificação, detalhes do codec, perfil — Escolha Main10/High.
- Configurações de codificação, detalhes do codec, nível — Escolha 5.

Substituição de metadados de HDR imprecisos ou ausentes

Se o vídeo de entrada não tem metadados HDR ou tem HDR metadados que estejam errados, você pode adicioná-los ou substituí-los nas configurações de vídeo de entrada. Para HLG e HDR 10, você pode especificar o espaço de cores correto. Para HDR 10, você também pode especificar informações de exibição principal exatas.

Note

Você pode usar as configurações de entrada para fornecer metadados que estejam errados ou ausentes dos seus arquivos de entrada. Use configurações de saída para fazer a conversão de espaço de cores.

Para substituir metadados HDR imprecisos ou ausentes

1. Configure a tarefa de transcodificação como de costume. Para obter mais informações, consulte [the section called “Tutorial: Definindo as configurações do trabalho”](#).
2. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, escolha sua entrada.
3. Na seção Video selector (Seletor de vídeo), à direita, para Color space (Espaço de cores), escolha o espaço de cores exato para seu vídeo de entrada.
4. Para Color space usage (Utilização do espaço de cores), escolha como o AWS Elemental MediaConvert lida com precedência entre os metadados de entrada e o valor que você especificar para Color space (Espaço de cores):
 - Escolha Forçar se quiser MediaConvert usar o espaço de cores especificado para Espaço de cores, independentemente de ele estar especificado nos metadados do vídeo de entrada.
 - Escolha Fallback se quiser MediaConvert usar o espaço de cores especificado para Espaço de cores somente quando o espaço de cores não estiver presente nos metadados do vídeo de entrada.

Esta opção é útil quando você reutilizar configurações de tarefas com diferentes arquivos de entrada, por exemplo, ao usar predefinições de saída ou duplicar uma tarefa.

5. Se sua entrada for HDR 10, especifique valores para as configurações de informações da tela principal HDR. MediaConvert exibe essas configurações quando você define o espaço de cores como HDR 10.

Essas configurações representam metadados estáticos do HDR 10, conforme especificado no volume de cores padrão do SMPTE ST 2086 Mastering Display. MediaConvert inclui os valores que você especifica aqui nos metadados de suas saídas HDR 10.

Note

Obtenha seus valores para as Informações de exibição mestre HDR em um graduador de cores. Os valores apropriados para essas configurações dependem do conteúdo do vídeo e são diferentes para cada entrada.

Requisitos para criar HDR1 mais de 0 saídas

Para obter informações sobre quais dispositivos reproduzem conteúdo HDR 10+ e conteúdo de teste, consulte <https://hdr10plus.org>.

Você deve usar as seguintes regras para criar saídas HDR 10+ em: AWS Elemental MediaConvert

- Os pixels do vídeo da fonte de entrada devem ser HDR10, ou seja, o espaço de cores deve estar definido como Seguir ou o pré-processador do corretor de cores deve ter a conversão de espaço de cores definida como Force HDR 10.
- Defina o Codec de vídeo para HEVC (H.265).
- Defina o Perfil como Principal10/principal ou Principal10/alto
- Defina o Nível de ajuste da qualidade para Multi-pass HQ.
- Você não pode usar o pré-processador do Dolby Vision.

Trabalhando com inserção de imagens (sobreposições)

Com o atributo inserção da imagem, você pode inserir uma imagem estática ou uma imagem em movimento em um tempo especificado. Você também pode exibi-lo como uma sobreposição no vídeo subjacente por uma duração especificada. Esse recurso inclui capacidade aparecimento e desaparecimento gradual, bem como opacidade ajustável.

Você pode configurar uma saída com várias sobreposições. Cada sobreposição é independente das outras. Por exemplo, você pode colocar um logotipo de imagem em movimento no quadro de vídeo ao longo da duração do vídeo e incluir um indicador de HDR de uma imagem estática apenas para as partes do arquivo que são HDR. Cada sobreposição tem suas próprias configurações de opacidade, tempos de aparecimento e desaparecimento gradual, posição no quadro e o período de tempo que ela permanece no vídeo. Você pode configurar sobreposições para que todas elas apareçam no vídeo subjacente ao mesmo tempo ou se sobreponham umas às outras.

Tópicos

- [Escolhendo entre sobreposições de entrada e saída](#)
- [Configurar sobreposições de entrada](#)
- [Configurar sobreposições de saída](#)
- [Colocar sua sobreposição de imagem](#)
- [Dimensionando sua sobreposição para escalonamento](#)

- [Entendendo as camadas de sobreposição](#)
- [Requisitos para o arquivo de sobreposição](#)

Escolhendo entre sobreposições de entrada e saída

Você pode adicionar sobreposições de imagem para suas entradas, saídas, ou ambas. O local de especificação de sua sobreposição de imagem afeta o local em que as sobreposições aparecem nos ativos transcodificados.

O diagrama a seguir mostra como sobreposições de entrada e saída aparecem nos arquivos de vídeo que são criados por um trabalho. Sobreposições de entrada aparecem em todas as saídas, mas apenas nas partes das saídas que vêm da entrada que possui a sobreposição. Sobreposições de saída aparecem durante toda uma saída, mas apenas nas saídas que têm a sobreposição.

Note

Neste diagrama, todas as sobreposições são especificadas para todo o período de entrada ou saída. Você pode especificar uma duração de sobreposição mais curta dentro desse período.

Sobreposições de entrada

Escolha a sobreposição de entrada para as seguintes situações:

- Você deseja as mesmas sobreposições em cada saída.
- Você deseja uma sobreposição somente nas partes das suas saídas que correspondem às entradas individuais.

Esses exemplos são situações em que você usaria sobreposição de entrada:

- Algumas das suas entradas já têm o logotipo como uma sobreposição e algumas não. Você deseja adicionar o logotipo apenas para as entradas que ainda não o tenham.
- Algumas das suas entradas são programação em que você deseja que o logotipo esteja. Outras entradas são anúncios ou exibições em branco em que você não deseja que sua sobreposição esteja.

- Seu trabalho tem apenas uma entrada. Sua sobreposição deve aparecer durante todo o vídeo em cada saída do trabalho.

Sobreposições de saída

Escolha a sobreposição de saída para as seguintes situações:

- Você quer sobreposições em algumas saídas, mas não em outros.
- Você quer sobreposições diferentes em saídas diferentes.
- Você tem várias entradas, mas você deseja a mesma sobreposição em todas elas.

Esses exemplos são situações em que você usaria sobreposição de saída:

- Você pode configurar uma de suas saídas com alta definição. Você deseja incluir um indicador HD no canto do quadro apenas dessa saída.
- Você está juntando vários filmes como entradas separadas para criar uma única maratona de filme com único ativo. Você deseja colocar uma imagem em todos eles indicando que eles fazem parte da maior maratona.

Configurar sobreposições de entrada

Como você está configurando uma sobreposição de entrada, configure uma inserção de imagem em cada entrada onde você quer que o serviço sobreponha as imagens em seu vídeo. As sobreposições que você especificar aparecerão em cada saída. Para obter informações sobre como configurar uma sobreposição que aparece somente em saídas específicas, consulte [Escolhendo entre sobreposições de entrada e saída](#).

Quando você não especifica o tempo de início e a duração da sobreposição, o serviço coloca a sobreposição em toda a saída que corresponde à entrada.

Para configurar uma sobreposição de imagem estática em uma saída

1. Abra o AWS Elemental MediaConvert console em <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Especifique seus arquivos de entrada, conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#).
3. Para cada entrada em que você deseja ter uma sobreposição de imagem, faça o seguinte:

- a. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, em Entrada, selecione a entrada apropriada.
- b. Na seção Inserir da imagem à direita do painel Trabalho, escolha Adicionar imagem e, em seguida, especifique as configurações de sobreposição.

Em Local da imagem, especifique um arquivo de entrada armazenado no Amazon S3 ou em um servidor HTTP(S). Nas entradas do Amazon S3, você pode especificar o URI diretamente ou selecionar Procurar para escolher dentre seus buckets do Amazon S3. Nas entradas HTTP(S), forneça o URL para o arquivo de entrada. Para obter mais informações, consulte [Requisitos de entrada HTTP](#).

Para obter detalhes sobre as configurações de sobreposição de imagem mais complexas de entrada, consulte os tópicos a seguir:

[Sobreposições de dimensionamento](#)

[Sobreposições de sobreposição de camadas](#)

Configurar sobreposições de saída

Como você está configurando uma sobreposição de saída, configure uma inserção de imagem em cada saída onde você quer que o serviço sobreponha as imagens em seu vídeo. Para obter informações sobre como configurar uma sobreposição que aparece em todas as saídas ou em partes que correspondem a apenas uma entrada, consulte [Escolhendo entre sobreposições de entrada e saída](#).

Se você não especificar o horário de início e a duração da sobreposição, o serviço coloca a sobreposição em toda a saída.

Para configurar uma sobreposição de imagem estática em uma saída

1. Abra o AWS Elemental MediaConvert console em <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Configure seus grupos de saída e saídas para vídeo e áudio, conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#) e [Criação de saídas](#).
3. Para cada saída em que você deseja ter uma sobreposição de imagem, faça o seguinte:

- Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, em Grupos de saída, selecione a saída apropriada.
- Em Encoding, na guia Video, encontre a seção Preprocessors.
- Escolha Image inserter. Isso exibe um botão Add image.
- Para cada sobreposição gráfica que você deseja incluir na saída, escolha Adicionar imagem e especifique as configurações de sobreposição.

Em Local da imagem, especifique um arquivo de entrada armazenado no Amazon S3 ou em um servidor HTTP(S). Nas entradas do Amazon S3, você pode especificar o URI diretamente ou selecionar Procurar para escolher dentre seus buckets do Amazon S3. Nas entradas HTTP(S), forneça o URL para o arquivo de entrada. Para obter mais informações, consulte [Requisitos de entrada HTTP](#).


Para obter detalhes sobre as configurações de sobreposição de imagem mais complexas de saída, consulte os tópicos a seguir:

[Sobreposições de dimensionamento](#)

[Sobreposições de sobreposição de camadas](#)

Colocar sua sobreposição de imagem

Se sua sobreposição de imagem estática estiver na entrada ou na saída, configure o Hora de início e a duração. A imagem a seguir mostra como especificar configurações para que uma sobreposição inicie depois de dois minutos no vídeo e permaneça no vídeo por dois minutos. Nas configurações padrão, a sobreposição começa no primeiro quadro da entrada ou saída. A sobreposição permanece no vídeo durante a entrada ou saída.



Hora de início

Forneça o código de tempo do primeiro quadro em que você deseja que a sobreposição apareça. Se você configurar sua sobreposição para fade-in, ele começa no horário de início.

Ao fornecer sua hora de início, escolha um dos seguintes cronogramas, de acordo com a sobreposição que você está usando:

- Para sobreposições de entrada, Start time (Hora de início) é relativa à linha de tempo de entrada. Essa linha de tempo é afetada pela configuração Timecode source (Origem do timecode).
- Para sobreposições de saída, Start time (Hora de início) é relativa à linha de tempo de saída. Essa linha de tempo é afetada pela configuração Timecode configuration (Configuração de timecode), Source (Origem) de todo o trabalho.

Para obter mais informações sobre as linhas de tempo de entrada e saída e as configurações de timecode que as afetam, consulte [the section called “Como MediaConvert usa cronogramas para montar trabalhos”](#).

Tip

Para obter uma configuração mais simples, especifique Start time (Hora de início) a partir de 00:00:00:00 como o primeiro quadro e defina as duas configurações a seguir como Start at 0 (Iniciar em 0):

- Timecode configuration (Configuração de timecode), Source (Origem), nas configurações de todo o trabalho.
- Timecode source (Origem do timecode), nas configurações do Video selector (Seletor de vídeo) para cada entrada.

Duração

Especifique o período, em milissegundos, no qual a sobreposição deve permanecer. Essa duração inclui o tempo de fade-in, mas não o tempo de fade-out, como mostra a imagem a seguir.

Duration:

120,000 ms (2 min)

Fade in:

40,000 ms (40 sec)

Fade out:

40,000 ms (40 sec)



Dimensionando sua sobreposição para escalonamento

Em trabalhos que dimensionam a resolução de vídeo, o dimensionamento de sua sobreposição com seu vídeo depende de você especificar a sobreposição de imagem. A sobreposição de imagem em movimento e as sobreposições de entrada dimensionam com o vídeo; as sobreposições de saída não.

Por exemplo, suponha que o vídeo de entrada para seu trabalho seja de 1080 x 1920 e você especifique três saídas em 720 x 1280, 480 x 640 e 360 x 480. Seu logotipo quadrado teria 10% da largura dos seus quadros e suas imagens de sobreposição teriam as seguintes resoluções:


- Para uma sobreposição de imagem em movimento ou uma sobreposição de imagem de entrada, forneça uma imagem que seja 108 x 108. O serviço dimensiona adequadamente cada sobreposição em cada saída.
- Para uma sobreposição de imagem de saída em sua saída 720 x 1280, forneça uma imagem que seja 72 x 72.
- Para uma sobreposição de imagem de saída em sua saída 480 x 640, forneça uma imagem que seja 48 x 48.
- Para uma sobreposição de imagem de saída em sua saída 360 x 480, forneça uma imagem que seja 36 x 36.

Entendendo as camadas de sobreposição

A configuração da Camada especifica como sobreposições de imagem sobrepostas aparecem no vídeo. O serviço sobrepõe de imagem com valores mais altos para Layer em cima das

sobreposições com valores mais baixos para Layer. Cada sobreposição deve ter um valor único de Camada; você não pode atribuir o mesmo número de camadas a mais de uma sobreposição.

A ilustração a seguir mostra como o valor da Camada afeta como uma sobreposição de imagem aparece em relação a outras sobreposições. O triângulo tem o maior valor da Camada e aparece na parte superior, obscurecendo o quadro do vídeo e todas as sobreposições de imagens com valores mais baixos de Camada.



Para especificar um valor para a configuração da Camada

1. Configure sua sobreposição de imagem conforme descrito em [Inserção de imagem](#).
2. Para Layer (Camada), insira um número inteiro de 0 a 99.

Note

Você pode usar cada número apenas uma vez. Cada sobreposição de imagem deve ter sua própria camada.

Requisitos para o arquivo de sobreposição

Configure os arquivos de imagem que você deseja inserir no seu vídeo, da seguinte maneira:

- File type: use .png ou .tga.
- Aspect ratio: use qualquer proporção; ela não precisa corresponder com a proporção do vídeo subjacente.
- Size in pixels: use qualquer tamanho. Se a imagem sobreposto for maior que o quadro do vídeo de saída, o serviço cortará a imagem na margem do quadro.

 Note

Em trabalhos que dimensionam a resolução de vídeo, o dimensionamento de sua sobreposição com seu vídeo depende de você especificar a sobreposição de imagem. Para obter mais informações, consulte [Sobreposições de dimensionamento](#).

Uso do Kantar para criação de marcas d'água de áudio

A Kantar é uma empresa que fornece e rastreia identificadores exclusivos para conteúdo de mídia na forma de marcas d'água de áudio que são audíveis para máquinas, mas não para humanos. Depois de estabelecer um relacionamento com a Kantar, você pode usar AWS Elemental MediaConvert para codificar essas marcas d'água em seu conteúdo, para medição de audiência e aplicativos antipirataria.

Para MediaConvert codificar as marcas d'água da Kantar, você usa AWS Secrets Manager para armazenar suas credenciais da Kantar. Essas credenciais são o nome de usuário e a senha que você configurou com a Kantar. Em seguida, você MediaConvert concede permissão ao serviço para ler essas credenciais, para que ele MediaConvert possa se comunicar com os servidores da Kantar para solicitar suas marcas d'água e fornecer informações de registro. Em seu MediaConvert trabalho, você fornece as informações da sua licença da Kantar e informações sobre o ativo de mídia que você está codificando. Para obter mais informações sobre essas etapas, consulte os tópicos a seguir.

Tópicos

- [Obter uma licença de marca d'água da Kantar](#)
- [Armazenando suas credenciais da Kantar em AWS Secrets Manager](#)
- [Concedendo permissões do IAM às suas credenciais da Kantar](#)
- [Configurando de um trabalho para a marca d'água da Kantar](#)
- [Requisitos de trabalho da Kantar](#)

Obter uma licença de marca d'água da Kantar

Para usar a marca d'água de áudio da Kantar com MediaConvert, você deve primeiro estabelecer um relacionamento com a Kantar e adquirir uma licença dela. A Kantar fornece as seguintes orientações para fazer isso.

Para obter uma licença de incorporação de marca d'água, entre em contato com o [Suporte da Kantar Media](#) com as seguintes informações:

- Nome e versão do produto
- Nome do cliente
- País
- Se diferente, país de transmissão
- Canal(is) que devem ser marcados com marca d'água
- Nome interno do cliente para a plataforma de hardware
- AuthorisationCode para cada peça de hardware, ou entre em contato para obter a solução on-line

Armazenando suas credenciais da Kantar em AWS Secrets Manager

Depois de estabelecer um relacionamento com a Kantar, armazene seu nome de usuário e senha da Kantar em segredo. AWS Secrets Manager Você pode encontrar um step-by-step tutorial no tópico [Criar e armazenar seu segredo AWS Secrets Manager no](#) Guia do AWS Secrets Manager usuário.

Para armazenar suas credenciais Kantar em um segredo do Secrets Manager

Siga o tutorial vinculado na introdução a este procedimento, com as seguintes diferenças.

1. Certifique-se de usar a mesma AWS região para o Secrets Manager que você usa para seu MediaConvert trabalho.
2. Na seção Especificar pares de chave/valor a serem armazenados no segredo, configure dois pares de chave/valor. Um deles contém seu nome de login do Kantar e o outro contém sua senha.

Specify the key/value pairs to be stored in this secret [Info](#)

Secret key/value

Plaintext

[+ Add row](#)

- Digite **login** no campo à esquerda e, em seguida, digite seu nome de login do Kantar no campo à direita.
- Selecione Adicionar linha para exibir um segundo par de campos de entrada.
- Digite **password** no campo esquerdo e, em seguida, digite sua senha do Kantar no campo direito.

A versão em texto simples do seu segredo deve ter a seguinte aparência: { "login": "*KantarLogin*", "password": "*KantarPassword*" }, onde KantarLogin está o nome de usuário das suas credenciais da Kantar e KantarPassword a senha das suas credenciais da Kantar.

- Na seção Nome e descrição do segredo, para Nome do segredo, use um nome que você associará ao Kantar, como **KantarCreds**.

Note

Você fornece o nome desse segredo nas configurações do seu MediaConvert trabalho.

- Para Descrição, talvez você queira observar que esse é o segredo que você usa MediaConvert para codificar suas marcas d'água da Kantar.

5. Depois de armazenar o segredo, copie o ARN do seu segredo para usar ao conceder permissões do IAM MediaConvert para acessar o segredo.
 - a. Na página de Segredos do Secret Manager, escolha o nome do segredo do seu usuário.
 - b. Copie e salve a string que você vê listada em ARN secreto.

 Note

Você usa esse ARN ao conceder MediaConvert permissões para obter esse segredo.

Concedendo permissões do IAM às suas credenciais da Kantar

Ao usar AWS Elemental MediaConvert, você especifica uma função de serviço do IAM que concede permissões ao serviço para acessar os recursos necessários para executar seu trabalho. Por exemplo, sua função MediaConvert de serviço concede MediaConvert permissões para ler seus arquivos de entrada de trabalho do Amazon S3. Para mais informações sobre a configuração do perfil de serviço, consulte [Configurar permissões do IAM](#).

Para codificar as marcas d'água da Kantar, adicione permissões a essa função de serviço para conceder MediaConvert acesso à leitura do AWS Secrets Manager segredo que contém suas credenciais da Kantar.

Para conceder MediaConvert permissão para ler suas credenciais da Kantar

1. Crie uma política que conceda permissão para ler seu segredo do Secrets Manager.
 - a. Certifique-se de que você tenha o ARN para o segredo do Secrets Manager que você criou no tópico anterior.
 - b. Abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
 - c. No painel de navegação à esquerda, em Gerenciamento de acesso, selecione Políticas.
 - d. Selecione Criar política.
 - e. Na página Criar política, ao lado de Serviço, selecione Escolha um serviço.
 - f. No campo de pesquisa, digite **secrets** e, em seguida, escolha Secrets Manager nos resultados.

- g. No campo de pesquisa de ações de filtro, digite **GetSecretValue** e escolha GetSecretValue entre os resultados.
 - h. Na seção Recursos, ao lado de Segredo, escolha Adicionar ARN.
 - i. Na página Adicionar ARN (s), ao lado de Especificar ARN para segredo, escolha Listar manualmente. ARNs
 - j. Na ARNs seção Digitar ou colar uma lista de, cole o ARN do segredo de suas credenciais da Kantar que você copiou no final do procedimento no tópico anterior.
 - k. Escolha Adicionar.
 - l. Na parte inferior da página Criar política, selecione Próximo: Tags.
 - m. Escolha Próximo: revisar.
 - n. Em Revisar política, em Nome, digite um nome que o ajude a lembrar a finalidade dessa política, como **GetKantarCreds**.
 - o. Opcionalmente, em Descrição, faça uma anotação para você mesmo para mais tarde. Por exemplo, você pode escrever “Isso fornece MediaConvert permissão para ler minhas credenciais da Kantar”.
 - p. Selecione Criar política.
2. Vincule a política à sua MediaConvert função.
- a. No painel de navegação à esquerda, em Gerenciamento de acesso, selecione Funções.
 - b. Na lista de funções, escolha o nome da função que você usa com seu MediaConvert trabalho. Essa função geralmente é MediaConvert_Default_Role.
 - c. Na página Resumo, na guia Permissões, selecione Anexar políticas.
 - d. Na caixa de pesquisa, digite o nome da política que você criou, como **GetKantarCreds**.
 - e. Na lista de resultados, marque a caixa de seleção ao lado do nome da política.
 - f. Escolha Anexar política.
 - g. Na página Resumo da função, examine a lista de políticas e confirme se a política que concede permissão para obter suas credenciais do Kantar aparece lá.

Configurando de um trabalho para a marca d'água da Kantar

Depois de estabelecer seu relacionamento com a Kantar, armazenar suas credenciais da Kantar e conceder permissão para obter essas credenciais AWS Secrets Manager, configure seu

~~MediaConvert trabalho AWS Elemental MediaConvert para codificar as marcas d'água da Kantar.~~

Para configurar seu trabalho para codificar as marcas d'água da Kantar

1. Prepara o teu trabalho como sempre. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#).
2. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, em Configurações do trabalho, selecione Integrações de parceiros.
3. Ative Marca d'água do arquivo Kantar SNAP.
4. Forneça valores para as configurações da Kantar.
 - a. Em Nome do segredo das credenciais, digite o nome do segredo do Secrets Manager que você criou para armazenar suas credenciais do Kantar. Por exemplo, **.KantarCreds**
 - b. Para o ID de licença da Kantar, digite o ID de licença que a Kantar fornece a você.
 - c. Em Nome do canal, digite um dos nomes de canal listados em sua licença do Kantar Audio.
 - d. Para Referência de conteúdo, digite o identificador exclusivo que a Kantar usa para o ativo que você está codificando.
5. Confirme se o perfil de serviço que você especificou no trabalho é o mesmo que você, no tópico anterior, anexou permissões que concedem acesso às suas credenciais do Kantar. Se essa função for MediaConvert _Default_Role, você não precisará escolhê-la explicitamente, porque MediaConvert usará essa função por padrão. Para especificar o perfil se ele tiver um nome diferente, faça o seguinte:
 - a. No painel Trabalho, à esquerda, selecione Integração AWS .
 - b. Na seção Acesso ao serviço, localize Perfil de serviço. Confirme se o perfil especificado é o que tem as permissões corretas.

Requisitos de trabalho da Kantar

Ao configurar seu trabalho, observe essas restrições em suas outras configurações.

- Não é possível usar a marca d'água da Kantar e a marca d'água da Nielsen no mesmo trabalho.
- A taxa de amostragem do áudio de saída deve ser de 48 kHz ou mais.

Inserção de imagem em movimento (sobreposições)

Neste guia, você aprenderá a configurar sobreposições de gráficos em movimento com o AWS Elemental MediaConvert. Sobreposições gráficas em movimento são exibidas em todas as saídas.

Na configuração padrão de Hora de início, a sobreposição começa no primeiro quadro de cada saída. Na configuração padrão de Reprodução, a sobreposição permanece no vídeo durante a duração do gráfico de movimento (reproduzido uma vez). No entanto, você pode alterar a configuração padrão especificando um horário de início da sobreposição ou definindo a reprodução como repetida. Este guia explica como fazer isso.

Tópicos

- [Configurar inserção de imagem em movimento](#)
- [Especifique a hora de início e a reprodução da sobreposição de gráficos de movimento](#)
- [Requisitos para configurar arquivos de sobreposição de gráficos em movimento](#)

Configurar inserção de imagem em movimento

As sobreposições de gráficos de movimento se aplicam a todas as saídas do trabalho. Portanto, configure-os como um processador nas configurações que se aplicam a todo o trabalho.

Você pode configurar sobreposições gráficas estáticas que são exibidas apenas em saídas individuais. Para mais informações, consulte [Escolhendo entre sobreposições de entrada e saída](#).


Para configurar uma sobreposição gráfica em movimento

1. Abra o AWS Elemental MediaConvert console em <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Configure seu trabalho, conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#).
3. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, em Configurações de trabalho, escolha Configurações.
4. Na seção Processadores globais à direita do painel Trabalho, habilite Inserir da imagem de movimento.
5. Para Input (Entrada), especifique o nome do arquivo de gráfico de movimento. Se você estiver usando uma série de arquivos .png, forneça o nome do arquivo da primeira imagem.
6. Especifique os valores para os outros campos. Para obter mais informações sobre esses campos, escolha o link Informação no console ao lado de Inserir da imagem de movimento.

Especifique a hora de início e a reprodução da sobreposição de gráficos de movimento

Você pode especificar as configurações de Hora de início e Reprodução da sobreposição de gráfico de movimento em vez de usar a configuração padrão. As informações a seguir mostram como especificar a hora de início da sobreposição de um vídeo e repeti-lo continuamente (loop).

Na imagem a seguir, a configuração de sobreposição de gráfico de movimento tem três minutos de duração. A reprodução do gráfico de movimento é definida para ser repetida até o final da saída.



Configurações de horário de início para sobreposições de movimento

Forneça o timecode do primeiro quadro onde você deseja que a sobreposição de movimento apareça. Esse timecode é relativo à sua linha de tempo de entrada.

Para sobreposições de entrada, Start time (Hora de início) é relativa à linha de tempo de entrada. Essa linha de tempo é afetada pela configuração Timecode source (Origem do timecode).

Para obter mais informações sobre as linhas de tempo de entrada e saída e as configurações de timecode que as afetam, consulte [the section called “Como MediaConvert usa cronogramas para montar trabalhos”](#). Para trabalhos com várias entradas, MediaConvert coloca a sobreposição de movimento em cada entrada, de acordo com a linha do tempo de entrada dessa entrada. Depois de especificar a hora de início uma vez, MediaConvert aplica esse valor a todas as entradas.

Tip

Para simplificar a configuração, especifique Hora de início a partir de 00:00:00:00 como o primeiro quadro e defina as duas configurações a seguir como Iniciar em 0:

- Timecode configuration (Configuração de timecode), Source (Origem), nas configurações de todo o trabalho.

- Timecode source (Origem do timecode), nas configurações do Video selector (Seletor de vídeo) para cada entrada.

Configurações de reprodução para sobreposições de gráficos de movimento

Para configurações de reprodução em sobreposições de gráficos de movimento, você tem duas opções. Você pode definir a sobreposição para ser reproduzida uma vez durante a duração do gráfico de movimento ou para fazer um loop da hora inicial até o final da saída. A duração de um gráfico em movimento .mov é incorporado no arquivo .mov que tem um número de quadros e uma taxa de quadros definida.

Quando um gráfico de movimento for um conjunto de imagens .png, determine o período de sobreposição de acordo com o número de imagens fornecidas e a taxa de quadros especificada. A duração em segundos é o número de quadros dividido pela taxa de quadros, em quadros por segundo. Por exemplo, se a taxa de quadros for de 30 fps e você fornecer 600 imagens, a duração da sobreposição de movimento será de 20 segundos.

Para trabalhos com várias entradas, MediaConvert coloca a sobreposição de movimento em cada entrada no horário especificado para a hora de início. Dependendo do que você escolher para reprodução, MediaConvert reproduz a sobreposição uma vez ou até o final da entrada. Quando você especifica Reprodução uma vez, MediaConvert aplica esse valor a todas as entradas.

Requisitos para configurar arquivos de sobreposição de gráficos em movimento

A tabela a seguir descreve como configurar arquivos de sobreposição de gráficos de movimento.

Requisito de arquivo de gráfico de movimento	Descrição
Tipo de arquivo	QuickTime (.mov)
	• Contêiner: QuickTime • Codec: QuickTime Animação (RLE) • Espaço de cores: RGBA
	PNG sequencial (.png)

Requisito de arquivo de gráfico de movimento	Descrição
	• Certifique-se de que os nomes dos arquivos .png terminem em números sequenciais que especificam a ordem na qual são reproduzidos. Por exemplo, overlay_000.png, overlay_001.png, overlay_002.png, e assim por diante. • Preencha o nome do arquivo inicial com zeros suficientes para completar a sequência. Por exemplo, se a primeira imagem for overlay_0.png, poderá haver somente 10 imagens na sequência, com a última imagem sendo overlay_9.png. Porém, se a primeira imagem for overlay_00.png, poderá haver 100 imagens na sequência. • Certifique-se de que o número de imagens na série corresponda à taxa de quadros e à duração de sobreposição pretendida. Por exemplo, se quiser uma sobreposição de 30 segundos a 30 fps, você deverá ter 900 imagens .png. • Requer um canal alfa.

Requisito de arquivo de gráfico de movimento	Descrição
Taxa de quadros	QuickTime (.mov) • Use qualquer taxa de quadros. A taxa de quadros que você usar não precisa corresponder à taxa de quadros do vídeo sobreposto. PNG sequencial (.png) • Use qualquer taxa de quadros. A taxa de quadros que você usar não precisa corresponder à taxa de quadros do vídeo sobreposto. • Especifique a taxa de quadros ao configurar a sobreposição.
Taxa de proporção	Use qualquer taxa de proporção. Ela não precisa corresponder à proporção do vídeo subjacente.
Tamanho em pixels	Use qualquer tamanho. MediaConvert dimensiona o gráfico em movimento com qualquer saída que tenha escala de vídeo.

Trabalhando com marcas d'água Nielsen

A Nielsen é uma empresa que rastreia a frequência com que os recursos de vídeo são assistidos pelos espectadores. Uma forma de rastreamento usa tons no áudio de um ativo de mídia que são audíveis para máquinas, mas não para humanos. Esses tons são codificados diretamente no fluxo de áudio e também podem ser marcados nos metadados. Para usar essa marca d'água de áudio da Nielsen com MediaConvert, você deve primeiro estabelecer um relacionamento com a Nielsen.

MediaConvert suporta marcas d'água de áudio Nielsen das seguintes maneiras:

- PCM para ID3 marca d'água: com PCM para marca ID3 d'água, MediaConvert converte a marca d'água que já existe no fluxo de áudio de entrada em marcadores nos metadados da saída. ID3
- Marca d'água não linear: com marca d'água não linear, MediaConvert insere números inteiros, chamados TICs, no fluxo de áudio PCM do ativo. Nos locais destes TICs, MediaConvert também codifica tons de áudio.

Com marca d'água não linear, sua entrada deve começar sem marca d'água. AWS Elemental MediaConvert recebe o TICs de um servidor Nielsen SID/TIC que você configurou na nuvem. AWS

Note

Se você quiser os dois tipos de marca d'água, deverá executar o trabalho duas vezes. Primeiro, crie uma saída com marca d'água não linear e, em seguida, use essa saída como entrada para o próximo trabalho para adicionar ID3 marca d'água do seu fluxo PCM. Você não pode ativar os dois tipos de marca d'água em um único trabalho.

Tópicos

- [Configurando o PCM para metadados ID3](#)
- [Configurando a marca d'água não linear Nielsen](#)
- [Requisitos do servidor Nielsen SID/TIC na nuvem AWS](#)

Configurando o PCM para metadados ID3

Para usar esse atributo, sua entrada deve ter áudio PCM que contenha marcas d'água Nielsen. Você fornece seu ID de distribuidor da Nielsen MediaConvert e, durante a transcodificação, MediaConvert insere as informações da marca d'água nos metadados de sua saída. ID3

Você pode colocar informações de marca d'água da Nielsen nos ID3 metadados das saídas somente nos seguintes grupos de saída:

- Apple HLS
- Grupo de arquivos, quando o contêiner de saída for MPEG-2 Transport Stream

Para habilitar o PCM para ID3 metadados (console)

1. Configure as entradas e saídas do seu trabalho conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#).
2. Habilite o PCM para ID3 metadados nas configurações de toda a tarefa.
 - a. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, em Configurações de trabalho escolha Configurações.
 - b. Na seção Integrações de parceiros à direita, escolha Nielsen PCM para metadados. ID3
 - c. Para o ID do distribuidor, forneça o ID que a Nielsen atribuiu à sua organização.
3. Habilite o PCM para ID3 metadados nas saídas onde você quiser. Execute essas etapas para cada saída do Apple HLS que você deseja ter ID3 metadados.
 - a. No painel Trabalho à esquerda, escolha a saída.
 - b. Na seção Configurações de saída à direita, expanda a seção Configurações de transmissão do transporte.
 - c. Para Nielsen ID3, escolha Inserir.
4. Execute essas etapas para cada saída do grupo de arquivos que você deseja ter ID3 metadados.
 - a. No painel Trabalho à esquerda, escolha a saída.
 - b. Na seção Configurações de saída à direita, expanda a seção Configurações do contêiner.
 - c. Role até a seção Controles PID.
 - d. Para Nielsen ID3, escolha Inserir.

Para habilitar o PCM para ID3 metadados (API, CLI e SDK)

Se você usar a API, a CLI ou um SDK, especifique as configurações relevantes em sua especificação de trabalho JSON e, em seguida, envie-a programaticamente com seu trabalho. Para obter mais informações sobre como enviar seu trabalho de forma programática, consulte um dos tópicos introdutórios da Referência da API:AWS Elemental MediaConvert

- [Começando a AWS Elemental MediaConvert usar o AWS SDKs ou a AWS CLI](#)
- [Começando a AWS Elemental MediaConvert usar a API](#)

- Use o MediaConvert console para gerar sua especificação de trabalho JSON. Recomendamos essa abordagem, pois o console funciona como um validador interativo em relação ao esquema de MediaConvert trabalho. Siga estas etapas para gerar sua especificação de trabalho JSON usando o console:
 - a. Siga o procedimento anterior para o console.
 - b. No painel Tarefa à esquerda, em Configurações de tarefas, escolha Mostrar tarefa JSON.

Encontre informações adicionais, incluindo onde cada configuração pertence na estrutura de configurações do trabalho, na Referência da AWS Elemental MediaConvert API. Os links nessa lista levam a informações sobre a configuração no documento em questão:

- Nielsen PCM para ID3 metadados () [nielsenConfiguration](#)
- ID do distribuidor ([distributorId](#))
- Nielsen ID3, para saídas em um grupo de saída Apple HLS ([nielsenId3](#), filho de [m3u8Settings](#))
- Nielsen ID3, para saídas em um grupo de arquivos ([nielsenId3](#), filho de [m2tsSettings](#))

Configurando a marca d'água não linear Nielsen

Para usar esse recurso, você deve primeiro estabelecer um relacionamento com a Nielsen e configurar um servidor Nielsen SID/TIC na nuvem. AWS Entre em contato com a Nielsen para fazer o download do software do servidor SID/TIC, gerar um arquivo de licença WRR e receber instruções de instalação e configuração. Para obter uma visão geral de como a infraestrutura funciona, consulte [Requisitos do servidor Nielsen SID/TIC na nuvem AWS](#).

Para configurar a marca d'água não linear da Nielsen (console)

1. Configure um sistema de servidor Nielsen SID/TIC na nuvem. AWS Para obter mais informações, entre em contato com a Nielsen.
2. Configure um bucket do Amazon S3 para armazenar seu arquivo.zip de metadados da Nielsen. MediaConvert grava os metadados nesse bucket.
3. Configure as entradas e saídas do seu trabalho conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#).
4. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, em Configurações de trabalho escolha Configurações.

5. Na seção Integrações de parceiros à direita, escolha a marca d'água não linear da Nielsen.
6. Forneça valores para as configurações que se tornam visíveis quando você ativa a marca d'água não linear da Nielsen. Para obter instruções e orientações sobre cada uma dessas configurações, escolha o link Informações ao lado do rótulo da configuração.
7. Escolha Criar, na parte inferior da página, para executar seu trabalho.
8. Transfira os dados em seu bucket de metadados do Amazon S3 para a Nielsen, de acordo com suas instruções.

Para configurar a marca d'água não linear da Nielsen (API, CLI e SDK)

Se você usar a API, a CLI ou um SDK, especifique as configurações relevantes em sua especificação de trabalho JSON e, em seguida, envie-a programaticamente com seu trabalho. Para obter mais informações sobre como enviar seu trabalho de forma programática, consulte um dos tópicos introdutórios da Referência da API:AWS Elemental MediaConvert

- [Começando a AWS Elemental MediaConvert usar o AWS SDKs ou a AWS CLI](#)
- [Começando a AWS Elemental MediaConvert usar a API](#)
- Use o MediaConvert console para gerar sua especificação de trabalho JSON. Recomendamos essa abordagem, pois o console funciona como um validador interativo em relação ao esquema de MediaConvert trabalho. Siga estas etapas para gerar sua especificação de trabalho JSON usando o console:
 - a. Siga o procedimento anterior para o console.
 - b. No painel Tarefa à esquerda, em Configurações de tarefas, escolha Mostrar tarefa JSON.

Encontre informações adicionais, incluindo onde cada configuração pertence na estrutura de configurações do trabalho, na Referência da AWS Elemental MediaConvert API. Os links nessa lista levam a informações sobre a configuração no documento em questão:

- Marca d'água não linear Nielsen ([nielsenNonLinearWatermark](#))
- Status da marca d'água de origem ([sourceWatermarkStatus](#))
- Tipos de marca d'água ([activeWatermarkProcess](#))
- SID ([sourceId](#))
- CSID ([cbetSourceId](#))

- ID do ativo ([assetId](#))
- Nome do ativo ([assetName](#))
- ID do episódio ([episodeId](#))
- Endpoint REST do servidor TIC ([ticServerUrl](#))
- Arquivo ADI ([adiFilename](#))
- Destino de metadados ([metadataDestination](#))
- Compartilhe TICs entre faixas ([uniqueTicPerAudioTrack](#))

Requisitos do servidor Nielsen SID/TIC na nuvem AWS

O diagrama a seguir mostra, em alto nível, como MediaConvert interage com as outras partes do sistema.

Há quatro partes principais do sistema que você configura seguindo as instruções da Nielsen:

- Transfira seu arquivo.zip de metadados da Nielsen. MediaConvert grava esse arquivo no bucket do Amazon S3 que você cria. Você fornece esse URL do bucket para a configuração Destino de metadados ([metadataDestination](#)) ao configurar seu trabalho.

Note

Esse bucket é diferente daquele que você configurou para as saídas de ativos de mídia do seu trabalho. Para obter informações sobre esse bucket, consulte [Pré-requisitos para começar a usar MediaConvert](#), que é um subtópico do capítulo Introdução deste guia.


- Configure uma EC2 instância da Amazon e um AWS Lambda proxy em uma Amazon VPC. Em seguida, instale o software do servidor SID/TIC e a licença da Nielsen.
- Use o Amazon API Gateway para configurar um gateway para gerenciar solicitações e respostas entre MediaConvert e seu servidor Nielsen SID/TIC.

Isso deve resultar em um endpoint REST que você fornece para a configuração do TIC server REST endpoint ([ticServerUrl](#)) ao configurar seu trabalho.


- Use AWS Identity and Access Management (IAM) para gerenciar o acesso e a autenticação entre MediaConvert seu gateway de API e seu servidor SID/TIC.

Note

As funções e o acesso que você configura para esse compartilhamento de dados são diferentes das permissões do IAM que você configura para permitir o acesso MediaConvert aos seus buckets de entrada e saída do Amazon S3. Para obter informações sobre essa configuração, consulte [Configurar permissões do IAM](#), que é um subtópico do capítulo Introdução deste guia.



Relatórios de métricas por quadro em AWS Elemental MediaConvert



Os relatórios métricos por quadro fornecem uma análise detalhada da qualidade de vídeo para suas MediaConvert saídas. Com esses relatórios, você pode analisar a qualidade da saída de vídeo usando frame-by-frame métricas de qualidade padrão do setor.

Alguns casos de uso de relatórios de métricas por quadro podem incluir:

- Avalie as decisões de codificação com medidas objetivas de qualidade.
- Compare diferentes configurações de codificação em diferentes saídas.
- Identifique quadros ou cenas específicos com baixa qualidade de vídeo.
- Valide se suas configurações de codificação atendem aos limites de qualidade.

MediaConvert suporta os seguintes tipos de métricas por quadro:

PSNR (taxa de pico Signal-to-Noise)

Mede a quantidade de ruído (normalmente artefatos de compressão) após a codificação. Valores mais altos indicam melhor qualidade. Medido em decibéis (dB).

PSNR HVS (Signal-to-Noise taxa de pico, sistema visual humano)

Uma variação do PSNR que explica as características da percepção visual humana. Valores mais altos indicam melhor qualidade. Medido em decibéis (dB).

SSIM (Medida do Índice de Similaridade Estrutural)

Mede informações estruturais como luminância, contraste e estrutura. Os valores variam de 0 a 1, com 1 indicando semelhança perfeita.

MS SSIM (medida de índice de similaridade estrutural em várias escalas)

Uma versão aprimorada do SSIM que avalia a qualidade da imagem em várias resoluções. Os valores variam de 0 a 1, com 1 indicando semelhança perfeita.

VMAF (fusão de avaliação de vários métodos em vídeo)

Uma métrica baseada em aprendizado de máquina treinada em dados de visualizadores humanos. O VMAF pode ser um bom indicador da satisfação do espectador com a qualidade do streaming de vídeo. Os valores variam de 0 a 100, com valores mais altos indicando melhor qualidade.

QVBR (taxa de bits variável definida pela qualidade)

Representa o nível de qualidade do QVBR para um quadro individual. Os valores variam de 1 a 10. Valores mais altos indicam melhor qualidade. Essa métrica só está disponível quando suas configurações de saída incluem o modo QVBR de controle de taxa.

Tópicos

- [Geração de relatórios métricos por quadro](#)
- [Técnicas de análise de métricas](#)
- [Requisitos e impacto no processamento](#)
- [Solução de problemas](#)

Geração de relatórios métricos por quadro

Configure relatórios métricos por quadro no nível do grupo de saída ou no nível de saída individual.

MediaConvert console

Para habilitar métricas por quadro para um grupo de saída usando o MediaConvert console:

1. Selecione um grupo de saída.
2. Na seção Configurações do grupo de saída, ative as métricas por quadro.
3. Em Métricas por quadro, selecione uma ou mais métricas.

Para habilitar métricas por quadro para uma saída individual usando o MediaConvert console:

1. Selecione um grupo de saída.
2. Selecione uma saída de vídeo individual.
3. Na seção Configurações de codificação da saída de vídeo, expanda Métricas por quadro.
4. Ative as métricas por quadro.
5. Em Métricas por quadro, selecione uma ou mais métricas.

API, SDK ou AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Para ativar as métricas por quadro usando a API, o SDK ou AWS Command Line Interface (AWS CLI), inclua a `perFrameMetrics` matriz nas configurações do grupo de saída ou nas configurações de saída individuais.

O seguinte é um trecho de uma configuração de trabalho JSON que especifica métricas por quadro no nível do grupo de saídas:

```
...
  "outputGroups": [
    {
      "outputGroupSettings": {
        "type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
        "fileGroupSettings": {
          "destination": "s3://amzn-s3-demo-bucket/output/"
        },
        "perFrameMetrics": [
          "PSNR",
          "SSIM",
          "MS_SSIM",
          "PSNR_HVS",
          "VMAF",
          "QVBR"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Arquivos de saída

Quando você gera métricas por quadro, MediaConvert grava arquivos CSV no seu destino de saída do Amazon S3. Os nomes dos arquivos usam o seguinte padrão:


```
[outputname]_[metric].csv
```

Por exemplo:

- outputname_PSNR.csv
- outputname_SSIM.csv
- outputname_VMAF.csv

Cada arquivo CSV contém frame-by-frame métricas com as seguintes colunas:

1. Número do quadro
2. Valor da métrica

Os arquivos também incluem estatísticas resumidas no final, mostrando os valores médio, mínimo e máximo em todos os quadros. Importe os dados para aplicativos de planilhas ou ferramentas de análise de dados para processamento e visualização adicionais.

Veja a seguir um exemplo de métrica PSNR por quadro:

```
Display_ID,Value
0,100.00
1,55.36
2,54.88
3,55.05
4,53.39
5,54.10
6,54.21
7,54.18
8,54.37
9,54.25
...
3591,40.71
3592,40.71
3593,40.58
3594,40.64
3595,40.53
3596,40.75
3597,40.64
3598,40.68
```

```
3599,40.65
3600,40.73
Average: 43.15
Min: 34.19
Max: 100.00
```

Técnicas de análise de métricas

Esta seção fornece técnicas para analisar suas métricas por quadro e aplicar as melhores práticas para otimizar seu fluxo de trabalho de codificação.

Ao analisar métricas de quadros, lembre-se dos seguintes indicadores:

- **Consistência** — mudanças repentinas nas métricas podem indicar transições de cena ou problemas de codificação.
- **Valores mínimos** — Quadros com pontuações de qualidade significativamente mais baixas podem precisar de atenção.
- **Correlação com o conteúdo** — Para uma determinada taxa de bits, cenas visuais complexas geralmente têm pontuações mais baixas.
- **Tendências ao longo do tempo** — mudanças nas métricas ao longo do tempo podem indicar problemas com sua configuração de codificação.

Para uma análise abrangente, recomendamos que você gere e compare várias métricas em conjunto. Você pode encontrar quadros com pontuações PSNR baixas que mantêm pontuações aceitáveis do VMAF e ainda proporcionam uma boa experiência ao espectador. Além disso, realize uma análise visual detalhada em um ambiente controlado.

Para aproveitar ao máximo seus relatórios de métricas por quadro, recomendamos as seguintes estratégias:

- Combine várias métricas para obter uma imagem de qualidade mais completa.
- Teste métricas em diferentes parâmetros de codificação.
- Combine dados métricos com verificações visuais em condições de visualização controladas.
- Considere os atributos exclusivos do seu conteúdo ao ler os números.
- Defina padrões de qualidade para seus requisitos específicos de fluxo de trabalho.
- Comece com pequenas amostras de conteúdo para estabelecer expectativas básicas.

- Registre suas descobertas para ajudar nas futuras decisões de codificação.
- Se 95% do seu conteúdo tiver uma boa pontuação, os espectadores geralmente terão uma boa experiência.

Veja a seguir uma lista de dicas para interpretar resultados para diferentes tipos de métricas por quadro:

PSNR

Excelente: 40dB ou mais (alta taxa de bits, sem perdas visuais)

Bom: 30-40dB (qualidade de streaming típica)

Ruim: 30dB ou menos (artefatos visíveis)

Dica: conteúdo detalhado e em alta resolução geralmente precisa de valores mais altos para uma boa experiência de visualização.

PSNR HVS

Bom: 35dB ou maior

Aceitável: 30-35dB

Ruim: 30dB ou menos

As pontuações do PSNR HVS são geralmente 2-3dB mais baixas do que as pontuações regulares do PSNR.

NADAR

Excelente: 0,95 ou maior

Ótimo: 0,90-0,95

Bom: 0,80-0,90

Ruim: 0,80 ou menos

Dica: o SSIM é mais confiável para conteúdo estático ou lento e menos confiável para conteúdo de alto movimento.

MS SIM

Escala semelhante ao SSIM, mas mais precisa

Excelente: 0,98 ou maior

Bom: 0,90-0,98

Ruim: 0,90 ou menos

Dica: o MS SSIM é melhor para detectar problemas de movimento do que o SSIM.

VMAF

Excelente: 90 ou mais (streaming premium)

Bom: 70-90 (streaming típico)

Feira: 50-70

Ruim: 50 ou menos

Mais confiável para conteúdo natural

Menos confiável para animação/jogos

Dica: as pontuações do VMAF geralmente caem de 10 a 15 pontos ao passar de 1080p para 4K com a mesma taxa de bits

QVBR

Excelente: 9 ou maior

Bom: 7 a 8

Feira: 5 a 7

Ruim: 5 ou menos

Requisitos e impacto no processamento

Para usar relatórios métricos por quadro, suas configurações de trabalho devem incluir o seguinte:

- Sua saída deve usar um dos seguintes codecs de vídeo: H.264, H.265, MPEG-2, AVC-Intra ou XAVC AV1

- Inclua uma ou mais saídas de vídeo.
- Para a QVBR métrica, sua saída deve usar o modo QVBR de controle de taxa.

Os trabalhos que geram métricas por quadro demoram mais para serem concluídos do que os trabalhos de codificação padrão. O tempo adicional de processamento depende de vários fatores, incluindo:

- A resolução da sua saída
- A complexidade do seu conteúdo de vídeo
- O número de métricas que você seleciona

Para saídas de alta resolução (como 4K), os trabalhos podem levar até o dobro do tempo para serem concluídos em comparação com a codificação padrão.

Algumas métricas exigem mais recursos computacionais do que outras. Por exemplo, o cálculo do VMAF é mais computacionalmente intensivo do que outras métricas. Considere ativar somente as métricas necessárias para sua análise específica.

Solução de problemas

A seguir está uma lista de dicas de solução de problemas que pode encontrar durante ao trabalhar com relatórios de métricas por quadro:

Relatórios de métricas ausentes

Verifique se você ativou as métricas no nível do grupo de saída ou no nível de saída individual.

As métricas do QVBR não aparecem

Confirme se suas configurações de saída incluem o modo de controle de taxa QVBR.

Valores da métrica inesperada

Verifique se seu conteúdo é apropriado para as métricas selecionadas e revise as diretrizes de interpretação para cada tipo de métrica.

Job demorando muito

Considere reduzir o número de métricas selecionadas ou aplicá-las a menos resultados para reduzir o tempo de processamento.

Usando o modo de controle de taxa for QVBR

O modo de controle de taxa que você escolhe para a sua saída determina se o codificador usa mais dados para partes complexas do seu vídeo ou mantém uma quantidade constante de dados por quadro. Este capítulo fornece orientação sobre como escolher o modo de controle de taxa correto para seu ativo, dependendo de como você planeja distribuí-lo. Em geral, você obtém a melhor qualidade de vídeo para um determinado tamanho de arquivo ao usar a taxa de bits variável definida pela qualidade (QVBR) como modo de controle de taxa.

Tópicos

- [Comparação do QVBR com outros modos de controle de taxa](#)
- [Configurando o modo de taxa de bits variável definida pela qualidade \(QVBR\).](#)

Comparação do QVBR com outros modos de controle de taxa

O modo de controle de taxa escolhido depende da forma como você distribuirá seu ativo. AWS Elemental MediaConvert oferece as seguintes opções para o modo de taxa de bits:

Modo de taxa de bits variável definida por qualidade (QVBR)

Escolha este modo para distribuição pela Internet (OTT) e para download de vídeo sob demanda (VOD). Para uma qualidade de vídeo superior para o tamanho do arquivo, sempre escolha este modo, exceto nas seguintes situações:

- Você precisa que sua taxa de bits seja constante, por exemplo, para distribuição em redes de largura de banda fixa.
- Você precisa do tamanho total do seu arquivo para não ficar abaixo do tamanho especificado, por exemplo, para atender aos requisitos contratuais ou regulamentares

Quando você escolhe QVBR, o codificador determina o número correto de bits a ser usado para cada parte do vídeo de modo a manter a qualidade de vídeo que você especificar. Você pode manter o nível de qualidade QVBR em branco para permitir que o codificador determine o nível de qualidade adequado com base nos quadros de vídeo de entrada. Você pode usar as mesmas configurações de QVBR para todos os seus ativos; o codificador ajusta automaticamente o tamanho do arquivo para se adequar à complexidade do vídeo. Para obter mais informações, consulte [Configurando QBR](#).

Modo de taxa de bits constante (CBR)

Escolha CBR (Taxa de Bits Constante) apenas se você precisar que a taxa de bits do conteúdo permaneça constante ao longo do tempo. Por exemplo, você pode precisar de uma taxa de bits constante se distribuir seus conteúdos em redes de largura de banda limitada e fixa.

Quando você escolhe CBR, o codificador limita o tamanho e a qualidade do arquivo com o valor definido para Taxa de bits. O codificador usa o mesmo número de bits para todas as partes do vídeo.

Modo de taxa de bits variável (VBR)

Escolha VBR (Taxa de Bits Variável) se você distribuir seu conteúdo em uma rede que permita uma taxa de bits variável, como a internet, mas precisar especificar o tamanho total do arquivo do seu conteúdo.

Note

Com o QVBR, se você configurar sua saída para codificação multipasso, pode opcionalmente especificar uma taxa de bits média máxima que limita o tamanho total do arquivo de sua saída. Escolha apenas o VBR se o tamanho do arquivo não puder ser menor que o tamanho especificado.


Com o VBR (Taxa de Bits Variável), você especifica a taxa de bits média do conteúdo; o codificador aloca os bits de forma que mais bits sejam direcionados às partes complexas do vídeo. O tamanho total do arquivo (excluindo contêiner, embalagem e dados de áudio) é calculado pela taxa de bits média que você especifica (em bits por segundo) multiplicada pela duração do conteúdo (em segundos).

Quando você utiliza VBR (Taxa de Bits Variável), obtém os melhores resultados se ajustar a taxa de bits média de acordo com a complexidade de cada conteúdo.

O gráfico a seguir ilustra como os modos de taxa de bits variável (QVBR e VBR) economizam bits desnecessários e oferecem melhor qualidade em comparação com o CBR (Taxa de Bits Constante). O gráfico mostra o QVBR em comparação ao CBR, mas o mesmo princípio se aplica ao VBR.

Nas partes do gráfico onde a linha do QVBR está acima da linha do CBR, como na parte rotulada como Área 1, a taxa de bits limitada pelo CBR restringe a qualidade do vídeo abaixo daquela de

outras cenas, de modo que o QVBR oferece uma qualidade mais consistente. Nas partes em que a linha do QVBR cai abaixo da linha do CBR, como na parte rotulada como Área 2, uma taxa de bits baixa é suficiente para a mesma qualidade de vídeo. Assim, o QVBR economiza bits e oferece a oportunidade de reduzir custos com armazenamento e distribuição através da sua rede de entrega de conteúdo (CDN).



Configurando o modo de taxa de bits variável definida pela qualidade (QVBR).

Quando você usa QVBR (Taxa de Bits Variável Definida pela Qualidade), é possível especificar o nível de qualidade para a sua saída e a taxa de bits máxima de pico. Para valores razoáveis dessas configurações, o codificador escolhe quantos bits usar para cada parte do vídeo. Quando você aplica as mesmas configurações a vários ativos, suas saídas do trabalho para ativos mais simples (como desenhos animados) têm tamanhos de arquivo menores do que suas saídas para ativos visualmente complexos (como esportes com muito movimento com multidões usando roupas de cores chamativas em segundo plano).

Esta seção fornece informações sobre as configurações do QVBR. A tabela a seguir fornece um conjunto de valores recomendados para começar. Especifique seus valores para essas configurações ao criar suas saídas, conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#). Para obter mais informações sobre cada configuração, escolha um tópico na lista que acompanha a tabela.

Resolução	Largura	Altura	Nível de qualidade QVBR	Taxa de bits máxima
1080p	1920	1080	9	6000000
720p	1.280	720	8	4000000
720p	1.280	720	7	2000000
480p	852	480	7	1000000
360p	640	360	7	700000
288p	512	288	7	350000

Com todas as resoluções, não especifique um valor para Taxa de bits média máxima a menos que você precise garantir um limite total de tamanho de arquivo. Quando você especifica uma taxa de bits média máxima, isso reduz o benefício que o QVBR oferece em termos de qualidade de vídeo em relação ao tamanho do arquivo. Para usar a Taxa de bits média máxima, primeiro é preciso definir o Nível de ajuste da qualidade como Multi-pass HQ.

Se você não estiver usando a Taxa de bits média máxima e não precisar de codificação de várias passagens por outros motivos, defina o Nível de ajuste da qualidade como Single-pass HQ.

Note

A codificação de várias passagens é um recurso de nível profissional. Para obter mais informações sobre níveis de MediaConvert preços, consulte [MediaConvert preços](#).

Configurando o nível de ajuste de qualidade do QVBR

Nível de qualidade padrão do QVBR

Você pode manter o nível de qualidade QVBR em branco para permitir que o codificador determine automaticamente o nível de qualidade adequado com base nos quadros de vídeo de entrada. Quando você escolhe a opção padrão, o codificador produz uma qualidade mais consistente em todo o vídeo, em vez de um nível de qualidade alvo especificado. Se você escolher essa opção, não

será possível manter um nível de qualidade diferenciado com base no dispositivo de visualização pretendido (por exemplo, TV de tela grande, PC ou tablet, ou smartphone). O codificador determina o nível de qualidade adequado para você, com base nas características do vídeo de entrada, para manter uma qualidade de vídeo consistente.


Nível de qualidade QVBR personalizado

Você pode especificar o Nível de qualidade QVBR em uma escala entre 1 e 10. O codificador determina o número correto de bits a ser usado para cada parte do vídeo de modo a manter a qualidade de vídeo que você especificar.

O melhor valor para uma saída depende de como a saída será exibida. Em geral, configure o Nível de qualidade QVBR conforme mostrado na tabela a seguir.

Dispositivo de visualização pretendido	Nível de qualidade recomendado do QVBR para 720p/1080p
TV de tela grande	8 ou 9
PC ou tablet	7
Smartphone	6

O gráfico a seguir mostra como a alteração do nível de qualidade afeta a taxa de bits que o codificador utiliza para diferentes partes do vídeo. Embora as linhas para os níveis 7 e 9 atinjam o pico e caiam nos mesmos locais, o codificador usa mais bits quando a qualidade é maior.



Incluindo marcadores SCTE-35

Os marcadores SCTE-35 indicam onde os sistemas downstream podem inserir outros conteúdos (geralmente propagandas ou programas locais). É possível incluir marcadores SCTE-35 nas saídas fluxo de transporte (TS) DASH, HLS e CMAF.

AWS Elemental MediaConvert coloca marcadores SCTE-35 em suas saídas de duas maneiras:

- O serviço transmite marcadores da entrada para a saída. Para obter mais informações, consulte [Configurar a passagem do marcador SCTE-35 a partir de sua entrada](#).
- O serviço insere marcadores nos pontos que você especifica em um documento XML Event Signaling and Management (ESAM, Sinalização e gerenciamento de evento). Para obter mais informações, consulte [Especificação de marcadores SCTE-35 usando ESAM XML](#).

Independentemente da maneira como você coloca os marcadores SCTE-35, para saídas que os têm, você pode fazer o seguinte:

- Você pode fazer com que o serviço tire o áudio e o vídeo durante a disponibilidade de anúncios indicada pelos marcadores SCTE-35. Para obter mais informações, consulte [Configurar a anulação de disponibilidade de anúncio](#).

- Para saídas HLS, você pode fazer com que o serviço inclua informações SCTE-35 em seu manifesto HLS de saída. Para obter mais informações, consulte [Incluir informações de SCTE-35 no seu manifesto HLS](#). O MediaConvert não grava informações SCTE-35 em manifestos DASH.

 Note

MediaConvert não processa informações dos manifestos de entrada.

Por padrão, o serviço não passa por marcadores SCTE-35 de sua entrada. Quando você configura sua tarefa para passar por marcadores da entrada ou a partir de um documento ESAM, por padrão, o serviço não inclui informações SCTE-35 em manifestos HLS ou retiram a disponibilidade de anúncios.

Tópicos

- [Configurar a passagem do marcador SCTE-35 a partir de sua entrada](#)
- [Especificação de marcadores SCTE-35 usando ESAM XML](#)
- [Incluir informações de SCTE-35 no seu manifesto HLS](#)
- [Configurar a anulação de disponibilidade de anúncio](#)
- [Limitações SCTE-35](#)

Configurar a passagem do marcador SCTE-35 a partir de sua entrada

Você pode incluir marcadores time_signal SCTE-35 de sua entrada em qualquer saída que tenha um contêiner de fluxo de transporte. Essas saídas podem estar em um pacote HLS ou podem ser arquivos autônomos agrupados em um contêiner de fluxo de MPEG2 transporte (M2TS).

Para transmitir os marcadores SCTE-35 da entrada para uma saída (console)

1. Abra o MediaConvert console em <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Escolha Create job (Criar trabalho).
3. Configure sua entrada, grupos de saída e saídas para vídeo e áudio, conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#) e [Criação de saídas](#).
4. Escolha uma saída em File group (Grupo de arquivos), DASH ISO, Apple HLS ou CMAF.
5. Em Container settings (Configurações de contêiner) (para saídas File Group [Grupo de arquivo], DASH ISO ou CMAF) ou Transport stream settings (Configurações de fluxo de transporte) (para

saídas Apple HLS), localize SCTE-35 source (Origem SCTE-35) e, depois, escolha Passthrough (Passagem).

6. Opcional. Para saídas em um grupo de saídas File group (Grupo de arquivos), ao definir Output settings (Configurações de saída), Container (Contêiner) como MPEG-2 Transport Stream (Fluxo de transporte MPEG-2) (M2TS), é possível inserir um valor para SCTE-35 PID diferente do padrão 500.

Um PID, ou identificador de pacote, é um identificador para um conjunto de dados em um contêiner de fluxo de transporte MPEG-2. PIDs são usados por sistemas e players a jusante para localizar informações específicas no contêiner.

7. Opcional. Para saídas em um grupo de saídas Apple HLS, é possível configurar a tarefa para incluir marcadores de anúncio no manifesto. Para obter mais informações, consulte [Incluir informações de SCTE-35 no seu manifesto HLS](#).

Especificação de marcadores SCTE-35 usando ESAM XML

Se o vídeo de entrada não contiver marcadores SCTE-35, mas você precisar especificar pontos de inserção de anúncios nas saídas, você poderá fornecer documentos XML de Sinalização e Gerenciamento de Eventos (ESAM) nas configurações do seu trabalho. AWS Elemental MediaConvert Ao fazer isso, MediaConvert condicione suas saídas com quadros IDR (atualização instantânea do decodificador) nos pontos de inserção especificados no documento. Nas saídas que também são agrupadas em contêineres MPEG2 -TS e HLS, MediaConvert insere mensagens time_signal SCTE-35 nesses pontos.

Para grupos de saída Apple HLS, você também pode fornecer um documento XML de condicionamento de manifesto HLS. Você pode, então, configurar sua tarefa para condicionar os manifestos para suas saídas HLS apropriadamente.

Note

Para colocar marcadores SCTE-35 em suas saídas MPEG2 -TS, além de fornecer os documentos XML do ESAM, você também deve habilitar o ESAM SCTE-35 em cada saída. Para obter mais informações, consulte o procedimento de console seguindo essa visão geral.

Sobre timecodes em seus documentos ESAM

Especifique os pontos de inserção em seus documentos XML relacionados ao tempo da saída final, após a junção e recorte de entrada. Inicie seu tempo em 00:00:00:00, independentemente de suas configurações de timecode. Use o seguinte formato de 24 horas com um número de quadro: HH:MM:SS:FF.

Por exemplo, uma tarefa tem as seguintes três entradas: um precedente de cinco minutos, um filme de uma hora, e um posterior de cinco minutos. Você pode usar o recorte para recortar apenas os 20 minutos finais da entrada de uma hora. Portanto, sua saída com a parte anterior e posterior é de 30 minutos. Se você quiser que o seu primeiro ponto de inserção apareça depois de três minutos no conteúdo principal, você deve especificá-lo em oito minutos – três minutos após sua parte inicial de cinco minutos.

Para incluir documentos XML ESAM em suas configurações de tarefa (console)

1. Abra o MediaConvert console em <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Escolha Create new job (Criar uma nova tarefa).
3. Configure sua entrada, grupos de saída e saídas para vídeo e áudio, conforme descrito em [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#) e [Criação de saídas](#).
4. No painel Job (Tarefa) à esquerda, na seção Job settings (Configurações de tarefa), escolha Settings (Configurações).
5. Na seção Ad signaling (Sinalização de anúncio), habilite Event signaling and messaging (ESAM) (Sinalização e mensagens de eventos (ESAM)).
6. Para Signal processing notification XML (XML de notificação de processamento de sinal), insira seu documento XML de sinalização ESAM como texto. Para obter um exemplo, consulte [Exemplo de notificação de processamento de sinais de ESAM XML](#).

 Note

Por padrão, MediaConvert adiciona uma pré-rolagem de quatro segundos à carga útil do ESAM. Isso pode resultar na MediaConvert colocação da mensagem SCTE-35 um segmento antes do que o marcador de sinalização designa no manifesto HLS. Para remover o preroll, defina `responseSignalPreroll` como zero. Essa configuração é filha da [EsamSettings](#).

7. Se você quiser incluir informações sobre seus marcadores SCTE-35 em seus manifestos HLS, em XML de notificação de condição de confirmação de manifesto, insira o documento XML

condicional do manifesto ESAM como texto. MediaConvert não inclui informações sobre seus marcadores SCTE-35 em seus manifestos DASH.

Para inserir marcadores SCTE-35 no fluxo de transporte e no manifesto, defina o atributo `dataPassThrough` em seu documento MCC como `"true"`. Se você não quiser marcadores no fluxo de transporte, remova os atributos `dataPassThrough`.

Para obter um exemplo, consulte [Exemplo de notificação de condição de confirmação de manifesto ESAM XML](#).

8. Para cada saída MPEG2 -TS em que você deseja marcadores SCTE-35, habilite os marcadores:
 - a. No painel Job (Tarefa) à esquerda, em Output groups (Grupos de saída), File group (Grupo de arquivo), escolha a saída.
 - b. Confirme se é uma saída MPEG2 -TS. Na seção Output settings (Configurações de saída), verifique se Container (Contêiner) está definido como MPEG-2 Transport Stream (Fluxo de transporte MPEG-2).
 - c. Escolha Container settings (Configurações de contêiner) e role para baixo para encontrar a seção PID controls (Controles PID).
 - d. Para ESAM SCTE-35 escolha Enabled (Habilitado).
 - e. Para SCTE-35 source (Fonte SCTE-35), mantenha o padrão None (Nenhum).
9. Execute esta etapa somente para qualquer grupo de saída Apple HLS em sua tarefa.

Se você quiser condicionar seu manifesto HLS aos seus pontos de inserção ESAM, siga o procedimento em [Incluir informações de SCTE-35 no seu manifesto HLS](#). Caso contrário, siga estas etapas para confirmar que as seguintes configurações ainda estão em seu estado padrão:

- a. Certifique-se de que Manifest confirm condition notification XML (XML de notificação de condição de confirmação de manifesto), discutido em uma etapa anterior deste procedimento, esteja vazio.
- b. Para cada grupo de saída Apple HLS em sua tarefa, confirme se você manteve Ad Markers (Marcadores de anúncios) desmarcados.
 - i. No painel esquerdo Job (Tarefa), em Output groups (Grupos de saída), escolha Apple HLS.
 - ii. Na seção Apple HLS group settings (Configurações do grupo Apple HLS), escolha Advanced (Avançado).

- iii. Na seção Ad markers (Marcadores de anúncios), desmarque as caixas de seleção Elemental e SCTE-35 enhanced.
- c. Para cada saída em seus grupos de saída Apple HLS, confirme se SCTE-35 source (Origem de SCTE-35) está definido como None (Nenhum):
 - i. No painel esquerdo Job (Tarefa), em Output groups (Grupos de saída), Apple HLS, escolha uma saída.
 - ii. Na seção Output settings (Configurações de saída), escolha Transport stream settings (Configurações de fluxo de transporte).
 - iii. Para SCTE-35 source (Origem SCTE-35), escolha None (Nenhum).

Para incluir documentos ESAM XML nas configurações de seus trabalhos (API, SDK,) AWS CLI

1. Inclua a [esampropriedade](#) e seus filhos na raiz das configurações da tarefa em sua especificação de tarefa JSON. Essas propriedades são mostradas no exemplo a seguir.
 - a. Inclua sua especificação de XML de processamento de sinal ESAM como uma string na configuração sccXml.
 - b. Opcionalmente, inclua um documento XML de notificação de condição de confirmação de manifesto como string na configuração mccXml:

```
"esam": {
  "responseSignalPreroll": 4000,
  "signalProcessingNotification": {
    "sccXml": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>
\n<SignalProcessingNotification ...\"
  },
  "manifestConfirmConditionNotification": {
    "mccXml": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\" standalone=\"yes\"?>
\n<ns2:ManifestConfirmConditionNotification ... \"
  }
}
```

2. Para cada saída M2TS (MPEG2 Transport Stream) em seu trabalho, defina sua especificação de trabalho JSON conforme mostrado no exemplo a seguir. Inclua a propriedade [scte35Esam](#). Defina [scte35Source](#) como NONE.

```
"outputs": [
  {
```



```
"extension": "m2ts",
"containerSettings": {
  "container": "M2TS",
  "m2tsSettings": {
    ...

    "scte35Esam": {
      "scte35EsamPid": 508
    },
    ...
    "scte35Source": "NONE"
  }
}
```

3. Se quiser condicionar seus manifestos HLS a informações SCTE-35, para cada grupo de saída Apple HLS na tarefa, inclua o seguinte. Essas configurações são mostradas no exemplo no final desta etapa:

- Defina [scte35Source](#) como PASSTHROUGH.
- Inclua [adMarkers](#) e liste um ou ambos ELEMENTAL_SCTE35 ou ELEMENTAL em uma matriz.

Para exemplos de manifestos criados com cada configuração selecionada, consulte [Exemplo de manifesto: marcadores de anúncios Elemental](#) e [Exemplo de manifesto: marcadores de anúncios SCTE-35 Enhanced](#).

Se você não quiser condicionar os manifestos HLS a informações SCTE-35, mantenha a configuração padrão NONE para scte35Source e não inclua adMarkers:

```
"outputGroups": [
  {
    "customName": "apple_hls",
    "outputGroupSettings": {
      "type": "HLS_GROUP_SETTINGS",
      "hlsGroupSettings": {
        "adMarkers": [
          "ELEMENTAL_SCTE35"
        ],
        ...
      }
    },
    "outputs": [
```

```
{
  "extension": "m3u8",
  "nameModifier": "high",
  "outputSettings": {
    "hlsSettings": {
      ...
    }
  },
  "containerSettings": {
    "container": "M3U8",
    "m3u8Settings": {
      ...
      "scte35Source": "PASSTHROUGH"
    }
  }
}
```

4. Envie sua tarefa normalmente.

Para obter informações sobre o envio programático de AWS Elemental MediaConvert trabalhos, consulte [Introdução ao AWS Elemental MediaConvert uso do AWS SDKs ou do AWS CLI](#) e [Introdução ao AWS Elemental MediaConvert uso da API](#).

Exemplo de notificação de processamento de sinais de ESAM XML

Esse bloco de ESAM XML gera duas pausas de anúncios de 30 segundos, uma aos 10 segundos e a outra aos 75 segundos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SignalProcessingNotification xmlns="urn:cablelabs:iptvservices:esam:xsd:signal:1"
  xmlns:sig="urn:cablelabs:md:xsd:signaling:3.0"
  xmlns:common="urn:cablelabs:iptvservices:esam:xsd:common:1" xmlns:xsi="http://
  www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" acquisitionPointIdentity="ExampleESAM">

  <common:BatchInfo batchId="1">
    <common:Source xsi:type="content:MovieType" />
  </common:BatchInfo>

  <ResponseSignal acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="1"
  signalPointID="10.00" action="create">
    <sig:NPTPoint nptPoint="10.00"/>
    <sig:SCTE35PointDescriptor spliceCommandType="06">
      <sig:SegmentationDescriptorInfo segmentEventId="1" segmentTypeId="52"
      upidType="9" upid="1" duration="PT30S" segmentNumber="1" segmentsExpected="1"/>
    </sig:SCTE35PointDescriptor>
  </ResponseSignal>
</SignalProcessingNotification>
```

```

    </sig:SCTE35PointDescriptor>
  </ResponseSignal>
  <ConditioningInfo acquisitionSignalIDRef="1" startOffset="PT10S" duration="PT30S"/>

  <ResponseSignal acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="2"
signalPointID="40.00" action="create">
    <sig:NPTPoint nptPoint="40.00" />
    <sig:SCTE35PointDescriptor spliceCommandType="06">
      <sig:SegmentationDescriptorInfo segmentEventId="1" segmentTypeId="53"
upidType="9" upid="2"/>
    </sig:SCTE35PointDescriptor>
  </ResponseSignal>

  <ResponseSignal acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="3"
signalPointID="75.00" action="create">
    <sig:NPTPoint nptPoint="75.00"/>
    <sig:SCTE35PointDescriptor spliceCommandType="06">
      <sig:SegmentationDescriptorInfo segmentEventId="2" segmentTypeId="52"
upidType="9" upid="3" duration="PT30S" segmentNumber="2" segmentsExpected="1"/>
    </sig:SCTE35PointDescriptor>
  </ResponseSignal>
  <ConditioningInfo acquisitionSignalIDRef="3" startOffset="PT75S" duration="PT30S"/>

  <ResponseSignal acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="4"
signalPointID="105.00" action="create">
    <sig:NPTPoint nptPoint="105.00" />
    <sig:SCTE35PointDescriptor spliceCommandType="06">
      <sig:SegmentationDescriptorInfo segmentEventId="2" segmentTypeId="53"
upidType="9" upid="4"/>
    </sig:SCTE35PointDescriptor>
  </ResponseSignal>

</SignalProcessingNotification>

```

Exemplo de notificação de condição de confirmação de manifesto ESAM XML

Esse documento XML de condição de confirmação de manifesto ESAM (MCC) gera tags de sinalização de manifesto HLS para dois intervalos de anúncios de 30 segundos. O primeiro começa aos 10 segundos; o segundo começa aos 75 segundos. Essas tags de manifesto de sinalização também contêm dados que podem ser usados por um cliente posterior para substituição e inserção de anúncios. As saídas geradas com esse documento de MCC contêm uma mensagem SCTE-35 incorporada ao arquivo de fluxo de transporte no primeiro intervalo de anúncio, mas não no segundo.

Observe o atributo `dataPassThrough` no primeiro intervalo de anúncio. Quando esse atributo está presente e definido como `"true"`, MediaConvert insere os marcadores SCTE-35 no fluxo de transporte, além do manifesto. Para qualquer intervalo de anúncio que você queira marcar somente no manifesto, omita o atributo `dataPassThrough`.

MediaConvert suporta condicionamento de manifesto com ESAM somente em pacotes HLS.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<ns2:ManifestConfirmConditionNotification xmlns:ns2="http://www.cablelabs.com/
namespaces/metadata/xsd/confirmation/2" xmlns="http://www.cablelabs.com/namespaces/
metadata/xsd/core/2" xmlns:ns3="http://www.cablelabs.com/namespaces/metadata/xsd/
signaling/2">
  <ns2:ManifestResponse acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="1"
duration="PT30S" dataPassThrough="true">
    <ns2:SegmentModify>
      <ns2:FirstSegment>
        <ns2:Tag value="#EXT-X-CUE-OUT:4,SpliceType=VOD_DAI,Action=REPLACE,
PAID=amazon.com/TEST20140205000000346,Acds=BA" />
      </ns2:FirstSegment>
      <ns2:SpanSegment>
        <ns2:Tag value="#EXT-X-CUE-OUT-CONT:${secondsFromSignal}/4,
SpliceType=VOD_DAI,Action=REPLACE,PAID=amazon.com/TEST20140205000000346,Acds=BA"
adapt="true" />
      </ns2:SpanSegment>
      <ns2:LastSegment>
        <ns2:Tag value="#EXT-X-CUE-IN:4,SpliceType=VOD_DAI" locality="after"
adapt="true" />
      </ns2:LastSegment>
    </ns2:SegmentModify>
  </ns2:ManifestResponse>
  <ns2:ManifestResponse acquisitionPointIdentity="ExampleESAM"
acquisitionSignalID="2"></ns2:ManifestResponse>
  <ns2:ManifestResponse acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="3"
duration="PT30S">
    <ns2:SegmentModify>
      <ns2:FirstSegment>
        <ns2:Tag value="#EXT-X-OUT:4,SpliceType=VOD_DAI,Action=REPLACE,
PAID=amazon.com/TEST20140205000000347,Acds=BA" />
      </ns2:FirstSegment>
      <ns2:SpanSegment>
        <ns2:Tag value="#EXT-X-OUT-CONT:${secondsFromSignal}/4,
SpliceType=VOD_DAI,Action=REPLACE,PAID=amazon.com/TEST20140205000000346,Acds=BA"
adapt="true" />
    </ns2:SegmentModify>
  </ns2:ManifestResponse>
</ns2:ManifestConfirmConditionNotification>
```

```
</ns2:SpanSegment>
<ns2:LastSegment>
  <ns2:Tag value="#EXT-X-CUE-IN:4,SpliceType=VOD_DAI" locality="after"
adapt="true" />
</ns2:LastSegment>
</ns2:SegmentModify>
</ns2:ManifestResponse>
<ns2:ManifestResponse acquisitionPointIdentity="ExampleESAM"
acquisitionSignalID="4"></ns2:ManifestResponse>
</ns2:ManifestConfirmConditionNotification>
```

Incluir informações de SCTE-35 no seu manifesto HLS

Para saídas em um pacote HLS, você pode fazer com que o serviço inclua informações no manifesto HLS sobre os marcadores SCTE-35 que estão em cada uma das saídas.

Para incluir informações SCTE-35 no seu manifesto HLS (console)

1. Abra o MediaConvert console em <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Escolha Create new job (Criar uma nova tarefa).
3. Configure sua entrada, grupos de saída e saídas para vídeo e áudio, seguindo o procedimento em [Configurar a passagem SCTE-35](#) ou [Inserir SCTE-35 com ESAM](#).
4. Habilite marcadores de anúncios em cada um dos grupos de saída Apple HLS.
 - a. No painel esquerdo Job (Tarefa), em Output groups (Grupos de saída), escolha Apple HLS.
 - b. Na seção Apple HLS group settings (Configurações do grupo Apple HLS), escolha Advanced (Avançado).
 - c. Escolha Container settings (Configurações de contêiner) e role para baixo para encontrar a seção PID controls (Controles PID).
 - d. Na seção Ad markers (Marcadores de anúncios), escolha uma das opções ou as duas Elemental e SCTE-35 enhanced.

Para exemplos de manifestos criados com cada configuração selecionada, consulte [Exemplo de manifesto: marcadores de anúncios Elemental](#) e [Exemplo de manifesto: marcadores de anúncios SCTE-35 Enhanced](#).

5. Se a origem do seus marcadores de anúncio for um documento ESAM, defina essas configurações adicionais:

- a. Certifique-se de que inseriu XML para Manifest confirm condition notification XML (XML de notificação de condição de confirmação de manifesto) durante o procedimento em [Especificação de marcadores SCTE-35 usando ESAM XML](#).

Quando você quiser marcadores SCTE-35 no fluxo de transporte de saída e no manifesto, use atributos `dataPassThrough` definidos como `"true"`. Quando você não quiser marcadores no fluxo de transporte, não inclua os atributos `dataPassThrough`.

- b. Para cada saída em cada um dos grupos de saída Apple HLS, defina SCTE-35 source (Origem de SCTE-35) como Passthrough (Passagem).
 - i. No painel esquerdo Job (Tarefa), em Output groups (Grupos de saída), Apple HLS, escolha uma saída.
 - ii. Na seção Output settings (Configurações de saída), escolha Transport stream settings (Configurações de fluxo de transporte).
 - iii. Para SCTE-35 source (Origem SCTE-35), escolha Passthrough (Passagem).

Exemplo de manifesto: marcadores de anúncios Elemental

Para gerar o seguinte exemplo de manifesto, escolha Apple HLS group settings (Configurações de grupo Apple HLS), Advanced (Avançado), Ad markers (Marcadores de anúncios), Elemental:

```
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-TARGETDURATION:12
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:1
#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD
#EXTINF:10.000,
file_60p_1_00001.ts
#EXT-X-CUE-OUT:30.000
#EXTINF:2.000,
file_60p_1_00002.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:2.000/30
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00003.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:14.000/30
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00004.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:26.000/30
```

```
#EXTINF:4.000,  
file_60p_1_00005.ts  
#EXT-X-CUE-IN  
#EXTINF:8.000,  
file_60p_1_00006.ts  
#EXTINF:12.000,  
file_60p_1_00007.ts  
#EXTINF:12.000,  
file_60p_1_00008.ts  
#EXTINF:3.000,  
file_60p_1_00009.ts  
#EXT-X-CUE-OUT:30.000  
#EXTINF:9.000,  
file_60p_1_00010.ts  
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:9.000/30  
#EXTINF:12.000,  
file_60p_1_00011.ts  
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:21.000/30  
#EXTINF:9.000,  
file_60p_1_00012.ts  
#EXT-X-CUE-IN  
#EXTINF:3.000,  
file_60p_1_00013.ts  
#EXTINF:12.000,  
file_60p_1_00014.ts  
#EXTINF:12.000,  
file_60p_1_00015.ts  
#EXTINF:3.000,  
file_60p_1_00016.ts  
#EXTINF:9.000,  
file_60p_1_00017.ts  
#EXTINF:12.000,  
file_60p_1_00018.ts  
#EXTINF:12.000,  
file_60p_1_00019.ts  
#EXTINF:12.000,  
file_60p_1_00020.ts  
#EXTINF:12.000,  
file_60p_1_00021.ts  
#EXTINF:12.000,  
file_60p_1_00022.ts  
#EXTINF:12.000,  
file_60p_1_00023.ts  
#EXTINF:10.067,
```

```
file_60p_1_00024.ts
#EXT-X-ENDLIST
```

Exemplo de manifesto: marcadores de anúncios SCTE-35 Enhanced

Para gerar o seguinte exemplo de manifesto, escolha Apple HLS group settings (Configurações de grupo Apple HLS), Advanced (Avançado), Ad markers (Marcadores de anúncios), SCTE-35 enhanced:

```
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-TARGETDURATION:12
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:1
#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD
#EXTINF:10.000,
file_60p_1_00001.ts
#EXT-OATCLS-SCTE35:/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb+AA27oAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA0AAE0xUZn
#EXT-X-CUE-OUT:30.000
#EXTINF:2.000,
file_60p_1_00002.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=2.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb
+AA27oAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA0AAE0xUZn
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00003.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=14.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb
+AA27oAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA0AAE0xUZn
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00004.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=26.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb
+AA27oAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA0AAE0xUZn
#EXTINF:4.000,
file_60p_1_00005.ts
#EXT-OATCLS-SCTE35:/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb+ADbugAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA1AAA3v5+Q
#EXT-X-CUE-IN
#EXTINF:8.000,
file_60p_1_00006.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00007.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00008.ts
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00009.ts
#EXT-OATCLS-SCTE35:/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb+AGb/MAARAg9DVUVJAAAAAn+HCQA0AALMua1L
```



```
#EXT-X-CUE-OUT:30.000
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00010.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=9.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb+AGb/
MAARAg9DVUVJAAAAAn+HCQA0AALMua1L
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00011.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=21.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb+AGb/
MAARAg9DVUVJAAAAAn+HCQA0AALMua1L
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00012.ts
#EXT-0ATCLS-SCTE35:/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb+AJAyEAARAg9DVUVJAAAAAn+HCQA1AABStd4A
#EXT-X-CUE-IN
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00013.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00014.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00015.ts
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00016.ts
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00017.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00018.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00019.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00020.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00021.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00022.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00023.ts
#EXTINF:10.067,
file_60p_1_00024.ts
#EXT-X-ENDLIST
```

Configurar a anulação de disponibilidade de anúncio

Você pode habilitar o esvaziamento de disponibilidade de anúncios para remover conteúdo de vídeo, remover quaisquer legendas e silenciar o áudio durante as partes da saída que estão marcadas como disponíveis para anúncios (disponibilidades de anúncios).

Você configura marcadores SCTE-35 em cada saída individualmente, mas habilita ou desabilita o esvaziamento de disponibilidade de anúncios para cada saída na tarefa. Para usar esvaziamento de disponibilidade de anúncios, você deve configurar os marcadores SCTE-35 e habilitar o esvaziamento de disponibilidade de anúncios, conforme o procedimento a seguir.

Para habilitar o esvaziamento de disponibilidade de anúncios (console)

1. Abra o MediaConvert console em <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Escolha Create new job (Criar uma nova tarefa).
3. Configure sua entrada, grupos de saída e saídas para vídeo e áudio, seguindo o procedimento em [Configurar a passagem SCTE-35](#) ou [Inserir SCTE-35 com ESAM](#).
4. No painel de navegação esquerdo, em Job settings (Configurações da tarefa), escolha Settings (Configurações).
5. Em Global processors (Processadores globais), habilite Ad avail blanking (Anulação da disponibilidade de anúncio).
6. Opcionalmente, em Blanking image (Imagem em branco), forneça um URI para um arquivo de entrada de imagem que esteja armazenado no Amazon S3 ou em um servidor HTTP(S). Nas entradas do Amazon S3, você pode especificar o URI diretamente ou selecionar Browse (Procurar) para escolher dentre seus buckets do Amazon S3. Nas entradas HTTP(S), forneça o URL para o arquivo de vídeo de entrada. Para obter mais informações, consulte [Requisitos de entrada HTTP](#).

Se você especificar uma imagem aqui, o serviço a inserirá em todos os quadros de vídeo dentro da disponibilidade do anúncio. Se você não especificar uma imagem, o serviço usará um painel preto em vez disso.

As imagens de esvaziamento devem ser arquivos .png ou .bmp do mesmo tamanho ou menores, em pixels, que a resolução de vídeo da saída.

Limitações SCTE-35

As limitações à compatibilidade do SCTE-35 são as seguintes:

- Você pode especificar pontos de inserção usando o ESAM XML ou passar por mensagens SCTE-35 da entrada. Não é possível fazer ambos.
- AWS Elemental MediaConvert suporta somente mensagens `time_signal`, não mensagens `splice_insert`.
- O serviço insere mensagens SCTE-35 apenas nas seguintes saídas:
 - Saídas nos grupos de saída File group (Grupo de arquivo) com MPEG-2 Transport Stream (Fluxo de transporte MPEG-2) definido para Container (Contêiner).

Defina o contêiner para cada saída em Output settings (Configurações de saída), Container (Contêiner).

- Saídas em grupos de saída DASH ISO.
- Saídas em grupos de saídas Apple HLS.
- Saídas em um grupo de saídas CMAF.
- O serviço força quadros de Atualização instantânea do decodificador (IDR, Instantaneous Decoder Refresh) nos pontos de inserção especificados em seu documento ESAM XML para os seguintes codecs de saída: MPEG-2, MPEG-4 AVC (H.264) ou HEVC (H.265).

No [MediaConvert console](#), acesse Configurações de codificação, Vídeo e defina o codec para cada saída na seção Codec de vídeo.

- Os grupos de saída DASH ISO e CMAF DASH suportam apenas saídas de manifesto de período único.

Configurar timecodes

AWS Elemental MediaConvert gerencia quadros de vídeo transcodificados por seu timecode. O serviço usa os timecodes das linhas do tempo de entrada e saída criados para alinhar os elementos dos ativos de saída. Para obter informações sobre quais recursos são afetados por cada tipo de linha do tempo e como as linhas do tempo funcionam, consulte [Como MediaConvert usa cronogramas para montar trabalhos](#).

Existem três grupos distintos de configurações de timecode localizados em três lugares diferentes no console:

- Configurações do timecode de entrada

A configuração de entrada Timecode source (Origem do timecode) afeta a linha do tempo de entrada.

- Configuração do timecode por toda a tarefa

As configurações de Timecode configuration (Configuração do timecode) em Job settings (Configurações do trabalho) afetam a linha do tempo de saída.

- Configurações do timecode de saída

As configurações de timecode em Output (Saída) determinam se e como as informações do timecode são exibidas em cada saída. Essas configurações afetam somente o que está incluído nas saídas; elas não determinam quais são os timecodes.

Para fornecer precisão de quadros para entradas de vídeo, MediaConvert usa códigos de tempo que especificam quadros por número de quadros, não por milissegundos. Todos os timecodes estão no seguinte formato de 24 horas com um número de quadro: HH:MM:SS:FF. Para o quadro suspenso, MediaConvert usa um ponto e vírgula antes do número do quadro: HH:MM:SS; FF.

Quando você especifica um clipe de entrada para uma entrada somente de áudio, os últimos números no timecode que você insere correspondem a centésimos de segundo. Por exemplo, 00:00:30:75 é o mesmo que 30,75 segundos.

Tópicos

- [Ajustar a linha do tempo de entrada com a origem do timecode de entrada](#)
- [Ajustar a linha do tempo de saída com a configuração de timecode de todo o trabalho](#)
- [Inserir metadados de timecode](#)
- [Gravação de timecodes nos quadros de vídeo](#)

Ajustar a linha do tempo de entrada com a origem do timecode de entrada

O valor de Timecode source (Origem do timecode) especificado nas configurações de uma entrada afeta a linha do tempo de entrada dessa entrada. Para obter informações sobre quais recursos são afetados pela linha do tempo de entrada, consulte [Linhas do tempo de entrada](#).

Para ajustar a configuração de Timecode source (Origem do timecode) de entrada (console)

1. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, escolha uma entrada.
2. Em Seletor de vídeo, Fonte do timecode, especifique se MediaConvert lê os timecodes da entrada ou os gera. MediaConvert pode gerar timecodes começando do zero ou de um timecode inicial que você especificar. Veja as opções para Timecode source (Origem do timecode):
 - Embedded (Incorporado): o serviço usa todos os timecodes incorporados no vídeo de entrada. Este é o valor padrão.

**Note**

Não escolha esse valor, a menos que seu vídeo de entrada tenha timecodes incorporados.

- Start at 0 (Iniciar em 0): o serviço define o timecode do primeiro quadro da entrada como 00:00:00:00.
- Specified start (Início especificado): o serviço define o timecode do primeiro quadro da entrada como o valor especificado na configuração Start timecode (Timecode inicial).

Independentemente da fonte, os timecodes estão no seguinte formato de 24 horas com um número de quadro: HH:MM:SS:FF.

Para ajustar a configuração de entrada **TimecodeSource** (fonte do Timecode) (API, SDK e) AWS CLI

- Em sua especificação de trabalho JSON, defina um valor para, [TimecodeSource](#) localizado em, Settings Inputs.

Escolha um valor para TimecodeSource da seguinte forma:

- EMBEDDED: o serviço usa todos os timecodes incorporados no vídeo de entrada. Este é o valor padrão.

 Note

Não escolha esse valor, a menos que seu vídeo de entrada tenha timecodes incorporados.

- ZEROBASED: o serviço define o timecode do primeiro quadro da entrada como 00:00:00:00.
- SPECIFIEDSTART: o serviço define o timecode do primeiro quadro da entrada como o valor especificado na configuração Start timecode (Timecode inicial).

Ajustar a linha do tempo de saída com a configuração de timecode de todo o trabalho

Os valores especificados para a Timecode configuration (Configuração do timecode) de todo o trabalho afetam a linha do tempo de saída. Para obter informações sobre quais recursos são afetados pela linha do tempo de saída, consulte [Linha do tempo de saída](#).

Para ajustar a configuração de timecode de todo o trabalho (console)

1. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, escolha Configurações.
2. Na seção Timecode configuration, para Source, escolha um dos seguintes valores:
 - Embedded: o serviço usa todos os timecodes incorporados no vídeo.
 - Start at 0: o serviço ignora quaisquer timecodes incorporados e atribui ao primeiro quadro de vídeo o timecode 00:00:00:00 (HH:MM:SS:FF).
 - Specified start: o serviço ignora quaisquer timecodes incorporados e atribui ao primeiro quadro de vídeo o valor fornecido para Start Timecode.

O campo Start Timecode aparece quando você seleciona Specified start.

Se você usar a API ou um SDK, poderá encontrar essa configuração no arquivo JSON do seu trabalho. O nome da configuração é, Source localizado dentro de Settings, TimecodeConfig.

Se você não escolher um valor para Origem, o serviço usará Incorporado por padrão.

 Note

Se o vídeo de entrada não tiver códigos incorporados e você definir Source (Origem) como Embedded (Incorporada) ou manter Source sem especificar, a saída não terá timecodes. Isto significa que os recursos que exigirem uma hora de início baseada em timecode, como legendas de sidecar e sobreposições gráficas, não aparecerão em sua saída.

3. Defina um valor para Anchor Timecode.

Se você usar uma plataforma de edição que depender de um timecode de âncora, use Anchor timecode (Timecode de âncora) para especificar um ponto em que os quadros de entrada e saída tenham o mesmo timecode. Use o seguinte formato de 24 horas com um número de quadro: HH:MM:SS:FF. Esta configuração ignora a conversão da taxa de quadros.

O comportamento do sistema para Anchor timecode (Timecode de âncora) varia de acordo com a sua configuração para Source (Origem):

- Se você escolher Start at 0 para Source, o quadro de âncora será o timecode fornecido em Anchor timecode, contando a partir de 00:00:00:00.

Por exemplo, se você definir Anchor timecode como 01:00:05:00, o quadro âncora será uma hora e cinco segundos no vídeo.

- Se você escolher Embedded para Source, o quadro de âncora será o timecode fornecido em Anchor timecode, contando a partir do primeiro timecode incorporado.

Por exemplo, se os timecodes incorporados começarem em 01:00:00:00 e você definir Anchor timecode como 01:00:05:00, o quadro âncora será de cinco segundos no vídeo.

- Se você escolher Specified start para Source, o quadro de âncora será o timecode fornecido em Anchor timecode, contando a partir do timecode especificado para o primeiro quadro.

Por exemplo, se você especificar 00:30:00:00 como seu timecode de início e definir Anchor timecode como 01:00:05:00, o quadro âncora será de trinta minutos e cinco segundos no vídeo.

Se você usar a API ou um SDK, poderá encontrar essa configuração no arquivo JSON do seu trabalho. O nome da configuração é `Anchor` e está localizada em `Settings TimecodeConfig`.

Se você não definir um valor para `Anchor timecode`, o serviço não usará um timecode de âncora.

4. Em `Timestamp offset`, forneça uma data. Essa configuração se aplica somente às saídas que suportam um `program-date-time` carimbo. Use `Timestamp offset` para substituir a data do timecode sem afetar o tempo e o número de quadros. Essa configuração não tem efeito, a menos que você também inclua o `program-date-time` carimbo na saída.

Se você usar a API ou um SDK, poderá encontrar essa configuração no arquivo JSON do seu trabalho. O nome da configuração é `TimestampOffset` e está localizado em `Settings TimecodeConfig`.

Para ajustar a configuração do timecode de toda a tarefa (API, SDK e) AWS CLI

1. Em sua especificação de trabalho JSON, defina um valor para [Source](#), localizado dentro de `Settings TimecodeConfig`. Escolha um dos seguintes valores:
 - **EMBEDDED**: o serviço usa todos os timecodes incorporados no vídeo.
 - **ZEROBASED**: o serviço ignora todos os timecodes incorporados e atribui ao primeiro quadro do vídeo o timecode `00:00:00:00` (HH:MM:SS:FF).
 - **SPECIFIEDSTART**: o serviço ignora todos os timecodes incorporados e atribui ao primeiro quadro de vídeo o valor fornecido para `Start Timecode` (Timecode inicial).

O campo `Start Timecode` aparece quando você seleciona `Specified start`.

Se você não escolher um valor para `Origem`, o serviço usará `Incorporado` por padrão.

Note

Se o vídeo de entrada não tiver códigos incorporados e você definir `Source` (Origem) como `Embedded` (Incorporada) ou manter `Source` sem especificar, a saída não terá timecodes. Isto significa que os recursos que exigirem uma hora de início baseada em

timecode, como legendas de sidecar e sobreposições gráficas, não aparecerão em sua saída.

2. Opcional. Em sua especificação de trabalho JSON, defina um valor para `Anchor` localizado em `Settings TimecodeConfig`.

Se você usa uma plataforma de edição que depende do timecode de âncora, use `Anchor` para especificar um ponto no qual os quadros de entrada e saída tenham o mesmo timecode. Use o seguinte formato de 24 horas com um número de quadro: HH:MM:SS:FF. Esta configuração ignora a conversão da taxa de quadros.

O comportamento do sistema para `Anchor` varia de acordo com a sua configuração para `Source`:

- Se você selecionar `ZEROBASED` para `Source` o quadro de âncora será o timecode fornecido em `Anchor` contando a partir de 00:00:00:00.

Por exemplo, se você definir `Anchor` como 01:00:05:00, o quadro de âncora será uma hora e cinco segundos no vídeo.

- Se você selecionar `EMBEDDED` para `Source` o quadro de âncora será o timecode fornecido em `Anchor` contando a partir do timecode incorporado.

Por exemplo, se os timecodes incorporados começarem em 01:00:00:00 e você definir `Anchor` como 01:00:05:00, o quadro de âncora será de cinco segundos no vídeo.

- Se você selecionar `SPECIFIEDSTART` para `Source` o quadro de âncora será o timecode fornecido em `Anchor` contando a partir do timecode especificado para o primeiro quadro.

Por exemplo, se você especificar 00:30:00:00 como o timecode inicial e definir `Anchor` como 01:00:05:00, o quadro de âncora será de trinta minutos e cinco segundos no vídeo.

3. Opcional. Em sua especificação de trabalho JSON, defina um valor para `TimestampOffset` localizado em `Settings TimecodeConfig`. Especifique a data no seguinte formato: YYYY-MM-DD Por exemplo, .2008-06-26

Essa configuração se aplica somente às saídas que suportam um program-date-time carimbo. Use `Timestamp offset` para substituir a data do timecode sem afetar o tempo e o número de quadros. Essa configuração não tem efeito, a menos que você também inclua o program-date-time carimbo na saída.

Inserir metadados de timecode

A configuração de inserção do Timecode determina se uma determinada saída tem timecodes incorporados em seus metadados. MediaConvert coloca automaticamente essas informações no local apropriado, dependendo do codec de saída. Para MPEG-2 e QuickTime codecs, como Apple ProRes, o serviço insere os timecodes nos metadados do vídeo i-Frame. Para H.265 (HEVC) e H.264 (AVC), o serviço insere os timecodes na mensagem de temporização de imagem SEI (informações de aprimoramento suplementares).

Para incluir metadados de timecode em uma saída (console)

1. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, escolha uma saída.
2. Em Stream settings (Configurações de fluxo), Timecode insertion (Inserção de timecode), escolha Insert (Inserir) para incluir metadados de timecode. Escolha Disabled (Desabilitado) para omitir os metadados de timecode.

Para incluir metadados de timecode em uma saída (API, SDK e) AWS CLI

- Em sua especificação de trabalho JSON, defina um valor para [TimecodeInsertion](#), localizado em Settings, OutputGroupsOutputs, VideoDescription.

Use PIC_TIMING_SEI para incluir os metadados de timecode. Use DISABLED para omitir os metadados de timecode.

Gravação de timecodes nos quadros de vídeo

A configuração de Timecode burn-in (Gravação do timecode) determina se uma determinada saída possui timecodes visíveis inscritos nos próprios quadros de vídeo. Os timecodes não são uma sobreposição, mas sim uma parte permanente dos quadros de vídeo.

Para gravar timecodes em uma saída (console)

1. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, escolha uma saída.
2. Em Stream settings, Preprocessors, escolha Timecode burn-in.
3. Opcionalmente, forneça valores para as configurações Prefix, Font size e Position. Mesmo que você não forneça esses valores, os timecodes são gravados na sua saída usando esses valores padrão:

- Prefix: sem prefixo
- Font size: Extra Small (10)
- Position: Top Center

Para obter detalhes sobre cada uma dessas configurações, escolha o link Info ao lado de Timecode burn-in.

Para gravar códigos de tempo em uma saída (API, SDK e) AWS CLI

1. Em sua especificação de trabalho JSON, inclua a configuração [TimecodeBurnin](#).
TimecodeBurnin está localizado em Settings, OutputGroups, Outputs, VideoDescription, VideoPreprocessors.
2. Opcionalmente, forneça valores para as configurações filho de TimecodeBurnin. Se você não fornecer esses valores, os timecodes serão gravados na sua saída usando estes valores padrão:
 - Prefix: sem prefixo
 - FontSize: 10
 - Position: TOP_CENTER

Gerar vídeo em preto

Este guia mostra como gerar vídeo preto com AWS Elemental MediaConvert. Para gerar vídeo em preto, você pode adicionar uma entrada e incluir o Gerador de vídeo ou criar uma saída de vídeo a partir de uma entrada que não tenha vídeo.

Fluxos de trabalho a serem considerados ao gerar vídeo em preto:

- Insira um vídeo em preto no início do seu conteúdo.
- Insira um vídeo em preto entre duas entradas.
- Insira um vídeo em preto no final do seu conteúdo.
- Crie uma faixa de vídeo em preto para uma entrada somente de áudio ou somente de legendas.
- Qualquer combinação anterior.

Tópicos

- [Como gerar vídeo em preto](#)
- [Limitações de atributos para o gerador de vídeo](#)

Como gerar vídeo em preto

Nas etapas a seguir, você incluirá o Gerador de vídeo para gerar um vídeo em preto. Ao fazer isso, especifique também um valor numérico para Duração em milissegundos de 50 a 86400000. Isso cria uma entrada de vídeo com quadros pretos para essa duração sem uma trilha de áudio.

Como alternativa, cria MediaConvert automaticamente um vídeo preto quando as seguintes condições são atendidas:

- Sua entrada não tem vídeo. Os exemplos incluem:
 - Entradas somente de áudio
 - Entradas somente com legendas (em formatos associados)
- Sua saída inclui uma faixa de vídeo.

Nos exemplos anteriores, a duração do vídeo em preto que você gerar corresponderá à duração do áudio ou das legendas de entrada.

Gerar vídeo em preto adicionando uma entrada com o gerador de vídeo especificado.

1. No painel Entrada, ative a opção Gerador de vídeo.
2. Especifique um valor para Duração em milissegundos.
3. Depois de definir o restante de suas configurações de trabalho, selecione Criar.

Criar uma trilha de vídeo em preto para uma entrada somente de áudio.

1. No painel Entrada, mantenha o URL do arquivo de entrada em branco.
2. Em Seletores de áudio, Seletor de áudio 1, ative Arquivo externo.
3. Insira o URL da sua entrada de áudio.
 - Se sua entrada tiver áudio e vídeo, MediaConvert ignora o vídeo de entrada.
4. Em Seletores de áudio, especifique quaisquer outras configurações de áudio de entrada necessárias.

5. Consulte [Etapa 3: criar grupos de saída](#) e [Etapa 4: criar saídas](#) para configurar suas saídas.
 - a. Você deve incluir uma faixa de vídeo em sua saída.
 - b. Você deve incluir uma faixa de áudio na saída, com Fonte de áudio definida como o Seletor de áudio especificado na etapa 2, mostrada anteriormente.
6. Depois de definir o restante de suas configurações de trabalho, selecione Criar.
7. MediaConvert cria automaticamente um vídeo preto com a mesma duração do seletor de áudio de entrada.

Crie uma trilha de vídeo em preto para uma entrada somente de legendas.

1. No painel Entrada, mantenha o URL do arquivo de entrada em branco.
2. Ao lado de Seletores de legendas, escolha Adicionar seletor de legendas.
3. Em Seletor de legendas 1, em Fonte, escolha um formato de legendas associadas.
 - Não há compatibilidade com formatos de legendas que não sejam associadas.
4. Insira o URL da entrada das legendas.
5. Consulte [Etapa 3: criar grupos de saída](#) e [Etapa 4: criar saídas](#) para configurar suas saídas.
 - a. Você deve incluir uma faixa de vídeo em sua saída.
 - b. Você deve incluir uma faixa de legendas em sua saída, com a Fonte de legendas definida para o Seletor de legendas especificado na etapa 2 acima.
6. Depois de definir o restante de suas configurações de trabalho, selecione Criar.
7. MediaConvert cria automaticamente um vídeo preto, com a mesma duração do seletor de legendas de entrada.

Perguntas frequentes sobre o gerador de vídeo

P: E se meu trabalho gerar vídeo em preto e eu definir a taxa de quadros de saída como Seguir fonte?

Se seu trabalho não incluir nenhuma outra entrada, não há nenhuma taxa de quadros de entrada MediaConvert a seguir. Você deve especificar uma taxa de quadros de saída.

Se seu trabalho incluir outras entradas com vídeo, MediaConvert use a taxa de quadros da primeira entrada de vídeo.

P: E se meu trabalho gerar vídeo em preto e eu não definir uma resolução de saída?

Se seu trabalho não incluir nenhuma outra entrada, não há nenhuma resolução de entrada MediaConvert a seguir. Especifique uma resolução de saída.

Se seu trabalho incluir outras entradas com vídeo, MediaConvert use a resolução da primeira entrada de vídeo.

Limitações de atributos para o gerador de vídeo

O atributo a seguir não está disponível quando você gera um vídeo em preto:

- Transcodificação acelerada

Usando sobreposições de vídeo

Com o recurso de sobreposições de vídeo, você pode colocar em camadas o conteúdo de vídeo de vários vídeos simultaneamente. Você também pode mover ou redimensionar dinamicamente o conteúdo do vídeo ao longo do tempo.

As sobreposições de vídeo oferecem muitas possibilidades criativas. Alguns exemplos de fluxos de trabalho comuns podem incluir:

- Forneça imagens alternativas para uma cena.
- Exclua conteúdo em branco, como conteúdo capturado durante uma transmissão ao vivo ou conteúdo sobre o qual você não tem direitos.
- Reduza seu conteúdo principal enquanto um anúncio é reproduzido.

Tópicos

- [Como sobrepor um vídeo em tela cheia](#)
- [Como reduzir o conteúdo durante a reprodução do anúncio \(\) picture-in-picture](#)
- [Como reduzir o conteúdo durante a reprodução de anúncios \(merge squeeze\)](#)
- [Limitações do atributo de sobreposição de vídeo](#)

Como sobrepor um vídeo em tela cheia

O procedimento a seguir descreve como exibir uma sobreposição de vídeo em tela cheia por um período especificado por você.

MediaConvert console

Para adicionar uma sobreposição de vídeo usando o MediaConvert console:

1. Abra a página [Criar tarefa](#) no MediaConvert console.
2. Especifique um vídeo de entrada. Para obter mais informações, consulte Etapa 1: Arquivos de entrada em [Configuração de trabalhos](#).
3. Nas configurações da sua entrada, ao lado de Sobreposições de vídeo, escolha Adicionar sobreposição.
4. Especifique um URL de arquivo de entrada.
5. Especifique um Código de hora inicial.
6. Especifique um Código de hora final.
7. Opcionalmente, adicione qualquer Cortes de entrada para sua sobreposição de vídeo.

API, SDK ou AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Para especificar uma sobreposição de vídeo usando a API, o SDK ou AWS Command Line Interface (AWS CLI), inclua JSON VideoOverlays nas configurações do trabalho.

A seguir está um trecho de uma configuração de trabalho JSON que especifica uma sobreposição de vídeo em tela cheia no timecode 00:10:00:00 por um minuto a partir de uma entrada recortada:

```
{
  "Settings": {
    "Inputs": [
      {
        "VideoOverlays": [
          {
            "Input": {
              "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/overlay.mp4",
              "InputClippings": [
                {
                  "StartTimecode": "00:10:00:00",
                  "EndTimecode": "00:11:00:00"
                }
              ]
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
    }  
  ],  
  "TimecodeSource": "EMBEDDED"  
},  
"StartTimecode": "00:01:00:00",  
"EndTimecode": "00:02:00:00"  
}  
]  
}  
]  
}  
}
```

Como reduzir o conteúdo durante a reprodução do anúncio () picture-in-picture

O procedimento a seguir descreve como reduzir o tamanho do seu conteúdo principal (para 20%) ao exibir um anúncio em tela cheia. Nas etapas 3 a 7, você especifica um anúncio em tela cheia. Nas etapas de 8 a 12, você reduz temporariamente o vídeo de entrada básico.

MediaConvert console

Para adicionar uma sobreposição de vídeo usando o MediaConvert console:

1. Abra a página [Criar tarefa](#) no MediaConvert console.
2. Especifique um vídeo de entrada. Para obter mais informações, consulte Etapa 1: Arquivos de entrada em [Configuração de trabalhos](#).
3. Nas configurações da sua entrada, ao lado de Sobreposições de vídeo, escolha Adicionar sobreposição.
4. Especifique um URL do arquivo de entrada para seu arquivo de anúncio.
5. Especifique um Código de hora inicial.
6. Especifique um Código de hora final.
7. Opcionalmente, adicione qualquer Cortes de entrada para sua sobreposição de vídeo.
8. Adicione uma sobreposição separada ao escolher Adicionar sobreposição. Essa sobreposição fornece as transições de redimensionamento animadas para seu vídeo de entrada básico.
9. Escolha Adicionar transição.
10. Na Transição, especifique o seguinte: Altura: 20, Largura: 20, Posição X: 75, Posição Y: 75. Especifique um Timecode inicial e especifique um Timecode final.

11. Escolha Adicionar transição.
12. Na Transição, especifique o seguinte: Altura: 100, Largura: 100, Posição X: 0 Posição Y: 0. Especifique um Timecode inicial e especifique um Timecode final.

API, SDK ou AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Para especificar uma sobreposição de vídeo usando a API, o SDK ou AWS Command Line Interface (AWS CLI), inclua JSON VideoOverlays nas configurações do trabalho.

O seguinte é um trecho de uma configuração de trabalho JSON que especifica um anúncio em tela cheia e reduz temporariamente o tamanho do vídeo de entrada base:

```
{
  "Settings": {
    "Inputs": [
      {
        "VideoOverlays": [
          {
            "EndTimecode": "00:00:18:00",
            "InitialPosition": {
              "Height": 100,
              "Unit": "PERCENTAGE",
              "Width": 100,
              "XPosition": 0,
              "YPosition": 0
            },
            "Input": {
              "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/advertisement.mp4",
              "InputClippings": [
                {
                  "EndTimecode": "00:01:15:02",
                  "StartTimecode": "00:00:45:00"
                }
              ],
              "TimecodeSource": "ZEROBASED"
            },
            "StartTimecode": "00:00:13:00"
          },
          {
            "Transitions": [
              {
                "EndPosition": {
```

```
        "Height": 20,  
        "Unit": "PERCENTAGE",  
        "Width": 20,  
        "XPosition": 75,  
        "YPosition": 75  
    },  
    "EndTimecode": "00:00:13:40",  
    "StartTimecode": "00:00:13:00"  
},  
{  
    "EndPosition": {  
        "Height": 100,  
        "Unit": "PERCENTAGE",  
        "Width": 100,  
        "XPosition": 0,  
        "YPosition": 0  
    },  
    "EndTimecode": "00:00:18:00",  
    "StartTimecode": "00:00:17:40"  
}  
]  
}  
]  
}  
]  
}
```

Como reduzir o conteúdo durante a reprodução de anúncios (merge squeeze)

O procedimento a seguir descreve como reduzir o tamanho do seu conteúdo principal (para 75 por cento) enquanto exibe um anúncio abaixo dele. Nas etapas 3 a 12, você especifica um anúncio em tela cheia. Nas etapas 12 a 17, você reduz temporariamente o vídeo de entrada base.

MediaConvert console

Para adicionar uma sobreposição de vídeo usando o MediaConvert console:

1. Abra a página [Criar tarefa](#) no MediaConvert console.
2. Especifique um vídeo de entrada. Para obter mais informações, consulte Etapa 1: Arquivos de entrada em [Configuração de trabalhos](#).

3. Nas configurações da sua entrada, ao lado de Sobreposições de vídeo, escolha Adicionar sobreposição.
4. Especifique um URL do arquivo de entrada para seu arquivo de anúncio.
5. Especifique um Código de hora inicial.
6. Especifique um Código de hora final.
7. Em Posição inicial, especifique o seguinte: Altura: 125, Largura: 125, Posição X: -25, Posição Y: 0, Unidade: Porcentagem, especifique um Timecode inicial e especifique um Timecode final.
8. Escolha Adicionar transição.
9. Na Transição, especifique o seguinte: Altura: 100, Largura: 100, posição X: 0 posição Y: 0, Unidade: Porcentagem, especifique um Timecode inicial e especifique um Timecode final.
10. Escolha Adicionar transição.
11. Na Transição, especifique o seguinte: Altura: 125, Largura: 125, posição X: -25, posição Y: 0, Unidade: Porcentagem, especifique um Timecode inicial e especifique um Timecode final.
12. Opcionalmente, adicione qualquer Cortes de entrada para sua sobreposição de vídeo.
13. Adicione uma sobreposição separada ao escolher Adicionar sobreposição. Essa sobreposição fornece as transições de redimensionamento animadas para seu vídeo de entrada básico.
14. Escolha Adicionar transição.
15. Na Transição, especifique o seguinte: Altura: 75, Largura: 75, posição X: 25, posição Y: 0, Unidade: Porcentagem, especifique um Timecode inicial e especifique um Timecode final.
16. Escolha Adicionar transição.
17. Na Transição, especifique o seguinte: Altura: 100, Largura: 100, posição X: 0 posição Y: 0, Unidade: Porcentagem, especifique um Timecode inicial e especifique um Timecode final.

API, SDK ou AWS Command Line Interface ()AWS CLI

Para especificar uma sobreposição de vídeo usando a API, o SDK ou AWS Command Line Interface (AWS CLI), inclua `JSON VideoOverlays` nas configurações do trabalho.

O seguinte é um trecho de uma configuração de trabalho JSON que especifica um anúncio em tela cheia e reduz temporariamente o tamanho do vídeo de entrada base:

```
{
  "Settings": {
    "Inputs": [
      {
```

```
"VideoOverlays": [
  {
    "InitialPosition": {
      "Height": 125,
      "Unit": "PERCENTAGE",
      "Width": 125,
      "XPosition": -25,
      "YPosition": 0
    },
    "Input": {
      "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/advertisement.mov"
    },
    "Transitions": [
      {
        "EndPosition": {
          "Height": 100,
          "Unit": "PERCENTAGE",
          "Width": 100,
          "XPosition": 0,
          "YPosition": 0
        },
        "EndTimecode": "00:00:14:00",
        "StartTimecode": "00:00:13:00"
      },
      {
        "EndPosition": {
          "Height": 125,
          "Unit": "PERCENTAGE",
          "Width": 125,
          "XPosition": -25,
          "YPosition": 0
        },
        "EndTimecode": "00:00:19:30",
        "StartTimecode": "00:00:18:30"
      }
    ]
  },
  {
    "Transitions": [
      {
        "EndPosition": {
          "Height": 75,
          "Unit": "PERCENTAGE",
          "Width": 75,
```

```
        "XPosition": 25,
        "YPosition": 0
    },
    "EndTimecode": "00:00:14:00",
    "StartTimecode": "00:00:13:00"
},
{
    "EndPosition": {
        "Height": 100,
        "Unit": "PERCENTAGE",
        "Width": 100,
        "XPosition": 0,
        "YPosition": 0
    },
    "EndTimecode": "00:00:19:30",
    "StartTimecode": "00:00:18:30"
}
]
}
]
}
]
}
```

Limitações do atributo de sobreposição de vídeo

As sobreposições de vídeo têm as seguintes restrições:


- MediaConvert não suporta reprodução de áudio ou legendas separadas para sobreposições de vídeo. Durante uma sobreposição de vídeo, qualquer áudio ou legenda do seu vídeo de entrada básico continuarão ininterruptos.
- As sobreposições de vídeo são específicas para entradas de vídeo individuais. Por exemplo, se as configurações do trabalho incluírem três entradas de vídeo, você poderá adicionar uma sobreposição de vídeo individual à Entrada 1, Entrada 2, e/ou Entrada 3. No entanto, você não pode adicionar uma única sobreposição de vídeo que abranja todas as três entradas.
- Você pode incluir até 99 sobreposições de vídeo nas configurações do seu trabalho e até 99 clipes de entrada em cada sobreposição de vídeo.
- MediaConvert não oferece suporte à transparência para sobreposições de vídeo. Todos os canais alfa presentes na entrada ficarão pretos na saída.

- Para obter consistência na cor e na formatação da imagem de vídeo de saída, recomendamos que você especifique arquivos de sobreposição de vídeo com metadados de cor precisos e completos.

Preenchimento de vídeo com quadros de vídeo em preto


AWS Elemental MediaConvert pode preencher faixas de vídeo com quadros de vídeo pretos para que as durações de vídeo e áudio se alinhem.

Os arquivos de mídia de entrada podem ter faixas de áudio e vídeo com diferentes durações. No gráfico de barras horizontal a seguir, a trilha de áudio começa antes da trilha de vídeo e termina depois dela.



Você pode usar o Preencher vídeo para alongar a faixa de vídeo. No painel Entrada, em Seletor de vídeo, escolha Correção de vídeo e defina Preencher vídeo como Black. Dependendo da sua entrada, isso gera quadros de vídeo em preto no início, no final ou no início e no final do vídeo.

No gráfico de barras horizontal a seguir, quadros em preto preenchem o início e o fim do vídeo para corresponder à duração do áudio.



Perguntas frequentes sobre o preencher vídeo

P: Como os quadros de vídeo e as amostras de áudio têm taxas diferentes, AWS Elemental MediaConvert algum dia gerará quadros de vídeo parciais?

MediaConvert gera quadros de vídeo completos.

Se você tiver um fluxo de trabalho downstream que seja sensível a diferenças de duração muito pequenas entre o vídeo e o áudio, defina a Duração do áudio como `Match video duration` nas configurações de vídeo de saída.

P: E se os carimbos de data/hora (PTS) da apresentação inicial nas minhas faixas de entrada de vídeo e áudio forem diferentes?

Se o vídeo de entrada começar em 10 segundos e tiver uma duração de 30 segundos, e o áudio de entrada começar em 0 segundos e também tiver uma duração de 30 segundos, 10 segundos de vídeo em preto serão adicionados ao início.

P: E se o áudio na minha entrada começar depois do vídeo? Ou o áudio terminar antes do vídeo?

Um silêncio de áudio é inserido no início ou no final para se alinhar com o início ou o final do vídeo.

P: Em vez disso, posso usar o recorte de entrada para alinhar as durações de áudio e vídeo?

Sim, o recorte de entrada pode ajudar a realizar a mesma tarefa de alinhar as durações de áudio e vídeo. Mas lembre-se de que o recorte de entrada também remove o conteúdo de áudio ou vídeo da entrada.

Limitações de atributos para preenchimento de vídeo

O atributo a seguir não está disponível quando você preenche com vídeo em preto:

- Transcodificação acelerada

Usando a rotação de vídeo em AWS Elemental MediaConvert

Para a maioria das entradas, você pode escolher como AWS Elemental MediaConvert gira seu vídeo. Você pode especificar a rotação ou definir a rotação para automática. A rotação automática usa os metadados de rotação contidos nos arquivos de entrada. Algumas câmeras, geralmente as de smartphones, registram esses metadados de rotação quando você liga a câmera antes de começar a gravar o vídeo. Esses metadados de rotação, às vezes chamados de ângulos ou caixas de rotação, fornecem metadados de rotação para o dispositivo player usado para visualizar o vídeo. MediaConvert pode detectar automaticamente esses metadados de rotação e girar seu vídeo durante a transcodificação para que ele apareça corretamente em todos os players.

Tip

Se as saídas de vídeo são giradas de uma forma que você não espera, uma causa provável é que o vídeo de entrada tenha metadados de rotação, mas que as configurações do trabalho não especificam que o serviço deve usá-los. Tente definir Rotate (Girar) para Automatic (Automático). Encontre essa configuração na página Create job (Criar trabalho), em Input (Entrada), na seção Video selector (Seletor de vídeo).

Tópicos

- [Configurando a rotação manual de vídeo](#)
- [Configurando a rotação detectada automaticamente](#)
- [Requisitos de arquivo de entrada para rotação de vídeo](#)

Configurando a rotação manual de vídeo

Quando você especifica a rotação para sua entrada, AWS Elemental MediaConvert gira o vídeo de sua entrada no sentido horário na quantidade que você especificar. Essa rotação se aplica a todas

as saídas no trabalho. Você pode girar no sentido horário em 90, 180 ou 270 graus. A imagem a seguir mostra uma saída de vídeo de um trabalho que especifica uma rotação de 90 graus.

 Note

AWS Elemental MediaConvert não passa pelos metadados de rotação. Independentemente de como você definir Rotate (Girar), as saídas do trabalho não têm metadados de rotação.

Para especificar a rotação de seu vídeo

1. Na página Create job (Criar trabalho), no painel Job (Trabalho) à esquerda, na seção Inputs (Entradas), escolha a entrada que você deseja girar.
2. Na seção Video selector (Seletor de vídeo) à esquerda, para Rotate (Girar), escolha a quantidade de rotação no sentido horário que você deseja.

Se você usar a API ou um SDK, poderá encontrar essa configuração no arquivo JSON do seu trabalho. O nome da configuração é `rotate`. Encontre a propriedade [de rotação](#) na Referência da AWS Elemental MediaConvert API.

 Note

AWS Elemental MediaConvert não gira imagens e imagens em movimento que você sobrepõe. Se você usar o recurso de inserção de imagem ou o recurso de inserção de imagem em movimento com a funcionalidade de rotação, gire sua sobreposição antes de enviá-la. Especifique a posição de suas sobreposições que devem ser exibidas no vídeo após a rotação.

Configurando a rotação detectada automaticamente

Se seu vídeo tiver metadados de rotação incorporados, AWS Elemental MediaConvert poderá detectá-los e girar automaticamente o conteúdo do vídeo para que ele seja orientado corretamente nas saídas.

Note

AWS Elemental MediaConvert não passa pelos metadados de rotação. Independentemente de como você definir Rotate (Girar), as saídas do trabalho não têm metadados de rotação.

Para habilitar a rotação automática

1. Verifique se o contêiner de entrada é .mov ou .mp4 e que sua entrada tem metadados de rotação.
2. Na página Create job (Criar trabalho), no painel Job (Trabalho) à esquerda, na seção Inputs (Entradas), escolha a entrada que tem metadados de rotação.
3. Na seção Video selector (Seletor de vídeo) à esquerda, para Rotate (Girar), escolha Automatic (Automático).

Note

AWS Elemental MediaConvert não gira imagens e imagens em movimento que você sobrepõe. Se você usar o recurso de inserção de imagem ou o recurso de inserção de imagem em movimento com a funcionalidade de rotação, gire sua sobreposição antes de enviá-la. Especifique a posição de suas sobreposições que devem ser exibidas no vídeo após a rotação.

Requisitos de arquivo de entrada para rotação de vídeo

Você pode usar a rotação para entradas que tenham as seguintes características de vídeo:

- Vídeo progressivo
- Esquema de subsampling Chroma 4:2:2 ou 4:2:0

Além das restrições de entrada gerais para o recurso de rotação, para usar a rotação automática o arquivo de entrada deve estar em conformidade com essas limitações:

- Contêiner de entrada: .mov ou .mp4
- Metadados de rotação especificando rotação de 90, 180 ou 270 graus

Se os metadados de rotação estiverem dentro de um grau de metadados menos ou mais do que os valores listados aqui, o serviço será arredondado para um valor suportado.

 Note

Se o seu arquivo de entrada tiver metadados de rotação que especifiquem uma rotação diferente das listados aqui, o serviço utiliza como padrão nenhuma rotação.

Comportamento de escalabilidade do vídeo e proporções de aspecto

Você pode escolher como AWS Elemental MediaConvert dimensionar sua imagem de vídeo de entrada para a resolução de saída especificada usando o comportamento de escala.

As tabelas a seguir mostram como o Comportamento de escalabilidade, o Preenchimento de escala, a Altura e a Largura interagem para alterar a imagem de saída.

Tópicos

- [Configuração do ajuste de escala padrão \(ajuste com preenchimento\)](#)
- [Configuração do alongamento para a escala de saída](#)
- [Configurar o ajuste de escala](#)
- [Configuração do ajuste sem aumentar a escala](#)
- [Configurar o ajuste de escala de preenchimento](#)

Configuração do ajuste de escala padrão (ajuste com preenchimento)


Se você escolher Padrão (Ajustar com preenchimento) para seu comportamento de dimensionamento, MediaConvert redimensionará a imagem do vídeo de acordo com a resolução de saída. Em seguida, se a resolução de entrada tiver uma proporção diferente da resolução de saída, MediaConvert preencha a imagem do vídeo até que ela corresponda às dimensões da resolução de saída.

Por exemplo, se o arquivo de entrada for 1280 pixels por 720 pixels e você especificar uma resolução de saída que seja 640 pixels por 480 pixels, MediaConvert reduza o tamanho da imagem

640x360 e, em seguida, preencha a parte superior e inferior da imagem para que a resolução final do vídeo seja640x480. MediaConvert não usa recorte para o comportamento de escala padrão.







Chave

O gráfico principal a seguir mostra a largura, a altura, o corte e o preenchimento das imagens de entrada e saída. Nesse gráfico principal, as dimensões de entrada (na parte superior e esquerda) estão em azul e as dimensões de saída (na parte inferior e direita) estão em vermelho.



A tabela a seguir mostra exemplos de comportamento de escalabilidade de imagem quando as resoluções de entrada e saída são diferentes. Para obter detalhes sobre como ler as imagens, consulte o gráfico principal anterior.

Condição	Entrada	Saída
Largura de entrada menor que a largura de saída		
Altura de entrada menor que a altura de saída		

Condição	Entrada	Saída
Largura de entrada menor que a largura de saída Altura de entrada maior que a altura de saída		
Largura de entrada maior que a largura de saída Altura de entrada menor que a altura de saída		
Largura de entrada maior que a largura de saída Altura de entrada maior que a altura de saída		

Configuração do alongamento para a escala de saída

Se você escolher Stretch para saída de acordo com seu comportamento de dimensionamento, MediaConvert estica ou reduz a imagem do vídeo até a resolução de saída.


Por exemplo, se sua imagem de entrada for 200 pixels por 200 pixels e você quiser uma resolução de saída que seja 300 pixels por 400 pixels, MediaConvert aumente o tamanho da imagem de entrada para 300 pixels por 400 pixels, distorcendo as proporções da imagem de saída. MediaConvert não usa preenchimento ou recorte para que o Stretch produza o comportamento de dimensionamento.

⚠ Important









Se a resolução de entrada tiver uma proporção diferente da resolução de saída, a imagem de saída ficará distorcida quando comparada à imagem de entrada.

Chave

O gráfico principal a seguir mostra a largura, a altura, o corte e o preenchimento das imagens de entrada e saída. Nesse gráfico principal, as dimensões de entrada (na parte superior e esquerda) estão em azul e as dimensões de saída (na parte inferior e direita) estão em vermelho.



A tabela a seguir mostra exemplos de comportamento de escalabilidade de imagem quando as resoluções de entrada e saída são diferentes. Para obter detalhes sobre como ler as imagens, consulte o gráfico principal anterior.

Condição	Entrada	Saída
Largura de entrada menor que a largura de saída Altura de entrada menor que a altura de saída		
Largura de entrada menor que a largura de saída Altura de entrada maior que a altura de saída		
Largura de entrada maior que a largura de saída Altura de entrada menor que a altura de saída		
Largura de entrada maior que a largura de saída Altura de entrada maior que a altura de saída		


Configurar o ajuste de escala

Se você escolher Ajustar para seu comportamento de dimensionamento, MediaConvert dimensionará sua imagem de entrada até que ela caiba dentro das dimensões de sua resolução de saída, sem exceder as dimensões de sua resolução de saída.









Por exemplo, se o arquivo de entrada for 200 pixels por 200 pixels e você quiser uma resolução de saída que seja 300 pixels por 400 pixels, MediaConvert aumente a imagem para 300 pixels por 300 pixels. MediaConvert não adiciona preenchimento à sua saída quando você escolhe Ajustar.

Chave

O gráfico principal a seguir mostra a largura, a altura, o corte e o preenchimento das imagens de entrada e saída. Nesse gráfico principal, as dimensões de entrada (na parte superior e esquerda) estão em azul e as dimensões de saída (na parte inferior e direita) estão em vermelho.



A tabela a seguir mostra exemplos de comportamento de escalabilidade de imagem quando as resoluções de entrada e saída são diferentes. Para obter detalhes sobre como ler as imagens, consulte o gráfico principal anterior.

Condição	Entrada	Saída
Largura de entrada menor que a largura de saída Altura de entrada menor que a altura de saída		
Largura de entrada menor que a largura de saída Altura de entrada maior que a altura de saída		
Largura de entrada maior que a largura de saída Altura de entrada menor que a altura de saída		
Largura de entrada maior que a largura de saída Altura de entrada maior que a altura de saída		

Configuração do ajuste sem aumentar a escala

Se você escolher Ajustar sem aumentar a escala para seu comportamento de dimensionamento, MediaConvert diminua o tamanho da imagem de entrada até que ela caiba dentro das dimensões da

resolução de saída, sem ultrapassar nenhuma das dimensões da resolução de saída. Se a imagem de entrada for menor que a imagem de saída, MediaConvert não aumentará o tamanho da imagem.


Por exemplo, se sua imagem de entrada for 400 pixels por 400 pixels e você quiser uma resolução de saída que seja 200 pixels por 300 pixels, reduza sua MediaConvert imagem de entrada para 200 pixels por 200 pixels. MediaConvert não adiciona preenchimento quando você escolhe Fit sem aumentar a escala.

Note

Você não pode escolher Ajustar sem aumentar a escala ao ativar o ABR automatizado nos grupos de saída Apple HLS, DASH ou CMAF.

Chave

O gráfico principal a seguir mostra a largura, a altura, o corte e o preenchimento das imagens de entrada e saída. Nesse gráfico principal, as dimensões de entrada (na parte superior e esquerda) estão em azul e as dimensões de saída (na parte inferior e direita) estão em vermelho.



A tabela a seguir mostra exemplos de comportamento de escalabilidade de imagem quando as resoluções de entrada e saída são diferentes. Para obter detalhes sobre como ler as imagens, consulte o gráfico principal anterior.

Condição	Entrada	Saída
Largura de entrada menor que a largura de saída Altura de entrada menor que a altura de saída		
Largura de entrada menor que a largura de saída Altura de entrada maior que a altura de saída		
Largura de entrada maior que a largura de saída Altura de entrada menor que a altura de saída		
Largura de entrada maior que a largura de saída Altura de entrada maior que a altura de saída		


Configurar o ajuste de escala de preenchimento

Se você escolher Preencher para seu comportamento de dimensionamento, MediaConvert redimensiona a imagem de entrada até que ela preencha as dimensões da resolução de saída e recorte tudo que exceda as dimensões da resolução de saída.

Por exemplo, se o arquivo de entrada tiver 200 pixels por 200 pixels e você quiser uma resolução de saída que seja 300 pixels por 400 pixels, MediaConvert aumente o tamanho da imagem de entrada para 400 400 pixels por pixels, recorte os 50 pixels superior e inferior e retorne um arquivo 300 400 pixel por pixel. MediaConvert não adiciona preenchimento à sua saída quando você escolhe Preencher.

Chave

O gráfico principal a seguir mostra a largura, a altura, o corte e o preenchimento das imagens de entrada e saída. Nesse gráfico principal, as dimensões de entrada (na parte superior e esquerda) estão em azul e as dimensões de saída (na parte inferior e direita) estão em vermelho.



A tabela a seguir mostra exemplos de comportamento de escalabilidade de imagem quando as resoluções de entrada e saída são diferentes. Para obter detalhes sobre como ler as imagens, consulte o gráfico principal anterior.

Condição	Entrada	Saída
Largura de entrada menor que a largura de saída Altura de entrada menor que a altura de saída		
Largura de entrada menor que a largura de saída Altura de entrada maior que a altura de saída		
Largura de entrada maior que a largura de saída Altura de entrada menor que a altura de saída		
Largura de entrada maior que a largura de saída Altura de entrada maior que a altura de saída		

Solução de problemas

Este capítulo descreve erros e avisos que você pode usar para solucionar problemas AWS Elemental MediaConvert.

Os erros ocorrem quando seu trabalho se depara com um problema que resulta em um ERROR status. Como alternativa, você recebe avisos quando ocorre um problema em seu trabalho, mas o trabalho é concluído mesmo assim. Para obter mais informações sobre status de trabalhos, consulte [Monitorar MediaConvert o andamento do trabalho](#).

Cada erro e aviso tem um código e uma mensagem. O código identifica o problema de forma exclusiva e a mensagem explica brevemente o que aconteceu. Para obter mais detalhes, incluindo possíveis causas e próximas etapas recomendadas, encontre seu erro ou aviso nas seções a seguir.

Se você entrar em contato com a [Central AWS Support](#) para fins de solução de problemas, disponibilize as seguintes informações:

- O Região da AWS que você usou para o trabalho
- O ID do trabalho
- Seu Conta da AWS ID
- Seu conteúdo de origem, se aplicável e disponível
- Quaisquer outros detalhes sobre o problema que podem ajudar na solução do problema

Tópicos

- [Códigos de erro](#)
- [Códigos de aviso](#)

Códigos de erro

MediaConvert retorna códigos de erro quando os trabalhos de transcodificação apresentam problemas. Você pode usar EventBridge a Amazon para rastrear os códigos de erro que o serviço retorna.

MediaConvert cobra sua conta somente quando um trabalho atinge o COMPLETED status. Você não paga por trabalhos que terminam em um status ERROR.

A seguir, são apresentadas informações detalhadas sobre códigos de erro e mensagens MediaConvert retornadas, suas possíveis causas e soluções. Para encontrar informações sobre um erro, você pode encontrar rapidamente o código do erro usando os links a seguir. Os detalhes de cada erro estão disponíveis após a tabela.

Códigos de erro

[1010](#) | [1020](#) | [1021](#) | [1022](#) | [1030](#) | [1040](#) | [1041](#) | [1042](#) | [1043](#) | [1056](#) | [1060](#) | [1075](#) | [1076](#) | [1076](#) | [1080](#) | [1091](#) | [1092](#) | [1093](#) | [1401](#) | [1404](#) | [1432](#) | [1433](#) | [1434](#) | [1515](#) | [1517](#) | [1522](#) | [1550](#) | [1601](#) | [1602](#) | [1603](#) | [1700](#) | [1999](#) | [3400](#) | [3401](#) | [3403](#) | [3404](#) | [3408](#) | [3450](#) | [3451](#) | [3452](#) | [3453](#) | [3454](#) | [3455](#) | [3456](#) | [3457](#) | [3458](#) | [3999](#)

A seguir está uma lista de códigos de erro, etapas de solução de problemas e mensagens de erro relacionadas:

1010 | Erro de acesso ao arquivo

MediaConvert não consegue abrir um ou mais dos seus arquivos de entrada.

O que isso significa: MediaConvert tentei acessar seu arquivo de entrada, mas não consegui abri-lo. Isso geralmente acontece quando o arquivo está inacessível, corrompido ou em um formato não suportado. Isso pode ser devido a problemas de permissão do IAM, a um tipo de arquivo não suportado ou a um caminho incorreto do Amazon S3.

Para resolver esse problema:

- Verifique se o caminho do arquivo está correto.
- Verifique se sua função do IAM tem as permissões adequadas para acessar o arquivo.
- Verifique se o arquivo de entrada está em um formato compatível.
- Tente baixar o arquivo para verificar se ele não está corrompido.
- Tente reproduzir o arquivo em um reprodutor de mídia para verificar sua integridade.

Para obter mais informações sobre formatos de entrada e codecs compatíveis, consulte.

[Formatos de entrada compatíveis](#)

Exemplos de mensagens de erro:

Não foi possível abrir o arquivo de entrada [s3://amzn-s3-demo-bucket/VIDEO. MP4]: Falha na sonda/abertura: [Nenhum analisador encontrado para o contêiner]]

Não é possível abrir o arquivo de entrada [https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/MANIFEST.M3U8]: [Falha na sonda/abertura: [O arquivo de manifesto neste URL não foi formado corretamente: [/MANIFEST.M3U8]. https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com Ele contém mais de uma EXT-X-VERSION tag #. Corrija o manifesto e reenvie seu trabalho.]]

Não é possível abrir o arquivo de entrada [https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/MANIFEST.M3U8]: [Falha na sondagem/abertura: [A versão do arquivo de manifesto neste URL é mais recente do que suportamos: [/MANIFEST.M3U8]. https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com Oferecemos suporte a versões de até [4].]]

Não é possível abrir o arquivo de entrada [https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/MANIFEST.M3U8]: [Falha na sonda/abertura: [O manifesto secundário neste URL não foi formado corretamente: [/VARIANT.M3U8]. https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com Ela especifica uma duração de segmento maior em #EXTINF do que em #EXT -X-TARGETDURATION. O problema está nesta linha: [# EXTINF:13,]. Corrija o manifesto e reenvie seu trabalho.]]

Falha ao inicializar o pipeline [O arquivo de legenda [s3://amzn-s3-demo-bucket/CAPTIONS.VTT] não parece ser do tipo correto.]. (É)

Falha ao baixar s3://amzn-s3-demo-bucket/IMAGE.PNG

1020 | Erro de vídeo ausente

MediaConvert não consigo encontrar nenhum vídeo no seu stream de entrada.

O que isso significa: MediaConvert conseguiu abrir seu arquivo, mas não conseguiu localizar nenhum conteúdo de vídeo nele. O arquivo pode conter somente áudio ou ter uma faixa de vídeo formatada incorretamente.

Para resolver esse problema:

- Verifique se o arquivo realmente contém conteúdo de vídeo.
- Verifique se o codec de vídeo é compatível MediaConvert com.
- Tente recodificar o arquivo com um codec de vídeo padrão.

Para obter mais informações sobre codecs e contêineres de vídeo compatíveis, consulte.

[Formatos de entrada compatíveis](#)

Exemplos de mensagens de erro:

Seu arquivo de entrada [s3://amzn-s3-demo-bucket/VIDEO. MP4] não tem vídeo que o transcodificador possa consumir. Compare seu codec de vídeo de entrada com esta lista de combinações de codecs e contêineres de vídeo de entrada compatíveis: <https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/reference-codecs-containers-input-reference-codecs-containers-input.html#-video>.

A sincronização de vídeo não leu quadros bons o suficiente para ser processada com sucesso

Nenhum vídeo encontrado no programa [1]

Nenhum vídeo encontrado para o índice de fluxo [1] com PID [256].

ID de programa inválida especificada para o trabalho. 0 não é uma ID de programa válida.

1021 | Erro de áudio ausente

MediaConvert não conseguiu encontrar nenhum áudio no seu stream de entrada.

O que isso significa: MediaConvert conseguiu abrir seu arquivo, mas não conseguiu localizar nenhum conteúdo de áudio nele. O arquivo pode ser somente de vídeo ou ter uma faixa de áudio formatada incorretamente.

Para resolver esse problema:

- Verifique se o arquivo realmente contém conteúdo de áudio.
- Verifique se você selecionou a faixa de áudio correta nas configurações do seu trabalho.
- Verifique se o codec de áudio é suportado pelo MediaConvert.

Para obter mais informações sobre codecs e contêineres de áudio compatíveis, consulte.

[Formatos de entrada compatíveis](#)

Exemplos de mensagens de erro:

Nenhum quadro de áudio decodificado em [selector- (Seletor de áudio 1) -track-1-drc]

O demuxer e o decodificador foram cancelados em [selector- (Seletor de áudio 1) -track-1-drc] antes que qualquer quadro fosse decodificado

1022 | Erro de código de tempo

MediaConvert não foi possível encontrar ou ler o timecode em sua entrada.

O que isso significa: MediaConvert estava procurando um tipo específico de timecode em seu arquivo de entrada, mas não conseguiu encontrá-lo. Isso acontece quando você configura seu trabalho para usar uma fonte de timecode que não existe no seu arquivo.

Para resolver esse problema:

- Modifique sua configuração de substituição de timecode incorporado para Nenhuma.
- Use uma fonte de timecode diferente que exista na sua entrada.
- Modifique a fonte do timecode para "Começar em 0" se o arquivo não tiver timecodes incorporados.

Para obter mais informações sobre as opções de configuração de timecode, consulte [Configurar timecodes](#).

Exemplos de mensagens de erro:

Você configurou a substituição do timecode incorporado (embeddedTimecodeOverride) para Usar MDPM (USE_MDPM), mas nenhum timecode MDPM foi encontrado na sua entrada. Deixe a substituição do timecode incorporado em branco ou defina como Nenhuma (NENHUMA) e reenvie seu trabalho.

1030 | Erro de codec não suportado

MediaConvert não suporta o codec ou o contêiner do arquivo de entrada.

O que isso significa: Seu arquivo de entrada usa um codec de vídeo ou áudio que MediaConvert não pode ser processado. Nem todos os formatos de mídia são suportados, mesmo que sejam reproduzidos em reprodutores de mídia padrão.

Para resolver esse problema:

- Analise a lista de codecs e contêineres de entrada compatíveis.
- Se possível, obtenha seu conteúdo em um formato diferente.

Para obter mais informações sobre formatos de entrada e codecs compatíveis, consulte [Formatos de entrada compatíveis](#)

Exemplos de mensagens de erro:

O codec de áudio [adpcm_ms] para a faixa [1] não é um codec de áudio de entrada compatível

Entrada de vídeo não suportada: [O perfil preditivo alto de 4:4:4 não é suportado]

O codec de vídeo [desconhecido] não é um codec de vídeo de entrada compatível

O codec de vídeo [svq1] não é um codec de vídeo de entrada compatível

1040 | Erro de compatibilidade das configurações do Job

Uma ou mais configurações de codificação da tarefa não são suportadas na combinação especificada. Ou as configurações de codificação não são compatíveis com a entrada.

O que isso significa: suas configurações de trabalho contêm opções incompatíveis ou exigem informações que estão faltando no seu arquivo de entrada. Por exemplo, você pode estar tentando usar configurações que só funcionam com determinados tipos de entrada.

Para resolver esse problema:

- Revise a mensagem de erro específica para obter detalhes sobre quais configurações são problemáticas.
- Especifique as configurações necessárias, como resolução ou taxa de quadros, em vez de usar “Seguir fonte”.
- Verifique se as configurações de saída são compatíveis com o codec escolhido.
- Verifique se os caminhos de entrada e saída são diferentes.

Para obter mais informações sobre como definir corretamente as configurações do trabalho, consulte [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#).

Exemplos de mensagens de erro:

Você não especificou a resolução para a descrição do vídeo [1] e não há nenhuma resolução de entrada a seguir. Para resolver: especifique uma largura e uma altura e reinicie seu trabalho.

Você não especificou a taxa de quadros para a descrição do vídeo [1] e não há nenhuma taxa de quadros de entrada a seguir. Para resolver: especifique a taxa de quadros e reinicie seu trabalho.

Faixa de áudio inválida especificada para audio_selector [1]. A faixa de áudio [1] não foi encontrada no contêiner de entrada.

video_description [1] não é um ponto operacional AVC-Intra válido. Taxa de quadros inválida [30/1]. As taxas de quadros suportadas para AVC Intra class 100, 1920x1080, PROGRESSIVE são [25/1, 60000/1001, 30000/1001, 24000/1001, 50/1]

Resolução inválida [640 x 1159], somente valores pares são suportados. video_description [1].

video_description [1] não é um ponto operacional AVC-Intra válido. Taxa de quadros inválida [30/1]. As taxas de quadros suportadas para AVC Intra class 100, 1920x1080, PROGRESSIVE são [25/1, 60000/1001, 30000/1001, 24000/1001, 50/1]

A taxa de quadros está definida para seguir, mas não há informações sobre a taxa de quadros nas informações do fluxo de entrada

Caminho de entrada e saída duplicado [s3://amzn-s3-demo-bucket/VIDEO. MP4] encontrado no emprego.

Erro ao inicializar o codificador para o destino de vídeo [1] [falha na inicialização: nível inválido especificado para a taxa de quadros ou resolução selecionada.]

1041 | Erro de compatibilidade de aceleração

As configurações da tarefa não são compatíveis com transcodificação acelerada.

O que isso significa: você ativou a transcodificação acelerada, mas algumas de suas configurações de trabalho não são compatíveis com esse recurso. A transcodificação acelerada tem requisitos e limitações específicos.

Para resolver esse problema:

- Revise a mensagem de erro específica para obter detalhes sobre configurações incompatíveis.
- Modifique suas configurações de trabalho conforme sugerido na mensagem de erro.
- Analise a lista completa dos requisitos de transcodificação acelerada.
- Considere desativar a transcodificação acelerada se precisar de recursos incompatíveis.

Para obter mais informações sobre os requisitos e limitações da transcodificação acelerada, consulte. [Requisitos de configurações de tarefas de transcodificação acelerada](#)

Exemplos de mensagens de erro:

Suas configurações de trabalho não são compatíveis com a transcodificação acelerada. Ajuste suas configurações de trabalho da seguinte forma: [Desative a conversão de taxa de quadros interpolada na seguinte saída: [1]. Desative o telecine inverso escolhendo Desentrelaçar como o modo de desentrelaçamento na seguinte saída: [2].]

1042 | Erro no requisito de aceleração

Esta tarefa não exige capacidade de processamento suficiente para se beneficiar de transcodificação acelerada.

O que isso significa: seu trabalho é muito pequeno ou simples para ver benefícios significativos da transcodificação acelerada. A sobrecarga de configurar a aceleração pode, na verdade, fazer com que o trabalho demore mais.

Para resolver esse problema:

- Desative a transcodificação acelerada para esse trabalho.
- Considere usar a transcodificação acelerada para trabalhos mais complexos que levariam 10 minutos ou mais para serem executados.
- Considere agrupar trabalhos menores em lotes, se apropriado.

Exemplos de mensagens de erro:

Esse trabalho não exige poder de processamento suficiente para se beneficiar da transcodificação acelerada. Desative a transcodificação acelerada e reenvie seu trabalho.

1043 | Erro de entrada de aceleração

MediaConvert não pode usar a transcodificação acelerada com seus arquivos de entrada.

O que isso significa: seus arquivos de entrada não são compatíveis com a transcodificação acelerada. Esse recurso só funciona com [determinados formatos de entrada](#).

Para resolver esse problema:

- Desative a transcodificação acelerada para esse trabalho.
- Analise os requisitos de entrada compatíveis.

Exemplos de mensagens de erro:

Seus arquivos de entrada não são compatíveis com a transcodificação acelerada. Desative a transcodificação acelerada e reenvie seu trabalho.

1056 | Erro ao abrir arquivo

O serviço não pode abrir um arquivo de entrada ou saída.

O que isso significa: MediaConvert tentou acessar seu arquivo, mas encontrou um erro. Isso pode ser devido a problemas de permissão, corrupção de arquivos ou formatos de arquivo incompatíveis.

Para resolver esse problema:

- Verifique suas permissões do IAM para os locais de entrada e saída.
- Verifique se o arquivo não está corrompido baixando-o.

- Verifique se você está usando um [formato de arquivo compatível](#).
- Use o botão Procurar no console para verificar o caminho correto do S3.

Exemplos de mensagens de erro:

Demuxer: [O transcodificador não consegue ler este segmento de mídia: [/SEGMENT_00001.TS]. https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com O segmento está listado neste manifesto secundário do HLS: [https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/MANIFEST.M3U8]. Verifique o segmento para ter certeza de que ele está formado corretamente e não está corrompido.]

MGILoaderO arquivo MOV [s3://amzn-s3-demo-bucket/VIDEO.MOV] contém formato de pixel não suportado.

MGILoaderMOV não consegue abrir o arquivo [s3://amzn-s3-demo-bucket/VIDEO.MOV]: [-1094995529]

1060 | Erro de recorte do Timecode

Os timecodes de início e fim especificados para um recorte de entrada não existem no fluxo de entrada associado.

O que isso significa: você configurou o recorte de entrada com códigos de tempo que não correspondem ao que está disponível no seu arquivo de entrada. Isso geralmente acontece quando os timecodes incorporados do seu arquivo não começam às 00:00:00:00.

Para resolver esse problema:

- Defina a fonte do Timecode de entrada e a Fonte da configuração do Timecode em Job settings como Start at 0.
- Modifique os horários de início e término do clipe para que correspondam aos timecodes reais em seu arquivo.
- Use os timecodes incorporados em seu arquivo como referência ao definir pontos de recorte.
- Use uma ferramenta de análise de mídia para verificar a duração real e o intervalo do timecode de sua entrada.

Para obter mais informações sobre como MediaConvert lidar com códigos de tempo e cronogramas de entrada, consulte. [Linhas do tempo de entrada](#)

Exemplos de mensagens de erro:

O timecode de início do recorte [00:12:55; 00] não foi encontrado no número de entrada [1]

Decodificador fechado. Nenhuma imagem decodificada.

O Demuxer não consegue tentar recortar o timecode de início [00:16:37:00]

A região de recorte [00:00:00:00] até [00:00:07:12] não foi encontrada no número de entrada [1]
1075 | Erro de estrutura do Demux

MediaConvert não foi possível se recuperar de um arquivo problemático durante a demuxagem.

O que isso significa: Seu arquivo de entrada tem problemas estruturais que o MediaConvert impedem de lê-lo corretamente. O arquivo pode estar corrompido, incompleto ou criado com configurações não padrão.

Para resolver esse problema:

- Verifique se você forneceu um formato de entrada compatível.
- Verifique se seu arquivo foi completamente carregado para o Amazon S3.
- Tente recodificar ou remixar seu arquivo de origem antes de enviar o trabalho.
- Se o problema persistir, entre em contato com Suporte.

Para obter mais informações sobre formatos de entrada e requisitos compatíveis, consulte [Formatos de entrada compatíveis](#).

Exemplos de mensagens de erro:

Não foi possível abrir o arquivo de entrada [s3://amzn-s3-demo-bucket/file.mp4]: [Falha na sonda/abertura: [nenhuma caixa moov encontrada no arquivo]]

Erro ao inicializar as informações de demux do arquivo [s3://amzn-s3-demo-bucket/audio.mp4] (fluxo de áudio incompatível)

Demuxer: [caixa de lixo fora da pista]

Erro ao inicializar as informações de demux do arquivo [s3://amzn-s3-demo-bucket/captions.vtt] (cabeçalhos de contêiner incompatíveis)

Demuxer: [cabeçalho AVC inválido]

1076 | Erro de truncamento de arquivo

MediaConvert não conseguiu ler de um dos arquivos de entrada. O arquivo pode ter um fim de arquivo inesperado.

O que isso significa: MediaConvert começou a ler seu arquivo de entrada, mas encontrou um final abrupto, sugerindo que o arquivo está truncado ou incompleto.

Para resolver esse problema:

- Verifique se seu arquivo foi completamente carregado para o Amazon S3.
- Verifique se o arquivo é reproduzido corretamente em um reprodutor de mídia.
- Tente recodificar ou reexportar o arquivo da fonte.
- Verifique se seu arquivo de entrada é válido e se está truncado corretamente.

Para obter mais informações sobre como solucionar problemas de upload de arquivos, consulte [Solução de problemas de upload do Amazon S3](#).

Exemplos de mensagens de erro:

Demuxer: [Falha na leitura ReadPacketData do arquivo - fim do arquivo atingido no comprimento [93524619]. O arquivo está truncado?]

Erro no pipeline de entrada de áudio: [Demuxer: [Falha na leitura ReadPacketData do arquivo - fim do arquivo atingido no comprimento] [123251788]. O arquivo está truncado?]

1080 | Erro de configuração do MXF

Há um problema na maneira como as configurações de saída do MXF são configuradas na tarefa.

O que isso significa: Suas configurações de saída MXF contêm opções inválidas ou incompatíveis. O MXF é um formato profissional com requisitos rígidos para arquivos válidos.

Para resolver esse problema:

- Revise suas configurações de saída MXF em busca de combinações inválidas.
- Verifique se suas configurações de vídeo e áudio estão em conformidade com as especificações do MXF.
- Considere usar uma predefinição de perfil MXF como ponto de partida.

Para obter mais informações sobre os requisitos e especificações de saída do MXF, consulte [Criação de saídas MXF](#).

Exemplos de mensagens de erro:

MXF_muxer [1]: (status 0x7) BadFilePath

1091 | Erro de criptografia de saída

Houve um erro ao criptografar uma ou mais saídas da tarefa.

O que isso significa: MediaConvert não foi possível aplicar o DRM ou a criptografia que você especificou. Isso geralmente acontece devido a problemas de permissão ou problemas com sua configuração de criptografia.

Para resolver esse problema:

- Verifique se a função do IAM que você escolheu tem permissão para invocar o SPEKE.
- Verifique se o endpoint da API SPEKE está configurado e acessível corretamente.
- Examine a mensagem de erro específica para obter detalhes sobre a falha de criptografia.
- Consulte as orientações sobre a configuração adequada da função.

Para obter mais informações sobre como configurar a criptografia DRM, consulte [Criptografia de conteúdo e DRM no AWS Elemental MediaConvert](#).

Exemplos de mensagens de erro:

Falha na solicitação do servidor de chaves SPEKE: -Não foi possível analisar o código de resposta xml da resposta [200] HTTP/1.1 200 OK Data:...

Falha na solicitação do servidor de chaves SPEKE: -Código de resposta [403] HTTP/1.1 403 Data proibida:...

Falha na solicitação do servidor de chaves SPEKE: -Código de resposta [500] HTTP/1.1 500 Data do erro interno do servidor...

Falha na solicitação do servidor de chaves SPEKE: -OpenSSL SSL_connect: conexão redefinida pelo peer em conexão com abcdefg123.execute-api.us-west-2.amazonaws.com:443

[GenerateKey] Falha ao encontrar a chave [0] para [https://abcdefg123.execute-api.ap-south-1.amazonaws.com/UAT/EncryptionKeys]

1092 | Erro de decodificação de áudio

MediaConvert não consegue decodificar um ou mais dos seus fluxos de áudio de entrada.

O que isso significa: embora seu formato de áudio seja tecnicamente suportado, há algo incomum ou corrompido em seu fluxo de áudio específico que MediaConvert impede seu processamento.

Para resolver esse problema:

- Verifique se o áudio é reproduzido corretamente em um reprodutor de mídia.
- Tente extrair e recodificar apenas a parte de áudio do seu arquivo.
- Verifique se o stream de áudio usa configurações padrão para o codec.
- MediaConvert suporta o codec e o contêiner, mas há um problema com a fonte de áudio que impede que o transcodificador a leia.

Exemplos de mensagens de erro:

Decodificador: [Erro no decodificador Dolby: o transcodificador não conseguiu decodificar o cabeçalho do quadro de áudio nos primeiros 100 quadros de sua entrada. Sua fonte de áudio está corrompida ou em um formato que o transcodificador não suporta. Para obter uma lista das entradas de áudio compatíveis, consulte a documentação. Para MediaConvert, consulte <https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/reference-codecs-containers-input.html>.]

1093 | Erro de descrição de áudio

MediaConvert encontrou um erro nas configurações de descrição de áudio.

O que isso significa: você configurou as configurações de descrição de áudio (AD) incorretamente. Ao usar os recursos do AD, você precisa especificar o canal de áudio do AD e um canal de dados do AD válido.

Para resolver esse problema:

- Especifique o canal correto em sua entrada que contém seu fluxo de dados do AD.
- Se sua entrada não tiver dados do AD, remova as configurações do canal de áudio do AD e do canal de dados do AD.
- Revise a documentação para obter a configuração adequada.

Para obter mais informações sobre como configurar as descrições de áudio corretamente, consulte [Descrições de áudio](#).

Exemplos de mensagens de erro:

Você especificou um canal de dados de descrição de áudio (AD) que não contém um fluxo de dados do AD. Isso é necessário quando você especifica um canal de áudio AD. Para resolver: especifique o canal em sua entrada que contém seu fluxo de dados AD ou remova o canal de áudio AD e o canal de dados AD de suas configurações de remix de saída. Em seguida, reenvie seu trabalho.

1401 | Erro de acesso negado ao S3

O Amazon S3 negou acesso a um arquivo ou bucket.

O que isso significa: MediaConvert não tem permissão para ler do local de entrada ou gravar no local de saída. Isso geralmente ocorre devido a permissões incorretas do IAM ou políticas de bucket.

Para resolver esse problema:

- Verifique as políticas de bucket em seus buckets de entrada e saída do Amazon S3.
- Verifique se a função do IAM que você especificou em seu trabalho tem as permissões necessárias.
- Certifique-se de que o usuário do IAM que está criando o trabalho tenha as permissões apropriadas.
- Consulte [Configurar permissões do IAM](#) para obter orientação.

Para obter mais informações sobre permissões de acesso e políticas de bucket do Amazon S3, consulte [Usando políticas de bucket e políticas de usuário no Guia do usuário](#) do Amazon S3.

Exemplos de mensagens de erro:

Não é possível abrir o arquivo de entrada [s3://amzn-s3-demo-bucket/file.webm]: [Falha na sonda/abertura: [Não é possível ler o fluxo de entrada: [Falha na leitura dos dados: acesso negado a [s3://amzn-s3-demo-bucket/file.webm]]]]

Demuxer: [Falha ao ler os dados: erro ao armazenar o arquivo em cache]

Não é possível gravar no arquivo de saída [s3://amzn-s3-demo-bucket/file_00001.ts]: [Falha ao gravar dados: acesso negado]

Erro no pipeline de entrada de áudio: [Demuxer: [Falha ao ler os dados: erro ao armazenar o arquivo em cache]]

1404 | Erro de arquivo não encontrado

MediaConvert não foi possível encontrar um arquivo ou bucket do Amazon S3.

O que isso significa: o arquivo ou bucket do Amazon S3 que você especificou em seu trabalho não existe ou não MediaConvert pode acessá-lo. Isso pode ser devido a um erro de digitação no caminho, a um arquivo ausente ou a problemas de permissão.

Para resolver esse problema:

- Verifique se o bucket e os caminhos de arquivo do Amazon S3 estão corretos.
- Verifique se os arquivos realmente existem no local especificado.
- Verifique se sua função do IAM tem permissão para acessar o bucket.
- Tente usar o botão Procurar do console para selecionar seus arquivos.

Para obter mais informações sobre buckets e controle de acesso do Amazon S3, consulte [Trabalho com buckets do Amazon S3](#) e [Uso de políticas de bucket e políticas de usuário na documentação do Amazon S3](#).

Exemplos de mensagens de erro:

Não foi possível abrir o arquivo de entrada [s3://amzn-s3-demo-bucket/file.mp4]: [Falha na sonda/abertura: [Não é possível ler o fluxo de entrada: [Falha na leitura dos dados: HeadObject falha]]]

1432 | Erro de permissão da função do IAM

A função especificada nas configurações do seu MediaConvert trabalho não tem as permissões necessárias ou tem outro problema.

O que isso significa: a função do IAM que você forneceu existe, mas não tem as permissões MediaConvert necessárias para acessar seus recursos.

Para resolver esse problema:

- Verifique se sua função do IAM tem os anexos de política corretos.
- Verifique se a função tem permissão para acessar seus buckets do Amazon S3.
- Verifique se a função está MediaConvert listada como uma entidade confiável.
- Consulte [Configurar permissões do IAM](#) para obter orientação.

Para obter mais informações sobre como configurar funções do IAM com as permissões adequadas MediaConvert, consulte [Configurar permissões do IAM](#).

Exemplos de mensagens de erro:

Não é possível abrir o arquivo de entrada [s3://amzn-s3-demo-bucket/file.mp4]: [Falha na sonda/abertura: [Não é possível ler o fluxo de entrada: [Falha ao ler os dados: função inválida fornecida em RESOURCE_ROLE_ARN]]]

1433 | Erro de falta de função do IAM

A função especificada nas suas configurações de MediaConvert trabalho não existe.

O que isso significa: você forneceu um ARN de função do IAM que não MediaConvert consigo encontrar. A função pode ter sido excluída ou você pode ter um erro de digitação no ARN.

Para resolver esse problema:

- Verifique se a função do IAM existe no seu Conta da AWS.
- Verifique se não há erros de digitação no ARN da função.
- Crie uma nova função, se necessário, usando a orientação em [Configurar permissões do IAM](#).
- Verifique se o trabalho tem a função correta do IAM especificada.

Para obter mais informações sobre como criar e configurar funções do IAM para MediaConvert, consulte [Configurar permissões do IAM](#).

Exemplos de mensagens de erro:

Incapaz de assumir o papel. Verifique se a função existe e se MediaConvert é uma entidade confiável.

1434 | Erro na política de confiança do IAM

A função especificada nas configurações do seu MediaConvert trabalho não tem as permissões necessárias.

O que isso significa: não MediaConvert posso assumir a função do IAM que você forneceu. Isso geralmente acontece quando a política de confiança da função não é incluída MediaConvert como um serviço confiável.

Para resolver esse problema:

- Verifique se sua função do IAM tem uma relação de confiança com MediaConvert.
- Verifique se a política de confiança está formatada corretamente.
- Consulte [Configurar permissões do IAM](#) para obter orientação sobre como configurar a relação de confiança.
- Verifique se o trabalho tem a função correta do IAM especificada e se a função tem a MediaConvert de uma entidade confiável.

Para obter mais informações sobre como configurar relações de confiança para funções do IAM, consulte [Configurar permissões do IAM](#).

Exemplos de mensagens de erro:

Não foi possível abrir o arquivo de entrada s3://amzn-s3-demo-bucket/file.mp4]: [Falha na sonda/abertura: [Não é possível ler o fluxo de entrada: [Falha na leitura dos dados: AssumeRole falha]]]

1515 | Erro no formato da função do IAM

A função especificada nas configurações do seu MediaConvert trabalho não tem as permissões necessárias ou está mal formada.

O que isso significa: há um problema com o ARN da função do IAM que você forneceu. Ele pode estar formatado incorretamente ou não ter as permissões necessárias.

Para resolver esse problema:

- Verifique se o ARN da função está formatado corretamente.
- Verifique se a função tem as permissões necessárias.
- Verifique se a função está MediaConvert listada como uma entidade confiável.
- Consulte [Configurar permissões do IAM](#) para obter orientação.
- Verifique se o trabalho tem a função correta do IAM especificada e se a função tem as permissões corretas.

Para obter mais informações sobre o formato e as permissões do ARN da função do IAM, consulte [Configurar permissões do IAM](#).

Exemplos de mensagens de erro:

Formato de ARN de função inválido. Verifique o ARN da função e tente novamente.

1517 | Erro de gravação do S3

MediaConvert encontrou um erro ao gravar no Amazon S3.

O que isso significa: Uma chamada para o Amazon S3 falhou durante o processo de gravação/upload dos arquivos de saída.

Para resolver esse problema:

- Verifique se a função do IAM que você especificou tem PutObject permissões s3: para o bucket de destino.
- Verifique as políticas do bucket que possam estar restringindo as operações de gravação no bucket de destino.
- Verifique se o bucket de destino existe e está correto Região da AWS.

- Verifique a conectividade da rede com os endpoints do Amazon S3.

Para obter mais informações sobre permissões e controle de acesso do Amazon S3, consulte Controle de [acesso no Amazon S3](#).

1522 | Erro de tempo limite de processamento

Há um timeout inesperado com esse trabalho.

O que isso significa: Seu trabalho demorou mais do que o tempo máximo de processamento permitido e foi encerrado. Essa é uma limitação interna do sistema, e não um problema com seu conteúdo ou configurações.

Para resolver esse problema:

- Entre em contato Suporte para obter assistência.
- Considere dividir trabalhos muito grandes em segmentos menores.

Exemplos de mensagens de erro:

Ocorreu um erro interno e seu trabalho expirou. Contato Suporte.

1550 | Erro no sistema de aceleração

Há um erro interno inesperado com a transcodificação acelerada.

Para resolver esse problema:

- Tente executar o trabalho novamente sem transcodificação acelerada.
- Se o problema persistir, entre em contato com Suporte.

Para obter mais informações sobre transcodificação acelerada, consulte. [Transcodificação acelerada](#)

Exemplos de mensagens de erro:

Falha de aceleração

1601 | Erro de marca d'água da Nielsen

MediaConvert encontrou um erro com a marca d'água da Nielsen.

O que isso significa: Houve um erro durante o processo de marca d'água de áudio da Nielsen. A marca d'água da Nielsen incorpora códigos de identificação inaudíveis ao conteúdo de áudio para fins de medição de audiência.

Para resolver esse problema:

- Verifique se as configurações de marca d'água da Nielsen estão definidas corretamente.
- Verifique se você tem credenciais e parâmetros válidos da Nielsen.
- Certifique-se de que a entrada de áudio seja compatível com os requisitos de marca d'água da Nielsen.
- Entre em contato com o suporte da Nielsen se o problema persistir.

Para obter mais informações sobre a marca d'água da Nielsen em MediaConvert, consulte.

[Trabalhando com marcas d'água Nielsen](#)

1602 | Erro de marca NexGuard d'água

MediaConvert encontrou um erro com a NexGuard marca d'água.

O que isso significa: Houve um erro durante o processo de NexGuard marcação d'água.

NexGuard a marca d'água incorpora informações de rastreamento forense ao conteúdo de vídeo para proteção de conteúdo e rastreamento de pirataria.

Para resolver esse problema:

- Verifique se as configurações de NexGuard marca d'água estão configuradas corretamente.
- Verifique se sua entrada de vídeo atende aos NexGuard requisitos.
- Verifique se você tem uma NexGuard licença válida.
- Entre em contato com o NexGuard suporte se o problema persistir.

1603 | Erro de marca d'água da Kantar

MediaConvert encontrou um erro com a marca d'água da Kantar.

O que isso significa: Houve um erro durante o processo de marca d'água de áudio da Kantar. A marca d'água da Kantar incorpora códigos de identificação inaudíveis em conteúdo de áudio para fins de medição de audiência.

Para resolver esse problema:

- Verifique se as configurações de marca d'água da Kantar estão configuradas corretamente.
- Verifique se sua entrada de áudio atende aos requisitos da Kantar para taxa de amostragem, profundidade de bits e contagem de canais.
- Certifique-se de ter uma licença válida da Kantar.
- Entre em contato com o suporte da Kantar se o problema persistir.

Para obter mais informações sobre a marca d'água da Kantar em MediaConvert, consulte. [Uso do Kantar para criação de marcas d'água de áudio](#)

1700 | Erro no pré-processador Dolby

MediaConvert encontrou um erro com o pré-processador Dolby Vision.

O que isso significa: Houve um erro durante o estágio de pré-processamento do Dolby Vision. O processamento Dolby Vision requer metadados e configurações específicos para lidar adequadamente com o conteúdo HDR.

Para resolver esse problema:

- Verifique se o arquivo de entrada contém metadados Dolby Vision válidos.
- Verifique se as configurações do Dolby Vision estão configuradas corretamente.
- Certifique-se de que seu arquivo de entrada atenda aos requisitos de processamento Dolby Vision.
- Se o problema persistir, entre em contato Suporte.

Para obter mais informações sobre o processamento Dolby Vision em MediaConvert, consulte [Criando saídas Dolby Vision com AWS Elemental MediaConvert](#).

Exemplos de mensagens de erro:

Sua entrada [%i] contém metadados Dolby Vision inválidos no quadro X. Para resolver: Verifique se há metadados Dolby Vision válidos em sua entrada. Em seguida, reenvie seu trabalho.

1999 | Erro inesperado do sistema

Há um erro inesperado.

O que isso significa: MediaConvert encontrou um erro interno. Esse é um código de erro geral para problemas inesperados.

Para resolver esse problema:

- Revise a mensagem de erro específica para ver se há informações úteis.
- Para problemas de áudio/vídeo sincronização, tente definir a duração do áudio para corresponder à duração do vídeo.
- Se o erro persistir, entre em contato Suporte.

Exemplos de mensagens de erro:

Sua entrada tem uma baixa taxa de quadros e áudio que continua após o final do vídeo.

MediaConvert não foi possível sincronizar áudio e vídeo e não foi possível criar uma saída. Para resolver: defina a duração do áudio para corresponder à duração do vídeo nas configurações do contêiner de áudio de saída ou corte manualmente a entrada para que as durações de áudio e vídeo correspondam exatamente. Em seguida, reenvie seu trabalho.

Falha no trabalho de pós-transcodificação. Consulte as mensagens de registro anteriores para saber o motivo da falha.

Erro desconhecido

O trabalho falhou com um erro inesperado: std: :bad_alloc

A sincronização de vídeo não encontrou uma série válida de registros de data e hora na entrada

Não foi possível confirmar um único arquivo

Falha ao iniciar o pipeline de vídeo

mensagem de erro vazia

Erro de tempo de execução do codificador no pipeline gpu [0] [Erro ao processar dados GOP no FIFO de reordenação].

3400 | Erro manifesto do HLS

Sua entrada HLS não está em conformidade com os requisitos das entradas HLS MediaConvert suportadas.

O que isso significa: há um problema com seu arquivo de manifesto HLS ou com seus segmentos referenciados. Os problemas comuns incluem manifestos malformados, recursos sem suporte ou limitações de tamanho de URL.

Para resolver esse problema:

- Revise a mensagem de erro específica para obter detalhes sobre o problema do HLS.
- Verifique se o arquivo de manifesto segue a especificação HLS.
- Verifique se o tamanho do arquivo de manifesto está abaixo de 16 MB.
- Analise os requisitos de entrada do HLS.

Para obter mais informações sobre os requisitos de entrada HTTP e as especificações do manifesto HLS, consulte [Requisitos de entrada HLS](#).

Exemplos de mensagens de erro:

3400: não é MediaConvert possível abrir o seguinte índice de entrada `https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/...excessively_long_example_URL_truncated_for_docs.../HLS.m3u8`. O URL de entrada excedeu o limite de 900 caracteres. Reduza a contagem de caracteres para 900 caracteres ou menos e reenvie seu trabalho. Para encontrar a contagem de caracteres do URL de entrada, combine a entrada inserida com os arquivos referenciados individualmente no manifesto HLS. Por exemplo, se sua entrada for `https://www.example.com /manifest.m3u8? key1=value1&key2=value2` e lista um segmento com o caminho `_ts_720_0001.ts? file/path/segment_ts_720_0001.ts`, the input URL will be `https://www.example.com/file/path/segment key1=value1&key2=value2`, que tem 80 caracteres.

3400: não é MediaConvert possível abrir a seguinte entrada HLS: `https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/HLS/ manifest.m3u8`. Esse manifesto está malformatado: `https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/HLS/sub-manifest.m3u8`. Corrija o manifesto e reenvie seu trabalho.

3400: não é MediaConvert possível abrir a seguinte entrada HLS: `https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/HLS/ manifest.m3u8`. O tamanho do arquivo desse manifesto é maior do que o MediaConvert suportado: `https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/HLS/sub-manifest.m3u8`. MediaConvert suporta tamanhos de arquivo de manifesto de até 16 MB.

3400: não é MediaConvert possível abrir a seguinte entrada: `https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/HLS/manifest.m3u8`. Motivo:...

3401 | Erro de autenticação HTTP

Você especificou um URL HTTP(S) para um arquivo de entrada que requer autenticação.

O que isso significa: sua entrada HTTP é protegida por senha ou requer autenticação, mas MediaConvert não suporta a transmissão de credenciais para servidores HTTP.

Para resolver esse problema:

- Remova os requisitos de autenticação do seu servidor HTTP para esse arquivo.
- Faça o download do arquivo e, em vez disso, faça o upload para o Amazon S3.

Para obter mais informações sobre os requisitos e limitações de entrada HTTP, consulte [Requisitos de entrada HTTP](#).

Exemplos de mensagens de erro:

3401: O acesso a 'https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/index.m3u8Removed=true' requer autorização.

3403 | Erro de HTTP proibido

Você especificou um URL HTTP para um arquivo de entrada, mas o servidor HTTP recusa a solicitação.

O que isso significa: o servidor HTTP que hospeda seu arquivo de entrada está recusando ativamente a conexão. Isso pode ser devido a restrições de acesso ou problemas de configuração do servidor.

Para resolver esse problema:

- Verifique se o URL está correto.
- Entre em contato com a equipe que gerencia o servidor HTTP sobre as permissões de acesso.
- Em vez disso, considere baixar o arquivo e enviá-lo para o Amazon S3.

Para obter mais informações sobre os requisitos e limitações de entrada HTTP, consulte [Requisitos de entrada HTTP](#).

Exemplos de mensagens de erro:

3403: O acesso a 'https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/index.m3u8Removed=true' é proibido.

3404 | Erro de HTTP não encontrado

Você especificou um URL HTTP para um arquivo de entrada, mas o servidor HTTP não tem o arquivo.

O que isso significa: o servidor HTTP não consegue encontrar o arquivo no local que você especificou. O arquivo pode ter sido movido, renomeado ou excluído.

Para resolver esse problema:

- Verifique se não há erros de digitação na URL.
- Verifique se o arquivo existe no local especificado.
- Verifique se o arquivo foi movido ou renomeado.

Para obter mais informações sobre requisitos de entrada HTTP e solução de problemas, consulte [Requisitos de entrada HTTP](#).

Exemplos de mensagens de erro:

3404: 'https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/index.m3u8Removed =true' não encontrado.

3408 | Erro no upload de HTTP

Você especificou um URL HTTP para um arquivo de entrada, mas o upload falhou por um motivo não relacionado aos erros 3401, 3403 e 3404.

O que isso significa: Houve um problema inesperado ao MediaConvert tentar acessar sua entrada HTTP. Isso pode ser devido a problemas de rede, problemas de configuração do servidor ou outros erros relacionados ao HTTP.

Para resolver esse problema:

- Tente acessar o URL diretamente para verificar se ele funciona.
- Entre em contato com a equipe que gerencia o servidor HTTP.
- Em vez disso, considere baixar o arquivo e enviá-lo para o Amazon S3.
- Se o problema persistir, entre em contato com Suporte.

Para obter mais informações sobre requisitos de entrada HTTP e solução de problemas, consulte [Requisitos de entrada HTTP](#).

Exemplos de mensagens de erro:

3408: Erro ao carregar o arquivo da fonte HTTP: tempo limite de conexão expirado.

3450 | Erro no servidor HTTP

Você especificou um URL HTTP para um arquivo de entrada, mas o servidor HTTP retornou um erro ou falhou.

O que isso significa: O servidor HTTP encontrou um erro interno ao MediaConvert tentar acessar seu arquivo. Esse é um problema com o servidor que hospeda seu conteúdo e não com MediaConvert.

Para resolver esse problema:

- Entre em contato com a equipe responsável pelo servidor HTTP.
- Tente acessar o arquivo diretamente para ver se você recebe o mesmo erro.
- Em vez disso, considere baixar o arquivo e enviá-lo para o Amazon S3.

Para obter mais informações sobre requisitos de entrada HTTP e solução de problemas, consulte [Requisitos de entrada HTTP](#).

Exemplos de mensagens de erro:

3450: Erro encontrado ao acessar: 's3://amzn-s3-demo-bucket/file.mp4'.

3451 | Erro de conexão HTTP

Você especificou um URL HTTP para um arquivo de entrada, mas o MediaConvert não consegue se conectar ao servidor HTTP.

O que isso significa: MediaConvert não foi possível estabelecer uma conexão com o servidor HTTP. O servidor pode estar inativo, inacessível ou o URL pode estar incorreto.

Para resolver esse problema:

- Verifique se o URL está correto.
- Verifique se o servidor está on-line e acessível.
- Tente acessar o URL diretamente de um navegador.
- Em vez disso, considere baixar o arquivo e enviá-lo para o Amazon S3.

Para obter mais informações sobre requisitos de entrada HTTP e conectividade de rede, consulte [Requisitos de entrada HTTP](#).

Exemplos de mensagens de erro:

3451: O servidor não pôde ser acessado ao acessar: 's3://amzn-s3-demo-bucket/file.mp4'.

3457 | Erro de restrição da política de entrada

Você especificou um local de entrada que sua política não permite.

O que isso significa: Você Conta da AWS tem uma política de entrada que restringe quais locais de entrada MediaConvert podem ser usados, e o local de entrada especificado viola essa política.

Para resolver esse problema:

- Use um local de entrada que esteja em conformidade com as políticas da sua organização.
- Entre em contato com seu AWS administrador se precisar de uma exceção à política.
- Transfira seu conteúdo para um local de entrada aprovado.
- Especifique um local de entrada permitido e reenvie seu trabalho.

Para obter mais informações sobre políticas e restrições de entrada, consulte [Como permitir ou não permitir tipos de local de entrada usando uma política de entrada](#).

Exemplos de mensagens de erro:

3457: Você especificou um local de entrada que sua política não permite: 's3://amzn-s3-demo-bucket/file.mp4'. Especifique um local de entrada permitido e reenvie seu trabalho.

3452 | URL malformada com erro de espaços

O URL que você especificou para sua entrada HTTP está incorreto.

O que isso significa: o URL HTTP que você forneceu não segue os padrões adequados de formatação de URL e não pode ser processado pelo MediaConvert.

Para resolver esse problema:

- Verifique se o URL está formatado corretamente com o protocolo correto (http://ou https://).
- Certifique-se de que o URL não contenha espaços ou outros caracteres sem suporte.
- Teste o URL em um navegador da Web para verificar se ele está acessível.

Para obter mais informações sobre os requisitos de entrada HTTP, consulte [Requisitos de entrada HTTP](#).

Exemplos de mensagens de erro:

3452: O URL 'http://example.com/invalid url with spaces' está mal formado.

3453 | Erro de redirecionamento HTTP

MediaConvert não consegue seguir os redirecionamentos ao acessar sua entrada HTTP.

O que isso significa: seu URL de entrada HTTP redireciona para outro local, mas MediaConvert não suporta os seguintes redirecionamentos HTTP por motivos de segurança e confiabilidade.

Para resolver esse problema:

- Use o URL de destino final diretamente em vez de um URL de redirecionamento.
- Entre em contato com o administrador do servidor para obter o URL direto do seu conteúdo.
- Em vez disso, considere baixar o arquivo e enviá-lo para o Amazon S3.

Para obter mais informações sobre os requisitos de entrada HTTP, consulte [Requisitos de entrada HTTP](#).

Exemplos de mensagens de erro:

3453: não MediaConvert consigo seguir os redirecionamentos ao acessar sua entrada: `http://example.com/redirect-url`. Para obter informações sobre os requisitos de entrada HTTP (S), consulte <https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/upload-http-input-requirements-input-files.html#>.

3454 | Erro de resolução de DNS

A resolução do nome falhou ao acessar sua entrada HTTP.

O que isso significa: MediaConvert não é possível transformar o nome de domínio em seu URL HTTP em um endereço IP. O domínio pode não existir, estar temporariamente indisponível ou ter problemas de configuração de DNS.

Para resolver esse problema:

- Verifique se o nome de domínio em seu URL está correto e existe.
- Verifique se o domínio pode ser acessado de outros locais.
- Aguarde e tente novamente se esse for um problema temporário de DNS.
- Considere usar um endereço IP em vez de um nome de domínio, se possível.

Para obter mais informações sobre os requisitos de entrada HTTP, consulte [Requisitos de entrada HTTP](#).

Exemplos de mensagens de erro:

3454: Falha na resolução do nome ao acessar: '`http://nonexistent-domain.example.com/video.mp4`'.

3455 | erro SSL/TLS

Falhas de SSL encontradas ao acessar sua entrada HTTPS.

O que isso significa: MediaConvert encontrou problemas de SSL/TLS certificado ou conexão ao tentar acessar sua entrada HTTPS. Isso pode ser devido a certificados expirados, problemas na cadeia de certificados ou configurações SSL não suportadas.

Para resolver esse problema:

- Verifique se o certificado SSL do seu servidor HTTPS é válido e não expirou.
- Verifique se a cadeia de certificados está configurada corretamente.
- Certifique-se de que o servidor ofereça suporte a SSL/TLS protocolos modernos.

Para obter mais informações sobre os requisitos de entrada HTTPS, consulte [Requisitos de entrada HTTP](#).

Exemplos de mensagens de erro:

3455: falhas de SSL encontradas ao acessar: 'https://example.com/video.mp4'.

3456 | Endereço de servidor HTTP inválido

O endereço do servidor HTTP do seu URL de entrada é inválido.

O que isso significa: a parte do endereço do servidor do seu URL HTTP contém caracteres inválidos ou formatação que MediaConvert impede a conexão com ele.

Para resolver esse problema:

- Verifique se o endereço do servidor em sua URL está formatado corretamente.
- Verifique se há caracteres inválidos no nome do host ou endereço IP.
- Verifique se o número da porta (se especificado) é válido.

Para obter mais informações sobre os requisitos de entrada HTTP, consulte [Requisitos de entrada HTTP](#).

Exemplos de mensagens de erro:

3456: O endereço do servidor HTTP 'invalid-server-address' para o URL 'http://invalid-server-address/video.mp4' é inválido.

3458 | Ranged-get não suportado

O URL que você forneceu não é compatível com solicitações Ranged-GET.

O que isso significa: MediaConvert exige que os servidores HTTP ofereçam suporte a solicitações parciais de conteúdo (solicitações de intervalo HTTP), mas seu servidor não oferece suporte a esse recurso.

Para resolver esse problema:

- Configure seu servidor HTTP para suportar solicitações Ranged-GET.
- Faça o download do arquivo e, em vez disso, faça o upload para o Amazon S3.
- Use um servidor HTTP diferente que ofereça suporte a solicitações Ranged-GET.

Para obter mais informações sobre os requisitos de entrada HTTP, consulte [Requisitos de entrada HTTP](#).

Exemplos de mensagens de erro:

3458: O URL que você forneceu não é compatível com solicitações Ranged-get: 'http://example.com/video.mp4'.

3999 | Erro HTTP inesperado

Ocorreu um erro inesperado relacionado à recuperação do seu arquivo de entrada a partir de um servidor HTTP.

O que isso significa: MediaConvert encontrou um problema inesperado ao tentar acessar sua entrada HTTP. Esse é um código de erro geral para problemas relacionados ao HTTP que não se encaixam em outras categorias de erro específicas.

Para resolver esse problema:

- Tente baixar o arquivo manualmente para verificar se ele está acessível.
- Se você puder baixá-lo, faça o upload para o Amazon S3 e use-o como sua entrada.
- Se você não conseguir baixá-lo, entre em contato com a equipe que gerencia o servidor HTTP.
- Se você conseguir baixá-lo, mas ainda receber esse erro com o Amazon S3, entre em contato. Suporte

Para obter mais informações sobre requisitos de entrada HTTP e solução de problemas, consulte [Requisitos de entrada HTTP](#).

Exemplos de mensagens de erro:

3999: Erro inesperado ao acessar a entrada HTTP: erro interno do servidor.

Códigos de aviso

AWS Elemental MediaConvert retorna códigos de aviso quando os trabalhos de transcodificação apresentam problemas que não impedem a conclusão do trabalho. Você pode usar EventBridge a Amazon para rastrear os códigos de aviso que o serviço retorna. Para obter mais informações, consulte [Usando EventBridge com AWS Elemental MediaConvert](#).

A seguir, são apresentadas informações detalhadas sobre códigos de aviso e mensagens MediaConvert retornadas, suas possíveis causas e soluções. Para encontrar informações sobre um aviso, você pode encontrar rapidamente o código de aviso usando os links a seguir. Os detalhes de cada aviso estão disponíveis após a tabela.

Códigos de aviso

[100000](#) | [220000](#) | [230001](#) | [230002](#) | [230004](#) | [230005](#) | [230006](#) | [230007](#) | [230008](#) | [240000](#) | [240001](#) | [240003](#) | [250001](#) | [250002](#) | [250003](#) | [260000](#) | [270000](#)

A seguir está uma lista de códigos de aviso e etapas de solução de problemas:

100000 | Aviso de salto na fila

O que isso significa: Seu trabalho esperou na fila de envio original por mais tempo do que o tempo de espera especificado, mas não conseguiu passar para a nova fila de destino. Isso pode ocorrer porque a fila de destino não existe mais ou foi modificada.

Você controla o comportamento do salto, incluindo `Wait minutes` e `Destination queue`, nas configurações Salto de fila de gerenciamento de trabalhos.

Ações recomendadas:

- Verifique se sua fila de destino ainda existe.
- Nenhuma ação imediata é necessária, mas seu trabalho pode levar mais tempo do que o esperado para ser concluído.

Para obter mais informações, consulte HopDestination na [Referência de APIs do](#).

Mensagem de aviso:

Seu trabalho não poderia pular da fila de envio original para a fila de destino.

220000 | Entrada de aviso incompleta

O que isso significa: faltam dados no arquivo de entrada e a duração da saída pode ser menor do que o esperado.

Ações recomendadas:

- Verifique se há conteúdo ausente em sua entrada.
- Verifique se seu arquivo foi completamente carregado para o Amazon S3.
- Tente reenviar o arquivo, se necessário.

Mensagem de aviso:

Seu arquivo de entrada está truncado.

230001 | Aviso de metadados de cor de entrada

O que isso significa: não MediaConvert foi possível acompanhar o espaço de cores de sua entrada porque sua entrada tem metadados de cores ausentes ou incompletos. Os metadados de cores incluem cores primárias, função de transferência e coeficientes da matriz.

Os metadados de cores da sua saída podem estar ausentes ou imprecisos, o que pode fazer com que os players exibam o conteúdo do vídeo de forma imprecisa. Se você especificou `Color space conversion` na saída `Color corrector`, observe que não MediaConvert foi possível converter o espaço de cores e pode ter escrito metadados de cores imprecisos.

Ações recomendadas:

- Especifique manualmente suas entradas `Color space` e `Color space usage` defina como `Force`.
- Verifique se há problemas de precisão de cores na saída.

Para obter mais informações, consulte `ColorSpace` na [Referência de APIs do](#).

Mensagem de aviso:

Os metadados de cor da sua entrada estão ausentes ou incompletos.

230002 | Aviso de correção da duração do áudio

O que isso significa: há algo errado com a 'stts' time-to-sample tabela na faixa de áudio do contêiner do arquivo de entrada e não é MediaConvert possível aplicar a correção da duração do áudio.

Ações recomendadas:

- Verifique se há problemas de sincronização de áudio e vídeo na saída.

Para obter mais informações sobre a correção da duração do áudio, consulte a [Referência da API](#).

Mensagem de aviso:

MediaConvert não é possível aplicar a correção da duração do áudio à sua entrada.

230004 | Aviso de cabeçalho de mídia de entrada

O que isso significa: o átomo do cabeçalho de 'mdhd' mídia em sua entrada está incompleto ou tem dados ausentes. MediaConvert espera que o 'mdhd' átomo tenha 32 bytes ou 20 bytes.

MediaConvert pode não ler a entrada corretamente, o que pode afetar a qualidade ou a precisão da saída.

Ações recomendadas:

- Verifique a precisão e a qualidade da saída, incluindo a duração total do arquivo e quaisquer códigos de linguagem.

Mensagem de aviso:

Faltam informações em sua entrada no átomo do cabeçalho de 'mdhd' mídia.

230005 | Aviso de faixa de amostra de cores de entrada

O que isso significa: não MediaConvert foi possível acompanhar o intervalo de amostra de cores de sua entrada porque sua entrada tem metadados de intervalo de amostra de cores ausentes ou incompletos.

Os metadados da variação de amostras de cores da sua saída podem estar ausentes ou imprecisos, o que pode fazer com que os players exibam o conteúdo do vídeo de forma imprecisa. Se você especificou `Color space conversion` ou `Sample range conversion` na saída `Color corrector`, observe que o intervalo de amostragem da saída pode ser impreciso.

Ações recomendadas:

- Especifique manualmente suas entradas `Sample range`.
- Verifique se há problemas de precisão de cores na saída.

Para obter mais informações, consulte `SampleRange` na [Referência de APIs do](#).

Mensagem de aviso:

MediaConvert não consigo encontrar metadados do intervalo de amostra de cores em sua entrada.

230006 | Aviso de entrada de áudio

O que isso significa: há algo errado com a estrutura do arquivo de entrada ou com o fluxo de áudio. O arquivo pode estar corrompido ou usar configurações de codificação não padrão.

Sua saída pode estar sem conteúdo de áudio que não MediaConvert pôde ser decodificado.

Ações recomendadas:

- Verifique se a entrada está corrompida ou existem outros problemas de codificação de áudio.
- Verifique se a saída contém todo o conteúdo de áudio esperado.

Mensagem de aviso:

MediaConvert não consegue decodificar uma parte do áudio de entrada.

230007 | Aviso fragmentado de entrada MP4

O que isso significa: Quando sua entrada é fragmentada MP4, cada fragmento MOOF (Movie Fragment Box) deve ser incrementado sequencialmente. Sua entrada tem fragmentos que estão fora de ordem, o que pode causar problemas de reprodução.

Ações recomendadas:

- Verifique se há descontinuidades ou problemas de reprodução na saída.

Mensagem de aviso:

Sua MP4 entrada fragmentada tem fragmentos MOOF que estão fora de ordem.

230008 | Aviso de decodificação de entrada MP4

O que isso significa: sua MP4 entrada pode ter NAL unidades corrompidas no AVC1 átomo e não MediaConvert conseguiu decodificar todo o fluxo de vídeo.

Ações recomendadas:

- Verifique se há problemas na saída de vídeo, incluindo problemas com cores, informações ausentes da cena ou quadros cinza.

Mensagem de aviso:

MediaConvert não consegue decodificar uma parte do stream de vídeo da sua MP4 entrada.

240000 | Aviso de silêncio de áudio de saída

O que isso significa: Sua faixa de áudio de entrada tem dados ausentes, corrompidos ou inesperados. MediaConvert precisou adicionar silêncio para manter a sincronização adequada.

Ações recomendadas:

- Verifique se há problemas de sincronização de áudio e vídeo na saída.
- Verifique se a qualidade do áudio atende às suas expectativas.

Mensagem de aviso:

MediaConvert adicionou pelo menos 100 milissegundos de silêncio de áudio para manter o áudio e o vídeo sincronizados.

240001 | Aviso de queda de saída de áudio

O que isso significa: Suas faixas de entrada de áudio e vídeo não foram sincronizadas corretamente. MediaConvert precisou remover algum conteúdo de áudio para manter a sincronização adequada.

Ações recomendadas:

- Verifique se há problemas de sincronização de áudio e vídeo na saída.
- Verifique se nenhum conteúdo de áudio importante foi perdido.

Mensagem de aviso:

MediaConvert deixou cair pelo menos 100 milissegundos de áudio para alinhar áudio e vídeo.

240003 | Saída HDR10+ aviso de alcance limitado

O que isso significa: você especificou uma saída HDR10+ de faixa completa, mas só MediaConvert pôde gravá-la com uma faixa limitada devido a restrições técnicas.

Ações recomendadas:

- Especifique como MediaConvert converte a faixa de amostra de cores usando o pré-processador corretor de cores. Defina a conversão do intervalo de amostra para compressão de alcance limitado ou clipe de alcance limitado.
- Verifique se há problemas de precisão de cores na saída.

Mensagem de aviso:

MediaConvert converteu sua entrada de faixa completa em uma saída HDR10+ de faixa limitada.

250001 | Aviso de fonte da legenda de entrada

O que isso significa: você enviou uma legenda de entrada com uma fonte incompatível. MediaConvert em vez disso, usará uma fonte genérica.

Ações recomendadas:

- Verifique as legendas de saída para garantir que elas sejam exibidas corretamente com a fonte genérica.
- Se a aparência da fonte for essencial, considere modificar as legendas de entrada para usar uma fonte compatível.

Mensagem de aviso:

Suas legendas de entrada têm uma fonte incompatível.

250002 | Aviso de taxa de bits de entrada Dolby CBI

O que isso significa: você enviou uma Dolby CBI entrada com uma taxa de bits que MediaConvert não é compatível. MediaConvert o aumentará automaticamente para uma taxa de bits suportada.

Ações recomendadas:

- Verifique se o aplicativo que está gerando sua entrada DOLBY CBI está atualizado.
- Verifique se a qualidade do áudio em sua saída atende às suas expectativas.

Mensagem de aviso:

Sua Dolby CBI entrada tem uma taxa de bits não suportada.

250003 | Aviso de codificação com reconhecimento de saliência de saída

O que isso significa: aplica MediaConvert apenas a codificação com reconhecimento de saliência a saídas com resolução de 720p ou superior que usam níveis de ajuste de qualidade Single Pass HQ ou Multi Pass HQ.

Use a codificação sensível à saliência para melhorar a qualidade perceptiva do vídeo de saída, alocando mais bits de codificação às partes proeminentes ou visíveis do conteúdo.

Você pode receber essa mensagem de aviso para trabalhos que especificam codificação com reconhecimento de saliência em uma saída ABR automatizada ou para trabalhos que usam determinadas predefinições ou modelos.

Observe que esse aviso é apenas informativo e nenhuma ação é necessária se a qualidade da saída atender às suas necessidades.

Ações recomendadas:

- Certifique-se de que suas saídas tenham resolução de 720p ou superior.
- Use os níveis de ajuste de qualidade Single Pass HQ ou Multi Pass HQ.

Mensagem de aviso:

MediaConvert não pode aplicar a codificação com reconhecimento de saliência a uma ou mais de suas saídas.

260000 | Aviso de subfluxo do buffer do decodificador de vídeo

O que isso significa: a taxa de bits que você especificou para seu contêiner de fluxo de transporte de saída é muito baixa. É menor que a taxa de bits máxima combinada de todos os fluxos de saída. Isso causa o estouro insuficiente do buffer do decodificador de vídeo.

Ações recomendadas:

- Aumente a taxa de bits do contêiner para acomodar todos os fluxos dentro dele.
- Como alternativa, diminua a taxa de bits dos fluxos de vídeo, áudio e dados.
- Considere ativar a configuração “Evitar o estouro insuficiente do buffer”, embora isso possa resultar na redução da qualidade do vídeo de saída sempre que MediaConvert evitar o estouro insuficiente do buffer do decodificador.

Mensagem de aviso:

Seu fluxo de transporte de saída excedeu a taxa de bits especificada.

270000 | Aviso de aceleração do Amazon S3

O que isso significa: Enquanto MediaConvert gravava seus arquivos de saída no bucket de destino, ele foi controlado pelo Amazon S3. Isso acontece quando você excede seu limite de taxa de solicitação para o Amazon S3.

Ações recomendadas:

- Verifique se há outros aplicativos que estejam fazendo solicitações simultâneas para o mesmo bucket do Amazon S3 e considere limitá-las.
- Seu trabalho pode parar ou levar mais tempo do que o esperado para ser concluído, mas nenhuma ação imediata é necessária.
- Para problemas frequentes, considere entrar em contato para Suporte saber como aumentar seus limites de taxa de solicitação do Amazon S3.

Para obter mais informações, consulte [Solução de problemas do Amazon S3](#).

Mensagem de aviso:

MediaConvert recebeu um código de 503 Slow Down erro do Amazon S3 ao gravar sua saída no bucket de destino.

Monitoramento AWS Elemental MediaConvert

Você pode acompanhar o progresso de um trabalho, incluindo o status, a fase e a porcentagem de conclusão. Para ter mais informações, consulte [Monitorar MediaConvert o andamento do trabalho](#).

Você pode monitorar o status das tarefas e a porcentagem de conclusão nos seguintes locais:

AWS Elemental MediaConvert página de empregos

O [MediaConvert console](#) mostra os seguintes detalhes sobre seus trabalhos: ID do trabalho, fila, status, horário de envio, horário de início, duração da transcodificação, porcentagem de conclusão do trabalho, horário de término, avisos, entradas, nome do primeiro arquivo de entrada, caminho do primeiro arquivo de entrada, grupos de saída e destino do primeiro grupo de saída.

Opcionalmente, você pode filtrar os trabalhos de acordo com o Status ou Fila.

Amazon EventBridge

Com isso EventBridge, você pode obter informações mais detalhadas sobre o status de seus trabalhos, incluindo quaisquer chamadas de API, porcentagem de conclusão das fases de sondagem, transcodificação e upload. AWS Elemental MediaConvert envia esses eventos para o barramento de eventos padrão no EventBridge serviço. Você pode criar regras para monitorar MediaConvert programaticamente usando outros AWS serviços. Para obter mais informações, consulte [Usando a Amazon EventBridge com MediaConvert](#).

MediaConvert emite dados de métricas, eventos e avisos (quando aplicável) quando um trabalho é concluído. Você pode usar esses dados para avaliar o sucesso de um trabalho, mesmo que ele seja concluído sem erros. Os dados que podem ser usados para avaliar um trabalho, ou mesmo uma tendência em vários trabalhos, podem ser encontrados nesses locais:

MediaConvert Página de empregos

No MediaConvert console, você pode ver o status de conclusão do trabalho e ver todos os avisos que possam ter ocorrido durante a transcodificação. Para obter informações mais granulares, como estatísticas de qualidade de vídeo QVBR, use. EventBridge

MediaConvert API

Por meio da MediaConvert API, você pode solicitar uma lista de trabalhos, status e detalhes do trabalho. Para obter mais informações, consulte [Trabalhos](#) na Referência da API do AWS Elemental MediaConvert .

Amazon EventBridge

Com EventBridge, você pode obter informações mais detalhadas sobre o resultado de seus trabalhos concluídos. MediaConvert fornece esses dados por meio de eventos para os quais são enviados EventBridge. Você pode assinar esses eventos para receber notificações de empregos programaticamente ou pelo Amazon SNS e tomar ações com base nelas.

Para ter mais informações sobre o uso dos eventos, consulte [Usando EventBridge com AWS Elemental MediaConvert](#).

CloudWatch Métricas da Amazon

Com a Amazon CloudWatch, você pode visualizar tendências nas estatísticas de transcodificação em seus trabalhos concluídos, incluindo a qualidade de vídeo QVBR. MediaConvert emite estatísticas de transcodificação para CloudWatch no final de cada trabalho.

Para obter mais informações sobre o uso MediaConvert com CloudWatch métricas, consulte [Usando CloudWatch com MediaConvert](#).

AWS CloudTrail

Com CloudTrail, você pode obter informações detalhadas sobre quando você executa uma MediaConvert ação por meio de uma chamada de API ou do MediaConvert console.

Para obter mais informações sobre o uso CloudTrail, consulte [Registrando chamadas de AWS Elemental MediaConvert API usando AWS CloudTrail](#).

Tópicos

- [Usando EventBridge com AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Usando CloudWatch com MediaConvert](#)
- [Registrando chamadas de AWS Elemental MediaConvert API usando AWS CloudTrail](#)

Usando EventBridge com AWS Elemental MediaConvert

Você pode usar EventBridge a Amazon para monitorar seus AWS Elemental MediaConvert trabalhos. Veja alguns exemplos do que você pode fazer com o EventBridge:

Obtenha detalhes sobre suas saídas de tarefa

AWS Elemental MediaConvert O fornece detalhes sobre suas saídas de trabalho na notificação do COMPLETE evento. Essas informações incluem o local e nomes de arquivos de mídia do trabalho e manifestos. Para obter detalhes, consulte [Eventos com status COMPLETO](#).

Para obter informações sobre métricas de trabalho enviadas para a Amazon CloudWatch, consulte [Usando CloudWatch com MediaConvert](#).

Configure notificações por e-mail para alterações de status do seu trabalho

Para configurar uma regra de EventBridge evento, consulte [Tutorial: configurar notificações de e-mail para trabalhos com falha](#).

Para obter uma lista de todas as notificações de alteração de status de tarefa para as quais você pode configurar regras de evento, consulte [Lista de MediaConvert EventBridge eventos](#).

Monitore o andamento da tarefa

Eventos STATUS_UPDATE fornecem informações sobre a fase de seu trabalho (PROBING, TRANSCODING, e UPLOADING). Para alguns trabalhos, MediaConvert fornece uma estimativa do progresso do seu trabalho. Essa estimativa é mostrada como uma porcentagem do tempo total desde o momento em que o trabalho sai da fila até o momento em que os arquivos de saída aparecem no bucket de saída do Amazon S3.

Para obter mais informações sobre eventos STATUS_UPDATE, consulte a tabela de tipos de evento em [Lista de MediaConvert EventBridge eventos](#).

Para obter informações sobre como ajustar a frequência de atualizações de status, consulte [Ajustar o intervalo de atualização de status](#).

Inicie automaticamente o pós-processamento com uma função do AWS Lambda

Você pode configurar EventBridge para que uma AWS Lambda função do inicie seu código de pós-processamento após o término do trabalho. Para obter mais informações sobre como usar AWS Lambda com AWS Elemental MediaConvert, consulte um destes recursos:

- Para arquitetos de nuvem experientes, consulte a publicação [Vídeo sob demanda na AWS](#) no blog AWS Answers.
- Para desenvolvedores iniciantes no Lambda, consulte o tutorial [Automatizando trabalhos MediaConvert com o Lambda](#) sobre. MediaConvert GitHub

Obtenha detalhes sobre trabalhos que você cria ou outras MediaConvert operações

Por padrão, MediaConvert não emite um EventBridge evento para novos trabalhos criados ou para qualquer outra MediaConvert operação que você executar. Para receber EventBridge eventos nesses casos, primeiro você deve criar uma AWS CloudTrail trilha.

Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com CloudTrail trilhas](#).

Note

EventBridge O entrega cada MediaConvert evento do fluxo de eventos pelo menos uma vez. MediaConvert O não necessita de outras permissões para entregar eventos ao EventBridge.

Tópicos

- [Configurar EventBridge regras](#)
- [Monitorar MediaConvert o andamento do trabalho](#)
- [Lista de MediaConvert EventBridge eventos](#)

Configurar EventBridge regras

Para configurar EventBridge as regras da Amazon: crie uma regra que vincule o evento AWS Elemental MediaConvert e o serviço de destino que responde à mudança de status do trabalho, como Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ou AWS Lambda

Para obter um tutorial sobre como configurar uma EventBridge regra com AWS Elemental MediaConvert, consulte [Tutorial: configurar notificações de e-mail para trabalhos com falha](#).

Para obter uma lista dos eventos MediaConvert enviados no fluxo de EventBridge eventos, consulte [Lista de MediaConvert EventBridge eventos](#).

Para obter mais informações gerais sobre o uso EventBridge, consulte o [Guia EventBridge do usuário da Amazon](#).

Para obter informações sobre solução de problemas, consulte [Solução de problemas da Amazon EventBridge](#) no Guia EventBridge do usuário da Amazon.

Tópicos

- [Tutorial: configurar notificações de e-mail para trabalhos com falha](#)
- [Etapa 1: criar um tópico no Amazon SNS](#)
- [Etapa 2: especificar um padrão de evento em uma EventBridge regra](#)
- [Etapa 3: adicionar o tópico do Amazon SNS e finalizar sua regra](#)
- [Etapa 4: testar a regra](#)

Tutorial: configurar notificações de e-mail para trabalhos com falha

Neste tutorial, você configura uma regra de EventBridge evento que captura eventos quando um status de trabalho muda para ERROR e depois o notifica sobre o evento. Para fazer isso, você primeiro cria um tópico no Amazon SNS que enviará uma notificação por e-mail sobre o trabalho com falha. Em seguida, você cria uma regra EventBridge definindo uma origem de evento e referenciando o tópico do Amazon SNS (o “destino”).

Etapa 1: criar um tópico no Amazon SNS

A primeira parte da configuração de uma EventBridge regra é preparar o destino da regra. Nesse caso, isso significa criar e assinar um tópico do Amazon SNS.

Para criar um tópico do Amazon SNS

1. [Abra o console do Amazon SNS em https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home](https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home).
2. No painel de navegação, selecione Topics (Tópicos) e Create topic (Criar tópico).
3. Em Tipo, escolha Padrão.
4. Em Nome, insira **MediaConvertJobErrorAlert** e, em seguida, escolha Criar tópico.
5. Escolha o tópico Nome para o tópico que você acabou de criar para visualizar os Detalhes do tópico.
6. Na página de detalhes do MediaConvertJobErrorAlerttópico, na seção Assinaturas, escolha Criar assinatura.
7. Em Protocolo, escolha E-mail. Para Endpoint, insira o endereço de e-mail para o qual você deseja que o Amazon SNS envie a notificação.
8. Selecione Criar assinatura.
9. Você receberá uma notificação por e-mail do Amazon SNS. Quando você o receber, escolha o link Confirm subscription no e-mail.

Etapa 2: especificar um padrão de evento em uma EventBridge regra

Esta etapa mostra como especificar seu padrão de evento em uma EventBridge regra. Essa regra capturará eventos enviados MediaConvert quando o status de um trabalho for alterado para `ERROR`.

Para configurar um padrão de evento em uma EventBridge regra

1. Abra o EventBridge console da Amazon em <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. No painel de navegação, escolha Regras. Mantenha o Barramento de eventos padrão e escolha Criar regra.
3. Em Nome, digite **MediaConvertJobStateError** e escolha Próximo.
4. Na seção Padrão de evento, começando com Origem do evento, escolha as seguintes configurações:
 - Origem do evento: **AWS services**
 - AWS serviço: **MediaConvert**
 - Tipo de evento: **MediaConvert Job State Change**
 - Tipo de evento, estados específicos: **ERROR**
5. A caixa de Padrão de evento será como o exemplo a seguir.

```
{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["ERROR"]
  }
}
```

Esse código define uma regra de EventBridge evento que corresponde a qualquer evento em que o status do trabalho muda para `ERROR`. Para obter mais informações sobre padrões de eventos, consulte [Eventos e padrões de eventos](#) no Guia CloudWatch do usuário da Amazon.

6. Escolha Próximo.

Etapa 3: adicionar o tópico do Amazon SNS e finalizar sua regra

Adicione o tópico Amazon SNS que você criou na etapa 1 à EventBridge regra que você iniciou na etapa 2.

Para adicionar o tópico Amazon SNS e finalizar a regra EventBridge

1. Na seção Selecionar destinos, em Selecionar um destino, escolha o Tópico do SNS.
2. Em Tópico, escolha MediaConvertJobErrorAlert.
3. Escolha Próximo.
4. Opcionalmente, adicione tags. Escolha Próximo.
5. Examine suas configurações. Em seguida, escolha Create rule (Criar regra).

Etapa 4: testar a regra

Para testar sua regra, envie um trabalho que você sabe que causará um erro. Por exemplo, especifique um local de entrada que não existe. Se você tiver configurado sua regra de evento corretamente, deverá receber um e-mail com a mensagem de texto do evento dentro de alguns minutos.

Para testar a regra

1. Abra o AWS Elemental MediaConvert console em <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Insira uma nova MediaConvert tarefa. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#).
3. Verifique a conta de e-mail que você especificou quando configurou seu tópico do Amazon SNS. Confirme se recebeu uma notificação por e-mail para o erro de trabalho.

Monitorar MediaConvert o andamento do trabalho

MediaConvert fornece informações de status para cada tarefa que você criar. Você pode monitorar o status de um trabalho para saber o que está acontecendo com o trabalho, acompanhar seu progresso ou solucionar problemas.

Tópicos

- [Status de trabalhos](#)
- [Como encontrar o status de um emprego](#)
- [Fases do trabalho](#)

Status de trabalhos

Cada trabalho que você enviar progredirá em vários status possíveis. Trabalhos bem-sucedidos terminam com um status COMPLETE e trabalhos sem êxito terminam com um status ERROR ou CANCELED.

Bem-sucedida de trabalhos

Um trabalho bem-sucedido faz com que todas as saídas sejam gravadas em seu bucket do Amazon S3. A lista a seguir contém detalhes sobre os diferentes status pelos quais os trabalhos bem-sucedidos passam:

1. SUBMITTED: trabalhos que você criou no MediaConvert console ou por meio de uma [CreateJob](#) operação que MediaConvert ainda não iniciou o processamento.
2. INPUT_INFORMATION: MediaConvert leia detalhes sobre sua entrada ou entradas.
3. PROGRESSING: MediaConvert começou a processar seu trabalho.
4. STATUS_UPDATE: MediaConvert O está processando seu trabalho há pelo menos um minuto ou mais. Os trabalhos com esse status passam por três fases de trabalho diferentes. Para obter mais informações, consulte [the section called “Fases do trabalho”](#).
5. COMPLETE: MediaConvert concluiu seu trabalho e todas as saídas foram salvas no bucket do Amazon S3.

Trabalhos bem-sucedidos também podem incluir status [NEW_WARNING](#) ou [QUEUE_HOP](#).

Trabalhos sem êxito

Um trabalho sem êxito faz com que nenhuma saída seja gravada no bucket do Amazon S3, embora inicialmente possa progredir de forma semelhante a um trabalho bem-sucedido. Os trabalhos sem êxito têm um dos seguintes status:

- ERROR: MediaConvert teve um problema ao processar seu trabalho. Para obter mais informações, consulte [the section called “Códigos de erro”](#).
- CANCELED: você cancelou um trabalho no MediaConvert console ou por meio de uma `CancelJob` operação.

Como encontrar o status de um emprego

Para ver uma lista de todos os status de trabalhos na região atual, abra a página [Trabalhos](#) no MediaConvert console. Ou envie uma operação `GetJob` ou `ListJobs`.

AWS CloudTrail O registra detalhes sobre cada solicitação de trabalho de criação que você faz. CloudTrail só emite um EventBridge evento para SUBMITTED trabalhos se você também criar uma CloudTrail trilha. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com CloudTrail trilhas](#) e [Acessando eventos AWS de serviço via AWS CloudTrail](#).

MediaConvert emite um EventBridge evento quando uma tarefa começa a ser processada e, em seguida, sempre que seu status muda, por exemplo, se ela muda de PROGRESSING para COMPLETE ou ERROR. Para obter uma lista de EventBridge eventos, consulte [the section called “Lista de MediaConvert EventBridge eventos”](#).

Fases do trabalho

Se o status de um trabalho for PROGRESSING de mais de um minuto, MediaConvert emite um STATUS_UPDATE evento com a fase atual do trabalho. Uma fase do trabalho contém informações sobre o que está acontecendo com um trabalho. As fases do trabalho progridem na seguinte ordem:

1. PROBING: quando seu trabalho está em PROBING fase, MediaConvert lê as informações de seus arquivos de entrada que o serviço precisa para transcodificação.
2. TRANSCODING: quando a tarefa está na fase TRANSCODING, o serviço separa, decodifica, codifica e reagrupa seu conteúdo. Em algumas tarefas, o serviço inicia o upload de saídas para o seu bucket do Amazon S3 de saída durante essa fase. A fase termina quando todas as transcodificações estiverem concluídas.
3. UPLOADING: quando a tarefa está na fase UPLOADING, o serviço faz upload das saídas transcodificadas para o bucket de saída do Amazon S3. No caso de saídas que o serviço começa a carregar durante a fase TRANSCODING, a fase UPLOADING começa quando a transcodificação é feita. Isso continua até que todos os uploads sejam concluídos.

Para visualizar a fase de um trabalho, abra a página [Trabalhos](#) no MediaConvert console, verifique o [STATUS_UPDATE EventBridge evento](#) ou envie uma ListJobs operação GetJob ou.

Lista de MediaConvert EventBridge eventos

AWS Elemental MediaConvert O emite um evento para a Amazon EventBridge quando o status de um trabalho muda. Você pode criar [EventBridge regras](#) para qualquer um desses eventos.

A maioria dos trabalhos emitirá apenas alguns desses eventos, sendo os mais comuns: INPUT_INFORMATION, PROGRESSING, e COMPLETE.

Para obter mais informações sobre cada tipo de evento, escolha o link na coluna Evento.

MediaConvert eventos

Event	Enviado quando	Contém
<u>INPUT_INFORMATION</u>	Logo em seguida, MediaConvert começa a processar o trabalho.	Informações de mídia, como a altura e a largura do quadro, a taxa de quadros e o codec. Informações MediaConvert sobre todas as entradas em um único evento.
<u>PROGREDINDO</u>	Um trabalho muda do estado SUBMITTED para o estado PROGRESSING .	Detalhes básicos do trabalho.
<u>STATUS_UPDATE</u>	Aproximadamente um minuto após o MediaConvert início do processamento do trabalho. Enviados aproximadamente a cada minuto depois do início do processamento, até que o trabalho seja completo ou encontre um erro.	Progresso do trabalho, expresso no número de quadros transcodificados desde o início do trabalho.
<u>COMPLETO</u>	Um trabalho é concluído e MediaConvert grava todas as saídas com êxito e sem erros.	Advertências e informações de saída sobre o trabalho concluído.
<u>CANCELED</u>	Um trabalho foi cancelado.	Detalhes básicos do trabalho.
<u>ERRO</u>	Um trabalho tem um erro. Pelo menos uma saída tem um erro.	O código ou códigos de erro e quaisquer mensagens. Inclui quaisquer outras informações de trabalho efêmeras sobre o status do erro do trabalho.

Event	Enviado quando	Contém
NEW_WARNING	Surge uma condição de aviso.	O código ou códigos de aviso e quaisquer mensagens de aviso.
QUEUE_HOP	Quando um trabalho salta filas.	O ARNs para ambas as filas e para a prioridade do trabalho na fila.

Note

MediaConvert não emite um SUBMITTED evento. Para receber um EventBridge evento sempre que você fizer uma chamada de API, incluindo chamadas do MediaConvert console, você deve criar uma AWS CloudTrail trilha. Para obter mais informações, consulte [Acessando eventos AWS de serviço por meio](#) de trilhas AWS CloudTrail e [Trabalhando com CloudTrail trilhas](#).

Quando MediaConvert envia um evento para EventBridge, os campos a seguir estão presentes no JSON resultante.

- version (versão): atualmente 0 (zero) para todos os eventos.
- id: um UUID versão 4 gerado para cada evento.
- detail-type (detalhe-tipo): o tipo de evento que está sendo enviado.
- source (origem): identifica o serviço que originou o evento.
- conta: o ID de 12 dígitos da Conta da AWS que executou o trabalho.
- time (hora): a hora em que o evento ocorreu.
- região: identifica a Região da AWS do trabalho.
- recursos: uma matriz JSON que contém o nome do recurso da Amazon (ARN) do trabalho.
- detalhe: contém um objeto JSON com as informações sobre o trabalho.

As seções a seguir contêm detalhes de mensagens de eventos, respostas JSON e padrões de eventos para cada EventBridge evento MediaConvert emitido.

Tópicos

- [Eventos com status INPUT_INFORMATION](#)
- [Eventos com status PROGREDINDO](#)
- [Eventos com status STATUS_UPDATE](#)
- [Eventos com status COMPLETO](#)
- [Eventos com status CANCELED](#)
- [Eventos com status ERROR](#)
- [Eventos com status NEW_WARNING](#)
- [Eventos com status QUEUE_HOP](#)

Eventos com status INPUT_INFORMATION

MediaConvert O envia o evento para INPUT_INFORMATION depois que um trabalho começa a ser processado e depois MediaConvert lê informações sobre sua entrada. O evento contém principalmente informações de mídia sobre sua entrada, como altura e largura do quadro, taxa de quadros e codec.

MediaConvert O inclui informações sobre todas as suas entradas em um único evento.

O JSON a seguir é um exemplo de evento contendo o status INPUT_INFORMATION de um trabalho com uma única entrada.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2022-12-19T19:07:12Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1671476818694-phptj0"
  ],
  "detail": {
    "timestamp": 1671476832075,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1671476818694-phptj0",
```

```

    "status": "INPUT_INFORMATION",
    "userMetadata": {},
    "inputDetails": [
      {
        "id": 1,
        "uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/file/file.mp4",
        "audio": [
          {
            "channels": 2,
            "codec": "AAC",
            "language": "UND",
            "sampleRate": 44100,
            "streamId": 2
          }
        ],
        "video": [
          {
            "bitDepth": 8,
            "codec": "H_264",
            "colorFormat": "YUV_420",
            "fourCC": "avc1",
            "frameRate": 24,
            "height": 1080,
            "interlaceMode": "PROGRESSIVE",
            "sar": "1:1",
            "standard": "UNSPECIFIED",
            "streamId": 1,
            "width": 1920
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

```

Você pode usar o exemplo de JSON a seguir para criar um padrão de EventBridge evento para trabalhos com um status de INPUT_INFORMATION.

```

{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["INPUT_INFORMATION"]
  }
}

```

```
}  
}
```

Eventos com status PROGREDINDO

MediaConvert envia o evento para PROGRESSING quando um trabalho é transferido do SUBMITTED estado para o PROGRESSING estado.

Note

Depois que um trabalho fica no status PROGRESSING por 48 horas, o serviço coloca-o em um estado ERROR e para de trabalhar nele. Você não será cobrado pelos trabalhos que finalizarem com um estado ERROR.

O JSON a seguir é um exemplo de evento contendo o status PROGRESSING de um trabalho.

```
{  
  "version": "0",  
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",  
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",  
  "source": "aws.mediaconvert",  
  "account": "111122223333",  
  "time": "2022-12-19T19:20:21Z",  
  "region": "us-west-2",  
  "resources": [  
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1671477617078-2886ye"  
  ],  
  "detail": {  
    "timestamp": 1671477621654,  
    "accountId": "111122223333",  
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",  
    "jobId": "1671477617078-2886ye",  
    "status": "PROGRESSING",  
    "userMetadata": {}  
  }  
}
```

Você pode usar o exemplo de JSON a seguir para criar um padrão de EventBridge evento para trabalhos com um status dePROGRESSING.

```
{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["PROGRESSING"]
  }
}
```

Eventos com status STATUS_UPDATE

MediaConvert O envia o evento por STATUS_UPDATE aproximadamente um minuto depois de começar a processar um trabalho. Por padrão, as atualizações são enviadas aproximadamente a cada minuto após isso, até que o serviço conclua a transcodificação ou encontre um erro.

Opcionalmente, você pode especificar uma frequência de atualização diferente em seu trabalho, com a configuração Status update interval (Intervalo de atualização de status). Para atualizações mais frequentes, você pode escolher 10, 12, 15, 20 ou 30 segundos. Para atualizações menos frequentes, você pode escolher qualquer intervalo de 2 a 10 minutos, em incrementos de um minuto. Para obter mais informações, consulte [Ajustar o intervalo de atualização de status](#).

Um evento STATUS_UPDATE contém informações sobre a fase atual do seu trabalho. Quando disponível, ele contém a porcentagem do trabalho e de sua conclusão.

As fases da tarefa são as seguintes:

- Durante PROBING, o serviço lê informações sobre a entrada enquanto se prepara para transcodificar.
- Durante TRANSCODING, o serviço realiza demux, decodifica, codifica e realiza remux de seu conteúdo. Em alguns trabalhos, o serviço também inicia o upload de saídas para o seu bucket do Amazon S3 de saída durante essa fase. A fase termina quando todas as transcodificações estiverem concluídas.
- Durante UPLOADING, o serviço carrega as demais saídas transcodificados para o seu bucket do Amazon S3.

O JSON a seguir é um exemplo de evento contendo o status STATUS_UPDATE de um trabalho.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
```



```

    "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
    "source": "aws.mediaconvert",
    "account": "111122223333",
    "time": "2022-12-19T19:21:21Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
        "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1671477617078-2886ye"
    ],
    "detail": {
        "timestamp": 1671477681737,
        "accountId": "111122223333",
        "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
        "jobId": "1671477617078-2886ye",
        "status": "STATUS_UPDATE",
        "userMetadata": {},
        "framesDecoded": 353,
        "jobProgress": {
            "phaseProgress": {
                "PROBING": {
                    "status": "COMPLETE",
                    "percentComplete": 100
                },
                "TRANSCODING": {
                    "status": "PROGRESSING",
                    "percentComplete": 2
                },
                "UPLOADING": {
                    "status": "PENDING",
                    "percentComplete": 0
                }
            },
            "jobPercentComplete": 7,
            "currentPhase": "TRANSCODING",
            "retryCount": 0
        }
    }
}

```

Você pode usar o exemplo de JSON a seguir para criar um padrão de EventBridge evento para trabalhos com um status de STATUS_UPDATE.

```

{
    "source": ["aws.mediaconvert"],

```

```
{
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["STATUS_UPDATE"]
  }
}
```

Ajustar o intervalo de atualização de status

Por padrão, AWS Elemental MediaConvert envia STATUS_UPDATE eventos para a Amazon EventBridge aproximadamente uma vez por minuto. Essas atualizações de status fornecem informações sobre como seu trabalho está progredindo. Você pode ajustar o intervalo de atualização de status especificando uma frequência de atualização diferente no seu trabalho.

Para especificar a frequência de STATUS_UPDATE

1. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, na seção Configurações de trabalho, escolha Integração com a AWS .
2. Na seção Integração com a AWS à direita, para Intervalo de atualização do status (s), escolha Intervalo, em segundos, entre atualizações.

Se você usar a API ou um SDK, poderá encontrar essa configuração no arquivo JSON do seu trabalho. O nome da configuração é [statusUpdateInterval](#).

Eventos com status COMPLETO

MediaConvert O envia o evento para COMPLETE quando todas as saídas forem gravadas no Amazon S3 sem erros. Ele contém avisos e informações de saída do trabalho concluído. Para obter mais informações sobre nomes e caminhos de arquivos de saída, consulte [Nomes de arquivo de saída e caminhos](#).

O JSON a seguir é um exemplo de evento contendo o status COMPLETE de um trabalho.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2022-12-19T19:07:12Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
```

```
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2::jobs/1671476818694-phptj0"
  ],
  "detail": {
    "timestamp": 1671476832124,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1671476818694-phptj0",
    "status": "COMPLETE",
    "userMetadata": {},
    "warnings": [
      {
        "code": 000000,
        "count": 1
      }
    ],
    "outputGroupDetails": [
      {
        "outputDetails": [
          {
            "outputFilePaths": [
              "s3://amzn-s3-demo-bucket/file/file.mp4"
            ],
            "durationInMs": 30041,
            "videoDetails": {
              "widthInPx": 1920,
              "heightInPx": 1080,
              "qvbrAvgQuality": 7.38,
              "qvbrMinQuality": 7,
              "qvbrMaxQuality": 8,
              "qvbrMinQualityLocation": 2168,
              "qvbrMaxQualityLocation": 25025
            }
          }
        ],
        "type": "FILE_GROUP"
      }
    ],
    "paddingInserted": 0,
    "blackVideoDetected": 10,
    "blackSegments": [
      {
        "start": 0,
        "end": 10
      }
    ]
  }
}
```

```

    ]
  }
}
```

Os eventos COMPLETE contêm informações adicionais sobre seu trabalho e resultados. A tabela a seguir lista e descreve as diferentes propriedades disponíveis nos detalhes da mensagem de evento de trabalho.

Detalhes completos da mensagem do evento

Propriedade	Tipo de dados	Detalhes
paddingInserted	integer	A duração total dos quadros em branco MediaConvert inseridos em todas as saídas do seu trabalho, em milissegundos. O preenchimento de vídeo insere quadros em branco para ajudar a manter as durações de áudio e vídeo alinhadas. Valores grandes de paddingInserted mostram que mais quadros em branco foram inseridos. Esses valores também mostram até que ponto suas trilhas de áudio de entrada começam atrasadas, terminam adiantadas ou ambos.
qvbrAvgQuality	flutuação	A qualidade média do vídeo da saída de Quality-Defined Variable Bitrate (QVBR – taxa de bits variável definida por qualidade).

Propriedade	Tipo de dados	Detalhes
		Incluído apenas para saídas QVBR.
qvbrMinQuality	flutuação	A qualidade mínima de vídeo detectada na saída QVBR. Incluído apenas para saídas QVBR.
qvbrMaxQuality	flutuação	A qualidade máxima de vídeo detectada na saída QVBR. Incluído apenas para saídas QVBR.
qvbrMinQualityLocation	integer	O local em sua saída em que qvbrMinQuality foi detectado, em milissegundos. Você pode usar qvbrMinQualityLocation enquanto analisa a qualidade do vídeo de saída e o uso da largura de banda. Incluído apenas para saídas QVBR.

Propriedade	Tipo de dados	Detalhes
<code>qvbrMaxQualityLocation</code>	integer	O local em sua saída em que <code>qvbrMaxQuality</code> foi detectado, em milissegundos. Você pode usar <code>qvbrMaxQualityLocation</code> enquanto analisa a qualidade do vídeo de saída e o uso da largura de banda. Incluído apenas para saídas QVBR.
<code>warnings</code>	array	Todos os códigos de aviso vistos no trabalho e o número de vezes em que ocorreram.
código	integer	
contagem	integer	Para obter mais informações, consulte Códigos de aviso .
<code>blackVideoDetected</code>	integer	A duração total dos quadros de vídeo em preto nas suas saídas que também estão presentes nas suas entradas, em milissegundos. <code>blackVideoDetected</code> O não inclui quaisquer quadros pretos inseridos por MediaConvert.

Propriedade	Tipo de dados	Detalhes
<code>blackVideoSegments</code>	array	O local ou locais na sua saída onde os quadros de vídeo em preto foram detectados.
<code>start</code>	integer	
<code>end</code>	integer	Cada segmento de vídeo em preto na sua saída é mostrado com seu próprio início e fim.
		<code>blackVideoSegments</code> O não inclui quaisquer quadros pretos inseridos por MediaConvert.
<code>averageBitrate</code>	integer	A taxa de bits média da sua saída de vídeo, calculada dividindo a duração pelo total de bits.

Você pode usar o exemplo de JSON a seguir para criar um padrão de EventBridge evento para trabalhos com um status de COMPLETE.

```
{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["COMPLETE"]
  }
}
```

Nomes de arquivo de saída e caminhos

A COMPLETE notificação de EventBridge trabalho inclui detalhes sobre sua saída em JSON. Essas informações incluem os nomes de arquivos e caminhos para as saídas do trabalho, incluindo manifestos e ativos de mídia.

Os arquivos AWS Elemental MediaConvert criados dependem dos grupos de saída que você configurar no trabalho. Por exemplo, pacotes DASH ISO contém um manifesto .mpd e arquivos de fragmentos de mídia mp4.

Você pode encontrar informações de nome e caminho do arquivo de saída nas seguintes propriedades:

`playlistFilePaths`

Uma lista dos caminhos de arquivos do Amazon S3 para as playlists multivariantes.

`outputFilePaths`

O caminho do arquivo é a mídia ou o manifesto, dependendo do tipo de grupo de saída.

`type`

O tipo de grupo de saída, que determina quais arquivos estão listados em `playlistFilePaths` e `outputFilePaths`.

A tabela a seguir resume os valores para estas propriedades, dependendo do tipo de grupo de saída.

Tipo	<code>playlistFilePaths</code>	<code>outputFilePaths</code>
FILE_GROUP (saída padrão)	não retornado	Nome do arquivo e caminho do arquivo de mídia. Example: s3://amzn-s3-demo-bucket/file/file.mp4
FILE_GROUP (com saída adicional de captura de quadros)	não retornado	Nome do arquivo e caminho da imagem final capturada. Example: s3://amzn-s3-demo-bucket/frameoutput/file.0000036.jpg

Tipo	playlistFilePaths	outputFilePaths
HLS_GROUP	Nome do arquivo e caminho da lista de músicas multivariada. Example: s3://amzn-s3-demo-bucket/hls/main.m3u8	Nome do arquivo e caminhos dos manifestos para as saídas individuais. Exemplos: • s3://amzn-s3-demo-bucket/hls/mainv1.m3u8 • s3://amzn-s3-demo-bucket/hls/mainv2.m3u8
DASH_ISO_GROUP	Nomes do arquivo e caminho do manifesto. Example: s3://amzn-s3-demo-bucket/dash/1.mpd	não retornado
CMAF_GROUP	Nome do arquivo e caminho para cada manifesto de alto nível. Exemplos: • s3://amzn-s3-demo-bucket/cmaf/1.mpd • s3://amzn-s3-demo-bucket/cmaf/1.m3u8	não retornado

Tipo	playlistFilePaths	outputFilePaths
MS_SMOOTH_GROUP	Nome do arquivo e caminho do manifesto no lado do servidor. Example: s3://amzn-s3-demo-bucket/smooth/1.ism	Nome do arquivo e caminho dos manifestos de vídeo para cada uma das saídas individuais. Exemplos: - s3://amzn-s3-demo-bucket/smooth/1_video.ismv - s3://amzn-s3-demo-bucket/smooth/2_video.ismv

Para amostras de respostas do em JSON para cada tipo de grupo de saída, consulte os seguintes tópicos:

Tópicos

- [Grupo de arquivos](#)
- [Grupo de arquivos com uma saída de captura de quadros](#)
- [Grupo Apple HLS](#)
- [Grupo DASH ISO](#)
- [Grupo CMAF](#)
- [Grupo do Microsoft Smooth Streaming](#)

Grupo de arquivos

Veja a seguir um EventBridge exemplo de evento da Amazon para um trabalho com COMPLETE status. O exemplo inclui informações sobre o caminho do arquivo de saída para um grupo de arquivos.

```
{
  "detail": {
    "status": "COMPLETE",
```

```
"paddingInserted": 0,
"blackVideoDetected": 10,
"blackSegments": [
  "start": 0,
  "end": 10
],
"outputGroupDetails": [
  {
    "outputDetails": [
      {
        "outputFilePaths": [
          "s3://amzn-s3-demo-bucket/file/file.mp4"
        ],
        "durationInMs": 180041,
        "videoDetails": {
          "averageBitrate": 200000,
          "widthInPx": 1280,
          "heightInPx": 720,
          "qvbrAvgQuality": 7.38,
          "qvbrMinQuality": 7,
          "qvbrMaxQuality": 8,
          "qvbrMinQualityLocation": 2168,
          "qvbrMaxQualityLocation": 25025
        }
      }
    ],
    "type": "FILE_GROUP"
  }
],
"timestamp": 1536964380391,
"accountId": "111122223333",
"queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
"jobId": "1536964333549-opn151",
"userMetadata": {},
"warnings": [
  {
    "code": 000000,
    "count": 1
  }
],
},
"version": "0",
"id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"detail-type": "MediaConvert Job State Change",
```

```
{
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2018-09-14T21:54:31Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxngbl"
  ]
}
```

Note

As estatísticas QVBR só estão disponíveis quando a saída de vídeo usa o controle de taxa de bits variável definida pela qualidade (QVBR).

Grupo de arquivos com uma saída de captura de quadros

Este guia fornece um EventBridge exemplo de evento da Amazon para um trabalho com COMPLETE status. Ele também mostra informações do caminho do arquivo de saída para um grupo de arquivos com uma saída de captura de quadros.

Uma saída de captura de quadros é uma saída que você configura para criar imagens estáticas no seu vídeo. Você configura-o de forma semelhante a um grupo de saída de Grupo de arquivos normal. No entanto, remova o componente de áudio, escolha Nenhum contêiner para o contêiner e, em seguida, escolha Captura de quadros para JPEG para o codec de vídeo.

Note

Você pode criar saídas de captura de quadros somente em trabalhos que também tenham uma saída regular de áudio e vídeo. MediaConvert O não oferece compatibilidade com trabalhos que consistem apenas em uma saída de captura de quadros.

Quando você cria uma saída de captura de quadros, o status COMPLETE inclui a propriedade `outputFilePaths`. Isso informa o nome do arquivo e o caminho da imagem final capturada.

Tip

Como o serviço inclui numeração automática nos nomes de arquivos de captura de quadros, você pode inferir todos os nomes das imagens do final. Por exemplo, se o

seu `outputFilePaths` valor é `s3://amzn-s3-demo-bucket/frameoutput/file.0000036.jpg`, você pode pressupor que existem 35 outras imagens no mesmo local, chamado `file.0000001` `file.0000002`, e assim por diante.

Veja a seguir um EventBridge exemplo de evento para um trabalho com `COMPLETE` status. Ele inclui informações do caminho do arquivo de saída para um grupo de arquivos com uma saída de captura de quadros.

```
{
  "detail": {
    "status": "COMPLETE",
    "paddingInserted": 0,
    "blackVideoDetected": 10,
    "blackSegments": [
      {
        "start": 0,
        "end": 10
      }
    ],
    "outputGroupDetails": [
      {
        "outputDetails": [
          {
            "outputFilePaths": [
              "s3://amzn-s3-demo-bucket/frameoutput/file.0000036.jpg"
            ],
            "durationInMs": 185000,
            "videoDetails": {
              "widthInPx": 1280,
              "heightInPx": 720
            }
          }
        ],
        "type": "FILE_GROUP"
      },
      {
        "outputDetails": [
          {
            "outputFilePaths": [
              "s3://amzn-s3-demo-bucket/file/file.mp4"
            ],

```

```

        "durationInMs": 180041,
        "blackVideoDurationInMs": 0,
        "videoDetails": {
            "widthInPx": 1280,
            "heightInPx": 720,
            "averageQVBRScore": 7.38,
            "minimumQVBRScore": 7,
            "maximumQVBRScore": 8,
            "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168,
            "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025
        }
    },
    "type": "FILE_GROUP"
},
{
    "timestamp": 1536964380391,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1536964333549-opn151",
    "userMetadata": {},
    "warnings": [
        {
            "code": 000000,
            "count": 1
        }
    ]
},
{
    "version": "0",
    "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
    "source": "aws.mediaconvert",
    "account": "111122223333",
    "time": "2018-09-14T21:54:31Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
        "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxngbl"
    ]
}

```

 Note

As estatísticas de taxa de bits variável definida pela qualidade (QVBR) só estão disponíveis quando a saída de vídeo usa controle de taxa QVBR.

Grupo Apple HLS

Veja a seguir um EventBridge exemplo de evento da Amazon para um trabalho com COMPLETE status. Ele inclui informações de caminho do arquivo de saída para um grupo Apple HLS.

```
{
  "detail": {
    "status": "COMPLETE",
    "paddingInserted": 0,
    "blackVideoDetected": 10,
    "blackSegments": [
      {
        "start": 0,
        "end": 10
      }
    ],
    "outputGroupDetails": [
      {
        "outputDetails": [
          {
            "outputFilePaths": [
              "s3://amzn-s3-demo-bucket/hls/mainv2.m3u8"
            ],
            "durationInMs": 180041,
            "blackVideoDurationInMs": 0,
            "videoDetails": {
              "widthInPx": 426,
              "heightInPx": 240,
              "averageQVBRScore": 7.38,
              "minimumQVBRScore": 7,
              "maximumQVBRScore": 8,
              "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168,
              "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025
            }
          }
        ],
        "outputGroupType": "HLS"
      }
    ]
  }
}
```

```

        "outputFilePaths": [
            "s3://amzn-s3-demo-bucket/hls/mainv1.m3u8"
        ],
        "durationInMs": 180041,
        "blackVideoDurationInMs": 0,
        "videoDetails": {
            "widthInPx": 1280,
            "heightInPx": 720,
            "averageQVBRScore": 7.38,
            "minimumQVBRScore": 7,
            "maximumQVBRScore": 8,
            "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168,
            "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025
        }
    },
    "type": "HLS_GROUP",
    "playlistFilePaths": [
        "s3://amzn-s3-demo-bucket/hls/main.m3u8"
    ]
}
],
"timestamp": 1536964380391,
"accountId": "111122223333",
"queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
"jobId": "1536964333549-opn151",
"userMetadata": {},
"warnings": [
    {
        "code": 000000,
        "count": 1
    }
]
},
"version": "0",
"id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"detail-type": "MediaConvert Job State Change",
"source": "aws.mediaconvert",
"account": "111122223333",
"time": "2018-09-14T21:54:31Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxnngbl"
]

```



```
}
```

Note

As estatísticas de taxa de bits variável definida pela qualidade (QVBR) só estão disponíveis quando a saída de vídeo usa controle de taxa QVBR.

Grupo DASH ISO

Veja a seguir um EventBridge exemplo de evento da Amazon para um trabalho com COMPLETE status. Ele inclui informações sobre o caminho do arquivo de saída para um grupo DASH ISO.

```
{
  "detail": {
    "status": "COMPLETE",
    "paddingInserted": 0,
    "blackVideoDetected": 10,
    "blackSegments": [
      {
        "start": 0,
        "end": 10
      }
    ],
    "outputGroupDetails": [
      {
        "outputDetails": [
          {
            "durationInMs": 180041,
            "blackVideoDurationInMs": 0,
            "videoDetails": {
              "widthInPx": 1280,
              "heightInPx": 720,
              "averageQVBRScore": 7.38,
              "minimumQVBRScore": 7,
              "maximumQVBRScore": 8,
              "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168,
              "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025
            }
          }
        ],
        "type": "DASH_ISO_GROUP",
```

```

        "playlistFilePaths": [
            "s3://amzn-s3-demo-bucket/dash/1.mpd"
        ]
    },
    "timestamp": 1536964380391,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "153696433549-opn151",
    "userMetadata": {},
    "warnings": [
        {
            "code": 000000,
            "count": 1
        }
    ]
},
"version": "0",
"id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"detail-type": "MediaConvert Job State Change",
"source": "aws.mediaconvert",
"account": "111122223333",
"time": "2018-09-14T21:54:31Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxngbl"
]
}

```

Note

As estatísticas de taxa de bits variável definida pela qualidade (QVBR) só estão disponíveis quando a saída de vídeo usa controle de taxa QVBR.

Grupo CMAF

Veja a seguir um EventBridge exemplo de evento para um trabalho com COMPLETE status. Ele inclui informações sobre o caminho do arquivo de saída para um grupo CMAF.

```

{
    "detail": {

```

```
"status": "COMPLETE",
"paddingInserted": 0,
"blackVideoDetected": 10,
"blackSegments": [
  {
    "start": 0,
    "end": 10
  }
],
"outputGroupDetails": [
  {
    "outputDetails": [
      {
        "durationInMs": 180041,
        "blackVideoDurationInMs": 0,
        "videoDetails": {
          "widthInPx": 1280,
          "heightInPx": 720,
          "averageQVBRScore": 7.38,
          "minimumQVBRScore": 7,
          "maximumQVBRScore": 8,
          "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168,
          "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025
        }
      }
    ],
    "type": "CMAF_GROUP",
    "playlistFilePaths": [
      "s3://amzn-s3-demo-bucket/cmaf/1.mpd",
      "s3://amzn-s3-demo-bucket/cmaf/1.m3u8"
    ]
  }
],
"timestamp": 1536964380391,
"accountId": "111122223333",
"queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
"jobId": "1536964333549-opn151",
"userMetadata": {},
"warnings": [
  {
    "code": 000000,
    "count": 1
  }
]
```

```

},
"version": "0",
"id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"detail-type": "MediaConvert Job State Change",
"source": "aws.mediaconvert",
"account": "111122223333",
"time": "2018-09-14T21:54:31Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxngbl"
]
}

```

Note

As estatísticas de taxa de bits variável definida pela qualidade (QVBR) só estão disponíveis quando a saída de vídeo usa controle de taxa QVBR.

Grupo do Microsoft Smooth Streaming

Veja a seguir um EventBridge exemplo de evento para um trabalho com COMPLETE status. Ele inclui informações sobre o caminho do arquivo de saída para um grupo do Microsoft Smooth Streaming.

```

{
  "detail": {
    "status": "COMPLETE",
    "paddingInserted": 0,
    "blackVideoDetected": 10,
    "blackSegments": [
      {
        "start": 0,
        "end": 10
      }
    ],
    "outputGroupDetails": [
      {
        "outputDetails": [
          {
            "outputFilePaths": [
              "s3://amzn-s3-demo-bucket/smooth/1_va.ismv"
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

```

```

        "durationInMs": 180041,
        "blackVideoDurationInMs": 0,
        "videoDetails": {
            "widthInPx": 1280,
            "heightInPx": 534,
            "averageQVBRScore": 7.38,
            "minimumQVBRScore": 7,
            "maximumQVBRScore": 8,
            "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168,
            "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025
        }
    },
    "type": "MS_SMOOTH_GROUP",
    "playlistFilePaths": [
        "s3://amzn-s3-demo-bucket/smooth/1.ism"
    ]
},
"timestamp": 1536964380391,
"accountId": "111122223333",
"queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
"jobId": "1536964333549-opn151",
"userMetadata": {},
"warnings": [
    {
        "code": 000000,
        "count": 1
    }
],
},
"version": "0",
"id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"detail-type": "MediaConvert Job State Change",
"source": "aws.mediaconvert",
"account": "111122223333",
"time": "2018-09-14T21:54:31Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxn9bl"
]
}

```

 Note

As estatísticas de taxa de bits variável definida pela qualidade (QVBR) só estão disponíveis quando a saída de vídeo usa controle de taxa QVBR.

Eventos com status CANCELED

MediaConvert O envia o evento para CANCELED quando o trabalho for cancelado. Ele contém detalhes básicos do trabalho incluindo timestamp, accountID, queue, jobId, e userMetadata.

O JSON a seguir é um exemplo de evento contendo o status CANCELED de um trabalho.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2018-01-07T23:35:20Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1515368087458-qnoxttd"],
  "detail": {
    "timestamp": 1515368120764,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1515368087458-qnoxttd",
    "status": "CANCELED",
    "userMetadata": {}
  }
}
```

Você pode usar o exemplo de JSON a seguir para criar um padrão de EventBridge evento para trabalhos com um status de CANCELED.

```
{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["CANCELED"]
  }
}
```

```
}
}
```

Eventos com status ERROR

MediaConvert O envia o evento para ERROR quando pelo menos uma saída tiver um erro. Ele contém o código ou códigos de erro, mensagens e avisos ou outras informações efêmeras do trabalho sobre o status de erro do trabalho. Para obter mais informações sobre códigos de erro, consulte [Códigos de erro](#).

O JSON a seguir é um exemplo de evento contendo o status ERROR de um trabalho.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2018-01-07T23:35:20Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1515368087458-qnoxttd"],
  "detail": {
    "timestamp": 1515368120764,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1515368087458-qnoxttd",
    "status": "ERROR",
    "errorCode": 1040,
    "errorMessage": "Example error message",
    "userMetadata": {}
  }
}
```

Você pode usar o exemplo de JSON a seguir para criar um padrão de EventBridge evento para trabalhos com um status deERROR.

```
{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["ERROR"]
  }
}
```

```
}  
}
```

Eventos com status NEW_WARNING

MediaConvert O envia um evento para NEW_WARNING quando surge uma condição de aviso. Uma condição de aviso não impede a execução do trabalho. Ela contém o ARN da fila de envio, o ID do trabalho e uma mensagem de aviso. As mensagens de aviso o informam sobre condições que não interrompem o trabalho, mas podem indicar que ele não está progredindo conforme planejado.

Por exemplo, um trabalho configurado para saltar filas atinge o tempo de espera especificado, mas não é possível saltar.

NEW_WARNING contém somente a mensagem de aviso mais recente. Ele não reporta avisos anteriores, mesmo que essas condições de aviso ainda estejam em vigor.

Para obter mais informações sobre mensagens de aviso, consulte [Códigos de aviso](#).

O JSON a seguir é um exemplo de evento contendo o status NEW_WARNING de um trabalho.

```
{  
  "version": "0",  
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",  
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",  
  "source": "aws.mediaconvert",  
  "account": "111122223333",  
  "time": "2018-01-07T23:35:20Z",  
  "region": "us-west-2",  
  "resources": ["arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1515368087458-qnoxttd"],  
  "detail": {  
    "timestamp": 1515368120764,  
    "accountId": "111122223333",  
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",  
    "jobId": "1515368087458-qnoxttd",  
    "status": "NEW_WARNING",  
    "warningCode": "000000",  
    "warningMessage": "Example warning message",  
    "userMetadata": {}  
  }  
}
```


Você pode usar o exemplo de JSON a seguir para criar um padrão de EventBridge evento para trabalhos com um status deNEW_WARNING.

```
{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["NEW_WARNING"]
  }
}
```

Eventos com status QUEUE_HOP

MediaConvert envia o QUEUE_HOP evento quando um trabalho salta filas. Ele contém o ARNs para ambas as filas e a prioridade do trabalho nas filas.

Ambos `priority` e `previousPriority` serão iguais, a menos que a configuração de salto na fila especifique uma nova prioridade a ser dada ao trabalho à medida que ele salta filas.

O JSON a seguir é um exemplo de evento contendo o status QUEUE_HOP de um trabalho.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2018-01-07T23:35:20Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1515368087458-qnoxttd"],
  "detail": {
    "timestamp": 1515368120764,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "previousQueue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Alternate",
    "priority": 0,
    "previousPriority": 0,
    "jobId": "1515368087458-qnoxttd",
    "status": "QUEUE_HOP",
    "userMetadata": {}
  }
}
```

```
}  
}
```

Você pode usar o exemplo de JSON a seguir para criar um padrão de EventBridge evento para trabalhos com um status de `QUEUE_HOP`.

```
{  
  "source": ["aws.mediaconvert"],  
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],  
  "detail": {  
    "status": ["QUEUE_HOP"]  
  }  
}
```

Usando CloudWatch com MediaConvert

Você pode usar CloudWatch a Amazon para coletar métricas sobre seus AWS Elemental MediaConvert trabalhos. Aqui estão alguns exemplos do que você pode fazer com CloudWatch:

Obtenha detalhes sobre suas solicitações, filas, trabalhos e resultados

As métricas são agrupadas de acordo com a dimensão, incluindo métricas de operação, métricas de fila e métricas de trabalho.

- As métricas de operação incluem quaisquer erros que ocorram quando você interage com MediaConvert o.
- As Métricas de fila incluem detalhes sobre todos os seus trabalhos em uma determinada fila, como o número total de trabalhos ou a duração total de suas saídas.
- As Métricas de trabalho incluem detalhes sobre seus resultados que podem ser usados para identificar tendências, estatísticas ou possíveis problemas com o fluxo de trabalho de vídeo.

Para obter mais informações, consulte [Lista de MediaConvert CloudWatch métricas](#).

Crie CloudWatch painéis e alarmes

Você pode criar CloudWatch painéis para rastrear as coisas em uma fila de trabalhos. Por exemplo, você pode rastrear os trabalhos de transcodificação que foram concluídos ou que apresentam erros. Você também pode usar métricas como a `StandbyTime` para criar alarmes para detectar se há um grande acúmulo em uma fila de trabalho. Para obter mais informações,

consulte [Criação de painéis e alarmes para usar a AWS Elemental MediaConvert Amazon CloudWatch](#).

Tópicos

- [Lista de MediaConvert CloudWatch métricas](#)

Lista de MediaConvert CloudWatch métricas

AWS Elemental MediaConvert envia as seguintes métricas para CloudWatch no final de cada trabalho.

Nome da métrica	Unidade	Descrição
Errors	Contagem	Rastreia os erros encontrados ao chamar uma API específica. As operações incluem: CreateJob , GetJob, ListJobs, ListPresets , ListQueues , ListTagsForResource , e Subscribe
AudioOutputDuration	Milissegundos	O número de milissegundos de saída somente áudio para uma fila.
SDOutputDuration	Milissegundos	O número de milissegundos de saída de definição padrão (SD) para uma fila. Para a definição de cada categoria de resolução de vídeo, consulte a página AWS Elemental MediaConvert de preços.
HDOutputDuration	Milissegundos	O número de milissegundos de saída de alta definição (HD) para uma fila. Para a definição de cada categoria de resolução de vídeo, consulte a página AWS Elemental MediaConvert de preços.

Nome da métrica	Unidade	Descrição
UHDOutputDuration	Milissegundos	O número de milissegundos de saída ultra-high-definition (UHD) para uma fila. Para a definição de cada categoria de resolução de vídeo, consulte a página AWS Elemental MediaConvert de preços.
8KOutputDuration	Milissegundos	O número de milissegundos de saída de 8K para uma fila. Para a definição de cada categoria de resolução de vídeo, consulte a página AWS Elemental MediaConvert de preços.
JobsCompletedCount	Contagem	O número de trabalhos concluídos em uma fila.
JobsCanceled	Contagem	O número de trabalhos cancelados em uma fila.
JobsErroredCount	Contagem	O número de trabalhos que falharam devido a entradas inválidas, como uma solicitação para transcodificar um arquivo que não está no bucket de entrada especificado.
StandbyTime	Milissegundos	A quantidade de tempo que um trabalho fica em uma fila antes de MediaConvert começar a processá-lo, em milissegundos.
TranscodingTime	Milissegundos	O número de milissegundos necessários para concluir MediaConvert a transcodificação.

Nome da métrica	Unidade	Descrição
BlackVideoDetected	Milissegundos	A duração total dos quadros de vídeo em preto na saída que também estão presentes na entrada, em milissegundos. BlackVideoDetected não inclui nenhuma moldura preta inserida por MediaConvert.
BlackVideoDetectedRatio	Proporção	A proporção de quadros de vídeo em preto em relação à duração total da saída. Índices mais altos mostram saídas com mais quadros pretos.
LongestBlackSegmentDetected	Milissegundos	O local em sua saída com o segmento contínuo mais longo de quadros de vídeo em preto, em milissegundos.
VideoPaddingInserted	Milissegundos	A duração total dos quadros em branco MediaConvert inseridos em todas as saídas do seu trabalho, em milissegundos. O preenchimento de vídeo insere quadros em branco para ajudar a manter as durações de áudio e vídeo alinhadas. Valores grandes de VideoPaddingInserted mostram que mais quadros em branco foram inseridos. Elas também mostram até que ponto as faixas de áudio de entrada começam atrasadas, terminam adiantadas ou ambos.

Nome da métrica	Unidade	Descrição
VideoPaddingInsertedRatio	Proporção	A proporção de quadros em branco MediaConvert inseridos em relação à duração geral da saída. Proporções mais altas podem sinalizar problemas de sincronização de áudio e vídeo em sua entrada.
AvgBitrateTop	Bits por segundo	A taxa de bits média da saída de taxa de bits mais alta no grupo de saída.
AvgBitrateBottom	Bits por segundo	A taxa de bits média da saída de taxa de bits mais baixa no grupo de saída.
QVBRAvgQualityHighBitrate	Pontuação	A pontuação média de qualidade QVBR da saída de taxa de bits mais alta no grupo de saída.
QVBRAvgQualityLowBitrate	Pontuação	A pontuação média de qualidade QVBR da saída de menor taxa de bits no grupo de saída.
QVBRMinQualityHighBitrate	Pontuação	A pontuação mínima de qualidade QVBR da saída de taxa de bits mais alta no grupo de saída.
QVBRMinQualityLowBitrate	Pontuação	A pontuação mínima de qualidade QVBR da saída de menor taxa de bits no grupo de saída.

Registrando chamadas de AWS Elemental MediaConvert API usando AWS CloudTrail

AWS Elemental MediaConvert integra-se com AWS CloudTrail, um serviço que fornece um registro das operações realizadas por um usuário, função ou AWS serviço. CloudTrail captura todas as

operações (chamadas de API) que você realiza, incluindo aquelas do MediaConvert console, como eventos. Os eventos contêm informações sobre solicitações MediaConvert, incluindo o endereço IP, quem fez a solicitação, quando ela foi feita, a MediaConvert operação e detalhes adicionais. Para obter mais informações sobre CloudTrail eventos, consulte [O que são CloudTrail eventos?](#)

Alguns exemplos do que CloudTrail podem ajudar você a encontrar incluem: quando você enviou uma solicitação de criação de trabalho, quem excluiu uma fila ou quais tags foram adicionadas a um recurso.

Para obter uma lista completa de todas as MediaConvert operações que você pode realizar, consulte a [Referência MediaConvert da API](#).

Para saber mais sobre isso CloudTrail, consulte o [Guia AWS CloudTrail do usuário](#).

Tópicos

- [Encontrando informações sobre MediaConvert em CloudTrail](#)
- [Entendendo os eventos de CloudTrail gerenciamento para MediaConvert](#)

Encontrando informações sobre MediaConvert em CloudTrail

Você pode visualizar, pesquisar e baixar eventos dos últimos 90 dias no [Histórico de eventos](#) no CloudTrail console. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com o histórico de CloudTrail eventos](#).

Para um registro contínuo de CloudTrail eventos além dos últimos 90 dias, você deve criar um armazenamento de dados de eventos em CloudTrail trilhas ou CloudTrail lagos.

CloudTrail trilhas

Com CloudTrail trilhas, CloudTrail entrega arquivos de log de eventos em um bucket do Amazon S3. Além disso, você pode configurar outros AWS serviços para [analisar e agir com base nos dados do evento](#) coletados. Quando você cria uma trilha, CloudTrail [também emite cada evento para a Amazon EventBridge](#). Para obter mais informações sobre CloudTrail trilhas, consulte Como [trabalhar com CloudTrail trilhas](#).

CloudTrail Armazenamentos de dados de eventos em Lake

Com os armazenamentos de dados de eventos do CloudTrail Lake, CloudTrail fornece um armazenamento pesquisável de dados de eventos. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com o CloudTrail Lake](#).

Entendendo os eventos de CloudTrail gerenciamento para MediaConvert

[Os eventos de gerenciamento](#) fornecem informações sobre as operações de gerenciamento que são realizadas nos recursos do seu Conta da AWS. Também são conhecidas como operações ou MediaConvert operações do plano de controle. Por padrão, CloudTrail registra todos os eventos de gerenciamento.

CloudTrail eventos de gerenciamento representam uma única solicitação de qualquer fonte. Eles incluem informações sobre a origem da solicitação, quem fez a solicitação, quando a solicitação foi feita, a MediaConvert operação e outros detalhes importantes.

Para obter detalhes sobre o conteúdo desses eventos, consulte o [conteúdo do CloudTrail registro](#).

Origem

Os eventos incluem o endereço IP de origem em `sourceIPAddress`, a região da AWS em `awsRegion` e o agente do usuário (informações do navegador ou do cliente) em `userAgent` para ajudar você a descobrir a origem de uma solicitação.

Identidade

Os eventos incluem informações de identidade, em `userIdentity`, para ajudar você a descobrir quem fez a solicitação. É possível usar estas informações para determinar o seguinte:

- Se a solicitação foi feita com credenciais de usuário raiz ou credenciais de usuário.
- Se a solicitação foi feita em nome de um usuário do Centro de Identidade do IAM.
- Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de um perfil ou de um usuário federado.
- Se a solicitação foi feita por outro AWS service (Serviço da AWS).

Para obter mais informações, incluindo uma lista de campos relevantes, consulte o elemento [CloudTrail userIdentity](#).

Tempo

Os eventos incluem um carimbo de data/hora, em `eventTime`.

MediaConvert operação

Os eventos incluem a MediaConvert operação em `eventName`. Por exemplo, `CreateJob` quando você envia um novo trabalho ou `CreateQueue` quando solicita uma nova fila.

Outros detalhes importantes

Alguns eventos incluem detalhes específicos sobre sua MediaConvert solicitação em `requestParameters`, bem como MediaConvert a resposta em `responseElements`.

Por exemplo, se você enviar uma solicitação `CreateJob`, o campo `requestParameters` incluirá o JSON para as configurações do trabalho que você enviou. Se for bem-sucedido, o evento também incluirá as configurações de trabalho completas e validadas JSON, bem como o ID do trabalho, em `responseElements`.

Por exemplo, se você enviar uma solicitação `CreateQueue`, o campo `requestParameters` incluirá o JSON para as configurações do trabalho que você enviou. Se for bem-sucedido, o evento também incluirá o ARN da fila em `responseElements`.

Note

MediaConvert só suporta a gravação de eventos de gerenciamento em CloudTrail, não suporta eventos de dados. Para obter detalhes sobre esses tipos de eventos e suas diferenças, consulte [CloudTrail conceitos](#).

Eventos de exemplo

Os exemplos a seguir mostram um CloudTrail evento para as TagResource operações `CreateJob`, `CreateQueueDeleteQueue`, e. CloudTrail também registra todas as outras [MediaConvert operações](#), embora elas não sejam mostradas aqui.

Exemplo de evento: `CreateJob`

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:example-admin",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/admin/example-admin",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
```

```

        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "admin"
    },
    "attributes": {
        "creationDate": "2024-04-04T17:30:19Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
}
},
"eventTime": "2024-04-04T17:45:26Z",
"eventSource": "mediaconvert.amazonaws.com",
"eventName": "CreateJob",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "203.0.113.100",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36",
"requestParameters": {
    "settings": {...},
    "accelerationSettings": {
        "mode": "DISABLED"
    },
    "role": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
MediaConvert_Default_Role",
    "clientRequestToken": "1712252705233-zyxwvut",
    "statusUpdateInterval": "SECONDS_60",
    "billingTagsSource": "JOB",
    "priority": 0,
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default"
},
"responseElements": {
    "job": {
        "arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1712252725875-
defhgi",
        "id": "1712252725875-defhgi",
        "createdAt": 1712252726,
        "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
        "role": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
MediaConvert_Default_Role",
        "settings": {...},
        "status": "SUBMITTED",
        "timing": {
            "submitTime": 1712252726

```

```

    },
    "billingTagsSource": "JOB",
    "accelerationSettings": {
        "mode": "DISABLED"
    },
    "statusUpdateInterval": "SECONDS_60",
    "priority": 0,
    "accelerationStatus": "NOT_APPLICABLE",
    "messages": {
        "info": [],
        "warning": []
    },
    "clientRequestToken": "1712252705233-abcDEF"
}
},
"requestID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"eventID": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

```

Exemplo de evento: CreateQueue

```

{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/testuser",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "testUser",
        "sessionContext": {
            "attributes": {
                "mfaAuthenticated": "false",
                "creationDate": "2018-07-10T14:01:57Z"
            }
        },
        "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
    },
}

```

```
"eventTime": "2018-07-10T16:49:13Z",
"eventSource": "mediaconvert.amazonaws.com",
"eventName": "CreateQueue",
"awsRegion": "eu-west-1",
"sourceIPAddress": "203.0.113.100",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36",
"requestParameters": {
  "name": "QueueName",
  "description": "Example queue description.",
  "tags": {}
},
"responseElements": {
  "queue": {
    "arn": "arn:aws:mediaconvert:eu-west-1:111122223333:queues/QueueName",
    "createdAt": 1531241353,
    "lastUpdated": 1531241353,
    "type": "CUSTOM",
    "status": "ACTIVE",
    "description": "",
    "name": "QueueName",
    "submittedJobsCount": 0,
    "progressingJobsCount": 0
  }
},
"requestID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"eventID": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}
```

Exemplo de evento: DeleteQueue

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/testuser",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "testuser",
```

```
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-07-10T14:01:57Z"
      }
    },
    "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2018-07-10T15:36:29Z",
  "eventSource": "mediaconvert.amazonaws.com",
  "eventName": "DeleteQueue",
  "awsRegion": "eu-west-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.100",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "name": "QueueName"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "eventID": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}
```

Exemplo de evento: TagResource

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/testuser",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "testuser"
  },
  "eventTime": "2018-07-10T18:44:27Z",
  "eventSource": "mediaconvert.amazonaws.com",
  "eventName": "TagResource",
  "awsRegion": "eu-west-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.100",
```

```
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36",
"requestParameters": {
  "arn": "arn:aws:mediaconvert:eu-west-1:111122223333:queues/ExampleQueue",
  "Tags": {
    "CostCenter": "Example-Tag"
  }
},
"responseElements": null,
"requestID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"eventID": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}
```

Recursos de marcação AWS Elemental MediaConvert

Uma tag é um rótulo que você atribui ou AWS atribui a um AWS recurso. Cada tag consiste em uma chave e um valor. Em tags atribuídas por você, você mesmo define a chave e o valor. Por exemplo, convém definir a chave como "estágio" e o valor como "teste". As tags ajudam você a identificar e organizar seus AWS recursos. As tags que você atribui a AWS Elemental MediaConvert trabalhos, modelos de tarefas, filas e predefinições são integradas às tags em todos AWS os serviços.

Casos de uso populares para essas tags são os seguintes:

- Você pode ativar essas tags no Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS painel e, em seguida, configurar um relatório mensal de alocação de custos. Para obter mais informações, consulte [Configurando os recursos para alocação de custo por meio de tags](#).
- É possível permitir ou negar acesso em nível de recurso aos seus recursos usando o AWS Identity and Access Management (IAM). Para obter mais informações, consulte [Controle do acesso aos AWS recursos usando tags de recursos](#) no Guia do usuário do IAM.

Tópicos

- [Configurando AWS Elemental MediaConvert recursos para alocação de custos por meio de marcação](#)
- [Adicionar tags ao criar um AWS Elemental MediaConvert recurso](#)
- [Adicionar tags a um AWS Elemental MediaConvert recurso existente](#)
- [Visualizando tags em um AWS Elemental MediaConvert recurso](#)
- [Editando tags em um AWS Elemental MediaConvert recurso](#)
- [Removendo tags de um AWS Elemental MediaConvert recurso](#)
- [Restrições para tags em AWS Elemental MediaConvert recursos](#)
- [Usando tags de metadados com trabalhos AWS Elemental MediaConvert](#)

Configurando AWS Elemental MediaConvert recursos para alocação de custos por meio de marcação

Para todas as saídas que você produz usando uma fila sob demanda, você pode usar o Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS painel para configurar um relatório mensal de

alocação de custos. Esse relatório mostra o que você AWS cobra pela transcodificação, classificado por recurso. É possível configurar seus trabalhos para que as saídas de trabalho sejam classificadas por tags no trabalho ou em um recurso usado para criar o trabalho. Ou seja, você pode classificar a fatura pelas tags que colocar no trabalho, na fila para a qual você enviou o trabalho, no modelo de trabalho usado como base para criar o trabalho, ou nas predefinições de saída usadas para configurar as saídas individuais do trabalho.

Para configurar os custos de alocação por meio da marcação para as cobranças do AWS Elemental MediaConvert

1. Marque os recursos pelos quais você pretende classificar sua fatura. Para obter instruções, consulte os outros tópicos nesse capítulo.
2. Crie seus trabalhos de transcodificação, especificando como deseja que seus custos sejam alocados, da seguinte maneira:
 - a. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, em Configurações de trabalho, escolha Integração AWS .
 - b. Na seção Configurações do trabalho à direita, em Integração AWS , para Origem da tag de faturamento, escolha quais tags você deseja usar para classificar as saídas do trabalho. Você pode escolher classificar por tags em um recurso que você usa para criar o trabalho/ modelo de trabalho, predefinição de saída ou fila. Ou é possível escolher Job (Trabalho) para classificar por tags no próprio trabalho.

 Note

Os trabalhos e as tags neles persistem por apenas 90 dias. Se o fluxo de trabalho fizer referência a tags por períodos mais longos, use tags na fila, no modelo de trabalho ou na predefinição de saída em vez de tags no trabalho.

3. Ative essas tags no Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS painel. Para mais informações, consulte [Ativando etiquetas de alocação de custos definidas pelo usuário](#) no Guia do usuário do gerenciamento de faturamento e custos.
4. Configurar seus relatórios Para obter mais informações, consulte [relatório mensal de alocação de custos](#) no Guia do usuário do gerenciamento de faturamento e custos.

Adicionar tags ao criar um AWS Elemental MediaConvert recurso

Os procedimentos a seguir mostram como adicionar tags às suas MediaConvert filas, modelos de trabalho e predefinições de saída ao criá-los.

Tópicos

Adicionando tags ao criar um recurso (console)

Você pode adicionar tags ao criar uma fila, modelo de trabalho, ou predefinição de saída.

Para adicionar tags ao criar uma fila, modelo de trabalho, ou predefinição de saída (console)

1. Siga as etapas em um dos seguintes procedimentos para começar a criar o recurso, mas não salve o recurso:
 - [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#)
 - [Criação de uma fila](#)
 - [Criar modelos](#)
 - [Criando uma predefinição](#)
 - [Criando uma predefinição personalizada com base em uma predefinição do sistema](#)
2. Encontre a seção Tags no local relevante:
 - Para trabalhos – na página Criar trabalho, depois de selecionar Configurações na seção Trabalho à esquerda
 - Para filas – na parte inferior da página Criar fila
 - Para predefinições de saída – na parte inferior da página Criar predefinição
 - Para modelos de trabalho – na parte inferior da página Criar modelo de trabalho, depois de selecionar Configurações na seção Trabalho à esquerda
3. Na seção Tags, escolha Add (Adicionar).
4. Para Tag key (Chave de tag), insira um nome para a tag. Para Tag value (Valor de tag), insira um valor para a tag.
5. Escolha Create (Criar) para salvar o novo recurso com as tags.

Adicionar tags ao criar um recurso (API e AWS CLI)

Ao criar um trabalho, modelo de trabalho, predefinição de saída ou fila usando a AWS Elemental MediaConvert API ou o AWS CLI, envie sua especificação JSON para o recurso normalmente. Inclua tags conforme mostrado no exemplo JSON a seguir, em tags.

```
{
  "name": "Job Template Test with Resource Tags",
  "description": "Job Template Test",
  "tags":{
    "Company": "Banana",
    "Stage": "Production"
  },
  "settings":{
```

Adicionar tags a um AWS Elemental MediaConvert recurso existente

O procedimento a seguir mostra como adicionar tags a modelos de trabalho, predefinições de saída ou filas existentes usando o AWS Elemental MediaConvert console. Você não pode usar o console para adicionar tags a trabalhos existentes.

Para obter informações sobre como adicionar tags usando a API, consulte o método POST na seção endpoint [Tags](#) da API de referência do MediaConvert .

Note

As tags em seus MediaConvert recursos não aparecem na resposta JSON a uma GET solicitação no recurso. Em vez disso, envie uma solicitação GET ao endpoint Tags. Se enviar sua solicitação diretamente para a API, em vez de usar um SDK, você deverá codificar o ARN do recurso na URL.

Como adicionar tags a modelos de trabalho, predefinições de saída e filas (console)

1. Abra o MediaConvert console em <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Selecione o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.

3. Escolha Output presets (Predefinições de saída), Job templates (Modelos de trabalho), ou Queues (Filas).
4. Escolha o nome do recurso específico ao qual você deseja adicionar uma tag.
5. Escolha Update (Atualizar), Edit queue (Editar fila), ou Update preset (Atualizar predefinição) botão no canto superior direito.
6. Na seção Tags na parte inferior da página, escolha Add (Adicionar).
7. Para Tag key (Chave de tag), insira um nome para a tag. Para Tag value (Valor de tag), insira um valor para a tag.
8. Escolha Salvar.

Visualizando tags em um AWS Elemental MediaConvert recurso

O procedimento a seguir mostra como visualizar tags em filas, modelos de trabalho e predefinições de saída existentes usando o AWS Elemental MediaConvert console.

Para fazer isso usando a API, consulte o método GET na seção endpoint [Tags arn](#) da API de referência do MediaConvert . Se enviar sua solicitação diretamente para a API, em vez de usar um SDK, você deverá codificar o ARN do recurso na URL.

Para visualizar tags em filas, modelos de trabalho e predefinições de saída (console)

1. Abra o MediaConvert console em <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Selecione o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
3. Escolha Job templates (Modelos de trabalho), Output presets (Predefinições de saída) ou Queues (Filas).
4. Escolha o nome do recurso específico que tenha tags que você deseja visualizar.
5. Visualize as tags para o recurso na seção Tags na parte inferior da página.

Editando tags em um AWS Elemental MediaConvert recurso

O procedimento a seguir mostra como editar tags em modelos de trabalho, predefinições de saída e filas existentes usando o AWS Elemental MediaConvert console. Não é possível editar tags em trabalhos existentes.

Para fazer isso usando a API, consulte o método POST na seção endpoint [Tags](#) da API de referência do MediaConvert .

Como editar tags de modelos de trabalho, predefinições de saída e filas (console)

1. Abra o MediaConvert console em <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Selecione o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
3. Escolha Job templates (Modelos de trabalho), Output presets (Predefinições de saída) ou Queues (Filas).
4. Escolha o nome do recurso específico que tenha tags que você deseja alterar.
5. Escolha Update (Atualizar), Edit queue (Editar fila), ou Update preset (Atualizar predefinição) botão no canto superior direito.
6. Na seção Tags na parte inferior da página, edite os valores para Tag key (Chave de tag) e Tag values (Valores de tag) que você deseja alterar.
7. Escolha Salvar.

Removendo tags de um AWS Elemental MediaConvert recurso

O procedimento a seguir mostra como remover tags de modelos de trabalho, predefinições de saída e filas existentes usando o AWS Elemental MediaConvert console.

Para fazer isso usando a API, consulte o método PUT na seção endpoint [Tags](#) da API de referência do MediaConvert .

Como remover tags de um modelo de trabalho, uma predefinição de saída ou uma fila (console)

1. Abra o MediaConvert console em <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Selecione o ícone de três barras à esquerda para acessar o painel de navegação esquerdo.
3. Escolha Job templates (Modelos de trabalho), Output presets (Predefinições de saída) ou Queues (Filas).
4. Escolha o nome do recurso específico que tenha tags que você deseja alterar.
5. Escolha Update (Atualizar), Edit queue (Editar fila), ou Update preset (Atualizar predefinição) botão no canto superior direito.
6. Ao lado de qualquer tag que você deseja excluir, escolha Remove (Remover).
7. Escolha Salvar.

Restrições para tags em AWS Elemental MediaConvert recursos

As restrições básicas a seguir se aplicam a tags:

- Número máximo de tags por recurso – 50.
- Comprimento máximo da Chave: 128 caracteres Unicode
- Comprimento máximo de Valor: 256 caracteres Unicode.
- Valores válidos para Key (Chave) e Valor letras maiúsculas e minúsculas no conjunto de caracteres UTF-8, números, espaço e os seguintes caracteres: _ . : / = + - and @
- As chaves e valores das tags diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- Não use o prefixo `aws :` em chaves ou valores. Está reservado para AWS uso.

Usando tags de metadados com trabalhos AWS Elemental MediaConvert

A menos que você tenha integrações ou fluxos de trabalho existentes que dependam de tags metadata (`userMetadata`), recomendamos que você use AWS tags padrão para integração automática com AWS serviços e para integrações e fluxos de trabalho personalizados. Para obter mais informações, consulte [Recursos de marcação AWS Elemental MediaConvert](#).

Uma tag é um rótulo que você atribui ou AWS atribui a um AWS recurso. Cada tag consiste em uma chave e um valor. Em tags atribuídas por você, você mesmo define a chave e o valor. Por exemplo, convém definir a chave como "estágio" e o valor como "teste". As tags ajudam você a identificar e organizar seus AWS recursos. As tags de metadados que você atribui aos AWS Elemental MediaConvert trabalhos aparecem nas EventBridge notificações da Amazon.

As tags de metadados são adicionadas aos trabalhos de uma das seguintes maneiras:

- Por meio do MediaConvert console, na página de configurações do Job, no painel Metadados.
- Por meio da MediaConvert API em suas configurações de trabalho, carga útil JSON. Inclua tags conforme mostrado no trecho JSON a seguir, em `userMetadata`. Para obter mais informações, consulte a seção endpoint [Jobs \(Trabalhos\)](#) da MediaConvert referência de API.

```
{
  "name": "Job Template Test with Resource Tags",
  "description": "Job Template Test",
```

```
"userMetadata":{
  "Company": "Banana",
  "Stage": "Production"
},
"settings":{
```

AWS Elemental MediaConvert restrições de etiquetas de trabalho

As restrições básicas a seguir se aplicam às tags em trabalhos:

- Número máximo de tags por trabalho: 10.
- Comprimento máximo da Chave: 128 caracteres Unicode.
- Comprimento máximo do Valor: 256 caracteres Unicode.
- Valores válidos para Chave e Valor: letras Unicode letras maiúsculas e letras minúsculas em qualquer idioma, números, espaço e os seguintes caracteres: `_ . : / = + - e @`.
- As chaves e valores das tags diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- Não use o prefixo `aws :` em chaves ou valores. Está reservado para AWS uso.

Segurança em AWS Elemental MediaConvert

A segurança na nuvem AWS é a maior prioridade. Como AWS cliente, você se beneficia de uma arquitetura de data center e rede criada para atender aos requisitos das organizações mais sensíveis à segurança.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre você AWS e você. O [modelo de responsabilidade compartilhada](#) descreve isto como segurança da nuvem e segurança na nuvem.

- Segurança da nuvem — AWS é responsável por proteger a infraestrutura que executa AWS os serviços na AWS nuvem. AWS também fornece serviços que você pode usar com segurança. Auditores de terceiros testam e verificam regularmente a eficácia da nossa segurança como parte dos [programas de conformidade da AWS](#). Para saber mais sobre os programas de conformidade aplicáveis AWS Elemental MediaConvert, consulte [AWS Serviços no escopo por programa de conformidade](#).
- Segurança na nuvem — Sua responsabilidade é determinada pelo AWS serviço que você usa. Você também é responsável por outros fatores, incluindo a confidencialidade de seus dados, os requisitos da empresa e as leis e regulamentos aplicáveis.

Esta documentação ajuda você a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar MediaConvert. Os tópicos a seguir mostram como configurar para atender MediaConvert aos seus objetivos de segurança e conformidade. Você também aprenderá a usar outros AWS serviços que ajudam a monitorar e proteger seus MediaConvert recursos.

Tópicos

- [Proteção geral AWS de dados](#)
- [Identity and Access Management para AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Configurando o acesso de outras AWS contas às suas AWS Elemental MediaConvert saídas](#)
- [Como permitir ou não permitir tipos de local de entrada](#)
- [Validação de conformidade para AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Resiliência em AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Segurança da infraestrutura em AWS Elemental MediaConvert](#)

Proteção geral AWS de dados

O modelo de [responsabilidade AWS compartilhada modelo](#) se aplica à proteção de dados em AWS Elemental MediaConvert. Conforme descrito neste modelo, AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que executa todos os Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre o conteúdo hospedado nessa infraestrutura. Você também é responsável pelas tarefas de configuração e gerenciamento de segurança dos Serviços da AWS que usa. Para obter mais informações sobre a privacidade de dados, consulte as [Data Privacy FAQ](#). Para obter mais informações sobre a proteção de dados na Europa, consulte a postagem do blog [AWS Shared Responsibility Model and RGPD](#) no Blog de segurança da AWS .

Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja Conta da AWS as credenciais e configure usuários individuais com AWS IAM Identity Center ou AWS Identity and Access Management (IAM). Dessa maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações de trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:

- Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
- Use SSL/TLS para se comunicar com AWS os recursos. Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Configure a API e o registro de atividades do usuário com AWS CloudTrail. Para obter informações sobre o uso de CloudTrail trilhas para capturar AWS atividades, consulte Como [trabalhar com CloudTrail trilhas](#) no Guia AWS CloudTrail do usuário.
- Use soluções de AWS criptografia, juntamente com todos os controles de segurança padrão Serviços da AWS.
- Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e proteger dados sigilosos armazenados no Amazon S3.
- Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-3 ao acessar AWS por meio de uma interface de linha de comando ou de uma API, use um endpoint FIPS. Para obter mais informações sobre os endpoints FIPS disponíveis, consulte [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

É altamente recomendável que nunca sejam colocadas informações confidenciais ou sigilosas, como endereços de e-mail de clientes, em tags ou campos de formato livre, como um campo Nome. Isso inclui quando você trabalha com MediaConvert ou Serviços da AWS usa o console, a API ou AWS SDKs. AWS CLI Quaisquer dados inseridos em tags ou em campos de texto de formato livre usados

para nomes podem ser usados para logs de faturamento ou de diagnóstico. Se você fornecer um URL para um servidor externo, é fortemente recomendável que não sejam incluídas informações de credenciais no URL para validar a solicitação nesse servidor.

Identity and Access Management para AWS Elemental MediaConvert

AWS Identity and Access Management (IAM) é uma ferramenta AWS service (Serviço da AWS) que ajuda o administrador a controlar com segurança o acesso aos AWS recursos. Os administradores do IAM controlam quem pode ser autenticado (conectado) e autorizado (tem permissões) a usar MediaConvert os recursos. O IAM é um AWS service (Serviço da AWS) que você pode usar sem custo adicional.

Tópicos

- [Público](#)
- [Autenticação com identidades](#)
- [Gerenciar o acesso usando políticas](#)
- [Como AWS Elemental MediaConvert funciona com o IAM](#)
- [Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Prevenção contra o ataque do “substituto confuso” em todos os serviços](#)
- [Solução de problemas AWS Elemental MediaConvert de identidade e acesso](#)

Público

A forma como você usa AWS Identity and Access Management (IAM) difere, dependendo do trabalho que você faz MediaConvert.

Usuário do serviço — Se você usar o MediaConvert serviço para fazer seu trabalho, seu administrador fornecerá as credenciais e as permissões de que você precisa. À medida que você usa mais MediaConvert recursos para fazer seu trabalho, talvez precise de permissões adicionais. Entender como o acesso é gerenciado pode ajudá-lo a solicitar as permissões corretas ao seu administrador. Se não for possível acessar um recurso no MediaConvert, consulte [Solução de problemas AWS Elemental MediaConvert de identidade e acesso](#).

Administrador de serviços — Se você é responsável pelos MediaConvert recursos da sua empresa, provavelmente tem acesso total MediaConvert a. É seu trabalho determinar quais MediaConvert recursos e recursos seus usuários do serviço devem acessar. Envie as solicitações ao administrador do IAM para alterar as permissões dos usuários de serviço. Revise as informações nesta página para compreender os conceitos básicos do IAM. Para saber mais sobre como sua empresa pode usar o IAM com MediaConvert, consulte [Como AWS Elemental MediaConvert funciona com o IAM](#).

Administrador do IAM: se você for um administrador do IAM, talvez queira saber detalhes sobre como pode gravar políticas para gerenciar o acesso ao MediaConvert. Para ver exemplos de políticas MediaConvert baseadas em identidade que você pode usar no IAM, consulte. [Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS Elemental MediaConvert](#)

Autenticação com identidades

A autenticação é a forma como você faz login AWS usando suas credenciais de identidade. Você deve estar autenticado (conectado AWS) como o Usuário raiz da conta da AWS, como usuário do IAM ou assumindo uma função do IAM.

Você pode entrar AWS como uma identidade federada usando credenciais fornecidas por meio de uma fonte de identidade. AWS IAM Identity Center Usuários (IAM Identity Center), a autenticação de login único da sua empresa e suas credenciais do Google ou do Facebook são exemplos de identidades federadas. Quando você faz login como identidade federada, o administrador já configurou anteriormente a federação de identidades usando perfis do IAM. Ao acessar AWS usando a federação, você está assumindo indiretamente uma função.

Dependendo do tipo de usuário que você é, você pode entrar no AWS Management Console ou no portal de AWS acesso. Para obter mais informações sobre como fazer login em AWS, consulte [Como fazer login Conta da AWS](#) no Guia do Início de Sessão da AWS usuário.

Se você acessar AWS programaticamente, AWS fornece um kit de desenvolvimento de software (SDK) e uma interface de linha de comando (CLI) para assinar criptograficamente suas solicitações usando suas credenciais. Se você não usa AWS ferramentas, você mesmo deve assinar as solicitações. Para obter mais informações sobre como usar o método recomendado para designar solicitações por conta própria, consulte [Versão 4 do AWS Signature para solicitações de API](#) no Guia do usuário do IAM.

Independente do método de autenticação usado, também pode ser necessário fornecer informações adicionais de segurança. Por exemplo, AWS recomenda que você use a autenticação multifator (MFA) para aumentar a segurança da sua conta. Para saber mais, consulte [Autenticação multifator](#)

no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center e [Usar a autenticação multifator da AWS no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Conta da AWS usuário root

Ao criar uma Conta da AWS, você começa com uma identidade de login que tem acesso completo a todos Serviços da AWS os recursos da conta. Essa identidade é chamada de usuário Conta da AWS raiz e é acessada fazendo login com o endereço de e-mail e a senha que você usou para criar a conta. É altamente recomendável não usar o usuário-raiz para tarefas diárias. Proteja as credenciais do usuário-raiz e use-as para executar as tarefas que somente ele puder executar. Para obter a lista completa das tarefas que exigem login como usuário-raiz, consulte [Tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz](#) no Guia do Usuário do IAM.

Identidade federada

Como prática recomendada, exija que usuários humanos, incluindo usuários que precisam de acesso de administrador, usem a federação com um provedor de identidade para acessar Serviços da AWS usando credenciais temporárias.

Uma identidade federada é um usuário do seu diretório de usuários corporativo, de um provedor de identidade da web AWS Directory Service, do diretório do Identity Center ou de qualquer usuário que acesse usando credenciais fornecidas Serviços da AWS por meio de uma fonte de identidade. Quando as identidades federadas são acessadas Contas da AWS, elas assumem funções, e as funções fornecem credenciais temporárias.

Para o gerenciamento de acesso centralizado, é recomendável usar o AWS IAM Identity Center. Você pode criar usuários e grupos no IAM Identity Center ou pode se conectar e sincronizar com um conjunto de usuários e grupos em sua própria fonte de identidade para uso em todos os seus Contas da AWS aplicativos. Para obter mais informações sobre o Centro de Identidade do IAM, consulte [O que é o Centro de Identidade do IAM?](#) no Guia do Usuário do AWS IAM Identity Center .

Usuários e grupos do IAM

Um [usuário do IAM](#) é uma identidade dentro da sua Conta da AWS que tem permissões específicas para uma única pessoa ou aplicativo. Sempre que possível, é recomendável contar com credenciais temporárias em vez de criar usuários do IAM com credenciais de longo prazo, como senhas e chaves de acesso. No entanto, se você tiver casos de uso específicos que exijam credenciais de longo prazo com usuários do IAM, é recomendável alternar as chaves de acesso. Para obter mais informações, consulte [Alternar as chaves de acesso regularmente para casos de uso que exijam credenciais de longo prazo](#) no Guia do Usuário do IAM.

Um [grupo do IAM](#) é uma identidade que especifica uma coleção de usuários do IAM. Não é possível fazer login como um grupo. É possível usar grupos para especificar permissões para vários usuários de uma vez. Os grupos facilitam o gerenciamento de permissões para grandes conjuntos de usuários. Por exemplo, você pode ter um grupo chamado IAMAdminse conceder a esse grupo permissões para administrar recursos do IAM.

Usuários são diferentes de perfis. Um usuário é exclusivamente associado a uma pessoa ou a uma aplicação, mas um perfil pode ser assumido por qualquer pessoa que precisar dele. Os usuários têm credenciais permanentes de longo prazo, mas os perfis fornecem credenciais temporárias. Para saber mais, consulte [Casos de uso para usuários do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Perfis do IAM

Uma [função do IAM](#) é uma identidade dentro da sua Conta da AWS que tem permissões específicas. Ele é semelhante a um usuário do IAM, mas não está associado a uma pessoa específica. Para assumir temporariamente uma função do IAM no AWS Management Console, você pode [alternar de um usuário para uma função do IAM \(console\)](#). Você pode assumir uma função chamando uma operação de AWS API AWS CLI ou usando uma URL personalizada. Para obter mais informações sobre métodos para usar perfis, consulte [Métodos para assumir um perfil](#) no Guia do usuário do IAM.

Perfis do IAM com credenciais temporárias são úteis nas seguintes situações:

- **Acesso de usuário federado:** para atribuir permissões a identidades federadas, é possível criar um perfil e definir permissões para ele. Quando uma identidade federada é autenticada, essa identidade é associada ao perfil e recebe as permissões definidas por ele. Para ter mais informações sobre perfis para federação, consulte [Criar um perfil para um provedor de identidade de terceiros \(federação\)](#) no Guia do usuário do IAM. Se usar o Centro de Identidade do IAM, configure um conjunto de permissões. Para controlar o que suas identidades podem acessar após a autenticação, o Centro de Identidade do IAM correlaciona o conjunto de permissões a um perfil no IAM. Para obter informações sobre conjuntos de permissões, consulte [Conjuntos de Permissões](#) no Guia do Usuário do AWS IAM Identity Center .
- **Permissões temporárias para usuários do IAM:** um usuário ou um perfil do IAM pode presumir um perfil do IAM para obter temporariamente permissões diferentes para uma tarefa específica.
- **Acesso entre contas:** é possível usar um perfil do IAM para permitir que alguém (uma entidade principal confiável) em outra conta acesse recursos em sua conta. Os perfis são a principal forma de conceder acesso entre contas. No entanto, com alguns Serviços da AWS, você pode anexar uma política diretamente a um recurso (em vez de usar uma função como proxy). Para conhecer a

diferença entre perfis e políticas baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

- **Acesso entre serviços** — Alguns Serviços da AWS usam recursos em outros Serviços da AWS. Por exemplo, quando você faz uma chamada em um serviço, é comum que esse serviço execute aplicativos na Amazon EC2 ou armazene objetos no Amazon S3. Um serviço pode fazer isso usando as permissões da entidade principal da chamada, usando um perfil de serviço ou um perfil vinculado ao serviço.
- **Sessões de acesso direto (FAS)** — Quando você usa um usuário ou uma função do IAM para realizar ações AWS, você é considerado o principal. Ao usar alguns serviços, você pode executar uma ação que inicia outra ação em um serviço diferente. O FAS usa as permissões do diretor chamando um AWS service (Serviço da AWS), combinadas com a solicitação AWS service (Serviço da AWS) para fazer solicitações aos serviços posteriores. As solicitações do FAS são feitas somente quando um serviço recebe uma solicitação que requer interações com outros Serviços da AWS ou com recursos para ser concluída. Nesse caso, você precisa ter permissões para executar ambas as ações. Para obter detalhes da política ao fazer solicitações de FAS, consulte [Sessões de acesso direto](#).
- **Perfil de serviço**: um perfil de serviço é um [perfil do IAM](#) que um serviço assume para executar ações em seu nome. Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir um perfil de serviço do IAM. Para obter mais informações, consulte [Criar um perfil para delegar permissões a um AWS service \(Serviço da AWS\)](#) no Guia do Usuário do IAM.
- **Função vinculada ao serviço** — Uma função vinculada ao serviço é um tipo de função de serviço vinculada a um AWS service (Serviço da AWS). O serviço pode presumir o perfil para executar uma ação em seu nome. As funções vinculadas ao serviço aparecem em você Conta da AWS e são de propriedade do serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não editar as permissões para perfis vinculados a serviço.
- **Aplicativos em execução na Amazon EC2** — Você pode usar uma função do IAM para gerenciar credenciais temporárias para aplicativos que estão sendo executados em uma EC2 instância e fazendo solicitações AWS CLI de AWS API. Isso é preferível a armazenar chaves de acesso na EC2 instância. Para atribuir uma AWS função a uma EC2 instância e disponibilizá-la para todos os aplicativos, você cria um perfil de instância anexado à instância. Um perfil de instância contém a função e permite que os programas em execução na EC2 instância recebam credenciais temporárias. Para obter mais informações, consulte [Usar uma função do IAM para conceder permissões a aplicativos executados em EC2 instâncias da Amazon](#) no Guia do usuário do IAM.

Gerenciar o acesso usando políticas

Você controla o acesso AWS criando políticas e anexando-as a AWS identidades ou recursos. Uma política é um objeto AWS que, quando associada a uma identidade ou recurso, define suas permissões. AWS avalia essas políticas quando um principal (usuário, usuário raiz ou sessão de função) faz uma solicitação. As permissões nas políticas determinam se a solicitação será permitida ou negada. A maioria das políticas é armazenada AWS como documentos JSON. Para obter mais informações sobre a estrutura e o conteúdo de documentos de políticas JSON, consulte [Visão geral das políticas JSON](#) no Guia do usuário do IAM.

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

Por padrão, usuários e perfis não têm permissões. Para conceder permissão aos usuários para executar ações nos recursos que eles precisam, um administrador do IAM pode criar políticas do IAM. O administrador pode então adicionar as políticas do IAM aos perfis e os usuários podem assumir os perfis.

As políticas do IAM definem permissões para uma ação independentemente do método usado para executar a operação. Por exemplo, suponha que você tenha uma política que permite a ação `iam:GetRole`. Um usuário com essa política pode obter informações de função da AWS Management Console AWS CLI, da ou da AWS API.

Políticas baseadas em identidade

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissões JSON que você pode anexar a uma identidade, como usuário, grupo de usuários ou perfil do IAM. Essas políticas controlam quais ações os usuários e perfis podem realizar, em quais recursos e em que condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte [Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente](#) no Guia do Usuário do IAM.

As políticas baseadas em identidade podem ser categorizadas como políticas em linha ou políticas gerenciadas. As políticas em linha são anexadas diretamente a um único usuário, grupo ou perfil. As políticas gerenciadas são políticas autônomas que você pode associar a vários usuários, grupos e funções em seu Conta da AWS. As políticas AWS gerenciadas incluem políticas gerenciadas e políticas gerenciadas pelo cliente. Para saber como escolher entre uma política gerenciada ou uma política em linha, consulte [Escolher entre políticas gerenciadas e políticas em linha](#) no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em recursos

Políticas baseadas em recursos são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. São exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de perfil do IAM e as políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. Para o atributo ao qual a política está anexada, a política define quais ações uma entidade principal especificado pode executar nesse atributo e em que condições. Você deve [especificar uma entidade principal](#) em uma política baseada em recursos. Os diretores podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou. Serviços da AWS

Políticas baseadas em recursos são políticas em linha localizadas nesse serviço. Você não pode usar políticas AWS gerenciadas do IAM em uma política baseada em recursos.

Listas de controle de acesso (ACLs)

As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais diretores (membros da conta, usuários ou funções) têm permissões para acessar um recurso. ACLs são semelhantes às políticas baseadas em recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.

O Amazon S3 e o AWS WAF Amazon VPC são exemplos de serviços que oferecem suporte. ACLs Para saber mais ACLs, consulte a [visão geral da lista de controle de acesso \(ACL\)](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Storage Service.

Outros tipos de política

AWS oferece suporte a tipos de políticas adicionais menos comuns. Esses tipos de política podem definir o máximo de permissões concedidas a você pelos tipos de política mais comuns.

- Limites de permissões: um limite de permissões é um recurso avançado no qual você define o máximo de permissões que uma política baseada em identidade pode conceder a uma entidade do IAM (usuário ou perfil do IAM). É possível definir um limite de permissões para uma entidade. As permissões resultantes são a interseção das políticas baseadas em identidade de uma entidade com seus limites de permissões. As políticas baseadas em recurso que especificam o usuário ou o perfil no campo `Principal` não são limitadas pelo limite de permissões. Uma negação explícita em qualquer uma dessas políticas substitui a permissão. Para obter mais informações sobre limites de permissões, consulte [Limites de permissões para identidades do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

- Políticas de controle de serviço (SCPs) — SCPs são políticas JSON que especificam as permissões máximas para uma organização ou unidade organizacional (OU) em AWS Organizations. AWS Organizations é um serviço para agrupar e gerenciar centralmente vários Contas da AWS que sua empresa possui. Se você habilitar todos os recursos em uma organização, poderá aplicar políticas de controle de serviço (SCPs) a qualquer uma ou a todas as suas contas. O SCP limita as permissões para entidades nas contas dos membros, incluindo cada uma Usuário raiz da conta da AWS. Para obter mais informações sobre Organizations e SCPs, consulte [Políticas de controle de serviços](#) no Guia AWS Organizations do Usuário.
- Políticas de controle de recursos (RCPs) — RCPs são políticas JSON que você pode usar para definir o máximo de permissões disponíveis para recursos em suas contas sem atualizar as políticas do IAM anexadas a cada recurso que você possui. O RCP limita as permissões para recursos nas contas dos membros e pode afetar as permissões efetivas para identidades, incluindo a Usuário raiz da conta da AWS, independentemente de pertencerem à sua organização. Para obter mais informações sobre Organizations e RCPs, incluindo uma lista Serviços da AWS desse suporte RCPs, consulte [Políticas de controle de recursos \(RCPs\)](#) no Guia AWS Organizations do usuário.
- Políticas de sessão: são políticas avançadas que você transmite como um parâmetro quando cria de forma programática uma sessão temporária para um perfil ou um usuário federado. As permissões da sessão resultante são a interseção das políticas baseadas em identidade do usuário ou do perfil e das políticas de sessão. As permissões também podem ser provenientes de uma política baseada em recursos. Uma negação explícita em qualquer uma dessas políticas substitui a permissão. Para obter mais informações, consulte [Políticas de sessão](#) no Guia do usuário do IAM.

Vários tipos de política

Quando vários tipos de política são aplicáveis a uma solicitação, é mais complicado compreender as permissões resultantes. Para saber como AWS determinar se uma solicitação deve ser permitida quando vários tipos de políticas estão envolvidos, consulte [Lógica de avaliação de políticas](#) no Guia do usuário do IAM.

Como AWS Elemental MediaConvert funciona com o IAM

Antes de usar o IAM para gerenciar o acesso MediaConvert, saiba com quais recursos do IAM estão disponíveis para uso MediaConvert.

Recursos do IAM que você pode usar com AWS Elemental MediaConvert

Atributo do IAM	MediaConvert apoio
Políticas baseadas em identidade	Sim
Políticas baseadas em recurso	Não
Ações de políticas	Sim
Recursos de políticas	Sim
Chaves de condição de política (específicas do serviço)	Sim
ACLs	Não
ABAC (tags em políticas)	Parcial
Credenciais temporárias	Sim
Sessões de acesso direto (FAS)	Sim
Perfis de serviço	Sim
Perfis vinculados a serviço	Não

Para ter uma visão de alto nível de como MediaConvert e outros AWS serviços funcionam com a maioria dos recursos do IAM, consulte [AWS os serviços que funcionam com o IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em identidade para MediaConvert

Compatível com políticas baseadas em identidade: sim

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissões JSON que você pode anexar a uma identidade, como usuário do IAM, grupo de usuários ou perfil. Essas políticas controlam quais ações os usuários e perfis podem realizar, em quais recursos e em que condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte [Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente](#) no Guia do Usuário do IAM.

Com as políticas baseadas em identidade do IAM, é possível especificar ações e recursos permitidos ou negados, assim como as condições sob as quais as ações são permitidas ou negadas. Você não pode especificar a entidade principal em uma política baseada em identidade porque ela se aplica ao usuário ou perfil ao qual ela está anexada. Para saber mais sobre todos os elementos que podem ser usados em uma política JSON, consulte [Referência de elemento de política JSON do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Exemplos de políticas baseadas em identidade para MediaConvert

Para ver exemplos de políticas MediaConvert baseadas em identidade, consulte. [Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS Elemental MediaConvert](#)

Políticas baseadas em recursos dentro MediaConvert

Compatibilidade com políticas baseadas em recursos: não

Políticas baseadas em recursos são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. São exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de perfil do IAM e as políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. Para o atributo ao qual a política está anexada, a política define quais ações uma entidade principal especificado pode executar nesse atributo e em que condições. Você deve [especificar uma entidade principal](#) em uma política baseada em recursos. Os diretores podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou. Serviços da AWS

Para permitir o acesso entre contas, você pode especificar uma conta inteira ou as entidades do IAM em outra conta como a entidade principal em uma política baseada em recursos. Adicionar uma entidade principal entre contas à política baseada em recurso é apenas metade da tarefa de estabelecimento da relação de confiança. Quando o principal e o recurso são diferentes Contas da AWS, um administrador do IAM na conta confiável também deve conceder permissão à entidade principal (usuário ou função) para acessar o recurso. Eles concedem permissão ao anexar uma política baseada em identidade para a entidade. No entanto, se uma política baseada em recurso conceder acesso a uma entidade principal na mesma conta, nenhuma política baseada em identidade adicional será necessária. Consulte mais informações em [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Ações políticas para MediaConvert

Compatível com ações de políticas: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Action` de uma política JSON descreve as ações que podem ser usadas para permitir ou negar acesso em uma política. As ações de política geralmente têm o mesmo nome da operação de AWS API associada. Existem algumas exceções, como ações somente de permissão, que não têm uma operação de API correspondente. Algumas operações também exigem várias ações em uma política. Essas ações adicionais são chamadas de ações dependentes.

Incluem ações em uma política para conceder permissões para executar a operação associada.

Para ver uma lista de MediaConvert ações, consulte [Ações definidas por AWS Elemental MediaConvert](#) na Referência de Autorização de Serviço.

As ações de política MediaConvert usam o seguinte prefixo antes da ação:

```
MediaConvert
```

Para especificar várias ações em uma única declaração, separe-as com vírgulas.

```
"Action": [  
    "MediaConvert:action1",  
    "MediaConvert:action2"  
]
```

Para ver exemplos de políticas MediaConvert baseadas em identidade, consulte [Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS Elemental MediaConvert](#)

Recursos políticos para MediaConvert

Compatível com recursos de políticas: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento de política JSON `Resource` especifica o objeto ou os objetos aos quais a ação se aplica. As instruções devem incluir um elemento `Resource` ou `NotResource`. Como prática

recomendada, especifique um recurso usando seu [nome do recurso da Amazon \(ARN\)](#). Isso pode ser feito para ações que oferecem compatibilidade com um tipo de recurso específico, conhecido como permissões em nível de recurso.

Para ações que não oferecem compatibilidade com permissões em nível de recurso, como operações de listagem, use um curinga (*) para indicar que a instrução se aplica a todos os recursos.

```
"Resource": "*"
```

Para ver uma lista dos tipos de MediaConvert recursos e seus ARNs, consulte [Recursos definidos por AWS Elemental MediaConvert](#) na Referência de Autorização de Serviço. Para saber com quais ações é possível especificar o ARN de cada atributo, consulte [Ações definidas pelo AWS Elemental MediaConvert](#).

Para ver exemplos de políticas MediaConvert baseadas em identidade, consulte [Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS Elemental MediaConvert](#)

Chaves de condição de política para MediaConvert

Compatível com chaves de condição de política específicas de serviço: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Condition` (ou bloco `Condition`) permite que você especifique condições nas quais uma instrução estiver em vigor. O elemento `Condition` é opcional. É possível criar expressões condicionais que usem [agentes de condição](#), como “igual a” ou “menor que”, para fazer a condição da política corresponder aos valores na solicitação.

Se você especificar vários elementos de `Condition` em uma declaração ou várias chaves em um único elemento de `Condition`, a AWS os avaliará usando uma operação lógica AND. Se você especificar vários valores para uma única chave de condição, AWS avalia a condição usando uma OR operação lógica. Todas as condições devem ser atendidas antes que as permissões da instrução sejam concedidas.

Você também pode usar variáveis de espaço reservado ao especificar condições. Por exemplo, é possível conceder a um usuário do IAM permissão para acessar um recurso somente se ele estiver

marcado com seu nome de usuário do IAM. Para obter mais informações, consulte [Elementos da política do IAM: variáveis e tags](#) no Guia do usuário do IAM.

AWS suporta chaves de condição globais e chaves de condição específicas do serviço. Para ver todas as chaves de condição AWS globais, consulte as [chaves de contexto de condição AWS global](#) no Guia do usuário do IAM.

Para ver uma lista de chaves de MediaConvert condição, consulte [Chaves de condição AWS Elemental MediaConvert](#) na Referência de autorização de serviço. Para saber com quais ações e recursos você pode usar uma chave de condição, consulte [Ações definidas por AWS Elemental MediaConvert](#).

Para ver exemplos de políticas MediaConvert baseadas em identidade, consulte. [Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS Elemental MediaConvert](#)

ACLs in MediaConvert

Suportes ACLs: Não

As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais diretores (membros da conta, usuários ou funções) têm permissões para acessar um recurso. ACLs são semelhantes às políticas baseadas em recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.

ABAC com MediaConvert

Compatível com ABAC (tags em políticas): parcial

O controle de acesso por atributo (ABAC) é uma estratégia de autorização que define as permissões com base em atributos. Em AWS, esses atributos são chamados de tags. Você pode anexar tags a entidades do IAM (usuários ou funções) e a vários AWS recursos. Marcar de entidades e atributos é a primeira etapa do ABAC. Em seguida, você cria políticas de ABAC para permitir operações quando a tag da entidade principal corresponder à tag do recurso que ela estiver tentando acessar.

O ABAC é útil em ambientes que estão crescendo rapidamente e ajuda em situações em que o gerenciamento de políticas se torna um problema.

Para controlar o acesso baseado em tags, forneça informações sobre as tags no [elemento de condição](#) de uma política usando as `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` ou chaves de condição `aws:TagKeys`.

Se um serviço for compatível com as três chaves de condição para cada tipo de recurso, o valor será Sim para o serviço. Se um serviço for compatível com as três chaves de condição somente para alguns tipos de recursos, o valor será Parcial

Para obter mais informações sobre o ABAC, consulte [Definir permissões com autorização do ABAC](#) no Guia do usuário do IAM. Para visualizar um tutorial com etapas para configurar o ABAC, consulte [Usar controle de acesso baseado em atributos \(ABAC\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Usando credenciais temporárias com MediaConvert

Compatível com credenciais temporárias: sim

Alguns Serviços da AWS não funcionam quando você faz login usando credenciais temporárias. Para obter informações adicionais, incluindo quais Serviços da AWS funcionam com credenciais temporárias, consulte Serviços da AWS “[Trabalhe com o IAM](#)” no Guia do usuário do IAM.

Você está usando credenciais temporárias se fizer login AWS Management Console usando qualquer método, exceto um nome de usuário e senha. Por exemplo, quando você acessa AWS usando o link de login único (SSO) da sua empresa, esse processo cria automaticamente credenciais temporárias. Você também cria automaticamente credenciais temporárias quando faz login no console como usuário e, em seguida, alterna perfis. Para obter mais informações sobre como alternar funções, consulte [Alternar para um perfil do IAM \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Você pode criar manualmente credenciais temporárias usando a AWS API AWS CLI ou. Em seguida, você pode usar essas credenciais temporárias para acessar AWS. AWS recomenda que você gere credenciais temporárias dinamicamente em vez de usar chaves de acesso de longo prazo. Para obter mais informações, consulte [Credenciais de segurança temporárias no IAM](#).

Sessões de acesso direto para MediaConvert

Compatibilidade com o recurso de encaminhamento de sessões de acesso (FAS): sim

Quando você usa um usuário ou uma função do IAM para realizar ações AWS, você é considerado principal. Ao usar alguns serviços, você pode executar uma ação que inicia outra ação em um serviço diferente. O FAS usa as permissões do diretor chamando um AWS service (Serviço da AWS), combinadas com a solicitação AWS service (Serviço da AWS) para fazer solicitações aos serviços posteriores. As solicitações do FAS são feitas somente quando um serviço recebe uma solicitação que requer interações com outros Serviços da AWS ou com recursos para ser concluída. Nesse caso, você precisa ter permissões para executar ambas as ações. Para obter detalhes da política ao fazer solicitações de FAS, consulte [Sessões de acesso direto](#).

Funções de serviço para MediaConvert

Compatível com perfis de serviço: sim

O perfil de serviço é um [perfil do IAM](#) que um serviço assume para executar ações em seu nome. Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir um perfil de serviço do IAM. Para obter mais informações, consulte [Criar um perfil para delegar permissões a um AWS service \(Serviço da AWS\)](#) no Guia do Usuário do IAM.

Warning

Alterar as permissões de uma função de serviço pode interromper MediaConvert a funcionalidade. Edite as funções de serviço somente quando MediaConvert fornecer orientação para fazer isso.

Funções vinculadas a serviços para MediaConvert

Compatível com perfis vinculados ao serviço: Não

Uma função vinculada ao serviço é um tipo de função de serviço vinculada a um. AWS service (Serviço da AWS) O serviço pode presumir o perfil para executar uma ação em seu nome. As funções vinculadas ao serviço aparecem em você Conta da AWS e são de propriedade do serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não editar as permissões para funções vinculadas ao serviço.

Para obter detalhes sobre como criar ou gerenciar perfis vinculados a serviços, consulte [Serviços da AWS que funcionam com o IAM](#). Encontre um serviço na tabela que inclua um Yes na coluna Perfil vinculado ao serviço. Escolha o link Sim para visualizar a documentação do perfil vinculado a serviço desse serviço.

Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS Elemental MediaConvert

Por padrão, usuários e perfis não têm permissão para criar ou modificar recursos do MediaConvert. Eles também não podem realizar tarefas usando a AWS API AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou. Para conceder permissão aos usuários para executar ações nos recursos que eles precisam, um administrador do IAM pode criar políticas do IAM. O

administrador pode então adicionar as políticas do IAM aos perfis e os usuários podem assumir os perfis.

Para aprender a criar uma política baseada em identidade do IAM ao usar esses documentos de política em JSON de exemplo, consulte [Criar políticas do IAM \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Para obter detalhes sobre ações e tipos de recursos definidos por MediaConvert, incluindo o formato do ARNs para cada um dos tipos de recursos, consulte [Ações, recursos e chaves de condição AWS Elemental MediaConvert na Referência de Autorização de Serviço](#).

Tópicos

- [Práticas recomendadas de política](#)
- [Usar o console do MediaConvert](#)
- [Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões](#)
- [Exemplo de política: MediaConvert política básica](#)
- [Exemplo de política: controle de acesso em nível de recurso](#)
- [Exemplo de política: controle de acesso baseado em tags usando tags de recursos](#)

Práticas recomendadas de política

As políticas baseadas em identidade determinam se alguém pode criar, acessar ou excluir MediaConvert recursos em sua conta. Essas ações podem incorrer em custos para sua Conta da AWS. Ao criar ou editar políticas baseadas em identidade, siga estas diretrizes e recomendações:

- Comece com as políticas AWS gerenciadas e avance para as permissões de privilégios mínimos — Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, use as políticas AWS gerenciadas que concedem permissões para muitos casos de uso comuns. Eles estão disponíveis no seu Conta da AWS. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo políticas gerenciadas pelo AWS cliente que sejam específicas para seus casos de uso. Para obter mais informações, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS](#) ou [Políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho](#) no Guia do usuário do IAM.
- Aplique permissões de privilégio mínimo: ao definir permissões com as políticas do IAM, conceda apenas as permissões necessárias para executar uma tarefa. Você faz isso definindo as ações que podem ser executadas em recursos específicos sob condições específicas, também conhecidas como permissões de privilégio mínimo. Para obter mais informações sobre como usar o IAM para aplicar permissões, consulte [Políticas e permissões no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

- Use condições nas políticas do IAM para restringir ainda mais o acesso: você pode adicionar uma condição às políticas para limitar o acesso a ações e recursos. Por exemplo, você pode escrever uma condição de política para especificar que todas as solicitações devem ser enviadas usando SSL. Você também pode usar condições para conceder acesso às ações de serviço se elas forem usadas por meio de uma ação específica AWS service (Serviço da AWS), como AWS CloudFormation. Para obter mais informações, consulte [Elementos da política JSON do IAM: condição](#) no Guia do usuário do IAM.
- Use o IAM Access Analyzer para validar suas políticas do IAM a fim de garantir permissões seguras e funcionais: o IAM Access Analyzer valida as políticas novas e existentes para que elas sigam a linguagem de política do IAM (JSON) e as práticas recomendadas do IAM. O IAM Access Analyzer oferece mais de cem verificações de política e recomendações práticas para ajudar a criar políticas seguras e funcionais. Para obter mais informações, consulte [Validação de políticas do IAM Access Analyzer](#) no Guia do Usuário do IAM.
- Exigir autenticação multifator (MFA) — Se você tiver um cenário que exija usuários do IAM ou um usuário root, ative Conta da AWS a MFA para obter segurança adicional. Para exigir MFA quando as operações de API forem chamadas, adicione condições de MFA às suas políticas. Para obter mais informações, consulte [Configuração de acesso à API protegido por MFA](#) no Guia do Usuário do IAM.

Para obter mais informações sobre as práticas recomendadas do IAM, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Usar o console do MediaConvert

Para acessar o AWS Elemental MediaConvert console, você deve ter um conjunto mínimo de permissões. Essas permissões devem permitir que você liste e visualize detalhes sobre os MediaConvert recursos em seu Conta da AWS. Caso crie uma política baseada em identidade mais restritiva que as permissões mínimas necessárias, o console não funcionará como pretendido para entidades (usuários ou perfis) com essa política.

Você não precisa permitir permissões mínimas do console para usuários que estão fazendo chamadas somente para a API AWS CLI ou para a AWS API. Em vez disso, permita o acesso somente a ações que correspondam à operação de API que estiverem tentando executar.

Para garantir que usuários e funções ainda possam usar o MediaConvert console, anexe também a política MediaConvert *ConsoleAccess* ou a política *ReadOnly* AWS gerenciada às entidades. Para obter informações, consulte [Adicionar permissões a um usuário](#) no Guia do usuário do IAM.

O exemplo de política a seguir concede ao usuário do IAM permissões para todas as AWS Elemental MediaConvert ações (como `ListJobsCreateJob`, etc.) em todos os MediaConvert recursos (como trabalhos, filas e predefinições de saída). Também concede as ações do IAM necessárias para que o usuário do IAM especifique a função de serviço que MediaConvert assumirá para executar o trabalho. Ela também concede ações do Amazon S3 que permitem que o usuário do IAM use o botão Procurar para escolher os locais de entrada e saída. As permissões do Amazon S3 não são necessárias para executar o trabalho; sem elas, o usuário do IAM pode especificar o URL do bucket. Neste exemplo, o número da conta é **111122223333** e o nome da função é **MediaConvertRole**.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "mediaconvertActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "mediaconvert:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "iamListRoles",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:ListRoles",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "iamPassRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/MediaConvertRole",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "mediaconvert.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "s3Actions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    "Resource": "*"
  }
]
}
```

Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões

Este exemplo mostra como criar uma política que permita que os usuários do IAM visualizem as políticas gerenciadas e em linha anexadas a sua identidade de usuário. Essa política inclui permissões para concluir essa ação no console ou programaticamente usando a API AWS CLI ou AWS .

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Exemplo de política: MediaConvert política básica

O exemplo de política a seguir concede as permissões básicas para operar AWS Elemental MediaConvert. Neste exemplo, o número da conta é **111122223333** e o nome da função é **MediaConvertRole**. Se você estiver usando criptografia, ou se seus buckets do Amazon S3 têm criptografia padrão habilitada, você precisará de permissões adicionais. Para obter mais informações, consulte [Proteção de seus ativos de mídia com criptografia e DRM usando AWS Elemental MediaConvert](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "mediaconvertActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "mediaconvert:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "iamListRoles",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:ListRoles",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "iamPassRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/MediaConvertRole",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "mediaconvert.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "s3Actions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation",
```

```
    "s3:ListAllMyBuckets"
  ],
  "Resource": "*"
}
]
```

Exemplo de política: controle de acesso em nível de recurso

O exemplo de política a seguir concede permissões para determinados AWS Elemental MediaConvert recursos em sua conta. Neste exemplo, o número da conta é **012345678910**. Ela permite as ações a seguir, em qualquer partição e região:

- Visualizar os detalhes de todas as filas na conta de uma só vez.
- Visualizar todos os trabalhos que foram enviados para a fila "myQueue" ao mesmo tempo.
- Criar um trabalho e enviá-lo para a fila "myQueue", referenciando as predefinições com nomes que comecem com "permitir" e referenciando qualquer modelo de trabalho.
- Criar um modelo de trabalho referenciando a fila "myQueue" e as predefinições com nomes que comecem com "permitir".

Note

Você não pode conceder permissões entre contas a AWS Elemental MediaConvert recursos, como filas, predefinições de saída e trabalhos. Você pode conceder permissões entre contas para seus arquivos de mídia de entrada e saída armazenados no Amazon S3.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListQueues",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "mediaconvert:ListQueues",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowListJobsInQueue",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": "mediaconvert:ListJobs",
    "Resource": "arn:*:mediaconvert:*:012345678910:queues/myQueue"
  },
  {
    "Sid": "AllowCreateLimitedJobs",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "mediaconvert:CreateJob",
      "mediaconvert:CreateJobTemplate"
    ],
    "Resource": [
      "arn:*:mediaconvert:*:012345678910:queues/myQueue",
      "arn:*:mediaconvert:*:012345678910:presets/allow*",
      "arn:*:mediaconvert:*:012345678910:jobTemplates/*"
    ]
  }
]
}

```

Exemplo de política: controle de acesso baseado em tags usando tags de recursos

A política a seguir concede acesso a todas as ações em todos os MediaConvert recursos da conta, a menos que a ação listada abaixo `DenyMediaConvertWithTag` esteja marcada com a chave `access` e tenha um valor `denied` ou um valor que comece com a string `"deny"`.

Note

Essa política demonstra o princípio do IAM que, no caso em que ambas as políticas de usuário permitam e neguem uma ação em um recurso, a negação tem precedência. Portanto, o usuário do IAM com essa política anexada não pode realizar as ações negadas, mesmo que tenha uma política diferente que permita permissões administrativas para todos os MediaConvert recursos.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowMediaConvert",

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": "mediaconvert:*",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "DenyMediaConvertWithResourceTag",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "mediaconvert:DeleteJobTemplate",
      "mediaconvert:GetQueue",
      "mediaconvert:UpdateQueue",
      "mediaconvert:DeleteQueue",
      "mediaconvert:GetPreset",
      "mediaconvert:ListTagsForResource",
      "mediaconvert:GetJobTemplate",
      "mediaconvert:UntagResource",
      "mediaconvert:UpdateJobTemplate",
      "mediaconvert:DeletePreset",
      "mediaconvert:TagResource",
      "mediaconvert:UpdatePreset"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:ResourceTag/access": [
          "deny*",
          "denied"
        ]
      }
    }
  }
]
}

```

Prevenção contra o ataque do “substituto confuso” em todos os serviços

O problema de substituto confuso é uma questão de segurança. Ele ocorre quando uma entidade, que não tem permissão para executar uma ação, pode coagir uma entidade mais privilegiada a executá-la. Em AWS, a falsificação de identidade entre serviços pode resultar no problema confuso do deputado. A personificação entre serviços pode ocorrer quando um serviço (o serviço de chamada)

chama outro serviço (o serviço chamado). O serviço de chamada pode ser manipulado de modo a usar suas permissões para atuar nos recursos de outro cliente de uma forma na qual ele não deveria ter permissão para acessar. Para evitar isso, AWS fornece ferramentas que ajudam você a proteger seus dados para todos os serviços com diretores de serviços que receberam acesso aos recursos em sua conta.

Recomendamos usar as chaves de contexto de condição [aws:SourceAccount](#) global [aws:SourceArn](#) as chaves de contexto nas políticas de recursos para limitar as permissões que AWS Elemental MediaConvert concede outro serviço ao recurso. Se o valor `aws:SourceArn` não contém o ID da conta, você deverá usar ambas as chaves de contexto de condição global para limitar as permissões. Se você utilizar ambas as chaves de contexto de condição global e o valor de `aws:SourceArn` contiver o ID da conta, o valor de `aws:SourceAccount` e a conta no valor de `aws:SourceArn` deverão utilizar o mesmo ID de conta quando utilizados na mesma declaração da política. Use `aws:SourceArn` se quiser apenas um recurso associado a acessibilidade de serviço. Use `aws:SourceAccount` se quiser permitir que qualquer recurso nessa conta seja associado ao uso entre serviços.

O valor de `aws:SourceArn` deve ser o ARN da MediaConvert fila.

A maneira mais eficaz de se proteger do problema ‘confused deputy’ é usar a chave de contexto de condição global `aws:SourceArn` com o ARN completo do recurso. Se você não souber o ARN completo do recurso ou se especificar vários recursos, use a chave de condição de contexto global `aws:SourceArn` com curingas (*) para as partes desconhecidas do ARN. Por exemplo, `.arn:aws:mediaconvert:*:123456789012:*`

O exemplo a seguir mostra como você pode usar as chaves de contexto de condição `aws:SourceAccount` global `aws:SourceArn` e as chaves de contexto MediaConvert para evitar o confuso problema substituto.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "mediaconvert.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
```



```
    "aws:SourceArn": "arn:aws:mediaconvert:*:123456789012:queues/Default"
  },
  "StringEquals": {
    "aws:SourceAccount": "123456789012"
  }
}
```

Solução de problemas AWS Elemental MediaConvert de identidade e acesso

Use as informações a seguir para ajudá-lo a diagnosticar e corrigir problemas comuns que você pode encontrar ao trabalhar com MediaConvert um IAM.

Tópicos

- [Não estou autorizado a realizar uma ação em MediaConvert](#)
- [Não estou autorizado a realizar iam: PassRole](#)
- [Quero permitir que pessoas fora da minha Conta da AWS acessem meus MediaConvert recursos](#)

Não estou autorizado a realizar uma ação em MediaConvert

Se você receber uma mensagem de erro informando que não tem autorização para executar uma ação, suas políticas deverão ser atualizadas para permitir que você realize a ação.

O erro do exemplo a seguir ocorre quando o usuário do IAM mateojackson tenta usar o console para visualizar detalhes sobre um atributo *my-example-widget* fictício, mas não tem as permissões MediaConvert:*GetWidget* fictícias.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
MediaConvert:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Nesse caso, a política do usuário mateojackson deve ser atualizada para permitir o acesso ao recurso *my-example-widget* usando a ação MediaConvert:*GetWidget*.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Não estou autorizado a realizar iam: PassRole

Se você receber uma mensagem de erro informando que não está autorizado a executar a ação `iam:PassRole`, as suas políticas devem ser atualizadas para permitir que você passe uma função para o MediaConvert.

Alguns Serviços da AWS permitem que você passe uma função existente para esse serviço em vez de criar uma nova função de serviço ou uma função vinculada ao serviço. Para fazê-lo, você deve ter permissões para passar o perfil para o serviço.

O exemplo de erro a seguir ocorre quando uma usuária do IAM chamada `marymajor` tenta utilizar o console para executar uma ação no MediaConvert. No entanto, a ação exige que o serviço tenha permissões concedidas por um perfil de serviço. Mary não tem permissões para passar o perfil para o serviço.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Nesse caso, as políticas de Mary devem ser atualizadas para permitir que ela realize a ação `iam:PassRole`.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Quero permitir que pessoas fora da minha Conta da AWS acessem meus MediaConvert recursos

Você pode criar um perfil que os usuários de outras contas ou pessoas fora da organização podem usar para acessar seus recursos. É possível especificar quem é confiável para assumir o perfil. Para serviços que oferecem suporte a políticas baseadas em recursos ou listas de controle de acesso (ACLs), você pode usar essas políticas para conceder às pessoas acesso aos seus recursos.

Para saber mais, consulte:

- Para saber se é MediaConvert compatível com esses recursos, consulte [Como AWS Elemental MediaConvert funciona com o IAM](#).
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos em todos os Contas da AWS que você possui, consulte Como [fornecer acesso a um usuário do IAM em outro Conta da AWS que você possui](#) no Guia do usuário do IAM.

- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos a terceiros Contas da AWS, consulte [Como fornecer acesso Contas da AWS a terceiros](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como conceder acesso por meio da federação de identidades, consulte [Conceder acesso a usuários autenticados externamente \(federação de identidades\)](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber a diferença entre perfis e políticas baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Configurando o acesso de outras AWS contas às suas AWS Elemental MediaConvert saídas

Quando você segue a configuração usual de permissões, conforme descrito em [Configurar permissões do IAM](#), somente usuários que pertencem à sua AWS conta podem acessar seus arquivos de saída.

Em alguns casos, talvez você queira permitir que usuários de outras AWS contas acessem os resultados de seus trabalhos. Por exemplo, pode ser conveniente executar trabalhos de transcodificação em nome de um de seus clientes e ele ter acesso às saídas dos trabalhos. Você pode fazer isso por meio de uma das seguintes maneiras:

- Conceda acesso ao bucket do Amazon S3.

Ao fazer isso, MediaConvert grava seus arquivos de saída no bucket e concede acesso ao bucket para outra conta.

- MediaConvert Grave seus arquivos de saída em um bucket de propriedade de outra conta.

Você pode MediaConvert aplicar uma lista de controle de acesso (ACL) enlatada do Amazon S3 às suas saídas. ACL pré-configurada é uma ACL predefinida que inclui as permissões necessárias.

Ao fazer isso, você ainda possui o arquivo de saída, mas MediaConvert concede acesso às saídas ao proprietário do bucket.

Tópicos

- [Concedendo acesso ao seu bucket de saída do Amazon S3](#)
- [Gravar suas saídas em um bucket do Amazon S3 em outra conta](#)

Concedendo acesso ao seu bucket de saída do Amazon S3

Suponha que você queira que as saídas dos seus MediaConvert trabalhos residam em um bucket do Amazon S3 que você possui, mas deseja que os usuários que pertencem a AWS outra conta tenham acesso a elas. Para conceder acesso, é possível adicionar uma política de bucket do Amazon S3 ao seu bucket de saída.

Para assistir a um tutorial sobre como conceder esse acesso, consulte [Exemplo 2: Proprietário do bucket concedendo permissões de bucket entre contas](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

A seguinte política de bucket de exemplo concede acesso ao seu bucket de saída:

```
{
  "Id": "Policy1572454561447",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1572454547712",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "111122223333"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Gravar suas saídas em um bucket do Amazon S3 em outra conta

Quando você quiser que as saídas de seus MediaConvert trabalhos residam em um bucket do Amazon S3 que pertence a AWS outra conta, você trabalha junto com o administrador dessa conta para adicionar uma política de permissões de bucket que concede acesso para gravar os arquivos e adicionar uma lista de controle de acesso (ACL) padrão do Amazon S3 às saídas. Depois, configure

o trabalho do MediaConvert para gravar nesse bucket e, enquanto isso, adicionar automaticamente a ACL pré-configurada `bucket-owner-full-control`.

O resultado dessa configuração é que você possui os arquivos, mas eles residem no bucket de outra conta. O proprietário do bucket tem acesso total aos arquivos.

Para gravar suas saídas em um bucket pertencente a outra conta

1. Trabalhe com um administrador da outra conta para adicionar uma política ao bucket do Amazon S3 no qual você deseja gravar os arquivos de saída. Para obter mais informações, consulte [Como adiciono uma política de bucket do S3?](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

A seguinte política de bucket de exemplo concede as permissões necessárias:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Policy1570060985561",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1570060984261",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:role/MediaConvertRole"
        ]
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::bucket",
        "arn:aws:s3:::bucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

2. Para qualquer trabalho que grave saídas nesse bucket, aplique a ACL de Bucket owner full control (Controle total do proprietário do bucket) da seguinte forma:
 - a. Prepare o teu trabalho como sempre. Para obter mais informações, consulte [Tutorial: Definindo as configurações do trabalho](#).
 - b. Especifique o bucket do Amazon S3 da outra conta para sua saída Destino. Na página Criar trabalho, no painel Trabalho à esquerda, escolha um grupo de saída. Na seção de configurações de grupo à direita, localize Destination (Destino).
 - c. Habilite o Access control (Controle de acesso) e, depois, escolha Bucket owner full control (Controle total do proprietário do bucket) para Canned access control list (Lista de controle de acesso pré-configurada).

Como permitir ou não permitir tipos de local de entrada

AWS Elemental MediaConvert suporta os tipos de localização de entrada Amazon S3, HTTPS e HTTP para sua mídia e arquivos de entrada. Você pode permitir ou proibir o acesso a um ou mais desses tipos de localização de entrada usando uma MediaConvert política.

Por padrão, cada região da sua AWS conta não tem uma política e MediaConvert permite todos os tipos de localização de entrada compatíveis. Você só precisa criar uma política de entrada se quiser não permitir o acesso a um ou mais desses tipos de local de entrada.

Para evitar que trabalhos sejam executados com um tipo de local de entrada não permitido, crie uma política MediaConvert de entrada.

Além disso, para evitar que trabalhos sejam enviados à MediaConvert API se uma política de entrada não estiver em vigor, crie uma política do IAM usando chaves de condição. Você pode aplicar essas políticas do IAM aos perfis do IAM em toda a sua organização.

As seções a seguir descrevem como criar uma política de entrada e como usar as chaves de condição do IAM para permitir ou não permitir tipos de local de entrada.

Tópicos

- [Como permitir ou não permitir tipos de local de entrada usando uma política de entrada](#)
- [Como usar as chaves de condição do IAM com políticas de entrada](#)

Como permitir ou não permitir tipos de local de entrada usando uma política de entrada

Para criar ou alterar uma política, envie um comando `put-policy` usando a API, o SDK ou a Interface da linha de comandos (CLI) e inclua a política em JSON. Visite a [Referência da MediaConvert API](#) para saber mais sobre os comandos de política compatíveis e os códigos de resposta esperados.

Veja a seguir um exemplo de como enviar uma política usando a CLI. Este exemplo permite trabalhos com entradas Amazon S3 e HTTPS e não permite trabalhos com entradas HTTP:

```
aws mediaconvert put-policy --policy '{"S3Inputs":"ALLOWED", "HttpsInputs":"ALLOWED", "HttpInputs":"DISALLOWED"}'
```

Se você não especificar um local de entrada na política JSON, MediaConvert tratará o local de entrada como PERMITIDO. Aqui está outro exemplo que permite trabalhos com entradas Amazon S3 e HTTPS e não permite trabalhos com entradas HTTP:

```
aws mediaconvert put-policy --policy '{"HttpInputs":"DISALLOWED"}'
```

Observe que o comando `put-policy` substitui qualquer política existente na Região.

Recuperar a política atual

Para recuperar a política atual em JSON, envie um comando `get-policy`:

```
aws mediaconvert get-policy
```

Excluir a política atual

Para excluir a política atual e permitir todas as entradas (revertendo para o comportamento padrão), envie um comando `delete-policy`:

```
aws mediaconvert delete-policy
```

O que acontece quando você tenta enviar um trabalho com um local de entrada não permitido?

Se você tentar enviar um trabalho que especifica um local de entrada que sua política não permite, em vez disso, MediaConvert retornará um erro HTTP 400 (`BadRequestException`). A mensagem de erro será: Você especificou um local de entrada que sua política não permite. Especifique um local

de entrada permitido e reenvie seu trabalho. Como MediaConvert impede que esses trabalhos sejam enviados, eles não aparecerão no seu histórico de trabalhos.

Se você enviar um trabalho que especifique um local de entrada permitido, mas o trabalho exige o acesso a outro local de entrada que não seja permitido, seu trabalho vai falhar. Por exemplo, você pode encontrar isso se especificar um manifesto Apple HLS em um local permitido do Amazon S3 que faça referência a outros arquivos de segmentos de entrada em uma local HTTP não permitido. O código de erro de falha do trabalho será 3457 e a mensagem será: Você especificou um local de entrada que sua política não permite. Especifique um local de entrada permitido e reenvie seu trabalho.

Como usar as chaves de condição do IAM com políticas de entrada

Quando você inclui uma chave de condição na política do IAM que você usa para enviar solicitações de criação de trabalho, o IAM verifica se sua conta tem uma política de entrada que corresponda a essa condição. A condição especificada deve corresponder à política de entrada da sua conta para que a solicitação de API seja autorizada. Você pode usar qualquer uma das seguintes chaves de condição booleana:

- `HttpInputsAllowed`
- `HttpsInputsAllowed`
- `S3InputsAllowed`

Ao usar chaves de condição, considere os seguintes cenários:

Se a condição e a política de entrada corresponderem, por exemplo, se você definir `HTTPInputsPermitido` *true* e a política de entrada da sua conta permitir entradas HTTP, sua solicitação de criação de trabalho será enviada à MediaConvert API.

Se a condição e a política de entrada não corresponderem, por exemplo, se você definir `HTTPInputsPermitido` *false* e a política de entrada da sua conta permitir entradas HTTP, sua solicitação de criação de trabalho não será enviada à MediaConvert API. Em vez disso, você receberá a seguinte mensagem de erro: “message”: “User: arn:aws:iam: :111122223333:” user/ User is not authorized to perform: mediaconvert:CreateJob on resource: arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default

Se a condição e a política de entrada corresponderem, por exemplo, se você definir `HTTPInputsPermitido` *false* e a política de entrada da sua conta não permitir entradas HTTP, sua

solicitação de criação de trabalho será enviada à MediaConvert API. No entanto, a API retornará um erro HTTP 400 (`BadRequestException`). A mensagem de erro será: Você especificou um local de entrada que sua política não permite. Especifique um local de entrada permitido e reenvie seu trabalho.

Para obter mais informações sobre o uso de chaves de condição do IAM, consulte [Elementos de política JSON do IAM: condição](#) no Guia do usuário do IAM.

O JSON a seguir é um exemplo de política do IAM usando chaves de MediaConvert condição que verificam se sua conta tem uma política de entrada que proíbe entradas HTTP:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "BlockHTTPInputsExample",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "mediaconvert:CreateJob",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "BoolIfExists": {
          "mediaconvert:HttpInputsAllowed": false
        },
        "BoolIfExists": {
          "mediaconvert:HttpsInputsAllowed": true
        },
        "BoolIfExists": {
          "mediaconvert:S3InputsAllowed": true
        }
      }
    }
  ]
}
```

Para obter mais informações sobre o suporte à chave de condição MediaConvert, consulte [Como AWS Elemental MediaConvert funciona com o IAM](#).

Validação de conformidade para AWS Elemental MediaConvert

Audidores terceirizados avaliam a segurança e a conformidade AWS Elemental MediaConvert como parte de vários programas de AWS conformidade. Isso inclui SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA e outros.

Para saber se um AWS service (Serviço da AWS) está dentro do escopo de programas de conformidade específicos, consulte [Serviços da AWS Escopo por Programa de Conformidade](#) [Serviços da AWS](#) e escolha o programa de conformidade em que você está interessado. Para obter informações gerais, consulte Programas de [AWS conformidade Programas AWS](#) de .

Você pode baixar relatórios de auditoria de terceiros usando AWS Artifact. Para obter mais informações, consulte [Baixar relatórios em AWS Artifact](#) .

Sua responsabilidade de conformidade ao usar Serviços da AWS é determinada pela confidencialidade de seus dados, pelos objetivos de conformidade de sua empresa e pelas leis e regulamentações aplicáveis. AWS fornece os seguintes recursos para ajudar na conformidade:

- [Governança e conformidade de segurança](#): esses guias de implementação de solução abordam considerações sobre a arquitetura e fornecem etapas para implantar recursos de segurança e conformidade.
- [Referência de serviços qualificados para HIPAA](#): lista os serviços qualificados para HIPAA. Nem todos Serviços da AWS são elegíveis para a HIPAA.
- AWS Recursos de <https://aws.amazon.com/compliance/resources/> de conformidade — Essa coleção de pastas de trabalho e guias pode ser aplicada ao seu setor e local.
- [AWS Guias de conformidade do cliente](#) — Entenda o modelo de responsabilidade compartilhada sob a ótica da conformidade. Os guias resumem as melhores práticas de proteção Serviços da AWS e mapeiam as diretrizes para controles de segurança em várias estruturas (incluindo o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST), o Conselho de Padrões de Segurança do Setor de Cartões de Pagamento (PCI) e a Organização Internacional de Padronização (ISO)).
- [Avaliação de recursos com regras](#) no Guia do AWS Config desenvolvedor — O AWS Config serviço avalia o quão bem suas configurações de recursos estão em conformidade com as práticas internas, as diretrizes e os regulamentos do setor.
- [AWS Security Hub](#) — Isso AWS service (Serviço da AWS) fornece uma visão abrangente do seu estado de segurança interno AWS. O Security Hub usa controles de segurança para avaliar os recursos da AWS e verificar a conformidade com os padrões e as práticas recomendadas do setor de segurança. Para obter uma lista dos serviços e controles aceitos, consulte a [Referência de controles do Security Hub](#).
- [Amazon GuardDuty](#) — Isso AWS service (Serviço da AWS) detecta possíveis ameaças às suas cargas de trabalho Contas da AWS, contêineres e dados monitorando seu ambiente em busca de atividades suspeitas e maliciosas. GuardDuty pode ajudá-lo a atender a vários requisitos de conformidade, como o PCI DSS, atendendo aos requisitos de detecção de intrusões exigidos por determinadas estruturas de conformidade.

- [AWS Audit Manager](#)— Isso AWS service (Serviço da AWS) ajuda você a auditar continuamente seu AWS uso para simplificar a forma como você gerencia o risco e a conformidade com as regulamentações e os padrões do setor.

Resiliência em AWS Elemental MediaConvert

A infraestrutura AWS global é construída em torno de AWS regiões e zonas de disponibilidade. AWS As regiões fornecem várias zonas de disponibilidade fisicamente separadas e isoladas, conectadas a redes de baixa latência, alta taxa de transferência e alta redundância. Com as zonas de disponibilidade, é possível projetar e operar aplicações e bancos de dados que executam o failover automaticamente entre as zonas de disponibilidade sem interrupção. As zonas de disponibilidade são mais altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center tradicionais.

Para obter mais informações sobre AWS regiões e zonas de disponibilidade, consulte [infraestrutura AWS global](#).

Segurança da infraestrutura em AWS Elemental MediaConvert

Como serviço gerenciado, AWS Elemental MediaConvert é protegido pela segurança de rede AWS global. Para obter informações sobre serviços AWS de segurança e como AWS proteger a infraestrutura, consulte [AWS Cloud Security](#). Para projetar seu AWS ambiente usando as melhores práticas de segurança de infraestrutura, consulte [Proteção](#) de infraestrutura no Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Você usa chamadas de API AWS publicadas para acessar MediaConvert pela rede. Os clientes devem oferecer compatibilidade com:

- Transport Layer Security (TLS). Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de criptografia com perfect forward secrecy (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) ou ECDHE (Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman). A maioria dos sistemas modernos, como Java 7 e versões posteriores, comporta esses modos.

Além disso, as solicitações devem ser assinadas usando um ID da chave de acesso e uma chave de acesso secreta associada a uma entidade principal do IAM. Ou você pode usar o [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) para gerar credenciais de segurança temporárias para assinar solicitações.

Entendendo o faturamento e o uso no MediaConvert

Ao usar AWS Elemental MediaConvert, você não precisa pagar nenhuma taxa inicial nem se comprometer com a quantidade de conteúdo que transcodificará. Como outros Serviços da AWS, você paga conforme o uso e paga apenas pelo que usa.

Esta seção fornece informações bastante genéricas sobre preços. Para obter informações detalhadas, consulte <https://aws.amazon.com/mediaconvert/preços/>.

AWS fornece os seguintes relatórios para MediaConvert:

- **Relatórios de cobrança** — Fornecem visualizações de alto nível de todas as atividades do Serviços da AWS que você está usando, inclusive, MediaConvert. Com os relatórios de cobrança, você também pode encontrar o número total de minutos de transcodificação normalizados para MediaConvert trabalhos pelos quais você foi cobrado dentro de um período de cobrança. Para obter mais informações sobre relatórios de faturamento, consulte [AWS Billing relatórios para MediaConvert](#).
- **Relatório de uso**: um resumo das atividades de um serviço específico, agregado por hora, dia ou mês. Você pode escolher qual tipo de uso e operação incluir e escolher a forma como os dados são agregados. Com os relatórios de uso, você pode encontrar um detalhamento dos MediaConvert recursos que você usou. Para obter mais informações, consulte [AWS relatórios de uso para MediaConvert](#).

Os tópicos seguintes fornecem informações sobre os relatórios de uso e faturamento do MediaConvert.

Tópicos

- [AWS Billing relatórios para MediaConvert](#)
- [AWS relatórios de uso para MediaConvert](#)
- [Entendendo seus relatórios AWS de faturamento e uso para MediaConvert](#)

AWS Billing relatórios para MediaConvert

Sua fatura mensal AWS separa suas informações de uso, custo AWS service (Serviço da AWS) e função. Há vários AWS Billing relatórios disponíveis: o relatório mensal, o relatório de alocação de

custos e os relatórios detalhados de faturamento. Com os relatórios de cobrança, você também pode encontrar o número total de minutos de transcodificação normalizados para MediaConvert trabalhos pelos quais você foi cobrado dentro de um período de cobrança. Para obter informações sobre como ver seus relatórios de faturamento, consulte [Exibição da fatura](#) no Guia do usuário do AWS Billing .

Para rastrear seu AWS uso e fornecer cobranças estimadas associadas à sua conta, você pode configurar AWS Cost and Usage Reports. Para obter mais informações, consulte [O que são relatórios de AWS custo e uso?](#) no Guia AWS de exportação de dados.

Você também pode baixar um relatório de uso que fornece mais detalhes sobre seu MediaConvert uso do que os relatórios de cobrança. Para obter mais informações, consulte [AWS relatórios de uso para MediaConvert](#).

Para obter informações detalhadas sobre cobranças de MediaConvert uso, consulte [MediaConvert Preços](#) e [MediaConvertFAQs](#).

Para obter informações sobre como entender os códigos e abreviações usados nos relatórios de cobrança e uso do, consulte. MediaConvert [Entendendo seus relatórios AWS de faturamento e uso para MediaConvert](#)

Baixando o MediaConvert relatório de cobrança

Você pode baixar um relatório de faturamento como um arquivo de valores separados por vírgulas (CSV). Além dos custos, o relatório também mostra o número total de minutos de transcodificação normalizados para seus trabalhos.

Para fazer download de um relatório de faturamento

1. Faça login no AWS Management Console e abra o MediaConvert console em <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert/>.
2. Na barra de títulos, selecione seu nome de usuário ou ID da conta, depois escolha Gerenciamento de faturamento e custos.
3. No painel de navegação, escolha Faturas.
4. Em Cobranças por serviços da Amazon Web Services, Inc., Filtrar por nome do serviço ou nome da região, insira Service name = Elemental MediaConvert
5. Na parte superior da página, selecione Baixar tudo para CSV.

AWS relatórios de uso para MediaConvert

Ao fazer download de um relatório de uso, você pode optar por agregar os dados de uso por hora, dia ou mês. O relatório AWS Elemental MediaConvert de uso lista as operações por tipo de uso Região da AWS e. Para obter relatórios mais detalhados sobre seu MediaConvert uso, baixe relatórios de AWS uso gerados dinamicamente. Você pode escolher qual tipo de uso e período de tempo incluir. Também é possível escolher a forma como os dados são agregados. Para obter mais informações sobre os relatórios de uso, consulte [AWS Usage Report](#) no Guia do usuário de exportações de dados da AWS .

O relatório MediaConvert de uso inclui as seguintes informações:

- Serviço — MediaConvert
- UsageType: um ou mais dos seguintes itens:
 - Um código que identifica Região da AWS onde você executou o trabalho
 - Um código que identifica o nível de trabalho sob demanda
 - Um código que identifica os MediaConvert recursos que você usou em seu trabalho
 - Um código que identifica o número de Normalized Transcode Minutes (NTM)
 - Um código que identifica um slot de transcodificação reservado (RTS)

Para obter uma explicação detalhada dos tipos de MediaConvert uso, consulte [Entendendo seus relatórios AWS de faturamento e uso para MediaConvert](#).

Baixando o relatório MediaConvert de uso

Você pode fazer download de um relatório de uso como um arquivo XML ou de valores separados por vírgula (CSV).

Para fazer download do relatório de uso

1. Faça login no AWS Management Console e abra o MediaConvert console em <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert/>.
2. Na barra de títulos, selecione seu nome de usuário ou ID da conta, depois escolha Gerenciamento de faturamento e custos.
3. No painel de navegação, escolha Cost Explorer.
4. Em Parâmetros do relatório, Agrupar por, Dimensão, escolha Tipo de uso.

5. Em Filtros, Serviço, escolha Elemental MediaConvert.
6. Em Detalhamento de custo e uso, escolha Baixar como CSV.

Entendendo seus relatórios AWS de faturamento e uso para MediaConvert

AWS Elemental MediaConvert os relatórios de faturamento e uso usam códigos e abreviações.

UsageType é uma string com um valor como PDX-P-AVC-HD-MHQ-60-NTM, SYD-DOLBY_VIS-HD-NTM ou DUB-B-AVC-SD-SHQ-30-NTM. Para trabalhos sob demanda, cada tipo de uso começa com um Região da AWS prefixo, seguido pelos recursos usados, e termina com um código indicando Minutos de Transcodificação Normalizados (NTM).

Os minutos de transcodificação normalizados são uma combinação calculada de minutos de saída e recursos usados. Eles são MediaConvert a unidade padronizada para medir o uso de serviços e recursos. Isso significa que, à medida que você usa mais recursos, os trabalhos de transcodificação contribuem mais para atingir os limites mensais de descontos compartilhados. Para obter informações mais detalhadas sobre o NTM e os limites mensais de descontos compartilhados, consulte [MediaConvert Preços](#) e o [MediaConvertFAQs](#).

A tabela abaixo mapeia o código de cobrança curto com o Região da AWS Região da AWS código e o nome convencionais. Por exemplo, o uso chamado PDX-P-AVC-HD-MHQ-60-NTM indica um trabalho executado em us-west-2 (PDX). Também indica faturamento de nível profissional (P), codificação de codec de vídeo AVC (AVC), nível de ajuste de qualidade HQ de várias passagens (MHQ), entre 60 e 119 quadros por segundo (60) e minutos de transcodificação normalizados (NTM).

Para ter mais informações, consulte [Regiões e zonas de disponibilidade](#).

Código da região de faturamento	Nome da região	Código da região
ARN	Europa (Estocolmo)	eu-north-1
AH	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1
BOM	Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1

Código da região de faturamento	Nome da região	Código da região
CDG	Europa (Paris)	eu-west-3
CMH	Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2
CPT	África (Cidade do Cabo)	af-south-1
DUB	Europa (Irlanda)	eu-west-1
DXB	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1
FRA	Europa (Frankfurt)	eu-central-1
GRU	América do Sul (São Paulo)	sa-east-1
IAD	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1
ÍCONE	Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2
MISTURA	Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3
LHR	Europa (Londres)	eu-west-2
MEL	Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4
NET	Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1
PDT	AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1
PDX	Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2
SFO	Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1
SIN	Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1
SYD	Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2

Código da região de faturamento	Nome da região	Código da região
YUL	Canadá (Central)	ca-central-1
TÍMIDO	China (Ningxia)	cn-northwest-1

A tabela a seguir lista os tipos de uso que aparecem no seu relatório de faturamento e uso, juntamente com suas abreviações.

Abreviatura de uso	Uso
120	Maior que 60 fps, mas menor ou igual a 120 quadros por segundo
30	Menor ou igual a 30 quadros por segundo
4K	Maior ou igual a 1080p, mas menor ou igual a resolução 2160p
60	Maior que 30 fps, mas menor ou igual a 60 quadros por segundo
8K	maior que 2160p, até e incluindo resolução de 4320p
AUD	Somente áudio
AV1	AV1 codec de vídeo
AVC	AVC codec de vídeo
AVCI	AVC-Intra codec de vídeo
B	Nível básico
DOLBY	Dolby áudio
DOLBY_VIS	Dolby Vision

Abreviatura de uso	Uso
FRAMEFORMER	FrameFormer algoritmo de conversão de taxa de quadros
GIF	Animado GIF
HD	Maior ou igual a 720p, mas menor ou igual a resolução 1080p
HDR10PLUS	HDR 10 plus
HEVC	HEVC codec de vídeo
KANTAR	Kantar marca d'água
M	Nível de ajuste de qualidade com várias passagens
MHQ	Nível de ajuste da qualidade para Multi-pass HQ.
MP2	MPEG-2 codec de vídeo
NEXGUARD	NexGuard marca d'água
NIELSEN_SID_TIC	Nielsen marca d'água
NTM	Minuto de transcodificação normalizado
P	Nível profissional
PASS	Passagem de vídeo
PR	Apple ProRes codec de vídeo
SONDAR	MediaConvert Sonda
RTS	Slot de transcodificação reservado

Abreviatura de uso	Uso
S	Nível de ajuste de qualidade de passagem única
SD	Resolução inferior a 720p
SHQ	Nível de ajuste de qualidade de passagem única
VC3	VC-3 codec de vídeo
VP8	VP8 codec de vídeo
VP9	VP9 codec de vídeo
XAVC	XAVC codec de vídeo
S	Anualmente RTS compromisso

AWS Elemental MediaConvert informações relacionadas

Encontre links para exemplos de código, tutoriais e outras informações úteis para começar. AWS Elemental MediaConvert

Exemplos de código e tutoriais para AWS Elemental MediaConvert soluções de VOD

Encontre exemplos de código e tutoriais para automatizar fluxos de trabalho de vídeo sob demanda (VOD):

- [Kit de ferramentas de automação de VOD](#) — exemplo de código e AWS CloudFormation scripts ativados GitHub para automatizar fluxos de trabalho de vídeo sob demanda (VOD) em. AWS
- [Vídeo sob demanda na AWS](#) – código de exemplo, guia de implantação e modelo AWS CloudFormation no AWS Soluções. O fluxo de trabalho nessa solução ingere vídeos de origem, processa os vídeos para reprodução em uma ampla variedade de dispositivos e armazena os arquivos de mídia transcodificados para entrega sob demanda aos usuários finais por meio da Amazon. CloudFront

Encontre o código para um fluxo de trabalho VOD completo da ingestão até a entrega em [Vídeo sob demanda em AWS](#) em AWS Soluções.

AWS recursos de aprendizagem

Explore os lugares para aprender sobre o uso AWS dos serviços:

- [Aulas e workshops](#) — Links para cursos especializados e baseados em funções, além de laboratórios individualizados para ajudar a aprimorar suas AWS habilidades e ganhar experiência prática.
- [AWS Centro do desenvolvedor](#) — explore tutoriais, baixe ferramentas e saiba mais sobre eventos para AWS desenvolvedores.
- [AWS Ferramentas do desenvolvedor](#) — Links para ferramentas do desenvolvedor SDKs, kits de ferramentas do IDE e ferramentas de linha de comando para desenvolver e gerenciar AWS aplicativos.
- [Centro de recursos de introdução](#) — Saiba como configurar seu aplicativo Conta da AWS, participar da AWS comunidade e lançar seu primeiro aplicativo.
- [Tutoriais práticos — Siga os tutoriais](#) para iniciar seu step-by-step primeiro aplicativo no. AWS

- [AWS Whitepapers](#) — Links para uma lista abrangente de AWS white papers técnicos, abrangendo tópicos como arquitetura, segurança e economia e criados por arquitetos de AWS soluções ou outros especialistas técnicos.
- [AWS Support Center](#) — O hub para criar e gerenciar seus AWS Support casos. Também inclui links para outros recursos úteis, como fóruns, informações técnicas FAQs, status de integridade do serviço AWS Trusted Advisor e.
- [Suporte](#) — A principal página da web com informações sobre Suporte um one-on-one canal de suporte de resposta rápida para ajudá-lo a criar e executar aplicativos na nuvem.
- [Entrar em contato](#): um ponto central de contato para consultas relativas a faturas da AWS , contas, eventos, uso abusivo e outros problemas.
- [AWS Termos do site](#) — Informações detalhadas sobre nossos direitos autorais e nossa marca registrada; sua conta, licença e acesso ao site; e outros tópicos.

Histórico de documento do Guia do Usuário

A tabela a seguir descreve adições importantes à AWS Elemental MediaConvert documentação. Também atualizamos a documentação com frequência para abordar os comentários enviados por você.

Alteração	Descrição	Data
Manifestos C2PA	MediaConvert adicionou suporte para manifestos C2PA nas saídas. MP4	10 de junho de 2025
Relatórios métricos por quadro	MediaConvert adicionou suporte para relatórios de métricas por quadro.	5 de maio de 2025
Passagem de vídeo	MediaConvert adicionou suporte para passagem de vídeo para vídeos de entrada AVC.	19 de março de 2025
Filas sob demanda	MediaConvert atualizou a forma como você gerencia vários trabalhos simultâneos em filas sob demanda.	06 de dezembro de 2024
Atualização da documentação	Atualizações de navegação no Guia AWS Elemental MediaConvert do usuário.	27 de setembro de 2024
SPEKE versão 2.0	MediaConvert adicionou suporte para a versão 2.0 do SPEKE	20 de setembro de 2024
Entender o faturamento e o uso	Foi adicionado um novo capítulo com informações sobre faturamento e uso em MediaConvert	17 de setembro de 2024

Transições de sobreposição de vídeo	MediaConvert adicionou suporte para transições de sobreposição de vídeo.	13 de setembro de 2024
Pesquisar trabalhos	Com AWS Elemental MediaConvert, você pode pesquisar empregos com um nome de arquivo de entrada específico.	20 de junho de 2024
Dolby Vision	MediaConvert suporte adicionado SDR e HDR10 de entrada para saídas Dolby Vision do Perfil 8.1.	14 de junho de 2024
Mixagem de descrição de áudio	MediaConvert agora suporta mixagem de descrições de áudio.	6 de março de 2024
Dolby Vision	MediaConvert adicionou suporte SDR de entrada para Dolby Vision saídas.	1.º de março de 2024
3D LUTs	MediaConvert adicionou suporte para conversão de cores com 3D LUTs.	17 de janeiro de 2024
Comportamento de escalabilidade de vídeo	MediaConvert adicionou os seguintes modos de escalonamento de vídeo: Ajustar, Ajustar sem aumento de escala e Preencher.	10 de novembro de 2023
Transcodificação acelerada	MediaConvert adicionou suporte de transcodificação acelerada para entradas Matroska.	20 de outubro de 2023

Sobreposições de vídeo	MediaConvert adicionou suporte para sobreposições de vídeo.	4 de outubro de 2023
Formatos de saída compatíveis	Atualização da documentação. Tabelas combinadas de vídeo e áudio. Foram adicionados links cruzados às tabelas de referência de contêineres e codecs.	4 de outubro de 2023
Entradas e saídas compatíveis	Foram adicionadas tabelas de referência de contêineres e codecs.	4 de outubro de 2023
Formatos de entrada compatíveis	Atualização da documentação. Tabelas combinadas de vídeo e áudio. Foram adicionados links cruzados às tabelas de referência de contêineres e codecs.	4 de outubro de 2023
Atualização da documentação	Reorganização do guia do usuário.	19 de setembro de 2023
Queues (Filas)	Documentação de filas reorganizada, incluindo procedimentos e AWS CLI exemplos atualizados.	19 de julho de 2023
Avisos de cores	MediaConvert adicionou metadados de cores ausentes e avisos de intervalo de amostras.	17 de julho de 2023

Dolby Vision	MediaConvert adicionou suporte de inserção de imagem para HDR10+ entradas e Dolby Vision saídas.	30 de junho de 2023
Codec de áudio AAC	Adicionamos uma seção que lista as combinações compatíveis de modo de codificação, perfil, taxa de amostragem e taxa de bits para o codec AAC.	31 de maio de 2023
Perfil MXF XDCAM RDD9	MediaConvert adicionou suporte para saídas MXF com perfis RDD9 XDCAM.	19 de maio de 2023
TLS	MediaConvert Os clientes de API agora exigem um mínimo de TLS 1.2.	12 de maio de 2023
Configurações de codificação para qualidade de vídeo	Foram adicionadas outras recomendações de configurações de trabalho para otimizar a qualidade do vídeo.	25 de abril de 2023
Passagem de vídeo	MediaConvert agora suporta passagem de vídeo apenas para vídeos de entrada i-Frame.	24 de abril de 2023

Solução de problemas	AWS Elemental MediaConvert agora retorna avisos quando os trabalhos de transcodificação apresentam problemas que não impedem a conclusão do trabalho. Consulte o novo capítulo “Solução de problemas” para obter informações sobre avisos e erros.	5 de abril de 2023
Monitoramento AWS Elemental MediaConvert	AWS Elemental MediaConvert agora emite mais EventBridge eventos e CloudWatch métricas da Amazon. Use-os para ajudar a identificar tendências, estatísticas ou problemas com seus trabalhos e resultados.	5 de abril de 2023
Entrada de GIF animado	MediaConvert adicionou suporte para GIF animado como formato de entrada.	28 de fevereiro de 2023
AWS Identity and Access Management	Guia atualizado para alinhamento com as práticas recomendadas do IAM. Para obter mais informações, consulte Práticas recomendadas de segurança no IAM .	14 de fevereiro de 2023
Entradas VFR WEBM e MKV	MediaConvert adicionou suporte de entrada para contêineres WEBM e MKV com taxas de quadros variáveis.	1º de fevereiro de 2023

Crie saídas Dolby Vision a partir de entradas HDR10	MediaConvert adicionou suporte para saídas Dolby Vision do Perfil 5 que são criadas a partir de HDR10 entradas.	23 de junho de 2022
Regras automatizadas ABR	MediaConvert adicionou regras de restrição de tamanho de representação para ABR automatizado.	24 de maio de 2022
Gerador de vídeo	MediaConvert adicionou suporte para gerar vídeo em preto.	29 de abril de 2022
Preencher vídeo	MediaConvert adicionou suporte para preenchimento de vídeo com quadros de vídeo pretos.	29 de abril de 2022
Criar saídas somente de áudio em um contêiner DASH	MediaConvert suporte adicionado para saídas DASH somente de áudio	29 de abril de 2022
Crie saídas Dolby Vision de perfil 8.1	MediaConvert agora suporta saídas Dolby Vision Profile 8.1, que são compatíveis com ambos HDR10 os Dolby Vision players.	29 de abril de 2022
Configurações de codificação para qualidade de vídeo	Saiba como criar AWS Elemental MediaConvert trabalhos com configurações de codificação que são automaticamente otimizadas para qualidade de vídeo.	15 de novembro de 2021

Permitir ou proibir tipos de locais de entrada	Agora você pode permitir ou não permitir tipos de local de entrada usando uma política de entrada.	8 de outubro de 2021
Formatação de estilo TTML	Saiba mais sobre a formatação de estilo para legendas de entrada TTML.	16 de setembro de 2021
Integração de novos parceiros para a marca d'água Kantar SNAP	Saiba mais sobre como usar AWS Elemental MediaConvert para codificar marcas d'água de áudio da Kantar.	10 de maio de 2021
Adicionar compatibilidade com ingestão de HLS	MediaConvert agora é compatível HLS como formato de entrada.	31 de março de 2021
Seleção automática e refinada do perfil MXF para saídas MPEG-2	MediaConvert a seleção automática padrão do perfil MXF agora escolhe o perfil SMPTE-386 D10 quando as configurações de codificação da saída permitem. Caso contrário, MediaConvert escolhe RDD9 XDCAM. Conheça os detalhes sobre as configurações de codificação necessárias para o D10.	9 de fevereiro de 2021
Novo contêiner de áudio de entrada compatível: WMA	AWS Elemental MediaConvert agora suporta entradas de áudio WMA.	9 de fevereiro de 2021

Atualização somente para documentos: Remover documentos de compatibilidade com a ingestão de HLS	Essa atualização corrige um erro de documentação que mostra suporte para HLS ingestão. MediaConvert fornecerá suporte para HLS ingestão em uma versão futura.	9 de fevereiro de 2021
AWS Elemental MediaConvert agora suporta entradas HLS	Saiba mais sobre os requisitos do pacote, os recursos compatíveis e as restrições de recursos ao usar um HLS pacote como entrada para MediaConvert.	9 de fevereiro de 2021
Entradas HTTP para agora AWS Elemental MediaConvert podem usar redirecionamentos	Veja os requisitos atualizados para fornecer suas entradas MediaConvert por meio de HTTP.	7 de janeiro de 2021
AWS Elemental MediaConvert simplifica a configuração de permissões para usar o serviço.	Você pode criar uma função AWS Identity and Access Management (IAM) para conceder permissões ao serviço seguindo estas etapas no MediaConvert console.	7 de janeiro de 2021
Saiba mais sobre como usar o novo atributo ABR automatizada.	Com o ABR automatizado, AWS Elemental MediaConvert configura sua pilha de taxa de bits adaptável (ABR) para você, com base na sua entrada. O serviço cria o número certo de versões, nas resoluções e taxas de bits apropriadas.	11 de novembro de 2020

Compatibilidade com perfis MXF adicionais e seleção automática de perfis	Saiba mais sobre a criação de saídas MXF com o MediaConvert	7 de outubro de 2020
Nova integração de parceiros para a marca d'água não linear da Nielsen	Saiba mais sobre como usar AWS Elemental MediaConvert para codificar marcas d'água de áudio da Nielsen.	7 de outubro de 2020
Atualização somente da documentação. Novos tópicos sobre conversão de taxa de quadros, telecine e telecine inversa, e tipo de varredura	Saiba mais sobre as AWS Elemental MediaConvert configurações para converter a taxa de quadros, adicionar e remover telecine e converter o tipo de escaneamento entre progressivo e entrelaçado.	7 de outubro de 2020
Novo contêiner de saída compatível para VP8 VP9 vídeo	AWS Elemental MediaConvert agora suporta o codec de VP9 vídeo VP8 e nas saídas do pacote DASH, além do suporte anteriormente existente no WebM.	27 de agosto de 2020
Novo contêiner de entrada com compatibilidade com o Opus Audio	AWS Elemental MediaConvert agora suporta entradas de áudio Opus no contêiner Matroska, tanto como áudio auxiliar com saída de vídeo quanto como entrada somente de áudio. Isso é um acréscimo à compatibilidade existente de entradas do Opus no contêiner WebM.	27 de agosto de 2020

[Novos formatos de saída compatíveis](#)

Codec de saída e tabela de referência de contêiner atualizados para refletir o suporte ao novo formato. MediaConvert agora suporta WebM como um contêiner de saída com codecs de VP9 vídeo VP8 e codecs de áudio Opus e Vorbis.

3 de junho de 2020

[Salto de fila](#)

Saiba mais sobre o recurso AWS Elemental MediaConvert de saltar na fila. Este recurso permite que você configure um trabalho de modo a movê-lo automaticamente para uma fila diferente depois de aguardar o período especificado na fila para a qual você o enviou originalmente.

8 de abril de 2020

[Agora você pode fazer a conversão de HDR para SDR com mapeamento automático de tons](#)

Saiba como AWS Elemental MediaConvert usa o mapeamento de tons para converter automaticamente formatos HDR em espaços de cores SDR.

6 de março de 2020

[Suporte de saída de 8k em AWS Elemental MediaConvert](#)

MediaConvert agora suporta resolução de saída de até 8k. Obtenha mais informações sobre os requisitos máximos de resolução por codec de saída.

25 de novembro de 2019

[Use transcodificação acelerada com PAL lento](#)

Agora é possível usar transcodificação acelerada para trabalhos PAL lentos.

15 de novembro de 2019

[Configure o acesso de outras AWS contas às suas MediaConvert saídas](#)

Agora você pode conceder acesso entre contas gravando suas AWS Elemental MediaConvert saídas em um bucket do Amazon S3 de propriedade de AWS outra conta e aplicando uma lista de controle de acesso (ACL) predefinida às suas saídas. Este capítulo também fornece informações sobre o método alternativo para configurar o acesso – concedendo a outras contas acesso ao seu bucket de saída no Amazon S3.

15 de novembro de 2019

[Novo formato de entrada compatível](#)

Tabelas de referência atualizadas para refletir o novo suporte ao formato de entrada. MediaConvert agora é compatível com HEVC (H.265) QuickTime contêineres como arquivos de entrada.

15 de novembro de 2019

[Novo formato de legendas de entrada suportado: SMPTE-TT](#)

As tabelas de referência atualizadas refletem o suporte a novas legendas. MediaConvert agora suporta legendas SMPTE-TT como entrada.

15 de novembro de 2019

[Novo formato de legendas compatível](#)

Atualizamos tabelas de referência para refletir a compatibilidade com novas legendas. As legendas de saída associadas IMSC agora estão disponíveis em grupos de saída CMAF, DASH ISO e File group (Grupo de arquivos). É possível gerá-las a partir dos seguintes formatos de legendas de entrada: Ancillary, Embedded, IMSC, Teletext, TTML, SCC, SCTE-20, SMI, SRT e STL.

15 de novembro de 2019

[Compatibilidade de ESAM em saídas DASH](#)

Agora é possível especificar pontos de inserção de anúncios em saídas DASH incluindo documentos Event Signaling and Management (ESAM) XML como strings nas configurações de tarefa do AWS Elemental MediaConvert.

15 de novembro de 2019

[Atualização somente para documentos: sincronizar legendas e áudio associado s em trabalhos que usam recortes e emendas de entrada](#)

Saiba como os cronogramas de MediaConvert entrada e saída sincronizam vídeo, áudio, legendas e sobreposições em trabalhos de fluxo de trabalho de montagem.

15 de novembro de 2019

[Criar manifestos adicionais](#)

Agora você pode configurar seus pacotes de streaming ABR MediaConvert com playlists multivariantes adicionais que especificam diferentes subconjuntos de suas saídas.

15 de novembro de 2019

[Crie saídas Dolby Vision](#)

Aprenda a criar Dolby Vision saídas com o MediaConvert

15 de novembro de 2019

[Use AWS tags integradas em AWS Elemental MediaConvert recursos](#)

Agora você pode usar AWS tags padrão com MediaConvert trabalhos da mesma forma que usa com filas, modelos e predefinições. Você pode usar essas tags para classificar seu relatório de cobrança para fins de alocação de custos, incluir seus MediaConvert recursos em grupos de recursos com outros AWS recursos e controlar o acesso a recursos específicos.

9 de outubro de 2019

[Usar transcodificação acelerada com captura de quadros](#)

Agora é possível usar a transcodificação acelerada para trabalhos que incluam saídas de captura de quadros.

9 de outubro de 2019

[Escolha AWS Elemental MediaConvert automaticamente a transcodificação acelerada para trabalhos compatíveis](#)

Agora você pode definir a transcodificação acelerada como PREFERENCIAL, para que o serviço volte para a transcodificação padrão quando suas entradas ou configurações de trabalho não forem compatíveis com a transcodificação acelerada.

9 de outubro de 2019

[Atualização somente de documentos, casos de uso para Time delta \(Delta de tempo\)](#)

Saiba mais sobre como usar a configuração Delta de tempo para sincronizar legendas associadas com seu vídeo. Veja exemplos de casos de uso que ilustram problemas comuns de sincronização de legendas que podem ser corrigidos com essa configuração.

6 de setembro de 2019

[Alinhar legendas associadas com seu vídeo depois de usar a configuração Timecode source \(Origem do timecode\)](#)

Ao usar a configuração de entrada Fonte do timecode para alinhar seu arquivo de áudio associado com seu vídeo, certifique-se de que suas legendas associadas ainda estejam alinhadas. Saiba quais formatos de legendas associadas exigem ajuste e como fazer os ajustes necessários.

6 de setembro de 2019

[DRM SPEKE de vários sistemas para CMAF](#)

Quando você trabalha com parceiros de DRM compatíveis com SPEKE para habilitar o DRM em suas saídas CMAF, agora você pode sinalizar até três sistemas IDs em seu manifesto DASH e um em seu manifesto HLS. Saiba mais sobre como configurar esse parâmetro de criptografia SPEKE na sua tarefa AWS Elemental MediaConvert .

12 de agosto de 2019

[Exportar e importar tarefas](#)

Aprenda como exportar MediaConvert empregos e como criar novos empregos importando um.

9 de agosto de 2019

[Especifique a prioridade das suas tarefas](#)

Saiba como definir a prioridade e relativa das suas tarefas ao criá-las.

30 de julho de 2019

[Converter dois arquivos de entrada SCC em legendas incorporadas](#)

Saiba mais sobre como converter legendas de entrada Dual SCC para o formato incorporado.

30 de julho de 2019

[Criar saídas somente de áudio](#)

Saiba como criar MediaConvert saídas que contenham somente áudio, sem vídeo.

23 de julho de 2019

[Entradas HTTP para AWS Elemental MediaConvert](#)

Agora, é possível especificar um URL HTTP(S) para suas entradas principais para trabalhos de transcodificação do MediaConvert . Saiba mais sobre os requisitos de entrada HTTP (S).

12 de julho de 2019

[Monitorar o andamento de upload de arquivo de saída](#)

Usando CloudWatch Eventos, você pode monitorar o progresso do seu trabalho com maior granularidade. Isso porque agora AWS Elemental MediaConvert relata a porcentagem de conclusão das fases do trabalho: SONDAGEM, CARREGAMENTO e TRANSCODIFICAÇÃO. Além de informar o progresso geral do trabalho em porcentagem de conclusão.

7 de maio de 2019

[Atualização somente de documentos, identificadores de formato](#)

Saiba como usar identificadores de formato como variáveis em suas configurações de tarefa. Por exemplo, você pode usar um identificador de formato para representar o nome do arquivo de entrada em um modelo de trabalho ou predefinição de saída, de forma que AWS Elemental MediaConvert use o nome do arquivo de entrada no caminho do arquivo de saída.

24 de abril de 2019

[Agora você pode cancelar uma tarefa em andamento.](#)

Com AWS Elemental MediaConvert, você pode cancelar trabalhos que já estão em andamento.

13 de março de 2019

[Monitorar o andamento do trabalho](#)

Com CloudWatch os Eventos, agora você pode monitorar o progresso do AWS Elemental MediaConvert trabalho visualizando a porcentagem de conclusão do trabalho. O monitoramento do progresso do trabalho ajuda a manter sua confiabilidade, disponibilidade e desempenho.

13 de março de 2019

[Encontre informações sobre o novo atributo de rotação.](#)

Para a maioria das entradas, agora você pode usar o recurso de rotação para especificar como o serviço gira o vídeo de entrada para saída. Você também pode especificar se o serviço segue quaisquer metadados de rotação na entrada. Encontre informações e instruções para a configuração de rotação.

19 de fevereiro de 2019

[Compatibilidade com o ESAM](#)

Agora você pode especificar pontos de inserção de anúncios incluindo documentos XML de Sinalização e Gerenciamento de Eventos (ESAM) como cadeias de caracteres nas configurações do seu trabalho. AWS Elemental MediaConvert

13 de fevereiro de 2019

[Exemplos de código, exemplos de fluxos de trabalho e outras informações relacionadas](#)

Encontre links para exemplos de código, tutoriais e outras informações úteis para começar. AWS Elemental MediaConvert

13 de fevereiro de 2019

[Novos formatos de legendas com compatibilidade](#)

Tabelas de referência atualizadas para refletir a nova compatibilidade com os seguintes formatos de legendas. Na entrada: SMI, SCTE-20. Na saída: SCTE-20 + incorporadas, incorporadas + SCTE-20, SMI.

19 de novembro de 2018

[Encontre informações sobre os novos atributos de inserção de imagem](#)

Agora você pode usar o inseridor de imagens para sobreposições de imagens estáticas em entradas e saídas individuais e para sobreposições de imagens em movimento em AWS Elemental MediaConvert. Este guia explica como fazer isso.

19 de novembro de 2018

[Criptografia de chave de conteúdo adicionada à criptografia DRM](#)

Adicionada a opção para criptografar chaves de conteúdo. Anteriormente, o AWS Elemental MediaConvert oferecia suporte apenas à entrega de chaves de texto simples. Para usar criptografia de chave de conteúdo, seu provedor de chaves DRM deve oferecer compatibilidade com chaves de conteúdo criptografadas. Se você habilitar esse recurso para um provedor chave que não manipule a criptografia de chave de conteúdo, a operação falhará.

19 de novembro de 2018

[Filas reservadas](#)

Saiba mais sobre a nova opção de preço, filas reservadas, em AWS Elemental MediaConvert. Com as filas reservadas, você paga pela capacidade de transcodificação da fila toda, independentemente do quanto você usá-la. Se você executa trabalhos de transcodificação de forma contínua ou frequente, uma fila reservada pode ajudar a reduzir os custos.

27 de setembro de 2018

[Encontre nomes e caminhos dos arquivos de saída nas EventBridge notificações](#)

Você pode receber nomes e caminhos de arquivos de saída, incluindo saídas de manifestos e arquivos de mídia, usando a Amazon EventBridge com AWS Elemental MediaConvert trabalhos.

18 de setembro de 2018

[Configure relatórios de alocação de custos para classificar sua AWS fatura pelas etiquetas que você aplica aos recursos AWS Elemental MediaConvert](#)

Você pode usar as tags aplicadas às AWS Elemental MediaConvert filas, modelos de trabalho e predefinições de saída como tags de alocação de custos. Primeiro, ative-os no Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS painel e, em seguida, configure um relatório de cobrança para ver suas AWS cobranças por recurso.

7 de setembro de 2018

[Modo de taxa de bits variável
definida por qualidade \(QVBR\)
agora disponível](#)

Agora você pode usar o modo de controle de taxa QVBR para obter melhor qualidade de vídeo para o mesmo tamanho de arquivo ou para reduzir o tamanho dos arquivos mantendo a qualidade do vídeo. Obtenha informações sobre como configurá-lo.

13 de agosto de 2018

[Use AWS Elemental
MediaConvert tags para
alocação de custos por meio
de marcação](#)

Agora você pode ativar tags em AWS Elemental MediaConvert filas, modelos de trabalho e predefinições de saída no Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS painel e, em seguida, configurar um relatório mensal de alocação de custos.

31 de julho de 2018

[Marcar AWS Elemental
MediaConvert recursos no
console](#)

Agora você pode trabalhar com tags em AWS Elemental MediaConvert filas, modelos de trabalho e predefinições de saída existentes no MediaConvert console.

31 de julho de 2018

[Versão inicial de AWS
Elemental MediaConvert
recursos de marcação](#)

Agora você pode marcar MediaConvert recursos ao criá-los usando o MediaConvert console, a MediaConvert API ou AWS CLI o. Você pode listar as tags em um MediaConvert recurso existente e adicionar e remover tags em MediaConvert recursos existentes, por meio da MediaConvert API AWS CLI e.

16 de julho de 2018

[Compatibilidade com o CMAF](#)

MediaConvert adiciona suporte para saídas de formato de aplicativo de mídia comum (CMAF).

4 de maio de 2018

[Novo lançamento MediaConvert de serviço](#)

Documentação inicial do MediaConvert serviço.

27 de novembro de 2017

 Note

- Os Serviços de AWS Mídia não foram projetados ou destinados ao uso com aplicativos ou em situações que exijam desempenho à prova de falhas, como operações de segurança de vida, sistemas de navegação ou comunicação, controle de tráfego aéreo ou máquinas de suporte de vida nas quais a indisponibilidade, interrupção ou falha dos serviços possa levar à morte, ferimentos pessoais, danos materiais ou danos ambientais.
- Um componente do MediaConvert é licenciado sob a licença do portfólio de patentes AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com o padrão AVC (“vídeo AVC”) and/or (ii) decodificar vídeo AVC codificado por um consumidor envolvido em uma atividade pessoal e não comercial obtido de um provedor de vídeo and/or licenciado para fornecer vídeo AVC. Nenhuma licença é concedida ou estará implícita para qualquer outro uso. Um componente do MediaConvert é licenciado sob a licença do portfólio de patentes mpeg-4 para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com o padrão visual mpeg-4

(“vídeo mpeg-4”) and/or (ii) decodificar vídeo mpeg-4 codificado por um consumidor envolvido em uma atividade pessoal e não comercial foi obtido de um provedor de vídeo licenciado para fornecer vídeo AVC. and/or Nenhuma licença é concedida ou estará implícita para qualquer outro uso. Informações adicionais podem ser obtidas com a MPEG-LA, LLC. Consulte <http://www.mpegla.com>.

- MediaConvert podem conter Dolby Digital e Dolby Digital Plus, que são protegidos pelas leis de direitos autorais internacionais e dos EUA como trabalhos não publicados. Dolby Digital e Dolby Digital Plus são confidenciais e de propriedade da Dolby Laboratories. Sua reprodução ou divulgação, total ou parcial, ou a produção de trabalhos derivados sem a permissão expressa da Dolby Laboratories é proibida. © Direitos autorais 2003-2015 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.